Speicher – ja oder nein?

Ein Speicher lohnt sich nicht für jeden. Diese Fragen helfen dir bei der Entscheidung.

- ☐ Ich bin tagsüber selten zu Hause – mittags fließt viel Strom ungenutzt ins Netz.
- ☐ Meine App zeigt eine hohe Einspeisung (Export) übers Jahr.
- ☐ Abends und nachts habe ich eine spürbare Grundlast (Kühlschrank, Router, Standby).
- ☐ Ich habe einen geschützten Aufstellort (siehe Sicherheits-Check).
- ☐ Ich kann mit einer Amortisation von 6 bis 11 Jahren leben.

Grob gerechnet

Einspeisung pro Jahr laut App (kWh) _____ davon realistisch speicherbar (kWh) _____

Strompreis (€/kWh) _____ Ersparnis pro Jahr (€) = kWh × Preis _____

Preis des Speichers (€) _____ Amortisation (Jahre) = Preis ÷ Ersparnis _____

> Faustregel aus Band 2: Ein Balkon-Speicher verschiebt meist 200 bis 360 kWh pro Jahr. Mehr als im Sommer gespeichert werden kann, kommt im Winter nicht dazu – ein großer Akku wird dann nicht voll.

Meine Entscheidung

Speichergröße berechnen

Der Speicher sollte deine Grundlast für etwa eine Nacht decken – nicht mehr.

Was läuft nachts?

Gerät	Leistung (W)	Stunden	Wh = W × h
Kühlschrank			
Router			
Standby (TV, Konsole)			
Licht abends			

Summe Wh pro Nacht _____ + 15 % Verluste _____ = nötige Kapazität (kWh) _____

Oder schnell geschätzt

Nacht-Grundlast (W) _____ × 10–12 Stunden _____ = Wh _____

> Für die meisten Haushalte reichen 1,5 bis 2,5 kWh. Mit nur zwei Modulen wird ein 5-kWh-Akku im Winter kaum voll.

ARBEITSBLATT 3 · BAND 2

Sicherheits-Check Aufstellort

Geh die Punkte durch, bevor der Speicher seinen festen Platz bekommt.

- [ ] Aufstellhinweise des Herstellers gelesen (Temperatur, Abstände, Untergrund)
- [ ] Nicht in einem Fluchtweg (Flur, Treppenhaus)
- [ ] Rauchmelder in der Nähe
- [ ] Nicht in praller Sonne, Temperatur im erlaubten Bereich
- [ ] Draußen: mindestens IP65, erhöht und geschützt vor Spritzwasser
- [ ] Standsicher – an der Wand mit passenden Dübeln befestigt
- [ ] Keine Stolperfalle durch Kabel
- [ ] Zellchemie LiFePO4, Prüfzeichen vorhanden (z. B. VDE, TÜV)
- [ ] Einspeisung auf 800 W begrenzt
- [ ] Speicher im Marktstammdatenregister als Stromspeichereinheit eingetragen
- [ ] Versicherung über den Speicher informiert

Aufstellort _____ Geprüft am _____