



Nastavni predmet:	Algoritmi i programiranje
Laboratorijska vježba 21.	Naredba switch

Cilj vježbe: *Izvršavati upotrebu naredbe switch.*

Naredba switch- case ima oblik:

```
switch (izraz) {  
    case konstanta1:  
        blok naredbi1;  
        break;  
    case konstanta2:  
        blok naredbi2;  
        break;  
    ....  
    default:  
        blok naredbiN;  
}
```

ZADACI

1. Učitati vrijednosti varijabli a i b i ovisno o vrijednosti selektora x (1, 2 ili 3) izračunati zbroj, razliku ili umnožak varijabli a i b .

2. Učitati vrijednosti varijabli a i b i ovisno o vrijednosti selektora x izračunati:

$$x = \begin{cases} a^2 + b^2, & x = 1 \\ 2a - 3b, & x = 2 \\ a^b, & x = 3 \end{cases}$$

3. Učitati ocjenu i ispisati ocjenu riječima (odličan, vrlo dobar.....). Predvidjeti da korisnik ne upiše ispravnu ocjenu.

4. Učitati duljine stranica pravokutnika. Nakon toga upisati 1 za izračunavanje opsega kvadrata, 2 za izračunavanje površine kvadrata ili 3 za izračunavanje dijagonale kvadrata.

5. Učitati x i y i izračunati z ako je:

$$z = \begin{cases} x + y, & x - y = 1 \\ x * y, & x - y = 2 \\ 3x + 3y, & \text{za sve ostale vrijednosti izraza } x - y \end{cases}$$