

Informe de Resultados

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA

17 / 20 pts

PORCENTAJE

85.0%

ESTUDIANTE

CHANGO JOSUE

IDENTIFICACIÓN

changoj

EVALUACIÓN

PRUEBA 1_5

FECHA DE ENTREGA

8/5/2026, 11:16:50

Desglose de Preguntas Generativas

Simplifique la siguiente función F(A,B,C,D) dada por $\Sigma m(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14)$:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

 Análisis Pedagógico del Intento

TABLA DE VERDAD
0.4 / 0.4 pts

LLENADO MAPA K
1.2 / 1.2 pts

AGRUPACIÓN Y SIMPL.
2.4 / 2.4 pts

1. Revisión: Tabla de Verdad

A	B	C	D	F (Tu resp.)	F (Correc
0	0	0	0	0 ✓	0
0	0	0	1	1 ✓	1
0	0	1	0	1 ✓	1
0	0	1	1	0 ✓	0
0	1	0	0	1 ✓	1
0	1	0	1	1 ✓	1
0	1	1	0	1 ✓	1
0	1	1	1	1 ✓	1
1	0	0	0	1 ✓	1
1	0	0	1	1 ✓	1
1	0	1	0	1 ✓	1
1	0	1	1	1 ✓	1
1	1	0	0	0 ✓	0
1	1	0	1	1 ✓	1
1	1	1	0	1 ✓	1
1	1	1	1	0 ✓	0

2. Revisión de Mapa de Karnaugh

MAPA DEL ESTUDIANTE

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$	00	0	1	0	1
$\bar{A}B$	01	1	1	1	1
AB	11	0	1	0	1
$A\bar{B}$	10	1	1	1	1

SOLUCIÓN ÓPTIMA

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$	00	0	1	0	1
$\bar{A}B$	01	1	1	1	1
AB	11	0	1	0	1
$A\bar{B}$	10	1	1	1	1

3. Función Simplificada

Tu respuesta:

$$F = \bar{A}B + A\bar{B} + \bar{C}D + C\bar{D}$$

Solución esperada:

$$F = \bar{C} \cdot D + C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

Tu puntuación: 4 / 4 pts

Simplifique la siguiente función F(A,B,C,D) dada por $\Sigma m(5,6,7,9,10,11,13,14,15)$:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

 Análisis Pedagógico del Intento

TABLA DE VERDAD
0.4 / 0.4 pts

LLENADO MAPA K
1.2 / 1.2 pts

AGRUPACIÓN Y SIMPL.
2.4 / 2.4 pts

1. Revisión: Tabla de Verdad

A	B	C	D	F (Tu resp.)	F (Correc
0	0	0	0	0 ✓	0
0	0	0	1	0 ✓	0
0	0	1	0	0 ✓	0
0	0	1	1	0 ✓	0
0	1	0	0	0 ✓	0
0	1	0	1	1 ✓	1
0	1	1	0	1 ✓	1
0	1	1	1	1 ✓	1
1	0	0	0	0 ✓	0
1	0	0	1	1 ✓	1
1	0	1	0	1 ✓	1
1	0	1	1	1 ✓	1
1	1	0	0	0 ✓	0
1	1	0	1	1 ✓	1
1	1	1	0	1 ✓	1
1	1	1	1	1 ✓	1

2. Revisión de Mapa de Karnaugh

MAPA DEL ESTUDIANTE

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$ 00	0	0	0	0	
$\bar{A}B$ 01	0	1	1	1	
AB 11	0	1	1	1	
$A\bar{B}$ 10	0	1	1	1	

SOLUCIÓN ÓPTIMA

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$ 00	0	0	0	0	
$\bar{A}B$ 01	0	1	1	1	
AB 11	0	1	1	1	
$A\bar{B}$ 10	0	1	1	1	

3. Función Simplificada

Tu respuesta:

$$F = BD + AD + BC + AC$$

Solución esperada:

$$F = B \cdot D + B \cdot C + A \cdot D + A \cdot C$$

Tu puntuación: 4 / 4 pts

Simplifique la siguiente función F(A,B,C) dada por $\Sigma m(1,2,3,4,5,6,7)$:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

 Análisis Pedagógico del Intento

TABLA DE VERDAD
0.4 / 0.4 pts

LLENADO MAPA K
1.2 / 1.2 pts

AGRUPACIÓN Y SIMPL.
2.4 / 2.4 pts

1. Revisión: Tabla de Verdad

A	B	C	F (Tu resp.)	F (Correcto)
0	0	0	0 ✓	0
0	0	1	1 ✓	1
0	1	0	1 ✓	1
0	1	1	1 ✓	1
1	0	0	1 ✓	1
1	0	1	1 ✓	1
1	1	0	1 ✓	1
1	1	1	1 ✓	1

2. Revisión de Mapa de Karnaugh

MAPA DEL ESTUDIANTE

	BC	$\overline{B} \overline{C}$	$\overline{B} C$	BC	B $\overline{C}$
A		00	01	11	10
$\overline{A}$ 0	0	1	1	1	1
A 1	1	1	1	1	1

SOLUCIÓN ÓPTIMA

	BC	$\overline{B} \overline{C}$	$\overline{B} C$	BC	B $\overline{C}$
A		00	01	11	10
$\overline{A}$ 0	0	1	1	1	1
A 1	1	1	1	1	1

3. Función Simplificada

Tu respuesta:

$$F = A + C + B$$

Solución esperada:

$$F = C + B + A$$

Tu puntuación: 4 / 4 pts

Simplifique la siguiente función F(A,B,C,D) dada por $\Sigma m(3,7,11,12,13,14,15)$:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

 Análisis Pedagógico del Intento

TABLA DE VERDAD
0.4 / 0.4 pts

LLENADO MAPA K
1.2 / 1.2 pts

AGRUPACIÓN Y SIMPL.
2.4 / 2.4 pts

1. Revisión: Tabla de Verdad

A	B	C	D	F (Tu resp.)	F (Correc
0	0	0	0	0 ✓	0
0	0	0	1	0 ✓	0
0	0	1	0	0 ✓	0
0	0	1	1	1 ✓	1
0	1	0	0	0 ✓	0
0	1	0	1	0 ✓	0
0	1	1	0	0 ✓	0
0	1	1	1	1 ✓	1
1	0	0	0	0 ✓	0
1	0	0	1	0 ✓	0
1	0	1	0	0 ✓	0
1	0	1	1	1 ✓	1
1	1	0	0	1 ✓	1
1	1	0	1	1 ✓	1
1	1	1	0	1 ✓	1
1	1	1	1	1 ✓	1

2. Revisión de Mapa de Karnaugh

MAPA DEL ESTUDIANTE

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$ 00	0	0	1	0	2
$\bar{A}B$ 01	0	0	1	0	6
AB 11	1	1	1	1	14
$A\bar{B}$ 10	0	0	1	0	10

SOLUCIÓN ÓPTIMA

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$ 00	0	0	1	0	2
$\bar{A}B$ 01	0	0	1	0	6
AB 11	1	1	1	1	14
$A\bar{B}$ 10	0	0	1	0	10

3. Función Simplificada

Tu respuesta:

$$F = AB + CD$$

Solución esperada:

$$F = C \cdot D + A \cdot B$$

Tu puntuación: 4 / 4 pts

Simplifique la siguiente función F(A,B,C) dada por $\Sigma m(1,5,6,7)$:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

 Análisis Pedagógico del Intento

TABLA DE VERDAD	LLENADO MAPA K	AGRUPACIÓN Y SIMPL.
0.4 / 0.4 pts	0.6 / 1.2 pts	0 / 2.4 pts

1. Revisión: Tabla de Verdad

A	B	C	F (Tu resp.)	F (Correcto)
0	0	0	0 ✓	0
0	0	1	1 ✓	1
0	1	0	0 ✓	0
0	1	1	0 ✓	0
1	0	0	0 ✓	0
1	0	1	1 ✓	1
1	1	0	1 ✓	1
1	1	1	1 ✓	1

2. Revisión de Mapa de Karnaugh

MAPA DEL ESTUDIANTE

	BC	$\overline{B} \overline{C}$	$\overline{B} C$	B C	B $\overline{C}$
A		00	01	11	10
$\overline{A}$ 0		0	1	1	1
A 1		0	1	1	1

SOLUCIÓN ÓPTIMA

	BC	$\overline{B} \overline{C}$	$\overline{B} C$	B C	B $\overline{C}$
A		00	01	11	10
$\overline{A}$ 0		0	1	0	0
A 1		0	1	1	1

3. Función Simplificada

Tu respuesta:

$$F = C + B$$

Solución esperada:

$$F = \overline{B} \cdot C + A \cdot B$$

Tu puntuación: 1 / 4 pts