Informe de Resultados

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA

12 / 12 pts

PORCENTAJE

100.0%

ESTUDIANTE

CHANGO JOSUE

IDENTIFICACIÓN

changoj

EVALUACIÓN

PRUEBA 1_3

FECHA DE ENTREGA

24/4/2026, 9:39:29

Desglose de Preguntas Generativas

PREGUNTA 1

MINTERM MAXTERM **2 / 2 pts**

Para la función $F=W\cdot X + Y\cdot Z$, indicar los minitérminos:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Respuesta

F = m3 + m7 + m11 + m12 + m13 + m14 + m15

Términos Disponibles

m0 m1 m2 **m3** m4 m5 m6 **m7** m8
m9 m10 **m11** **m12** **m13** **m14** **m15**

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 2

TABLE TO TERMS **2 / 2 pts**

A partir de la tabla de verdad, escribir cada mintérmino. 4 variables.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

A	B	C	D	f	Mintérmino
0	0	0	0	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
0	0	0	1	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
0	0	1	0	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
0	0	1	1	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$ ✅
0	1	0	0	1	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$ ✅
0	1	0	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
0	1	1	0	1	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
0	1	1	1	0	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D$
1	0	0	0	0	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
1	0	0	1	0	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$
1	0	1	0	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
1	0	1	1	0	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$
1	1	0	0	1	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$ ✅
1	1	0	1	0	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$
1	1	1	0	1	$A \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
1	1	1	1	1	$A \cdot B \cdot C \cdot D$ ✅

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 3 SHANNON EXPANSION **4 / 4 pts**

Expandir cada término en mintérminos (Teorema de Unificación). 3 variables.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Para la función **F =** $A \cdot \overline{B} + \overline{A}$, expandir cada término usando el Teorema de la Unificación.

1 Término: $A \cdot \overline{B}$

m = m4 + m5

m0 m1 m2 m3 **m4** **m5** m6 m7

2 Término: $\overline{A}$

m = m0 + m1 + m2 + m3

m0 **m1** **m2** **m3** m4 m5 m6 m7

🎯 **Resultado Final:** $F = A \cdot \overline{B} + \overline{A}$

F = m0 + m1 + m2 + m3 + m4 + m5

m0 **m1** **m2** **m3** **m4** **m5** m6 m7

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 4 SHANNON EXPANSION **4 / 4 pts**

Expandir cada término en mintérminos (Teorema de Unificación). 3 variables.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Para la función **F =** $A \cdot \overline{C} + A \cdot C + C$, expandir cada término usando el Teorema de la Unificación.

1 Término: $A \cdot \overline{C}$

m = m4 + m6

m0 m1 m2 m3 **m4** m5 **m6** m7

2 Término: $A \cdot C$

m = m5 + m7

m0 m1 m2 m3 m4 **m5** m6 **m7**

3 Término: C

m = m1 + m3 + m5 + m7

m0 **m1** m2 **m3** m4 **m5** m6 **m7**

🎯 **Resultado Final:** $F = A \cdot \overline{C} + A \cdot C + C$

F = m1 + m3 + m4 + m5 + m6 + m7

m0 **m1** m2 **m3** **m4** **m5** **m6** **m7**

Tu puntuación: 1 / 1 pts