# Informe de Resultados

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA

**35** / 40 pts

PORCENTAJE

**87.5%**

ESTUDIANTE

**CHANGO JOSUE**

IDENTIFICACIÓN

**changoj**

EVALUACIÓN

**DEBER 1_4**

FECHA DE ENTREGA

**4/25/2026, 6:18:04 PM**

## Desglose de Preguntas Generativas

**PREGUNTA 1** LOGIC KMAP **4 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C) dada por $\Sigma m(2,3,5,6,7)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4 pts** | **1.2 / 1.2 pts** | **2.4 / 2.4 pts** |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | F (Tu resp.) | F (Correcto) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |

### 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (3) | 1 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (6) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (3) | 1 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (6) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = B + AC$

**Solución esperada:**

$F = B + A \cdot C$

**Tu puntuación: 4 / 4 pts**

**PREGUNTA 2** LOGIC KMAP **4 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C,D) dada por $\Sigma m(11,12,13,14,15)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4 pts** | **1.2 / 1.2 pts** | **2.4 / 2.4 pts** |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | D | F (Tu resp.) | F (Correc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |

## 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 0 (4) | 0 (5) | 0 (7) | 0 (6) |
| $A\,B$ 11 | 1 (12) | 1 (13) | 1 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 0 (8) | 0 (9) | 1 (11) | 0 (10) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 0 (4) | 0 (5) | 0 (7) | 0 (6) |
| $A\,B$ 11 | 1 (12) | 1 (13) | 1 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 0 (8) | 0 (9) | 1 (11) | 0 (10) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = AB + ACD$

**Solución esperada:**

$F = A \cdot B + A \cdot C \cdot D$

**Tu puntuación: 4 / 4 pts**

**PREGUNTA 3** LOGIC KMAP **4 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C) dada por $\Sigma m(5,6)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4** pts | **1.2 / 1.2** pts | **2.4 / 2.4** pts |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | F (Tu resp.) | F (Correcto) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 ✓ | 0 |

### 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 1 (5) | 0 (7) | 1 (6) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 1 (5) | 0 (7) | 1 (6) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = A\overline{B}C + AB\overline{C}$

**Solución esperada:**

$F = A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C}$

**Tu puntuación: 4 / 4 pts**

**PREGUNTA 4** LOGIC KMAP **4 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C) dada por $\Sigma m(2,3,5,7)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4 pts** | **1.2 / 1.2 pts** | **2.4 / 2.4 pts** |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | F (Tu resp.) | F (Correcto) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |

### 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (3) | 1 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 0 (6) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (3) | 1 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 0 (6) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = \overline{A}B + AC$

**Solución esperada:**

$F = \overline{A}\cdot B + A\cdot C$

**Tu puntuación: 4 / 4 pts**

**PREGUNTA 5** LOGIC KMAP **2.8 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C,D) dada por $\Sigma m(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4 pts** | **1.2 / 1.2 pts** | **1.2 / 2.4 pts** |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | D | F (Tu resp.) | F (Correc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 ✓ | 0 |

## 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (3) | 1 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 1 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (6) |
| $A\,B$ 11 | 0 (12) | 1 (13) | 0 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 1 (8) | 1 (9) | 1 (11) | 1 (10) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (3) | 1 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 1 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (6) |
| $A\,B$ 11 | 0 (12) | 1 (13) | 0 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 1 (8) | 1 (9) | 1 (11) | 1 (10) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = CD + C\overline{D} + \overline{A}B + A\overline{B}$

**Solución esperada:**

$F = \overline{C}\cdot D + C\cdot\overline{D} + \overline{A}\cdot B + A\cdot\overline{B}$

**Tu puntuación: 2.8 / 4 pts**

**PREGUNTA 6** LOGIC KMAP **4 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C) dada por $\Sigma m(1,3,7)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4 pts** | **1.2 / 1.2 pts** | **2.4 / 2.4 pts** |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | F (Tu resp.) | F (Correcto) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |

### 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 0 (0) | 1 (1) | 1 (3) | 0 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 0 (5) | 1 (7) | 0 (6) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 0 (0) | 1 (1) | 1 (3) | 0 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 0 (5) | 1 (7) | 0 (6) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = \overline{A}C + BC$

**Solución esperada:**

$F = \overline{A}\cdot C + B\cdot C$

**Tu puntuación: 4 / 4 pts**

**PREGUNTA 7** LOGIC KMAP **4 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C,D) dada por $\Sigma m(3,7,11,12,13,14,15)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4 pts** | **1.2 / 1.2 pts** | **2.4 / 2.4 pts** |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | D | F (Tu resp.) | F (Correc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |

## 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (3) | 0 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 0 (4) | 0 (5) | 1 (7) | 0 (6) |
| $A\,B$ 11 | 1 (12) | 1 (13) | 1 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 0 (8) | 0 (9) | 1 (11) | 0 (10) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (3) | 0 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 0 (4) | 0 (5) | 1 (7) | 0 (6) |
| $A\,B$ 11 | 1 (12) | 1 (13) | 1 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 0 (8) | 0 (9) | 1 (11) | 0 (10) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = CD + AB$

**Solución esperada:**

$F = C \cdot D + A \cdot B$

**Tu puntuación: 4 / 4 pts**

**PREGUNTA 8** LOGIC KMAP **1.6 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C,D) dada por $\Sigma m(5,6,7,9,10,11,13,14,15)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4 pts** | **1.2 / 1.2 pts** | **0 / 2.4 pts** |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | D | F (Tu resp.) | F (Correc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |

## 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (6) |
| $A\,B$ 11 | 0 (12) | 1 (13) | 1 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 0 (8) | 1 (9) | 1 (11) | 1 (10) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (6) |
| $A\,B$ 11 | 0 (12) | 1 (13) | 1 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 0 (8) | 1 (9) | 1 (11) | 1 (10) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = AD + BC + \overline{A}BD + A\overline{B}C$

**Solución esperada:**

$F = B \cdot D + B \cdot C + A \cdot D + A \cdot C$

**Tu puntuación: 1.6 / 4 pts**

**PREGUNTA 9** LOGIC KMAP **2.6 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C,D) dada por $\Sigma m(1,3,5,7,9,10,11,12,13,14,15)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4 pts** | **1.2 / 1.2 pts** | **1 / 2.4 pts** |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | D | F (Tu resp.) | F (Correc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |

## 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 1 (1) | 1 (3) | 0 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 0 (6) |
| $A\,B$ 11 | 1 (12) | 1 (13) | 1 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 0 (8) | 1 (9) | 1 (11) | 1 (10) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| AB \ CD | $\overline{C}\,\overline{D}$ 00 | $\overline{C}\,D$ 01 | $C\,D$ 11 | $C\,\overline{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ 00 | 0 (0) | 1 (1) | 1 (3) | 0 (2) |
| $\overline{A}\,B$ 01 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 0 (6) |
| $A\,B$ 11 | 1 (12) | 1 (13) | 1 (15) | 1 (14) |
| $A\,\overline{B}$ 10 | 0 (8) | 1 (9) | 1 (11) | 1 (10) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = D + AB + AC\overline{D}$

**Solución esperada:**

$F = D + A \cdot C + A \cdot B$

**Tu puntuación: 2.6 / 4 pts**

**PREGUNTA 10** LOGIC KMAP **4 / 4 pts**

Simplifique la siguiente función F(A,B,C) dada por $\Sigma m(0,1,3,5,6,7)$ :

**RESPUESTA Y CORRECCIÓN:**

📝 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

## 🔎 Análisis Pedagógico del Intento

| TABLA DE VERDAD | LLENADO MAPA K | AGRUPACIÓN Y SIMPL. |
|---|---|---|
| **0.4 / 0.4 pts** | **1.2 / 1.2 pts** | **2.4 / 2.4 pts** |

### 1. Revisión: Tabla de Verdad

| A | B | C | F (Tu resp.) | F (Correcto) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 ✓ | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 ✓ | 1 |

### 2. Revisión de Mapa de Karnaugh

**MAPA DEL ESTUDIANTE**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 1 (0) | 1 (1) | 1 (3) | 0 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (6) |

**SOLUCIÓN ÓPTIMA**

| A \ BC | $\overline{B}\,\overline{C}$ 00 | $\overline{B}\,C$ 01 | $B\,C$ 11 | $B\,\overline{C}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{A}$ 0 | 1 (0) | 1 (1) | 1 (3) | 0 (2) |
| $A$ 1 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (6) |

### 3. Función Simplificada

**Tu respuesta:**

$F = C + \overline{A}\,\overline{B} + AB$

**Solución esperada:**

$F = C + \overline{A}\cdot\overline{B} + A\cdot B$

**Tu puntuación: 4 / 4 pts**