Informe de Resultados

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA

10 / 10 pts

PORCENTAJE

100.0%

ESTUDIANTE

CHANGO JOSUE

IDENTIFICACIÓN

changoj

EVALUACIÓN

DEBER 1_3

FECHA DE ENTREGA

4/23/2026, 6:02:45 PM

Desglose de Preguntas Generativas

PREGUNTA 1

MINTERM MAXTERM **1 / 1 pts**

Para la función $F=X \oplus Y+Z$, indicar los minitérminos:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Respuesta

F = m1 + m2 + m3 + m4 + m5 + m7

Términos Disponibles

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 2

TABLE TO TERMS **1 / 1 pts**

A partir de la tabla de verdad, escribir cada mintérmino.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

A	B	C	D	f	Mintérmino
0	0	0	0	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$ ✅
0	0	0	1	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
0	0	1	0	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$
0	0	1	1	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$
0	1	0	0	0	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
0	1	0	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
0	1	1	0	1	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
0	1	1	1	0	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D$
1	0	0	0	0	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
1	0	0	1	0	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$
1	0	1	0	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
1	0	1	1	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$ ✅
1	1	0	0	0	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
1	1	0	1	1	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
1	1	1	0	0	$A \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$
1	1	1	1	1	$A \cdot B \cdot C \cdot D$ ✅

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 3 SHANNON EXPANSION **1 / 1 pts**

Expandir cada término en mintérminos (Teorema de Unificación).

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Para la función **F =** $A + B \cdot C + A \cdot \overline{C}$, expandir cada término usando el Teorema de la Unificación.

1 Término: A

m = m4 + m5 + m6 + m7

m0 m1 m2 m3 **m4** **m5** **m6** **m7**

2 Término: $B \cdot C$

m = m3 + m7

m0 m1 m2 **m3** m4 m5 m6 **m7**

3 Término: $A \cdot \overline{C}$

m = m4 + m6

m0 m1 m2 m3 **m4** m5 **m6** m7

🎯 **Resultado Final:** $F = A + B \cdot C + A \cdot \overline{C}$

F = m3 + m4 + m5 + m6 + m7

m0 m1 m2 **m3** **m4** **m5** **m6** **m7**

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 4 MINTERM MAXTERM **1 / 1 pts**

Para la función $F=A\cdot B\cdot \overline{C} + \overline{A}\cdot B\cdot C + A\cdot \overline{B}\cdot C$, indicar los minitérminos:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Respuesta

F = m3 + m5 + m6

Términos Disponibles

m0 m1 m2 **m3** m4 **m5** **m6** m7

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 5

TABLE TO TERMS **1 / 1 pts**

A partir de la tabla de verdad, escribir cada mintérmino.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

A	B	C	D	f	Mintérmino
0	0	0	0	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
0	0	0	1	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
0	0	1	0	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$
0	0	1	1	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$
0	1	0	0	0	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
0	1	0	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
0	1	1	0	1	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
0	1	1	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D$ ✅
1	0	0	0	1	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$ ✅
1	0	0	1	0	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$
1	0	1	0	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
1	0	1	1	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$ ✅
1	1	0	0	1	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$ ✅
1	1	0	1	0	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$
1	1	1	0	0	$A \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$
1	1	1	1	1	$A \cdot B \cdot C \cdot D$ ✅

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 6 SHANNON EXPANSION **1 / 1 pts**

Expandir cada término en mintérminos (Teorema de Unificación).

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Para la función **F** = $\overline{A}\cdot\overline{B} + A + B$, expandir cada término usando el Teorema de la Unificación.

1 Término: $\overline{A}\cdot\overline{B}$

m = m0 + m1

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

2 Término: A

m = m4 + m5 + m6 + m7

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

3 Término: B

m = m2 + m3 + m6 + m7

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

🎯 **Resultado Final:** $F=\overline{A}\cdot\overline{B} + A + B$

F = m0 + m1 + m2 + m3 + m4 + m5 + m6 + m7

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 7 SHANNON EXPANSION **1 / 1 pts**

Expandir cada término en mintérminos (Teorema de Unificación).

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Para la función **F =** $C + A$, expandir cada término usando el Teorema de la Unificación.

1 Término: C

m = m1 + m3 + m5 + m7

m0 **m1** m2 **m3** m4 **m5** m6 **m7**

2 Término: A

m = m4 + m5 + m6 + m7

m0 m1 m2 m3 **m4** **m5** **m6** **m7**

🎯 **Resultado Final:** $F = C + A$

F = m1 + m3 + m4 + m5 + m6 + m7

m0 **m1** m2 **m3** **m4** **m5** **m6** **m7**

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 8 SHANNON EXPANSION **1 / 1 pts**

Expandir cada término en mintérminos (Teorema de Unificación).

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Para la función **F =** $\overline{C} + \overline{A} \cdot B$, expandir cada término usando el Teorema de la Unificación.

1 Término: $\overline{C}$

m = m0 + m2 + m4 + m6

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

2 Término: $\overline{A} \cdot B$

m = m2 + m3

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

🎯 **Resultado Final:** $F = \overline{C} + \overline{A} \cdot B$

F = m0 + m2 + m3 + m4 + m6

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 9 MINTERM MAXTERM **1 / 1 pts**

Para la función $F=A \oplus B + C$, indicar los minitérminos:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Respuesta

F = m1 + m2 + m3 + m4 + m5 + m7

Términos Disponibles

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

Tu puntuación: 1 / 1 pts

PREGUNTA 10

TABLE TO TERMS **1 / 1 pts**

A partir de la tabla de verdad, escribir cada mintérmino.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

A	B	C	D	f	Mintérmino
0	0	0	0	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
0	0	0	1	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
0	0	1	0	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
0	0	1	1	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$ ✅
0	1	0	0	0	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
0	1	0	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
0	1	1	0	0	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$
0	1	1	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D$ ✅
1	0	0	0	1	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$ ✅
1	0	0	1	1	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$ ✅
1	0	1	0	0	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$
1	0	1	1	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$ ✅
1	1	0	0	1	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$ ✅
1	1	0	1	0	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$
1	1	1	0	1	$A \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$ ✅
1	1	1	1	0	$A \cdot B \cdot C \cdot D$

Tu puntuación: 1 / 1 pts