

Zamena za LM4558 → OP184

Parametar	LM4558 (Dualni)	OP184 (Single)
Ulazni ofset napon (V_{OS})	6 mV (max)	65 μ V (max)
Ulazna struja polarizacije (I_B)	500 nA (max)	250 nA (max)
Ulazna struja ofseta (I_{OS})	200 nA (max)	50 nA (max)
Ulazni otpor (R_{IN})	2 M Ω (typ)	3 M Ω (typ)
Brzina odziva (Slew Rate)	2.2 V/ μ s (typ)	4.0 V/ μ s (typ)
Propusni opseg (Bandwidth)	3 MHz (typ)	4 MHz (typ)
CMRR	70 dB (min)	100 dB (min)

Zamena za LM3080 → LT1228

Parametar	LM3080 (Standard OTA)	LT1228 (High-Speed OTA)
Ulazni ofset napon	5 mV (max)	5 mV (max)
Ulazna struja polarizacije	5 μ A (max)	1 μ A (max)
Ulazna struja ofseta	0.6 μ A (max)	200 nA (max)
Ulazni otpor	26 k Ω	25 M Ω
Brzina odziva (Slew Rate)	50 V/ μ s	1000 V/ μ s
Propusni opseg (Bandwidth)	2 MHz	75-100 MHz
CMRR	110 dB	100 dB
Izlazni swing	+/- 14.2 V	Unutar 0.8 V od napajanja

Zamena za 2N3906 → BC327 (Greskom sam stavio BC556 sporiji je od 2N3906)

Parametar	2N3906 (Switching)	BC327 (Power/General)
Granična frekvencija (f_T)	250 MHz	260 MHz
Maksimalna struja kolektora (I_C)	-200 mA	-800 mA
Maksimalni napon (V_{CEO})	-40 V	-45 V
Snaga disipacije (P_D)	625 mW	625 mW
Izlazni kapacitet (C_{ob})	4.5 pF	5.0 pF
Pojačanje (h_{FE})	100 - 300	100 - 600 (zavisi od grupe)

Zamena za CD4007 → MC14007UB moderniji

Parametar	CD4007C (Fairchild / Stari standard)	MC14007UB (ONsemi / Moderna izrada)
Arhitektura	Nebaferovana (Unbuffered)	Nebaferovana (Unbuffered)
Vreme odziva (Propagation Delay)	Tipično 35 ns (Maksimalno 75 ns)	Tipično 20 ns (Maksimalno 40 ns)
Vreme prelaza (Transition Time)	Tipično 35 ns (Maksimalno 75 ns)	Tipično 20 ns (Maksimalno 40 ns)