

TRABAJO PRÁCTICO REDES DE PETRI

1) ESTACIONAMIENTO

Se trata de un estacionamiento con capacidad para 10 automóviles, en el que los autos llegan cada 5 minutos. Cada vez que llega un nuevo auto, si hay lugar, demora 2 minutos en estacionar en alguno de los lugares disponibles. Si no hay lugar, demora apenas 1 minuto en retirarse del estacionamiento. Por otro lado, cada 20 minutos, hay un automóvil estacionado que se retira del estacionamiento, dejando vacante un nuevo lugar.

Se pide que grafique la Red de Petri correspondiente con todos sus elementos y propiedades, teniendo en cuenta que el modelo inicia con los 10 lugares disponibles para estacionar, que habrá eventos como:

- Llega un Automóvil
- Estaciona un Automóvil
- Se retira un Automóvil por no haber lugar para estacionar
- Se retira un Automóvil que estaba estacionado

y que habrá lugares tales como:

- Automóvil listo para Estacionar
- Automóvil Estacionado
- Automóvil que se fue por no haber lugar
- Lugares Disponibles para Estacionar.

Imprima el gráfico correspondiente según la ventana de edición del programa.

2) PANADERÍA

Para la elaboración de 4 baguettes de pan se mezclan $\frac{1}{2}$ kg de harina de trigo y 10gr de levadura durante 5 minutos para luego agregar 350cm³ de agua y 10gr de sal y volver a mezclar otros 5 minutos.

Posteriormente, se realiza la primera fermentación durante 20 minutos. Al cabo de la fermentación, se divide la masa en 4 y se le da la forma deseada. Se deja reposar 30 minutos para luego pasar al horno donde se cocinará a 230 °C durante 40 minutos. Por último, se retira del horno y se deja enfriar 10 minutos.

a) Grafique en Red Petri el modelo que representa a este proceso de elaboración de pan, sin olvidar todos los elementos y sus propiedades correspondientes que estén mencionadas en el enunciado.

b) Rediseñe la Red Petri del modelo teniendo en cuenta que se van a mezclar de una sola vez ingredientes para producir 40 baguettes y se cuenta con 2 hornos en los que se pueden hornear simultáneamente 20 baguettes en cada uno.