


Segmenttest – fase 2: welk bit is welk segment?

Timer ZZ · sketch **Timer_ZZ_Segmenttest** · matrixboard met 3 digits

1. **Fase 2 herkennen:** het kleine TM1637-display toont **2-00** t/m **2-07**. Daarvoor loopt fase 1 (1-10 ... 1-37, looplicht).
2. Per stap brandt **één bit op alle 3 digits tegelijk**, telkens **1,4 s**.
3. Kleur in het cijfer het segment in dat brandt, of omcirkel de letter.
4. De hele test herhaalt zich na ongeveer 37 s; kijk desnoods een tweede keer.



Stap	TM1637	Inkleuren	Of omcirkelen
Bit 0	2-00		☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ dp
Bit 1	2-01		☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ dp
Bit 2	2-02		☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ dp
Bit 3	2-03		☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ dp
Bit 4	2-04		☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ dp
Bit 5	2-05		☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ dp
Bit 6	2-06		☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ dp
Bit 7	2-07		☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ dp

Resultaat

a	#define SEG_BIT_A _____	e	#define SEG_BIT_E _____
b	#define SEG_BIT_B _____	f	#define SEG_BIT_F _____
c	#define SEG_BIT_C _____	g	#define SEG_BIT_G _____
d	#define SEG_BIT_D _____	dp	#define SEG_BIT_DP _____

Let op

Brandt alles behalve één segment? Dan werkt het board omgekeerd. Noteer dan het segment dat *uit* is, en zet SEG_ACTIEF_HOOG op 0.

Brandt er niets bij een bit? Dat bit is niet aangesloten; noteer “—”.

Brandt het bij één digit anders dan bij de andere? Noteer het per digit; dan is de bedrading per digit verschillend.

Vul de bitnummers in bij SEG_BIT_A ... SEG_BIT_DP in de testsketch en in **Timer_ZZ_V11**, en controleer met fase 3 (3-00 ... 3-09: cijfers 0 t/m 9).