

6	A	N	E	6	6	7	4
a	a	e	a	a	a	a	F
F	F	F	F	F	F	b	g ₁
e	e	h	e	e	e	L	g ₂
d	b	k	d	d	d		b
L	L	L	g ₁	L	L		L
g ₂	g ₁	b	g ₂	g ₁	g ₁		
	g ₂			g ₂	g ₂		

Q_2	Q_1	Q_0	a	b	L	d	e	F	g ₁	g ₂	h	i	j	k	l	m
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1

$$a = Q_2' Q_1 Q_0' + Q_2 Q_1 Q_0$$

$$b = Q_2 Q_1' + Q_1' Q_0' + Q_2' Q_1 Q_0$$

$$L = Q_2' Q_1 Q_0$$

$$d = Q_2' Q_1' Q_0 + Q_2 Q_1 + Q_1 Q_0'$$

$$e = Q_2 Q_1$$

$$F = Q_2 Q_1 Q_0'$$

$$g_1 = Q_2' Q_0' + Q_1 Q_0'$$

$$g_2 = Q_1 Q_0'$$

$$h = Q_2 + Q_1' + Q_0$$

$$i = 1$$

$$j = 1$$

$$k = h$$

$$l = 1$$

$$m = 1$$