Justine Maoel Figura

Part 1: VLSM

VLAN 10: LAB - 486 Hosts

128 64 32 16 8 4 2 1

1 1 1 1 1 1 1 0

128 64 32 16 8 4 2 1

/16 + 7 = /23

SM: 255.255.254.0 /23

NA: 172.20.0.0

HA: 172.20.0.1 - 172.20.1.254

BA: 172.20.1.255

VLAN 50: OTHERS - 50 Hosts

128 64 32 16 8 4 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1

128 64 32 16 8 4 2 1

1 1

/24 + 2 = /26

SM: 255.255.255.192 /26

NA: 172.20.2.0

HA: 172.20.2.1 - 172.20.2.62

BA: 172.20.2.63

Justine Maoel Figura

VLAN 20: REG - 10 Hosts

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1			

/26 + 2 = /28

SM: 255.255.255.240 /28

NA: 172.20.2.64

HA: 172.20.2.65 - 172.20.2.78

BA: 172.20.2.79

VLAN 30: CAS - 7 Hosts

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1				

/26 + 2 = /28

SM: 255.255.255.240 /28

NA: 172.20.2.80

HA: 172.20.2.81 - 172.20.2.94

BA: 172.20.2.95

Justine Maoel Figura

VLAN 40: LIB - 6 Hosts

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1			

/28 + 1 = /29

SM: 255.255.255.248 /29

NA: 172.20.2.96

HA: 172.20.2.97 - 172.20.2.102

BA: 172.20.2.103