DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

22

PRÁCTICA
Cableado de red

PRÁCTICA 22 — Cableado de red

ITC · 2026

1. Armar cable UTP recto

Armá un cable UTP recto (T568B en ambos extremos) con los materiales del aula. Verificálo con el tester.

1. Cortá un trozo de cable UTP de unos 50 cm.
2. Retirá 2 cm de funda exterior en ambos extremos.
3. Destrenzá y ordená los 8 hilos según T568B en ambos extremos.
4. Cortá parejo los 8 hilos (1,5 cm).
5. Insertá en el conector RJ-45 (verificá el orden de colores).
6. Crimpeá con la pinza.
7. Repetí en el otro extremo.
8. Verificá con el tester (debe encender 1-8 en orden).
9. Si falla: cortá el conector y rearmá.

> **Qué se entrega:** Cable UTP recto armado y verificado con tester.

2. Armar cable UTP cruzado

Armá un cable UTP cruzado (T568A en un extremo, T568B en el otro). Verificálo con el tester.

1. Cortá un trozo de cable UTP de unos 50 cm.
2. En un extremo, ordená los hilos según T568A.
3. En el otro extremo, ordená los hilos según T568B.
4. Cortá parejo los 8 hilos (1,5 cm) en ambos extremos.
5. Insertá y crimpeá ambos conectores RJ-45.
6. Verificá con el tester (debe mostrar patrón cruzado).
7. Marcá con un marcador qué extremo es A y cuál es B.

> **Qué se entrega:** Cable UTP cruzado armado y verificado con tester.