

Esta lista é referente ao conteúdo de UART para o ATmega328. Para os exercícios a seguir, responda as questões objetivamente e utilize a fonte **Consolas 10** para respostas com código.


- 1) Desenhe o gráfico de um frame de UART correspondente à seguinte configuração do ATMEGA328p. Considere o pacote enviado: **110010**

```
UBRR0L = 103; // 9600 baudrate
```

```
UCSR0C = (1 << UPM01) | (1 << UPM00) | (1 << USBS0) | (1 << UCSZ00);
```



- 1.5) Modifique a configuração anterior para que seja possível enviar o pacote 11100011, sem utilizar bit de paridade e com 1 stop bit. Ao final, desenhe o gráfico para o novo pacote.



- 2) Desenvolva um código para o ATmega328p que leia o sinal de um sensor de temperatura, que tem uma resposta linear de grauCelsius para cada 10mV. O sensor mede valores de 0 a 100 graus. O resultado da leitura deve ser transmitido via UART, utilizando pacotes de 8bits de dados.

3) Explique a importância da utilização de bits de paridade em comunicações UART: