

Week 7：整理成能展示的作品

作品：沿用上週的環境顯示與紙指針，不加新元件。這週把接線固定好，確認同一個程式能完成已學過的全部功能。

作品特色：OLED 顯示光線與溫濕度；RGB 表示光線狀態；按鈕保存資料並推進紙指針；另一顆按鈕停止舵機控制。

改線前關閉外接電源並拔 USB。舵機仍遵守先預覽、教師確認行程、外接電源關閉時啟用、最多 30 秒及 STOP 後切斷電源的規則。

Q1 · 完成一段連續展示

展示順序	預期結果
開機，舵機外接電源先關閉	OLED 可讀；溫濕度尚未取得時顯示「--」
遮住光敏，再移開	OLED 判斷及 RGB 回應一致
安全啟用舵機，再做一次按下、放開	保存當次資料，指針和 OLED 位置同步
不按按鈕，只改變光線	目前光線改變，保存資料與位置不跟著變
按停止按鈕，再關外接電源	顯示停止，原按鈕不會恢復舵機控制

可用現場操作或手機展示；不要求另交影片網址。

完成後回答：這段展示還有哪個功能不符合預期？已全部完成，就寫出最後修好的那一個問題及修正方式。

找出問題，不把整套拆掉

Q2 · 只改動造成問題的部分

你的作品先前能正常顯示。新增舵機後，只要指針開始動，ESP32 就重新開機，OLED 回到起始畫面。

請回答：你會先停止什麼操作？斷電後優先檢查哪一部分接線或電源？為什麼不是先改光敏判斷的分界？

下次實作前，保留可重現的版本

保存目前能完成展示的程式，拍下看得清接腳的接線照片。這是自己下次接回來的參考，不增加繳交項目。

Week8 進行第一次實作考試；正式題目、時間及可使用資源，由教師另外公布。