

Open MicroLED Driver ASIC

单像素研究报告 v0.2 · 2026-10-04 · 开源教学项目

01 从整体框架开始

当前目标是把一个像素的数字控制、晶体管驱动和物理实现逐项做实，再决定阵列怎么扩展。峰值电流目标 100 μ A；LED 电源 5 V；数字及模拟控制电源 3.3 V；1 MHz clock 产生 256-slot PWM。

系统路径是：**duty / enable** $\rightarrow$ **registered PWM** $\rightarrow$ **gate-pass / clamp** $\rightarrow$ **NMOS current mirror** $\rightarrow$ **LED electrical load**。外部 IREF 决定导通电流，PWM 决定导通时间。两者一起决定每帧的平均电流。

这轮检阅后的实质改进有三项：引入有出处的真实 LED 静态曲线；依据同种子统计结果，把镜像管从 10/2 改为 20/4 μ m 并重做实际版图；把 PWM 输出注册，并推进标准单元物理流程。

证据层级	当前成果与边界
LED 数据	一条公开数值 I-V 曲线；温度、动态、光学模型仍未知
Digital logic	Registered PWM；exhaustive RTL 与 mapped gate simulation
Analog physical	真实六 MOS layout、严格 LVS、DRC、GDS 与 7/7-net RC extraction
电路研究	真实静态负载耦合；reference 误差预算；固定 corners 与有限 MC 分开验证
Digital physical	CTS、routing、STA、GDS/LEF；第 07 页列出最终实际结果
芯片与实物	数字与模拟尚未合成一个通过全芯片检查的 top；无 pad/ESD、silicon 或 optical measurement

判断：继续单像素。 目前可以教清楚一条实际 ASIC 研究流程，但不能把模型通过称为真实 LED 动态或 tape-out readiness。4×4 的通信、寄存器和供电分配在单像素接口与预算稳定后定义。

02 六个 MOS 各自做什么

LED 阳极接 5 V；阴极接 `led_k`。输出 NMOS 把电流拉向 VSS，因此这是 **current sink**。外部参考电流从 3.3 V 注入 `bias`，二极管连接的参考管将 IREF 转成 VGS；输出管复制这个偏置。

器件	v0.2 W/L	作用
MREF	20/4 μm	drain 与 gate 接 bias；把 IREF 转成偏置
MOUT	20/4 μm	drain 接 LED 阴极；gate 接可开关的 gate 节点
MPASS	2/1 μm	PWM 高时把 bias 传给输出 gate
MCLAMP	2/1 μm	PWM 低时把输出 gate 放电到 VSS
MINV_N	2/1 μm	与 PMOS 组成 CMOS inverter
MINV_P	4/1 μm	产生互补控制 <code>pwm_b</code> ；bulk 接 <code>vlogic</code>

PWM 高：pass 开、clamp 关、输出管导通。PWM 低：pass 关、clamp 开、输出 gate 放电。clamp 是必要的，因为仅断开 pass 会留下带电的浮动 gate。


选择 simple mirror 是为了让偏置、有限输出电阻、headroom 和失配都容易解释。它没有 cascode、误差放大器或校准反馈；相同 W/L 只给出 nominal 1:1 比例，**IREF=100 μA 不保证 IOUT 恰好 100 μA** 。

本项目选用公开 GF180MCU 6 V MOS，参考 [官方器件说明](#)；实际模型版本和文件 hash 由仓库 lock 固定。数字采用同工艺标准单元的 3.3 V Liberty 条件，不能把名字中的 5V0 当作当前供电设定。

详细连接、单位和原理见 [design](#)。`w=20u l=4u` 是 SI 网表中的 20/4 μm ；Magic PCell 输入 `w 20 l 4` 使用 μm ，二者不能混用。

03 真实 LED 数据改变了什么

来源为 Lin 等人 2026 年的 **20 μm 方形 yellow InGaN MicroLED, transfer-printed 到 diamond**。作者 [Zenodo dataset](#) 的 I-V.xlsx / Sheet1 / A3:B102 提供 100 点数值，覆盖 0.1 μA -32 mA、2.41622-6.40451 V。数值 dataset 为 CC BY 4.0；本图由这些数值独立绘制。



100 μA 夹在 88.55 μA / 3.73408 V 与 100.65 μA / 3.76983 V 之间。线性插值：

$$V_f = 3.73408 + (100 - 88.55) / (100.65 - 88.55) \times (3.76983 - 3.73408) = 3.767909545 \text{ V}.$$

面积 $(20 \mu\text{m})^2 = 4 \times 10^{-6} \text{ cm}^2$ ，因此 $J = 100 \mu\text{A} / \text{area} = 25 \text{ A/cm}^2$ 。这只是 mesa 平均电流密度，未测局部电流分布。


模型最终采用单调 PWL 静态重放。75 点训练、25 点留出时最大电压插值误差 2.953 mV；101 次独立 OP 确认表示方式。全范围简化 diode/log/R 经验式留出最大误差 221.369 mV，故未采用。

温度、扫描时序、重复次数和测量不确定度未报告。插值误差不等于测量误差，一条曲线也不等于器件间分布。出处、许可、失败拟合和模型卡完整保存在 [measured LED 研究](#)。

04 用电流误差检查电压余量

100 μA 时真实曲线 $V_f \approx 3.768\text{ V}$ ，5 V 电源只留下约 **1.232 V** 给驱动串联路径；旧合成 $V_f = 2.8\text{ V}$ 留下 2.2 V。不能沿用旧电压余量直接推断新负载可用。

实际 20/4 RC 网表与真实静态 I-V 耦合，共 148 DC：135 点网格，以及 13 点 typical 供电扫描。网格为 5 MOS corners $\times$ 3 logic rails $\times$ 3 LED rails $\times$ 3 IREF，MOS 温度固定 27 $^{\circ}\text{C}$ ，LED 曲线温度仍未知。




工况	实际电流
网格 VLED=4.5/5/5.5 V, Vlogic=2.97/3.3/3.63 V, IREF=99.5/100/100.5 μA	98.175-100.984 μA , 135/135 在 $\pm 5\%$ 内
Typical, 5 V / 3.3 V, IREF=100 μA	99.788467 μA ; 相对目标 -0.211533%
Typical, VLED=4.2 V	93.464616 μA , 超出目标
Typical, VLED=4.3 V	97.006693 μA , 达到目标

$\pm 5\%$ 下的 typical 静态边界被扫描夹在 **4.2-4.3 V**，不能把 4.3 V 当作所有温度或批次的最低规格。全部 148 DC 电流在实测正向数据域内。结果与条件见 [耦合证据](#)。

05 镜像管尺寸为什么改为 20/4

预先设定 full-on absolute current 为 $100\ \mu\text{A} \pm 5\%$ 。原 10/2 μm 在最差固定 corner/reference 条件叠加 local mismatch 后，有 4/256 个样本超过 105 μA 。增加面积前先保留了失败结果，再用相同种子比较尺寸。

W 与 L 都加倍，W/L 仍为 5，镜像管 gate 面积变为 4 倍。较大面积降低模型中的随机失配，较长 L 改善有限输出电阻；代价是面积和充放电负担。最终结果来自重新生成、检查和提取的**真实新几何**，不是只改旧网表上的尺寸。



最差条件，256 个模型样本	旧 10/2 RC	实际 20/4 RC
电流 sample σ	0.90409 μA	0.43287 μA
最大观察电流	105.40741 μA	103.21357 μA
超出 $\pm 5\%$	4/256	0/256
模拟 cell bbox 面积	2532.7 μm^2	3577.7 μm^2 ，增加 41.26%

新尺寸五组 MC 各 256，共 1280 个 OP；每组均未观察到超限。此处采用 **synthetic LED 温度模型**；最差条件为 FF / 0 $^{\circ}\text{C}$ / Vlogic=3.63 V / VLED=5.5 V，reference 校准 +0.5%、TC=-25 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 、line=+3000 ppm/V。它们是模型的有限条件样本，不是实测 LED 的失配或 manufacturing yield。详细开关与复算见 [reference / matching 报告](#)。

06 Reference、误差和功耗怎样分账

当前仍采用外部 reference；没有片上 reference generator。行为模型是用于分配误差的工程假设：100 μA @27 $^{\circ}\text{C}$ 、校准误差 $\pm 0.5\%$ 、TC ± 25 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 、line ± 3000 ppm/V、输出电阻 10 M Ω 、compliance ≥ 1 V。它不是已选定器件的 datasheet 保证。

1080 点 deterministic 检查为 5 fixed corners $\times$ 3 MOS temperatures (0/27/85 $^{\circ}\text{C}$) $\times$ 3 logic rails $\times$ 3 LED rails $\times$ 8 reference 边界组合。LED 使用合成温度模型；与第04页真实静态负载的固定温度网格分开计数。

指标	实际 20/4 RC 结果
Reference / fixed-corner 网格	99.280257-102.075649 μA , 1080/1080 在 $\pm 5\%$ 内
最低码 1/256	nominal / low / high 各 50 ns 与 10 ns；6 次 transient
最低码最大面积误差	0.768297%，在预设 $\pm 2\%$ 内；只属于当前模型条件
理想 IREF、合成 LED、nominal full-on	100.695401 μA ；对 100 μA 误差 +0.695401%
同条件 schematic $\rightarrow$ actual RC	100.752515 $\rightarrow$ 100.695401 μA , 变化 -0.056688%

三种误差分别回答不同问题：**absolute error** 对 100 μA 目标；**PWM area error** 对同条件 full-on $\times$ 导通时间；**pre/post delta** 对同尺寸 schematic。任何一项小都不能代替其他两项。

真实静态负载 nominal 下，LED rail 功耗 **498.942337 μW** ，analog-control/reference rail **330.000012 μW** ，合计 **828.942349 μW** 。这是两个理想电源送入模拟 testbench 的功率，不含数字逻辑、实际 reference generator、封装和外部供电损失。PWM 关闭时 reference 仍约消耗 330 μW ；低 off current 不等于低 standby power。

尚未覆盖 reference noise、startup、power sequencing、系统性布局梯度和独立 RC corners。预算、公开 PDK 公式、每组分母和冻结输入见 [实际 RC summary](#)。

07 从 PWM RTL 到标准单元物理实现

输入为 9-bit duty、enable、reset、clock；duty=0 持续低、256 持续高，257-511 saturate 为 256。输入只在帧边界锁存。1 MHz clock 的 slot 为 1 μ s，每帧 256 μ s，PWM 为 3906.25 Hz。

旧输出直接取 counter/comparator 组合结果，物理路径差异可能产生短暂毛刺。现在使用 **output FF**：普通 slot 注册 next-counter 比较结果，帧边界注册新 duty 的 slot 0。保持原有帧时序，不增加一个 slot 延迟。

验证	已完成结果
RTL exhaustive	518 frames / 133159 checks / 543 个已知 PWM events
Functional mapped gate simulation	相同 exhaustive 检查通过；10 个 trace 与 RTL 完全相同
Native Yosys synthesis	95 standard cells, 19 个 FF；Liberty cell area 2434.4768 μ m ²
输出结构	pwm 唯一直接 driver 为 FF.Q
1 ns timing template	仅 simulator 模板探针；不代表 PVT 或布线延迟

本轮实际完成 LibreLane 3.0.14 的76步flow：placement、CTS、routing、SPEF/SDF、GDS/LEF；九个corner组合的setup、hold、max slew、capacitance和fanout违规均为0。最差 setup margin 793.656477 ns，hold margin 0.436677 ns。保持3 ns transition约束，通过buffer sizing修正原来的slow-corner slew超限。

STA 使用72.91 fF output load、0.15 ns clock transition、200 ns IO delays与0.25 ns uncertainty；这些是工程约束，不是实测analog输入电容。实际数字Magic DRC、route DRC、LVS以及独立KLayout结果见[physical证据](#)。


九份实际SDF各跑518 frames/133159 checks；关键clock/FF/output路径延迟与CSV边沿独立核对。TT rise/fall delay为2.644/2.360 ns。TT SDF→actual analog RC另跑5组duty配对、共10 transient+3 calibration；最低码相对理想RTL的平均电流变化为-0.00011170 μ A。

SDF回放仍有24个XOR/XNOR ModPath未匹配、19项TIMINGCHECK不支持；关键输出路径已单独验证，setup/hold结论来自STA。模拟端仍是理想0/3.3 V、10 ns slew回放；未模拟真实输出级。条件与范围见[数字物理报告](#)。

该数字 macro 和模拟 macro 分别生成；尚未以一个共同 routed top 做全芯片 LVS、供电和模拟接口验证。这里没有 SPI、通信协议或像素 memory；这些属于后续阵列阶段。

08 模拟 layout、规则与交付视图

新尺寸保留相邻、同方向的镜像管；独立 guard rings、bulk ties、contacts 和 M1/M2/M3 接线。器件增大后 bulk via landing 首次出现 4 个 M1 spacing 违规，调整 landing 位置后重新运行完整检查；原失败日志保留在 build 中。



实际 GDS bbox 为 **95×37.66 μm**，面积 3577.7 μm²。横向从左到右为 MREF、MOUT、MPASS、MCLAMP、MINV_N、MINV_P；下方七条 M3 总线对应公开的 macro 接口。图直接来自 GDS polygons，坐标为 μm。

版图保留宽松间距用于教学。相邻同尺寸同方向不等于 common-centroid 或已验证的系统梯度抵消。模型 MC 检查随机器件参数，不能自动反映布局梯度、机械应力或制造后的像素一致性。

09 检查范围与可集成接口

检查或输出	实际结果
Magic DRC / GDS 回读 DRC	两者均 0；采用 drc(full)
Netgen LVS / 回读 LVS	唯一匹配，无 property errors；6 MOS / 7 nets
RC extraction	7/7 nets；6 MOS、59 R、43 C
版图前后电气回归	36 transient + 3 LED calibration；19 guards 通过
独立 KLayout	Linux 中运行锁定 GF180 variant D deck，0 违规；范围以报告为准
Macro views	GDS / editable MAG / LVS SPICE / RC SPICE / 实际导出 LEF

LEF 由同一个 layout 导出，尺寸与实际 GDS bbox 对齐，七个接口的 direction/use 明确；内部接线作为 routing obstructions。已由锁定 OpenROAD/OpenDB 实际读入，尺寸、ORIGIN、七个 M3 ports 与 228 个 OBS 检查通过，见 [consumer 验证](#)。

Macro 接口	含义与使用条件
VSS / vlogic	Ground / 3.3 V analog-control rail，需定义 top 供电
pwm	Registered digital control input，尚需验证最终 top 的负载与边沿
bias	外部 reference current 注入点，需满足 compliance
led_k	外部 LED cathode；LED 阳极电源不在这个 cell 内
gate / pwm_b	模拟 gate 与反相 PWM monitor；当前作为公开教学端口

独立 KLayout 的 FEOL、BEOL、connectivity 和 off-grid 检查默认启用；density 与 antenna 未在该单独模拟运行中启用。不要把此处 0 DRC 写成所有规则零错误。新数字 macro 的检查范围另见数字 physical 报告。

严格 LVS 同时检查连接和 deck 保留的 W/L；deck 的 1% tolerance、D/S 交换和忽略 AD/AS/PD/PS 等限制仍保留。DRC 通过也不能代替 density、antenna、foundry/shuttle acceptance 或完整芯片检查。详细范围与证据见 [layout 报告](#)。

10 最低灰阶：数值稳定与物理准确分开

真实 I-V 模型没有已测电容，也没有 0.1 μA 以下的测量。为观察敏感性，外加 **0.2/2/20 pF 假设电容**，各跑 duty=1/64/256；20 pF 最低码再用 2 ns 细步长，共 10 次 transient。每次积分预热后四帧。

最低码 duty=1/256	面积误差	域外导电电荷比例
0.2 pF 假设	-0.345617%	0.563943%
2 pF 假设	-0.227048%	4.904857%
20 pF 假设	+0.135576%	18.4548%
20 pF / 2 ns fine	+0.135532%	18.4532%

所有探针面积误差在 $\pm 2\%$ 内；20 pF 细化的平均电流变化仅约 **0.0000433%**。这支持所设模型的数值积分，但不能证明实物有相同动态表现。

20 pF 最低码约 **90.651% 时间**、**18.45% 有符号静态导电电荷**落在未测低电流延拓区。0.2 pF 波形甚至短暂出现约 -9.77 mV LED 电压，而 reverse behavior 没有数据。域外比例的分母是 $\int I_{\text{static}}(V_{\text{LED}})dt$ ，不是 rail displacement current，也不是 $\int |I|dt$ 。

本轮沿保存的 $V(t)$ 插入全部 PWL knot crossing 后分区积分，另外报告逐帧均值、同相节点、端点电容电荷和重建残差；未设隐藏的 periodicity “通过”阈值。证据明确 **dynamic_qualification=false**。

下一项有价值的数据是同结构器件的低电流/reverse I-V、C-V 或 impedance、pulse response、I-V(T) 和 L-I/EQE。取得前保留 synthetic baseline 与静态数据模型两条路径，不把 average current 写成真实 optical brightness。

11 复现、阅读与下一阶段

先按 `environment / layout` 安装取得锁定依赖和完整 PDK。命令必须实际成功后才更新公开 evidence：

```
make test
make evidence
build/layout/venv/bin/python scripts/layout/run_layout.py --publish-evidence
build/layout/venv/bin/python scripts/layout/export_macro.py
.venv/bin/python scripts/led/fit_lin2026.py
.venv/bin/python scripts/led/probe_boundaries.py
build/layout/venv/bin/python scripts/characterization/run_actual_mirror.py
build/layout/venv/bin/python scripts/characterization/measured_load.py
build/layout/venv/bin/python scripts/digital/run.py --publish-evidence
```

数字 physical 与独立 DRC 使用锁定 LibreLane container；完整安装、调用和检查范围见 [physical 流程](#)。全 PDK、VM、raw waveforms 和失败日志留在 build/；仓库只保留可核查的小型证据与 source hashes。输入映射保存实际旧 TB 快照，22 次新旧 RTL 执行确认 10 组默认 trace 相同；旧 run hash 保留原样，可选实时日志变化单独记录。

下一阶段按证据推进

1. 把数字与模拟 macro 接成同一 routed top，核对接口电平/负载、供电和完整 LVS；把已完成的 TT SDF 回放延伸为实际输出级、模拟负载与跨条件验证。
2. 取得真实 LED 动态、温度和光学数据；确认最短有效 pulse 与亮度指标。
3. 选择可实现的 reference source，验证 noise、compliance、startup、sequencing 和总功耗；若需要低 standby，重新评估偏置关断与启动成本。
4. 单像素预算和接口稳定后，再定义 4×4 独立协议、register map、frame buffer、共享 reference 和供电分配。

MPW 是后续可行性工作：pads/ESD、package、density/fill、antenna、provider 接受规则及测试责任均需实际资料和检查。当前成果没有升级为可投片芯片。

当前资料入口 · 旧教学 PPT · 2026-10-03 检阅快照 · 完整 roadmap。旧报告和 manifest 保留当时的设计与输入；当前 20/4、registered PWM 和新测量模型以本报告及新 evidence 为准。