Costruzione del problema quadratico nell'MPC di bilanciamento attivo

Blocco `Problema_QP` del modello Simulink `Bilanciamento_MPC.slx`

A ogni passo di controllo l'MPC di bilanciamento deve risolvere un problema di ottimo. Questo documento descrive come il blocco `Problema_QP` lo scrive nella forma che il solutore `quadprog` sa risolvere: un problema quadratico (QP). È la continuazione di `Linearizzazione_MPC.pdf`, citato nel seguito come [L]: quel documento spiega come si ottiene la predizione linearizzata delle celle, questo spiega che cosa se ne fa. Si può leggere da solo: i risultati di [L] che servono sono richiamati nella sezione 4, i concetti sui problemi quadratici nella sezione 2.

1 Il quadro generale

Il controllo predittivo (MPC, *model predictive control*) lavora così. A ogni passo di controllo, all'istante k:

1. misura lo stato delle celle;
2. con un modello predice come evolveranno nei prossimi p passi, in funzione delle correnti di bilanciamento $u_k^1, \ldots, u_k^N$;
3. sceglie le correnti che rendono migliore la predizione, secondo un costo e nel rispetto di alcuni vincoli;
4. le applica per un solo passo, poi ricomincia da capo con le nuove misure.

Il punto 3 è un problema di ottimo, risolto di nuovo a ogni passo: deve quindi poter essere risolto in modo rapido e sicuro. Nel sottosistema `Controllo` il lavoro è diviso tra quattro blocchi, in catena:

Blocco	Che cosa calcola	Dove è descritto
`Cella_nominale`	il riferimento $y_{k+1}^0, \ldots, y_{k+p}^0$	[L]
`Predizione_linearizzata`	$\bar{Y}$, $\bar{S}$, d, α	[L]
`Problema_QP`	H, $\boldsymbol{f}$, A, $\boldsymbol{b}$, A_{eq}, $\boldsymbol{b}_{eq}$, $\boldsymbol{z}_{\text{iniz}}$	questo documento
`Solutore_QP`	la soluzione $\boldsymbol{z}$, che contiene le correnti	sezioni 2.5 e 9

Il blocco `Problema_QP` non risolve nulla: prepara i dati. Riceve dei numeri (la predizione, il riferimento, la mossa precedente) e restituisce altri numeri, disposti in matrici: quelle che descrivono il problema da risolvere. Capire il blocco significa capire perché ogni numero finisce in quella posizione di quella matrice. Il documento procede così:

- la sezione 2 richiama che cos'è un problema quadratico e come lo si scrive;
- la sezione 3 presenta il problema di controllo del paper, mostra che fine fanno le equazioni del modello della cella e descrive i tre ostacoli che impediscono di trattarlo subito come un QP;

- le sezioni dalla 4 alla 7 costruiscono il QP un pezzo alla volta: incognite, vincolo di tensione, costo, vincoli rimanenti;
- la sezione 8 mette insieme i pezzi in una procedura passo per passo, la 9 costruisce il punto di partenza, la 10 ricava le proprietà del problema;
- le ultime tre sezioni trattano il caso in cui si bilancia il SOC, svolgono un esempio numerico e indicano dove si trova ogni passaggio nel codice.

Convenzioni. In tutto il documento valgono le convenzioni seguenti.

- *Numeri di equazione.* "eq. 6" e "Remark 3" rimandano al paper di Chen, Behal e Li (IEEE CDC 2021). I numeri tra sole parentesi, come (9), sono le equazioni di questo documento. Con [L] si rimanda a `Linearizzazione_MPC.pdf`: per esempio [L, (6)] è la sua equazione (6). Le equazioni del modello della cella, richiamate nella sezione 3.1, sono indicate con (M1)–(M3).
- *Indici.* $n = 1, \dots, N$ è la cella, scritta come indice in alto (u_k^n); k è l'istante attuale; $j = 1, \dots, p$ è il passo lungo l'orizzonte. Il pedice di u_k^n è l'istante in cui la corrente è scelta: la corrente resta la stessa su tutto l'orizzonte [L, sezione 6]. Le matrici $\bar{Y}$, d, Y^{lib} sono $p \times N$: la riga j corrisponde all'istante $k + j$, la colonna n alla cella n.
- *Vettori.* I vettori sono in grassetto ($\boldsymbol{z}$, $\boldsymbol{u}_k$, $\boldsymbol{f}$, $\boldsymbol{b}$), le loro componenti in carattere normale (z_ℓ, u_k^n, f_ℓ, b_q). Le matrici (H, A, $\bar{Y}$, d) sono in carattere normale. Al plurale il simbolo di un vettore indica le sue componenti: "le $\boldsymbol{\varepsilon}$" sono le variabili ε_j.
- *Componenti.* z_ℓ è la componente ℓ del vettore $\boldsymbol{z}$, $H_{\ell\ell'}$ l'elemento di riga ℓ e colonna ℓ' della matrice H; $^\top$ indica la trasposizione.
- *Barra.* Una grandezza con la barra, come $\bar{\boldsymbol{u}}$ o $\bar{Y}$, è calcolata nel punto di linearizzazione, cioè con le correnti di bilanciamento del passo precedente.
- *Correnti.* Sono positive in scarica. Una corrente di bilanciamento $u_k^n > 0$ significa quindi che il bilanciatore preleva carica dalla cella n; $u_k^n < 0$ che gliene cede.

2 Richiami sui problemi quadratici

2.1 Definizione

Un problema quadratico è un problema di minimo in cui il costo è un polinomio di secondo grado nelle incognite e i vincoli sono di primo grado. Nella forma usata da `quadprog`:

$$\min_{\boldsymbol{z}} \ \tfrac{1}{2}\, \boldsymbol{z}^\top H \boldsymbol{z} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{z} \qquad \text{con} \qquad A\,\boldsymbol{z} \le \boldsymbol{b}, \quad A_{eq}\,\boldsymbol{z} = \boldsymbol{b}_{eq}. \tag{1}$$

Gli oggetti che vi compaiono sono:

- $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^{n_z}$, il vettore colonna delle incognite $z_1, \dots, z_{n_z}$;
- H, matrice simmetrica $n_z \times n_z$, e $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^{n_z}$, che insieme definiscono il costo;
- A, matrice $n_{dis} \times n_z$, e $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^{n_{dis}}$, che definiscono n_{dis} vincoli di disuguaglianza;
- A_{eq} e $\boldsymbol{b}_{eq}$, che definiscono allo stesso modo i vincoli di uguaglianza.

Le disuguaglianze si leggono riga per riga: la riga q dice che

$$A_{q1}\, z_1 + A_{q2}\, z_2 + \cdots + A_{qn_z}\, z_{n_z} \ \le \ b_q.$$

Ogni riga di A è quindi un vincolo e ogni colonna un'incognita: l'elemento $A_{q\ell}$ è il coefficiente con cui l'incognita z_ℓ compare nel vincolo q, ed è zero se non vi compare.

2.2 Come si leggono H e $\boldsymbol{f}$ da un costo

Svolgendo i prodotti nella (1), e usando la simmetria di H, il costo si scrive

$$\tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{z}^\top H\boldsymbol{z} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{z} = \tfrac{1}{2}\sum_{\ell} H_{\ell\ell}\, z_\ell^2 + \sum_{\ell<\ell'} H_{\ell\ell'}\, z_\ell z_{\ell'} + \sum_{\ell} f_\ell\, z_\ell. \tag{2}$$

Confrontando con un costo scritto per esteso si ottiene la regola che sarà usata in tutto il documento:

- se nel costo compare $a\,z_\ell^2$, allora $H_{\ell\ell} = 2a$;
- se compare $c\,z_\ell z_{\ell'}$ con $\ell \neq \ell'$, allora $H_{\ell\ell'} = H_{\ell'\ell} = c$;
- se compare $g\,z_\ell$, allora $f_\ell = g$;
- i termini che non contengono incognite si scartano: sommare una costante al costo non sposta il punto in cui è minimo.

Per esempio, il costo $3z_1^2 + z_1 z_2 + 5z_2^2 - 4z_1 + 7$ corrisponde a

$$H = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{f} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Il fattore $\frac{1}{2}$ è una convenzione: fa sì che il gradiente del costo sia $H\boldsymbol{z} + \boldsymbol{f}$ e che H sia la matrice delle sue derivate seconde. In questo documento i prodotti misti $z_\ell z_{\ell'}$ non compariranno mai: H sarà sempre una matrice diagonale.

2.3 Come si scrive un vincolo

Per portare un vincolo di primo grado nella forma di una riga di $A\boldsymbol{z} \leq \boldsymbol{b}$ bastano tre mosse:

1. portare a sinistra i termini con le incognite e a destra i numeri;
2. se il verso è $\geq$, moltiplicare i due membri per -1, il che lo rovescia in $\leq$;
3. spezzare un vincolo doppio in due righe: $z_{\min} \leq z_\ell \leq z_{\max}$ diventa $z_\ell \leq z_{\max}$ e $-z_\ell \leq -z_{\min}$.

Per esempio $2z_1 \geq 3 + z_2$ diventa prima $2z_1 - z_2 \geq 3$ e poi $-2z_1 + z_2 \leq -3$: la riga di A è $[\,-2 \;\; 1\,]$ e l'elemento di $\boldsymbol{b}$ è -3. Un vincolo di uguaglianza diventa, allo stesso modo, una riga di $A_{eq}\,\boldsymbol{z} = \boldsymbol{b}_{eq}$.

2.4 Convessità: perché un QP si risolve bene

Una matrice simmetrica H è *semidefinita positiva* se $\boldsymbol{z}^\top H\boldsymbol{z} \geq 0$ per ogni $\boldsymbol{z}$, e *definita positiva* se $\boldsymbol{z}^\top H\boldsymbol{z} > 0$ per ogni $\boldsymbol{z} \neq 0$. Per una matrice diagonale il controllo è immediato, perché $\boldsymbol{z}^\top H\boldsymbol{z} = \sum_\ell H_{\ell\ell}\, z_\ell^2$: è semidefinita positiva se e solo se tutti gli elementi della diagonale sono maggiori o uguali a zero, definita positiva se e solo se sono tutti maggiori di zero. Valgono allora i fatti seguenti.

- L'insieme dei punti che rispettano tutti i vincoli si chiama *insieme ammissibile*. Ogni disuguaglianza di primo grado individua un semispazio e ogni uguaglianza un iperpiano: l'insieme ammissibile è la loro intersezione, un poliedro. È un insieme convesso: il segmento che unisce due punti ammissibili è fatto di punti ammissibili.
- Se H è semidefinita positiva il costo è una funzione convessa, e il QP si dice convesso. In un QP convesso ogni minimo locale è anche globale: un solutore che si ferma in un punto da cui non riesce più a migliorare ha trovato la soluzione, non un minimo "sbagliato".

- Se H è definita positiva e l'insieme ammissibile non è vuoto, la soluzione esiste ed è unica.
- Se H è solo semidefinita positiva, la soluzione esiste purché l'insieme ammissibile non sia vuoto e il costo vi sia limitato inferiormente (teorema di Frank e Wolfe); in generale può non essere unica.

Sono queste proprietà a rendere il QP adatto a un controllo in tempo reale: la soluzione trovata è quella giusta, e i tempi di calcolo sono contenuti e prevedibili.

2.5 Punti ammissibili, vincoli attivi e metodo active-set

Un punto $\boldsymbol{z}$ è *ammissibile* se rispetta tutti i vincoli. Un vincolo di disuguaglianza è *attivo* in $\boldsymbol{z}$ se vi vale con il segno di uguaglianza: il punto sta sul bordo del semispazio corrispondente. Nella soluzione di un QP alcuni vincoli sono attivi e gli altri no; se si sapesse in anticipo quali, basterebbe risolvere un sistema di equazioni di primo grado.

Il metodo *active-set*, che `quadprog` usa nel modello, lo scopre per tentativi ordinati. Parte da un punto, tiene un elenco dei vincoli che considera attivi, risolve il problema come se quelli fossero uguaglianze e a ogni iterazione aggiunge o toglie un vincolo dall'elenco, finché non può più migliorare. Ha bisogno di un punto da cui partire: per questo il blocco gliene prepara uno, $\boldsymbol{z}_{\text{iniz}}$, già ammissibile (sezione 9).

3 Il problema di controllo

3.1 Incognite e vincoli

All'istante k le incognite sono le correnti di bilanciamento, una per cella: $\boldsymbol{u}_k = (u_k^1, \ldots, u_k^N)$. Ciascuna è tenuta costante su tutto l'orizzonte di predizione, quindi le incognite sono N e non $(p+1)N$: il confronto con la forma classica dell'MPC, che impila in un unico vettore le correnti di tutti i passi, è alla fine di questa sezione. Oltre alle equazioni del modello della cella (eq. 6b–6c), di cui si dice alla fine di questa sezione, devono rispettare tre vincoli (eq. 6d–6f):

$$u_{\min} \le u_k^n \le u_{\max}, \qquad n = 1, \ldots, N, \tag{3}$$

$$y_{k+j}^n \ge y_{\min}, \qquad j = 1, \ldots, p, \quad n = 1, \ldots, N, \tag{4}$$

$$\sum_{n=1}^{N} u_k^n = 0. \tag{5}$$

- La (3) esprime i limiti del convertitore di bilanciamento (nel progetto ± 2 A).
- Nella (4) y_{k+j}^n è la tensione predetta della cella n all'istante $k+j$. Sotto $y_{\min}$ (nel progetto 3,2 V) la cella cede, e con lei l'intero pacco, perché le celle sono in serie. È il vincolo che dà senso a tutto il resto: lo scopo del bilanciamento è tenere tutte le celle lontane da $y_{\min}$ il più a lungo possibile.
- La (5) dice che il bilanciatore sposta carica da una cella all'altra, senza crearne né consumarne: ciò che toglie a una cella lo cede a un'altra.

Le tensioni predette dipendono da $\boldsymbol{u}_k$ attraverso il modello della cella [L, sezione 2]: per questo la (4) è un vincolo sulle correnti.

Che fine fanno le equazioni del modello (eq. 6b–6c)

Nel problema (6) del paper i vincoli non sono solo le (3)–(5). Prima di questi il paper elenca le equazioni del modello della cella: l'eq. 6b fa avanzare di un passo lo stato della cella, $\boldsymbol{\zeta}^n =$

(s^n, V_p^n), e l'eq. 6c ne ricava la tensione ai morsetti. Il paper le scrive in forma compatta; per esteso sono il modello discreto di [L, sezione 2.3], cioè le [L, (2)–(4)] con l'indice di cella scritto. Per ogni cella $n = 1, \dots, N$ e per ogni passo $j = 1, \dots, p$:

$$s^n_{k+j} = \min\bigl(s^n_{k+j-1} - \kappa^n I^n,\ 1\bigr), \tag{M1}$$

$$V^n_{p,k+j} = V^n_{p,k+j-1} + T_c \left(-\frac{V^n_{p,k+j-1}}{\tau(s^n_{k+j-1})} + \frac{I^n}{C_p(s^n_{k+j-1})} \right), \tag{M2}$$

$$y^n_{k+j} = V_{oc}(s^n_{k+j}) - V^n_{p,k+j} - R_o(s^n_{k+j})\, I^n. \tag{M3}$$

I simboli sono quelli di [L]:

- $I^n = i_k + u^n_k$ è la corrente della cella. È la stessa a ogni passo dell'orizzonte, perché vi sono tenute costanti sia la corrente di bilanciamento sia quella di pacco [L, (U2)];
- $\kappa^n = \eta\, T_c/(3600\, C^n)$ è il SOC perso in un passo per ogni ampere, con T_c il passo di controllo, C^n la capacità della cella in Ah ed η il rendimento coulombico;
- V_{oc}, R_o, R_p, C_p sono la tensione a vuoto, la resistenza serie, la resistenza e la capacità di polarizzazione della cella n, e $\tau = R_p C_p$ la costante di tempo del ramo RC. Sono letti nel SOC scritto tra parentesi: quello di inizio passo nella (M2), quello di fine passo nella (M3);
- le equazioni partono dallo stato misurato all'istante k, $(s^n_k, V^n_{p,k})$.

Le (M1)–(M3) sono vincoli di uguaglianza: legano le grandezze predette alle correnti. Sono molte: $2pN$ equazioni di stato, le (M1) e (M2), e pN equazioni di uscita, le (M3). Eppure nel QP non compaiono: il suo unico vincolo di uguaglianza è la (5) (sezione 7). Non sono state dimenticate: sono state risolte prima, e al QP arriva solo il risultato. I paragrafi che seguono spiegano come.

Due modi di trattarle. In un problema di controllo predittivo le equazioni del modello si possono trattare in due modi.

- *Forma con gli stati* (in inglese *sparse*, o approccio *simultaneous*). Le grandezze predette s^n_{k+j} e $V^n_{p,k+j}$ sono incognite del problema, accanto alle correnti, e le (M1)–(M2) sono vincoli che il solutore deve far rispettare. È così che il paper conta le incognite (Remark 3): per J_t sono $(2p+1)N$, cioè le N correnti più i due stati di ogni cella a ogni passo, $2pN$ numeri. Le tensioni y^n_{k+j} non sono contate: la (M3) le dà in modo esplicito a partire dallo stato, quindi sono solo un nome per un'espressione.
- *Forma condensata* (*condensed*, o approccio *sequential*). Gli stati vengono eliminati per sostituzione prima di cercare il minimo, e restano incognite le sole correnti, con le variabili di servizio.

Il modello Simulink segue la seconda. Le due forme descrivono lo stesso problema: lo mostra il prossimo paragrafo.

Perché gli stati si possono eliminare. Le (M1)–(M3) hanno due proprietà.

1. *Sono esplicite.* A sinistra c'è solo la grandezza dell'istante $k + j$; a destra compaiono la corrente I^n e grandezze già calcolate: lo stato di inizio passo nelle (M1)–(M2), lo stato di fine passo appena ottenuto nella (M3). Nessuna equazione va risolta rispetto a un'incognita: basta calcolarne il secondo membro.
2. *Partono da un dato.* Lo stato all'istante k è misurato e non dipende dalle correnti che si stanno scegliendo.

Si può allora sostituire in avanti, un passo alla volta. Per $j = 1$ i secondi membri della (M1) e della (M2) contengono lo stato misurato, che è un numero, e la corrente $I^n = i_k + u_k^n$: quindi s_{k+1}^n e $V_{p,k+1}^n$ sono funzioni della sola u_k^n. Per $j = 2$ i secondi membri contengono s_{k+1}^n e $V_{p,k+1}^n$, che sono già funzioni di u_k^n, e di nuovo I^n: sostituendo, anche s_{k+2}^n e $V_{p,k+2}^n$ sono funzioni della sola u_k^n. Ripetendo il ragionamento fino a $j = p$, e applicando a ogni passo la (M3), si ottiene

$$s_{k+j}^n = s_{k+j}^n(u_k^n), \qquad V_{p,k+j}^n = V_{p,k+j}^n(u_k^n), \qquad y_{k+j}^n = y_{k+j}^n(u_k^n), \qquad j = 1, \dots, p.$$

Sono le funzioni di [L, (U3)], e sono proprio quelle che compaiono nella (4) e nei costi (6)–(8): scrivendo y_{k+j}^n come funzione di u_k^n, quelle formule hanno già eliminato gli stati.

Ne segue che, per ogni scelta delle correnti $\boldsymbol{u}_k$, esiste una e una sola successione di stati e di tensioni che rispetta le (M1)–(M3): quella che la sostituzione calcola. Le equazioni del modello quindi non escludono nessuna corrente: si limitano a fissare gli stati. Per questo le due forme hanno la stessa soluzione. In un punto ammissibile della forma con gli stati gli stati sono necessariamente quelli dati dalla sostituzione: togliendoli si ottiene un punto ammissibile della forma condensata, e aggiungendoli si torna indietro. In questa corrispondenza uno a uno il costo e gli altri vincoli hanno lo stesso valore, quindi il minimo di una forma corrisponde al minimo dell'altra.

Un esempio: il SOC. Per la (M1) la sostituzione si fa a mano. Finché la cella non satura a SOC 1, il minimo sceglie il primo argomento, e

$$s_{k+1}^n = s_k^n - \kappa^n I^n, \qquad s_{k+2}^n = s_{k+1}^n - \kappa^n I^n = s_k^n - 2\,\kappa^n I^n, \qquad \dots, \qquad s_{k+j}^n = s_k^n - j\,\kappa^n \left(i_k + u_k^n\right).$$

Le p equazioni (M1) della cella n si riducono a una formula esplicita, di primo grado in u_k^n. Il suo coefficiente, $-j\,\kappa^n$, è il coefficiente di sensibilità del SOC, $\alpha_{j,n}$ [L, (8)]. Con i numeri dell'esempio di [L, sezione 5.3] (una cella nominale, quindi senza indice n; $\kappa = 2{,}011 \cdot 10^{-4}$ A^{-1}, $s_k = 0{,}6$, corrente di cella $I = 10$ A, quindi $\kappa I = 2{,}011 \cdot 10^{-3}$):

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= 0{,}6 - 2{,}011 \cdot 10^{-3} = 0{,}5980, \\ s_{k+2} &= 0{,}6 - 2 \cdot 2{,}011 \cdot 10^{-3} = 0{,}5960, \\ s_{k+30} &= 0{,}6 - 30 \cdot 2{,}011 \cdot 10^{-3} = 0{,}5397. \end{aligned}$$

La tensione di polarizzazione. Per la (M2) la sostituzione non porta a una formula semplice, perché τ e C_p sono letti nel SOC, che dipende anch'esso dalla corrente. Già dopo due passi, con $V_{p,k} = 0$ come nell'esempio e $s_{k+1} = s_k - \kappa I$:

$$V_{p,k+2} = \underbrace{\frac{T_c\, I}{C_p(s_k)}}_{V_{p,k+1}} \left(1 - \frac{T_c}{\tau(s_k - \kappa I)}\right) + \frac{T_c\, I}{C_p(s_k - \kappa I)}.$$

È una funzione della sola corrente, ma non di primo grado: I compare anche negli argomenti di τ e di C_p. Dopo 30 passi le sostituzioni annidate sono 30, e nessuno le scrive a mano: il calcolatore esegue la sostituzione con i numeri, un passo alla volta, per il valore di corrente che gli serve. Con i valori della tabella di [L, sezione 5.3], $C_p(s_k) = 24685$ F, $\tau(s_{k+1}) = 46{,}0$ s e $C_p(s_{k+1}) = 24565$ F:

$$\begin{aligned} V_{p,k+1} &= \frac{20 \cdot 10}{24685}\ \text{V} = 8{,}10\ \text{mV}, \\ V_{p,k+2} &= 8{,}10\ \text{mV} \cdot \left(1 - \frac{20}{46{,}0}\right) + \frac{20 \cdot 10}{24565}\ \text{V} = 4{,}58\ \text{mV} + 8{,}14\ \text{mV} = 12{,}72\ \text{mV}. \end{aligned}$$

E la linearizzazione. Le funzioni $y^n_{k+j}(u^n_k)$ ottenute per sostituzione non sono di primo grado: è il primo ostacolo della sezione 3.3, e la sezione 4 le sostituisce con la retta tangente (9). Il coefficiente $d_{j,n}$ della retta è la derivata di una funzione composta j volte. Non serve però scriverla per esteso e poi derivarla: basta derivare ciascuna equazione del modello rispetto alla corrente e sostituire in avanti, nello stesso ordine. Siano $\alpha_j = \partial s_{k+j}/\partial I$ e $\beta_j = \partial V_{p,k+j}/\partial I$ le derivate dello stato, calcolate lungo la traiettoria di linearizzazione, e l'apice la derivata rispetto al SOC, come in [L]. Per una cella che non satura, la derivata della (M1) e quella della (M2) sono

$$\alpha_j = \alpha_{j-1} - \kappa, \qquad \beta_j = \Big(1 - \frac{T_c}{\tau}\Big)\beta_{j-1} + T_c\Big(\frac{V_{p,k+j-1}\,\tau'}{\tau^2} - \frac{I\,C_p'}{C_p^2}\Big)\alpha_{j-1} + \frac{T_c}{C_p}, \qquad \alpha_0 = \beta_0 = 0,$$

con τ, C_p, τ', C_p' letti nel SOC di inizio passo, s_{k+j-1}, e con s_{k+j-1}, $V_{p,k+j-1}$ e $I = i_k + \bar{u}^n$ presi dalla traiettoria di linearizzazione. Sono le [L, (8)] e [L, (7)], con i termini raccolti in un altro ordine; la derivata della (M3) è la d_j di [L, (9)]. Sono di nuovo equazioni esplicite che partono da un dato, $\alpha_0 = \beta_0 = 0$, perché lo stato misurato non dipende dalla corrente: le equazioni del modello linearizzate hanno la stessa struttura delle (M1)–(M3), e si eliminano allo stesso modo. Il blocco `Predizione_linearizzata` fa le due cose nello stesso ciclo sui passi: sostituisce in avanti il modello, con $u^n_k = \bar{u}^n$, e ottiene $\bar{S}$ e $\bar{Y}$; sostituisce in avanti le sue derivate, e ottiene α e d. Se si tenesse la forma con gli stati anche dopo la linearizzazione, queste stesse equazioni, scritte per gli scostamenti dalla traiettoria di linearizzazione, sarebbero $2pN$ vincoli lineari di uguaglianza del QP: un QP lecito ma molto più grande, con la stessa soluzione per l'argomento del paragrafo precedente.

Dove finiscono. In sintesi:

Equazione	Che cosa diventa	Blocco
stato misurato $(s^n_k, V^n_{p,k})$	ingresso del blocco: il dato da cui partono le sostituzioni	`Predizione_linearizzata`
(M1)–(M2), cioè l'eq. 6b	risolte per sostituzione con $u^n_k = \bar{u}^n$: la traiettoria di linearizzazione; derivate: i coefficienti α e β	`Predizione_linearizzata`
(M3), cioè l'eq. 6c	$\bar{Y}$ e d	`Predizione_linearizzata`
	Y^{lib} e d della (9), nelle righe di A e di $\boldsymbol{b}$ (e in H, $\boldsymbol{f}$ per J_t)	`Problema_QP`

Nel QP, quindi, le equazioni del modello non hanno righe proprie: sono contenute nei numeri $Y^{\text{lib}}_{j,n}$ e $d_{j,n}$, che entrano nella matrice A e nel vettore $\boldsymbol{b}$ (sezioni 5, 6.3 e 6.4) e, per J_t, in H e in $\boldsymbol{f}$ (sezione 6.2).

Quanto si guadagna. Con i valori di `init_parametri.m`, $N = 3$ celle e $p = 30$ passi, la forma con gli stati ha $2pN = 180$ incognite e 180 vincoli di uguaglianza in più della forma condensata:

	Incognite			Vincoli di uguaglianza
	J_t	J_m	J_Δ	
Forma con gli stati	184	214	244	181
Forma condensata (blocco `Problema_QP`)	4	34	64	1

I conteggi comprendono ε_y, che il paper non conta: senza, la prima riga vale 183, 213 e 243, cioè le $(2p+1)N$, $(2p+1)N+p$ e $(2p+1)N+2p$ incognite del paper. Il prezzo della forma condensata è che la sostituzione va rifatta a ogni passo di controllo, perché stato misurato, corrente di pacco e mossa precedente cambiano: è il lavoro del blocco `Predizione_linearizzata`, p passi del

modello per ogni cella. Il codice MATLAB con `nlmpc` (`crea_mpc.m`) segue invece la forma con gli stati: gli stati predetti sono incognite dell'ottimizzatore, e la funzione di stato `zeta_next.m` entra come vincolo di uguaglianza, cioè come l'eq. 6b. È una delle ragioni per cui quel codice è più lento.

Perché le correnti non si impilano lungo l'orizzonte

Nella formulazione classica dell'MPC l'ottimizzatore sceglie una corrente per ogni passo dell'orizzonte, e le correnti future si impilano in un unico vettore di incognite. Nel problema (6) del paper, e quindi nel QP, le incognite sono invece le sole N correnti $\boldsymbol{u}_k$. Il motivo è l'ipotesi sulla corrente lungo l'orizzonte già vista in [L, sezione 6] (ipotesi H7 di [P]). Questo paragrafo la confronta con la forma classica e mostra che cosa diventa, nella forma classica, il coefficiente di sensibilità $d_{j,n}$.

La forma classica. Sia $u^n_{k+h\,|\,k}$ la corrente di bilanciamento che, all'istante k, si prevede di applicare alla cella n al passo $k+h$, con $h = 0, 1, \ldots, p$ [L, (U1)]. In [L] l'indice è j; qui ne serve uno diverso, perché j indica il passo della tensione predetta. L'MPC classico lascia libera la corrente a ogni passo e raccoglie le correnti future in un unico vettore di incognite:

$$\boldsymbol{U} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_{k\,|\,k} \\ \boldsymbol{u}_{k+1\,|\,k} \\ \vdots \\ \boldsymbol{u}_{k+p\,|\,k} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(p+1)N}, \qquad \boldsymbol{u}_{k+h\,|\,k} = \begin{bmatrix} u^1_{k+h\,|\,k} \\ \vdots \\ u^N_{k+h\,|\,k} \end{bmatrix}.$$

La sequenza arriva fino a $k+p$, e non solo fino a $k+p-1$, perché anche l'ultima tensione predetta, y^n_{k+p}, dipende dalla corrente del suo stesso passo, attraverso la caduta su R_o (la (M3) con la corrente del passo $k+p$). Poiché la predizione della cella n dipende solo dalle correnti della cella n [L, sezione 4], conviene raccogliere le stesse grandezze cella per cella:

$$\boldsymbol{U}^n = \begin{bmatrix} u^n_{k\,|\,k} \\ u^n_{k+1\,|\,k} \\ \vdots \\ u^n_{k+p\,|\,k} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{p+1}, \qquad \boldsymbol{Y}^n = \begin{bmatrix} y^n_{k+1} \\ y^n_{k+2} \\ \vdots \\ y^n_{k+p} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{p}.$$

$\boldsymbol{Y}^n$ è la colonna n della matrice $p \times N$ delle tensioni predette; allo stesso modo $\bar{\boldsymbol{Y}}^n$ è la colonna n di $\bar{Y}$. Linearizzando attorno alla stessa traiettoria usata dal blocco `Predizione_linearizzata`, cioè con tutte le correnti uguali alla mossa precedente, $\boldsymbol{U}^n = \mathbf{1}\,\bar{u}^n$ ($\mathbf{1}$ è il vettore di $p+1$ uni), si ottiene la predizione impilata della forma classica:

$$\boldsymbol{Y}^n \simeq \bar{\boldsymbol{Y}}^n + \Gamma^n\big(\boldsymbol{U}^n - \mathbf{1}\,\bar{u}^n\big), \qquad \gamma^n_{j,h} = \left.\frac{\partial y^n_{k+j}}{\partial u^n_{k+h\,|\,k}}\right|_{\boldsymbol{U}^n = \mathbf{1}\,\bar{u}^n}, \tag{S1}$$

dove Γ^n è la matrice $p \times (p+1)$ di elementi $\gamma^n_{j,h}$: la riga $j = 1, \ldots, p$ è la tensione all'istante $k+j$, la colonna $h = 0, \ldots, p$ la corrente del passo $k+h$. È lo sviluppo al primo ordine di una funzione di $p+1$ variabili, là dove [L, (6)] sviluppa una funzione di una variabile. Tre proprietà di Γ^n:

- è *triangolare inferiore*: $\gamma^n_{j,h} = 0$ per $h > j$, perché una corrente applicata dopo l'istante $k+j$ non può cambiare la tensione in $k+j$;
- sulla diagonale vale $\gamma^n_{j,j} = -R_o(\bar{S}_{j,n})$: la corrente del passo $k+j$ agisce sulla tensione dello stesso passo solo attraverso la resistenza serie, perché lo stato in $k+j$ dipende solo dalle correnti dei passi precedenti;

- sotto la diagonale ($h < j$) l'effetto passa per lo stato: la corrente del passo $k+h$ cambia il SOC e la tensione di polarizzazione dal passo $k+h+1$ in poi.

In un MPC lineare tempo-invariante $\gamma^n_{j,h}$ dipenderebbe solo dalla distanza $j-h$, e la matrice si calcolerebbe una volta per tutte. Qui il modello non è lineare: Γ^n cambierebbe a ogni passo di controllo insieme alla traiettoria di linearizzazione, come cambia d.

Con la sequenza libera le incognite di corrente sono $(p+1)N$, cioè 93 con $N=3$ e $p=30$. Inoltre ogni tensione y^n_{k+j} dipende da più correnti della stessa cella, quindi nel costo J_t compaiono i loro prodotti: la parte di H relativa alle correnti avrebbe, per ogni cella, un blocco pieno di $(p+1)\times(p+1)$ elementi.

L'ipotesi del paper. Il paper (eq. 6b) non lascia libera la sequenza: tiene ogni corrente costante su tutto l'orizzonte [L, (U2)]. Con i vettori appena definiti:

$$u^n_{k+h\,|\,k} = u^n_k, \quad h = 0,1,\dots,p \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boldsymbol{U}^n = \mathbf{1}\,u^n_k. \tag{S2}$$

Nel linguaggio dell'MPC classico è un *orizzonte di controllo* pari a 1: la mossa si sceglie per il primo passo e si tiene ferma fino alla fine dell'orizzonte di predizione (in inglese si parla di *move blocking*). Il codice con `nlmpc` fa la stessa scelta: in `crea_mpc.m` è `ControlHorizon = 1`.

Che cosa diventa Γ^n. Con la (S2) lo scostamento dalla traiettoria di linearizzazione è lo stesso a ogni passo, $\boldsymbol{U}^n - \mathbf{1}\,\bar{u}^n = \mathbf{1}\,(u^n_k - \bar{u}^n)$, e la (S1) diventa

$$\boldsymbol{Y}^n \simeq \bar{\boldsymbol{Y}}^n + \big(\Gamma^n\mathbf{1}\big)\,\big(u^n_k - \bar{u}^n\big).$$

Il prodotto $\Gamma^n\mathbf{1}$ è un vettore di p elementi, e il suo elemento j è la somma della riga j di Γ^n. Questa somma è proprio il coefficiente di sensibilità $d_{j,n}$. Lo dice la regola di derivazione delle funzioni composte: se $F(x) = f(x,x,\dots,x)$, allora $F'(x) = \sum_h \partial f/\partial x_h$, perché ogni argomento cresce con x con derivata 1. Per la [L, (U3)] la funzione $y^n_{k+j}(u^n_k)$ che [L] linearizza è proprio la [L, (U1)] con tutti gli argomenti uguali a u^n_k; quindi

$$d_{j,n} = \left.\frac{\partial y^n_{k+j}}{\partial u^n_k}\right|_{\bar{u}^n} = \sum_{h=0}^{p}\gamma^n_{j,h} = \sum_{h=0}^{j}\gamma^n_{j,h}, \qquad j = 1,\dots,p, \tag{S3}$$

dove l'ultima somma si ferma a $h=j$ perché Γ^n è triangolare inferiore. Con la (S3) la predizione impilata coincide, riga per riga, con la [L, (6)], e raccogliendo la risposta libera con la (9). Il coefficiente $d_{j,n}$ è quindi la *risposta al gradino* della cella linearizzata: di quanto cambia y^n_{k+j} se la corrente di bilanciamento aumenta di 1 A a tutti i passi, da k a $k+j$. La matrice Γ^n, di $p\times(p+1)$ numeri, si riduce alla colonna n della matrice d, di p numeri; per tutto il pacco le $(p+1)N$ incognite di corrente diventano N.

Un esempio numerico. Si riprende la cella dell'esempio di [L, sezione 5.3]: fattori di deviazione uguali a 1, $s_k = 0{,}6$, $V_{p,k} = 0$, corrente di cella $I = 10$ A nel punto di linearizzazione, $T_c = 20$ s. L'orizzonte è $p=2$ e l'indice di cella è sottinteso. Le derivate $\gamma_{j,h}$, calcolate per differenze finite sul modello (M1)–(M3) con una corrente diversa a ogni passo, valgono, in mV/A:

	$h=0$	$h=1$	$h=2$	Somma della riga
	$u_{k\,|\,k}$	$u_{k+1\,|\,k}$	$u_{k+2\,|\,k}$	
$j=1$, tensione y_{k+1}	$-0{,}981$	$-8{,}239$	0	$-9{,}220 = d_1$
$j=2$, tensione y_{k+2}	$-0{,}630$	$-0{,}985$	$-8{,}238$	$-9{,}853 = d_2$

Le somme delle righe sono i coefficienti d_1 e d_2 della tabella di [L, sezione 5.3]. Ogni elemento si legge con i termini di quella tabella:

- *diagonale*: $-R_o$, letta nel SOC di fine passo: $R_o(s_{k+1}) = 8{,}239$ mΩ e $R_o(s_{k+2}) = 8{,}238$ mΩ;
- $\gamma_{1,0}$: la corrente del passo k alza la tensione di polarizzazione di $T_c/C_p(s_k) = 20/24685$ V/A $= 0{,}810$ mV/A e abbassa il SOC di κ per ampere, quindi la tensione a vuoto di $V'_{oc}\,\kappa = 0{,}853 \cdot 2{,}011 \cdot 10^{-4}$ V/A $= 0{,}172$ mV/A; il termine di R_o tramite il SOC vale $+0{,}001$ mV/A. In tutto $-0{,}810 - 0{,}172 + 0{,}001 = -0{,}981$ mV/A;
- $\gamma_{2,1}$: lo stesso effetto per la corrente del passo $k+1$, con C_p letta in s_{k+1}: $T_c/C_p(s_{k+1}) = 20/24565$ V/A $= 0{,}814$ mV/A, e $-0{,}814 - 0{,}172 + 0{,}001 = -0{,}985$ mV/A;
- $\gamma_{2,0}$: l'effetto della corrente del passo k due passi dopo. La parte sulla tensione di polarizzazione si è ridotta del fattore $1 - T_c/\tau(s_{k+1}) = 1 - 20/46{,}0 = 0{,}565$, perché il ramo RC si scarica: $0{,}810 \cdot 0{,}565 = 0{,}458$ mV/A. La parte sul SOC resta 0,172 mV/A, perché la carica tolta non torna. In tutto $-0{,}458 - 0{,}172 + 0{,}001 = -0{,}629$ mV/A; il resto, $-0{,}001$ mV/A, viene da τ e C_p che cambiano con il SOC.

Il termine più grande è quello sulla diagonale: gran parte dell'effetto di una corrente sulla tensione è immediato. L'effetto attraverso lo stato è piccolo in ogni singola colonna, ma con la (S2) si somma su tutte le colonne: è per questo che $|d_j|$ cresce con j (nella tabella di [L, sezione 5.3], $d_{30} = -14{,}897$ mV/A). Con la corrente costante la matrice 2×3 diventa la colonna (d_1, d_2); con $p = 30$, le 31 incognite di ogni cella diventano una.

Perché è lecito, e che cosa costa.

- *È un'ipotesi della predizione, non della corrente applicata.* Dell'ottimo si applica solo $\boldsymbol{u}_k$, per un passo; all'istante $k+1$ il problema si risolve di nuovo, con le nuove misure [L, sezione 6]. La corrente applicata al pacco cambia quindi a ogni passo di controllo: è costante solo dentro ciascuna predizione.
- *Il paper la giustifica* con la lentezza delle correnti di bilanciamento (sua Fig. 2): se la corrente ottima cambia poco lungo l'orizzonte, tenerla costante cambia poco la predizione.
- *Il prezzo.* Le sequenze costanti sono una parte delle sequenze possibili, quindi il costo minimo con la (S2) non può essere più basso di quello con la sequenza libera. Si rinuncia, per esempio, a pianificare una corrente che cambia segno dentro l'orizzonte.
- *Il guadagno* va oltre il numero di incognite, come riassume la tabella ($N = 3$, $p = 30$).

	Sequenza libera (forma classica)	Corrente costante (paper e blocco `Problema_QP`)
Incognite di corrente	$(p+1)N = 93$	$N = 3$
Termine che dipende dalle correnti, cella n	$\Gamma^n(\boldsymbol{U}^n - \mathbf{1}\,\bar{u}^n)$: $p \times (p+1)$ numeri	$d_{j,n}(u_k^n - \bar{u}^n)$: p numeri, la colonna n di d
Predizione linearizzata di y_{k+j}^n	funzione lineare di $j+1$ correnti	retta nella sola u_k^n
Parte di H sulle correnti (J_t)	un blocco pieno $(p+1) \times (p+1)$ per cella	diagonale (sezione 6.2)

3.2 I tre costi

Il paper propone tre modi di misurare quanto è buona una scelta di $\boldsymbol{u}_k$. In tutti compare una *grandezza bilanciata* σ, che può essere la tensione ($\sigma = y$) o lo stato di carica ($\sigma = s$); σ_{k+j}^n è il

suo valore predetto per la cella n all'istante $k+j$.

$$J_t(\boldsymbol{u}_k) = \sum_{j=1}^{p}\sum_{n=1}^{N}\left(\sigma_{k+j}^{n} - \sigma_{k+j}^{0}\right)^2 + \rho\sum_{n=1}^{N}(u_k^n)^2 \qquad \text{(eq. 7)} \tag{6}$$

$$J_m(\boldsymbol{u}_k) = -\sum_{j=1}^{p}\min_n \sigma_{k+j}^{n} + \rho\sum_{n=1}^{N}(u_k^n)^2 \qquad \text{(eq. 8)} \tag{7}$$

$$J_\Delta(\boldsymbol{u}_k) = \sum_{j=1}^{p}\left(\max_n \sigma_{k+j}^{n} - \min_n \sigma_{k+j}^{n}\right) + \rho\sum_{n=1}^{N}(u_k^n)^2 \qquad \text{(eq. 11)} \tag{8}$$

- Con J_t ogni cella insegue un riferimento comune σ_{k+j}^0: la traiettoria di una *cella nominale*, cioè di una cella ideale con i parametri senza deviazioni, che parte dalla media degli stati misurati e subisce la sola corrente di pacco (blocco `Cella_nominale`). Se tutte le celle seguono la stessa traiettoria, restano allineate. Come nel paper, l'apice 0 al posto dell'indice di cella indica la cella nominale: con $\sigma = y$ il riferimento è la sua tensione, y_{k+j}^0. Nell'eq. 7 è scritto σ_{k+1}^0, qui inteso σ_{k+j}^0.
- Con J_m si alza il più possibile, a ogni passo, la cella più bassa: è quella che arriverà per prima a $y_{\min}$. Il segno meno trasforma "rendere massimo" in "rendere minimo".
- Con J_Δ si riduce il divario tra la cella più alta e la più bassa.

Il secondo addendo è lo stesso nelle tre formulazioni: penalizza le correnti di bilanciamento grandi, che sprecano energia per effetto Joule. Nel paper è $\boldsymbol{u}_k^\top R\,\boldsymbol{u}_k$ con R una matrice di peso; nel progetto $R = \rho\, I$, con $\rho > 0$ scelto per ciascuna formulazione e proporzionale a p, perché il primo addendo è una somma di p termini e cresce con l'orizzonte.

3.3 Tre ostacoli, tre rimedi

Scritto così, il problema non è un QP, per tre ragioni. Ognuna ha un rimedio, e i tre rimedi insieme portano alla forma (1).

Ostacolo	Rimedio	Sezione
Le tensioni predette non sono funzioni di primo grado di $\boldsymbol{u}_k$: il modello della cella non è lineare	si sostituisce la predizione con la sua retta tangente	4
Il vincolo (4) può essere impossibile da rispettare, e allora il problema non ha soluzione	si aggiunge un'incognita ε_y che lo allenta, a caro prezzo	5
Il minimo e il massimo tra le celle, in J_m e J_Δ, non sono polinomi	si aggiungono le incognite $\boldsymbol{\varepsilon}$, che ne prendono il posto	6.3 e 6.4

4 Incognite e predizione linearizzata

4.1 La predizione linearizzata

A ogni passo di controllo il blocco `Predizione_linearizzata` fornisce, per ogni cella n e per ogni passo j, due numeri [L, (6)]:

- $\bar{Y}_{j,n}$, la tensione che la cella avrebbe all'istante $k+j$ se la sua corrente di bilanciamento restasse quella del passo precedente, $\bar{u}^n = u_{k-1}^n$;

- $d_{j,n}$, il *coefficiente di sensibilità*: di quanti volt cambia quella tensione per ogni ampere in più di corrente di bilanciamento.

Con essi la tensione predetta è approssimata dalla retta $y^n_{k+j}(u^n_k) \simeq \bar{Y}_{j,n} + d_{j,n}\,(u^n_k - \bar{u}^n)$. Raccogliendo i termini che non contengono l'incognita:

$$y^n_{k+j}(u^n_k) = Y^{\text{lib}}_{j,n} + d_{j,n}\,u^n_k, \qquad Y^{\text{lib}}_{j,n} = \bar{Y}_{j,n} - d_{j,n}\,\bar{u}^n. \tag{9}$$

$Y^{\text{lib}}_{j,n}$ è la *risposta libera*: la tensione che la retta predice quando la cella non viene bilanciata ($u^n_k = 0$). Il prodotto $d_{j,n}\,u^n_k$ è la *risposta forzata*: l'effetto della corrente di bilanciamento. Nella (9), e da qui in avanti, si scrive $=$ al posto di $\simeq$: il QP è costruito sul modello linearizzato come se fosse esatto. Quanto l'approssimazione sia buona è discusso in [L, sezione 8]. Tre proprietà della (9) reggono tutta la costruzione.

- *È di primo grado in* u^n_k. Elevata al quadrato dà un polinomio di secondo grado; inserita in una disuguaglianza la lascia di primo grado. È proprio ciò che la forma (1) richiede.
- *La tensione della cella* n *dipende solo dalla sua corrente* u^n_k, non da quelle delle altre celle. Nel costo non nasceranno quindi prodotti misti $u^n_k u^m_k$.
- $d_{j,n}$ *è negativo*: una corrente di bilanciamento positiva scarica di più la cella e ne abbassa la tensione. Nell'esempio di [L, sezione 5.3] vale circa -9 mV/A dopo un passo e -15 mV/A dopo 30.

Lo stesso vale per il SOC, con $\bar{S}$ ed α al posto di $\bar{Y}$ e d. Nel progetto, come nelle simulazioni del paper, la grandezza bilanciata è la tensione: il documento è scritto per questo caso, e la sezione 11 indica che cosa cambia se si bilancia il SOC.

4.2 Le incognite del QP

Oltre alle correnti, il QP ha alcune incognite in più, che servono a superare il secondo e il terzo ostacolo della sezione 3.3. Sono raccolte tutte in un solo vettore:

$$\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_k \\ \boldsymbol{\varepsilon} \\ \varepsilon_y \end{bmatrix}, \tag{10}$$

dove $\boldsymbol{u}_k \in \mathbb{R}^N$ sono le correnti di bilanciamento, $\boldsymbol{\varepsilon}$ le variabili ausiliarie del costo (sezioni 6.3 e 6.4) ed ε_y è una sola variabile, che allenta il vincolo di tensione (sezione 5). Il numero delle $\boldsymbol{\varepsilon}$ dipende dalla formulazione:

Formulazione	Variabili $\boldsymbol{\varepsilon}$	Numero di $\boldsymbol{\varepsilon}$	Numero di incognite n_z
J_t	nessuna	0	$N+1$
J_m	$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_p$	p	$N+p+1$
J_Δ	$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_p$ e $\varepsilon_{p+1}, \ldots, \varepsilon_{2p}$	$2p$	$N+2p+1$

La posizione di ogni incognita dentro $\boldsymbol{z}$ segue l'ordine della (10):

$$u^n_k \to z_n, \qquad \varepsilon_j \to z_{N+j}, \qquad \varepsilon_{p+j} \to z_{N+p+j}, \qquad \varepsilon_y \to z_{n_z}.$$

In tutti i casi le correnti occupano le prime N posizioni ed ε_y l'ultima. Le variabili $\boldsymbol{\varepsilon}$ ed ε_y non sono grandezze da applicare al pacco: sono incognite di servizio, introdotte per poter scrivere il problema nella forma (1). Dalla soluzione $\boldsymbol{z}$ si applicano solo le prime N componenti.

4.3 Come si costruiscono le matrici

Il metodo è lo stesso per tutte le matrici. Si parte da H, $\boldsymbol{f}$, A e $\boldsymbol{b}$ pieni di zeri, e si esamina un pezzo del problema alla volta: un termine del costo oppure un gruppo di vincoli. Ogni pezzo viene scritto per esteso nelle incognite, e le due regole della sezione 2 dicono quali elementi riempie e con quale valore:

- un termine del costo riempie elementi di H e di $\boldsymbol{f}$ (sezione 2.2), nelle posizioni delle incognite che contiene;
- un vincolo riempie una riga nuova di A e un elemento di $\boldsymbol{b}$ (sezione 2.3): i coefficienti vanno nelle colonne delle incognite che contiene.

In entrambi i casi serve solo sapere la posizione di ogni incognita in $\boldsymbol{z}$, data qui sopra. Le sezioni dalla 5 alla 7 fanno questo lavoro un pezzo alla volta, spiegando da dove viene ciascuno; la sezione 8 raccoglie poi tutti gli elementi in una procedura unica, passo per passo.

5 Il vincolo di tensione minima

5.1 Dal vincolo rigido al vincolo allentato

Con la (9) il vincolo (4) diventa $Y^{\text{lib}}_{j,n} + d_{j,n}\, u^n_k \geq y_{\min}$ per ogni j e n: sono pN disuguaglianze di primo grado. Può però accadere che nessuna $\boldsymbol{u}_k$ ammissibile le soddisfi tutte. Per esempio, con $y_{\min} = 3{,}2$ V, $d_{j,n} = -15$ mV/A e correnti limitate a ± 2 A, la tensione predetta di una cella si può alzare al più di 30 mV rispetto alla risposta libera, e solo dando alla cella -2 A: se la risposta libera vale 3,15 V, il vincolo è violato qualunque sia $\boldsymbol{u}_k$. Un QP con insieme ammissibile vuoto non ha soluzione: il controllore resterebbe senza risposta proprio quando una cella sta per cedere.

Il rimedio (eq. 17) è aggiungere un'incognita $\varepsilon_y \geq 0$ che allenta il vincolo, e farla pagare nel costo:

$$Y^{\text{lib}}_{j,n} + d_{j,n}\, u^n_k + \varepsilon_y \;\geq\; y_{\min}, \qquad \varepsilon_y \geq 0, \qquad \text{con il termine } W\varepsilon_y^2 \text{ aggiunto al costo.} \tag{11}$$

Un vincolo di questo tipo si dice *morbido*, in contrapposizione a quello *rigido* (4). Conviene fissare alcuni fatti.

- *Il problema ha sempre punti ammissibili.* Presa una $\boldsymbol{u}_k$ qualunque che rispetti (3) e (5), basta scegliere ε_y abbastanza grande perché la (11) valga per tutte le coppie (j, n).
- *ε_y ha un significato preciso.* Per $\varepsilon_y \geq 0$ il costo cresce con ε_y, quindi nella soluzione ε_y ha il più piccolo valore compatibile con i vincoli:

  $$\varepsilon_y = \max\Big(0,\ \max_{j,n}\,\big(y_{\min} - y^n_{k+j}\big)\Big).$$

  È di quanti volt, nel caso peggiore, la predizione scende sotto $y_{\min}$; vale zero se non ci scende mai. Per questo basta una sola ε_y per tutte le celle e tutti i passi.
- *W è molto più grande di ρ.* Violare il vincolo deve costare molto più che usare corrente: l'MPC lo fa solo se non può evitarlo. Nel progetto $W = 10^3$, mentre ρ va da 10^{-3} a 10^{-1}.
- *Il vincolo morbido non equivale del tutto a quello rigido.* Finché nella soluzione tutte le tensioni predette stanno sopra $y_{\min}$, $\varepsilon_y = 0$ e la variabile non ha alcun effetto. Quando invece una tensione predetta si fermerebbe esattamente a $y_{\min}$, all'MPC conviene una violazione piccolissima: vicino a $\varepsilon_y = 0$ la penalità $W\varepsilon_y^2$ ha derivata nulla, mentre il resto del costo diminuisce in proporzione alla violazione. La violazione che ne risulta è, con buona approssimazione, inversamente proporzionale a W: è un altro motivo per sceglierlo grande.

- Il paper introduce ε_y solo quando il problema rigido risulta senza soluzione; nel modello, per semplicità, ε_y è sempre presente.

5.2 Le righe di A e di $\boldsymbol{b}$

Applicando alla (11) le mosse della sezione 2.3, cioè incognite a sinistra, numeri a destra e cambio di segno per avere il verso $\leq$:

$$-d_{j,n}\,u_k^n - \varepsilon_y \;\leq\; Y_{j,n}^{\text{lib}} - y_{\min}, \qquad j = 1,\dots,p, \quad n = 1,\dots,N. \tag{12}$$

C'è un vincolo per ogni coppia (j,n), quindi pN righe. In ciascuna i coefficienti non nulli sono due: $-d_{j,n}$ nella colonna di u_k^n e -1 nella colonna di ε_y. Il termine noto è il margine con cui la risposta libera sta sopra $y_{\min}$. Il vincolo $\varepsilon_y \geq 0$ è scritto più avanti, con gli altri vincoli semplici (sezione 7).

5.3 Il contributo al costo

Il termine $W\varepsilon_y^2$ contiene il quadrato di un'incognita, con coefficiente W. Per la regola della sezione 2.2, indicando con $H_{\varepsilon_y\varepsilon_y}$ l'elemento della diagonale di H nella posizione di ε_y, cioè l'ultimo, $H_{n_z n_z}$,

$$H_{\varepsilon_y\varepsilon_y} = 2W. \tag{13}$$

6 Il costo

Restano da scrivere gli altri elementi di H e il vettore $\boldsymbol{f}$. Il costo è la somma di tre parti: il termine sulle correnti, comune alle tre formulazioni; il termine $W\varepsilon_y^2$, appena visto; la parte propria di ciascuna formulazione. Le formulazioni J_m e J_Δ portano con sé anche dei vincoli, che sono descritti insieme al costo da cui nascono.

6.1 Il termine sulle correnti

Il termine $\rho\sum_n (u_k^n)^2$ contiene il quadrato di ogni corrente, con coefficiente ρ. Poiché u_k^n occupa la posizione n di $\boldsymbol{z}$,

$$H_{nn} = 2\rho, \qquad n = 1,\dots,N. \tag{14}$$

Oltre al significato fisico, questo termine ha un ruolo matematico: rende il costo strettamente convesso nelle correnti, e quindi unica la soluzione (sezione 10).

6.2 J_t: inseguimento della cella nominale

Sostituendo la (9) nella (6), il termine di inseguimento è

$$\sum_{j=1}^{p}\sum_{n=1}^{N}\bigl(Y_{j,n}^{\text{lib}} + d_{j,n}\,u_k^n - y_{k+j}^0\bigr)^2.$$

Ogni addendo è il quadrato di un binomio. Chiamando $c_{j,n} = Y_{j,n}^{\text{lib}} - y_{k+j}^0$ lo *scarto* tra la risposta libera e il riferimento, cioè quanto la cella starebbe lontana dal riferimento senza bilanciamento,

$$\bigl(d_{j,n}\,u_k^n + c_{j,n}\bigr)^2 = d_{j,n}^2\,(u_k^n)^2 + 2\,d_{j,n}\,c_{j,n}\,u_k^n + c_{j,n}^2.$$

Un esempio: due celle, primo passo. Con $N = 2$ il primo passo dell'orizzonte, $j = 1$, porta nel costo due addendi, uno per cella:

$$\begin{aligned}&\big(d_{1,1}\,u_k^1 + c_{1,1}\big)^2 + \big(d_{1,2}\,u_k^2 + c_{1,2}\big)^2 \\ &\qquad = d_{1,1}^2\,(u_k^1)^2 + d_{1,2}^2\,(u_k^2)^2 + 2\,d_{1,1}\,c_{1,1}\,u_k^1 + 2\,d_{1,2}\,c_{1,2}\,u_k^2 + \big(c_{1,1}^2 + c_{1,2}^2\big).\end{aligned}$$

Nel risultato ci sono i quadrati delle due correnti, le due correnti al primo grado e una costante. Manca il prodotto $u_k^1 u_k^2$, perché ciascun binomio contiene una sola corrente. Le correnti u_k^1 e u_k^2 occupano le posizioni 1 e 2 di $\boldsymbol{z}$, quindi per la regola della sezione 2.2 questo passo contribuisce a H e a $\boldsymbol{f}$ con

$$\begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 2\,d_{1,1}^2 & 0 \\ 0 & 2\,d_{1,2}^2 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 2\,d_{1,1}\,c_{1,1} \\ 2\,d_{1,2}\,c_{1,2} \end{bmatrix},$$

mentre la costante $c_{1,1}^2 + c_{1,2}^2$ si scarta. Con i numeri dell'esempio della sezione 12, cioè $d_{1,1} = -0{,}010$, $c_{1,1} = 0{,}0250$ per la cella 1 e $d_{1,2} = -0{,}011$, $c_{1,2} = -0{,}0255$ per la cella 2, i quattro contributi valgono

$$\begin{aligned} 2\,d_{1,1}^2 &= 2 \cdot 0{,}010^2 = 2{,}00 \cdot 10^{-4}, & 2\,d_{1,1}\,c_{1,1} &= 2 \cdot (-0{,}010) \cdot 0{,}0250 = -5{,}00 \cdot 10^{-4}, \\ 2\,d_{1,2}^2 &= 2 \cdot 0{,}011^2 = 2{,}42 \cdot 10^{-4}, & 2\,d_{1,2}\,c_{1,2} &= 2 \cdot (-0{,}011) \cdot (-0{,}0255) = 5{,}61 \cdot 10^{-4}. \end{aligned}$$

Il secondo passo, $j = 2$, porta altri due addendi dello stesso tipo, con $d_{2,n}$ e $c_{2,n}$ al posto di $d_{1,n}$ e $c_{1,n}$: i loro contributi si *sommano* a questi, nelle stesse posizioni. Lo stesso accade per ogni passo fino a p. È da qui che nascono le somme su j della formula generale.

In generale. Sommando su j gli addendi che riguardano la stessa cella n, il quadrato $(u_k^n)^2$ ha coefficiente $\sum_j d_{j,n}^2$ e u_k^n ha coefficiente $2\sum_j d_{j,n}\,c_{j,n}$; l'ultimo termine non contiene incognite e si scarta. Aggiungendo il termine sulle correnti (14), la regola della sezione 2.2 dà

$$H_{nn} = 2\sum_{j=1}^{p} d_{j,n}^2 + 2\rho, \qquad f_n = 2\sum_{j=1}^{p} d_{j,n}\,\big(Y_{j,n}^{\text{lib}} - y_{k+j}^0\big), \qquad n = 1, \ldots, N. \tag{15}$$

Non ci sono prodotti misti, perché ogni binomio contiene una sola incognita: il blocco di H relativo alle correnti è diagonale. J_t non richiede variabili $\boldsymbol{\varepsilon}$.

Lettura della formula. Dimenticando per un momento i vincoli, il costo è la somma di N parabole, una per cella, e ciascuna ha il minimo in

$$u_k^n = -\frac{f_n}{H_{nn}} = \frac{\sum_j d_{j,n}\,\big(y_{k+j}^0 - Y_{j,n}^{\text{lib}}\big)}{\sum_j d_{j,n}^2 + \rho}.$$

È la soluzione di un problema ai *minimi quadrati*: si hanno p scarti da colmare, $y_{k+j}^0 - Y_{j,n}^{\text{lib}}$, e una sola incognita, u_k^n, che al passo j sposta la tensione di $d_{j,n}\,u_k^n$. Non potendo annullare tutti gli scarti con un solo numero, si sceglie quello che rende minima la somma dei quadrati di ciò che ne resta. Il peso ρ al denominatore frena la corrente: più è grande, più u_k^n si avvicina a zero. Anche il segno torna: se la risposta libera di una cella sta sopra il riferimento ($Y_{j,n}^{\text{lib}} > y_{k+j}^0$), essendo $d_{j,n} < 0$ risulta $u_k^n > 0$, cioè la cella viene scaricata di più e la sua tensione scende verso il riferimento.

I vincoli modificano poi questo valore ideale: la (5) lega tra loro le correnti delle celle, che altrimenti sarebbero indipendenti, e la (3) le limita.

6.3 J_m: massimizzazione della cella più bassa

Con la (9) il costo (7) contiene, per ogni passo j, il termine $-\min_n\big(Y^{\text{lib}}_{j,n} + d_{j,n}\, u^n_k\big)$. Il minimo tra N funzioni di primo grado non è un polinomio: è una funzione lineare a tratti, con uno spigolo ogni volta che cambia la cella più bassa. Non rientra quindi nella forma (1).

Il rimedio è introdurre per ogni passo j una nuova incognita ε_j, e chiedere che stia sotto le tensioni di tutte le celle:

$$\min_{\boldsymbol{u}_k,\,\boldsymbol{\varepsilon},\,\varepsilon_y} \quad -\sum_{j=1}^{p}\varepsilon_j + \rho\sum_{n=1}^{N}(u^n_k)^2 + W\varepsilon_y^2 \qquad \text{con} \qquad \varepsilon_j \le y^n_{k+j} \quad \text{per ogni } j \text{ e } n, \tag{16}$$

oltre ai vincoli già visti. ε_j è un *minorante* delle tensioni al passo j: un livello sotto il quale non scende nessuna cella.

Perché le due scritture sono equivalenti. Si fissi una $\boldsymbol{u}_k$ qualunque. I vincoli della (16) dicono che ε_j non può superare nessuna delle N tensioni $y^1_{k+j}, \dots, y^N_{k+j}$, cioè che $\varepsilon_j \le \min_n y^n_{k+j}$. D'altra parte il costo diminuisce quando ε_j aumenta. Il valore migliore è quindi il più grande consentito:

$$\varepsilon_j = \min_n\, y^n_{k+j}.$$

Con questa scelta il costo della (16) coincide con $J_m(\boldsymbol{u}_k)$, a parte il termine $W\varepsilon_y^2$. Rendere minimo il costo rispetto a tutte le incognite equivale quindi a rendere minimo J_m rispetto a $\boldsymbol{u}_k$: le due scritture hanno la stessa soluzione. In breve, il costo spinge ε_j verso l'alto e i vincoli lo fermano all'altezza della cella più bassa. Basta il vincolo da un solo lato (Remark 2 del paper): non serve imporre che ε_j sia *uguale* al minimo, perché ci pensa il costo.

Righe di A e di $\boldsymbol{b}$. Sostituendo la (9) nel vincolo $\varepsilon_j \le y^n_{k+j}$ e portando le incognite a sinistra:

$$\varepsilon_j - d_{j,n}\, u^n_k \;\le\; Y^{\text{lib}}_{j,n}, \qquad j = 1, \dots, p, \quad n = 1, \dots, N. \tag{17}$$

Sono altre pN righe, ciascuna con due coefficienti non nulli: $+1$ nella colonna di ε_j e $-d_{j,n}$ nella colonna di u^n_k.

Elementi di H e di $\boldsymbol{f}$. Nel costo ogni ε_j compare al primo grado con coefficiente -1, e non compare al quadrato:

$$f_{N+j} = -1, \qquad H_{N+j,\,N+j} = 0, \qquad j = 1, \dots, p. \tag{18}$$

Per le correnti resta solo la (14), e $f_n = 0$. Nelle $\boldsymbol{\varepsilon}$ il costo è di primo grado: H ha degli zeri sulla diagonale, ed è semidefinita positiva ma non definita positiva.

6.4 J_Δ: minima differenza tra le celle

Il costo (8) contiene, per ogni passo, sia il minimo sia il massimo tra le celle. Si procede allo stesso modo, con due famiglie di incognite: le ε_j già viste, minoranti, e altre p incognite ε_{p+j}, che devono stare *sopra* tutte le tensioni e ne sono quindi dei *maggioranti*:

$$\begin{aligned} &\min_{\boldsymbol{u}_k,\,\boldsymbol{\varepsilon},\,\varepsilon_y} \quad \sum_{j=1}^{p}\varepsilon_{p+j} - \sum_{j=1}^{p}\varepsilon_j + \rho\sum_{n=1}^{N}(u^n_k)^2 + W\varepsilon_y^2 \\ &\text{con} \qquad \varepsilon_j \;\le\; y^n_{k+j} \;\le\; \varepsilon_{p+j} \quad \text{per ogni } j \text{ e } n. \end{aligned} \tag{19}$$

L'equivalenza si dimostra come prima. Fissata $\boldsymbol{u}_k$, il costo spinge ε_j verso l'alto e ε_{p+j} verso il basso; i vincoli li fermano rispettivamente sulla cella più bassa e sulla più alta. Nella soluzione

$$\varepsilon_j = \min_n y^n_{k+j}, \qquad \varepsilon_{p+j} = \max_n y^n_{k+j},$$

e la differenza $\varepsilon_{p+j} - \varepsilon_j$ è il divario tra le celle al passo j.

I vincoli sui minoranti sono le righe (17). Quelli sui maggioranti, $y^n_{k+j} \le \varepsilon_{p+j}$, con la (9) diventano

$$d_{j,n}\, u^n_k - \varepsilon_{p+j} \;\le\; -Y^{\text{lib}}_{j,n}, \qquad j = 1, \dots, p, \quad n = 1, \dots, N, \tag{20}$$

altre pN righe con due coefficienti non nulli: $d_{j,n}$ nella colonna di u^n_k e -1 nella colonna di ε_{p+j}. Nel costo i minoranti hanno coefficiente -1 e i maggioranti $+1$:

$$f_{N+j} = -1, \qquad f_{N+p+j} = +1, \qquad j = 1, \dots, p, \tag{21}$$

con gli elementi corrispondenti della diagonale di H uguali a zero.

7 I vincoli rimanenti

Restano i vincoli che non dipendono dalla predizione. I limiti di corrente (3) sono vincoli doppi, e ognuno si spezza in due righe:

$$u^n_k \le u_{\max}, \qquad -u^n_k \le -u_{\min}, \qquad n = 1, \dots, N. \tag{22}$$

Sono $2N$ righe con un solo coefficiente non nullo, $+1$ oppure -1 nella colonna di u^n_k. Il segno della variabile ε_y si scrive

$$-\varepsilon_y \le 0, \tag{23}$$

una riga con -1 nella colonna di ε_y. Infine la (5) è l'unico vincolo di uguaglianza:

$$A_{eq} = \big[\, \underbrace{1 \;\cdots\; 1}_{N} \;\; \underbrace{0 \;\cdots\; 0}_{n_z - N} \,\big], \qquad \boldsymbol{b}_{eq} = 0. \tag{24}$$

`quadprog` accetterebbe i limiti delle incognite anche come dati a parte; nel modello sono scritti come righe di A, il che è equivalente.

8 Il problema completo

Le sezioni dalla 5 alla 7 hanno ricavato i pezzi del problema uno alla volta, ciascuno con la sua giustificazione. Qui sono rimessi in fila, senza più giustificazioni, come una procedura da eseguire: quali elementi di H, $\boldsymbol{f}$, A e $\boldsymbol{b}$ si scrivono, in quale ordine e con quale valore. È la stessa procedura che segue il codice.

8.1 Dimensioni e posizioni

Prima di riempire le matrici bisogna sapere quanto sono grandi e dove sta ogni incognita. Indicando con $n_J = 1, 2, 3$ la formulazione (J_t, J_m, J_Δ), il numero di incognite e il numero di vincoli di disuguaglianza sono

$$n_z = N + (n_J - 1)\, p + 1, \qquad n_{dis} = n_J\, pN + 2N + 1. \tag{25}$$

Il primo conta le N correnti, le $(n_J - 1)\, p$ variabili $\boldsymbol{\varepsilon}$ e la variabile ε_y. Il secondo conta n_J blocchi di pN vincoli (quello di tensione minima, più uno per i minoranti e uno per i maggioranti quando ci sono), i $2N$ limiti di corrente e il segno di ε_y. Con i valori del progetto, $N = 3$ e $p = 30$: 4 incognite e 97 vincoli per J_t, 34 e 187 per J_m, 64 e 277 per J_Δ.

La posizione di un'incognita nel vettore $\boldsymbol{z}$ decide tre cose insieme: il numero della sua colonna in A e in A_{eq}, il numero del suo elemento in $\boldsymbol{f}$, e il numero del suo elemento sulla diagonale di H.

Incognita		Posizione in $\boldsymbol{z}$	Presente in
corrente u_k^n	$n = 1, \dots, N$	n	J_t, J_m, J_Δ
minorante ε_j	$j = 1, \dots, p$	$N + j$	J_m, J_Δ
maggiorante ε_{p+j}	$j = 1, \dots, p$	$N + p + j$	J_Δ
variabile ε_y		n_z, l'ultima	J_t, J_m, J_Δ

8.2 Costruzione di H e di $\boldsymbol{f}$

Si parte da una matrice H di $n_z \times n_z$ zeri e da un vettore $\boldsymbol{f}$ di n_z zeri. Si scrivono poi, nell'ordine, solo gli elementi elencati qui sotto; tutti gli altri restano nulli.

1. *Penalità su ε_y* (tutte le formulazioni). Si scrive l'elemento della diagonale nella posizione di ε_y, secondo la (13): $H_{n_z n_z} = 2W$.

2. *Peso sulle correnti* (tutte le formulazioni). Per ogni cella $n = 1, \dots, N$ si scrive, secondo la (14), $H_{nn} = 2\rho$.

3. *Inseguimento* (solo J_t). Per ogni cella $n = 1, \dots, N$ si calcolano le due somme sui passi della (15); la prima si aggiunge all'elemento già scritto al passo 2, la seconda va in $\boldsymbol{f}$:

$$H_{nn} = 2\rho + 2\sum_{j=1}^{p} d_{j,n}^2, \qquad f_n = 2\sum_{j=1}^{p} d_{j,n}\left(Y_{j,n}^{\text{lib}} - y_{k+j}^0\right).$$

4. *Minoranti* (solo J_m e J_Δ). Per ogni passo $j = 1, \dots, p$ si scrive, secondo la (18), $f_{N+j} = -1$.

5. *Maggioranti* (solo J_Δ). Per ogni passo $j = 1, \dots, p$ si scrive, secondo la (21), $f_{N+p+j} = +1$.

Nessun passo scrive fuori dalla diagonale di H: la matrice è diagonale in tutte e tre le formulazioni. Scrivendo per esteso la diagonale di H e il vettore $\boldsymbol{f}$, il risultato è

$$J_t: \quad \operatorname{diag}(H) = \big(H_{11}, \dots, H_{NN}, 2W\big), \qquad \boldsymbol{f} = \big(f_1, \dots, f_N, 0\big),$$

$$J_m: \quad \operatorname{diag}(H) = \big(\underbrace{2\rho, \dots, 2\rho}_{N}, \underbrace{0, \dots, 0}_{p}, 2W\big), \quad \boldsymbol{f} = \big(\underbrace{0, \dots, 0}_{N}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{p}, 0\big),$$

$$J_\Delta: \quad \operatorname{diag}(H) = \big(\underbrace{2\rho, \dots, 2\rho}_{N}, \underbrace{0, \dots, 0}_{2p}, 2W\big), \quad \boldsymbol{f} = \big(\underbrace{0, \dots, 0}_{N}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{p}, \underbrace{+1, \dots, +1}_{p}, 0\big),$$

dove per J_t gli elementi H_{nn} e f_n sono quelli del passo 3.

8.3 Costruzione di A e di $\boldsymbol{b}$

Si parte da una matrice A di $n_{dis} \times n_z$ zeri e da un vettore $\boldsymbol{b}$ di n_{dis} zeri. I vincoli si scrivono uno dopo l'altro, ciascuno in una riga nuova, cominciando dalla prima. Scrivere un vincolo nella riga q significa due cose: mettere i suoi coefficienti negli elementi $A_{q,\ell}$, dove ℓ è la posizione delle incognite che vi compaiono, e mettere il suo termine noto in b_q. I vincoli si susseguono in sei blocchi, in quest'ordine.

1. *Tensione minima* (tutte le formulazioni), (12). Per ogni cella $n = 1, \dots, N$ e, al suo interno, per ogni passo $j = 1, \dots, p$, una riga con $-d_{j,n}$ nella colonna di u_k^n e -1 nella colonna di ε_y; in $\boldsymbol{b}$ va $Y_{j,n}^{\text{lib}} - y_{\min}$.

2. *Minoranti* (solo J_m e J_Δ), (17). Con lo stesso doppio ciclo, una riga con $-d_{j,n}$ nella colonna di u_k^n e $+1$ nella colonna di ε_j; in $\boldsymbol{b}$ va $Y_{j,n}^{\text{lib}}$.

3. *Maggioranti* (solo J_Δ), (20). Ancora lo stesso doppio ciclo, una riga con $d_{j,n}$ nella colonna di u_k^n e -1 nella colonna di ε_{p+j}; in $\boldsymbol{b}$ va $-Y_{j,n}^{\text{lib}}$.

4. *Limite superiore delle correnti* (tutte le formulazioni), (22). Per ogni cella n, una riga con $+1$ nella colonna di u_k^n; in $\boldsymbol{b}$ va $u_{\max}$.

5. *Limite inferiore delle correnti* (tutte le formulazioni), (22). Per ogni cella n, una riga con -1 nella colonna di u_k^n; in $\boldsymbol{b}$ va $-u_{\min}$.

6. *Segno di* ε_y (tutte le formulazioni), (23). Una sola riga, con -1 nella colonna di ε_y; in $\boldsymbol{b}$ va 0.

Nei primi tre blocchi i vincoli sono quindi ordinati per cella: prima i p passi della cella 1, poi quelli della cella 2, e così via. La tabella riassume la procedura in formule: per ogni blocco dà il numero q della riga in cui va il vincolo, i coefficienti da scrivere in quella riga e il termine noto.

Blocco	Riga q	Colonna di u_k^n	Altra colonna	Termine noto
1. Tensione minima	$(n-1)\,p+j$	$A_{q,n}=-d_{j,n}$	$A_{q,n_z}=-1$	$b_q=Y_{j,n}^{\text{lib}}-y_{\min}$
2. Minoranti	$pN+(n-1)\,p+j$	$A_{q,n}=-d_{j,n}$	$A_{q,N+j}=+1$	$b_q=Y_{j,n}^{\text{lib}}$
3. Maggioranti	$2pN+(n-1)\,p+j$	$A_{q,n}=d_{j,n}$	$A_{q,N+p+j}=-1$	$b_q=-Y_{j,n}^{\text{lib}}$
4. Limite superiore	$n_J\,pN+n$	$A_{q,n}=+1$	—	$b_q=u_{\max}$
5. Limite inferiore	$n_J\,pN+N+n$	$A_{q,n}=-1$	—	$b_q=-u_{\min}$
6. Segno di ε_y	$n_J\,pN+2N+1$	—	$A_{q,n_z}=-1$	$b_q=0$

Nella tabella n_J è ancora la formulazione: i blocchi 4, 5 e 6 vengono subito dopo l'ultimo blocco da pN righe presente, cioè dopo $n_J\,pN$ righe. L'ultima riga scritta ha numero $n_J\,pN+2N+1=n_{dis}$, come previsto dalla (25). Nel codice non serve calcolare il numero di riga con queste formule: basta un contatore che parte da zero e avanza di uno a ogni vincolo scritto.

Resta il vincolo di uguaglianza (24), che è una riga sola: A_{eq} ha 1 nelle colonne delle correnti, cioè nelle prime N, e zero nelle altre; $\boldsymbol{b}_{eq}=0$.

8.4 Il risultato a colpo d'occhio

La matrice A costruita in questo modo ha una struttura a blocchi, che si vede bene con tre simboli. Sia $\boldsymbol{y}^{\text{lib}}$ il vettore di lunghezza pN ottenuto mettendo in fila le colonne di Y^{lib}, cioè nell'ordine in cui sono scritti i vincoli; $\mathcal{D}$ la matrice $pN\times N$ che ha, nella colonna n, i coefficienti $d_{1,n},\dots,d_{p,n}$ in corrispondenza delle righe della cella n, e zeri altrove; $\mathcal{P}$ la matrice $pN\times p$ formata da N copie della matrice identità I_p, una sopra l'altra:

$$\boldsymbol{y}^{\text{lib}}=\begin{bmatrix}Y_{\cdot,1}^{\text{lib}}\\ \vdots\\ Y_{\cdot,N}^{\text{lib}}\end{bmatrix},\qquad \mathcal{D}=\begin{bmatrix}d_{\cdot,1} & & \\ & \ddots & \\ & & d_{\cdot,N}\end{bmatrix},\qquad \mathcal{P}=\begin{bmatrix}I_p\\ \vdots\\ I_p\end{bmatrix},$$

dove $d_{\cdot,n}$ e $Y_{\cdot,n}^{\text{lib}}$ sono le colonne n di d e di Y^{lib}. Con $\mathbf{1}$ si indica un vettore di tutti uni. Per J_Δ, la formulazione più ricca, le incognite sono nell'ordine le correnti $\boldsymbol{u}_k$, i minoranti $\boldsymbol{\varepsilon}_{1..p}$, i maggioranti $\boldsymbol{\varepsilon}_{p+1..2p}$ ed ε_y, e i vincoli di disuguaglianza sono

$$\underbrace{\begin{array}{l}\\ 1.\ \text{tensione minima}\\ 2.\ \text{minoranti}\\ 3.\ \text{maggioranti}\\ 4.\ \text{limite superiore}\\ 5.\ \text{limite inferiore}\\ 6.\ \text{segno di }\varepsilon_y\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}\boldsymbol{u}_k & \boldsymbol{\varepsilon}_{1..p} & \boldsymbol{\varepsilon}_{p+1..2p} & \varepsilon_y\end{array}\\ \begin{pmatrix}-\mathcal{D} & 0 & 0 & -\mathbf{1}\\ -\mathcal{D} & \mathcal{P} & 0 & 0\\ \mathcal{D} & 0 & -\mathcal{P} & 0\\ I_N & 0 & 0 & 0\\ -I_N & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\end{array}}_{A}\boldsymbol{z}\ \le\ \underbrace{\begin{bmatrix}\boldsymbol{y}^{\text{lib}}-y_{\min}\,\mathbf{1}\\ \boldsymbol{y}^{\text{lib}}\\ -\boldsymbol{y}^{\text{lib}}\\ u_{\max}\,\mathbf{1}\\ -u_{\min}\,\mathbf{1}\\ 0\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{b}}.$$

Ogni riga di questo schema è uno dei sei blocchi della procedura, e ogni colonna un gruppo di incognite. Per J_m si tolgono la riga dei maggioranti e la colonna di $\boldsymbol{\varepsilon}_{p+1..2p}$; per J_t anche la riga dei minoranti e la colonna di $\boldsymbol{\varepsilon}_{1..p}$. Due cose si vedono a colpo d'occhio: A è quasi tutta fatta di zeri, con al più due coefficienti non nulli per riga, e le correnti delle diverse celle non compaiono mai nello stesso vincolo di disuguaglianza. Le lega soltanto il vincolo di uguaglianza.

8.5 Una forma condensata

Nel QP compaiono come incognite solo le correnti, oltre alle variabili di servizio: gli stati delle celle lungo l'orizzonte non sono incognite, perché sono già stati espressi in funzione di $\boldsymbol{u}_k$, prima per sostituzione e poi con la (9). È la cosiddetta forma *condensata*. Il paper conta invece $(2p+1)N$ incognite per J_t: alle N correnti si aggiungono i due stati di ogni cella a ogni passo, cioè $2pN$ numeri, legati alle correnti da vincoli di uguaglianza. Le due forme hanno la stessa soluzione; quella condensata è più piccola. Il perché, e dove finiscono quei vincoli di uguaglianza, è spiegato alla fine della sezione 3.1. Allo stesso modo le correnti future non sono impilate in un vettore di $(p+1)N$ incognite: con la corrente costante sull'orizzonte la sequenza si riduce a $\boldsymbol{u}_k$, e la matrice delle derivate della forma classica si riduce ai coefficienti $d_{j,n}$, (S3), alla fine della stessa sezione.

9 Il punto di partenza

Il blocco prepara anche un punto $\boldsymbol{z}_{\text{iniz}}$ da cui il solutore parte. È la mossa del passo precedente, completata con i valori delle variabili di servizio che la rendono ammissibile:

$$\boldsymbol{u}_k = \bar{\boldsymbol{u}}, \qquad \varepsilon_j = \min_n \bar{Y}_{j,n}, \qquad \varepsilon_{p+j} = \max_n \bar{Y}_{j,n}, \qquad \varepsilon_y = \max\Big(0,\ y_{\min} - \min_{j,n} \bar{Y}_{j,n}\Big). \tag{26}$$

Perché è ammissibile. Tutto dipende da un'osservazione: nel punto $\boldsymbol{u}_k = \bar{\boldsymbol{u}}$ la predizione linearizzata vale esattamente $\bar{Y}$. Infatti per la (9) $Y^{\text{lib}}_{j,n} + d_{j,n}\,\bar{u}^n = \bar{Y}_{j,n}$. I vincoli si controllano allora uno per uno.

- *Tensione minima* (11): serve $\bar{Y}_{j,n} + \varepsilon_y \geq y_{\min}$ per ogni coppia. Vale perché $\varepsilon_y \geq y_{\min} - \min_{j,n} \bar{Y}_{j,n} \geq y_{\min} - \bar{Y}_{j,n}$.
- *Minoranti e maggioranti*: ε_j è la più bassa delle tensioni $\bar{Y}_{j,1}, \ldots, \bar{Y}_{j,N}$, quindi non ne supera nessuna; ε_{p+j} è la più alta, quindi nessuna la supera.
- *Segno di ε_y*: ε_y è il massimo tra zero e un altro numero.
- *Limiti e somma delle correnti*: $\bar{\boldsymbol{u}}$ è la soluzione del QP del passo precedente, che rispettava (3) e (5). Al primo passo del modello $\bar{\boldsymbol{u}} = 0$, che le rispetta purché $u_{\min} \leq 0 \leq u_{\max}$.

A che cosa serve. Ha due usi. Il primo è dare al metodo active-set un punto da cui partire (sezione 2.5): un punto già ammissibile, e di solito vicino alla soluzione, perché le correnti di bilanciamento cambiano poco da un passo all'altro. Il secondo è di sicurezza: se `quadprog` non restituisce una soluzione, il blocco `Solutore_QP` restituisce $\boldsymbol{z}_{\text{iniz}}$, cioè mantiene la mossa precedente. "Continuare come prima" è sempre una scelta ammissibile.

10 Proprietà del problema

Con i richiami della sezione 2.4 si può ora dire che tipo di problema è stato costruito.

- *È convesso.* H è diagonale e i suoi elementi sono 2ρ (più una somma di quadrati per J_t), zero oppure $2W$: nessuno è negativo, quindi H è semidefinita positiva. Ogni minimo locale è globale.
- *Ha punti ammissibili.* Uno è $\boldsymbol{z}_{\text{iniz}}$.
- *Ha una soluzione.* Per J_t tutti gli elementi della diagonale sono positivi: H è definita positiva e la soluzione esiste. Per J_m e J_Δ H ha degli zeri sulla diagonale, ma il costo è limitato inferiormente. Le correnti sono limitate dalla (3), quindi lo sono le tensioni predette: i minoranti ε_j non possono salire oltre un certo valore e i maggioranti ε_{p+j} non possono scendere sotto un altro. Gli addendi $-\varepsilon_j$ e $+\varepsilon_{p+j}$ hanno quindi un limite inferiore, e gli altri addendi del costo non sono mai negativi.
- *La soluzione è unica.* Per J_t segue dal fatto che H è definita positiva. Per J_m e J_Δ serve un argomento in più. Se ci fossero due soluzioni diverse, per la convessità sarebbero soluzioni anche tutti i punti del segmento che le unisce, e lungo il segmento il costo sarebbe costante. Ma lungo un segmento il costo è un polinomio di secondo grado nel parametro che lo percorre, e il coefficiente del termine di secondo grado è $\rho \sum_n (\Delta u_k^n)^2 + W\,(\Delta\varepsilon_y)^2$, dove $\Delta\boldsymbol{u}_k$ e $\Delta\varepsilon_y$ sono le differenze tra le due soluzioni. Il costo può essere costante solo se questo coefficiente è nullo, cioè se le due soluzioni hanno le stesse correnti e la stessa ε_y. Fissata $\boldsymbol{u}_k$, d'altra parte, i valori migliori delle $\boldsymbol{\varepsilon}$ sono determinati: il minimo e il massimo tra le celle. Le due soluzioni coincidono.

C'è infine una ragione per cui nel modello si usa il metodo active-set. In J_m e J_Δ il costo è di primo grado nelle $\boldsymbol{\varepsilon}$, e nella soluzione ogni componente di $\boldsymbol{\varepsilon}$ sta esattamente su un vincolo, cioè sulla tensione di una cella. Un metodo che lavora con i vincoli attivi individua questi vincoli in modo esatto, invece di avvicinarvisi soltanto.

11 Se si bilancia il SOC

Tutto il documento è scritto per $\sigma = y$. Se la grandezza bilanciata è il SOC, serve anche la sua predizione linearizzata, che arriva dallo stesso blocco di quella della tensione:

$$s_{k+j}^n(u_k^n) = S_{j,n}^{\text{lib}} + \alpha_{j,n}\, u_k^n, \qquad S_{j,n}^{\text{lib}} = \bar{S}_{j,n} - \alpha_{j,n}\, \bar{u}^n.$$

Il riferimento diventa s_{k+j}^0, il SOC della cella nominale. Le sostituzioni da fare sono due, e riguardano solo le parti che contengono σ.

- *Nel costo e nei vincoli sulle $\boldsymbol{\varepsilon}$*, cioè nelle (15), (17) e (20), al posto di Y^{lib} e d si usano S^{lib} ed α. Nel punto di partenza (26) le $\boldsymbol{\varepsilon}$ si calcolano da $\bar{S}$ invece che da $\bar{Y}$.
- *Il vincolo di tensione minima* (12) e il valore di ε_y nella (26) restano com'erano: il vincolo (4) riguarda sempre la tensione, qualunque sia la grandezza bilanciata.

In questo caso il blocco usa quindi tutte e quattro le matrici $\bar{Y}$, $\bar{S}$, d, α. Va notato che per il SOC la retta non è un'approssimazione: il SOC è esattamente di primo grado nella corrente, finché la cella non è piena [L, sezione 5].

12 Esempio numerico

Per vedere i simboli diventare numeri si considera un caso piccolo, con valori scelti per fare i conti a mano: $N = 2$ celle e $p = 2$ passi. I dati sono

$$\bar{Y} = \begin{bmatrix} 3{,}700 & 3{,}660 \\ 3{,}690 & 3{,}648 \end{bmatrix} \text{V}, \quad d = \begin{bmatrix} -0{,}010 & -0{,}011 \\ -0{,}012 & -0{,}013 \end{bmatrix} \frac{\text{V}}{\text{A}}, \quad \bar{\boldsymbol{u}} = \begin{bmatrix} 0{,}5 \\ -0{,}5 \end{bmatrix} \text{A}, \quad \begin{bmatrix} y_{k+1}^0 \\ y_{k+2}^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3{,}680 \\ 3{,}669 \end{bmatrix} \text{V},$$

con $y_{\min} = 3{,}2$ V, $u_{\min} = -2$ A, $u_{\max} = 2$ A e $W = 1000$. La cella 1 (prima colonna) è la più alta, la cella 2 la più bassa.

Risposta libera. Dalla (9), $Y^{\text{lib}}_{j,n} = \bar{Y}_{j,n} - d_{j,n}\,\bar{u}^n$:

$$Y^{\text{lib}} = \begin{bmatrix} 3{,}700 + 0{,}010\cdot 0{,}5 & 3{,}660 - 0{,}011\cdot 0{,}5 \\ 3{,}690 + 0{,}012\cdot 0{,}5 & 3{,}648 - 0{,}013\cdot 0{,}5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3{,}7050 & 3{,}6545 \\ 3{,}6960 & 3{,}6415 \end{bmatrix} \text{V}.$$

Senza bilanciamento la cella 1 starebbe un po' più in alto di quanto dice $\bar{Y}$, e la cella 2 un po' più in basso: la mossa precedente stava già avvicinando le due celle.

J_t: costruzione di H e di $\boldsymbol{f}$. Le incognite sono $\boldsymbol{z} = (u^1_k, u^2_k, \varepsilon_y)$: $n_z = 3$, le correnti occupano le posizioni 1 e 2 ed ε_y la posizione 3. Si seguono i passi della sezione 8.2, con $\rho = 10^{-4}$.

1. Penalità su ε_y: $H_{33} = 2W = 2000$.
2. Peso sulle correnti: $H_{11} = H_{22} = 2\rho = 2\cdot 10^{-4}$.
3. Inseguimento: a ciascuno dei due elementi si aggiunge la somma sui passi, e si calcolano f_1 e f_2:

$$\begin{aligned} H_{11} &= 2\cdot 10^{-4} + 2\,(0{,}010^2 + 0{,}012^2) = 6{,}88\cdot 10^{-4}, \\ H_{22} &= 2\cdot 10^{-4} + 2\,(0{,}011^2 + 0{,}013^2) = 7{,}80\cdot 10^{-4}, \\ f_1 &= 2\left[(-0{,}010)\cdot 0{,}0250 + (-0{,}012)\cdot 0{,}0270\right] = -1{,}148\cdot 10^{-3}, \\ f_2 &= 2\left[(-0{,}011)\cdot(-0{,}0255) + (-0{,}013)\cdot(-0{,}0275)\right] = 1{,}276\cdot 10^{-3}. \end{aligned}$$

I numeri 0,0250 e 0,0270 sono gli scarti $Y^{\text{lib}}_{j,1} - y^0_{k+j}$ della cella 1, che sta sopra il riferimento; quelli della cella 2, che sta sotto, sono $-0{,}0255$ e $-0{,}0275$. I passi 4 e 5 non riguardano J_t. In tutto:

$$H = \begin{bmatrix} 6{,}88\cdot 10^{-4} & 0 & 0 \\ 0 & 7{,}80\cdot 10^{-4} & 0 \\ 0 & 0 & 2000 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{f} = \begin{bmatrix} -1{,}148\cdot 10^{-3} \\ 1{,}276\cdot 10^{-3} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

J_t: costruzione di A e di $\boldsymbol{b}$. I vincoli di disuguaglianza sono $n_{dis} = 1\cdot 4 + 4 + 1 = 9$. Seguendo i blocchi della sezione 8.3: il blocco 1 occupa le righe da 1 a 4, i blocchi 4 e 5 le righe da 5 a 8, il blocco 6 la riga 9. I blocchi 2 e 3 non ci sono.

$$\begin{array}{ll} & \begin{matrix} u^1_k & u^2_k & \varepsilon_y \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1{:}\ \text{tensione, cella 1, } j=1 \\ 2{:}\ \text{tensione, cella 1, } j=2 \\ 3{:}\ \text{tensione, cella 2, } j=1 \\ 4{:}\ \text{tensione, cella 2, } j=2 \\ 5{:}\ \text{limite superiore, cella 1} \\ 6{:}\ \text{limite superiore, cella 2} \\ 7{:}\ \text{limite inferiore, cella 1} \\ 8{:}\ \text{limite inferiore, cella 2} \\ 9{:}\ \text{segno di } \varepsilon_y \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0{,}010 & 0 & -1 \\ 0{,}012 & 0 & -1 \\ 0 & 0{,}011 & -1 \\ 0 & 0{,}013 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} u^1_k \\ u^2_k \\ \varepsilon_y \end{bmatrix} \le \begin{bmatrix} 0{,}5050 \\ 0{,}4960 \\ 0{,}4545 \\ 0{,}4415 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{array}$$

Il numero davanti a ogni riga è il numero q della sezione 8.3: per esempio il vincolo di tensione della cella 2 al passo 1 sta nella riga $(n-1)\,p + j = (2-1)\cdot 2 + 1 = 3$. Nelle prime quattro righe i coefficienti 0,010, 0,012, ... sono $-d_{j,n}$, scritti nella colonna della cella a cui si riferiscono, e i termini noti sono i margini $Y^{\text{lib}}_{j,n} - 3{,}2$. Il vincolo di uguaglianza è $A_{eq} = [\,1\ \ 1\ \ 0\,]$, $\boldsymbol{b}_{eq} = 0$, e il punto di partenza è $\boldsymbol{z}_{\text{iniz}} = (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0)$.

La soluzione per J_t. Senza vincoli le due parabole avrebbero il minimo in $u_k^1 = -f_1/H_{11} = 1{,}669$ A e $u_k^2 = -f_2/H_{22} = -1{,}636$ A: la cella alta andrebbe scaricata di più, la bassa di meno. La somma però non è nulla. Imponendo $u_k^2 = -u_k^1$ e rendendo minimo il costo rispetto alla sola u_k^1 si ottiene

$$u_k^1 = \frac{f_2 - f_1}{H_{11} + H_{22}} = 1{,}651 \text{ A}, \qquad u_k^2 = -1{,}651 \text{ A}, \qquad \varepsilon_y = 0,$$

che rispetta i limiti di ± 2 A. Le tensioni predette con queste correnti vanno da 3,663 a 3,688 V: sono lontane da $y_{\min}$, quindi il vincolo di tensione non interviene ed $\varepsilon_y = 0$. È il risultato che restituisce `quadprog`.

Che cosa cambia per J_m. Le incognite diventano $\boldsymbol{z} = (u_k^1, u_k^2, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_y)$: $n_z = 5$, i minoranti occupano le posizioni 3 e 4 ed ε_y la posizione 5. Per H e $\boldsymbol{f}$ si eseguono i passi 1, 2 e 4 della sezione 8.2:

$$\text{diag}(H) = \big(2\rho,\ 2\rho,\ 0,\ 0,\ 2000\big), \qquad \boldsymbol{f} = \big(0,\ 0,\ -1,\ -1,\ 0\big).$$

Per A e $\boldsymbol{b}$ compare il blocco 2, subito dopo quello di tensione. Le prime quattro righe sono quelle di prima, con il -1 di ε_y che ora sta nella quinta colonna; seguono le righe da 5 a 8,

$$\begin{array}{ll} & \begin{array}{ccccc} u_k^1 & u_k^2 & \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_y \end{array} \\ \begin{array}{l} 5\text{: minorante, cella 1, } j=1 \\ 6\text{: minorante, cella 1, } j=2 \\ 7\text{: minorante, cella 2, } j=1 \\ 8\text{: minorante, cella 2, } j=2 \end{array} & \begin{pmatrix} 0{,}010 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0{,}012 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0{,}011 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}013 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \boldsymbol{z} \le \begin{bmatrix} 3{,}7050 \\ 3{,}6960 \\ 3{,}6545 \\ 3{,}6415 \end{bmatrix},$$

e poi i limiti di corrente, che scendono alle righe da 9 a 12, e il segno di ε_y, alla riga 13. In ogni riga del blocco 2 il coefficiente $+1$ sta nella colonna del minorante del passo corrispondente: ε_1 per $j = 1$, ε_2 per $j = 2$. Il punto di partenza è $\boldsymbol{z}_{\text{iniz}} = (0{,}5;\ -0{,}5;\ 3{,}660;\ 3{,}648;\ 0)$: le due $\boldsymbol{\varepsilon}$ sono le tensioni $\bar{Y}$ della cella più bassa.

Che cosa cambia per J_Δ. Le incognite diventano $\boldsymbol{z} = (u_k^1, u_k^2, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_y)$: $n_z = 7$, i maggioranti occupano le posizioni 5 e 6 ed ε_y la posizione 7. Ai passi di J_m si aggiunge il passo 5, quindi $\text{diag}(H) = (\,2\rho,\ 2\rho,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 2000\,)$ e $\boldsymbol{f} = (\,0,\ 0,\ -1,\ -1,\ +1,\ +1,\ 0\,)$. In A compare anche il blocco 3, nelle righe da 9 a 12,

$$\begin{array}{ll} & \begin{array}{ccccccc} u_k^1 & u_k^2 & \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_y \end{array} \\ \begin{array}{l} 9\text{: maggiorante, cella 1, } j=1 \\ 10\text{: maggiorante, cella 1, } j=2 \\ 11\text{: maggiorante, cella 2, } j=1 \\ 12\text{: maggiorante, cella 2, } j=2 \end{array} & \begin{pmatrix} -0{,}010 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -0{,}012 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -0{,}011 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -0{,}013 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \boldsymbol{z} \le \begin{bmatrix} -3{,}7050 \\ -3{,}6960 \\ -3{,}6545 \\ -3{,}6415 \end{bmatrix},$$

mentre i limiti di corrente scendono alle righe da 13 a 16 e il segno di ε_y alla riga 17. Il punto di partenza è $\boldsymbol{z}_{\text{iniz}} = (0{,}5;\ -0{,}5;\ 3{,}660;\ 3{,}648;\ 3{,}700;\ 3{,}690;\ 0)$.

Le tre soluzioni a confronto. Come nel progetto, il peso ρ è diverso per le tre formulazioni: 10^{-4} per J_t, $5 \cdot 10^{-3}$ per J_m, 10^{-2} per J_Δ. Le soluzioni di `quadprog` sono:

	u_k^1 [A]	u_k^2 [A]	$\varepsilon_1;\ \varepsilon_2$ [V]	$\varepsilon_3;\ \varepsilon_4$ [V]	ε_y [V]
J_t	1,651	−1,651	—	—	0
J_m	1,200	−1,200	3,66770; 3,65710	—	0
J_Δ	1,150	−1,150	3,66715; 3,65645	3,69350; 3,68220	0

In tutti e tre i casi $\varepsilon_y = 0$: le tensioni predette sono lontane da $y_{\min}$ e il vincolo di tensione non interviene. Il bilanciatore preleva corrente dalla cella alta e la cede a quella bassa, in quantità diverse perché diversi sono i criteri.

Nelle ultime due righe si riconosce il meccanismo delle sezioni 6.3 e 6.4: i minoranti si sono fermati sulle tensioni della cella più bassa, $\varepsilon_j = Y^{\text{lib}}_{j,2} + d_{j,2}\, u_k^2$, e i maggioranti su quelle della più alta. Per J_m, per esempio, $\varepsilon_1 = 3{,}6545 + 0{,}011 \cdot 1{,}2 = 3{,}6677$ V. Nel linguaggio della sezione 2.5, i vincoli sui minoranti della cella 2 sono attivi, mentre quelli della cella 1, che sta più in alto, non lo sono; per J_Δ sono attivi anche i vincoli sui maggioranti della cella 1. In tutti e tre i casi è attivo il vincolo $\varepsilon_y \geq 0$, e nessun limite di corrente.

13 Dove si trova nel codice

Il blocco `Problema_QP` chiama una funzione che riceve la predizione e restituisce le matrici. Ne esistono due versioni, con gli stessi ingressi e le stesse uscite:

- `qp_problema.m` riempie le matrici a blocchi, con operazioni su vettori;
- `problema_qp_semplice.m` le riempie un elemento alla volta, per una cella e un passo per volta, ed è diviso nelle stesse parti di questo documento: è la versione da leggere.

Le due funzioni producono le stesse matrici, e nel blocco si possono scambiare: per usare la versione da leggere basta che il blocco contenga l'istruzione

```
[H, f, A, b, Aeq, beq, z_iniziale] = ...
    problema_qp_semplice(par_sim, sigma0, Y_bar, S_bar, d, alfa, u_bar);
```

dove `sigma0` è il riferimento σ^0_{k+j} della cella nominale, `Y_bar`, `S_bar`, `d` e `alfa` sono la predizione linearizzata e `u_bar` è la mossa precedente $\bar{\boldsymbol{u}}$: hanno gli stessi nomi dei segnali del modello. La versione da leggere esegue la procedura della sezione 8 nello stesso ordine: ogni vincolo è scritto in una riga nuova di `A`, e la variabile `q` è il contatore di righe della sezione 8.3, che avanza di uno a ogni vincolo. Le variabili hanno il nome dei simboli del documento:

Simbolo	Nome nel codice	Simbolo	Nome nel codice
$\bar{Y}$, d	`Y_bar`, `d`	H, $\boldsymbol{f}$	`H`, `f`
$\bar{S}$, α	`S_bar`, `alfa`	A, $\boldsymbol{b}$	`A`, `b`
Y^{lib}	`Y_lib`	A_{eq}, $\boldsymbol{b}_{eq}$	`Aeq`, `beq`
$\bar{\boldsymbol{u}}$	`u_bar`	$\boldsymbol{z}_{\text{iniz}}$	`z_iniziale`
y^0_{k+j}	`sigma0(j)`	n_z, n_{dis}	`n_z`, `n_dis`
ρ, W	`rho`, `W`	posizione di ε_y in $\boldsymbol{z}$	`pos_epsilon_y`
$y_{\min}$, $u_{\min}$, $u_{\max}$	`y_min`, `u_min`, `u_max`	formulazione n_J	`n_J`

Nel costo e nei vincoli sulle $\boldsymbol{\varepsilon}$ il codice usa `Sigma_bar`, `d_sigma` e `Sigma_lib`, riferite alla grandezza bilanciata σ: coincidono con `Y_bar`, `d` e `Y_lib` se si bilancia la tensione, e con le grandezze corrispondenti del SOC altrimenti (sezione 11). I parametri arrivano dalla struct dei parametri della simulazione, `par_sim`, creata da `parametri_simulazione.m`: ρ è `par_sim.rho`, la formulazione è `par_sim.n_J`.