AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5

```
///////////// Lec 15

ISR(INT0_vect){
  if(PIND & 0b00000100){
        //light up the LED
        PORTD = 0b01000000; //setting bit 6 in port D to 1
  }
  else{
        //turn off the LED
        PORTD = 0b00000000; //setting all bits in port D to 0
  }
}


int main(void)
{
  // set I/O
  DDRD = DDRD | 0b01000000; // bit 6 in port D is an output
  DDRD = DDRD & 0b11111011; // bit 2 in port D is an input

  // configure the interrupt
  EICRA = 0b00000001;
  EIMSK = 0b00000001;

  sei();

  while (1){

  }

}

///////////// Lec 15

ISR(PCINT2_vect){
  if(PIND & 0b00000100){
        //light up the LED
        PORTD = 0b01000000; //setting bit 6 in port D to 1
  }
  else{
        //turn off the LED
        PORTD = 0b00000000; //setting all bits in port D to 0
  }
}


int main(void)
{
  // set I/O
  DDRD = DDRD | 0b01000000; // bit 6 in port D is an output
```

```
  DDRD = DDRD & 0b11111011; // bit 2 in port D is an input

  // configure the interrupt
  //EICRA = 0b00000001;
  //EIMSK = 0b00000001;

  PCICR = 0b00000100;
  PCMSK2 = 0b00000100;

  sei();

  while (1){

  }

}
```