El Asistente Manos Libres en el Banco de Trabajo

Por qué dejamos la computadora en el mostrador y laburamos con el celu al lado de la pinza

Manos con Estaño y Flux

Con la punta del soldador a 350°C y sosteniendo la placa con la pinza de punta, tocar un teclado de PC es romperlo o perder diez minutos al pedo limpiándote.

Tu Segundo de Taller

Botón lateral o 'Hey Google'. Le preguntás al aire mientras desoldás y te responde por el altavoz al instante, sin soltar cables ni perder la posición de prueba.

De Igual a Igual

Basta de buscar palabras clave como en 2005. Planteale el clavo exactamente igual que al colega veterano que tenés sentado en el banco de al lado tomando mate.

NOTA DE CHAPA: PUESTA EN MARCHA EN 3 MINUTOS

Instalás la app gratuita en el celular, habilitás el micrófono permanente y hacés la prueba gritándole una consulta con el compresor o el extractor prendidos para que aprenda a escucharte en pleno quilombo de taller.

PLACEHOLDER FOTO REAL LEÓN

Primer plano de un mate gastado y termo al fondo. A 10 cm, pinza universal, estaño 60/40 y tester digital. Apoyado contra cinta aisladora, el celular activo con la animación de escucha por voz de la IA.

Foto Real #1.1 • Banco, Mate y Celular en Vivo

El Triage de Banco: 3 Datos o No Hay Milagro

La IA no es adivina: si le tirás fruta te devuelve fruta. Cómo cantarle la justa en 30 segundos.

1. Chapa Patente

Prohibido decir 'un lavarropas blanco'. Decí 'Drean Next 8.14 Eco'. Una sola letra de diferencia te cambia la placa, el presostato y los triacs.

2. La Maña Real

No compres el verso del cliente ('andaba joya y se apagó'). Contale la realidad: 'Traba puerta, carga agua 10 segundos, no gira y destella 3 veces'.

3. Los Números Cantan

Medí antes de abrir la boca. 'Tengo 220V en la entrada, 3.8 kΩ en bobina y presostato a masa'. Sin valores de tester, la consulta es pura timba.

PROMPT REAL PARA DICTARLE CON MANOS OCUPADAS:

```
"Compañero: tengo un Drean Next 8.14. El cliente jura que no saca el agua y tira error E02. Saqué la bomba afuera: bobinado 168 ohms en frío y gira libre. En los bornes que vienen de placa mido 0 voltios al forzar desagote. ¿Qué triac comanda esa salida en esta placa DIEHL y qué resistencia se suele abrir?"
```

PLACEHOLDER FOTO REAL LEÓN

Placa de lavarropas sobre trapo de banco. Puntas de tester sobre un triac SMD. Al lado, libreta de notas a birome azul: 'Drean 8.14 • Bomba: 168 Ω • Salida: 0V'. Teléfono en manos libres visible al costado.

Foto Real #1.2 • Libreta de Triage y Puntas de Multímetro

Caso de Fuego: Heladera No Frost Hecha una Barra de Hielo

El cliente jura que no enfría abajo y el técnico apurado ya le quiere cobrar una placa nueva

El Clavo de las 6 PM

Evaporador tapado hasta las orejas de hielo compacto. El forzador zumba pero abajo no baja frío. El chanta te dice 'cambiá la placa entera por 80 dólares'.

El Vaso con Hielo

Desconectás el NTC de deshielo y al vasito con hielo para clavarlo a 0°C. Si mide 2.8 kΩ en vez de 10 kΩ, le miente al micro diciendo que hace calor y nunca deshiela.

Descarte en Fila

Fusible térmico cerrado (0 Ω) • Bimetal cerrado en frío • Resistencia de deshielo (200–380 Ω). Si los fierros andan, el NTC descalibrado costó $3 USD y salvaste la placa.

LA CUENTA DE ALMACENERO QUE TE LLENA EL TALLER DE CLIENTES

Un sensor NTC nuevo sale $3 USD en distribuidora. La placa original vale $85 USD y tarda semanas. Resolvés el clavo en el día, cobrás tu diagnóstico con orgullo y el cliente te recomienda con todo el barrio porque no le inventaste un gasto falso.

PLACEHOLDER FOTO REAL LEÓN

Evaporador No Frost con escarcha blanca real. Multímetro marcando '2.81 kΩ'. Al lado, vaso con cubos de hielo flotando y el sensor plástico sumergido. Mano con pinzas cocodrilo del tester.

Foto Real #1.3 • Sensor NTC en Vaso de Hielo (2.81 kΩ)

La IA Propone, el Multímetro Cierra la Discusión

Cómo cazar alucinaciones en el aire y la práctica obligatoria para hacer hoy mismo

No Huele Quemado

La IA te tira 10 hipótesis en 2 segundos, pero no tiene dedos para tocar si un regulador hierve ni nariz para oler baquelita quemada. Manda el tester.

Cazar Alucinaciones

Cuando te tire un integrado o código SMD, repreguntale: '¿Es para el modelo nacional de 220V o estás mezclando con el de 110V?'. Si duda, te salvaste de quemar repuestos.

Tarea de Esta Noche

Agarrá esa placa arrumbada en el estante de los clavos sin resolver. Activá el micro del celu, cantale los 3 datos sagrados y traé mañana la captura de pantalla.

MANDAMIENTO SAGRADO DE TALLER:

El software asesora, la física manda. Si la IA te dice que el bimetal está abierto pero tu multímetro pita continuidad a -10°C, creéle al pitido del multímetro y jamás a una pantalla.

PLACEHOLDER FOTO REAL LEÓN

Mano curtida con punta de prueba roja sobre placa madre, mientras la otra mano sostiene el smartphone con chat técnico abierto. Al fondo, soldador humeando en su soporte y lupa circular.

Foto Real #1.4 • Acción en Banco: Punta Roja y Pantalla Activa