

2021 年全国职业院校技能大赛

中职组

“物联网技术应用与维护”

任 务 书

(F 卷)

第一赛程

赛位号：_____

竞赛须知

一、竞赛要求

- 1、正确使用设备与工具，严格遵守操作安全规范；
- 2、竞赛过程如有异议，可向现场监考或裁判反映，不得扰乱赛场秩序；
- 3、遵守赛场纪律，尊重监考或裁判人员，服从安排。

二、职业素养与安全意识

- 1、完成竞赛任务，所有操作符合安全操作规范，注意用电安全；
- 2、物联网设备搭建平台、工作台表面整洁，工具摆放、导线头等处理符合职业岗位要求；
- 3、遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场设备、器材。

三、扣分项

- 1、在完成竞赛过程中，因操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，视情节扣 10~20 分，情况严重者取消比赛资格；
- 2、衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等不符合职业规范的行为，视情节扣 5~10 分，情节严重者取消竞赛资格。

四、选手须知

- 1、任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行更换；考试结束后，所提供所有的纸质材料均须留在考场；
- 2、设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作；
- 3、参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到 U 盘的指定位置，未存储到指定位置的文件均不得分；
- 4、比赛过程中，选手如怀疑设备问题，且有明确证据确认损坏由非选手因素造成，可向裁判提交书面说明，经技术人员判断和裁判长裁决认可，

可更换设备，并由裁判长裁决是否补时和补时长度，没有明确证据确认损坏由非选手因素造成设备损坏的，不予更换设备和补时；

- 5、在裁判组宣布竞赛结束后，请选手立即停止对竞赛设备与计算机的任何操作。

五、注意事项

- 1、检查硬件设备、电脑设备是否正常。检查竞赛所需的各项设备、软件和竞赛材料等；
- 2、竞赛任务中所使用的各类软件工具、软件安装文件等，都已拷贝至 U 盘上，请自行根据竞赛任务要求使用；
- 3、竞赛过程中请严格按照竞赛任务中的描述，对各物联网设备进行安装配置、操作使用，对于竞赛前已经连接好的设备，可能与后续的竞赛任务有关，请勿变动；
- 4、竞赛任务完成后，需要保存设备配置，不要关闭任何设备，不要拆动硬件的连接，不要对设备随意加密。

六、竞赛环境

序号	设备名称	单位	数量
1	物联网技术应用竞赛平台	套	1
2	物联网工具箱及耗材包	套	1
3	服务器（计算机上有标注）	台	1
4	工作站（计算机上有标注）	台	1

第一赛程

模块 A：物联网设备安装与调试（25 分）

*注：根据要求完成相应的任务，本模块的结果文件需保存到 U 盘“提交资料\模块 A”文件夹下。


1、物联网设备的安装和部署

按照项目背景介绍结合布局图，选择合适的设备安装到物联网设备搭建平台上，要求设备安装工艺标准、正确，设备安装位置工整、美观，连线整洁工整美观。

*如果物联网工程安装平台上已安装相应的设备，则可直接在此设备上配置与接线，如果设备安装松动，需将拧紧且固定。

任务要求：

- 根据“设备区域布局图”在各区域安装相应的设备。



设备区域布局图

- 请选手使用黑色的胶带在 A、B、C 三面上分割出各区域空间。
- 将扫描枪等放到服务器电脑的桌面上并通过 USB HUB 连接到服务器电脑上、打印机与 USB 音箱连接放到工作站的桌面上并与工作站电脑连接好相关数据线。

2、感知层设备的连接和配置

任务要求：

- 请选手自行选择合适的端口，完成本任务书中要求安装设备的连接和配置。

3、ZigBee 模块的烧写与配置

请选手自行安装 ZigBee 下载工具“SmartRF Flash Programmer”，参考表格“ZigBee 配置参数”并完成以下任务要求。

设备	参数	值
所有模块	网络号（PanID）	21+【两位工位号】
	信道号（Channel）	自行设定
	序列号	自行设定
传感器模块	传感器类型	对应传感器类型
	波特率	38400
ZigBee 协调器	波特率	38400
四输入模块	波特率	38400

ZigBee 配置参数

任务要求：

- 完成 ZigBee 协调器（主控器）核心文件烧写。
- 完成四输入模拟量 ZigBee 通讯模块核心文件烧写。
- 完成双联继电器模块核心文件烧写。
- 完成各传感器模块核心文件烧写。
- 参考上表所给定的参数配置任务要求，根据任务书要求完成对主控器、传感器模块、继电器模块的参数配置。上面表格设备仅供参考（部分设备可能未用到）。

4、感知及识别设备的安装与使用

请选手安装好热敏票据打印机并根据以下任务要求完成相关操作。

任务要求：

- 使用识别设备识别下图一维码对应的值。



- 将一维码对应的值生成二维码
- 使用热敏票据打印机将二维码打印出来，不用撕下。

完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 将识别出来的一维码值保存到记事本中，另存为 A-4-1. txt。
- ◆ 将生成的二维码图片另存为 A-4-2. jpg。

5、LED 屏幕配置调试

请选手根据任务要求，完成 LED 屏幕的调试并提交相关材料。

任务要求:

- 使用 LED 调试软件，在 LED 显示屏上输出“IOT+两位工位号”（不足两位前面补 0，如工位号为 5, 则为 IOT05），要求：反色显示文字。

完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 使用摄像机将 LED 显示屏显示的内容拍摄下来，另存为 A-5-1. jpg。要求拍摄内容清晰、完整。

6、UHF 射频读写器的配置

请选手根据任务要求，完成 UHF 射频读写器的调试并提交相关材料。

任务要求:

- 使用 UHF 射频读写器调试工具读取超高频标签 Epc 号数据。

完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 使用红色矩形圈出接收区中表示 EPC 号的数据位置，要求精准圈出并截图，另存为 A-6-1. jpg。

模块 B：物联网网络搭建与配置（15 分）

*注：根据要求完成相应的任务，本模块的结果文件需保存到 U 盘“提交资料\模块 B”文件夹下。

1、路由器的配置

请选手完成无线路由器的相关配置，并根据要求提交到指定位置。路由器的管理地址为 <http://192.168.1.1> 或 <http://tplogin.cn>，如果无法进入路由器管理界面需自行将路由器重置成出厂设置，再访问管理地址并重新设定管理密码后，方可进入管理界面。现场将提供一根专门的网线用于连接到云平台。

任务要求：

- 请选手需要根据任务需求自行制作网线，各设备组成局域网。
- 请选手使用专门网线,根据“WAN 口配置表”要求完成路由器 WAN 口的配置

序号	网络配置项	网络配置内容
1	WAN 口连接类型	固定 IP 地址
2	IP 地址	192.168.0.【工位号】
3	子网掩码	255.255.255.0
4	网关	192.168.0.254
5	首选 DNS 服务器	192.168.0.254

WAN 口配置表

- 根据“无线网络配置要求”完成路由器无线未设置。

序号	网络配置项	网络配置内容
无线设置		
1	无线网络名称（SSID）	“ZZ+【两位工位号】”
2	无线密码	自行设定
2.4G 高级设置		
1	无线信道	自动
2	无线模式	11bgn mixed

3	频段带宽	40/20MHz 自动
---	------	-------------

无线网络配置要求

- 根据“局域网配置表”要求，完成路由器 LAN 口相关配置，完成有线局域网网络的搭建。

序号	网络配置项	网络配置内容
1	LAN 口 IP 设置	手动
2	IP 地址	192.168.【工位号】.1
3	子网掩码	255.255.255.0

局域网配置表

- 将路由器、交换机、服务器、工作站、物联网应用开发终端、串口服务器、摄像头、物联网网关等设备组成局域网，并确保整个网络畅通。

完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 请将 WAN 口配置结果界面截图，另存为 B-1-1. jpg。
- ◆ 请使用 DOS 窗口使用命令测试当前计算机与云平台服务器是否能连通（云平台地址：192.168.0.138），请将测试结果截图，另存成 B-1-2. jpg。
- ◆ 请将路由器无线网络名称、 2.4G 高级设置进行截屏（注只截一张图），另存为 B-1-3. jpg。
- ◆ 请将路由器 LAN 口 IP 设置、 IP 地址、子网掩码进行截屏，另存为 B-1-4. jpg。

2、局域网各设备 IP 配置

请根据要求完成局域网各设备 IP 的配置并提交相关材料到指定位置。

任务要求:

- 请选手按照“设备 IP 分配表”的内容完成局域网中各个网络设备 IP 地址、子网掩码、网关地址等的设定，并保证各个网络设备的通畅。各设备网络接口方式自行设定。

序号	设备名称	配置内容
1	服务器	IP 地址：192.168.【工位号】.11
2	工作站	IP 地址：192.168.【工位号】.12
3	网络摄像头	IP 地址：192.168.【工位号】.13
4	物联网应用开发终端	IP 地址：192.168.【工位号】.14
5	串口服务器	IP 地址：192.168.【工位号】.15
6	网关	IP 地址：192.168.【工位号】.16

设备 IP 分配表

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 利用 IP 扫描工具，扫描检查局域网中的各终端 IP 地址，要求须检测到“设备 IP 分配表”要求配置的所有 IP 地址并截图，另存为 B-2-1.jpg。

3、串口服务器的配置

请选手根据要求完成串口服务器的配置并提交相关材料到指定位置。

任务要求：

- 根据“串口服务器端口配置表”的内容，完成串口服务器指定端的配置。

序号	设备	连接端口	端口号及波特率
1	ADAM 系列、RGB 灯带	COM1	9600
2	超声波传感器	COM2	9600
3	UHF 射频读写器	COM3	115200
4	LED 显示屏	COM4	9600
5	卫星定位	COM5	9600

串口服务器端口配置表

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 将串口服务器 COM1 端口 WEB 端配置的界面截图，另存为 B-3-1.jpg。
- ◆ 将串口服务器 COM2 端口 WEB 端配置的界面截图，另存为 B-3-2.jpg。

- ◆ 将串口服务器 COM3 端口 WEB 端配置的界面截图，另存为 B-3-3. jpg。
- ◆ 将串口服务器 COM4 端口 WEB 端配置的界面截图，另存为 B-3-4. jpg。
- ◆ 将串口服务器 COM5 端口 WEB 端配置的界面截图，另存为 B-3-5. jpg。

4、网络基础知识

无线局域网(Wireless Local Area Networks; WLAN)是相当便利的数据传输系统，它利用射频(Radio Frequency; RF)的技术，取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络，使得无线局域网能利用简单的存取架构让用户透过它，达到【信息随身化、便利走天下】的理想境界。

任务要求：

- 根据物联网知识，描述出无线局域网的技术要点。

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 将要点写入记事本文件，另存为 B-4-1. txt。

模块 C：物联网软件部署与系统集成（15 分）

请选手使用分配的账号登录赛场提供的物联网云平台（访问地址 <http://192.168.0.138>），完成各区域应用程序的配置，并根据要求提交相关材料到指定位置。

***注：**根据要求完成相应的任务，本模块的结果文件需保存到 U 盘“提交资料\模块 C”文件夹下。

1、应用程序的部署与配置

在“服务器”电脑上登录 SQLServer 数据库管理平台，完成“新零售门店”中相关数据库的创建。创建成功后截图，要求创建的数据库文件路径保存在“C:\Stroe\”下，数据库名称为 StroeDatabase，创建成功后截图，**要求该截图需体现创建的数据库名称、在数据库管理器相应的窗口里显示的文件路径，两个都要用红色记号圈出**，将截图另存为 C-1-1. jpg。

注意：要求 IIS 服务网站部署到“服务器”电脑上，若未按要求进行部署，则 IIS 服务端部署处不得分。

“服务器”电脑的 IIS 中新建一个端口号为 9700、名称为【Store+工位号】的网站，将其路径指到“新零售门店”的 web 服务程序。实现“新零售门店”web 服务程序的部署。要求通过一个截屏显示上面设定的内容用红色记号分别圈出网站、端口，并截屏另存为 C-1-2. jpg。

对新零售门店服务器端的 web.config 数据库配置部分进行完善并截图，体现服务器 IP，用户名，密码，并将该部分进行截图，要求使用红色记号圈出表示，将截图另存为 C-1-3. jpg。

登陆 Web 端新零售门店管理系统，创建一个新门店，店名“科技园店”，门店编号：166+三位工位号（不足三位的前面补 0，如工位号为 5，则 166005），营业年份 10，其他参数按正确的数据输入，将带有正确参数的添加界面截图，另存为 C-1-4. jpg。





在 Web 端新零售门店系统为上述门店新增一个员工，员工姓名：员工+三位工位号，员工账号：Staff+三位工位号（不足三位前面补 0，如工位号为 5，则 Staff005），员工密码：123456，所属门店：科技园店，并设置成店长，其他

参数按正确方法自行设置，保存完成后将员工管理界面截图，另存为 C-1-6. jpg。

完成对 PC 端新零售门店管理系统的安装配置，对新零售门店管理系统的配置界面进行截屏，要求使用红色记号圈出配置的参数（如门店服务端的 IP、端口、门店编号），另存为 C-1-7. jpg。


完成配置后，登录 PC 端新零售门店系统，进入设备控制界面，对设备控制界面进行截图，要求要能显示视频监控画面，另存为 C-1-8. jpg。

完成对 PC 端智能门店管理系统的安装配置，进入 PC 端智能门店管理系统，把下表 4 个商品信息进行添加及入库，将带有商品数量、商品图片的商品管理界面截图（每种商品需使用竞赛资料提供的商品图片），另存为 C-1-9. jpg。

名称	条码	价格	单位	数量
华为 mate20		3999	部	2
小米 Mix3		3299	台	3
荣耀 v20		3599	部	3
IPhoneXS		8999	部	2

2、室内环境系统部署

利用云平台设计应用功能创建一个项目场景，使用图形化工具：项目生成器创建应用，应用名称：室内环境控制。设计界面具体参照下图。



➤ 界面布局清晰，并且整体结构与样图一致。

- 界面上的设备需要包含：温湿度传感器。
- 界面使用资源文件中的“背景图.png”作为界面背景图。
- 温、湿度历史信息折线图要求尺寸设置成 600*250，不显示标题信息，数据源为温湿度传感器中监测到的温、湿度数据，背景色设置成 rgba(247, 245, 240, 1)。
- 温、湿度历史信息折线图中温度显示数值与线条颜色都设置成 rgba(231, 148, 107, 1)。使用平滑折线，不显示折线区域。
- 温、湿度历史信息折线图中湿度显示数值与线条颜色都设置成 rgba(9, 36, 241, 1)。使用平滑折线，不显示折线区域。
- 温、湿度历史信息折线图要求设置按分钟显示距今 7 分钟内的数据信息。
- 使用仪表盘显示温度实时信息，要求仪表盘尺寸设置成 250*250，标题字体使用 18 号（居中显示），标题和实时温度值显示颜色设置成 rgba(19, 15, 232, 1)，数据源设置成温湿度传感器的温度监测信息。
- 温度仪表盘显示范围在-20~50 之间，仪表盘需要设置透明背景，指针设置颜色为 rgba(235, 238, 185, 1)。
- 使用仪表盘显示湿度实时信息，要求仪表盘尺寸设置成 250*250，标题字体使用 18 号（居中显示），标题和实时湿度值显示颜色设置成 rgba(242, 255, 0, 1)，数据源设置成温湿度传感器的湿度监测信息。
- 温度仪表盘显示范围在 0~100 之间，仪表盘需要设置透明背景，指针设置颜色为 rgba(23, 177, 93, 1)。

注意：在设计过程中为了防止意外关闭导致的数据丢失，需要定期对设计中的应用进行“保存”操作，并且在设计完毕后点击“重新发布”按钮。


完成以上配置请做以下步骤：

- ◆ 打开设计好的项目预览界面（要求可以看到实时温、湿度信息，可以看到折线图有具体数据），将界面截图另存为 C-1-1. jpg。
- ◆ 请将折线图数据配置部分截图另存为 C-1-2. jpg。
- ◆ 下载设计好的应用保存文件另存为 C-1-3. zip。

3、安防预警系统部署

利用云平台设计应用功能创建一个项目场景，使用图形化工具：项目生成

器创建应用，应用名称：安防预警，设计界面具体参照下图。



设计要求:

- 界面布局清晰，并且整体结构与样图一致。
- 界面上的设备需要包含：烟雾、人体、风扇、报警灯、摄像机。
- 界面使用资源文件中的“背景图.png”作为界面背景图。
- 摄像机设备要去隐藏标题，尺寸设置成 450*330。摄像机设备无需接入实时监控画面到应用中。
- 烟雾设备要求标题字体使用 18 号，内容背景色设置成 rgba(218, 227, 56, 1)。
- 人体设备要求标题字体使用 18 号，内容背景色设置成 rgba(218, 227, 56, 1)。
- 使用图片控件展示风扇设备运行状态，要求将控件背景设置成透明。风扇开启状态时使用“风扇开启.png”图片表示，关闭状态时使用“风扇关闭.png”图片表示。
- 使用图片控件展示报警灯设备运行状态，要求将控件背景设置成透明。报警灯开启状态时使用“报警灯开启.png”图片表示，关闭状态时使用“报警灯关闭.png”图片表示。
- 在策略管理中添加 1 条策略：当检测到烟雾信息时，报警灯亮起同时启动排气扇（风扇）。同时启动策略。

注意：在设计过程中为了防止意外关闭导致的数据丢失，需要定期对设计中的应用进行“保存”操作，并且在设计完毕后点击“重新发布”按钮。

完成以上配置请做以下步骤:

- ◆ 打开设计后的预览界面，将界面截图另存为 C-2-1. jpg。
- ◆ 打开策略管理界面（要求页面中可以看到本任务要求配置的策略信息），将界面另存为 C-2-2. jpg。
- ◆ 将风扇和报警灯同时启动的界面截图另存为 C-2-3. jpg。
- ◆ 将策略：“当检测到烟雾信息时，报警灯亮起同时启动风扇” 执行记录界面截图（要求截图中可以看到历史执行记录），另存为 C-2-4. jpg。
- ◆ 下载设计好的应用保存文件另存为 C-2-5. zip。

模块 D：物联网平台运行维护（20 分）

***注：**根据要求完成相应的任务，本模块的结果文件需保存到 U 盘“提交资料\模块 D”文件夹下。

1、系统故障处理

在施工过程中发现部分设备存在配置参数不确定，设备无法访问等问题，请根据以下要求完成设备故障的修复。

任务要求：

- 使用给定的照片发现无法通过摄像头识别到具体的人脸信息，经过测试发现是摄像头底库中未配置人员数据，请在底库中完成人员数据配置。
- 出于安全考虑，需要对服务器计算机配置规则：禁止工作站计算机访问本机任何程序或者端口，暂不启用此规则。
- 需要测量 NB-IoT 模块 R6 电阻值，判断设备供电是否正常。

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 请完成摄像头人员底库信息配置，完成后将可以看到人员姓名和头像的界面截图，另存为 D-1-1. jpg。
- ◆ 服务器计算机按照要求配置规则完成后，请将可以看到符合题目要求的配置结果界面截图，另存为 D-1-2. jpg。
- ◆ 请将万用表测量结果界面截图，另存为 D-1-3. jpg。

2、物联网操作系统安全维护

在物联网系统中通常会发生一些安全问题，作为物联网工程师需对系统进行安全的配置。请对服务器电脑上部署的虚拟机 Ubuntu 操作系统进行安全维护工作，并使用账号、密码登录系统，完成指定的功能配置。

任务要求：

- 登录 Ubuntu 系统，根据“Ubuntu 系统相关信息”配置网络 IP 地址。

配置信息	值
IP	192.168.【工位号】.20
帐号	admin
密码	admin

Ubuntu 系统相关信息

- 使用命令在当前目录下创建名为 test 的文件夹。
- 使用命令修改 test 文件夹权限为 755。
- 使用命令查看当前登录系统的用户信息。

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 使用 SSH 登录 Ubuntu 系统，将登录成功界面截图，另存为 D-2-1. jpg。
- ◆ 请使用命令查询网络地址配置结果，请将查询结果界面截图（要求截图中可以看到具体的命令），另存为 D-2-2. jpg。
- ◆ 请将使用命令创建 test 文件夹的界面截图，另存为 D-2-3. jpg。
- ◆ 请将使用命令修改 test 文件夹权限的界面截图，另存为 D-2-4. jpg。
- ◆ 请将使用命令查看系统登录用户信息的界面截图，另存为 D-2-5. jpg。

3、物联网运行环境维护

在物联网软件使用过程中经常会要求安装其他配套的辅助软件来支持物联网软件的运行。请根据以下任务要求完成相关作业并将结果提交到指定位置。

任务要求：

- 登录 Ubuntu 系统，安装 MySql 数据库。
- 数据库安装完成后，创建名为 “AIoTProject” 的数据库。
- 在服务器计算机安装 Navicat 软件，并连接 AIoTProject 数据库，根据下表创建表 Project。

字段	类型	说明
ID	int	
Name	varchar (20)	
Type	Int	

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 请将 Ubuntu 系统安装好 MySql 数据库的界面截图，另存为 D-3-1. jpg。
- ◆ 请将 Navicat 配置连接 AIoTProject 数据库的界面截图，另存为 D-3-

2. jpg。

- ◆ 在 Navicat 软件中，请将 Project 表对应的“设计表”界面打开并截图，另存为 D-3-3. jpg。

2021 年全国职业院校技能大赛

中职组

“物联网技术应用与维护”

任

务

书

(F 卷)

第二赛程

赛位号：_____

竞赛须知

一、竞赛要求

- 4、正确使用设备与工具，严格遵守操作安全规范；
- 5、竞赛过程如有异议，可向现场监考或裁判反映，不得扰乱赛场秩序；
- 6、遵守赛场纪律，尊重监考或裁判人员，服从安排。

二、职业素养与安全意识

- 4、完成竞赛任务，所有操作符合安全操作规范，注意用电安全；
- 5、物联网设备搭建平台、工作台表面整洁，工具摆放、导线头等处理符合职业岗位要求；
- 6、遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场设备、器材。

三、扣分项

- 3、在完成竞赛过程中，因操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，视情节扣 10~20 分，情况严重者取消比赛资格；
- 4、衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等不符合职业规范的行为，视情节扣 5~10 分，情节严重者取消竞赛资格。

四、选手须知

- 1、任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行更换；考试结束后，所提供所有的纸质材料均须留在考场；
- 2、设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作；
- 3、参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到 U 盘的指定位置，未存储到指定位置的文件均不得分；
- 4、比赛过程中，选手如怀疑设备问题，且有明确证据确认损坏由非选手因素造成，可向裁判提交书面说明，经技术人员判断和裁判长裁决认可，

可更换设备，并由裁判长裁决是否补时和补时长度，没有明确证据确认损坏由非选手因素造成设备损坏的，不予更换设备和补时；

- 5、在裁判组宣布竞赛结束后，请选手立即停止对竞赛设备与计算机的任何操作。

五、注意事项

- 5、检查硬件设备、电脑设备是否正常。检查竞赛所需的各项设备、软件和竞赛材料等；
- 6、竞赛任务中所使用的各类软件工具、软件安装文件等，都已拷贝至 U 盘上，请自行根据竞赛任务要求使用；
- 7、竞赛过程中请严格按照竞赛任务中的描述，对各物联网设备进行安装配置、操作使用，对于竞赛前已经连接好的设备，可能与后续的竞赛任务有关，请勿变动；
- 8、竞赛任务完成后，需要保存设备配置，不要关闭任何设备，不要拆动硬件的连接，不要对设备随意加密。

六、竞赛环境

序号	设备名称	单位	数量
1	物联网技术应用竞赛平台	套	1
2	物联网工具箱及耗材包	套	1
3	服务器（计算机上有标注）	台	1
4	工作站（计算机上有标注）	台	1

第二赛程

模块 E：物联网应用辅助开发（25 分）

***注：**根据任务要求完成相应的任务，本模块的结果文件需保存到 U 盘“提交资料\模块 E”文件夹下。


注：在操作本任务前，参赛选手需进行设备选型并安装，组建局域网络，使得工位能正常访问物联网平台。

1、网络链路系统

搭建物联网网络链路环境，在网络链路搭建区域安装相应的设备:IFI 设备、网关、485 采集器（数字量）、485 采集器（模拟量）、交换机、串口服务器、ZigBee 协调器、LoRa 网关等设备，为后续的各功能模块提供稳定的网络传输链路。

任务要求：

- 根据“设备安装布局图”在网络链路搭建区域安装相应的设备，搭建局域网，要求局域网内的网络设备可以访问物联网云平台。



设备安装布局图

选手需要使用黑色电工胶带将物联网设备搭建平台按区域隔离开。

- 请选手需要根据任务需求自行制作网线，各设备组成局域网。
- 请选手使用专门网线, 根据“WAN 口配置表”要求完成路由器 WAN 口的配

置

序号	网络配置项	网络配置内容
1	WAN 口连接类型	固定 IP 地址
2	IP 地址	192.168.0.【工位号】
3	子网掩码	255.255.255.0
4	网关	192.168.0.254
5	首选 DNS 服务器	192.168.0.254

WAN 口配置表

- 根据“无线网络配置要求”完成路由器无线未设置。

序号	网络配置项	网络配置内容
无线设置		
1	无线网络名称（SSID）	“ZZ+【两位工位号】”
2	无线密码	自行设定
2. 4G 高级设置		
1	无线信道	自动
2	无线模式	11bgn mixed
3	频段带宽	40/20MHz 自动

无线网络配置要求

- 根据“局域网配置表”要求，完成路由器 LAN 口相关配置，完成有线局域网网络的搭建。

序号	网络配置项	网络配置内容
1	LAN 口 IP 设置	手动
2	IP 地址	192.168.【工位号】.1
3	子网掩码	255.255.255.0

局域网配置表

- 根据“串口服务器端口配置表”的内容，完成串口服务器指定端的配置。

序号	设备	连接端口	端口号及波特率
1	ADAM 系列、RGB 灯带	COM1	9600

2	超声波传感器	COM2	9600
3	UHF 射频读写器	COM3	115200
4	LED 显示屏	COM4	9600
5	卫星定位	COM5	9600

串口服务器端口配置表

- 根据“ZigBee 配置表”配置协调器及节点。

设备	参数	值
所有模块	网络号 (PanID)	21+ 【两位工位号】
	信道号 (Channel)	自行设定
	序列号	自行设定
传感器模块	传感器类型	对应传感器类型
	波特率	38400
ZigBee 协调器	波特率	38400
四输入模块	波特率	38400

ZigBee 配置表

- 根据“附录：设备 IP 地址表”分配各个网络设备的 IP 地址。

序号	设备名称	配置内容
1	服务器	IP 地址：192.168. 【工位号】.11
2	工作站	IP 地址：192.168. 【工位号】.12
3	网络摄像头	IP 地址：192.168. 【工位号】.13
4	物联网应用开发终端	IP 地址：192.168. 【工位号】.14
5	串口服务器	IP 地址：192.168. 【工位号】.15
6	网关	IP 地址：192.168. 【工位号】.16

设备 IP 分配表

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 将路由器网络设置的界面截图，另存为 E-1-1. jpg。
- ◆ 将路由器无线设置的界面截图，另存为 E-1-2. jpg。
- ◆ 将路由器局域网设置的界面截图，另存为 E-1-3. jpg。

2、物联网应用原型设计

请选手根据要求完成 Axure 原型的设计。

任务要求：

- 使用提供的素材完成原型设计，原型界面要求如下所示

商品名称

条形码

价格

规格

促销折扣：2折

促销价格：5.98元

促销日期：2018-10-01

2018-12-01

描述

添加促销对象

移除促销对象

☐ 不限制促销对象

	姓名	卡号
<input checked="" type="checkbox"/>	张三	1235984954
<input type="checkbox"/>	小李	1316511321

保存

取消

- 设计完成后需要将项目生成 HTML 页面。

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 完成以上功能，请将生成 Axure 工程文件另存为“原型设计.rp”。
- ◆ 请将生成的 HTML 页面打包成压缩文件，另存为“原型设计 HTML.rar”。

3、冻库恒温控制系统建设

游轮需要建设一个恒温冻库用于储藏需冷冻的食品。在冻库内部要求实时监测当前温度，当温度高于-4 摄氏度时，启动冻库内制冷机（风扇代替）进行

降温。请选手在 AIoT 平台上完成虚拟设备监测系统的搭建，温湿度传感器和制冷机都使用 LoRaWAN 通讯。请选手完成 LoRaWAN 通讯服务的配置，完成仪表板的配置，实现冻库的改造。

任务要求：

- 使用在线虚拟设备仿真平台完成冻库恒温控制系统的搭建，完成各设备间正确的连线并启动模拟实验。
- AIoT 平台上通过一个仪表板展示冻库中各传感数据和执行器状态。
- 仪表板上使用不同图片显示制冷机不同的运行状态。
- 仪表板上使用 **Analogue gauge** 部件实时显示监测到的温度信息。
- 仪表板上使用 **Digital gauges** 部件实时显示监测到的湿度信息。
- 仪表板上使用 **Image Map** 部件结合制冷机不同图片展示制冷机的运行状态。
- 仪表板上使用 **Control Widgets** 部件手动控制制冷机的运行或停止。

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 请将使用在线虚拟设备仿真平台实现设备连接且正常运行后的界面截图，另存为 E-3-1. jpg。
- ◆ 请将 LoRaWAN 通讯服务中关于数据通讯服务相关配置的部分截图（要求截图中可以看到具体修改的配置信息并用红圈圈出），另存为 E-3-2. jpg。
- ◆ 请将 LoRaWAN 通讯服务中与 ThingsBoard 建立通讯的部分截图（要求截图中可以看到具体修改的配置信息并用红圈圈出），另存为 E-3-3. jpg。
- ◆ 请将在线虚拟设备仿真平台温湿度传感器连接的 LoRaWAN 设备与 LoRaWAN 通讯服务建立关系的界面截图，另存为 E-3-4. jpg。
- ◆ 请将仪表板界面截图，另存为 E-3-5. jpg。要求仪表板中可以看到使用 **Analogue gauge** 展示具体的温度信息、使用 **Digital gauges** 展示具体的湿度信息、使用 **Control Widgets** 部件展示制冷机控制开关、使用 **Image Map** 展示风扇运行状态。

4、设备无线通讯功能开发

任务要求： 要求开发编写一个按键控制 LED 灯的程序。选手需要找到 1

块带有 4 颗 LED 灯的 ZigBee 模块板，由选手独立新建工程并编写、编译代码。

任务要求：

- 主板一上电，D4、D3、D6、D5 灯亮。
- 第一次按下 SW1，D4 亮，其他灯灭。
- 第二次按下 SW1，D3 亮，其他灯灭。
- 第三次按下 SW1，D6 亮，其他灯灭。
- 第四次按下 SW1，D5 亮，其他灯灭。
- 能重复以上第二步至第五步内容。

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 在 Zigbee 板的小辣椒天线贴上“E-4”标签纸。
- ◆ 开发完成后将可以运行此要求的 Zigbee 板安装到物联网设备搭建平台中标注的安装区域，通上电等待裁判验证评分。
- ◆ 请将完整的工程项目文件保存到 U 盘“提交资料\模块 E\题 4”目录下。

5、NB-IoT 模块控制功能开发

作为物联网工程师实现如下功能：使用一个 NB-IoT 模块、一个可燃气体传感器完成一个可燃气体环境监控，考核选手 NB-IoT 开发的知识的掌握。

任务要求：

- 要求使用提供的未完成的工程进行开发；
- 选手自行完成空缺的代码块进行引用。
- 液晶屏上有体现正确可燃气体的数据（可用打火机气体）。

完成以上任务后请做以下步骤：


- ◆ 开发完成后将这些相关设备贴上“E-5”标签纸，安装到物联网设备搭建平台中标注的安装区域，接上电源，等待裁判评判。
- ◆ 请将完整的工程项目文件保存到 U 盘“提交资料\模块 E\题 5”目录下。


6、智慧酒店系统

该任务模拟智慧酒店系统，所用设备，温度（四输入）、协调器、风扇，照明灯，中距离一体机，新建 Android 项目，利用提供的软件资源，安装下面

设计要求，完成智慧酒店系统的开发。

任务要求：





- 程序界面如图所示。
- 通过注册过的 RFID 标签用来模拟酒店的房间卡。
- 当感应到 RFID 且是注册过时风扇、照明灯开，否则关。
- 房间界面实时显示温度信息，显示风扇、照明灯开关状态。
- 要求访问串口服务器的通讯模式为 Data Socket 模式，其端口号由参赛选手自行设置。

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 开发完成后，请将程序以“智慧酒店”命名，发布到物联网应用开发终端，并将该终端安装到物联网设备搭建平台中标注的安装区域，接上网络、电源，等待裁判评判。
- ◆ 把源码拷贝到 U 盘“提交资料\模块 E\题 6”目录下。


7、环境监测功能开发

该任务模拟家庭智能天气表系统，选用温湿度传感器（四输入节点）、ZigBee 协调器连接串口服务器、语音插件。本任务用到的传感器和执行器需要选手自行安装到物联网设备搭建平台中标注的安装区域。


请选手新建 Android 项目，利用提供的软件资源、插件，完成程序的开发。

任务要求：

- 程序界面如图所示



- 程序配置界面如图所示



- 程序要求通过串口服务器获取数据，串口服务器采用 DataSocket 模式进行通讯。
- 程序必须根据配置的信息进行开发。
- 要求实时获取并当前温度、湿度数据，并显示在程序界面对应位置上。
- 要求每隔 5 秒定时语音播报当前的温度，湿度信息，播报内容为：“当前温度 xx 度，当前湿度 xxx Lx”。

完成以上任务后请做以下步骤：

- ◆ 开发完成后，请将程序以“环境监测”命名，发布到物联网应用开发终端，并将该终端安装到物联网设备搭建平台中标注的安装区域，接

上网络、电源，等待裁判评判。

- ◆ 把源码拷贝到 U 盘“提交资料\模块 E\题 7”目录下。
- ◆ 从用户使用角度编写环境监测系统使用说明书文件，另存为“环境监测系统使用说明书文件.doc”。