

Arduino Vinnige Verwysing (Cheat Sheet)

Konsep / Wat jy wil doen	Arduino Kode (Sintaks)	Kort Voorbeeld / Hoe dit werk
Loop een keer (<i>Begin van program</i>)	<code>setup()</code>	<code>void setup() { Serial.begin(9600); }</code>
Herhaal (<i>Loop voortdurend</i>)	<code>loop()</code>	<code>void loop() { /* Herhaal ewig */ }</code>
Stel pen as uitset (<i>Vir LED's, ens.</i>)	<code>pinMode(pin, OUTPUT);</code>	<code>pinMode(8, OUTPUT);</code>
Stel pen as inset (<i>Vir knoppies, ens.</i>)	<code>pinMode(pin, INPUT);</code>	<code>pinMode(2, INPUT);</code>
Skakel uitset aan/af	<code>digitalWrite(pin, HIGH/LOW);</code>	<code>digitalWrite(8, HIGH); // Skakel pin 8 aan</code>
Lees digitale inset (<i>Knoppie gedruk?</i>)	<code>digitalRead(pin);</code>	<code>int knoppie = digitalRead(2);</code>
Lees analoog inset (<i>Potentiometer / 0–1023</i>)	<code>analogRead(A0);</code>	<code>int waarde = analogRead(A0);</code>
Wag (tydperk) (<i>in millisekondes</i>)	<code>delay(ms);</code>	<code>delay(1000); // Wag 1 sekonde (1000ms)</code>
Druk teks op skerm	<code>Serial.print("Teks");</code>	<code>Serial.print("Hallo");</code>
Druk teks op skerm met nuwe lyn daarna	<code>Serial.println("Teks");</code>	<code>Serial.println("Welkom!");</code>
Skep 'n getal (<i>Veranderlike</i>)	<code>int naam = getal;</code>	<code>int wagTyd = 500;</code>
Maak 'n besluit (<i>As / Anders</i>)	<code>if (...) { ... }</code>	<code>if (waarde > 500) { digitalWrite(8, HIGH); }</code>
Maak 'n besluit (<i>As / Anders</i>)	<code>if (...) { ... } else { ... }</code>	<code>if (waarde > 500) { digitalWrite(8, HIGH); } else { digitalWrite(8, LOW); }</code>
Maak 'n besluit (<i>As / Anders As / Anders</i>)	<code>if (...) { ... } else if (...) { ... } else { ... }</code>	<code>if (waarde > 700) { digitalWrite(8, HIGH); } else if (waarde > 400) { digitalWrite(8, LOW); } else { digitalWrite(7, HIGH); }</code>