











LOSAS DE H°A° H-21 ACERO 42/50

NIVEL	POSICION	LUZ (m)	GRADO DE EMPOTRAMIENTO	CARGAS (kg/m)		DIMENSIONES		MOMENTO TRAMO (kgm)	ARMADURA PRINCIPAL			ARMADURA REPARTICION			REACCIONES (kg)		OBSERVACIONES	DATOS AUXILIARES	
				p	diagrama	h	d		cm2	o	separ	cm2	o	separ	Rx	Ry		luz transv.	k carga
S/PB	L01	3.65	1/8	706		9.5	11	1176	5.73	12	20	1.15	6	20	1288	1288			1.000
	L02	0.80	1/2	658		7.5	9	211	1.30	12	20	0.30	6	20	526	---	Voladizo: un solo apoyo.		1.000
	L03	4.15	1/8	754		11.5	13	1623	6.53	12	17	1.31	6	20	1565	1565			1.000
	L04	3.73	1/8	706		9.5	11	1228	5.98	12	19	1.20	6	20	1317	1317			1.000
	L05	3.73	1/8	706		9.5	11	1228	5.98	12	19	1.20	6	20	1317	1317			1.000
	L06	2.15	1/8	634		6.5	8	366	2.61	12	20	0.52	6	20	682	682			1.000
	L07 (x)	4.85	1/8	467		10.5	12	1374	6.06	12	19	1.21	6	20	1133	1133	Losa cruzada 4,85 × 5,60 (ly/lx = 1,15). Direccion corta: toma el 64% de la carga por reparto de Marcus.	5.6	0.640
	L07 (y)	5.60	1/8	263		10.5	12	1030	4.54	12	20	0.91	6	20	736	736	Misma losa, direccion larga: toma el 36% restante. La armadura va cruzada con la fila anterior.	4.85	0.360
	L08	0.75	1/2	682		8.5	10	192	1.04	12	20	0.30	6	20	512	---	Voladizo: un solo apoyo.		1.000
S/PA	L09	4.20	1/8	664		11.5	13	1464	5.89	12	19	1.18	6	20	1394	1394			1.000
	L10 (x)	4.85	1/8	449		10.5	12	1319	5.81	12	19	1.16	6	20	1088	1088	Losa cruzada 4,85 × 6,00 (ly/lx = 1,24). Direccion corta: toma el 70% de la carga por reparto de Marcus.	6	0.701
	L10 (y)	6.00	1/8	191		10.5	12	862	3.80	12	20	0.76	6	20	574	574	Misma losa, direccion larga: toma el 30% restante. La armadura va cruzada con la fila anterior.	4.85	0.299