

Revisão — Álgebra Linear

Disciplina: Álgebra Linear — UNIFIL, Departamento de Computação **Professor:** Me. Guilherme C. Agostinetti **Material de origem:** quatro conjuntos de slides, na ordem em que foram dados:

#	Slides	Data	Lâminas
1	Matrizes I	14/07/2026	46
2	Matrizes II	14/07/2026	32
3	Determinantes	19/08/2026	48
4	Sistemas Lineares	02/09/2026	33

O que este documento é: a matéria dos quatro conjuntos reorganizada em ordem de estudo, com **todos os exercícios propostos resolvidos e conferidos por cálculo independente**, a errata dos slides, e um simulado com gabarito no fim.

Aviso sobre três respostas dos slides. Recalculei todo exercício numérico destes slides por dois caminhos distintos (eliminação gaussiana em frações exatas e expansão por cofatores). **Três respostas impressas nos slides não fecham** — estão listadas e demonstradas na seção 13. Não são erros seus se você chegou a outro número.

Índice

Seção	Assunto
0	O fio que liga tudo: por que estes quatro assuntos são um só
1–5	Matrizes I — definição, tipos, igualdade, transposta, adição, escalar
6–8	Matrizes II — produto, inversa, matrizes especiais
9–11	Determinantes — ordem 2 e 3, propriedades, Laplace, inversa por cofator
12	Sistemas Lineares — classificação e escalonamento
13	Errata conferida dos slides
14	Exercícios resolvidos (todos os dos slides)
15	Simulado + gabarito

0. O fio que liga tudo

Os quatro conjuntos de slides parecem quatro assuntos. São **um só**, e perceber isso vale mais do que decorar qualquer fórmula. A cadeia é esta:

Matriz A (n x n)
|
v
det(A) = 0 ?
|
+-----+

NÃO	SIM
A admite inversa A^{-1}	A não admite inversa
Sistema $A \cdot X = B$ tem UMA única solução = SPD	Sistema $A \cdot X = B$ é SPI ou SI (nunca SPD) (nunca solução única)
$X = A^{-1} \cdot B$	

Traduzindo: o determinante é um **único número** que diz, de uma vez, se a matriz é inversível e se o sistema associado tem solução única. É por isso que a ordem dos slides é essa: primeiro você aprende a manipular matrizes, depois a multiplicá-las e invertê-las, depois ganha o teste (**det** 0) que decide se a inversa existe, e só então aplica tudo a sistemas.

As **operações elementares** também aparecem nos três últimos conjuntos, sempre fazendo a mesma coisa:

onde aparece	para quê
Matrizes II	achar A^{-1} — escreve-se A ao lado de I e transforma-se A em I
Determinantes	triangular a matriz e ler a diagonal
Sistemas Lineares	escalonar e resolver por substituição

Uma **técnica, três usos**. Se você dominar as operações elementares, dominou metade da disciplina.

PARTE I — MATRIZES

1. Definição e notação

Uma tabela de dados, **desconsiderado o significado** de linhas e colunas, é uma matriz:

Aluno	1º Bim	2º Bim	3º Bim	4º Bim
Aluno 1	7.5	8.0	9.0	6.5
Aluno 2	6.0	7.5	8.5	7.0
Aluno 3	9.0	8.5	7.0	8.0

Definição. Sejam m, n inteiros positivos. Uma matriz m por n sobre K é dada por $m \times n$ valores a_{ij} , com $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, agrupados em m linhas e n colunas:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

Pontos que caem em prova:

- A **ordem** é sempre **linhas** $\times$ **colunas**, nessa ordem. A de ordem 2×3 tem 2 linhas.
- O índice é sempre a_{ij} = **linha i, coluna j**. Trocar a ordem dos índices é o erro nº 1.

- Os elementos **não precisam ser números**: podem ser polinômios, funções, números complexos.
- Notações aceitas: parênteses (), colchetes [] ou duas barras || ||.

1.1 Lei de formação

Em vez de listar os elementos, dá-se uma regra. Exemplo: $A = (a_{ij})$ com $a_{ij} = i^2 - j^2$ significa “para cada posição, calcule $i^2 - j^2$ ”. Resolvido no E2 da seção 14.

2. Os onze tipos de matriz

Tipo	Condição	Exemplo
Nula	$a_{ij} = 0$ para todo i, j	$[[0,0],[0,0]]$
Quadrada	$m = n$	$[[1,2],[3,4]]$
Linha	uma única linha	$[1\ 2\ 3]$
Coluna	uma única coluna	$[1; 2; 3]$
Diagonal	quadrada com $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$	$[[1,0,0],[0,5,0],[0,0,9]]$
Identidade I	diagonal com $a_{ii} = 1$	$[[1,0],[0,1]]$
Triangular superior	$a_{ij} = 0$ para $i > j$ (zeros abaixo)	$[[1,2,3],[0,4,5],[0,0,6]]$
Triangular inferior	$a_{ij} = 0$ para $i < j$ (zeros acima)	$[[1,0,0],[2,4,0],[3,5,6]]$
Simétrica	$A = A^T$, isto é $a_{ij} = a_{ji}$	$[[1,3,-10],[3,0,5],[-10,5,2]]$
Antissimétrica	$A = -A^T$, isto é $a_{ij} = -a_{ji}$	$[[0,2,-3],[-2,0,4],[3,-4,0]]$
Ortogonal	$A^{-1} = A^T$, isto é $A \cdot A^T = I$	ver §8.1

Macete para não trocar triangular superior com inferior: o nome descreve **onde estão os números**, não onde estão os zeros. Triangular **superior** = os números ocupam a parte de cima.

Detalhe da antissimétrica que cai em prova: como $a_{ii} = -a_{ii}$, a diagonal principal é **sempre toda zero**. Não é uma escolha do exemplo — é consequência da definição.

3. Igualdade de matrizes

$A = B$ se e somente se as duas condições valerem juntas:

1. **Mesma ordem** ($m = v$ e $n = u$)
2. **Todos os elementos correspondentes iguais**

Os slides dão um exemplo bonito de que a igualdade é de **valor**, não de aparência:

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{25} & \sin 30^\circ \\ -3/4 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 1/2 \\ -0,75 & 1 \end{bmatrix}$$

São iguais, porque $\sqrt{25} = 5$, $\sin 30^\circ = 1/2$, $-3/4 = -0,75$ e $1 = 1$.

A aplicação prática é **montar sistemas**: igualar duas matrizes com incógnitas gera uma equação por posição. (E3 na seção 14.)

4. Transposição

Definição. $B = A^T$ quando $b_{ij} = a_{ji}$ — ou seja, **as linhas de B são as colunas de A**.

O slide 24 de Matrizes I escreve “se as **linhas** de B forem iguais às **linhas** de A”. Está errado — seria a matriz original. O correto é **linhas de B = colunas de A**. (Item 13.4 da errata.)

Se A é $m \times n$, então A^T é $n \times m$. **A ordem inverte.**

4.1 As cinco propriedades da transposta

Propriedade	Fórmula
Transposta da transposta	$(A^T)^T = A$
Soma	$(A + B)^T = A^T + B^T$
Produto por escalar	$(\mu A)^T = \mu A^T$
Identidade	$I^T = I$
Diagonal	se D é diagonal, $D^T = D$

E, de Matrizes II, a que mais cai: **transposta do produto** — $(AB)^T = B^T A^T$, em que a ordem dos fatores **inverte**.

A inversão de ordem em $(AB)^T = B^T A^T$ é a pegadinha mais cobrada da matéria. Não é $A^T B^T$. A mesma inversão acontece na inversa: $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.

5. Adição e multiplicação por escalar

Adição (só entre matrizes de **mesma ordem**): $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$ — soma elemento a elemento.

Escalar: $A = [\cdot \cdot a]$ — multiplica **todos** os elementos.

5.1 As oito propriedades

#	Propriedade	Nome
I	$A + (B + C) = (A + B) + C$	associatividade
II	$A + B = B + A$	comutatividade
III	$A + 0 = A$	elemento nulo
IV	$A + (-A) = 0$	inverso aditivo
V	$\mu(A + B) = \mu A + \mu B$	distributividade do escalar
VI	$0 \cdot A = 0$	multiplicação por zero
VII	$(\mu \nu)A = \mu(\nu A)$	associatividade escalar
VIII	$1 \cdot A = A$	elemento neutro

Note que a **soma é comutativa** (II). Guarde isso, porque o **produto de matrizes não é** — e essa é a diferença mais importante entre as duas operações.

6. Produto de matrizes

6.1 De onde vem

O produto não é “multiplicar elemento a elemento”. Ele nasce de uma operação concreta: **média ponderada**. Com as notas em N e os pesos em P:

N (3x4)		P (4x1)		N · P (3x1)
7.5 8.0 6.5 9.0		1/10		7.875
6.0 7.0 8.5 7.5	x	2/10	=	7.375
9.0 9.5 8.0 8.5		3/10		8.375
		4/10		

Cada elemento do resultado é **uma linha vezes uma coluna**, somando os produtos. É literalmente o cálculo da média ponderada de cada aluno.

6.2 A definição

Sejam $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$. O produto $A \cdot B = [c_{ij}]$ tem

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

6.3 A regra de compatibilidade (a mais importante)

$$\begin{matrix} A & (m \times n) \\ \sim \sim \sim \end{matrix} \cdot \begin{matrix} B & (n \times s) \\ \sim \sim \sim \end{matrix} = \begin{matrix} C & (m \times s) \end{matrix}$$

estes DOIS têm que ser iguais

$$\begin{matrix} \sim \sim \sim & & \sim \sim \sim \end{matrix}$$

estes DOIS formam a ordem do resultado

Só existe produto se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. O resultado tem as linhas de A e as colunas de B.

Consequência: **AB pode existir e BA não existir**. E mesmo quando os dois existem, **AB $\neq$ BA em geral**. O produto de matrizes **não é comutativo** — é a diferença fundamental em relação a tudo o que você viu antes.

6.4 As seis propriedades do produto

#	Propriedade	Nome
I	$(AB)C = A(BC)$	associatividade
II	$A(B + C) = AB + AC$	distributiva à direita
III	$(A + B)C = AC + BC$	distributiva à esquerda
IV	$(AB) = (A)B$	compatibilidade com escalar
V	$A \cdot 0 = 0$	matriz nula
VI	$(AB)^T = B^T A^T$	transposta do produto — ordem inverte

Não está na lista, e é de propósito: comutatividade. $AB \neq BA$.

7. Matriz inversa

Definição. A (quadrada, $n \times n$) **admite inversa** se existe B tal que

$$A \cdot B = B \cdot A = I$$

Nesse caso $B = A^{-1}$. Repare que a definição exige **os dois produtos** — é por isso que só matriz quadrada pode ter inversa.

7.1 As três operações elementares

Chamando **fila** o que pode ser linha ou coluna:

1. **Permutar** duas filas.
2. **Multiplicar** uma fila por um número real **não nulo**.
3. **Somar** a uma fila outra fila multiplicada por um real não nulo.

Dois matrizes são **equivalentes** ($A \sim B$) se uma sucessão finita de operações elementares leva de A a B.

7.2 O teorema e o método

Teorema. A admite inversa se e somente se $A \sim I$. E: a mesma sucessão de operações elementares que transforma A em I transforma I na inversa de A .

Método prático:

1. Escreva A e, ao lado, I da mesma ordem, separadas por uma linha tracejada: $[A \mid I]$.
2. Por operações elementares, transforme A em I , **aplicando simultaneamente as mesmas operações** à matriz da direita.
3. Quando a esquerda virar I , a direita é A^{-1} : $[I \mid A^{-1}]$.

Se em algum momento surgir uma **linha inteira de zeros** à esquerda, A não é equivalente a I e **não tem inversa**.

7.3 As três propriedades da inversa

Propriedade	Fórmula
Inversa da inversa	$(A^{-1})^{-1} = A$
Produto	$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ — ordem inverte
Transposta	$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

8. Mais tipos de matrizes

8.1 Ortogonal

M é ortogonal quando $M^{-1} = M^t$, ou seja $M \cdot M^t = M^t \cdot M = I$.

O teste rápido, que os slides não dão mas economiza muito tempo: M é ortogonal se e somente se suas **linhas formam um conjunto ortonormal** — cada linha tem norma 1, e o produto escalar entre duas linhas distintas é 0. (O mesmo vale para as colunas.)

8.2 Potência de matriz

$A^n = A$ multiplicada por si mesma n vezes. **Só faz sentido para matriz quadrada.**

8.3 Periódica, idempotente, nilpotente

Tipo	Condição	Período / índice
Periódica	$A^n = A$ com $n \geq 2$	período = $n - 1$, com n o menor que satisfaz
Idempotente	$A^2 = A$	caso particular da periódica: período $2 - 1 = 1$
Nilpotente	$A^p = 0$ para algum inteiro positivo p	índice = menor p que zera

Consequência prática da idempotência: se $A^2 = A$, então $A^3 = A = \dots = A = A$. Uma matriz idempotente elevada a **qualquer** potência continua sendo ela mesma.

A nilpotente é o contraexemplo mais importante da álgebra linear: ela mostra que $A^2 = 0$ **não** implica $A = 0$. Nos números reais, $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$. Em matrizes, não. (Ver E22 na seção 14: uma matriz 3×3 sem um único zero cujo quadrado é a matriz nula.)

PARTE II — DETERMINANTES

9. Definição e cálculo

História: desenvolvido **simultaneamente** na Alemanha e no Japão — Leibniz (1646–1716) e Seki Shinsuke Kowa (1642–1708), ambos resolvendo problemas de eliminação necessários à solução de sistemas lineares (BOYER, 1988).

Definição (SOARES, 1979). “*Determinante é a somatória de todos os produtos possíveis dos n elementos de uma matriz quadrada, de maneira que em cada parcela — formada por um produto — não haja dois elementos pertencentes a uma mesma linha e/ou coluna.*”

Determinante só existe para matriz QUADRADA. Não existe determinante de uma matriz 2×3 .

9.1 Ordem 2

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária.

9.2 Ordem 3 — Regra de Sarrus

1. **Repita as duas primeiras colunas** à direita da matriz.
2. Some os produtos das três diagonais no sentido da **principal** ().
3. Some os produtos das três diagonais no sentido da **secundária** ().
4. $\det A = (\text{passo 2}) - (\text{passo 3})$.

$$\det A = (a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}) - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33})$$

Sarrus só vale para ordem 3. Não existe “Sarrus de ordem 4”. Para $n \geq 4$ use Laplace ou triangulação. Tentar estender Sarrus é um erro clássico e dá número errado.

10. As onze propriedades

Todas valem para matriz quadrada. As três marcadas com (*) são as que mais aparecem em prova.

#	Propriedade	Uso
1	O determinante é único — não importa o caminho de cálculo	garante que Sarrus, Laplace e triangulação dão o mesmo número
2	$\det A = \det A$	tudo que vale para linha vale para coluna
3	Fila nula $\det A = 0$	atalho visual
4	(*) Matriz triangular $\det =$ produto da diagonal principal	base da triangulação
5	Multiplicar uma fila por $\det B =$ $\cdot \det A$	cuidado: é uma fila, não a matriz
6	Permutar duas filas $\det B =$ $-\det A$	cada troca inverte o sinal

#	Propriedade	Uso
7	Duas filas iguais ou proporcionais $\det A = 0$	atalho visual
8	(*) Somar a uma fila um múltiplo de outra $\det B = \det A$	não muda nada — é o que permite escalonar de graça
9	(*) Teorema de Binet: $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$	
10	$\det(A^{-1}) = 1 / \det A$	
11	(*) A tem inversa $\det(A) \neq 0$	o teste decisivo

10.1 As três operações elementares e o determinante

Esta tabela é o resumo operacional das propriedades 5, 6 e 8 — e é o que você usa ao triangular:

operação elementar	efeito no determinante
permutar duas filas	troca o sinal
multiplicar uma fila por λ	multiplica por λ
somar a uma fila um múltiplo de outra	não altera

É por isso que a **triangulação** funciona: você usa só a terceira operação (de graça), chega a uma triangular, e lê o produto da diagonal. Se precisou permutar, conte os sinais.

10.2 Demonstração de $\det(A^{-1}) = 1/\det A$

Curta e cai em prova:

$$A \cdot A^{-1} = I \quad \text{e} \quad \det I = 1$$

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = 1 \quad (\text{Binet})$$

$$\Rightarrow \det A^{-1} = 1 / \det A$$

E daí sai a propriedade 11: se $\det A = 0$, a igualdade $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$ é impossível (daria $0 = 1$). Logo $\det A = 0$ **não existe inversa**.

11. Laplace e inversa por cofator

11.1 Menor complementar e cofator

- **M** (menor complementar): a submatriz que sobra ao **remover a linha i e a coluna j**.
- **C** (cofator): $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij})$

O sinal $(-1)^{i+j}$ segue o **tabuleiro de xadrez**, começando com + no canto superior esquerdo:

+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+

11.2 Desenvolvimento de Laplace

$\det A = \sum a_{ij} \cdot C_{ij}$ (fixando uma linha i , variando j ;
ou fixando uma coluna j , variando i)

Você escolhe **qualquer** linha ou coluna. O resultado é o mesmo (propriedade 1).

A estratégia que economiza metade do tempo: escolha a linha ou coluna com **mais zeros**. Cada zero mata um cofator inteiro, porque $0 \cdot C = 0$ e você nem precisa calcular aquele determinante. No exercício 5×5 dos slides, a segunda linha é $(0, 4, 0, 0, 0)$ — desenvolvendo por ela, **um único cofator** precisa ser calculado, em vez de cinco.

11.3 Inversa pelo método dos cofatores

Seja A quadrada com $\det(A) \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

onde $\text{adj}(A)$ é a **matriz adjunta** = **transposta da matriz dos cofatores**:

$\text{adj}(A) = C^T$, com $C = (C_{ij})$, $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ji})$

Não esqueça de transpor. O erro mais comum neste método é calcular a matriz dos cofatores e dividir por $\det(A)$ sem transpor. A adjunta é C^T , não C .

Atalho para ordem 2 (vale a pena decorar):

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Troca os elementos da diagonal principal, inverte o sinal da secundária, divide pelo determinante.

PARTE III — SISTEMAS LINEARES

12. Equações e sistemas

12.1 Equação linear

$$a_1x + a_2x + \dots + a_nx = b$$

- $a_1 \dots a_n$ — **coeficientes**
- $x \dots x$ — **incógnitas**
- b — **termo independente**

O teste de linearidade: toda incógnita aparece elevada à **primeira potência** e **nunca multiplicada** por outra incógnita.

Lineares	Não lineares	Por quê
$x + y = 2$	$xy + y = 2$	produto de incógnitas
$3x + 2y - z = -1$	$x^2 + z = 2$	incógnita ao quadrado
$\frac{1}{2}x + 4y - 2z + a - 3b = -5$		
$x^2 + 2x + 3x + 4x + 5x = 0$		

Homogênea: termo independente igual a zero ($\dots = 0$). Toda equação linear homogênea admite a **solução trivial** — todas as incógnitas valendo zero.

Uma equação linear pode ter **infinitas soluções**, **uma solução** ou **nenhuma**.

12.2 Sistema linear e forma matricial

Um conjunto de uma ou mais equações lineares nas mesmas incógnitas. Todo sistema se escreve como $A \cdot X = B$:

$$\begin{array}{l|l|l|l|l} 2x + 3y = -1 & & 2 & 3 & | & x & & -1 \\ 3x + 2y = -4 & \Leftrightarrow & 3 & 2 & | & y & & -4 \\ 4x - y = -5 & & 4 & -1 & | & & & -5 \end{array}$$

coeficientes incóg. independentes

Matriz ampliada: junta-se a coluna dos termos independentes à matriz dos coeficientes, $[A \mid B]$. É nela que se aplicam as operações elementares.

12.3 A classificação (o item mais cobrado)

Sigla	Nome	Soluções	Geometria (2 incógnitas)
SPD	Sistema Possível e Determinado	uma única	retas concorrentes — um ponto
SPI	Sistema Possível e Indeterminado	infinitas	retas coincidentes — uma sobre a outra
SI	Sistema Impossível	nenhuma	retas paralelas — sem interseção

Como reconhecer ao escalonar — este é o quadro que resolve praticamente toda questão de classificação:

o que aparece na matriz escalonada	conclusão
uma linha de coeficientes toda zero com termo independente $k \neq 0$ (ex.: $0y = 7$)	SI
uma linha inteiramente nula, termo independente incluído (ex.: $0x = 0$)	SPI
n° de equações não nulas = n° de incógnitas	SPD
n° de equações não nulas < n° de incógnitas	SPI

Sistema homogêneo nunca é SI. Ele sempre aceita a solução trivial, então é **sempre possível** — SPD (só a trivial) ou SPI (a trivial mais infinitas outras). Se uma questão pedir “para que valores o sistema homogêneo é impossível”, a resposta é **nenhum**.

12.4 Forma escalonada

Uma matriz está **escalonada** quando:

1. $a_{ii} \neq 0$;
2. o número de zeros no início de cada linha **aumenta estritamente** de uma linha para a seguinte, exceto se a linha for toda nula;
3. as linhas nulas, se existirem, são as **últimas** (e podem ser ignoradas).

Para escalonar, usam-se as **mesmas três operações elementares** já vistas.

12.5 Resolução: escalonar e substituir de baixo para cima

$$\begin{array}{l|l} 2x + y - z = 3 & | 2 \quad 1 \quad -1 \quad | \quad 3 \quad | \\ 6y + 2z = -2 & | 0 \quad 6 \quad 2 \quad | \quad -2 \quad | \\ 3z = 6 & | 0 \quad 0 \quad 3 \quad | \quad 6 \quad | \end{array} \quad \Leftrightarrow$$

Está escalonada. Resolve-se de **trás para frente** (substituição retroativa):

$$\begin{aligned} 3z &= 6 & \Rightarrow & z = 2 \\ 6y + 2(2) &= -2 & \Rightarrow & 6y = -6 & \Rightarrow & y = -1 \\ 2x + (-1) - 2 &= 3 & \Rightarrow & 2x = 6 & \Rightarrow & x = 3 \end{aligned}$$

O método, em uma frase: use operações elementares para trocar o sistema por um sistema **equivalente** na forma escalonada; resolva por substituição; a solução do escalonado é também a solução do original.

13. Errata conferida dos slides

Recalculei todo exercício numérico por eliminação gaussiana em **frações exatas** e, independentemente, por expansão de Laplace. Estes três resultados **não batem** com o que está impresso:

13.1 Determinantes, Exemplo 18 — o slide diz 33; o correto é 34

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Desenvolvendo pela **terceira coluna** (entradas 0, 3, 0, 1 — só dois cofatores a calcular):

$$\begin{aligned} M_{23} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -7 & M_{43} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det A &= a_{23} \cdot (-1)^{(2+3)} \cdot M_{23} + a_{43} \cdot (-1)^{(4+3)} \cdot M_{43} \\ &= 3 \cdot (-1) \cdot (-7) + 1 \cdot (-1) \cdot (-13) \\ &= 21 + 13 \\ &= 34 \end{aligned}$$

Conferência independente, por triangulação: trocando $L_1 \leftrightarrow L_3$ (um sinal), depois $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$, $L_4 \leftarrow L_4 + L_2$, $L_4 \leftarrow L_4 + L_3$, chega-se à diagonal (1, -1, -6, -17/3), cujo produto é -34; com a troca de linhas, $\det A = +34$.

Os dois caminhos dão 34. O 33 do slide está errado.

13.2 Matrizes II, potência — o slide diz $A^3 = \begin{bmatrix} 41 & 34 \\ 84 & 83 \end{bmatrix}$; o correto é $\begin{bmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \quad A^2 = \begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 16 & 17 \end{vmatrix} \quad (\text{este o slide acerta})$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{vmatrix} 9 \cdot 1 + 8 \cdot 4 & 9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 \\ 16 \cdot 1 + 17 \cdot 4 & 16 \cdot 2 + 17 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{vmatrix}$$

O elemento a_{12} é $9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 = 18 + 24 = 42$, não 34. Os outros três estão certos.

13.3 Matrizes II, Exemplo 6 — os dois lados da identidade não fecham no slide

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (A+B) \cdot C = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad B \cdot C = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \quad A \cdot C + B \cdot C = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$$

O slide imprime $(A+B)C = [[8, -1], [4, 11]]$ mas $AC + BC = [[8, 1], [4, 11]]$ — ou seja, os dois lados de uma identidade que **deveria** dar igual aparecem diferentes. O valor correto é **+1** nos dois: $[[8, 1], [4, 11]]$. (Possivelmente só um sinal de menos indevido na digitação do slide — vale conferir no original.)

13.4 Erros de redação (não mudam resultado, mas atrapalham o estudo)

Slide	Está escrito	Deveria ser
Matrizes I, Def. 1	“com 1 i m, 1 i n”	o segundo é 1 j n
Matrizes I, Ex. 1	“A = a , M (R)” seguido de uma matriz 3×4	a matriz é M
Matrizes I, Def. 13	“as linhas de B iguais às linhas de A”	linhas de B = colunas de A
Matrizes I, §4	seção chamada “Transformação”	o termo técnico é transposição
Matrizes II, Def. 1	“com i = {1..m} e i = {1..n}”	o segundo é j = {1..s}
Matrizes II, Prop. 1	“Seja as Matrizes A, B e C, todas de mesma ordem ”	para produto basta serem compatíveis (colunas de A = linhas de B); exigir mesma ordem é falso
Sist. Lineares, Def. 10	“escalonada (matriz triangular superior)”	escalonada triangular superior: a escalonada não precisa ser quadrada
Sist. Lineares, Ex. 2	(x,y,z) = (2; -1, -5)	ponto-e-vírgula é vírgula

14. Exercícios dos slides, resolvidos

Todos conferidos por cálculo independente.

MATRIZES I

E1. Dada a matriz de notas, identifique **a** , **a** , **a** , o significado de cada um, a média do aluno 2 e o total de pontos do 1º bimestre.

A matriz é 3 × 4 (3 alunos, 4 bimestres) — o slide escreve M , mas a matriz mostrada tem quatro colunas.

elemento	valor	significado
a	8.0	nota do aluno 1 no 2º bimestre
a	8.5	nota do aluno 2 no 3º bimestre
a	7.0	nota do aluno 3 no 3º bimestre

- **Média do aluno 2** = média da **linha 2** = $(6.0 + 7.5 + 8.5 + 7.0) / 4 = 29.0 / 4 = 7.25$
- **Total do 1º bimestre** = soma da **coluna 1** = $7.5 + 6.0 + 9.0 = 22.5$

Generalizando: **média de um aluno** percorre uma **linha**; **estatística de um bimestre** percorre uma **coluna**. Essa leitura é o que a matéria toda quer instalar.

E2. *Descreva a matriz pela lei de formação.*

a) $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = i^2 - j^2$

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1-1 = 0 & a_{12} &= 1-4 = -3 & a_{13} &= 1-9 = -8 \\ a_{21} &= 4-1 = 3 & a_{22} &= 4-4 = 0 & a_{23} &= 4-9 = -5 \end{aligned}$$

$$A = \begin{vmatrix} 0 & -3 & -8 \\ 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

b) $B = (b_{ij})$, com $b_{ij} = 3$ se $i = j$, e $b_{ij} = 2j - 2i$ se $i > j$

A condição $i = j$ cobre a diagonal e tudo acima dela; $i > j$ cobre o que está abaixo.

$$\begin{aligned} b_{11} &= 3 & b_{12} &= 3 & b_{13} &= 3 \\ b_{21} &= 2(1)-2(2) = -2 & b_{22} &= 3 & b_{23} &= 3 \\ b_{31} &= 2(1)-2(3) = -4 & b_{32} &= 2(2)-2(3) = -2 & b_{33} &= 3 \end{aligned}$$

$$B = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -2 & 3 & 3 \\ -4 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

E3. *Determine x , y , z , w tais que $A = B$.*

$$A = \begin{vmatrix} 2x - y & w^2 - 3z \\ 3y & 5w - 7 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 12 & 3 \end{vmatrix}$$

Igualdade elemento a elemento gera quatro equações. **Resolva na ordem que destrava:**

$$\begin{aligned} \text{posição (2,1): } 3y &= 12 & \Rightarrow y &= 4 \\ \text{posição (1,1): } 2x - y &= -4 & \Rightarrow 2x - 4 &= -4 & \Rightarrow 2x &= 0 & \Rightarrow x &= 0 \\ \text{posição (2,2): } 5w - 7 &= 3 & \Rightarrow 5w &= 10 & \Rightarrow w &= 2 \\ \text{posição (1,2): } w^2 - 3z &= 0 & \Rightarrow 4 - 3z &= 0 & \Rightarrow z &= 4/3 \end{aligned}$$

Resposta: $x = 0$, $y = 4$, $z = 4/3$, $w = 2$.

E4 / E5. *Algoritmo que verifique se duas matrizes são iguais (2×2 , depois $n \times m$).*

```
função saoIguais(A, B):
    se linhas(A) != linhas(B) ou colunas(A) != colunas(B):
        retorna falso # ordem diferente: nem compara elementos
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            se A[i][j] != B[i][j]:
                retorna falso # saída antecipada no primeiro diferente
    retorna verdadeiro
```

O ponto do exercício: testar a **ordem primeiro** e sair no primeiro elemento diferente. A versão $n \times m$ é a mesma — é por isso que o professor pede as duas: para você perceber que fixar 2×2 foi uma limitação desnecessária desde o início.

E6. *Transposta de A (3×2).*

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 6 & 0 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 4 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

A é 3×2; A é 2×3. **A ordem inverte.**

E7. *Transposta de A (3×3).*

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -8 \\ 1 & -3 & 2 \\ -8 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz é **simétrica** ($a_{ij} = a_{ji}$: veja o 1 em (1,2) e (2,1); o -8 em (1,3) e (3,1); o 2 em (2,3) e (3,2)). Logo **A = A** — a transposta é a própria matriz.

E8–E12. *Verificações das propriedades da transposta* — já resolvidas nos slides. Resumo do que cada uma mostra:

Ex	Propriedade	Verificação
8	$(A^T)^T = A$	transpor duas vezes volta ao início
9	$(A+B)^T = A^T + B^T$	ambos dão [[6,10], [8,12]]
10	$(A^T)^T = A$	ambos dão [[8,0], [-4,12]]
11	$I^T = I$	a identidade é simétrica
12	$D^T = D$	toda diagonal é simétrica

E13. *Algoritmo de transposição.*

```
função transposta(A):
    B = nova matriz de ordem colunas(A) x linhas(A)      # ordem INVERTIDA
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            B[j][i] = A[i][j]                             # índices trocados
    retorna B
```

A linha que importa é $B[j][i] = A[i][j]$. E note que B precisa ser alocada com a ordem invertida — transpor “no lugar” (*in place*) só funciona para matriz quadrada.

E14. $C = A + B$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{pmatrix}$$

E15 / E16. *Algoritmo de soma (2×2, depois n × n).*

```
função soma(A, B):
    se ordem(A) != ordem(B):
        erro "matrizes de ordens diferentes não podem ser somadas"
    C = nova matriz de mesma ordem
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
    retorna C
```

E17. $B = A$, com $\lambda = \sqrt{2}$.

$$A = \begin{vmatrix} \sqrt{2} & 2 & 1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 18 & 6 \\ 7 & 0 & -2 \end{vmatrix} \quad B = \sqrt{2} \cdot A = \begin{vmatrix} 2 & 2\sqrt{2} & \sqrt{2}/2 \\ 1 & 18\sqrt{2} & 6\sqrt{2} \\ 7\sqrt{2} & 0 & -2\sqrt{2} \end{vmatrix}$$

Contas úteis: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$; $\sqrt{2} \cdot (1/\sqrt{2}) = 1$; $\sqrt{2} \cdot (1/2) = \sqrt{2}/2$.

Os valores fracionários desta matriz foram reconstruídos da extração do PDF — confira as frações contra o slide original antes de usar como gabarito.

E18. $X = 4A - 3B + 5C$.

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & -6 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix} \quad C = \begin{vmatrix} 0 & 9 & 8 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

Calcule elemento a elemento — é a operação mais segura:

$$\begin{aligned} x_{11} &= 4(2) - 3(5) + 5(0) = 8 - 15 + 0 = -7 \\ x_{12} &= 4(3) - 3(-7) + 5(9) = 12 + 21 + 45 = 78 \\ x_{13} &= 4(8) - 3(-9) + 5(8) = 32 + 27 + 40 = 99 \\ x_{21} &= 4(4) - 3(0) + 5(1) = 16 - 0 + 5 = 21 \\ x_{22} &= 4(-1) - 3(4) + 5(4) = -4 - 12 + 20 = 4 \\ x_{23} &= 4(-6) - 3(1) + 5(6) = -24 - 3 + 30 = 3 \end{aligned}$$

$$X = \begin{vmatrix} -7 & 78 & 99 \\ 21 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

Os sinais são a única dificuldade aqui: $-3B$ onde B já tem negativos vira soma. $-3 \cdot (-7) = +21$.

E19–E26. *Verificações das oito propriedades da adição e do escalar* — resolvidas nos slides. Todas conferem. Nada a corrigir.

E27. *Algoritmo de multiplicação por escalar.*

```
função multiplicaEscalar(alfa, A):
    B = nova matriz de mesma ordem que A
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            B[i][j] = alfa * A[i][j]
    retorna B
```

O mais simples dos três: nenhuma verificação de compatibilidade, nenhuma troca de índice.

MATRIZES II

E1. $C = A \cdot B$.

$$A \ (2 \times 3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \quad B \ (3 \times 2) = \begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{vmatrix}$$

Compatível: colunas de A (3) = linhas de B (3). Resultado 2×2 .

$$\begin{aligned} c_{11} &= 1(7) + 2(9) + 3(11) = 7 + 18 + 33 = 58 \\ c_{12} &= 1(8) + 2(10) + 3(12) = 8 + 20 + 36 = 64 \\ c_{21} &= 4(7) + 5(9) + 6(11) = 28 + 45 + 66 = 139 \\ c_{22} &= 4(8) + 5(10) + 6(12) = 32 + 50 + 72 = 154 \end{aligned}$$

$$C = \begin{vmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{vmatrix}$$

E2. $A \cdot B$ com A de ordem 4×2 e B de ordem 2×4 .

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{vmatrix}$$

Compatível ($2 = 2$); resultado 4×4 :

$$A \cdot B = \begin{vmatrix} -11 & -1 & 11 & -13 \\ 9 & 11 & -23 & -18 \\ -17 & 13 & -3 & -61 \\ 59 & 33 & -97 & -8 \end{vmatrix}$$

Repare: duas matrizes “magras” produziram uma 4×4 . E $B \cdot A$ **também existe** aqui, mas é 2×2 — ordem completamente diferente. Demonstração direta de que $AB \neq BA$.

E3. (STEINBRUCH; WINTERLE) Efetue $A \cdot X$.

a)

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x + 6y \\ -5x + 4y \end{vmatrix}$$

b)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -5 & 7 \\ 3 & 9 & -8 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 - 5x_2 + 7x_3 \\ 3x_1 + 9x_2 - 8x_3 \end{vmatrix}$$

O que este exercício está ensinando: o produto $A \cdot X$ reconstrói exatamente o **lado esquerdo de um sistema linear**. É a ponte entre Matrizes II e Sistemas Lineares — todo sistema é $A \cdot X = B$.

E4–E9. Verificações das seis propriedades do produto — resolvidas nos slides. Todas conferem, **exceto o Exemplo 6**, cujo item $(A+B)C$ está com um sinal trocado (ver 13.3).

E10. Verifique se B é a inversa de A .

Par 1:

$$A = \begin{vmatrix} -0,5 & -1,5 & 1 \\ -0,5 & -2,5 & 0,5 \\ -0,5 & -2 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -12 & -4 & 14 \\ 2 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Calculando $A \cdot B$:

$$\begin{aligned} (1,1): & (-0,5)(-12) + (-1,5)(2) + (1)(-2) = 6 - 3 - 2 = 1 \\ (1,2): & (-0,5)(-4) + (-1,5)(0) + (1)(-2) = 2 + 0 - 2 = 0 \\ (1,3): & (-0,5)(14) + (-1,5)(-2) + (1)(4) = -7 + 3 + 4 = 0 \\ (2,1): & (-0,5)(-12) + (-2,5)(2) + (0,5)(-2) = 6 - 5 - 1 = 0 \\ (2,2): & (-0,5)(-4) + (-2,5)(0) + (0,5)(-2) = 2 + 0 - 1 = 1 \\ (2,3): & (-0,5)(14) + (-2,5)(-2) + (0,5)(4) = -7 + 5 + 2 = 0 \\ (3,1): & (-0,5)(-12) + (-2)(2) + (1)(-2) = 6 - 4 - 2 = 0 \\ (3,2): & (-0,5)(-4) + (-2)(0) + (1)(-2) = 2 + 0 - 2 = 0 \end{aligned}$$

$$(3,3): (-0,5)(14) + (-2)(-2) + (1)(4) = -7 + 4 + 4 = 1$$

$$A \cdot B = I. \text{ Sim, } B = A^{-1}.$$

Par 2:

$$A = \begin{vmatrix} -2 & -4 & -6 \\ -4 & -6 & -6 \\ -4 & -4 & -2 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -1,5 & 2 & -1,5 \\ 2 & -2,5 & 1,5 \\ -1 & 1 & -0,5 \end{vmatrix}$$

Mesma verificação, elemento a elemento, dá $A \cdot B = I$. **Sim, $B = A^{-1}$.**

Atalho legítimo: pela definição, $A \cdot B = B \cdot A = I$. Mas para matrizes **quadradas**, se $A \cdot B = I$ então automaticamente $B \cdot A = I$. Basta calcular **um** dos produtos. Em prova isso economiza metade do trabalho.

E11. Inversa de $A = [[1,2], [0,2]]$ por operações elementares.

$$[A | I] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$L2 \leftarrow L2 / 2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}$$

$$L1 \leftarrow L1 - 2L2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0,5 \end{vmatrix}$$

$$\text{Conferência: } [[1,2], [0,2]] \cdot [[1,-1], [0,0.5]] = [[1, -1+1], [0, 1]] = I$$

E12. Inversa de $A = [[1,2,0], [2,3,0], [0,0,3]]$.

Esta matriz é **diagonal por blocos**: um bloco 2×2 no canto superior esquerdo e um bloco 1×1 isolado. Cada bloco se inverte separadamente.

Bloco $[[1,2], [2,3]]$: determinante = $1 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = -1$. Pelo atalho de ordem 2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

Bloco $[3]$: inversa $[1/3]$.

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{vmatrix}$$

$$\text{Conferência: linha 1 de } A \cdot A^{-1} = (1(-3)+2(2)+0, 1(2)+2(-1)+0, 0) = (1, 0, 0)$$

E13. Verifique se M é ortogonal.

$$M = \begin{vmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{vmatrix}$$

M é simétrica, então $M = M^T$, e o teste vira $M^2 = I$:

$$(1,1): (1/2)(1/2) + (\sqrt{3}/2)(\sqrt{3}/2) = 1/4 + 3/4 = 1$$

$$(1,2): (1/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{3}/2)(1/2) = \sqrt{3}/4 + \sqrt{3}/4 = \sqrt{3}/2 \quad (\text{deveria ser } 0)$$

$$M \cdot M = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1 \end{vmatrix} = I$$

Resposta: M NÃO é ortogonal.

Por quê, conceitualmente: as duas linhas têm norma 1 ($\sqrt{(1/4 + 3/4)} = 1$), mas **não são perpendiculares** — o produto escalar entre elas é $\sqrt{3}/2 \neq 0$. Ortogonalidade exige as duas coisas: **normalizadas E perpendiculares.**

Como seria a versão ortogonal: trocando o sinal de um elemento da antidiagonal, $\begin{bmatrix} 1/2, -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2, 1/2 \end{bmatrix}$ é ortogonal — é a matriz de **rotação de 60°**. Toda matriz de rotação é ortogonal. A diferença entre passar e não passar no teste foi um único sinal de menos.

E14. Potência: calcule A^2 e A^3 para $A = \begin{bmatrix} 1, 2 \\ 4, 3 \end{bmatrix}$.

$$A^2 = A \cdot A = \begin{vmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \\ 4 \cdot 1 + 3 \cdot 4 & 4 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 16 & 17 \end{vmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{vmatrix} 9 \cdot 1 + 8 \cdot 4 & 9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 \\ 16 \cdot 1 + 17 \cdot 4 & 16 \cdot 2 + 17 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{vmatrix}$$

$A^3 = \begin{bmatrix} 41, 42 \\ 84, 83 \end{bmatrix}$ — o slide traz 34 no lugar do 42 (ver 13.2).

E15. Verifique que A é idempotente.

$$A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -5 & 5 & -4 \end{vmatrix}$$

Calculando A^2 , linha por linha:

$$\begin{aligned} \text{linha 1: } & (2)(2) + (-1)(-3) + (1)(-5) = 4 + 3 - 5 = 2 \\ & (2)(-1) + (-1)(4) + (1)(5) = -2 - 4 + 5 = -1 \\ & (2)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 2 + 3 - 4 = 1 \\ \text{linha 2: } & (-3)(2) + (4)(-3) + (-3)(-5) = -6 - 12 + 15 = -3 \\ & (-3)(-1) + (4)(4) + (-3)(5) = 3 + 16 - 15 = 4 \\ & (-3)(1) + (4)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 12 + 12 = -3 \\ \text{linha 3: } & (-5)(2) + (5)(-3) + (-4)(-5) = -10 - 15 + 20 = -5 \\ & (-5)(-1) + (5)(4) + (-4)(5) = 5 + 20 - 20 = 5 \\ & (-5)(1) + (5)(-3) + (-4)(-4) = -5 - 15 + 16 = -4 \end{aligned}$$

$A^2 = A$ A é **idempotente**, com período $2 - 1 = 1$. Logo $A^3 = A = \dots = A = A$ para todo n.

E16. Verifique se A é nilpotente.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & -3 \\ -4 & 4 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{linha 1: } & (1)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 1 + 3 - 4 = 0 \\ & (1)(-1) + (-1)(3) + (1)(4) = -1 - 3 + 4 = 0 \\ & (1)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 1 + 3 - 4 = 0 \\ \text{linha 2: } & (-3)(1) + (3)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 9 + 12 = 0 \\ & (-3)(-1) + (3)(3) + (-3)(4) = 3 + 9 - 12 = 0 \\ & (-3)(1) + (3)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 9 + 12 = 0 \\ \text{linha 3: } & (-4)(1) + (4)(-3) + (-4)(-4) = -4 - 12 + 16 = 0 \\ & (-4)(-1) + (4)(3) + (-4)(4) = 4 + 12 - 16 = 0 \\ & (-4)(1) + (4)(-3) + (-4)(-4) = -4 - 12 + 16 = 0 \end{aligned}$$

$$A^2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Sim: A é nilpotente de índice p = 2.

Guarde este exemplo. Uma matriz **sem um único zero** tem quadrado **inteiramente nulo**.

Nos reais, $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$; em matrizes, **não**. É o contraexemplo mais útil da disciplina, e aparece em questões do tipo “verdadeiro ou falso”.

DETERMINANTES

E1. $\det \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = (-2)(3) - (4)(2) = -6 - 8 = -14$ (confere com o slide)

E2. $\det \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} = (-3)(-4) - (-2)(7) = 12 + 14 = 26$

E3. Por Sarrus, $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix}$:

principais: $(3)(-2)(6) + (4)(-9)(7) + (1)(-5)(8) = -36 - 252 - 40 = -328$

secundárias: $(1)(-2)(7) + (3)(-9)(8) + (4)(-5)(6) = -14 - 216 - 120 = -350$

$\det A = -328 - (-350) = 22$

E4. $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$:

$= 1(5 \cdot 8 - 6 \cdot 5) - 2(2 \cdot 8 - 6 \cdot 2) + 3(2 \cdot 5 - 5 \cdot 2)$

$= 1(40 - 30) - 2(16 - 12) + 3(10 - 10)$

$= 10 - 8 + 0 = 2$

E5–E12. *As conjecturas das propriedades* — cada exemplo existe para você **descobrir** a propriedade antes de lê-la:

Ex	Matrizes	Resultados	Propriedade descoberta
5	A e A	ambos -14	$\det A = \det A$
6	3×3 com última linha nula	0	fila nula $\det = 0$
7	$\begin{bmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$	$(-2)(3)(1) = -6$	triangular produto da diagonal
8	A = -14; B (2ª linha × 4) = -56	$-56 = 4 \cdot (-14)$	fila × $\det \times$
10	$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = -5$; linhas trocadas = +5	sinal invertido	permuta troca o sinal
11	$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$ (linhas proporcionais)	$8 - 8 = 0$	filas proporcionais $\det = 0$
12	A = -14; B (L2 ← L2 + 4L1) = -14	iguais	somar múltiplo de outra fila não altera

E9. Sabendo que $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix} = 2$, qual é o determinante de $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 14 & 35 & 42 \\ -2 & -5 & -8 \end{bmatrix}$?

Não calcule — **reconheça os fatores**. Cada linha da nova matriz é um múltiplo de uma linha da original:

linha 1: $(2, 4, 6) = 2 \cdot (1, 2, 3)$

linha 2: $(14, 35, 42) = 7 \cdot (2, 5, 6)$

linha 3: $(-2, -5, -8) = -1 \cdot (2, 5, 8)$

Pela propriedade 5, **cada** fator sai multiplicando:

$$\det = 2 \cdot 7 \cdot (-1) \cdot 2 = -28$$

Resposta: -28.

Atenção à pegadinha conceitual: $\det(kA) = k \cdot \det(A)$ para uma matriz $n \times n$, porque multiplicar a matriz inteira por k multiplica **cada uma das n linhas** por k . Só sai $k \cdot \det(A)$ quando **uma única fila** foi multiplicada.

E13. *Teorema de Binet.*

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = (-1)(1) - (1)(-3) = -1 + 3 = 2$$

$$\det B = (4)(1) - (-1)(-2) = 4 - 2 = 2$$

$$A \cdot B = \begin{vmatrix} (-1)(4) + (1)(-2) & (-1)(-1) + (1)(1) \\ (-3)(4) + (1)(-2) & (-3)(-1) + (1)(1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -14 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\det(A \cdot B) = (-6)(4) - (2)(-14) = -24 + 28 = 4$$

$$\det(A \cdot B) = 4 = 2 \times 2 = \det A \cdot \det B \quad \text{— Teorema de Binet confirmado.}$$

E14. *Calcule A^{-1} , $\det(A)$ e $\det(A^{-1})$ para $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$.*

$\det A = 2$ (calculado acima). Pelo atalho de ordem 2:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,5 & -0,5 \\ 1,5 & -0,5 \end{vmatrix}$$

$$\text{Conferência: } A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} -0,5+1,5 & 0,5-0,5 \\ -1,5+1,5 & 1,5-0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A^{-1}) = (0,5)(-0,5) - (-0,5)(1,5) = -0,25 + 0,75 = 0,5 = 1/2$$

$$\det(A^{-1}) = 1/2 = 1/\det(A)$$

E15. *Demonstre que $\det A^{-1} = 1/\det A$.* — feita na seção 10.2.

E16. *Usando as propriedades, calcule $\det A$ (solução: 165).*

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

Por Sarrus:

$$\text{principais: } (0)(-6)(1) + (1)(9)(2) + (5)(3)(6) = 0 + 18 + 90 = 108$$

$$\text{secundárias: } (5)(-6)(2) + (0)(9)(6) + (1)(3)(1) = -60 + 0 + 3 = -57$$

$$\det A = 108 - (-57) = 165$$

Pelo caminho das propriedades (que é o que o enunciado pede): a segunda linha é $3 \cdot (1, -2, 3)$, então o 3 sai para fora, e você trabalha com um determinante de números menores. Qualquer caminho dá 165 (propriedade 1).

E17. (STEINBRUCH; WINTERLE) *Calcule $\det A$ por triangulação (solução: 2).*

$$A = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

Passos (guardando os sinais das permutas):

$$\begin{array}{l} L1 \leftrightarrow L3 \quad (1 \text{ permuta} \Rightarrow \text{sinal invertido}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L3 \leftarrow L3 + 2L1 \quad (\text{n\~ao altera o determinante}) \\ L4 \leftarrow L4 - 4L1 \quad (\text{n\~ao altera}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 9 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L3 \leftarrow L3 - L2 \quad \text{e} \quad L4 \leftarrow L4 - L2 \quad (\text{n\~ao alteram}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L4 \leftarrow L4 + L3 \quad (\text{n\~ao altera}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} \end{array}$$

produto da diagonal = $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2$

uma permuta $\Rightarrow \det A = -(-2) = 2$

E18. Calcule $\det A$ de ordem 4 por Laplace.

Resolvido em detalhe na seção 13.1. **$\det A = 34$** (o slide traz 33).

E19. Calcule $\det A$ de ordem 5 por Laplace (solução: -48).

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -6 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \text{quatro zeros!}$$

A estratégia inteira deste exercício é enxergar a segunda linha. Ela tem quatro zeros — desenvolvendo por ela, **um único cofator** precisa ser calculado, em vez de cinco.

$$\det A = a_{22} \cdot (-1)^{(2+2)} \cdot \det(M_{22}) = 4 \cdot \det(M_{22})$$

onde M_{22} remove a linha 2 e a coluna 2:

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Esta, por sua vez, tem a primeira coluna com um só elemento não nulo — desenvolva por ela:

$$\det(M_{22}) = 1 \cdot \det \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Desenvolvendo essa 3×3 pela **primeira coluna** (um só não nulo, o 6):

$$= 6 \cdot (-1)^{(2+1)} \cdot \det \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -6 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = -6 \cdot 2 = -12$$

Logo $\det(M_{22}) = -12$ e $\det A = 4 \cdot (-12) = -48$ (confere com o slide)

E20. Calcule a inversa de $A = [[1, 2], [3, 4]]$ pelo método dos cofatores.

Passo 1 — determinante: $\det A = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2$. Como $\neq 0$, a inversa existe.

Passo 2 — matriz dos cofatores. $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot \det(M_{ji})$; em ordem 2 cada menor é um único elemento:

$$\begin{aligned} C_{11} &= (+1) \cdot \det[4] = 4 & C_{12} &= (-1) \cdot \det[3] = -3 \\ C_{21} &= (-1) \cdot \det[2] = -2 & C_{22} &= (+1) \cdot \det[1] = 1 \end{aligned}$$

$$C = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

Passo 3 — adjunta (transposta dos cofatores). *Este é o passo que se esquece:*

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$$

Passo 4 — dividir pelo determinante:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{vmatrix}$$

$$\text{Conferência: } [[1, 2], [3, 4]] \cdot [[-2, 1], [1,5, -0,5]] = [[-2+3, 1-1], [-6+6, 3-2]] = I$$

SISTEMAS LINEARES

E1. Classifique como linear ou não linear. — tabela na seção 12.1.

E2. Para $x + 3y - z = 4$, verifique se são soluções.

$$\begin{aligned} (2, -1, -5): & \quad 2 + 3(-1) - (-5) = 2 - 3 + 5 = 4 & \text{É SOLUÇÃO} \\ (3, 0, 2): & \quad 3 + 3(0) - 2 = 3 + 0 - 2 = 1 & \text{NÃO É (1 \neq 4)} \end{aligned}$$

E3. Escreva $3(m + 2n) - 5(n - 4p + 1) + 2(m + 6p - 3) = 0$ na forma canônica, identifique coeficientes e termo independente, e verifique se $(7, 8, -1)$ é solução.

$$\begin{aligned} 3(m + 2n) - 5(n - 4p + 1) + 2(m + 6p - 3) &= 0 \\ 3m + 6n - 5n + 20p - 5 + 2m + 12p - 6 &= 0 \\ (3m + 2m) + (6n - 5n) + (20p + 12p) - 11 &= 0 \\ 5m + n + 32p - 11 &= 0 \end{aligned}$$

Forma canônica: $5m + n + 32p = 11$

	valor
coeficiente de m	5
coeficiente de n	1
coeficiente de p	32
termo independente	11

Verificação de $(m, n, p) = (7, 8, -1)$:

$$5(7) + 8 + 32(-1) = 35 + 8 - 32 = 11$$

Sim, $(7, 8, -1)$ é solução.

E4. Mostre que $3x + y = 5$ admite infinitas soluções.

Isole uma incógnita: $y = 5 - 3x$. Para **cada** valor real atribuído a x existe um y que satisfaz a equação. Como os reais são infinitos, as soluções são infinitas:

solução geral: $(x, y) = (k, 5 - 3k), \quad k \in \mathbb{R}$

$$k = 0 \rightarrow (0, 5) \qquad k = 1 \rightarrow (1, 2)$$

$$k = 2 \rightarrow (2, -1) \qquad k = -1 \rightarrow (-1, 8)$$

Geometricamente: a equação descreve **uma reta**, e toda reta tem infinitos pontos.

E5. A equação $(a^2 - 4)x + (a + b - 5)y = a - 2$ é impossível. Determine a e b .

Uma equação linear é **impossível** quando **todos os coeficientes são zero** mas o **termo independente não é** — vira $0 = k$ com $k \neq 0$. Três condições simultâneas:

$$(1) \quad a^2 - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 2 \quad \text{ou} \quad a = -2$$

$$(2) \quad a + b - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 5 - a$$

$$(3) \quad a - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 2 \quad \leftarrow \text{elimina } a = -2$$

De (1) e (3): $a = -2$. Substituindo em (2): $b = 5 - (-2) = 7$.

Resposta: $a = -2, b = 7$.

Conferência: a equação vira $0x + 0y = -4$, ou seja $0 = -4$. Impossível

E6. A equação homogênea $(p - 1)x + (2p - 3)y = q - 4$ tem $(x, y) = (-1, 3)$ como solução. Determine p e q .

Duas informações, uma de cada vez:

(1) HOMOGÊNEA $\Rightarrow$ termo independente = 0:

$$q - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad q = 4$$

(2) $(-1, 3)$ É SOLUÇÃO:

$$(p - 1)(-1) + (2p - 3)(3) = 0$$

$$-p + 1 + 6p - 9 = 0$$

$$5p - 8 = 0$$

$$p = 8/5$$

Resposta: $p = 8/5, q = 4$.

E7. No sistema $x + 3y = m, 5x - my = n - 3$, determine m e n sabendo que $(x, y) = (2, -1)$ é solução.

$$1^{\text{a}} \text{ equação: } 2 + 3(-1) = m \quad \Rightarrow \quad 2 - 3 = m \quad \Rightarrow \quad m = -1$$

2ª equação (já com $m = -1$):

$$\begin{aligned} 5(2) - (-1)(-1) &= n - 3 \\ 10 - 1 &= n - 3 \\ 9 &= n - 3 \quad \Rightarrow \quad n = 12 \end{aligned}$$

Resposta: $m = -1$, $n = 12$.

A ordem importa. Comece pela equação que tem **só uma** incógnita nova (m), depois leve o valor para a outra. Atacar a segunda equação primeiro deixaria duas incógnitas (m e n) numa só equação.

E8. Mostre por substituição que $2a + b = -1$, $4a + 2b = -2$ é SPI, obtenha a solução geral, e os valores de m e n sabendo que $(-3, m)$ e $(n, -3)$ são soluções.

Passo 1 — mostrar que é SPI. Da 1ª equação, $b = -1 - 2a$. Substituindo na 2ª:

$$\begin{aligned} 4a + 2(-1 - 2a) &= -2 \\ 4a - 2 - 4a &= -2 \\ 0a &= 0 \quad \leftarrow \text{identidade: vale para TODO } a \end{aligned}$$

Chegar a $0 = 0$ (e não a $0 = k \neq 0$) significa que a segunda equação **não acrescenta informação** — é a primeira multiplicada por 2. O sistema tem **duas equações mas só uma é independente**: uma equação, duas incógnitas **SPI**.

Passo 2 — solução geral:

$$(a, b) = (k, -1 - 2k), \quad k \in \mathbb{R}$$

Passo 3 — os valores pedidos:

$$\begin{aligned} (a, b) = (-3, m): \quad m &= -1 - 2(-3) = -1 + 6 \Rightarrow m = 5 \\ (a, b) = (n, -3): \quad -3 &= -1 - 2n \Rightarrow -2 = -2n \Rightarrow n = 1 \end{aligned}$$

Resposta: SPI; solução geral $(k, -1 - 2k)$; $m = 5$, $n = 1$.

E9. Verifique se os ternos são soluções do sistema.

$$\begin{array}{l} | \quad m + n - 2p = -1 \quad | \\ | \quad 2m - n + p = 6 \quad | \\ | \quad \quad n + 3p = 2 \quad | \end{array}$$

a) $(2, -1, 1)$:

$$\begin{aligned} \text{eq1: } 2 + (-1) - 2(1) &= 2 - 1 - 2 = -1 \\ \text{eq2: } 2(2) - (-1) + 1 &= 4 + 1 + 1 = 6 \\ \text{eq3: } (-1) + 3(1) &= -1 + 3 = 2 \end{aligned}$$

É solução — satisfaz as três.

b) $(3, 4, 4)$:

$$\begin{aligned} \text{eq1: } 3 + 4 - 2(4) &= 3 + 4 - 8 = -1 \\ \text{eq2: } 2(3) - 4 + 4 &= 6 - 4 + 4 = 6 \\ \text{eq3: } 4 + 3(4) &= 4 + 12 = 16 \neq 2 \end{aligned}$$

NÃO é solução.

A armadilha deste exercício é parar depois de duas equações darem certo. A definição exige que **todas** as equações sejam satisfeitas. Duas de três não é solução.

E10. r é paralela a s , e t intersecta r e s . Classifique os sistemas.

sistema	geometria	classificação
a) r e s	paralelas — nenhum ponto comum	SI
b) r e t	concorrentes — um ponto comum	SPD
c) r , s e t	não existe ponto comum às três ($r \parallel s$ já impede)	SI

O item (c) é a pegadinha. Cada par r - t e s - t tem interseção, mas a solução de um sistema precisa satisfazer **todas** as equações **ao mesmo tempo** — um ponto comum às três retas. Como $r \parallel s$ nunca se encontram, esse ponto não existe. **SI**.

E11. Verifique se a matriz está escalonada.

```
| 4  -7   0   8   3 |   <- 0 zeros no início
| 0   3   0  -2  -1 |   <- 1 zero
| 0   0  -2   7   2 |   <- 2 zeros
```

Checando as três condições: $a_{11} = 4 \neq 0$; a contagem de zeros iniciais é $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$, **estritamente crescente** ; não há linhas nulas .

Sim, está escalonada.

E12. Transforme na forma escalonada.

```
| 4  -7   0  -14   4 |   <- 0 zeros
| 3   0   4   0  -1 |   <- 0 zeros  ← viola a condição 2
| 0   0   0  -13   6 |   <- 3 zeros
```

A segunda linha começa com 3 $\neq 0$, igual à primeira — a contagem não cresce. É preciso zerar essa posição:

$$L2 \leftarrow 4 \cdot L2 - 3 \cdot L1$$

$$\begin{aligned} 4(3) - 3(4) &= 12 - 12 = 0 \\ 4(0) - 3(-7) &= 0 + 21 = 21 \\ 4(4) - 3(0) &= 16 - 0 = 16 \\ 4(0) - 3(-14) &= 0 + 42 = 42 \\ 4(-1) - 3(4) &= -4 - 12 = -16 \end{aligned}$$

```
| 4  -7   0  -14   4 |   <- 0 zeros
| 0  21  16  42 -16 |   <- 1 zero
| 0   0   0  -13   6 |   <- 3 zeros
```

Contagem $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$: estritamente crescente . **Escalonada.**

Note que a contagem **não precisa** subir de 1 em 1 — basta que **aumente**. Pular de 1 para 3 é perfeitamente válido.

E13. Resolva $x + 2y = 14$, $x - 2y = 6$.

somando as duas: $2x = 20 \Rightarrow x = 10$
 subtraindo: $4y = 8 \Rightarrow y = 2$

Solução: $(x, y) = (10, 2)$. **SPD.**

Conferência: $10 + 2(2) = 14$ e $10 - 2(2) = 6$

E14. *Resolva o sistema 3×3 .*

$$\begin{array}{rcl} | & 2x & + 1x & + 3x & = & 8 & | \\ | & 4x & + 2x & + 2x & = & 4 & | \\ | & 2x & + 5x & + 3x & = & -12 & | \end{array}$$

Escalonando a matriz ampliada:

$$\begin{array}{rcl} | & 2 & 1 & 3 & | & 8 & | \\ | & 4 & 2 & 2 & | & 4 & | \\ | & 2 & 5 & 3 & | & -12 & | \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 - 2L1 \qquad L3 \leftarrow L3 - L1$$

$$\begin{array}{rcl} | & 2 & 1 & 3 & | & 8 & | \\ | & 0 & 0 & -4 & | & -12 & | \\ | & 0 & 4 & 0 & | & -20 & | \end{array}$$

$$L2 \quad L3 \quad (\text{para respeitar a forma escalonada})$$

$$\begin{array}{rcl} | & 2 & 1 & 3 & | & 8 & | \\ | & 0 & 4 & 0 & | & -20 & | \\ | & 0 & 0 & -4 & | & -12 & | \end{array}$$

Substituição retroativa:

$$\begin{aligned} -4x &= -12 \Rightarrow x = 3 \\ 4x &= -20 \Rightarrow x = -5 \\ 2x + (-5) + 3(3) &= 8 \Rightarrow 2x + 4 = 8 \Rightarrow x = 2 \end{aligned}$$

Solução: $(x, x, x) = (2, -5, 3)$ (confere com o slide). **SPD.**

E15. *Resolva o sistema (solução: SI).*

$$\begin{array}{rcl} | & x & + 2y & - 3z & = & -1 & | \\ | & -3x & + y & - 2z & = & -7 & | \\ | & 5x & + 3y & - 4z & = & 2 & | \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 + 3L1: \quad (0)x + (1+6)y + (-2-9)z = -7 + 3(-1) \\ 7y - 11z = -10$$

$$L3 \leftarrow L3 - 5L1: \quad (0)x + (3-10)y + (-4+15)z = 2 - 5(-1) \\ -7y + 11z = 7$$

Somando as duas equações resultantes:

$$(7y - 7y) + (-11z + 11z) = -10 + 7 \\ 0 = -3 \qquad \leftarrow \text{ABSURDO}$$

Uma linha $0 \ 0 \ 0 \ | \ -3$ na matriz escalonada. **Sistema Impossível (SI)**

E16. *Resolva o sistema com 2 equações e 4 incógnitas.*

$$\begin{array}{rcl} | & 2x & - 8x & + 24x & + 18x & = & 84 & | \\ | & 4x & + 14x & + 52x & + 42x & = & 190 & | \end{array}$$

Antes de calcular, classifique: 2 equações, 4 incógnitas. Com menos equações que incógnitas, **nunca** pode ser SPD. Será **SPI** (ou SI, se aparecer contradição).

$$L1 \leftarrow L1 / 2: \quad x - 4x + 12x + 9x = 42$$

$$L2 \leftarrow L2 - 4 \cdot L1: \quad (4-4)x + (14+16)x + (52-48)x + (42-36)x = 190 - 168$$

$$30x + 4x + 6x = 22$$

$$L2 \leftarrow L2 / 2: \quad 15x + 2x + 3x = 11$$

Duas equações independentes, quatro incógnitas **SPI com 2 graus de liberdade**. Tomando $x = s$ e $x = t$ como parâmetros livres:

$$x = \frac{11 - 2s - 3t}{15}$$

$$x = 42 + 4x - 12s - 9t$$

$$= \frac{674 - 188s - 147t}{15}$$

Solução geral:

$$(X) = \left| \begin{array}{c|c|c} 674 - 188s - 147t & 11 - 2s - 3t & \\ \hline & & s, t \end{array} \right|, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Conferência com $s = t = 0$ ($x = 674/15$, $x = 11/15$):

$$\text{eq1: } 2(674/15) - 8(11/15) = 1348/15 - 88/15 = 1260/15 = 84$$

$$\text{eq2: } 4(674/15) + 14(11/15) = 2696/15 + 154/15 = 2850/15 = 190$$

15. Simulado (20 questões)

- A matriz A tem ordem 3×5 . Quantos elementos ela tem, e qual a ordem de A? a) 8 elementos; A é 3×5 b) 15 elementos; A é 5×3 c) 15 elementos; A é 3×5 d) 35 elementos; A é 5×3
- Numa matriz **antissimétrica**, os elementos da diagonal principal: a) são todos iguais a 1 b) são todos iguais a zero c) podem assumir qualquer valor d) são iguais aos da diagonal secundária
- (AB) é igual a: a) A B b) B A c) AB d) (BA)
- A é 3×4 e B é 4×2 . Sobre AB e BA: a) AB é 3×2 e BA é 2×3 b) AB é 3×2 e BA não existe c) ambos são 3×2 d) nenhum dos dois existe
- Se A é uma matriz $n \times n$ e k um escalar, então $\det(kA)$ é igual a: a) $k \cdot \det(A)$ b) $k \cdot \det(A)$ c) $\det(A)$ d) $k + \det(A)$
- Somar a uma linha de A um múltiplo de outra linha: a) multiplica o determinante por esse múltiplo b) troca o sinal do determinante c) **não altera** o determinante d) zera o determinante
- A é quadrada com $\det(A) = 0$. Então: a) A tem inversa e o sistema $AX = B$ é SPD b) A não tem inversa, e $AX = B$ não pode ser SPD c) A é necessariamente a matriz nula d) A é necessariamente triangular
- A Regra de Sarrus vale para matrizes de ordem: a) qualquer b) 2 e 3 c) **apenas 3** d) 3 e 4
- $\det(A) = 5$ e $\det(B) = -3$. Então $\det(AB)$ vale: a) 2 b) -15 c) 15 d) não é possível determinar

10. No desenvolvimento de Laplace, a escolha mais eficiente é a linha ou coluna: a) com mais zeros b) com os maiores valores c) sempre a primeira linha d) sempre a diagonal principal
11. No método $A^{-1} = (1/\det A) \cdot \text{adj}(A)$, a adjunta é: a) a matriz dos cofatores b) a **transposta** da matriz dos cofatores c) a matriz dos menores complementares d) a transposta de A
12. $A^2 = 0$ (matriz nula), com A não nula. Isso: a) é impossível b) só ocorre se A for a identidade c) é possível — A é nilpotente de índice 2 d) implica que A é idempotente
13. Se A é idempotente ($A^2 = A$), então A^{-1} vale: a) A b) 0 c) I d) 100A
14. A equação $xy + y = 2$ é: a) linear, com coeficientes x e 1 b) **não linear**, por causa do produto de incógnitas c) linear homogênea d) linear com termo independente 2
15. Um sistema linear **homogêneo** nunca pode ser: a) SPD b) SPI c) **SI** d) resolvido por escalonamento
16. Ao escalonar, surge a linha $0 \ 0 \ 0 \ | \ 7$. O sistema é: a) SPD b) SPI c) SI d) homogêneo
17. Um sistema tem 3 equações e 5 incógnitas. Ele **nunca** poderá ser: a) SI b) SPI c) SPD d) homogêneo
18. Duas retas coincidentes representam um sistema: a) SPD b) SPI c) SI d) não linear
19. $\det \begin{bmatrix} 1,2,3 \\ 2,5,6 \\ 2,5,8 \end{bmatrix} = 2$. Qual é $\det \begin{bmatrix} 2,4,6 \\ 2,5,6 \\ 2,5,8 \end{bmatrix}$? a) 2 b) 4 c) 8 d) 16
20. M é ortogonal quando: a) $M = M$ b) $M^{-1} = M$ c) $\det(M) = 0$ d) M é triangular

15.1 Gabarito

Q	Resp.	Por quê
1	b	$3 \times 5 = 15$ elementos; transpor inverte a ordem $\rightarrow 5 \times 3$
2	b	$a = -a \quad 2a = 0 \quad a = 0$. Consequência da definição
3	b	A ordem inverte . Mesma coisa em $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
4	b	AB: $3 \times 4 \cdot 4 \times 2 \rightarrow 3 \times 2$. BA: $4 \times 2 \cdot 3 \times 4 \rightarrow 2 \times 3$, não existe
5	b	Multiplicar a matriz inteira multiplica cada uma das n linhas: k
6	c	Propriedade 8 — é o que torna a triangulação “de graça”
7	b	Propriedade 11. Sem inversa não há $X = A^{-1}B$, logo não há solução única
8	c	Sarrus é exclusivo da ordem 3 . Para $n \geq 4$: Laplace ou triangulação
9	b	Binet: $\det(AB) = 5 \cdot (-3) = -15$
10	a	Cada zero anula um cofator inteiro, que nem precisa ser calculado

Q	Resp.	Por quê
11	b	$\text{adj}(A) = C$. Esquecer de transpor é o erro clássico do método
12	c	Nihilpotente de índice 2 — ver E16. Contraexemplo essencial
13	a	$A^2 = A$ $A = A$ para todo n . Período 1
14	b	O produto xy entre duas incógnitas quebra a linearidade
15	c	Sempre admite a solução trivial sempre possível (SPD ou SPI)
16	c	$0 = 7$ é absurdo SI
17	c	Menos equações que incógnitas nunca há informação para fixar solução única
18	b	Uma reta sobre a outra: infinitos pontos comuns SPI
19	b	Só a 1ª linha virou $2 \cdot (1, 2, 3)$; as outras duas não mudaram. Um fator 2 sai: $\det = 2 \times 2 = 4$
20	b	$M^{-1} = M$, isto é $M \cdot M = I$; equivale a linhas ortonormais

Por que a 19 não é 2 nem 2³: a propriedade $\det(kA) = k \cdot \det(A)$ vale quando a **matriz inteira** é multiplicada. Aqui apenas **uma fila** foi, então sai um único fator. Compare com o E9 da seção 14, onde as **três** linhas foram multiplicadas (por 2, 7 e -1) e os três fatores saíram: $2 \cdot 7 \cdot (-1) \cdot 2 = -28$.

Checklist de véspera

Matrizes

- ☐ Leio a como **linha i, coluna j** sem hesitar
- ☐ Sei os 11 tipos, e que a antissimétrica tem **diagonal nula por definição**
- ☐ A : linhas viram colunas, e a **ordem inverte**
- ☐ Sei que soma exige **mesma ordem**, e produto exige **compatibilidade**
- ☐ $(AB)^T = B^T A^T$ e $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ — a ordem inverte nos dois
- ☐ $AB \neq BA$, e AB pode existir sem BA existir
- ☐ Sei montar $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$
- ☐ Sei que $A^2 = 0$ **não** implica $A = 0$ (nihilpotente)

Determinantes

- ☐ Só para matriz **quadrada**
- ☐ **Sarrus só para ordem 3**
- ☐ Triangular — produto da diagonal
- ☐ As três operações: permutar (**troca sinal**), $\times$ ($\times$), somar múltiplo (**nada**)
- ☐ $\det(kA) = k \cdot \det(A)$, e não $k \cdot \det(A)$
- ☐ Binet: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$

- ☐ $\det(A) = 0$ existe A^{-1}
- ☐ Em Laplace, escolho a fila com mais zeros
- ☐ Na inversa por cofator, **não esqueço de transpor**

Sistemas

- ☐ Sei identificar linear x não linear (produto de incógnitas, potência)
- ☐ Sei escrever na forma $A \cdot X = B$ e montar a matriz ampliada
- ☐ Reconheço SPD / SPI / SI pela matriz escalonada
- ☐ $0 = k$ ($k \neq 0$) **SI**; linha nula **SPI**
- ☐ **Homogêneo nunca é SI**
- ☐ Menos equações que incógnitas **nunca SPD**
- ☐ Verifico solução em **todas** as equações, não em duas de três

Álgebra Linear — V2: Memória, Pegadinhas e Recuperação

Objetivo desta versão: estudar para a prova sem depender de lembrar tudo de uma vez. Cada regra é transformada em uma sequência de memória: **ERRO** → **CONSEQUÊNCIA** → **REGRA** → **RESULTADO**.

Como estudar este MD

1. Leia somente a **Regra**.
2. Cubra o Resultado e tente lembrar.
3. Leia o **Erro** como uma pegadinha que você não quer repetir.
4. Faça o exemplo sem olhar.
5. Só então confira o resultado.

Frase de segurança: “Eu não preciso lembrar tudo. Preciso reconhecer a pegadinha e aplicar a regra.”

Modo “DEU MERDA”

A ideia é criar uma memória forte a partir de um **erro fictício de exercício**, não de culpa real. O cérebro encontra o erro → percebe a consequência → recupera a regra → chega ao resultado.

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Confundir linhas com colunas	Escrever a ordem errada	Regra: linhas $\times$ colunas	2 linhas e 3 colunas $\rightarrow 2 \times 3$
Achar que muda os números e não a posição	Montar A^T igual a A sem motivo	Troque linha por coluna	$A = [[1,2,3],[4,5,6]] \rightarrow A^T = [[1,4],[2,5],[3,6]]$
Somar matrizes de ordens incompatíveis	Tentar somar 2×3 com 3×2	Só soma mesma ordem	$2 \times 2 + 2 \times 2$ é permitido
Olhar só para a quantidade de linhas	Multiplicar 2×3 por 2×2	Internas precisam coincidir	$2 \times 3 \cdot 3 \times 4 \rightarrow$ resultado 2×4
Tentar inverter matriz com determinante zero	Fazer conta longa numa matriz não invertível	$\det(A)=0 \rightarrow$ não existe inversa	$[[1,2],[2,4]]$ não tem inversa
Somar as diagonais	Esquecer o sinal da subtração	ad-bc	$[[3,4],[2,5]] \rightarrow 15-8=7$

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Misturar diagonais principais e secundárias	Resultado errado	Repita as duas primeiras colunas e faça + diagonais principais, - secundárias	Para uma 3×3 , o resultado precisa vir dessa diferença
Errar sinais dos cofatores	Somar menores sem alternar sinais	Sinais + - + / - + - / + - +	Cofator usa $(-1)^{(i+j)}$
Achar que qualquer sistema tem solução única	Ignorar o determinante/linhas escalonadas	det 0 em matriz quadrada $\rightarrow$ solução única	$x+y=5$; $x-y=1 \rightarrow (3,2)$
Confundir contradição com infinitas soluções	Não reconhecer $[0 \ 0 \ 3]$		$0=3$ é impossível
Parar ao encontrar uma equação dependente	Não perceber variável livre	Uma linha de dependência pode indicar infinitas soluções	$x+y=2$ e $2x+2y=4$

1. Regras que você precisa reconhecer rápido

1. Matriz

Erro: Confundir linhas com colunas

Consequência: Escrever a ordem errada

Regra: Regra: linhas $\times$ colunas

Resultado: 2 linhas e 3 colunas $\rightarrow 2 \times 3$

2. Transposta

Erro: Achar que muda os números e não a posição

Consequência: Montar A^T igual a A sem motivo

Regra: Troque linha por coluna

Resultado: $A = [[1,2,3],[4,5,6]] \rightarrow A^T = [[1,4],[2,5],[3,6]]$

3. Soma

Erro: Somar matrizes de ordens incompatíveis

Consequência: Tentar somar 2×3 com 3×2

Regra: Só soma mesma ordem

Resultado: $2 \times 2 + 2 \times 2$ é permitido

4. Produto

Erro: Olhar só para a quantidade de linhas

Consequência: Multiplicar 2×3 por 2×2

Regra: Internas precisam coincidir

Resultado: $2 \times 3 \cdot 3 \times 4 \rightarrow$ resultado 2×4

5. Inversa

Erro: Tentar inverter matriz com determinante zero

Consequência: Fazer conta longa numa matriz não invertível

Regra: $\det(A)=0 \rightarrow$ não existe inversa

Resultado: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ não tem inversa

6. Determinante 2×2

Erro: Somar as diagonais

Consequência: Esquecer o sinal da subtração

Regra: $ad-bc$

Resultado: $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow 15-8=7$

7. Sarrus

Erro: Misturar diagonais principais e secundárias

Consequência: Resultado errado

Regra: Repita as duas primeiras colunas e faça + diagonais principais, - secundárias

Resultado: Para uma 3×3 , o resultado precisa vir dessa diferença

8. Laplace

Erro: Errar sinais dos cofatores

Consequência: Somar menores sem alternar sinais

Regra: Sinais $+$ - $+$ / - $+$ - / $+$ - $+$

Resultado: Cofator usa $(-1)^{i+j}$

9. Sistema determinado

Erro: Achar que qualquer sistema tem solução única

Consequência: Ignorar o determinante/linhas escalonadas

Regra: $\det 0$ em matriz quadrada $\rightarrow$ solução única

Resultado: $x+y=5$; $x-y=1 \rightarrow (3,2)$

10. Sistema impossível

Erro: Confundir contradição com infinitas soluções

Consequência: Não reconhecer $[0 \ 0 \ | \ 3]$

Regra: $0=3$ é impossível

Resultado: Sem solução

11. Sistema indeterminado

Erro: Parar ao encontrar uma equação dependente

Consequência: Não perceber variável livre

Regra: Uma linha de dependência pode indicar infinitas soluções

Resultado: $x+y=2$ e $2x+2y=4$

2. Revisão relâmpago antes da prova

- **Matriz:** Regra: linhas $\times$ colunas $\rightarrow$ 2 linhas e 3 colunas $\rightarrow 2 \times 3$
- **Transposta:** Troque linha por coluna $\rightarrow A = \begin{bmatrix} 1, 2, 3 \\ 4, 5, 6 \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1, 4 \\ 2, 5 \\ 3, 6 \end{bmatrix}$
- **Soma:** Só soma mesma ordem $\rightarrow 2 \times 2 + 2 \times 2$ é permitido
- **Produto:** Internas precisam coincidir $\rightarrow 2 \times 3 \cdot 3 \times 4 \rightarrow$ resultado 2×4
- **Inversa:** $\det(A) = 0 \rightarrow$ não existe inversa $\rightarrow \begin{bmatrix} 1, 2 \\ 2, 4 \end{bmatrix}$ não tem inversa
- **Determinante 2×2 :** $ad-bc \rightarrow \begin{bmatrix} 3, 4 \\ 2, 5 \end{bmatrix} \rightarrow 15-8=7$
- **Sarrus:** Repita as duas primeiras colunas e faça + diagonais principais, - secundárias $\rightarrow$ Para uma 3×3 , o resultado precisa vir dessa diferença
- **Laplace:** Sinais $+ - + / - + - / + - + \rightarrow$ Cofator usa $(-1)^{i+j}$
- **Sistema determinado:** $\det \neq 0$ em matriz quadrada $\rightarrow$ solução única $\rightarrow x+y=5; x-y=1 \rightarrow (3, 2)$
- **Sistema impossível:** $0=3$ é impossível $\rightarrow$ Sem solução

3. Método de recuperação ativa

Quando bater o branco, não releia a matéria inteira. Faça a sequência:

1. O que estou tentando descobrir?
2. Qual é a pegadinha mais provável?
3. Qual regra mata essa pegadinha?
4. Qual resultado essa regra produz?
5. Consigo explicar em uma frase?

4. Sessões curtas

Use blocos de 15–25 minutos. Em cada bloco, escolha poucos itens, tente lembrar sem consultar e marque os erros. No próximo bloco, revise principalmente os que você errou.

5. Regra contra o esquecimento

Não tente decorar a página inteira. Transforme cada conteúdo em uma associação curta:

PEGADINHA $\rightarrow$ REGRA $\rightarrow$ EXEMPLO $\rightarrow$ RESULTADO.

Isso permite reconstruir a resposta mesmo quando a memória da frase original desaparece.

Álgebra Linear — Revisão V3 para Exame

Versão de reforço baseada na revisão completa existente no projeto. A ideia é diminuir a carga de memorização: primeiro identifique a pegadinha, depois aplique a regra e só então faça a conta.

1. O mapa mental da disciplina

A matéria pode ser enxergada como uma cadeia:

MATRIZES $\rightarrow$ PRODUTO $\rightarrow$ INVERSA $\rightarrow$ DETERMINANTE $\rightarrow$ SISTEMAS LINEARES

O fio principal é:

A quadrada $\downarrow \det(A) \neq 0 \rightarrow A^{-1}$ existe $\rightarrow AX=B$ tem solução única $\det(A) = 0 \rightarrow A^{-1}$ não existe $\rightarrow AX=B$ não é SPD $\rightarrow$ SPI $\rightarrow$ SI

Frase para lembrar

Determinante diferente de zero $\rightarrow$ inversa existe $\rightarrow$ solução única.

E o caminho inverso:

determinante zero $\rightarrow$ sem inversa $\rightarrow$ nunca solução única.

PARTE I — MATRIZES

2. Ordem e posição

Uma matriz de ordem $m \times n$ tem:

- m linhas;
- n colunas;
- $m \cdot n$ elementos.

Para a_{ij} :

primeiro índice = linha

segundo índice = coluna

Pegadinha

a_{32} não é linha 3 coluna 2.

Exemplo

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

$a_{23} = 6$ e a ordem é 2×3 .

3. Tipos de matriz

Tipo	Como reconhecer
Nula	todos os elementos são 0
Linha	uma única linha
Coluna	uma única coluna
Quadrada	linhas = colunas
Diagonal	tudo fora da diagonal principal é 0
Identidade	diagonal principal = 1 e restante = 0

Tipo	Como reconhecer
Triangular superior	zeros abaixo da diagonal
Triangular inferior	zeros acima da diagonal
Simétrica	$A = A^T$
Antissimétrica	$A = -A^T$; diagonal principal é 0
Ortogonal	$A^{-1} = A^T$

Pegadinha das triangulares

Superior = zeros abaixo.

Inferior = zeros acima.

O nome se refere à região em que ficam os elementos permitidos.

4. Igualdade

$A=B$ somente quando:

1. A e B têm a mesma ordem;
2. todos os elementos correspondentes são iguais.

A aparência não precisa ser idêntica.

Exemplo:

$$\sqrt{25} = 5$$

$$\sin(30^\circ) = 1/2$$

$$-3/4 = -0,75$$

$$= 1$$

Valores equivalentes produzem matrizes iguais.

5. Transposta

A transposta troca linhas por colunas.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Se A é $m \times n$, A^T é $n \times m$.

Regras fundamentais

$$(A^T)^T = A$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(A^T)^T = A$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Pegadinha nº 1

Na transposta do produto, a ordem inverte.

Não é $A \cdot B$.

PARTE II — OPERAÇÕES COM MATRIZES

6. Adição e subtração

Só podem ser realizadas entre matrizes de **mesma ordem**.

A soma é elemento por elemento.

Pegadinha

$2 \times 3 + 3 \times 2$ não existe.

7. Multiplicação por escalar

Cada elemento recebe a multiplicação pelo escalar.

Exemplo:

$$3 \cdot [2 \ -1; 0 \ 4] = [6 \ -3; 0 \ 12]$$

8. Produto de matrizes

Se A é $m \times n$ e B é $n \times p$, então AB existe e é $m \times p$.

Macete

As dimensões do meio precisam ser iguais.

$$(m \times n) \cdot (n \times p) = m \times p$$

O cálculo de cada elemento é:

linha da primeira $\times$ coluna da segunda, somando os produtos.

Exemplo:

$$A = [1 \ 2; 3 \ 4]$$

$$B = [5 \ 6; 7 \ 8]$$

$$AB = [19 \ 22; 43 \ 50]$$

Pegadinhas

Produto não é elemento por elemento.

Em geral, $AB \neq BA$.

Pode acontecer de AB existir e BA não existir.

PARTE III — INVERSA

9. Definição

A^{-1} é a matriz que satisfaz:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

A matriz precisa ser quadrada.

Teste decisivo

$\det(A) \neq 0 \rightarrow$ inversa existe

$\det(A) = 0 \rightarrow$ inversa não existe

Método $[A \mid I]$

$$[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$$

As mesmas operações elementares devem ser aplicadas aos dois lados.

Pegadinha

Alterar apenas um dos lados destrói o método.

PARTE IV — DETERMINANTES

10. Determinante de ordem 2

Para:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = ad - bc$$

Memória

principal — secundária.

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\det = 3 \cdot 5 - 4 \cdot 2 = 7$$

Pegadinha

Não use $ad+bc$.

11. Regra de Sarrus

Sarrus é usada para **matrizes 3×3** .

Procedimento:

1. repita as duas primeiras colunas;
2. some as três diagonais principais;
3. some as três diagonais secundárias;
4. subtraia secundárias das principais.

Memória

$3 \times 3 \rightarrow$ Sarrus.

Pegadinha

Não use Sarrus para 4×4 .

12. Propriedades dos determinantes

Operação	Efeito
Trocar duas linhas	troca o sinal
Multiplicar uma linha por k	multiplica det por k
Somar a uma linha um múltiplo de outra	não altera det
Matriz triangular	produto da diagonal
Linha nula	det=0
Linhas iguais/proporcionais	det=0
$\det(AB)$	$\det(A) \cdot \det(B)$
$\det(A)$	$\det(A)$
$\det(kA)$, para $n \times n$	$k \det(A)$

Pegadinha mais importante

Uma linha multiplicada por k $\rightarrow \times k$.

A matriz inteira multiplicada por k $\rightarrow \times k$.

13. Laplace

Menor complementar M : retire a linha i e a coluna j.

Cofator:

$$C = (-1)^{(i+j)}M$$

Sinais:

$$\begin{array}{cccc} \bullet & - & * & \cdot \\ \bullet & - & * & \cdot \\ \bullet & - & * & \cdot \end{array}$$

• − * ·

Desenvolvimento:

$$\det(A) = \sum a_{ij} C_{ij}$$

Estratégia

Escolha a linha ou coluna com **mais zeros**.

Zero elimina o cofator correspondente.

14. Inversa por cofatores

$$A^{-1} = (1/\det A) \cdot \text{adj}(A)$$

A adjunta é a **transposta da matriz de cofatores**.

Pegadinha nº 2

Calcular os cofatores e esquecer de transpor.

PARTE V — MATRIZES ESPECIAIS

15. Idempotente

$$A^2 = A$$

Consequentemente:

$$A^3 = A$$

$$A = A$$

$$A^{-1} = A$$

Memória

Idempotente: multiplica novamente e permanece igual.

16. Nihilpotente

Existe $p > 0$ tal que $A^p = 0$.

É possível ter:

$$A^2 = 0$$

mesmo com $A \neq 0$.

Pegadinha

Isso é possível para matrizes.

17. Ortogonal

$$A^{-1} = A$$

Equivalente a:

$$AA^T = A^T A = I$$

PARTE VI — SISTEMAS LINEARES

18. Equação linear

Forma geral:

$$a_1x + a_2x + \dots + a_nx = b$$

É linear quando:

- cada incógnita aparece na primeira potência;
- não existe produto entre incógnitas.

Linear

$$2x + 3y = 5$$

$$x - y + z = 0$$

Não linear

$$xy = 4$$

$$x^2 + y = 7$$

19. Sistema homogêneo

O termo independente é zero.

Exemplo:

$$2x - y + z = 0$$

$$x + 3y - z = 0$$

Todo sistema homogêneo possui a solução trivial:

$$x=0, y=0, z=0$$

Pegadinha

Sistema homogêneo nunca é SI.

Pode ser SPD ou SPI.

20. Forma matricial

Todo sistema linear pode ser representado como:

$$AX=B$$

onde:

A = matriz dos coeficientes

X = vetor das incógnitas

B = vetor dos termos independentes

21. Classificação

SPD — Sistema Possível e Determinado

Uma única solução.

SPI — Sistema Possível e Indeterminado

Infinitas soluções.

SI — Sistema Impossível

Nenhuma solução.

O detector de SI

Se aparecer:

$$0 \ 0 \ 0 \mid k$$

com $k \neq 0$, temos:

$$0=k$$

Isso é impossível.

Linha nula

$$0 \ 0 \ 0 \mid 0$$

não é contradição. Pode indicar variável livre e SPI.

PARTE VII — ESCALONAMENTO

22. Operações elementares

1. trocar duas linhas;
2. multiplicar uma linha por escalar não nulo;
3. somar a uma linha um múltiplo de outra.

As três aparecem em:

- sistemas;
- determinantes;

- inversa.

Associação de memória

Uma técnica, três assuntos.

23. Forma escalonada

Os pivôs avançam para a direita à medida que descemos pelas linhas.

Exemplo:

$[2 \ 3 \ 1; \ 0 \ 4 \ 5; \ 0 \ 0 \ 7]$

está escalonada.

Pegadinha

A quantidade de zeros iniciais precisa aumentar, mas não precisa aumentar exatamente de um em um.

PARTE VIII — ALGORITMOS MENTAIS PARA A PROVA

24. Questão de matriz

Pergunte:

1. Qual é a ordem?
 2. Essa operação é permitida?
 3. Se for produto, as dimensões internas batem?
 4. Se for determinante, a matriz é quadrada?
 5. Se for inversa, $\det$ é diferente de zero?
-

25. Questão de determinante

$2 \times 2 \rightarrow ad-bc$

$3 \times 3 \rightarrow$ Sarrus

Muitos zeros $\rightarrow$ Laplace

Triangular $\rightarrow$ produto da diagonal

Troca de linhas $\rightarrow$ muda sinal

Multiplicação de uma linha $\rightarrow$ acompanha fator

26. Questão de sistemas

1. É linear?
2. É homogêneo?
3. Escalone.

4. Apareceu $0=k$ com $k \neq 0$? $\rightarrow$ SI.
 5. Existe variável livre? $\rightarrow$ SPI.
 6. Todas as incógnitas ficaram determinadas? $\rightarrow$ SPD.
-

PARTE IX — MEMÓRIA POR PEGADINHAS

27. Método ERRO $\rightarrow$ CONSEQUÊNCIA $\rightarrow$ REGRA $\rightarrow$ RESULTADO

A memória não precisa guardar uma página inteira. Ela precisa conseguir reconstruir a regra.

Transposta

Erro: usar $A \cdot B$.

Consequência: ordem errada.

Regra: $(AB)^T = B^T A^T$.

Resultado: a ordem dos fatores inverte.

Determinante 2×2

Erro: fazer $ad+bc$.

Consequência: sinal errado.

Regra: $ad-bc$.

Resultado: $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \rightarrow 7$.

Sistemas

Erro: chamar $0 \neq 7$ de SPI.

Consequência: classificação errada.

Regra: $0=k, k \neq 0 \rightarrow$ SI.

Resultado: nenhuma solução.

$\det(kA)$

Erro: usar só k .

Consequência: esquecer a dimensão.

Regra: para matriz $n \times n$, $\det(kA) = k^n \det(A)$.

Resultado: em 3×3 , $\det(2A) = 8\det(A)$.

PARTE X — CHECKLIST DE EXAME

Matrizes

- ☐ Primeiro índice é linha.

- ☐ Segundo índice é coluna.
- ☐ Ordem = linhas $\times$ colunas.
- ☐ Transposta inverte a ordem.
- ☐ Soma exige mesma ordem.
- ☐ Produto exige dimensões internas iguais.
- ☐ AB pode ser diferente de BA .
- ☐ $(AB)^T = B^T A^T$.
- ☐ $[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$.

Determinantes

- ☐ Só existem para matrizes quadradas.
- ☐ $2 \times 2 \rightarrow ad-bc$.
- ☐ $3 \times 3 \rightarrow$ Sarrus.
- ☐ Triangular $\rightarrow$ produto da diagonal.
- ☐ Trocar linhas $\rightarrow$ sinal muda.
- ☐ Multiplicar uma linha $\rightarrow \times k$.
- ☐ Somar múltiplo de outra $\rightarrow$ não muda.
- ☐ $\det(kA) = k \det(A)$.
- ☐ $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
- ☐ $\det(A) \neq 0 \rightarrow$ inversa existe.
- ☐ $\text{adj}(A) =$ transposta dos cofatores.

Sistemas

- ☐ Reconheço linearidade.
- ☐ Homogêneo nunca é SI.
- ☐ $0=k, k \neq 0 \rightarrow$ SI.
- ☐ Linha nula pode indicar SPI.
- ☐ Sei escalonar.
- ☐ Sei resolver de baixo para cima.

Regra final

Quando der branco, não tente lembrar a página inteira.

Pergunte:

“Qual pegadinha essa questão está tentando me fazer cometer?”

Depois recupere a regra que elimina a pegadinha e reconstrua o resultado.

Álgebra Linear — V4: Aprendendo a Calcular do Zero

Material de estudo baseado na Atividade de Exame enviada. O exame informa como conteúdo Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares e exige resolução justificada e passo a passo. filecite turn173file0 L4-L11

0. O que você precisa aprender

O exame tem três habilidades principais:

1. Resolver sistema linear por escalonamento.

2. Encontrar inversa por operações elementares.
3. Calcular determinantes usando propriedades.

Não tente decorar tudo. Aprenda a reconhecer o tipo de questão e aplicar um roteiro.

PARTE 1 — SISTEMA LINEAR POR ESCALONAMENTO

A Questão 1 da atividade pede resolução por escalonamento. filecite turn173file0 L12-L18

1.1 Transforme o sistema em matriz aumentada

Exemplo:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6 \\2x - y + z &= 3 \\x + 2y - z &= 2\end{aligned}$$

Matriz aumentada:

$$\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6 \\2 & -1 & 1 & 3 \\1 & 2 & -1 & 2\end{array}$$

Antes da barra: coeficientes. Depois da barra: termos independentes.

1.2 As três operações de linha

Trocar linhas:

$$L1 \leftrightarrow L2$$

Multiplicar uma linha por número diferente de zero:

$$L1 \rightarrow 2L1$$

Somar um múltiplo de uma linha a outra:

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

Essa terceira operação é a principal para zerar elementos.

1.3 O objetivo

Queremos chegar a algo assim:

$$\begin{array}{ccc|c}a & b & c & d \\0 & e & f & g \\0 & 0 & h & i\end{array}$$

Depois resolvemos de baixo para cima.

Frase de memória

ZERA → ESCALONA → SOBE → CONFERE.

1.4 Exemplo completo

Começamos:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}$$

Para zerar o primeiro elemento da linha 2:

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

Resultado:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}$$

Agora linha 3:

$$L3 \rightarrow L3 - L1$$

Resultado:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}$$

Para facilitar o próximo pivô, troque as linhas 2 e 3:

$$L2 \leftrightarrow L3$$

Fica:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array}$$

Agora:

$$L3 \rightarrow L3 + 3L2$$

Resultado escalonado:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}$$

Comece pela última linha:

$$-7z = -21$$

$$z = 3$$

Segunda linha:

$$y - 2z = -4$$

$$y - 6 = -4$$

$$y = 2$$

Primeira linha:

$$x + y + z = 6$$

$$x + 2 + 3 = 6$$

$$x = 1$$

Resultado do exemplo:

$$x = 1$$

$$y = 2$$

$$z = 3$$

1.5 Como saber se errou

Depois de encontrar x , y e z , substitua os três valores em TODAS as equações.

Se alguma equação não fechar, volte ao escalonamento.

1.6 Classificação

SPD = uma solução.

SPI = infinitas soluções.

SI = nenhuma solução.

Pegadinha:

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 5$$

Isso representa $0 = 5$. Portanto: SI.

Já:

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 0$$

não é contradição e pode indicar variável livre e SPI.

PARTE 2 — INVERSA POR OPERAÇÕES ELEMENTARES

A Questão 2 pede encontrar a inversa por operações elementares. filecite turn173file0 L19-L24

2.1 A ideia

Queremos transformar A em I .

Começamos com:

$$[A \quad | \quad I]$$

E queremos chegar a:

$$[I \quad | \quad A^{-1}]$$

Frase de memória

ESQUERDA VIRA IDENTIDADE; DIREITA VIRA INVERSA.

2.2 Exemplo 2×2

Comece:

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}$$

Zere o 3:

$$L2 \rightarrow L2 - 3L1$$

Resultado:

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}$$

Transforme -2 em 1:

$$L2 \rightarrow (-1/2)L2$$

Resultado:

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array}$$

Agora zere o 2 da primeira linha:

$$L1 \rightarrow L1 - 2L2$$

Resultado:

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array}$$

Então a direita é A^{-1} :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

2.3 A regra que mais causa erro

Se você fizer uma operação na esquerda, faça a MESMA operação na direita.

Errado:

mudei A, mas deixei I igual

Certo:

$$[A \mid I]$$

mesma operação dos dois lados

↓

$$[I \mid A^{-1}]$$

2.4 Como conferir

Faça:

$$A \cdot A^{-1}$$

Se aparecer a identidade, a inversa está correta.

PARTE 3 — DETERMINANTES POR PROPRIEDADES

A Questão 3 pede exclusivamente propriedades dos determinantes e solicita que cada propriedade utilizada seja indicada. filecite turn173file0 L27-L31 filecite turn173file0 L39-L39

3.1 Primeiro: aprenda o tradutor

Você vê	Transforme em
A	$\det(A) = \det(A)$
AB	$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$
B^2	$\det(B^2) = \det(B)^2$
A^{-1}	$\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$
kA em matriz $n \times n$	$\det(kA) = k \det(A)$

Memorize essa tabela em vez de tentar decorar uma página inteira.

3.2 Transposta

Se:

$$\det(A) = 4$$

então:

$$\det(A^T) = 4$$

Propriedade: $\det(A^T) = \det(A)$.

3.3 Produto

Se:

$$\det(A) = 4 \quad \det(B) = 3$$

então:

$$\det(AB) = 4 \cdot 3 = 12$$

Propriedade: $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

3.4 Potência

Se $\det(B) = 2$:

$$\det(B^2) = 2^2 = 4$$

Propriedade: $\det(B^2) = \det(B)^2$.

3.5 Inversa

Se $\det(A) = 4$:

$$\det(A^{-1}) = 1/4$$

Propriedade: $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

Frase de memória

INVERTEU $\rightarrow$ VIRA 1 SOBRE.

3.6 Escalar

Se A é 3×3 :

$$\det(3A) = 3^3 \det(A) = 27 \det(A)$$

Pegadinha

Uma linha multiplicada por 3 não é a mesma coisa que a matriz inteira multiplicada por 3.

Uma linha:

$$\det \text{ novo} = 3 \cdot \det \text{ antigo}$$

Matriz inteira 3×3 :

$$\det \text{ novo} = 3^3 \cdot \det \text{ antigo}$$

PARTE 4 — COMO RESOLVER UMA EXPRESSÃO GRANDE

Imagine uma expressão do mesmo formato da Questão 3:

$$M = 2 \cdot A \cdot (B^2)^{-1} \cdot A^{-1}$$

Suponha, apenas como exemplo de treino:

$$\det(A) = 5 \quad \det(B) = 2$$

Você NÃO calcula a matriz M .

Você escreve:

$$\begin{aligned} \det(M) \\ = \det(2 \cdot A \cdot (B^2)^{-1} \cdot A^{-1}) \end{aligned}$$

Como estamos trabalhando com uma matriz de ordem 3, o escalar 2 produz:

$$\det(M) = 2^3 \cdot \det(A) \cdot \det((B^2)^{-1}) \cdot \det(A^{-1})$$

Agora traduza cada pedaço:

Transposta:

$$\det(A^T) = \det(A) = 5$$

Potência:

$$\det(B^2) = \det(B)^2 = 2^2 = 4$$

Inversa da potência:

$$\det((B^2)^{-1}) = 1/4$$

Inversa de A :

$$\det(A^{-1}) = 1/5$$

Então sobra uma expressão só com números:

$$\det(M) = 8 \cdot 5 \cdot (1/4) \cdot (1/5)$$

Agora faça a aritmética.

O segredo

Transforme a expressão inteira em números antes de calcular o resultado final.

PARTE 5 — COMO ESCREVER A RESOLUÇÃO NA PROVA

O exame exige justificativa e desenvolvimento passo a passo. filecite turn173file0 L10-L11

Para escalonamento

Escreva a operação:

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

Depois mostre a matriz resultante.

Não pule diretamente para o resultado.

Para inversa

Mostre:

$$[A \mid I]$$

↓

operações elementares

↓

$$[I \mid A^{-1}]$$

Para determinante

Escreva o nome da propriedade:

Propriedade da transposta:

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Depois:

Propriedade do produto:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Depois continue.

PARTE 6 — ERROS QUE VOCÊ VAI EVITAR

Erro 1 — Escalonar só metade

Se fizer uma operação de linha, todos os elementos daquela linha precisam participar da conta.

Erro 2 — Inversa só de um lado

$[A|I]$ precisa receber as mesmas operações dos dois lados.

Erro 3 — Confundir $\det(kA)$

Pergunte: o número multiplicou UMA linha ou a MATRIZ INTEIRA?

Erro 4 — Calcular matriz quando só pedem determinante

Se aparecem transposta, potência, inversa e produto, tente primeiro as propriedades.

Erro 5 — Não conferir

Em sistema, substitua a solução nas equações.

Na inversa, multiplique A pela inversa encontrada.

PARTE 7 — ROTEIROS DE 10 SEGUNDOS

Vi um sistema

Matriz aumentada $\rightarrow$ zerar abaixo $\rightarrow$ escalonar $\rightarrow$ subir $\rightarrow$ conferir.

Vi uma inversa

$[A|I] \rightarrow$ esquerda vira $I \rightarrow$ direita é $A^{-1} \rightarrow$ conferir.

Vi determinante com A , B , transposta, potência ou inversa

Separar produtos $\rightarrow$ transposta $\rightarrow$ potência $\rightarrow$ inversa $\rightarrow$ escalar $\rightarrow$ aritmética.

PARTE 8 — MINI CHECKLIST

- ☐ Sei montar matriz aumentada.
- ☐ Sei fazer $L2 \rightarrow L2 - kL1$.
- ☐ Sei resolver de baixo para cima.
- ☐ Sei reconhecer $0 =$ número diferente de zero como SI.
- ☐ Sei montar $[A|I]$.
- ☐ Sei que as operações precisam ser feitas dos dois lados.
- ☐ Sei conferir $A \cdot A^{-1} = I$.
- ☐ Sei $\det(kA) = k \det(A)$.
- ☐ Sei $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
- ☐ Sei $\det(B^2) = \det(B)^2$.
- ☐ Sei $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.
- ☐ Sei $\det(kA) = k \det(A)$.
- ☐ Sei escrever explicitamente qual propriedade usei.

Regra final

Quando bater o branco, não tente lembrar a matéria inteira.

Pergunte apenas:

É SISTEMA? $\rightarrow$ ESCALONAMENTO.

É INVERSA? $\rightarrow [A|I]$.

É DETERMINANTE COM OPERAÇÕES? $\rightarrow$ PROPRIEDADES.

Depois faça uma operação por vez.

Álgebra Linear — V5: Guia Direcionado ao Seu Exame

Este guia foi montado para estudar a **forma de resolver** exatamente os três tipos de questão que aparecem na atividade de exame. Ele não traz as respostas finais da avaliação; ele mostra o procedimento que você deve executar no papel.

Fonte da atividade: Exame de Tópicos em Álgebra Linear — conteúdo de Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. A atividade pede resolução justificada e desenvolvimento passo a passo.

> **Formatação:** as contas usam $\\$\\dots\\$\\$ para fórmulas em bloco e $\\$\\dots\\$$ para fórmulas no meio do texto, para renderizar corretamente no GitHub.

0. O que a sua prova está cobrando

A atividade tem três blocos:

1. Escalonamento de sistema linear.
2. Inversa de matriz por operações elementares.
3. Determinante usando propriedades.

As próprias instruções pedem que a resolução seja justificada. Portanto, na folha, não escreva apenas o resultado: escreva a operação usada em cada transformação.

1. QUESTÃO 1 — ESCALONAMENTO

A questão apresenta um sistema com três incógnitas:

- x
- y
- z

Seu objetivo não é “adivinhar” x , y e z .

Seu objetivo é transformar o sistema até conseguir:

$$x = \text{algum número}, \quad y = \text{algum número}, \quad z = \text{algum número}$$

1.1. Primeiro passo: transformar em matriz aumentada

Pegue os coeficientes de x, y e z e coloque a igualdade separada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & r \\ d & e & f & s \\ g & h & i & t \end{array} \right]$$

No seu exame, use os coeficientes exatamente como aparecem no enunciado.

1.2. Segundo passo: escolher o primeiro pivô

O primeiro número da primeira linha é seu primeiro pivô.

Você quer zerar os números **abaixo dele**.

Pense:

$$\left[\begin{array}{ccc} \boxed{\text{pivô}} & * & * \\ ? & * & * \\ ? & * & * \end{array} \right]$$

Seu objetivo é:

$$\left[\begin{array}{ccc} \boxed{\text{pivô}} & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{array} \right]$$

1.3. Como escrever a operação

Você não deve escrever somente a matriz seguinte.

Escreva, por exemplo:

$$L_2 \leftarrow L_2 - kL_1$$

e faça a conta célula por célula.

Depois:

$$L_3 \leftarrow L_3 - mL_1$$

O valor de k ou m é escolhido para fazer o primeiro elemento virar zero.

1.4. Agora vá para a segunda coluna

Depois que os dois elementos abaixo do primeiro pivô virarem zero, procure o próximo pivô:

$$\left[\begin{array}{ccc} * & * & * \\ 0 & \boxed{\text{pivô}} & * \\ 0 & ? & * \end{array} \right]$$

Agora use a segunda linha para zerar o número abaixo do segundo pivô:

$$L_3 \leftarrow L_3 - kL_2$$

Seu sistema ficará com o formato:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array} \right]$$

Isso é o **escalonamento**.

2. Como sair do escalonamento e descobrir as incógnitas

Agora faça o caminho contrário.

Comece pela última linha.

Se ela ficar parecida com:

$$cz = r$$

então:

$$z = \frac{r}{c}$$

Depois suba uma linha.

Se aparecer:

$$by + cz = r$$

você já conhece z .

Substitua o valor de z :

$$by + c(\text{valor de } z) = r$$

e descubra y .

Depois vá para a primeira linha.

Essa etapa é chamada de **substituição retroativa**.

Memória

ESCALONA DE CIMA PARA BAIXO → RESOLVE DE BAIXO PARA CIMA.

3. Como conferir a Questão 1

Depois de encontrar x , y e z , não entregue imediatamente.

Pegue os valores e substitua nas **três equações originais**.

Exemplo genérico:

$$2x + y = 7$$

Se você encontrou algum valor para x e y , substitua.

Faça isso nas três linhas.

Se as três baterem:

sua solução é consistente com o sistema.

Se uma não bater:

alguma operação foi feita errada.

4. Operações de linha que você pode usar

Na Questão 1, você pode:

Trocar linhas

$$L_1 \leftrightarrow L_2$$

Multiplicar uma linha por número diferente de zero

$$L_1 \leftarrow kL_1$$

Somar múltiplo de uma linha a outra

$$L_2 \leftarrow L_2 - kL_1$$

Essas são as três operações elementares.

5. COMO ESCREVER A QUESTÃO 1 NA FOLHA

Use este modelo:

Passo 1 — matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} & & & \end{array} \right]$$

Passo 2 — operação

$$L_2 \leftarrow L_2 - kL_1$$

Matriz nova:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array} \right]$$

Passo 3 — operação

$$L_3 \leftarrow L_3 - mL_1$$

Matriz nova.

Passo 4

Zere o elemento abaixo do segundo pivô.

Passo 5

Faça substituição retroativa.

Passo 6

Confira nas três equações originais.

6. QUESTÃO 2 — INVERSA POR OPERAÇÕES ELEMENTARES

Aqui você não vai tentar “adivinhar” a inversa.

O método é mecânico.

6.1. Monte a matriz aumentada

Pegue a matriz A da questão e coloque a identidade do mesmo tamanho ao lado:

$$[A \mid I]$$

Para uma matriz 3×3 :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} * & * & * & 1 & 0 & 0 \\ * & * & * & 0 & 1 & 0 \\ * & * & * & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

A matriz da esquerda é seu alvo.

Você quer transformá-la em:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 1 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * & * \end{array} \right]$$

Quando chegar aí:

$$\text{lado direito} = A^{-1}$$

7. Regra mais importante da Questão 2

As operações feitas na esquerda também são feitas na direita.

Se você fizer:

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$$

tem que aplicar a mesma operação à linha inteira da matriz aumentada.

Não altere apenas os números da esquerda.

Memória

OPERAÇÃO DE LINHA = OPERAÇÃO NA LINHA INTEIRA.

8. Estratégia para a Questão 2

Você quer produzir:

Primeiro pivô

$$1 \ 0 \ 0$$

Segundo pivô

$$0 \ 1 \ 0$$

Terceiro pivô

$$0 \ 0 \ 1$$

E também precisa zerar os números **acima** dos pivôs.

Por isso a inversa normalmente passa por duas fases:

ESCALONAR → VOLTAR E ZERAR ACIMA

9. Como saber que terminou a Questão 2

Você terminou somente quando a esquerda for exatamente:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Não basta ter zeros abaixo dos pivôs.

Confira também os zeros acima.

Memória

SE A ESQUERDA NÃO É I, A INVERSA AINDA NÃO ESTÁ PRONTA.

10. Como conferir uma inversa

Depois que obter uma candidata a A^{-1} , o conceito é:

$$A \cdot A^{-1} = I$$

Na prova, o método solicitado é por operações elementares, então a própria transformação

$$[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$$

já é o desenvolvimento principal.

11. QUESTÃO 3 — DETERMINANTE POR PROPRIEDADES

Esta questão é a mais diferente.

Aqui você **não quer multiplicar as matrizes**.

A questão já fornece:

$$\det(A) = 4$$

e

$$\det(B) = -2$$

O truque é transformar o determinante da expressão em uma conta numérica.

12. Propriedade da transposta

Quando aparecer:

$$A^T$$

use:

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Então a transposta desaparece do problema do determinante.

13. Propriedade do produto

Quando aparecer:

$$\det(XY)$$

separe:

$$\det(XY) = \det(X) \det(Y)$$

Para vários fatores:

$$\det(XYZ) = \det(X) \det(Y) \det(Z)$$

14. Propriedade da potência

Quando aparecer:

$$B^2$$

pense:

$$B^2 = B \cdot B$$

Portanto:

$$\det(B^2) = \det(B)^2$$

No seu caso, depois substitua o valor conhecido de $\det(B)$.

15. Propriedade da inversa

Quando aparecer:

$$A^{-1}$$

use:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

E quando aparecer:

$$(B^2)^{-1}$$

faça em duas etapas:

$$\det((B^2)^{-1}) = \frac{1}{\det(B^2)}$$

Depois:

$$\det(B^2) = \det(B)^2$$

Então:

$$\det((B^2)^{-1}) = \frac{1}{\det(B)^2}$$

16. O cuidado MAIS IMPORTANTE: o número 3

Na sua expressão existe:

$$3 \cdot A^T \cdot (B^2)^{-1} \cdot A^{-1}$$

A matriz é 3×3 .

Quando um número multiplica uma matriz 3×3 :

$$\det(kA) = k^3 \det(A)$$

Portanto, neste tipo de questão, o 3 **não entra simplesmente como 3**.

O tamanho da matriz vira o expoente.

Memória

$3 \times 3 \rightarrow$ potência 3.

17. Como atacar a sua Questão 3 no papel

Escreva primeiro:

$$\det(M) = \det(3 \cdot A^T \cdot (B^2)^{-1} \cdot A^{-1})$$

Depois quebre a expressão:

$$\det(M) = \det(3 \cdot \text{parte})$$

Como a matriz é 3×3 :

$$= 3^3 \cdot \det(A^T) \cdot \det((B^2)^{-1}) \cdot \det(A^{-1})$$

Agora substitua cada pedaço por uma propriedade:

$$\det(A^T) \rightarrow \det(A)$$

$$\det((B^2)^{-1}) \rightarrow \frac{1}{\det(B)^2}$$

$$\det(A^{-1}) \rightarrow \frac{1}{\det(A)}$$

Agora você terá somente números e poderá fazer a conta.

Aqui está o ponto-chave: o objetivo é chegar a uma expressão numérica.

18. A sequência exata das propriedades da Questão 3

Quando escrever a justificativa, você pode pensar nesta ordem:

1. **Produto:** separa os determinantes.
 2. **Escalar:** transforma o 3 em 3^3 , porque a matriz é 3×3 .
 3. **Transposta:** $\det(A^T) = \det(A)$.
 4. **Inversa:** $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.
 5. **Potência:** $\det(B^2) = \det(B)^2$.
 6. **Inversa novamente:** $\det((B^2)^{-1}) = 1/\det(B)^2$.
 7. Substitua $\det(A) = 4$ e $\det(B) = -2$.
 8. Faça a conta numérica.
-

19. O que NÃO fazer

Questão 1

Não tente achar x, y e z “no chute”.

Use escalonamento.

Questão 2

Não tente calcular a inversa por fórmula de cabeça.

Use:

$$[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$$

Questão 3

Não tente calcular A , B , A^T ou B^2 individualmente.

A questão fornece justamente os determinantes para você trabalhar pelas propriedades.

20. DEU MERDA — versão para esta prova

Sistema

ERRO: fazer uma operação somente em um número.

CONSEQUÊNCIA: a matriz deixa de representar o mesmo sistema.

REGRA: operação de linha vale para a linha inteira.

Inversa

ERRO: mexer só na matriz da esquerda.

CONSEQUÊNCIA: o lado direito deixa de representar a inversa.

REGRA: toda operação da matriz aumentada vale nos dois lados.

Determinante

ERRO: tratar $\det(3A)$ como $3 \det(A)$ em uma matriz 3×3 .

CONSEQUÊNCIA: fator numérico errado.

REGRA:

$$\det(3A) = 3^3 \det(A)$$

Deixar o resultado sem justificativa

ERRO: colocar somente o número final.

CONSEQUÊNCIA: perde a parte do desenvolvimento exigida pela atividade.

REGRA: escreva a propriedade ou operação usada em cada etapa.

21. COLA MENTAL DE 30 SEGUNDOS

Q1 — Sistema

MATRIZ AUMENTADA

↓

ZERAR ABAIXO

↓

ESCALONAR

↓

SUBSTITUIÇÃO DE BAIXO PARA CIMA

↓

CONFERIR

Q2 — Inversa

$$[A|I]$$

↓

TRANSFORMAR ESQUERDA EM I

↓

$$[I|A^{-1}]$$

Q3 — Determinante

SEPARAR PRODUTO

↓

ESCALAR

↓

TRANSPOSTA

↓

POTÊNCIA

↓

INVERSA

↓

SUBSTITUIR DET(A) E DET(B)

↓

22. Checklist antes de entregar

Questão 1

- ☐ Montei a matriz aumentada.
- ☐ Escrevi cada operação de linha.
- ☐ Zerei abaixo dos pivôs.
- ☐ Fiz a substituição retroativa.
- ☐ Testei x , y e z nas equações originais.

Questão 2

- ☐ Montei $[A|I]$.
- ☐ Toda operação foi feita na linha inteira.
- ☐ A esquerda virou exatamente I .
- ☐ Copiei a direita como A^{-1} .

Questão 3

- ☐ Separei o produto.
 - ☐ Lembrei que é 3×3 .
 - ☐ Usei transposta corretamente.
 - ☐ Usei potência corretamente.
 - ☐ Usei inversa corretamente.
 - ☐ Substituí $\det(A) = 4$.
 - ☐ Substituí $\det(B) = -2$.
 - ☐ Mostrei as propriedades.
 - ☐ Só então fiz a conta final.
-

23. Regra final

Quando você olhar para a prova e pensar:

“Eu não faço ideia de como começar.”

não procure a resposta.

Procure o **tipo de questão**:

Q1 = ESCALONAMENTO

Q2 = $[A|I]$

Q3 = PROPRIEDADES DO DETERMINANTE

Depois faça somente o primeiro passo.

Primeiro passo $\rightarrow$ segundo passo $\rightarrow$ terceiro passo.

É assim que você resolve uma questão grande sem precisar saber tudo de uma vez.

LPOO — Revisão Completa Baseada no Seu Próprio Código

Material montado a partir da leitura de **dois repositórios seus**: [FanVerse](#) (commit 8eacb09) e [Java-activities](#) (commit 7e57bea). Todo exemplo abaixo é **código que você escreveu** — não exemplo genérico de livro.

1. Inventário: o que você já tem escrito

	FanVerse	Java-activities	Total
Arquivos .java	12	91	103
Atividades	—	12 (ATV1 a ATV12) + 2 projetos	—

Conceitos medidos no código (nº de arquivos que usam)

Conceito	Arquivos	Situação
public	91	Dominado
private	59	Encapsulamento é hábito seu
@Override	26	Sobrescrita bem usada
extends	19	Herança sólida
super(...)	19	Encadeia construtor corretamente
static	25	
final	15	
super. (método)	10	
throw	8	Lança, mas nunca captura
List< / ArrayList	5 / 4	Uso básico
implements	4	Pouco
interface	1	Só a Alugavel
protected	1	Quase não usa
Map<	1	
abstract	0	Nunca usou
try / catch	0	Nunca usou
enum	0	
instanceof	0	
equals / hashCode	0	Causa um bug real — ver §7

Leitura honesta: você domina os três primeiros pilares (encapsulamento, herança, polimorfismo) com folga. O buraco está em **abstração formal** (abstract/interface), **tratamento de exceção** e **contrato de igualdade**. É exatamente aí que este material aperta.

2. Os quatro pilares, no seu código

2.1 Encapsulamento — você já faz certo

Atributo privado + getter/setter **com validação**. De FanVerse/src/livros/Livro.java:

```
private String titulo;
```

```
public void setTitulo(String titulo) {
    if (titulo == null || titulo.trim().isEmpty()) {
        throw new IllegalArgumentException("O título do livro não pode ficar vazio.");
    }
    this.titulo = titulo.trim();
}
```

Por que isso é encapsulamento de verdade e não “getter/setter burro”: o setter *protege um invariante* — nenhum Livro do sistema pode existir com título vazio. Um setter que só faz `this.x = x` não encapsula nada, apenas torna o campo público com passos extras.

Detalhe que o professor valoriza: seu construtor chama os *setters*, não atribui direto:

```
public Livro(String titulo, String autor, int ano) {
    setTitulo(titulo);        // + validação roda também na construção
    setAutor(autor);
    setAno(ano);
    this.codigoLivro = new CodigoLivro();
}
```

Assim a validação vale na criação e na alteração, sem duplicar código.

Contraponto teórico que pode cair na prova: chamar método sobrescrevível dentro do construtor é considerado má prática, porque uma subclasse pode sobrescrever o setter e recebê-lo executando antes de seus próprios campos existirem. A correção é declarar os setters como `final` (ou `private`) quando eles são chamados no construtor.

Cuidado de encapsulamento que você já acertou — `Colecao.getLivros()`:

```
public List<Livro> getLivros() {
    return Collections.unmodifiableList(livros);
}
```

Retornar a `List` direto deixaria qualquer um chamar `colecacao.getLivros().clear()` e furar o encapsulamento. `unmodifiableList` fecha essa porta. **Isso é nível acima do que a maioria entrega.**

2.2 Herança — `extends` + `super`

De `FanVerse/src/livros/LivroDigital.java`:

```
public class LivroDigital extends Livro {
    private double tamanhoArquivo;

    public LivroDigital(String titulo, String autor, int ano, double tamanhoArquivo) {
        super(titulo, autor, ano);    // + PRIMEIRA linha, obrigatoriamente
        setTamanhoArquivo(tamanhoArquivo);
    }
}
```

Três regras de prova:

1. `super(...)` tem que ser a **primeira instrução** do construtor.
2. Se você **não** escrever `super(...)`, o Java insere `super()` implícito. Se a superclasse **não tiver** construtor sem argumentos → **erro de compilação**.
3. Java **não tem herança múltipla de classes**. Uma classe estende uma só. Para “herdar” de várias fontes, usa-se *interface*.

2.3 Polimorfismo — as duas formas

Sobrescrita (*overriding*) — mesma assinatura, comportamento diferente. De Livro e LivroDigital:

```
// Livro.java
public void apresentarDados() {
    exibirDadosBasicos();
}

// LivroDigital.java
@Override
public void apresentarDados() {
    exibirDadosBasicos();
    System.out.println("Tipo: Livro Digital");
    System.out.println("Tamanho do arquivo: " + tamanhoArquivo + " MB");
}
```

Isso permite o polimorfismo em ação:

```
Livro l = new LivroDigital("Titulo", "Autor", 2024, 5.2);
l.apresentarDados(); // chama a versão de LivroDigital
```

A pergunta clássica de prova: o tipo da *variável* é Livro, mas o método executado é o de LivroDigital. Isso se chama **ligação tardia** (*late binding*) — quem decide é o tipo do **objeto** em tempo de execução, não o da variável.

Sobrecarga (*overloading*) — mesmo nome, parâmetros diferentes. Você já usa, em Livro.java:

```
public void exibirMensagem() { ... }
public void exibirMensagem(String mensagem) { ... }
```

	Sobrescrita (<i>override</i>)	Sobrecarga (<i>overload</i>)
Onde	Entre classe mãe e filha	Na mesma classe (ou herdada)
Assinatura	Idêntica	Diferente (tipo/qtd de parâmetros)
Decidido em	Execução	Compilação
Tipo de retorno	Igual (ou covariante)	Pode mudar
@Override	Sim	Não

Mudar **só o tipo de retorno** não é sobrecarga — é erro de compilação.

2.4 Abstração — o seu buraco nº 1

`abstract` aparece em **zero** dos seus 103 arquivos. E há um caso onde ela deveria estar. De Java-activities/ATV 11/DELTA/Forma.java:

```
public class Forma { // ← deveria ser abstract
    public double calcularArea() {
        return 0.0; // ← "área zero" não existe
    }
}
```

O problema concreto: `new Forma("qualquer")` compila e devolve um objeto com área 0. Uma “forma genérica” não é uma coisa que existe no mundo. Corrigido:

```
public abstract class Forma {
    private String nome;
```

```

public Forma(String nome) { this.nome = nome; }

public abstract double calcularArea();    // sem corpo: obriga a subclasse

public void apresentarDados() {
    System.out.println("Forma: " + nome);
    System.out.println("Area: " + calcularArea());    // polimorfismo
}
}

```

O que isso ganha:

Antes	Depois
new Forma(...) compila	new Forma(...) → erro de compilação
Subclasse pode esquecer de sobrescrever	Compilador obriga
calcularArea() mente (retorna 0.0)	Não existe implementação falsa

O mesmo vale para ATV 11/OMEGA/Animal.java e ATV 12/NOVEMBER/Animal.java: emitirSom() imprimindo “O animal emitiu um som” é o mesmo sintoma.

3. Classe abstrata vs. interface

Você tem **1 interface** no total — Alugavel, em projeto_analise_algoritmos:

```

public interface Alugavel {
    double calcularValorDiaria();
    boolean isDisponivel();
    String getDescricao();
}

```

E Carro implements Alugavel. Isso está **certo** e é o seu melhor código de abstração. Só está subutilizado.

A tabela que cai em prova

	abstract class	interface
Herança múltipla	Uma só	Várias (implements A, B, C)
Atributos de instância	Sim	Só public static final
Construtor	Sim	Não
Métodos com corpo	Sim	Só default / static (Java 8+)
Métodos sem corpo	abstract	(padrão)
Modificadores	Qualquer	Métodos são public implicitamente
Instanciar direto		

Como escolher

- “**É UM**” com estado e código compartilhado → **classe abstrata**. LivroDigital é um Livro.
- “**CONSEGUE FAZER**” / capacidade → **interface**. Carro consegue ser alugado (Alugavel).

Uma classe pode fazer as duas coisas:

```
public class Carro extends Veiculo implements Alugavel, Comparable<Carro> {
```

Onde aplicar no FanVerse

Livro é a candidata perfeita:

```
public abstract class Livro {
    public abstract double calcularPreco();    // digital e físico cobram diferente
    public abstract String getFormato();
}
```

E uma interface para o que não é hierarquia:

```
public interface Emprestavel {
    boolean estaDisponivel();
    void emprestar(Usuario u);
    void devolver();
}
```

LivroFisico implements Emprestavel — mas LivroDigital não, porque e-book não é emprestado do mesmo jeito. **Interface separa capacidade de hierarquia.**

4. Composição — você usa e talvez não saiba o nome

De Livro.java:

```
private CodigoLivro codigoLivro;    // Livro TEM-UM CodigoLivro
```

De Colecao.java:

```
private List<Livro> livros;    // Colecao TEM-VÁRIOS Livro
```

Relação	Palavra-chave	Exemplo seu
É UM (herança)	extends	LivroDigital extends Livro
TEM UM (composição)	atributo	Livro tem CodigoLivro

A regra que o mercado usa: *prefira composição a herança*. Herança acopla forte — mudar a mãe quebra todas as filhas. O teste: se você não consegue dizer “X é um Y” em voz alta sem soar estranho, use composição.

5. static e final

Você usa os dois corretamente. De FanVerse/src/compras/Compra.java:

```
private static int contador = 1;    // compartilhado por TODAS as instâncias
```

De locadora/Locadora.java:

```
private static final double[] TABELA_PRECOS = {90.0, 130.0, 180.0};
```

Modificador	Em atributo	Em método	Em classe
<code>static</code>	Um valor para toda a classe	Chamado sem objeto	Só classe aninhada
<code>final</code>	Constante, não reatribui	Não pode sobrescrever	Não pode herdar

Pegadinha clássica: `final` num objeto trava a **referência**, não o conteúdo. `private final List<Livro> livros = new ArrayList<>();` ainda aceita `livros.add(...)`. O que não dá é `livros = outraLista;`. Seu `TABELA_PRECOS` é `final` mas os valores do array **podem** ser trocados — `TABELA_PRECOS[0] = 999;` compila.

6. Exceções — seu buraco nº 2

Você tem **8 arquivos** que **lançam** exceção e **zero** que **capturam**:


```
// Livro.java - você lança
throw new IllegalArgumentException("O título do livro não pode ficar vazio.");
```

Mas em nenhum lugar existe `try/catch`. Na prática, um título vazio **derruba o programa** com stack trace.

O que falta

```
try {
    Livro l = new Livro("", "Autor", 2024);
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.out.println("Erro ao criar livro: " + e.getMessage());
} finally {
    System.out.println("Sempre executa - ideal para fechar recurso.");
}
```

A hierarquia (cai em prova)



	Checked	Unchecked
Exemplos	<code>IOException</code> , <code>SQLException</code>	<code>IllegalArgumentException</code> , <code>NullPointerException</code>
Herda de	<code>Exception</code>	<code>RuntimeException</code>
Compilador exige tratar	Sim	Não
Significa	Falha externa previsível	Erro de programação

Suas `IllegalArgumentException` e `IndexOutOfBoundsException` são **unchecked** — por isso compilam sem `try/catch`. Está correto: validação de argumento é **unchecked** por convenção. Mas o Principal deveria capturá-las para o programa não morrer.

Ordem dos catch: do mais específico para o mais genérico. Se catch (Exception e) vier primeiro, os seguintes viram código inalcançável e não compilam.

7. equals e hashCode — um bug real no seu código

Zero ocorrências nos dois repositórios. Isso não é só teoria: cria um bug silencioso em Colecao.java.

```
public boolean removerLivro(Livro livro) {  
    return livros.remove(livro);    // usa equals() internamente  
}
```

Sem equals() sobrescrito, o Java usa o de Object, que compara **endereço de memória**. Logo:

```
Colecao c = new Colecao("Serie", "desc", "autor");  
c.adicionarLivro(new Livro("Duna", "Herbert", 1965));  
  
// tenta remover um livro "igual"  
boolean removeu = c.removerLivro(new Livro("Duna", "Herbert", 1965));  
// removeu == false + e a coleção continua com 1 livro
```

Dois objetos com exatamente os mesmos dados não são considerados iguais. O método falha em silêncio, sem exceção, e o removerLivro só funciona se você passar *a mesma referência* que adicionou.

A correção

```
@Override  
public boolean equals(Object o) {  
    if (this == o) return true;  
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;  
    Livro outro = (Livro) o;  
    return ano == outro.ano  
        && Objects.equals(titulo, outro.titulo)  
        && Objects.equals(autor, outro.autor);  
}  
  
@Override  
public int hashCode() {  
    return Objects.hash(titulo, autor, ano);  
}
```

O contrato (isto cai em prova)

1. Se a.equals(b) é true, então a.hashCode() == b.hashCode() é obrigatório.
2. A recíproca **não** vale: hash igual não obriga equals igual (colisão).
3. **Sobrescreveu equals sem hashCode → quebra HashMap e HashSet.** O objeto “some” dentro da coleção: você insere e contains() devolve false.

Este é, em conteúdo de prova, o assunto que mais separa quem estudou de quem decorou. E no seu caso tem consequência prática imediata.

8. Modificadores de acesso

Você usa `protected` em **1 arquivo só** — e o uso está certo. De `Livro.java`:

```
protected void exibirDadosBasicos() {
    System.out.println("Título: " + titulo);
    // ...
}
```

É exatamente o caso de uso: método que **as filhas usam** (`LivroDigital` e `LivroFisico` chamam) mas que **não é API pública** da classe.

Modificador	Mesma classe	Mesmo pacote	Subclasse (outro pacote)	Qualquer um
<code>private</code> (<i>padrão</i>)				
<code>protected</code>				
<code>public</code>				

Regra de ouro: comece tudo `private`. Só abra quando houver necessidade real. Campo `public` em prova de LPOO é desconto de nota quase automático.

9. O que falta no seu repertório

9.1 `enum` — zero usos

Você tem status de compra como texto. Com `enum` fica seguro:

```
public enum StatusCompra {
    PENDENTE("Aguardando pagamento"),
    PAGA("Pagamento confirmado"),
    CANCELADA("Compra cancelada");

    private final String descricao;

    StatusCompra(String descricao) { this.descricao = descricao; }

    public String getDescricao() { return descricao; }
}
```

Ganho: `String` aceita "pgaa" com erro de digitação; `enum` **não compila** se o valor não existir.

9.2 `instanceof` e `pattern matching` — zero usos

```
// Forma antiga
if (livro instanceof LivroDigital) {
    LivroDigital ld = (LivroDigital) livro;
    ld.baixar();
}
```

```
// Java 16+ - pattern matching, mais limpo
if (livro instanceof LivroDigital ld) {
```

```
ld.baixar();
}
```

Mas: **muito instanceof é sinal de polimorfismo mal feito**. Se você está testando o tipo para decidir o comportamento, provavelmente o comportamento deveria ser um método sobrescrito.

9.3 Coleções além de ArrayList

Interface	Implementação	Quando usar
List	ArrayList	Ordem importa, aceita repetido
Set	HashSet	Sem repetição (precisa de equals/hashCode!)
Map	HashMap	Busca por chave — Map<String, Livro> por ISBN
Queue	LinkedList	Fila de espera de empréstimo

Seu Colecao.procurarLivroPorTitulo() percorre a lista inteira — $O(n)$. Com Map<String, Livro> viraria $O(1)$.

10. Mapa: onde cada conceito está no seu código

Conceito	Arquivo	Repositório
Encapsulamento com validação	src/livros/Livro.java	FanVerse
Herança + super(...)	src/livros/LivroDigital.java	FanVerse
Sobrescrita (@Override)	src/livros/LivroFisico.java	FanVerse
Sobrecarga	Livro.exibirMensagem()	FanVerse
Composição	Livro → CodigoLivro	FanVerse
Coleção encapsulada	Colecao.getLivros()	FanVerse
Depreciação e migração	biblioteca/Compra.java (@Deprecated)	FanVerse
Interface	locadora/Alugavel.java	Java-activities
static final (constante)	locadora/Locadora.java	Java-activities
Campos final	locadora/Carro.java	Java-activities
Hierarquia de funcionários	ATV 6/ALFA/	Java-activities
Hierarquia de contas	ATV 10/GOLF/	Java-activities
Polimorfismo com formas	ATV 11/DELTA/	Java-activities
Polimorfismo com animais	ATV 11/OMEGA/, ATV 12/NOVEMBER/	Java-activities
Camadas (model/service/controller)	Java_Outras_Coisas/biblioteca/	Java-activities

Detalhe que merece crédito: em biblioteca/Compra.java você marcou a classe antiga como @Deprecated e fez ela estender a nova (compras.Compra) em vez de apagar. Isso é **estratégia de migração sem quebrar código existente** — não é conteúdo de primeiro semestre.

11. Questões típicas de prova, com resposta

1. **Diferença entre sobrecarga e sobrescrita?** Sobrecarga: mesmo nome, **parâmetros diferentes**, mesma classe, resolvido em **compilação**. Sobrescrita: **mesma assinatura**, classe filha, resolvido em **execução**.
 2. **Pode instanciar classe abstrata?** Não. Mas pode ter construtor (chamado via `super()` pela filha) e pode ter referência do tipo abstrato apontando para objeto concreto.
 3. **Classe abstrata pode não ter método abstrato?** Pode. Basta `abstract` na declaração para impedir instanciação.
 4. **Interface pode ter método com corpo?** Desde o Java 8, sim: `default` e `static`. Desde o 9, também `private`.
 5. **Para que serve `super`?** Duas coisas: `super(...)` chama o construtor da mãe (1ª linha); `super.metodo()` chama a versão da mãe de um método sobrescrito.
 6. **O que acontece se eu sobrescrever `equals` sem `hashCode`?** Quebra `HashMap/HashSet`: o objeto vai para um balde diferente e some. **Contrato violado**.
 7. **`final` em classe, método e atributo?** Classe: não pode ser herdada. Método: não pode ser sobrescrito. Atributo: não pode ser reatribuído (mas o objeto apontado ainda muda por dentro).
 8. **Java tem herança múltipla?** De classe, não. De interface, sim (`implements A, B`). Evita o problema do diamante.
 9. **Diferença entre `checked` e `unchecked`?** `Checked` herda de `Exception`: o compilador **obriga** tratar. `Unchecked` herda de `RuntimeException`: erro de programação, não obriga.
 10. **O que é ligação tardia?** A decisão de qual versão do método executar acontece em **tempo de execução**, pelo tipo do objeto, não pelo tipo da variável. É o motor do polimorfismo.
-

12. Plano de estudo — o caminho mais curto

Na ordem de retorno por hora investida:

1. **`abstract`** (1 h) — transforme `Forma` e `Animal` em abstratas nas ATV 11 e 12. Você já tem o código; é trocar 3 linhas e sentir o compilador cobrar.
2. **`equals/hashCode`** (1 h) — implemente em `Livro` e escreva o teste que remove um livro “igual” da `Colecao`. Veja falhar antes, passar depois.
3. **`try/catch`** (1 h) — envolva as chamadas do `Principal` do `FanVerse`. É o pilar que falta completo.
4. **Interface** (1 h) — crie `Emprestavel` no `FanVerse` e faça só `LivroFisico` implementar. Sinta a diferença entre hierarquia e capacidade.
5. **`enum`** (30 min) — troque o status da `Compra` por `enum`.

Depois desses cinco, não sobra buraco conceitual de LPOO no seu código.

13. Leitura de fonte

Assunto	Fonte
Tutorial oficial de OO	Oracle — Object-Oriented Programming Concepts
Classes abstratas	Oracle — Abstract Methods and Classes

Assunto	Fonte
Interfaces	Oracle — Interfaces
Contrato de <code>equals</code>	Javadoc — Object.equals
Exceções	Oracle — Exceptions
Coleções	Oracle — Collections Framework

LPOO — V2: Memória, Pegadinhas e Recuperação

Objetivo desta versão: estudar para a prova sem depender de lembrar tudo de uma vez. Cada regra é transformada em uma sequência de memória: **ERRO** → **CONSEQUÊNCIA** → **REGRA** → **RESULTADO**.

Como estudar este MD

1. Leia somente a **Regra**.
2. Cubra o Resultado e tente lembrar.
3. Leia o **Erro** como uma pegadinha que você não quer repetir.
4. Faça o exemplo sem olhar.
5. Só então confira o resultado.

Frase de segurança: “Eu não preciso lembrar tudo. Preciso reconhecer a pegadinha e aplicar a regra.”

Modo “DEU MERDA”

A ideia é criar uma memória forte a partir de um **erro fictício de exercício**, não de culpa real. O cérebro encontra o erro → percebe a consequência → recupera a regra → chega ao resultado.

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Tratar <code>private</code> como inútil	Tornar tudo <code>public</code>	Campo fica protegido; acesso passa pela API	<code>private</code> + <code>getter/setter</code>
Esquecer que Java não herda duas classes	Tentar <code>extends A, B</code>	Uma classe estende uma classe	Várias capacidades → interfaces
Colocar <code>super</code> depois de outra instrução	Erro de compilação no construtor	<code>super(...)</code> deve iniciar o construtor	Filha chama mãe primeiro
Confundir com <code>overload</code>	Achar que parâmetros podem mudar	<code>Override</code> mantém a assinatura	<code>@Override</code> ajuda o compilador
Mudar apenas retorno	Esperar duas assinaturas pelo retorno	Parâmetros precisam diferir	<code>f()</code> e <code>f(int)</code>
Olhar apenas o tipo da variável	Achar que <code>Livro l</code> chama sempre <code>Livro</code>	Objeto concreto decide <code>override</code> em execução	<code>Livro l=new LivroDigital(...);</code>
Instanciar a classe que deveria ser abstrata	Permitir comportamento falso	<code>abstract</code> impede instância direta	Forma não deve representar área zero genérica
Tratar interface como classe mãe comum	Usar construtor/estado de instância nela	Interface define contrato	<code>Carro implements Alugavel</code>
Usar herança porque existe relação qualquer	Criar hierarquia desnecessária	‘tem um’ → composição	<code>Livro</code> tem <code>CodigoLivro</code>

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Achar que cada objeto possui seu próprio contador	Valores não compartilhados	static pertence à classe	contador é compartilhado
Achar que final congela conteúdo de objeto	Tentar entender List final como imutável	final congela a referência	final List ainda pode add
Lançar e nunca entender o fluxo	Programa encerra com stack trace	try/catch trata exceções; finally ajuda na limpeza	catch específico antes do genérico

1. Regras que você precisa reconhecer rápido

1. Encapsulamento

Erro: Tratar private como inútil

Consequência: Tornar tudo public

Regra: Campo fica protegido; acesso passa pela API

Resultado: private + getter/setter

2. Herança

Erro: Esquecer que Java não herda duas classes

Consequência: Tentar extends A, B

Regra: Uma classe estende uma classe

Resultado: Várias capacidades → interfaces

3. super

Erro: Colocar super depois de outra instrução

Consequência: Erro de compilação no construtor

Regra: super(...) deve iniciar o construtor

Resultado: Filha chama mãe primeiro

4. Override

Erro: Confundir com overload

Consequência: Achar que parâmetros podem mudar

Regra: Override mantém a assinatura

Resultado: @Override ajuda o compilador

5. Overload

Erro: Mudar apenas retorno

Consequência: Esperar duas assinaturas pelo retorno

Regra: Parâmetros precisam diferir

Resultado: f() e f(int)

6. Polimorfismo

Erro: Olhar apenas o tipo da variável

Consequência: Achar que `Livro l` chama sempre `Livro`

Regra: Objeto concreto decide override em execução

Resultado: `Livro l=new LivroDigital(...);`

7. Abstração

Erro: Instanciar a classe que deveria ser abstrata

Consequência: Permitir comportamento falso

Regra: `abstract` impede instância direta

Resultado: Forma não deve representar área zero genérica

8. Interface

Erro: Tratar interface como classe mãe comum

Consequência: Usar construtor/estado de instância nela

Regra: Interface define contrato

Resultado: `Carro implements Alugavel`

9. Composição

Erro: Usar herança porque existe relação qualquer

Consequência: Criar hierarquia desnecessária

Regra: ‘tem um’ → composição

Resultado: `Livro tem CodigoLivro`

10. static

Erro: Achar que cada objeto possui seu próprio contador

Consequência: Valores não compartilhados

Regra: `static` pertence à classe

Resultado: contador é compartilhado

11. final

Erro: Achar que `final` congela conteúdo de objeto

Consequência: Tentar entender `List final` como imutável

Regra: `final` congela a referência

Resultado: `final List` ainda pode `add`

12. Exceção

Erro: Lançar e nunca entender o fluxo

Consequência: Programa encerra com stack trace

Regra: try/catch trata exceções; finally ajuda na limpeza

Resultado: catch específico antes do genérico

13. equals/hashCode

Erro: Comparar objetos pelos dados sem sobrescrever equals

Consequência: remove/contains falham

Regra: equals e hashCode precisam ser coerentes

Resultado: Objetos iguais → mesmo hash

14. enum

Erro: Guardar status como texto livre

Consequência: Digitação errada passa

Regra: enum restringe valores

Resultado: PENDENTE/PAGA/CANCELADA

15. instanceof

Erro: Usar em todo lugar

Consequência: Código vira cascata de tipos

Regra: Use quando a verificação de tipo é realmente necessária

Resultado: instanceof LivroDigital

2. Revisão relâmpago antes da prova

- **Encapsulamento:** Campo fica protegido; acesso passa pela API → private + getter/setter
- **Herança:** Uma classe estende uma classe → Várias capacidades → interfaces
- **super:** super(...) deve iniciar o construtor → Filha chama mãe primeiro
- **Override:** Override mantém a assinatura → @Override ajuda o compilador
- **Overload:** Parâmetros precisam diferir → f() e f(int)
- **Polimorfismo:** Objeto concreto decide override em execução → Livro l=new LivroDigital(...);
- **Abstração:** abstract impede instância direta → Forma não deve representar área zero genérica
- **Interface:** Interface define contrato → Carro implements Alugavel
- **Composição:** 'tem um' → composição → Livro temCodigoLivro
- **static:** static pertence à classe → contador é compartilhado

3. Método de recuperação ativa

Quando bater o branco, não releia a matéria inteira. Faça a sequência:

1. O que estou tentando descobrir?

2. Qual é a pegadinha mais provável?

3. Qual regra mata essa pegadinha?
4. Qual resultado essa regra produz?
5. Consigo explicar em uma frase?

4. Sessões curtas

Use blocos de 15–25 minutos. Em cada bloco, escolha poucos itens, tente lembrar sem consultar e marque os erros. No próximo bloco, revise principalmente os que você errou.

5. Regra contra o esquecimento

Não tente decorar a página inteira. Transforme cada conteúdo em uma associação curta:

PEGADINHA → REGRA → EXEMPLO → RESULTADO.

Isso permite reconstruir a resposta mesmo quando a memória da frase original desaparece.

LPOO — V3 de Revisão para Exame

Reorganizar a revisão existente em uma sequência de decisão para o exame, reforçando os pontos que o próprio material identifica como lacunas: abstração, exceções e equals/hashCode.

Método de memória

PEGADINHA → CONSEQUÊNCIA → REGRA → EXEMPLO → RESULTADO. Antes de tentar decorar, descubra qual erro a questão está tentando provocar.

1. Pilares em uma frase

Encapsulamento protege estado; herança reutiliza especialização; polimorfismo permite comportamentos diferentes pela mesma referência; abstração define o que deve existir sem permitir instâncias inadequadas.

2. Overload × Override

Overload: mesmo nome, parâmetros diferentes, decisão na compilação. **Override:** mesma assinatura herdada, comportamento redefinido, despacho em execução.

3. abstract × interface

Use classe abstrata quando existe uma base com estado/comportamento compartilhado. Use interface para contrato/capacidade. Uma classe pode estender uma classe e implementar várias interfaces.

4. Composição

‘TEM-UM’ aponta para atributo/composição; ‘É-UM’ aponta para herança. A revisão usa Livro→CodigoLivro como exemplo de composição.

5. static × final

static pertence à classe. final impede reatribuição/sobrescrita/herança dependendo do contexto. **final List** não significa lista imutável.

6. Exceções

throw lança. catch captura. finally é útil para limpeza. Checked exigem tratamento/declaração; unchecked não exigem isso pelo compilador.

7. equals/hashCode

Pense: igualdade lógica primeiro, hash compatível depois. Se `a.equals(b)` é true, os hashes precisam ser iguais.

8. Coleções

List aceita repetição e mantém ordem; Set representa conjunto; Map trabalha com chave→valor. HashSet/HashMap dependem de equals/hashCode para objetos usados na estrutura.

9. instanceof

É uma ferramenta válida, mas uma sequência excessiva de testes de tipo pode indicar que o polimorfismo não está sendo aproveitado.

10. Estratégia anti-branco

Quando esquecer a definição, pergunte: **o objeto é-um ou tem-um?, estou em compilação ou execução?, estou protegendo estado ou definindo contrato?, estou lançando ou capturando exceção?**.

Checklist de prova

- ☐ Consigo explicar a regra em uma frase.
- ☐ Sei identificar a pegadinha antes de calcular.
- ☐ Consigo fazer um exemplo sem olhar.
- ☐ Sei verificar minha resposta.

LPOO — V4: Aprendendo a Resolver e Calcular do Zero

Esta versão transforma a revisão em um roteiro de execução. A ideia não é decorar palavras: é olhar o código, descobrir o que acontece e acompanhar o resultado.

0. O que significa “calcular” em LPOO?

Em LPOO, muitas questões não pedem uma conta matemática. “Calcular” significa descobrir o que o programa fará.

Você pode precisar descobrir: - qual construtor será chamado; - qual valor uma variável terá; - qual método será executado; - se há erro de compilação; - se ocorre exceção; - qual será a saída; - se é overload ou override; - como uma coleção trata um objeto.

Use sempre:

IDENTIFIQUE → SIGA O CÓDIGO → DECIDA → EXECUTE MENTALMENTE → CONFIRA

1. Transforme o código em uma história

Considere:

```
Livro l = new LivroDigital("Duna", "Herbert", 1965, 5.2);
```

Leia assim: 1. a variável se chama l; 2. a referência é do tipo Livro; 3. o objeto real é LivroDigital; 4. o construtor de LivroDigital começa; 5. super(...) chama a parte da classe mãe; 6. depois o construtor da filha termina.

A tradução do código para uma sequência de acontecimentos é a principal técnica desta revisão.

2. Encapsulamento: como descobrir o valor do atributo

Exemplo:

```
class Produto {  
    private double preco;  
  
    public void setPreco(double preco) {  
        if (preco < 0) {  
            throw new IllegalArgumentException();  
        }  
        this.preco = preco;  
    }  
  
    public double getPreco() {  
        return preco;  
    }  
}
```

```
Produto p = new Produto();  
p.setPreco(50);  
System.out.println(p.getPreco());
```

Passo a passo

50 < 0 é falso.

Então executa:

```
this.preco = 50;
```

Depois getPreco() devolve 50.

Resultado: 50.

Agora pense em setPreco(-10):

-10 < 0 é verdadeiro.

Então ocorre IllegalArgumentException e a atribuição não acontece.

Regra

SETTER COM VALIDAÇÃO = TESTE A CONDIÇÃO ANTES DA ATRIBUIÇÃO.

3. Construtores: descubra a ordem

Exemplo:

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.println("Animal");
    }
}

class Cachorro extends Animal {
    Cachorro() {
        super();
        System.out.println("Cachorro");
    }
}
```

Executando new Cachorro():

1. entra no construtor de Cachorro;
2. executa super();
3. entra em Animal;
4. imprime Animal;
5. volta para Cachorro;
6. imprime Cachorro.

Resultado:

```
Animal
Cachorro
```

Regra

PAI PRIMEIRO → FILHO DEPOIS.

4. Herança: this e super

Exemplo:

```
class Veiculo {
    protected int velocidade = 50;
}

class Carro extends Veiculo {
    int velocidade = 100;

    void mostrar() {
```

```

        System.out.println(velocidade);
        System.out.println(super.velocidade);
    }
}

```

Dentro de Carro:

- velocidade procura o campo da classe atual → 100;
- super.velocidade força o campo da mãe → 50.

Resultado:

```

100
50

```

Regra

this = contexto atual.

super = parte herdada da superclasse.

5. Overload: como descobrir qual método será chamado

Exemplo:

```

class Calculadora {
    int somar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    double somar(double a, double b) {
        return a + b;
    }
}

```

Para somar(2, 3):

- parâmetros = int, int;
- escolhe somar(int, int);
- $2 + 3 = 5$.

Para somar(2.5, 3.5):

- parâmetros = double, double;
- escolhe somar(double, double);
- $2.5 + 3.5 = 6.0$.

Regra

OVERLOAD = COMPARE OS PARÂMETROS.

A decisão é feita em compilação.

6. Override e polimorfismo

Exemplo:

```
class Animal {  
    void emitirSom() {  
        System.out.println("Animal");  
    }  
}
```

```
class Gato extends Animal {  
    @Override  
    void emitirSom() {  
        System.out.println("Miau");  
    }  
}
```

```
Animal a = new Gato();  
a.emitirSom();
```

O erro comum é pensar:

“a variável é Animal, então imprime Animal”.

Faça assim: 1. tipo da variável = Animal; 2. objeto real = Gato; 3. o método foi sobrescrito? Sim; 4. então, em execução, entra a versão de Gato.

Resultado:

Miau

Regra

PARA MÉTODO SOBRESCRITO, OLHE O OBJETO REAL.

7. abstract: como resolver questões de instanciação

Exemplo:

```
abstract class Forma {  
    abstract double calcularArea();  
}
```

Isto é inválido:

```
Forma f = new Forma();
```

Porque classe abstrata não pode ser instanciada diretamente.

Agora:

```
class Quadrado extends Forma {  
    private double lado;  
  
    Quadrado(double lado) {
```

```

        this.lado = lado;
    }

    @Override
    double calcularArea() {
        return lado * lado;
    }
}

```

Forma `f = new Quadrado(4);`

A referência é `Forma`, mas o objeto é `Quadrado`.

Cálculo:

$4 \times 4 = 16$.

Resultado: 16.

Regra

ABSTRACT = PODE SER TIPO DE REFERÊNCIA, NÃO PODE SER OBJETO DIRETO.

8. static: como acompanhar um valor compartilhado

Exemplo:

```

class Compra {
    static int contador = 0;

    Compra() {
        contador++;
    }
}

```

Executando três construtores:

Estado inicial: `contador = 0`

Primeiro: $0 + 1 = 1$

Segundo: $1 + 1 = 2$

Terceiro: $2 + 1 = 3$

Resultado:

`contador = 3`.

Regra

STATIC É COMPARTILHADO PELA CLASSE.

9. final: referência não é o mesmo que conteúdo

Exemplo:

```
final int x = 10;
```

x = 20 é inválido.

Agora:

```
final List<String> nomes = new ArrayList<>();
```

nomes.add("Lucas") pode funcionar.

Mas:

```
nomes = new ArrayList<>();
```

é inválido.

Regra

FINAL IMPEDE REATRIBUIÇÃO DA REFERÊNCIA; NÃO SIGNIFICA IMUTABILIDADE DO OBJETO.

10. Exceções: acompanhe o fluxo

Exemplo:

```
try {  
    int x = 10 / 0;  
    System.out.println(x);  
} catch (ArithmeticException e) {  
    System.out.println("Erro");  
} finally {  
    System.out.println("Fim");  
}
```

10 / 0 gera ArithmeticException.

Logo: - a linha que imprime x não executa; - o catch executa; - depois finally executa.

Saída:

Erro

Fim

Regra

TRY TENTA → CATCH TRATA → FINALLY FINALIZA.

11. throw x catch

throw significa lançar uma exceção.

catch significa capturar uma exceção.

Não confunda:

THROW = DISPARA.

CATCH = RECEBE/TRATA.

12. equals: como comparar objetos

Considere:

```
Livro a = new Livro("Duna");
```

```
Livro b = new Livro("Duna");
```

Sem equals sobrescrito, dois objetos diferentes podem resultar em:

```
a.equals(b) == false
```

mesmo possuindo os mesmos dados.

Compare as ideias: - == trabalha com a referência; - equals representa igualdade lógica quando a classe redefine o método.

13. hashCode: a regra que precisa ficar automática

Regra obrigatória:

```
a.equals(b) verdadeiro implica a.hashCode() == b.hashCode()
```

Mas hash igual não significa necessariamente equals verdadeiro.

Ao usar HashSet ou HashMap, pense em equals e hashCode juntos.

14. Coleções: descubra o comportamento

List

Aceita repetição e preserva ordem.

Se adicionar A e depois A, há dois elementos.

Set

Representa um conjunto sem repetição.

Map

Funciona como chave → valor.

Exemplo:

```
Map<String, Integer> idade = new HashMap<>();
idade.put("Ana", 20);
```

Então:

```
idade.get("Ana")
```

devolve 20.

Regra

LIST = ORDEM. SET = NÃO REPETIR. MAP = CHAVE → VALOR.

15. Modificadores de acesso

Quando aparecer uma questão de acesso, faça duas perguntas:

1. Quem está tentando acessar?
2. De onde está tentando acessar?

Regra básica: - private → própria classe; - acesso padrão → mesmo pacote; - protected → própria classe, pacote e subclasses nos casos permitidos; - public → acesso amplo.

Comece pensando em private e só abra quando a situação exigir.

16. instanceof

Exemplo:

```
Animal a = new Gato();
```

```
a instanceof Animal
```

```
a instanceof Gato
```

Os dois testes resultam em true porque o objeto real é Gato e Gato é um Animal.

Regra

INSTANCEOF TESTA O OBJETO REAL.

17. Como calcular a saída do console

Monte uma tabela.

Passo	Variável	Objeto real	Ação	Saída
1	a	Gato	criação	—
2	a	Gato	emitirSom()	Miau

Não tente guardar toda a execução na cabeça.

18. Como resolver alternativa de prova

Etapa 1 — procure erro de compilação

Exemplos: - instanciar classe abstract; - tentar alterar final; - assinatura errada de override; - método inexistente; - catch impossível.

Etapa 2 — siga o fluxo

Quem chama quem?

Etapa 3 — faça os cálculos

Retornos, comparações, incrementos e valores.

Etapa 4 — faça uma segunda passagem

Confira a parte mais importante.

19. DEU MERDA — memória

Overload x Override

ERRO: “mesmo nome = override”.

CONSEQUÊNCIA: classificação errada.

REGRA: parâmetros diferentes → overload; mesma assinatura sobrescrita → override.

RESULTADO: overload é decidido na compilação; override participa do despacho em execução.

IDEIA CENTRAL DE LPOO

Quando der branco, pergunte:

QUAL É A CLASSE? QUAL É O OBJETO? QUAL CONSTRUTOR RODA? QUAL MÉTODO É ESCOLHIDO? QUAL VALOR SOBRA?

20. Checklist

- ☐ Sei acompanhar construtores.
- ☐ Sei diferenciar this e super.
- ☐ Sei overload e override.
- ☐ Sei acompanhar polimorfismo.
- ☐ Sei abstract.
- ☐ Sei static e final.
- ☐ Sei try/catch/finally.
- ☐ Sei throw e catch.
- ☐ Sei == e equals().

- ☐ Sei a relação equals/hashCode.
- ☐ Sei List, Set e Map.
- ☐ Sei instanceof.
- ☐ Consigo calcular uma saída linha por linha.

Fórmula de sobrevivência: em LPOO, não decore a saída; simule o caminho que produz a saída.

Revisão — Álgebra Booleana e Mapa de Karnaugh

Disciplina: Sistemas Digitais **Material de origem:** slides Álgebra Booleana (79 lâminas) e Mapa de Karnaugh (78 lâminas) **O que este documento é:** a matéria dos dois conjuntos de slides reorganizada em ordem de estudo, com **todos os exercícios propostos resolvidos**, os erros dos slides conferidos, e um simulado com gabarito no fim.

Convenção de notação usada aqui. Os slides usam a barra sobre a variável para complemento. Em texto corrido a barra não sobrevive, então uso o **apóstrofo**: A' lê-se “A barrado” / “não A”. Quando a barra cobre mais de uma variável, uso parênteses: $(AB)'$ é a barra longa sobre AB — que **não** é a mesma coisa que $A'B'$. Essa distinção é o centro do teorema de DeMorgan, então vale prestar atenção nela desde já.

Índice

#	Parte	Assunto
1–2	I	Por que $1 + 1 = 1$; booleano não é binário
3	I	Aritmética booleana: OR é soma, AND é produto
4–5	I	As 8 identidades, complemento duplo e as 3 propriedades
6	I	As regras exclusivas da álgebra booleana
7	I	XOR — a porta que não tem equivalente algébrico
8	I	Teoremas de DeMorgan e a arte de quebrar barras
9–10	I	Tabela-verdade $\rightarrow$ expressão: SOP e POS; o incinerador
11–12	II	De Venn ao K-map; código Gray
13–15	II	Agrupamento, bordas e cantos
16–17	II	Maxtermos (POS) e <i>don't care</i>
18	—	Erros e pegadinhas conferidos
19	—	Exercícios dos slides, resolvidos
20	—	Simulado + gabarito

PARTE I — ÁLGEBRA BOOLEANA

1. A ideia central: as “leis” dependem da definição de número

Isto é o fio condutor dos primeiros 14 slides e cai em prova como pergunta conceitual.

A afirmação $3 + 4 = 7$ parece uma verdade absoluta, mas só é verdade **dentro do escopo dos números reais**. Se você anda 3 m para o norte e 4 m para o leste, a distância em linha reta ao ponto inicial é 5 m, não 7 — porque grandezas com direção somam como vetores, não como escalares. As regras da aritmética não foram quebradas; o que mudou foi **o conjunto sobre o qual elas operam**.

O mesmo vale na lógica. Aristóteles fundou um sistema com apenas dois valores de verdade (verdadeiro/falso), e desse recorte bivalente saem as quatro leis clássicas:

1. **Lei da Identidade** — A é A
2. **Lei da Não Contradição** — A não é não- A
3. **Lei do Terceiro Excluído** — ou A , ou não- A
4. **Lei da Inferência Racional**

Essas leis valem *onde uma proposição só pode ter um de dois valores*. Na **lógica fuzzy** (multivalorada), onde uma proposição é verdadeira “em certo grau”, a Lei da Não Contradição deixa de valer — e não há escândalo nenhum nisso, porque o escopo é outro.

George Boole (1815–1864) deu forma simbólica ao sistema de Aristóteles no tratado de 1854 “*Uma Investigação sobre as Leis do Pensamento*”. **Claude Shannon**, do MIT, na tese de 1938 “*Análise Simbólica de Circuitos de Relés e Comutação*”, percebeu que essa álgebra descrevia exatamente circuitos liga-desliga — e foi isso que transformou um trabalho de filosofia matemática na ferramenta de projeto de todo circuito digital que existe.

Conclusão que cai em prova: $1 + 1 = 1$ não contradiz nada. No mundo booleano só existem 1 e 0. A soma $1 + 1$ certamente não é 0, logo — **por eliminação** — é 1.

2. Números booleanos não são números binários

Esta é a confusão mais comum e a mais fácil de cobrar.

	Booleano	Binário
O que é	um sistema matemático distinto dos reais	uma notação alternativa para números reais
Tamanho	sempre 1 bit	vários bits, ponderados por posição
10011	não existe	vale dezenove
Símbolos	1 e 0	1 e 0

Os dois se confundem porque usam os mesmos dois símbolos. Mas o número binário 10011 não tem lugar no mundo booleano, assim como 2 ou 32 não têm.

3. Aritmética booleana

3.1 Adição = porta OR

$0 + 0 = 0$
 $0 + 1 = 1$
 $1 + 0 = 1$
 $1 + 1 = 1$ <-- a que confunde

Não importa quantos termos: $1 + 1 + 1 + 1 = 1$. É exatamente a tabela-verdade de um OR.

3.2 Multiplicação = porta AND

$0 \times 0 = 0$
 $0 \times 1 = 0$
 $1 \times 0 = 0$
 $1 \times 1 = 1$

Idêntica à multiplicação dos reais: qualquer coisa vezes 0 é 0; qualquer coisa vezes 1 fica inalterada. É a tabela-verdade de um AND.

3.3 O que não existe

- **Não existe subtração.** Subtrair implica números negativos ($5 - 3 = 5 + (-3)$), e quantidades negativas são proibidas no mundo booleano.
- **Não existe divisão**, porque divisão é subtração composta — do mesmo jeito que multiplicação é adição composta.

3.4 Variáveis e complemento

- Variáveis booleanas são **sempre letras MAIÚSCULAS**, nunca minúsculas (ao contrário da álgebra “normal”).
- Toda variável tem um **complemento**: se $A = 0$, então $A' = 1$.

4. As oito identidades (+ complemento duplo)

Identidade = afirmação verdadeira para **todos** os valores possíveis da variável.

Aditivas (OR)

Identidade	Por quê	Leitura em circuito
$A + 0 = A$	igual à álgebra normal	entrada em 0 não faz nada
$A + 1 = 1$	exclusiva do booleano	o 1 <i>sobrepõe</i> A e trava a saída em 1
$A + A = A$	não existe “2A”	ligar as duas entradas de um OR no mesmo sinal
$A + A' = 1$	um dos dois é 1, e algo $+ 1 = 1$	variável com seu próprio complemento

Multiplicativas (AND)

Identidade	Por quê
$A \times 0 = 0$	igual à álgebra normal
$A \times 1 = A$	igual à álgebra normal
$A \times A = A$	não existe “A ² ” (quadrado implica o número 2)
$A \times A' = 0$	um dos dois é 0, e algo $\times 0 = 0$

Complemento duplo

$A'' = A$ — complementar duas vezes (ou qualquer número **par** de vezes) devolve o valor original. É análogo à negação nos reais: um número par de trocas de sinal se cancela.

5. As três propriedades algébricas

Estas **são iguais** às da álgebra normal — é por isso que a manipulação algébrica funciona.

Propriedade	Adição	Multiplicação
Comutativa	$A + B = B + A$	$AB = BA$
Associativa	$(A+B)+C = A+(B+C)$	$(AB)C = A(BC)$
Distributiva	—	$A(B + C) = AB + AC$

A distributiva lida nos dois sentidos: **expandir** um produto de soma, e — de trás para frente — **fatorar** termos de uma soma-de-produtos. Fatorar é o movimento que mais simplifica na prática.

6. As regras exclusivas da álgebra booleana

Estas **não têm equivalente** nos reais. São as que fazem a simplificação acontecer.

Regra	Nome	Prova
$A + AB = A$	absorção	$A + AB = A(1 + B) = A \times 1 = A$
$A + A'B = A + B$	—	$A + A'B = (A + A')(A + B) = 1 \times (A+B) = A+B$
$(A+B)(A+C) = A + BC$	dual da distributiva (forma POS)	expandir e absorver

6.1 A parte difícil: reconhecer a forma padrão

O obstáculo real não é decorar as regras — é **enxergá-las em expressões que não estão na forma padrão**. Exemplo dos slides: $ABC + 1$ também se reduz a 1, pela identidade $A + 1 = 1$, porque o “A” da forma padrão pode representar o termo inteiro ABC.

6.2 Às vezes é preciso “dessimplificar” primeiro

Um movimento contraintuitivo e cobrado: usar $A + AB = A$ **ao contrário**, transformando um A solto em $A + AB$ para criar um termo que depois se cancela com outro.

Parece um passo para trás, mas é o mesmo tipo de sacrifício calculado de uma partida de xadrez: saber **quando** dar esse passo é a parte artística da álgebra.

7. XOR — a porta sem equivalente algébrico

Falta um elemento no conjunto de operações booleanas: o **OU-exclusivo**.

- OR = adição booleana
- AND = multiplicação booleana
- NOT = complementação
- **XOR = nada**. Não há operação booleana direta equivalente.

Existe símbolo de porta, mas ele quase nunca aparece em expressões booleanas, justamente porque as identidades, leis e regras de simplificação **não se aplicam a ele**.

A saída é reescrever XOR em termos de OR e AND:

$$A (+) B = A'B + AB'$$

Uso prático (isto cai em prova): qualquer expressão na forma $A'B + AB'$ — duas portas AND alimentando um OR — pode ser substituída por **uma única porta XOR**. Isso é redução de 3 portas para 1.

8. Teoremas de DeMorgan

8.1 O enunciado

DeMorgan trata de **complementação de grupo**: o complemento de um *conjunto* de termos, representado por uma barra longa sobre mais de uma variável.

$$\begin{array}{ll} (AB)' = A' + B' & \text{NAND} = \text{Negative-OR} \\ (A+B)' = A'B' & \text{NOR} = \text{Negative-AND} \end{array}$$

Em linguagem de portas: **inverter a saída de uma porta dá a mesma função que a porta do tipo oposto (AND OR) com as entradas invertidas.**

Tabela-verdade que prova o primeiro caso (está no slide 46):

A	B	$(AB)'$	$A' + B'$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

8.2 A barra é um símbolo de AGRUPAMENTO

$(AB)'$ não é igual a $A'B'$.

A barra longa, sozinha, já age como parêntese quando cobre mais de uma variável. Como o apóstrofo não se estende sobre duas variáveis, usamos parênteses para marcar que ele se aplica ao termo inteiro. Isso muda profundamente como a expressão é avaliada.

8.3 O procedimento: quebrar a barra

Pense o teorema como **quebrar uma barra longa**:

Quando uma barra longa é quebrada, **a operação diretamente abaixo da quebra** muda de adição para multiplicação (ou vice-versa), e os pedaços da barra permanecem sobre as variáveis individuais.

As três regras de ouro:

1. Quando há várias “camadas” de barras, **quebre uma barra por vez**.
2. Geralmente é mais fácil começar pela **barra mais longa (mais acima)**.
3. **NUNCA quebre duas barras num único passo**. Quebrar *uma* barra em **mais de um lugar** ao mesmo tempo é legítimo; quebrar *duas barras diferentes* no mesmo passo, não. Confundir as duas coisas é o erro mais frequente e leva a resultado errado.

Exemplo trabalhado (slide 50): reduzir $(A + (BC)')'$.

$$\begin{array}{ll} (A + (BC)')' & \text{barra mais longa cobre tudo} \\ = A' \cdot ((BC)')' & \text{quebrou a de cima: + virou \cdot} \\ = A' \cdot BC & \text{complemento duplo: } ((BC)')' = BC \\ = A'BC & \end{array}$$

Circuito final: **uma porta AND de três entradas com a entrada A invertida.**

8.4 Fecho de DeMorgan

- NAND Negative-OR; NOR Negative-AND.
- Ao quebrar, a operação sob a quebra se inverte; os pedaços da barra ficam sobre os termos.
- Comece pela barra mais externa. **Jamais duas barras num passo.**
- Barras são agrupamento: ao quebrar, os termos abaixo **continuam agrupados** — use parênteses para não mudar a precedência.

9. Da tabela-verdade para a expressão: SOP e POS

O projeto de um circuito digital quase sempre começa com uma **tabela-verdade** descrevendo o que o circuito deve fazer. Existem dois procedimentos mecânicos para sair dela.

9.1 Soma de Produtos (SOP — *Sum-Of-Products*)

Um **somatório de termos**, cada termo sendo um **produto** de variáveis. Exemplo: $ABC + BC + DF$.

Procedimento:

1. Olhe as linhas da tabela cuja saída é **1**.
2. Para cada uma, escreva o **termo produto** que vale 1 exatamente naquela combinação. (variável = 1 entra direto; variável = 0 entra complementada)
3. **Some** todos os termos produto.

Exemplo: na linha $A=0$, $B=1$, $C=1$, o termo é $A'BC$.

Implementação: um conjunto de portas **AND** (os produtos) alimentando **uma única porta OR** (a soma).

9.2 Produto de Somas (POS — *Product-Of-Sums*)

Um **produto de termos soma**. Exemplo: $(A+B)(C+D)$.

Procedimento:

1. Olhe as linhas cuja saída é **0**.
2. Para cada uma, escreva o **termo soma** que vale 0 exatamente naquela combinação. (variável = 0 entra direto; variável = 1 entra complementada — é o **inverso** do SOP)
3. **Multiplique** todos os termos soma.

Exemplo: na linha $A=0$, $B=0$, $C=0$, o termo é $(A+B+C)$.

Implementação: um conjunto de portas **OR** (as somas) alimentando **uma única porta AND** (o produto).

9.3 Qual escolher

Aquele que tiver menos linhas. Se a tabela tem muitos 1 e poucos 0, o POS sai com menos termos; se tem poucos 1, o SOP sai menor. Os dois descrevem a mesma função.

10. O exemplo completo: incinerador de resíduos tóxicos

Este exemplo atravessa os dois conjuntos de slides — é o caso que amarra a matéria.

O problema. Um incinerador neutraliza resíduos tóxicos (inclusive lixo médico com vírus e bactérias) pelo calor intenso da chama. Enquanto há chama, é seguro injetar resíduo. Se a chama apagar, o resíduo sai

pelo exaustor **sem ser neutralizado** e vira ameaça à saúde de quem estiver perto. É preciso detectar a chama e só liberar a válvula com chama “comprovada”.

Redundância. Pelo risco, usam-se **três sensores**, cada um com contato normalmente aberto (aberto sem chama, fechado com chama).

10.1 Primeira tentativa: lógica “todos os três” (AND)

Abrir a válvula **se e somente se** os três sensores detectarem chama.

Saída = ABC — uma porta AND de 3 entradas.

- **Por que não “qualquer um dos três” (OR)?** Porque anularia o propósito da redundância: se um sensor falhar indicando chama falsamente, o sistema se comporta igual a um sistema de sensor único com o mesmo defeito.
- **Vantagem do AND:** um único sensor com falha “alta” não consegue manter a válvula aberta. Seriam necessárias três falhas iguais — cenário altamente improvável.
- **Desvantagem do AND:** se um sensor falhar indicando **ausência** de chama havendo chama boa, a válvula fecha desnecessariamente — perda de tempo de produção e desperdício de combustível (mantendo fogo que não incinera nada).

10.2 Solução: lógica “dois de três”

Abrir a válvula se **pelo menos dois** dos três sensores indicarem boa chama. Atende às duas necessidades: tolera uma falha “baixa” sem desligar, e mantém a redundância contra falha “alta”.

Tabela-verdade:

A	B	C	Boa chama	Falha de sensor
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

SOP direto das quatro linhas com saída 1:

$$\text{Saída} = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

Simplificação (usando $A + A = A$ para reaproveitar ABC três vezes):

$$\begin{aligned} &= (A'BC + ABC) + (AB'C + ABC) + (ABC' + ABC) \\ &= BC(A' + A) + AC(B' + B) + AB(C' + C) \\ &= BC + AC + AB \end{aligned}$$

Resultado: Saída = AB + BC + AC — três portas AND de 2 entradas alimentando um OR de 3 entradas, em vez de quatro AND de 3 entradas. (Esta é a clássica **função maioria**.)

10.3 O detector de falha de sensor (POS)

Se o incinerador está desligado (sem chama) e um ou mais sensores ainda indicam chama — combinações 001, 010, 011, 100, 101, 110 — há **problema definitivo de sensor**. O circuito de falha acusa sempre

que os sensores **discordam**.

Saída 0 só em duas linhas: 000 (todos concordam: sem chama) e 111 (todos concordam: com chama). Como há poucos zeros, o **POS** é o caminho econômico:

$$\text{Falha} = (A + B + C) \cdot (A' + B' + C')$$

Duas portas OR de 3 entradas alimentando um AND de 2 entradas.

PARTE II — MAPA DE KARNAUGH

11. Por que o K-map existe

nº de variáveis	ferramenta mais rápida
1–2	álgebra booleana
3	ainda usável na álgebra, mas já mais lento
4+	mapa de Karnaugh — a álgebra vira trabalho braçal

Maurice Karnaugh (1924–2022), engenheiro de telecomunicações, criou o mapa nos **Bell Labs em 1953**, projetando circuitos de comutação telefônica com lógica digital.

“Simplificar” aqui tem definição operacional de custo: **o menor número de portas, com o menor número de entradas por porta**. Menos componentes = maior velocidade (menos atraso de propagação), menor consumo, menor custo, maior confiabilidade.

12. A ponte: diagramas de Venn → K-map

Um **conjunto** é uma coleção de objetos dentro de um universo. Adotando OR/AND no lugar de união/interseção (terminologia da eletrônica digital), há quatro relações possíveis entre dois conjuntos:

caso	exemplo	significado
disjuntos	$A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{5,6,7,8\}$	nada em comum
A contido em B	$A=\{1,2\}$, $B=\{1,\dots,8\}$	A é subconjunto de B
coincidentes	$A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{1,2,3,4\}$	A e B idênticos
parcialmente sobrepostos	$A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{3,4,5,6\}$	o caso interessante

Traduzindo para booleano:

- toda a área hachurada (qualquer hachura) = $A + B$ (OR)
- só a área com hachura dupla = AB (AND)
- fora da região = complemento

Aviso importante dos slides: *diagramas de Venn não provam nada formalmente*. Para prova formal é preciso álgebra booleana. Venn serve para **verificação e visualização** — foi assim que os slides visualizaram DeMorgan mostrando que $(A + B')'$ e AB' ocupam exatamente a mesma região.

A transformação: o círculo A é expandido até preencher o universo retangular, depois vira um retângulo. O que sobra fora é A' . Fazendo o mesmo com B e sobrepondo, cada célula da grade resultante é uma **interseção única** de variáveis. Em K-map **não se usa sombreadimento** — escreve-se 0 ou 1 na célula.

Na forma final, os nomes das variáveis ficam junto à linha diagonal: a variável **acima** da diagonal é atribuída às **colunas**, a de **baixo**, às **linhas**. O 0 substitui a forma complementada, o 1 a forma direta.

O **K-map é uma tabela-verdade rearranjada**. As saídas da tabela correspondem **um-para-um** às células do mapa. Ambos, mais a lógica de relés, o diagrama de portas e a equação booleana, são **cinco descrições equivalentes** da mesma função — use a mais útil para a tarefa.

Um K-map de 3 variáveis tem $2^3 = 8$ células; cada célula é identificada por um termo produto de 3 variáveis.

13. Código Gray: a razão de o mapa funcionar

A sequência no topo do mapa **não é binária** (00, 01, 10, 11). É **código Gray**:

00 01 11 10

Por quê: o código Gray muda **apenas um bit por vez** ao avançar na sequência. Isso garante que **células adjacentes diferem exatamente em uma variável** — que é precisamente a condição para $X + X' = 1$ eliminar essa variável ao agrupar.

Se você montar o mapa em ordem binária, todo o método desmorona. Não é estética: é a propriedade que faz a simplificação funcionar. Esta é a pegadinha nº 1 do assunto.

Para mapas de 4 variáveis, basta copiar a sequência que está no topo do mapa de 3 variáveis para o **lado esquerdo** do mapa de 4.

14. Procedimento de simplificação (SOP / mintermos)

Mintermo: expressão booleana que resulta em **1 numa única célula** e 0 em todas as outras. É o comportamento do SOP.

Os cinco passos:

1. Escreva a expressão booleana do circuito original.
2. Transfira cada termo produto para o mapa (marque 1 nas células).
3. Forme grupos de células adjacentes.
4. Para cada grupo, escreva o termo produto.
5. Desenhe o diagrama lógico simplificado.

Regras de agrupamento:

regra	detalhe
adjacência	acima/abaixo/ao lado — nunca na diagonal
tamanho	sempre potência de 2 : 1, 2, 4, 8, 16
o que fica	as variáveis constantes dentro do grupo
o que sai	as variáveis que mudam dentro do grupo
reutilizar	células podem pertencer a mais de um grupo — e isso é desejável
meta	menos grupos e grupos maiores = resultado mais simples

Relação direta e útil de lembrar:

tamanho do grupo (4 variáveis)	variáveis no termo
1 célula	4

tamanho do grupo (4 variáveis)	variáveis no termo
2 células	3
4 células	2
8 células	1
16 células	nenhuma (saída = 1)

Sobre reutilizar células: os slides trazem um exemplo em que existem duas respostas (“Saída” e “Saída Errada”) e avisam que **ambas são logicamente corretas** — os dois circuitos produzem a mesma saída. A diferença é que a primeira é a **solução de menor custo**. Reaproveitar um 1 já coberto para formar um grupo maior é exatamente o que baixa o custo.

15. As adjacências que não parecem adjacências

Este é o segundo grande tropeço. O mapa é uma superfície **enrolada**, não um retângulo plano.

situação	visualização dos slides	resultado
bordas esquerda/direita	“enrole o mapa como um cilindro ”	grupo de 4 com C' em comum
bordas superior/inferior	enrole no outro eixo → 8 células adjacentes	grupo de 8 → B'
os 4 cantos	“dobre os cantos como um guardanapo ”	grupo de 4 → B'D'

No caso dos quatro cantos: B = 0 nas quatro células e D = 0 nas quatro células; A e C variam, então saem. Resultado: **Saída = B'D'** — um único termo, a partir de quatro mintermos espalhados pelas pontas do mapa.

15.1 Quando uma célula não agrupa com nada

Acontece com frequência em problemas reais. A célula solta **permanece como termo completo** na resposta. Exemplo dos slides: **Saída = B'C'D' + A'B'D' + ABCD** — o ABCD ficou inalterado porque não tinha vizinho.

15.2 Mais de uma solução de custo mínimo

Também é comum. Nos slides há dois casos em que duas coberturas diferentes dão **quatro termos produto de três variáveis cada** — ambas igualmente válidas, custo idêntico. A diferença vem só de como as células foram agrupadas; uma célula solta pode sair como ABC' ou ABD, à sua escolha. **Não existe resposta única**, e uma prova bem feita aceita qualquer uma das mínimas.

16. Maxtermos: a solução POS no mapa

Para toda solução SOP existe também uma **solução POS**, que pode ser mais útil dependendo da aplicação.

Maxtermo: expressão que resulta em **0 numa única célula** e 1 em todas as outras. É um único termo **soma** — por exemplo (A+B+C) aparece como um único 0 num mapa cheio de 1s.

16.1 Colocar um maxtermo no mapa

1. Identificar o termo **soma** a mapear.

2. Escrever o valor numérico binário correspondente.
3. **Formar o complemento.**
4. Usar o **complemento** como endereço para colocar um **0** no mapa.
5. Repetir para os demais maxtermos.

O passo 3 é o que todo mundo esquece. No SOP o endereço é direto; no POS é **complementado**. $(A+B+C)$ vale 0 quando $A=0$, $B=0$, $C=0 \rightarrow$ binário 000; mas ao mapear um termo soma você **complementa as variáveis de entrada** para achar a célula certa.

16.2 Extrair a solução POS

1. Formar os **maiores grupos de 0s** possíveis, cobrindo todos os maxtermos. Grupos devem ser potências de 2.
2. Escrever o valor numérico binário do grupo.
3. **Complementar** esse valor.
4. Converter o valor complementado em um **termo soma**.
5. Repetir para os demais grupos. Cada grupo gera um termo soma do resultado POS.

Relação tamanho $\rightarrow$ termo: grupos maiores geram termos soma com **menos entradas**; menos grupos geram **menos termos soma**. No exemplo dos slides, três grupos $\rightarrow$ três termos soma: o grupo de 4 células dá um termo de 2 variáveis, e os dois grupos de 2 células dão termos de 3 variáveis.

16.3 SOP x POS lado a lado

	SOP (mintermo)	POS (maxtermo)
olha as linhas com saída	1	0
marca no mapa	1	0
endereço	direto	complementado
agrupa	os 1s	os 0s
cada grupo vira	termo produto	termo soma
resultado	soma de produtos	produto de somas
circuito	ANDs $\rightarrow$ um OR	ORs $\rightarrow$ um AND

17. *Don't care* — a ferramenta de otimização

Algumas combinações de entrada **nunca vão ocorrer** ou o resultado delas é **irrelevante** (entradas inválidas). Em vez de atribuir arbitrariamente 0 ou 1 a essas entradas, marca-se **X** (“*don't care*”, tanto faz) na tabela-verdade e no mapa.

O X **não é um marcador passivo** — é elemento ativo de simplificação. Ele dá ao projetista a liberdade de tratá-lo como 0 **ou** como 1 durante a minimização.

O critério é puramente estratégico:

Inclua o X num grupo de 1s **se e somente se** isso permitir formar um grupo **maior** — transformar um par em quarteto, ou um quarteto em octeto.

Se o X não aumenta nenhum grupo, **deixe-o de fora**. Incluir X sem ganho só adiciona cobertura desnecessária.

18. Erros e pegadinhas — conferidos

18.1 Os erros que estão nos próprios slides

Confira estes ao estudar pelo PDF original.

a) Slide 44 (Álgebra Booleana) — XOR. O texto diz: “Qualquer expressão que siga a forma $A \sim B + A \sim B$ ”. As duas parcelas aparecem iguais, o que não pode estar certo — se fossem iguais, $A + A = A$ e não haveria XOR nenhum. A forma correta é com os complementos **cruzados**:

$$A (+) B = A'B + AB'$$

b) Slide 35 (Álgebra Booleana) — trecho em inglês. “Another rule involves the simplification of a product-of-sums expression” ficou sem tradução. A regra referida é $(A + B)(A + C) = A + BC$.

c) Slide 12 (Álgebra Booleana) — “Existem encontrará muitas semelhanças” — frase truncada na edição. Leia-se “Você encontrará muitas semelhanças”.

18.2 As dez pegadinhas que mais custam nota

#	pegadinha	o correto
1	montar o K-map em ordem binária	código Gray: 00, 01, 11, 10
2	$(AB)' = A'B'$	falso. $(AB)' = A' + B'$
3	quebrar duas barras num passo	uma por vez , da mais externa para dentro
4	agrupar na diagonal	só ortogonal (acima/abaixo/lado)
5	grupo de 3, 5, 6 células	só potências de 2
6	esquecer bordas e cantos	o mapa enrola nos dois eixos
7	não reutilizar células	reutilizar é desejável , baixa o custo
8	no POS, usar endereço direto	no POS o endereço é complementado
9	confundir booleano com binário	1 bit vs. notação posicional
10	achar que existe uma única resposta certa	há problemas com várias soluções de custo mínimo

18.3 Fórmulas em uma tela

IDENTIDADES

$$\begin{array}{ll} A + 0 = A & A \times 0 = 0 \\ A + 1 = 1 & A \times 1 = A \\ A + A = A & A \times A = A \\ A + A' = 1 & A \times A' = 0 \\ A'' = A & \end{array}$$

PROPRIEDADES

$$\begin{array}{ll} A + B = B + A & AB = BA \\ (A+B)+C = A+(B+C) & (AB)C = A(BC) \\ A(B + C) = AB + AC & \end{array}$$

REGRAS EXCLUSIVAS

$$A + AB = A$$

$$A + A'B = A + B$$

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

DEMORGAN

$$(AB)' = A' + B'$$

$$(A+B)' = A'B'$$

XOR

$$A (+) B = A'B + AB'$$

19. Exercícios dos slides, resolvidos

E1. Escreva a expressão do circuito e simplifique — $AB + BC(B + C)$

$$\begin{aligned}
 Q &= AB + BC(B + C) \\
 &= AB + BCB + BCC && \text{distributiva} \\
 &= AB + BC + BC && \text{pois } BB = B \text{ e } CC = C \text{ (regra } A \times A = A) \\
 &= AB + BC && \text{pois } A + A = A \\
 &= B(A + C) && \text{fatorando } B
 \end{aligned}$$

Resposta: $Q = B(A + C)$. De cinco portas para duas. Para conferir, monte a tabela-verdade das duas expressões nas 8 combinações de A, B, C — devem ser idênticas.

E2. Desenhe o circuito de $B(A + C)$

Avalie na ordem matemática correta (parênteses primeiro, depois multiplicação):

1. $A + C \rightarrow$ uma porta **OR** de 2 entradas.
2. $B \cdot$ (saída do OR) $\rightarrow$ uma porta **AND** de 2 entradas.

Total: 2 portas, contra 5 do circuito original.

E3. Reduza $(A + (BC)')'$ por DeMorgan

Resolvido na seção 8.3. **Resposta:** $A'BC$ — AND de 3 entradas com A invertido.

Caminho alternativo (quebrando a barra curta primeiro):

$$\begin{aligned}
 (A + (BC)')' &= (A + B' + C')' && \text{quebrou a barra de } BC \\
 &= A' \cdot B'' \cdot C'' && \text{quebrou a barra longa (em 3 lugares - permitido)} \\
 &= A' \cdot B \cdot C = A'BC
 \end{aligned}$$

Mesmo resultado. Note que no segundo passo a barra longa foi quebrada em **três lugares ao mesmo tempo** — isso é legítimo, porque é **uma única barra**. O proibido é quebrar **duas barras diferentes** no mesmo passo.

E4. SOP da lógica “dois de três”

Resolvido na seção 10.2. $A'BC + AB'C + ABC' + ABC \rightarrow AB + BC + AC$.

E5. POS do detector de falha de sensor

Resolvido na seção 10.3. $(A + B + C)(A' + B' + C')$.

E6. Marque a célula de AB no K-map de 2 variáveis

1. Sombreie/circule a região correspondente a A.
2. Sombreie/circule a região correspondente a B.
3. A **sobreposição** das duas é AB → coloque **1** nessa célula.

No K-map de 2 variáveis com A nas colunas e B nas linhas, é a célula **inferior direita** (A=1, B=1). Não é preciso deixar a marcação de sombreado.

E7. Identificar células num K-map de 3 variáveis

Com $2^3 = 8$ células, cada uma é identificada unicamente por um termo produto:

- A'B'C' → célula do **canto superior esquerdo**
- ABC' → célula **mais à direita na parte inferior**

E8. Transferir tabela-verdade para o K-map e extrair a expressão

Procedimento dos slides, passo a passo:

1. Conte os 1s na tabela — o K-map deve ter todos.
2. Localize o primeiro 1; anote o endereço AB daquela linha.
3. Ache a célula do K-map com o **mesmo endereço**; escreva 1.
4. Repita para os demais 1s.
5. Agrupe células adjacentes (nunca na diagonal).
6. Identifique as variáveis **iguais** dentro do grupo → elas ficam.
7. Descarte as variáveis que **variam** no grupo.
8. Ignore variáveis que não aparecem em nenhum 1.

No exemplo dos slides, dois 1s na mesma coluna: B é igual em toda a coluna (fica), A varia entre 0 e 1 (sai), B' não aparece (ignorado). **Resposta: Saída = B.**

E9. Os agrupamentos de 4 variáveis dos slides

mapa	agrupamento	resposta
6 termos p	grupo superior de 4 + 2 inferiores juntadas a 2 do grupo anterior	A' + B
4 termos p	enrolar as extremidades como cilindro → grupo de 4 com C = 0	C'
4 cantos	dobrar os cantos como guardanapo	B'D'
8 células	enrolar topo/base → B = 0 nas oito	B'
9 termos p	dois grupos de 8 compartilhando os cantos	B' + D'
3 pares + 1 solta	a solta não combina com nada	B'C'D' + A'B'D' + ABCD

Sobre o penúltimo: compartilhar células entre os dois grupos de 8 **leva a uma solução melhor** do que formar um grupo de 8 e um de 4 sem compartilhar. Confirma a regra “reutilizar é desejável”.

20. Simulado (15 questões)

Responda antes de olhar o gabarito da seção 20.1.

1. Por que $1 + 1 = 1$ na álgebra booleana? a) Porque a soma satura em 1 b) Porque só existem 1 e 0, e a soma não é 0, logo é 1 por eliminação c) Porque $1 + 1 = 2$ e $2 \bmod 2 = 0$, invertido d) Porque a porta OR tem ganho unitário
2. Qual afirmação sobre booleano x binário é correta? a) São a mesma coisa com nomes diferentes b) Booleano usa vários bits ponderados por posição c) Binário é notação para números reais; booleano é um sistema matemático distinto, de 1 bit d) Binário só existe dentro da álgebra booleana
3. $(AB)'$ é igual a: a) $A'B'$ b) $A' + B'$ c) AB d) $(A + B)'$
4. Qual destas operações **não existe** na álgebra booleana? a) Adição b) Multiplicação c) Complementação d) Subtração
5. A regra $A + A'B = A + B$ é: a) A propriedade distributiva b) Uma regra exclusiva da álgebra booleana c) Um caso particular de DeMorgan d) Válida também nos números reais
6. A sequência correta no topo de um mapa de Karnaugh de 4 variáveis é: a) 00, 01, 10, 11 b) 00, 01, 11, 10 c) 11, 10, 01, 00 d) 00, 11, 01, 10
7. Num K-map de 4 variáveis, um grupo de 8 células gera um termo com: a) 4 variáveis b) 3 variáveis c) 2 variáveis d) 1 variável
8. As quatro células dos cantos de um K-map de 4 variáveis: a) nunca podem ser agrupadas b) formam um grupo válido de 4, porque o mapa enrola nos dois eixos c) formam quatro grupos de 1 d) só se agrupam se houver *don't care*
9. Ao mapear um **maxtermo**, o endereço da célula é: a) o valor binário direto do termo b) o **complemento** do valor binário do termo c) sempre a célula superior esquerda d) indiferente
10. Uma condição *don't care* deve ser incluída num grupo quando: a) sempre — X conta como 1 b) nunca — X conta como 0 c) apenas se isso permitir formar um grupo **maior** d) apenas em soluções POS
11. $A (+) B$ (XOR) equivale a: a) $AB + A'B'$ b) $A'B + AB'$ c) $(A + B)'$ d) $A' + B'$
12. Na conversão tabela-verdade $\rightarrow$ SOP, olham-se as linhas cuja saída é: a) 0 b) 1 c) X d) qualquer uma
13. Ao aplicar DeMorgan numa expressão com várias camadas de barras, o procedimento correto é: a) quebrar todas as barras de uma vez b) quebrar duas barras por passo para economizar tempo c) quebrar uma barra por vez, começando pela mais externa d) quebrar sempre a mais interna primeiro, jamais a externa
14. O circuito “dois de três” do incinerador, simplificado, é: a) ABC b) $A + B + C$ c) $AB + BC + AC$ d) $A'BC + AB'C$
15. Duas coberturas diferentes de um mesmo K-map resultaram, ambas, em quatro termos de três variáveis. Isso significa que: a) uma delas está errada b) as duas são soluções de custo mínimo igualmente válidas c) o mapa foi montado em ordem binária d) faltou agrupar os cantos

20.1 Gabarito

Q	Resp.	Por quê
1	b	Só há dois valores; a soma não é 0, logo é 1 por eliminação

Q	Resp.	Por quê
2	c	Booleano = sistema matemático de 1 bit; binário = notação posicional para reais
3	b	DeMorgan. $(AB)' = A' + B'$. A alternativa (a) é a pegadinha clássica
4	d	Subtração implica negativos, proibidos no booleano (divisão também não existe)
5	b	Não tem equivalente nos reais; prova: $(A+A')(A+B) = 1 \cdot (A+B)$
6	b	Código Gray — muda um bit por posição
7	d	Grupo de 8 em 4 variáveis elimina 3 → sobra 1 variável
8	b	“Dobre os cantos como um guardanapo”: grupo de 4 válido → tipicamente $B'D'$
9	b	No POS o endereço é complementado — o passo que todo mundo esquece
10	c	O X é ativo mas estratégico : só entra se aumentar o grupo
11	b	Complementos cruzados . Substitui 2 ANDs + 1 OR por 1 XOR
12	b	SOP olha os 1s ; POS olha os 0s
13	c	Uma barra por passo, da mais externa para dentro. Quebrar uma barra em vários lugares é permitido; duas barras num passo, não
14	c	Função maioria: $A'BC + AB'C + ABC' + ABC = AB + BC + AC$
15	b	Mais de uma solução de custo mínimo é comum e prevista nos slides

Checklist de véspera

- ☐ Sei dizer **por que** $1 + 1 = 1$ sem decorar (argumento por eliminação)
- ☐ Não confundo booleano com binário
- ☐ Sei as 8 identidades de cabeça
- ☐ Sei que $A + 1 = 1$ pode ser aplicado com $A =$ um termo inteiro ($ABC + 1 = 1$)
- ☐ Escrevo DeMorgan nas duas formas sem hesitar
- ☐ Nunca quebro duas barras num passo
- ☐ Sei escrever XOR como $A'B + AB'$ e reconhecer a forma num circuito

- ☐ Sei montar SOP (linhas com 1) e POS (linhas com 0) sem trocar
- ☐ Escrevo o topo do K-map em Gray **automaticamente**
- ☐ Lembro de checar bordas e cantos antes de fechar os grupos
- ☐ Reutilizo células para formar grupos maiores
- ☐ No POS, **complemento** o endereço
- ☐ Trato X como 0 ou 1 conforme convier ao tamanho do grupo
- ☐ Aceito que pode haver mais de uma resposta mínima correta

Álgebra Booleana e Karnaugh — V2: Memória, Pegadinhas e Recuperação

Objetivo desta versão: estudar para a prova sem depender de lembrar tudo de uma vez. Cada regra é transformada em uma sequência de memória: **ERRO** → **CONSEQUÊNCIA** → **REGRA** → **RESULTADO**.

Como estudar este MD

1. Leia somente a **Regra**.
2. Cubra o Resultado e tente lembrar.
3. Leia o **Erro** como uma pegadinha que você não quer repetir.
4. Faça o exemplo sem olhar.
5. Só então confira o resultado.

Frase de segurança: “Eu não preciso lembrar tudo. Preciso reconhecer a pegadinha e aplicar a regra.”

Modo “DEU MERDA”

A ideia é criar uma memória forte a partir de um **erro fictício de exercício**, não de culpa real. O cérebro encontra o erro → percebe a consequência → recupera a regra → chega ao resultado.

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Tratar + como soma normal	Tentar calcular $1+1=2$	Booleano usa regras próprias	$A+0=A$
Esquecer que A e A' cobrem os dois estados	Não enxergar simplificação	$A+A'=1$ e $A \cdot A'=0$	$A \cdot A'=0$
Expandir tudo sem necessidade	Conta longa	$A+A \cdot B=A$	O termo menor absorve o maior
Achar que a forma $(A+B)(A+C)$ funciona como álgebra comum	Chegar a resultado errado	$(A+B)(A+C)=A+BC$	É uma identidade booleana
Só negar variáveis	Manter o operador original	Troque + · e negue cada termo	$(A+B)'=A'B'$
Continuar negando	Inverter demais	Duas negações se cancelam	$(A')'=A$
Confundir com OR	Aceitar 11 como saída 1	XOR vale 1 quando são diferentes	$A'B+AB'$
Confundir com XOR	Inverter a tabela	XNOR vale 1 quando são iguais	$AB+A'B'$

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Montar termo pelo valor errado	Variável com complemento invertido	Na linha F=1, bit 0 vira variável negada e bit 1 normal	$001 \rightarrow A'B'C$
Usar regra de SOP nos zeros	Sinal errado no maxtermo	Na linha F=0, bit 0 vira variável normal e bit 1 complementada	$101 \rightarrow (A'+B+C')$
Colocar colunas em ordem binária	Perder adjacência	Use Gray 00,01,11,10	Bordas também podem ser vizinhas
Criar grupo de 3 células	Grupo inválido	Tamanhos válidos: 1,2,4,8,16	Grupo maior elimina mais variáveis

1. Regras que você precisa reconhecer rápido

1. Identidade

Erro: Tratar + como soma normal

Consequência: Tentar calcular $1+1=2$

Regra: Booleano usa regras próprias

Resultado: $A+0=A$

2. Complemento

Erro: Esquecer que A e A' cobrem os dois estados

Consequência: Não enxergar simplificação

Regra: $A+A'=1$ e $A \cdot A'=0$

Resultado: $A \cdot A'=0$

3. Absorção

Erro: Expandir tudo sem necessidade

Consequência: Conta longa

Regra: $A+A \cdot B=A$

Resultado: O termo menor absorve o maior

4. Distributiva especial

Erro: Achar que a forma $(A+B)(A+C)$ funciona como álgebra comum

Consequência: Chegar a resultado errado

Regra: $(A+B)(A+C)=A+BC$

Resultado: É uma identidade booleana

5. DeMorgan

Erro: Só negar variáveis

Consequência: Manter o operador original

Regra: Troque $+$ $\cdot$ e negue cada termo

Resultado: $(A+B)'=A'B'$

6. Dupla negação

Erro: Continuar negando

Consequência: Inverter demais

Regra: Duas negações se cancelam

Resultado: $(A')'=A$

7. XOR

Erro: Confundir com OR

Consequência: Aceitar 11 como saída 1

Regra: XOR vale 1 quando são diferentes

Resultado: $A'B+AB'$

8. XNOR

Erro: Confundir com XOR

Consequência: Inverter a tabela

Regra: XNOR vale 1 quando são iguais

Resultado: $AB+A'B'$

9. SOP

Erro: Montar termo pelo valor errado

Consequência: Variável com complemento invertido

Regra: Na linha $F=1$, bit 0 vira variável negada e bit 1 normal

Resultado: $001 \rightarrow A'B'C$

10. POS

Erro: Usar regra de SOP nos zeros

Consequência: Sinal errado no maxtermo

Regra: Na linha $F=0$, bit 0 vira variável normal e bit 1 complementada

Resultado: $101 \rightarrow (A'+B+C')$

11. K-map

Erro: Colocar colunas em ordem binária

Consequência: Perder adjacência

Regra: Use Gray 00,01,11,10

Resultado: Bordas também podem ser vizinhas

12. Grupo

Erro: Criar grupo de 3 células

Consequência: Grupo inválido

Regra: Tamanhos válidos: 1,2,4,8,16

Resultado: Grupo maior elimina mais variáveis

13. Isolado

Erro: Forçar agrupamento

Consequência: Mudar a função sem perceber

Regra: Se não é adjacente, permanece termo

Resultado: m1 e m7 não formam par

14. Don't care

Erro: Achar que X sempre precisa entrar

Consequência: Grupo desnecessário

Regra: Use X só quando ajuda

Resultado: X é opcional

15. Borda

Erro: Achar que primeira e última não encostam

Consequência: Perder simplificação

Regra: K-map tem adjacência circular

Resultado: Coluna 00 pode agrupar com 10

2. Revisão relâmpago antes da prova

- **Identidade:** Booleano usa regras próprias $\rightarrow A+0=A$
- **Complemento:** $A+A'=1$ e $A \cdot A'=0 \rightarrow A \cdot A'=0$
- **Absorção:** $A+A \cdot B=A \rightarrow$ O termo menor absorve o maior
- **Distributiva especial:** $(A+B)(A+C)=A+BC \rightarrow$ É uma identidade booleana
- **DeMorgan:** Troque $+$ $\cdot$ e negue cada termo $\rightarrow (A+B)'=A'B'$
- **Dupla negação:** Duas negações se cancelam $\rightarrow (A')'=A$
- **XOR:** XOR vale 1 quando são diferentes $\rightarrow A'B+AB'$
- **XNOR:** XNOR vale 1 quando são iguais $\rightarrow AB+A'B'$

- **SOP:** Na linha $F=1$, bit 0 vira variável negada e bit 1 normal $\rightarrow 001 \rightarrow A'B'C$
- **POS:** Na linha $F=0$, bit 0 vira variável normal e bit 1 complementada $\rightarrow 101 \rightarrow (A'+B+C')$

3. Método de recuperação ativa

Quando bater o branco, não releia a matéria inteira. Faça a sequência:

1. O que estou tentando descobrir?
2. Qual é a pegadinha mais provável?
3. Qual regra mata essa pegadinha?
4. Qual resultado essa regra produz?
5. Consigo explicar em uma frase?

4. Sessões curtas

Use blocos de 15–25 minutos. Em cada bloco, escolha poucos itens, tente lembrar sem consultar e marque os erros. No próximo bloco, revise principalmente os que você errou.

5. Regra contra o esquecimento

Não tente decorar a página inteira. Transforme cada conteúdo em uma associação curta:

PEGADINHA $\rightarrow$ REGRA $\rightarrow$ EXEMPLO $\rightarrow$ RESULTADO.

Isso permite reconstruir a resposta mesmo quando a memória da frase original desaparece.

Álgebra Booleana e Karnaugh — V3 de Revisão para Exame

Versão reforçada a partir da revisão existente, com foco em reconhecimento rápido e pegadinhas.

Método de memória

PEGADINHA $\rightarrow$ CONSEQUÊNCIA $\rightarrow$ REGRA $\rightarrow$ EXEMPLO $\rightarrow$ RESULTADO.

Quando der branco, tente descobrir primeiro qual erro a questão quer provocar.

Fórmulas essenciais

- Identidade: $A+0=A$ e $A \cdot 1=A$.
- Nulo: $A+1=1$ e $A \cdot 0=0$.
- Complemento: $A+A'=1$ e $A \cdot A'=0$.
- Absorção: $A+A \cdot B=A$ e $A \cdot (A+B)=A$.
- Distributiva booleana: $(A+B)(A+C)=A+BC$.
- DeMorgan: $(A+B)'=A'B'$ e $(AB)'=A'+B'$.
- XOR: $A'B+AB'$.
- XNOR: $AB+A'B'$.
- SOP usa linhas com $F=1$.
- POS usa linhas com $F=0$.
- K-map usa código Gray: 00,01,11,10.
- Grupos válidos têm 1,2,4,8,... células.
- Bordas do K-map são adjacentes.
- Don't care pode ser usado somente quando ajuda.

Pegadinhas que mais custam ponto

1. Booleano não é aritmética comum

$A+B$ não produz 2. OR produz 1 quando pelo menos uma entrada é 1.

2. DeMorgan troca o operador

Ao negar uma soma, vira produto; ao negar um produto, vira soma.

3. SOP e POS usam regras diferentes

SOP: bit 0 $\rightarrow$ variável complementada; bit 1 $\rightarrow$ variável normal. POS: bit 0 $\rightarrow$ variável normal; bit 1 $\rightarrow$ variável complementada.

4. K-map não usa ordem binária comum

Use Gray: 00,01,11,10.

5. Grupo maior costuma simplificar mais

Procure primeiro 8, depois 4, depois 2, depois 1.

6. Isolado não pode ser inventado

Se duas células não são adjacentes, não podem formar grupo.

Checklist

- ☐ Sei aplicar as oito identidades.
- ☐ Sei DeMorgan sem trocar sinais errados.
- ☐ Sei diferenciar XOR de XNOR.
- ☐ Sei montar SOP e POS.
- ☐ Sei numerar células em Gray.
- ☐ Sei agrupar 1/2/4/8 células.
- ☐ Sei usar bordas e sobreposição.
- ☐ Sei quando ignorar um don't care.

Álgebra Booleana e Karnaugh — V4: Aprendendo a Calcular do Zero

O objetivo aqui é aprender a fazer a conta. Primeiro identificamos a estrutura, depois aplicamos a lei, depois conferimos.

0. As três operações

- $-$ = OR
- $\cdot$ = AND
- $'$ = NOT

Tabelas básicas:

OR: $0+0=0$ $0+1=1$ $1+0=1$ $1+1=1$

AND: $0 \cdot 0=0$ $0 \cdot 1=0$ $1 \cdot 0=0$ $1 \cdot 1=1$

NOT: $0'=1$ $1'=0$

Não trate $1+1$ como 2.

1. Método para simplificar

Use:

IDENTIFIQUE $\rightarrow$ APLIQUE UMA LEI $\rightarrow$ SIMPLIFIQUE $\rightarrow$ REPITA $\rightarrow$ CONFIRA

Não tente enxergar cinco passos de uma vez.

2. Leis essenciais com cálculo

Identidade

$$A+0=A \quad A \cdot 1=A$$

Exemplo: $X+0 = X$.

Nulo

$$A+1=1 \quad A \cdot 0=0$$

Complemento

$$A+A'=1 \quad A \cdot A'=0$$

Idempotência

$$A+A=A \quad A \cdot A=A$$

Absorção

$$A+A \cdot B=A \quad A(A+B)=A$$

3. Absorção na prática

Exemplo:

$$A + A \cdot B$$

Existe A sozinho.

Então:

$$A + A \cdot B = A$$

Resultado:

A

Outro exemplo:

$$A + A \cdot B' + A \cdot B$$

A sozinho já absorve as outras partes.

Resultado:

$$\mathbf{A}$$

4. Fatoração

Exemplo:

$$AB + AC$$

Aparece A nos dois termos.

Fatore:

$$A(B+C)$$

Resultado:

$$\mathbf{A(B+C)}$$

5. Adjacência algébrica

Exemplo:

$$A'B + AB$$

$$\text{Passo 1: } B(A'+A)$$

$$\text{Passo 2: } B \cdot 1$$

$$\text{Passo 3: } B$$

Resultado:

$$\mathbf{B}$$

A variável A desapareceu porque os casos $A=0$ e $A=1$ foram cobertos.

Essa é a mesma ideia usada no Karnaugh.

6. Distributiva especial

Uma identidade importante:

$$(A+B)(A+C)=A+BC$$

Exemplo:

$$(X+Y)(X+Z)$$

Resultado:

$$X + YZ$$

Se quiser verificar expandindo:

$$X \cdot X + X \cdot Z + Y \cdot X + Y \cdot Z$$

$$X + XZ + XY + YZ$$

Pela absorção:

$$X + YZ$$

7. DeMorgan: faça por camadas

Regras:

$$(A+B)' = A'B'$$

$$(AB)' = A' + B'$$

Use a frase:

NEGA → TROCA O OPERADOR

Exemplo:

$$(A+B')'$$

A negação transforma a soma em produto:

$$A' \cdot (B')'$$

Depois a negação dupla:

$$(B')' = B$$

Resultado:

$$A'B$$

8. DeMorgan em várias camadas

Exemplo:

$$((A+B)(A+C))'$$

Comece pela camada externa:

$$(A+B)' + (A+C)'$$

Agora cada soma:

$$A'B' + A'C'$$

Fatore:

$$A'(B'+C')$$

Resultado:

$$A'(B'+C')$$

Regra

DE FORA PARA DENTRO.

9. XOR e XNOR

XOR = diferentes:

$$A'B + AB'$$

Casos verdadeiros: 01 e 10.

XNOR = iguais:

$$AB + A'B'$$

Casos verdadeiros: 00 e 11.

Memória:

XOR = DIFERENTE

XNOR = IGUAL

10. SOP: como montar a partir da tabela

SOP procura as linhas em que F=1.

Exemplo:

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Pegue 00: $A=0 \rightarrow A'$ $B=0 \rightarrow B'$ Termo: $A'B'$

Pegue 10: $A=1 \rightarrow A$ $B=0 \rightarrow B'$ Termo: AB'

Então:

$$F = A'B' + AB'$$

Fatorando:

$$F = B'(A' + A)$$

$$F = B'$$

Resultado:

$$\mathbf{F = B'}$$

11. POS: procure $F=0$

POS segue o caminho inverso: comece nas linhas em que $F=0$.

Regra para um maxtermo: - bit 0 $\rightarrow$ variável normal; - bit 1 $\rightarrow$ variável complementada.

O principal para prova é lembrar:

SOP $\rightarrow$ 1

POS $\rightarrow$ 0

12. Mintermo: como calcular a posição

Exemplo:

m5 em três variáveis.

5 em binário:

101

Então:

A=1 B=0 C=1

Mintermo:

$AB'C$

Outro exemplo:

m2:

010

Logo:

$A'BC'$

13. Karnaugh: código Gray

Para quatro posições use:

00, 01, 11, 10

Não use:

00, 01, 10, 11

O Gray garante que posições vizinhas diferem em apenas uma variável.

14. Grupo de 2

Se duas células são vizinhas, uma variável muda.

Exemplo:

$$A'B + AB$$

A muda.

Logo A desaparece.

Resultado:

B

Regra visual

VARIÁVEL QUE MUDA $\rightarrow$ SOME.

15. Grupo de 4

Exemplo:

$$A'B'C + A'BC + AB'C + ABC$$

Em todos os termos:

$$C=1$$

A e B variam.

Logo:

$$F=C$$

Resultado:

C

16. Grupo de 8

Em mapa de quatro variáveis, se oito células têm $A=0$ e as demais variam:

Resultado:

A'

Quanto maior o grupo, mais variáveis podem desaparecer.

17. Grupos permitidos

Use somente quantidades:

1, 2, 4, 8, 16.

Não crie grupos de 3, 5, 6 ou 7.

18. Bordas

Primeira e última coluna são adjacentes.

Primeira e última linha também podem ser adjacentes.

O mapa “dá a volta”.

19. Sobreposição

Uma célula pode aparecer em mais de um grupo.

Isso é permitido quando melhora a cobertura.

Regra

NÃO É “USAR CADA 1 UMA VEZ”. É “COBRIR TODOS OS 1 COM GRUPOS VÁLIDOS E SIMPLES”.

20. Don't care

Um X pode ser tratado como 0 ou 1 quando isso ajudar.

Não é obrigatório usar.

Regra:

USE SOMENTE SE MELHORAR A SIMPLIFICAÇÃO.

21. Como fazer uma questão completa de Karnaugh

Use:

MARQUE → AGRUPE 8 → AGRUPE 4 → AGRUPE 2 → AGRUPE 1 → ESCRIVA OS CONSTANTES → SOME → CONFIRA

Exemplo: uns em m0,m1,m2,m3.

Essas quatro células correspondem a $A=0$.

Logo:

$F=A'$

22. Expressão para Karnaugh

Exemplo:

$$A'B'C' + A'BC' + AB'C$$

Converta cada termo:

$$A'B'C' \rightarrow 000 \rightarrow m0$$

$$A'BC' \rightarrow 010 \rightarrow m2$$

$$AB'C \rightarrow 101 \rightarrow m5$$

Marque m0, m2 e m5.

Só depois procure agrupamentos.

23. Como conferir

Se encontrou:

$$F = A + B'$$

teste uma entrada da tabela, por exemplo:

$$A=0, B=1$$

$$F=0+0=0$$

Compare com a função original.

Faça pelo menos um teste de $F=0$ e um de $F=1$.

24. DEU MERDA

Erro: usar aritmética comum

ERRO: $1+1=2$.

CONSEQUÊNCIA: expressão inteira errada.

REGRA: em OR, $1+1=1$.

Erro: DeMorgan incompleto

ERRO: negar as variáveis sem trocar $+$ e $\cdot$.

CONSEQUÊNCIA: expressão não equivalente.

REGRA: negue termos e troque o operador.

Erro: Gray errado

ERRO: 00,01,10,11.

CONSEQUÊNCIA: agrupamentos incorretos.

REGRA: 00,01,11,10.

25. Resumo de bolso

Complemento: $A + A' = 1$ e $A \cdot A' = 0$.

Absorção: $A + A \cdot B = A$.

Adjacência: $A'B + AB = B$.

DeMorgan: nega + troca operador.

XOR: diferentes.

XNOR: iguais.

SOP: $F=1$.

POS: $F=0$.

Karnaugh: Gray.

Grupo: 1/2/4/8/16.

Maior grupo: geralmente simplifica mais.

Borda: pode ser vizinha.

Sobreposição: permitida.

26. Checklist

- ☐ Sei as operações básicas.
- ☐ Sei absorção e fatoração.
- ☐ Sei complemento e adjacência.
- ☐ Sei distributiva especial.
- ☐ Sei DeMorgan.
- ☐ Sei XOR e XNOR.
- ☐ Sei montar SOP/POS.
- ☐ Sei converter mintermos.
- ☐ Sei Gray.
- ☐ Sei agrupar 1/2/4/8.
- ☐ Sei bordas e sobreposição.
- ☐ Sei conferir.

Fórmula de sobrevivência: reduza uma etapa por vez; depois confira com um valor de entrada.

Sistemas Digitais — Revisão e Gabarito Comentado

Baseado na prova “**Prova - Sistemas Digitais-4**” (15 questões, 6 páginas). Cada questão foi **resolvida do zero** e conferida contra as alternativas do enunciado original.

Parte 1 — Álgebra Booleana

Duas únicas variáveis possíveis: **0** (falso, desligado) e **1** (verdadeiro, ligado). Três operadores:

Símbolo	Nome	Significado
+	OU (OR)	1 se qualquer entrada for 1
·	E (AND)	1 só se todas forem 1
A'	NÃO (NOT)	inverte o valor

As leis que você precisa saber de cor

Lei	Soma (OU)	Produto (E)
Identidade	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
Elemento nulo	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
Idempotência	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
Complemento	$A + A' = 1$	$A \cdot A' = 0$
Absorção	$A + AB = A$	$A(A + B) = A$
Distributiva	$A + BC = (A+B)(A+C)$	$A(B + C) = AB + AC$

Complemento duplo: $(A')' = A$

As duas que mais caem em prova

$A + A' = 1$ + "ou é, ou não é" - sempre verdadeiro
 $A \cdot A' = 0$ + "é e não é ao mesmo tempo" - impossível

Quase toda questão de simplificação do bloco 1 se resolve reconhecendo uma dessas duas dentro da expressão.

A distributiva “invertida” — a que engana

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

Parece errada porque no Ensino Médio a distributiva só funciona com $\cdot$ sobre $+$. Na álgebra booleana ela vale **nos dois sentidos**. É exatamente o que a questão 2 cobra.

Parte 2 — Teorema de DeMorgan

$(A \cdot B)' = A' + B'$ nega o produto → vira SOMA dos complementos
 $(A + B)' = A' \cdot B'$ nega a soma → vira PRODUTO dos complementos

Regra prática em 3 passos

1. **Quebre a barra** (remova a negação externa).
2. **Troque o operador**: $\cdot$ vira $+$, $+$ vira $\cdot$.
3. **Negue cada termo** de dentro.

Vale para qualquer quantidade de variáveis:

$$(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$$

$$(A + B + C)' = A' \cdot B' \cdot C'$$

Quando há negação dentro de negação

É o caso das questões 9 e 10. Aplique DeMorgan na camada **de fora** primeiro, e lembre que $(X')' = X$ cancela:

$$\begin{aligned} & ((A + B)' + C)' \\ &= ((A+B)')' \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan na camada externa} \\ &= (A + B) \cdot C' && \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

Parte 3 — Mapas de Karnaugh

Reorganiza a tabela-verdade numa grade onde **células vizinhas diferem em apenas uma variável**. Isso deixa visível o que a álgebra esconde.

A ordem das colunas NÃO é 00, 01, 10, 11

É **código Gray**: 00, 01, 11, 10. Se você montar na ordem binária normal, os agrupamentos saem errados. Este é o erro nº 1 em prova.

Mapa de 3 variáveis (A nas linhas, BC nas colunas):

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10
A=0	m0	m1	m3	m2
A=1	m4	m5	m7	m6

Regras de agrupamento

Regra	Detalhe
Tamanho	Só potências de 2: 1, 2, 4, 8, 16
Formato	Retângulos — nunca em L ou diagonal
Tamanho do grupo	Sempre o maior possível (grupo maior = termo menor)
Sobreposição	Grupos podem se sobrepor
Bordas	O mapa “dá a volta”: a 1ª e a última coluna são vizinhas
Cobertura	Todo 1 precisa estar em pelo menos um grupo

Como ler o resultado de um grupo

Dentro do grupo, olhe cada variável:

- Mudou de valor (0 e 1 aparecem) → a variável **some** do termo
- Ficou sempre 1 → entra como A
- Ficou sempre 0 → entra como A'

Um grupo de 2 elimina 1 variável. Um grupo de 4 elimina 2. Um grupo de 8 elimina 3.

Gabarito comentado

Bloco 1 — Álgebra Booleana (1 a 5)

Questão 1 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned}
 & (A + 0)(A + A') \\
 &= A \cdot 1 \quad \leftarrow A+0=A \text{ (identidade)} \text{ e } A+A'=1 \text{ (complemento)} \\
 &= A \quad \leftarrow A \cdot 1=A \text{ (identidade)}
 \end{aligned}$$

Atenção — havia um erro na versão que você tinha. A resolução que você me passou começava dizendo “Alternativa C — 0” e só depois se corrigia para A. O valor correto é **A**, e a alternativa A do enunciado é exatamente A. Marque **A**.

Questão 2 — Resposta: B) A

$$\begin{aligned}
 & (A + B)(A + B') \\
 &= A + (B \cdot B') \quad \leftarrow \text{distributiva invertida: } (X+Y)(X+Z) = X + YZ \\
 &= A + 0 \quad \leftarrow B \cdot B' = 0 \text{ (complemento)} \\
 &= A
 \end{aligned}$$

Se você não lembrar da distributiva invertida, expanda tudo: $AA + AB' + AB + BB' \rightarrow A + AB' + AB + 0 \rightarrow A(1 + B' + B) \rightarrow A \cdot 1 = A$.

Questão 3 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned}
 & AB + AB' \\
 &= A(B + B') \quad \leftarrow \text{fatora A} \\
 &= A \cdot 1 \quad \leftarrow B+B' = 1 \\
 &= A
 \end{aligned}$$

Questão 4 — Resposta: C) 1

$$\begin{aligned}
 & (A + A')(B + B') \\
 &= 1 \cdot 1 \quad \leftarrow \text{cada parêntese é um complemento completo} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Questão 5 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned}
 & (A \cdot 1) + (A' \cdot 0) \\
 &= A + 0 \quad \leftarrow A \cdot 1=A \text{ e } A' \cdot 0=0 \\
 &= A
 \end{aligned}$$

O A' é isca. Multiplicado por 0, some — não importa o que ele vale.

Bloco 2 — DeMorgan (6 a 10)

Questão 6 — Resposta: C) $A' + B'$

Aplicação direta: $(A \cdot B)' = A' + B'$.

A alternativa A $(A' \cdot B')$ é a pegadinha: é o resultado de negar a **soma**, não o produto.

Questão 7 — Resposta: B) $A' + B' + C'$

Mesma lei, estendida: $(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$.

Questão 8 — Resposta: B) $A' \cdot B' \cdot C$

$$\begin{aligned} & (A + B)' \cdot C \\ &= (A' \cdot B') \cdot C \quad \leftarrow \text{DeMorgan só no parêntese negado} \\ &= A'B'C \end{aligned}$$

O C está **fora** da negação. Não se mexe nele.

Questão 9 — Resposta: E) $(A + B) \cdot C'$

$$\begin{aligned} & ((A + B)' + C)' \\ &= ((A+B)')' \cdot C' \quad \leftarrow \text{DeMorgan na camada de fora: soma vira produto} \\ &= (A + B) \cdot C' \quad \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

Questão 10 — Resposta: A) $A \cdot B + C'$

$$\begin{aligned} & ((A \cdot B)' \cdot C)' \\ &= ((A \cdot B)')' + C' \quad \leftarrow \text{DeMorgan externo: produto vira soma} \\ &= AB + C' \quad \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

Bloco 3 — Mapas de Karnaugh (11 a 15)

Questão 11 — Resposta: B) $F = A' + B$

Tabela: 00→1, 01→1, 10→0, 11→1

	B=0	B=1	
A=0	1	1	← linha inteira = 1 → grupo de 2 → A'
A=1	0	1	
		↑	
		coluna B=1 = 1	→ grupo de 2 → B

Dois grupos de 2, sobrepondo na célula A=0,B=1: $F = A' + B$

Conferência rápida: só A=1,B=0 dá 0. Em $A'+B$: $A'=0$ e $B=0 \rightarrow 0$.

Questão 12 — Resposta: C) $F = A'B + C$

Mintermos com F=1: **m1, m2, m3, m5, m7**

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10
A=0	0	1	1	1
A=1	0	1	1	0

grupo de 4 (C=1) → C

- **Grupo de 4** — as colunas BC=01 e BC=11 inteiras (m1,m3,m5,m7). A some, B some, **C fica sempre 1** → termo C
- **Sobrou m2** (A=0,B=1,C=0). Agrupa com m3 (A=0,B=1,C=1): A sempre 0, B sempre 1, C muda → termo A'B

$$F = A'B + C$$

Por que não D (B + C)? Testa em A=1,B=1,C=0 (m6): B+C daria 1, mas a tabela diz 0. Alternativa eliminada. Sempre teste a alternativa suspeita na linha em que a tabela dá 0 — é o jeito mais rápido de matar distratores.

Questão 13 — Resposta: E) $F = A'D' + AD$

Não precisa nem desenhar o mapa — olhe o padrão da tabela:

	quando D=0	quando D=1
A=0	F = 1	F = 0
A=1	F = 0	F = 1

B e C **não alteram nada** — variam nas 16 linhas e a saída só acompanha A e D. Logo:

$$F = A'D' + AD$$

Isso é a função **XNOR** (equivalência): vale 1 quando A e D são iguais. Reconhecer esse padrão economiza o mapa inteiro de 4 variáveis.

Questão 14 — Resposta: B) $F = B$

Saída 1 em (A=0,B=1) e (A=1,B=1):

$$\begin{aligned} F &= A'B + AB \\ &= B(A' + A) && \leftarrow \text{fatora B} \\ &= B \cdot 1 \\ &= B \end{aligned}$$

	B=0	B=1	
A=0	0	1	← coluna B=1 inteira → grupo de 2 → B
A=1	0	1	

A variável A muda dentro do grupo, então some. **$F = B$**

Questão 15 — Resposta: D) $F = AB + AC + BC$

“Pelo menos duas variáveis iguais a 1” → mintermos **m3, m5, m6, m7**:

A	B	C	F	por quê
0	1	1	1	B e C
1	0	1	1	A e C
1	1	0	1	A e B
1	1	1	1	as três

Três grupos de 2, um para cada par:

$$F = AB + AC + BC$$

Essa é a **função maioria** (*majority*), o núcleo de um somador completo (o bit de carry-out).
Vale reconhecer de vista.

Gabarito final

Questão	Alternativa	Resultado
1	A	A
2	B	A
3	A	A
4	C	1
5	A	A
6	C	$A' + B'$
7	B	$A' + B' + C'$
8	B	$A'B'C$
9	E	$(A + B)C'$
10	A	$AB + C'$
11	B	$F = A' + B$
12	C	$F = A'B + C$
13	E	$F = A'D' + AD$
14	B	$F = B$
15	D	$F = AB + AC + BC$

Distribuição: A $\times 5$ · B $\times 5$ · C $\times 3$ · E $\times 2$ · D $\times 1$

Os 6 erros que mais custam ponto

1. **Montar o mapa de Karnaugh na ordem binária** (00,01,10,11) em vez de Gray (00,01,11,10). Erra todos os agrupamentos.
2. **Confundir as duas leis de DeMorgan.** Memorize pelo formato: *a barra quebra e o sinal troca*.
3. **Aplicar DeMorgan em termo que está fora da negação** (questão 8).
4. **Esquecer que o mapa dá a volta** — 1ª e última coluna são adjacentes.
5. **Fazer grupos pequenos.** Grupo maior = termo com menos variáveis = expressão mais simples. Sempre busque o maior.
6. **Não testar a alternativa na linha em que $F=0$.** É o teste mais rápido para eliminar distratores (foi o que matou a alternativa D na questão 12).

Como treinar em 20 minutos

1. Monte a tabela-verdade de $F = AB + AC + BC$ e confirme que ela bate com a questão 15. Isso treina o caminho inverso, que também cai.
2. Aplique DeMorgan em $((A \cdot B)' + (C + D)')'$ — três camadas. Se acertar, o bloco 2 está resolvido.
3. Desenhe o mapa de 4 variáveis da questão 13 completo e confirme visualmente que B e C somem.

Sistemas Digitais — V2: Memória, Pegadinhas e Recuperação

Objetivo desta versão: estudar para a prova sem depender de lembrar tudo de uma vez. Cada regra é transformada em uma sequência de memória: **ERRO** → **CONSEQUÊNCIA** → **REGRA** → **RESULTADO**.

Como estudar este MD

1. Leia somente a **Regra**.
2. Cubra o Resultado e tente lembrar.
3. Leia o **Erro** como uma pegadinha que você não quer repetir.
4. Faça o exemplo sem olhar.
5. Só então confira o resultado.

Frase de segurança: “Eu não preciso lembrar tudo. Preciso reconhecer a pegadinha e aplicar a regra.”

Modo “DEU MERDA”

A ideia é criar uma memória forte a partir de um **erro fictício de exercício**, não de culpa real. O cérebro encontra o erro → percebe a consequência → recupera a regra → chega ao resultado.

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Achar que qualquer 1 gera 1	Tabela errada	AND só vale 1 em entradas todas 1	00→0, 01→0, 10→0, 11→1
Achar que tudo precisa ser 1	Tabela errada	OR vale 1 se ao menos uma entrada for 1	00→0; restante →1
Confundir diferença com soma lógica	Aceitar 11	XOR = diferentes	01 e 10 são 1
Inverter XOR na cabeça	Saída errada	XNOR = iguais	00 e 11 são 1
Negar sem trocar operador	Expressão errada	Troque operador e negue cada variável	$(AB)' = A' + B'$
Usar ordem 00,10,01,11	Vizinhança quebrada	Gray: 00,01,11,10	Mesma regra em todas as questões
Achar que quatro 1s qualquer formam grupo	Grupo diagonal inválido	O bloco precisa ser retangular e adjacente	2×2 é válido
Não procurar o maior grupo	Expressão maior	Comece pelo maior grupo válido	8 células eliminam 3 variáveis
Inverter bit 0 errado	Termo errado	0→complementado; 1→normal	$101 \rightarrow AB'C$
Aplicar regra de mintermo	Sinais errados	0→normal; 1→complementado	$101 \rightarrow (A' + B + C')$

1. Regras que você precisa reconhecer rápido

1. AND

Erro: Achar que qualquer 1 gera 1

Consequência: Tabela errada

Regra: AND só vale 1 em entradas todas 1

Resultado: 00→0, 01→0, 10→0, 11→1

2. OR

Erro: Achar que tudo precisa ser 1

Consequência: Tabela errada

Regra: OR vale 1 se ao menos uma entrada for 1

Resultado: 00→0; restante →1

3. XOR

Erro: Confundir diferença com soma lógica

Consequência: Aceitar 11

Regra: XOR = diferentes

Resultado: 01 e 10 são 1

4. XNOR

Erro: Inverter XOR na cabeça

Consequência: Saída errada

Regra: XNOR = iguais

Resultado: 00 e 11 são 1

5. DeMorgan

Erro: Negar sem trocar operador

Consequência: Expressão errada

Regra: Troque operador e negue cada variável

Resultado: $(AB)' = A' + B'$

6. K-map 3 var

Erro: Usar ordem 00,10,01,11

Consequência: Vizinhança quebrada

Regra: Gray: 00,01,11,10

Resultado: Mesma regra em todas as questões

7. Grupo de 4

Erro: Achar que quatro 1s qualquer formam grupo

Consequência: Grupo diagonal inválido

Regra: O bloco precisa ser retangular e adjacente

Resultado: 2×2 é válido

8. Grupo de 8

Erro: Não procurar o maior grupo

Consequência: Expressão maior

Regra: Comece pelo maior grupo válido

Resultado: 8 células eliminam 3 variáveis

9. Mintermo

Erro: Inverter bit 0 errado

Consequência: Termo errado

Regra: 0→complementado; 1→normal

Resultado: $101 \rightarrow AB'C$

10. Maxtermo

Erro: Aplicar regra de mintermo

Consequência: Sinais errados

Regra: 0→normal; 1→complementado

Resultado: $101 \rightarrow (A' + B + C')$

2. Revisão relâmpago antes da prova

- **AND:** AND só vale 1 em entradas todas 1 $\rightarrow 00 \rightarrow 0, 01 \rightarrow 0, 10 \rightarrow 0, 11 \rightarrow 1$
- **OR:** OR vale 1 se ao menos uma entrada for 1 $\rightarrow 00 \rightarrow 0$; restante $\rightarrow 1$
- **XOR:** XOR = diferentes $\rightarrow 01$ e 10 são 1
- **XNOR:** XNOR = iguais $\rightarrow 00$ e 11 são 1
- **DeMorgan:** Troque operador e negue cada variável $\rightarrow (AB)' = A' + B'$
- **K-map 3 var:** Gray: 00,01,11,10 $\rightarrow$ Mesma regra em todas as questões
- **Grupo de 4:** O bloco precisa ser retangular e adjacente $\rightarrow 2 \times 2$ é válido
- **Grupo de 8:** Comece pelo maior grupo válido $\rightarrow 8$ células eliminam 3 variáveis
- **Mintermo:** 0→complementado; 1→normal $\rightarrow 101 \rightarrow AB'C$
- **Maxtermo:** 0→normal; 1→complementado $\rightarrow 101 \rightarrow (A' + B + C')$

3. Método de recuperação ativa

Quando bater o branco, não releia a matéria inteira. Faça a sequência:

1. O que estou tentando descobrir?
2. Qual é a pegadinha mais provável?
3. Qual regra mata essa pegadinha?
4. Qual resultado essa regra produz?
5. Consigo explicar em uma frase?

4. Sessões curtas

Use blocos de 15–25 minutos. Em cada bloco, escolha poucos itens, tente lembrar sem consultar e marque os erros. No próximo bloco, revise principalmente os que você errou.

5. Regra contra o esquecimento

Não tente decorar a página inteira. Transforme cada conteúdo em uma associação curta:

PEGADINHA → REGRA → EXEMPLO → RESULTADO.

Isso permite reconstruir a resposta mesmo quando a memória da frase original desaparece.

Sistemas Digitais — V3 de Revisão para Exame

Versão de recuperação rápida baseada nos tópicos da revisão existente.

Mapa mental

PORTA → EXPRESSÃO → TABELA → K-MAP → SIMPLIFICAÇÃO.

Regras

AND = todas as entradas em 1. OR = pelo menos uma em 1. XOR = diferentes. XNOR = iguais.

DeMorgan: negue os termos e troque + por $\cdot$ ou $\cdot$ por +.

K-map: use Gray 00,01,11,10; agrupe 1,2,4,8,...; procure o maior grupo; bordas são adjacentes; sobreposição é permitida.

SOP usa $F=1$; POS usa $F=0$.

Pegadinhas

Erro: usar ordem binária normal no K-map. **Regra:** Gray.

Erro: confundir XOR com XNOR. **Regra:** diferentes/iguais.

Erro: agrupar 3 células. **Regra:** potências de 2.

Erro: aplicar DeMorgan sem trocar o operador. **Regra:** troca + $\cdot$ e nega cada variável.

Método de memória

PEGADINHA → CONSEQUÊNCIA → REGRA → EXEMPLO → RESULTADO.

Sistemas Digitais — V4: Aprendendo a Resolver e Calcular do Zero

O objetivo é ligar porta lógica, expressão, tabela-verdade e Karnaugh em um único processo.

0. O mapa da matéria

PORTA → EXPRESSÃO → TABELA → KARNAUGH → EXPRESSÃO SIMPLIFICADA

Uma questão pode começar em qualquer uma dessas formas.

1. AND

AND só dá 1 quando todas as entradas são 1.

$$A \cdot B$$

Tabela:

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Exemplo:

$$A=1, B=0$$

$$1 \cdot 0=0.$$

2. OR

OR dá 1 quando pelo menos uma entrada é 1.

$$A+B$$

Exemplos:

$$0+0=0$$

$$0+1=1$$

$$1+0=1$$

$$1+1=1$$

3. NOT

NOT inverte:

$$0'=1$$

$$1'=0$$

4. XOR e XNOR

XOR = diferentes.

XNOR = iguais.

XOR:

$$A'B + AB'$$

XNOR:

$$AB + A'B'$$

5. Como calcular uma expressão por etapas

Exemplo:

$$F = (A + B) \cdot C$$

$$A=0, B=1, C=1.$$

Passo 1:

$$A + B = 0 + 1 = 1$$

Passo 2:

$$1 \cdot C = 1 \cdot 1 = 1$$

Resultado:

$$F=1$$

Regra

NÃO FAÇA A EXPRESSÃO TODA DE UMA VEZ. CALCULE OS BLOCOS.

6. Preencha tabela-verdade pela quantidade de entradas

Duas variáveis:

$$2^2 = 4 \text{ linhas.}$$

Três:

$$2^3 = 8.$$

Quatro:

$$2^4 = 16.$$

Isso já diz quantas combinações você precisa escrever.

7. Exemplo de tabela

$$F = A \cdot B$$

A	B	F
0	0	0
0	1	0

A	B	F
1	0	0
1	1	1

Você calcula uma linha de cada vez.

8. Como criar expressão a partir da tabela

Suponha:

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Para SOP, pegue os 1.

$$00 \rightarrow A'B'$$

$$10 \rightarrow AB'$$

$$F = A'B' + AB'$$

$$F = B'(A' + A)$$

$$F = B'$$

Resultado:

$$B'$$

9. DeMorgan aplicado a circuito

Regras:

$$(A+B)' = A'B'$$

$$(AB)' = A' + B'$$

Ao “empurrar” uma negação: - OR vira AND; - AND vira OR; - cada entrada é negada.

Memória:

A BOLHA ENTRA $\rightarrow$ A PORTA TROCA.

10. Simplificação algébrica de circuito

Exemplo:

$$F = AB + AB'$$

$$F = A(B + B')$$

$$F = A \cdot 1$$

$$F = A$$

Resultado:

$$\mathbf{F = A}$$

A entrada B desapareceu porque, no conjunto de possibilidades, B e B' cobriam todos os casos.

11. Karnaugh: como preparar

Código Gray:

00, 01, 11, 10

A ordem precisa ser Gray para que vizinhos diferenciem em uma variável.

12. Grupo de 2

Exemplo:

$$A'B + AB$$

A varia.

Resultado:

B

Regra

O QUE MUDA SOME.

13. Grupo de 4

Exemplo:

$$A'B'C + A'BC + AB'C + ABC$$

C=1 em todos.

Resultado:

C.

14. Grupos válidos

Use:

1, 2, 4, 8, 16.

Não use 3, 5, 6 ou 7.

Procure primeiro o grupo maior.

15. Bordas e sobreposição

Primeira e última posições podem ser vizinhas.

Uma célula também pode estar em mais de um grupo.

Isso é permitido.

16. Função maioria

Maioria de três significa pelo menos duas entradas iguais a 1.

Casos: 011 101 110 111

Forma minimizada:

$AB+AC+BC$

Exemplo:

A=1, B=0, C=1

AB=0 AC=1 BC=0

F=1.

17. Exatamente uma

Exatamente uma entrada 1:

001 010 100

SOP:

$A'B'C + A'BC' + AB'C'$

Não confunda com maioria.

Regra

EXATAMENTE UMA PELO MENOS DUAS.

18. Calculando circuito em etapas

Exemplo:

$$F = (A + B') \cdot C$$

$$A=0, B=0, C=1.$$

$$\text{Passo 1: } B' = 1$$

$$\text{Passo 2: } A + B' = 0 + 1 = 1$$

$$\text{Passo 3: } 1 \cdot C = 1 \cdot 1 = 1$$

Resultado:

$$\mathbf{F=1}$$

19. Tabela com colunas intermediárias

Para uma expressão maior:

$$F = (A + B') \cdot C$$

Faça:

A	B	C	B'	A+B'	F
---	---	---	----	------	---

Isso evita tentar fazer cinco operações na mesma linha.

20. Ligação circuito expressão tabela

Se o circuito gera:

$$F = A + B'$$

você pode: 1. escrever a expressão; 2. construir a tabela; 3. marcar os 1; 4. montar o Karnaugh; 5. verificar a expressão simplificada.

Esse ciclo ajuda a encontrar erro.

21. Como validar uma alternativa

Você tem duas expressões candidatas.

Escolha uma entrada em que sabe o valor da função.

Exemplo: $A=0, B=1$.

Se a função original dá 0 e a alternativa dá 1, a alternativa está errada.

Um único contraexemplo já elimina uma alternativa.

22. DEU MERDA

XOR x XNOR

ERRO: confundir diferentes com iguais.

CONSEQUÊNCIA: tabela invertida.

REGRA: XOR=diferentes; XNOR=iguais.

DeMorgan

ERRO: negar e esquecer de trocar a porta.

CONSEQUÊNCIA: expressão errada.

REGRA: + troca com $\cdot$.

Karnaugh

ERRO: montar em ordem binária normal.

CONSEQUÊNCIA: adjacência falsa.

REGRA: Gray 00,01,11,10.

23. Resumo operacional

AND: tudo 1.

OR: pelo menos um 1.

NOT: inverte.

XOR: diferentes.

XNOR: iguais.

Tabela: 2^n linhas.

SOP: procura $F=1$.

DeMorgan: nega + troca operador.

Karnaugh: Gray + grupos em potência de 2.

Grupo maior: mais variáveis desaparecem.

24. Checklist

- ☐ Sei calcular cada porta.
- ☐ Sei calcular expressão por etapas.
- ☐ Sei montar tabela.

- ☐ Sei gerar SOP.
- ☐ Sei aplicar DeMorgan.
- ☐ Sei usar Karnaugh.
- ☐ Sei maioria.
- ☐ Sei exatamente uma.
- ☐ Sei validar uma resposta com contraexemplo.

Fórmula de sobrevivência: quando o circuito parecer confuso, quebre em blocos e dê um nome para cada resultado intermediário.

I vai criar um arquivo completo em Markdown (.md) contendo o resumo do conteúdo das 5 aulas, exemplos explicativos de cada tópico e uma seção de exercícios com testes de mesa e resoluções detalhadas passo a passo.

```
# Guia de Revisão: Análise e Projeto de Algoritmos
## Depuração, Teste de Mesa e Documentação de Código
```

```
---
```

1. Fundamentos de Algoritmos

1.1 O que é um Algoritmo?

Um **algoritmo** é uma sequência finita e bem definida de passos lógicos para resolver um problema.

1.2 Estruturas Básicas

Todo algoritmo é construído combinando três estruturas fundamentais:

1. **Sequência:** Execução de instruções passo a passo, de cima para baixo.
2. **Seleção (Condicionais):** Tomada de decisões baseada em condições booleanas (*se / senão*, *se e só se*).
3. **Repetição (Laços / Loops):** Repetição de um bloco de código enquanto ou para determinada condição.

```
---
```

2. Representação e Teste de Mesa

2.1 O que é um Teste de Mesa?

O **Teste de Mesa** (ou *dry run*) é uma técnica manual para simular a execução de um algoritmo.

Como montar uma Tabela de Teste de Mesa:

- Crie colunas para a **Instrução/Linha**, as **Variáveis** do programa e a **Saída/Impressão**.
- Atualize os valores das variáveis conforme as instruções são processadas linha por linha.

```
---
```

3. Tipos de Erros de Software

Tipo de Erro	Quando Ocorre?	Características	Exemplo
Erro de Sintaxe	Antes/Durante a Compilação	Violação das regras gramaticais da linguagem.	
Erro de Execução (Runtime)	Durante a Execução	O código compila, mas sofre um colapso e l	
Erro de Lógica	Durante a Execução	O programa roda até o fim sem quebrar, porém gera um r	

```
---
```

4. Depuração (Debugging) com IDE (IntelliJ)

4.1 Conceitos e Ferramentas

- * **Modo Debug:** Modo de execução controlado pela IDE (ícone do besouro/bug) que permite pausar e
- * **Breakpoint (Ponto de Interrupção):** Marcação em uma linha de código onde a execução do programa
- * **Conditional Breakpoint:** Breakpoint acionado **somente** se uma condição booleana for verdadeira
- * **Evaluate Expression (`Alt + F8`):** Permite executar expressões de código dinamicamente no console
- * **Rubber Duck Debugging:** Técnica de explicar a lógica do código em voz alta (para um colega ou

4.2 Comandos de Navegação do Depurador

[Linha Atual]	Step Over (F8)	Pula para a próxima linha no mesmo método	Step Into (F7)
	Entra no método chamado na linha atual	Step Out (Shift+F8)	Executa o resto do método atual e volta para quem chamou

- * **Step Over (`F8`):** Executa a linha atual por inteiro. Se houver uma chamada de método, executa
- * **Step Into (`F7`):** Se a linha atual tiver uma chamada de método, entra dentro desse método para
- * **Step Out (`Shift + F8`):** Conclui a execução do método atual e retorna para o chamador.

5. Documentação de Código e Javadoc

5.1 Por que Documentar?

- * Previne esquecimento da própria lógica no futuro.
- * Evita retrabalho e reduz bugs na equipe.
- * Facilita o *onboarding* de novos desenvolvedores.
- * Melhora o entendimento por ferramentas de IA e de análise estática.

5.2 Documentação Útil vs. Inútil

- * **Inútil:** Comentar o óbvio ou traduzir o código para português.
 - * **Exemplo inútil:** `i++; // adiciona 1 no i`
- * **Útil:** Explicar a **regra de negócio**, o **porquê** de uma decisão e os casos de borda.
 - * **Exemplo útil:** `// Aplica 20% de desconto para locações acima de 10 dias conforme regra comer`

5.3 Padrão Javadoc (Java)

Formato oficial de comentários do Java iniciado por `/**` e finalizado por `*/`.

```
``java
/**
 * Calcula o valor total do aluguel de um veículo aplicando descontos progressivos.
 *
 * @param valorDiaria Valor cobrado por dia de aluguel (deve ser positivo).
 * @param diasQuantidade Número total de dias de locação.
 * @return O valor total final com desconto aplicado se elegível.
 * @throws IllegalArgumentException se valorDiaria ou diasQuantidade forem menores ou iguais a zero
 */
public double calcularAluguel(double valorDiaria, int diasQuantidade) {
    if (valorDiaria <= 0 || diasQuantidade <= 0) {
```

```

        throw new IllegalArgumentException("Valores devem ser maiores que zero.");
    }
    double total = valorDiaria * diasQuantidade;
    if (diasQuantidade >= 10) {
        total *= 0.8; // 20% de desconto
    }
    return total;
}

```

- **Geração Automática no IntelliJ:** Menu Tools > Generate JavaDoc....

6. Exercícios de Revisão com Cálculos e Resoluções

Exercício 1: Teste de Mesa - Estrutura Condicional

Dado o pseudocódigo abaixo, faça o teste de mesa e determine o valor final das variáveis **a**, **b**, **c** e **d**.

```

a, b, c, d : inteiro
a ← 1
b ← 3
se (a + b >= 5) então
    c ← 10
senão
    c ← 30
fimse
d ← a + b
a ← c
b ← d
escreva(a, b, c, d)

```

Resolução Passo a Passo (Tabela do Teste de Mesa):

Passo	Linha / Instrução	a	b	c	d	Condição (a + b >= 5)	Observação
1	a ← 1	1	-	-	-	-	Inicialização de a
2	b ← 3	1	3	-	-	-	Inicialização de b
3	se (a + b >= 5)	1	3	-	-	1 + 3 = 4 < 5 (Falso)	Desvia para o bloco senão
4	c ← 30	1	3	30	-	-	Atribuição no senão
5	d ← a + b	1	3	30	4	-	d = 1 + 3 = 4

Passo	Linha / Instrução	a	b	c	d	Condição (a + b >= 5)	Observação
6	a ← c	30	3	30	4	-	a recebe o valor de c (30)
7	b ← d	30	4	30	4	-	b recebe o valor de d (4)
8	escreva(...)	30	4	30	4	-	Impressão final

Resultado impresso: 30, 4, 30, 4

Exercício 2: Teste de Mesa - Laço Simples (para)

Efetue o teste de mesa do pseudocódigo abaixo e determine a saída impressa no final:

```
total ← 0
para (i ← 0; i < 3; i++):
    total ← total + i + 1
imprimir(total)
```

Resolução Passo a Passo (Tabela do Teste de Mesa):

Passo	Iteração	i	i < 3	Cálculo total + i + 1	total (Novo Valor)
1	Inicial	-	-	-	0
2	1ª iteração	0	0 < 3 (V)	0 + 0 + 1 = 1	1
3	2ª iteração	1	1 < 3 (V)	1 + 1 + 1 = 3	3
4	3ª iteração	2	2 < 3 (V)	3 + 2 + 1 = 6	6
5	Fim do laço	3	3 < 3 (F)	Loop encerra	6

Resultado impresso: 6

Exercício 3: Teste de Mesa - Laço com Condicional e Módulo (mod)

Acompanhe a execução do pseudocódigo abaixo e calcule o valor final de total:

```
total ← 0
para (i ← 1; i <= 5; i++):
    se (i mod 2 == 0) então
        total ← total + i
imprimir(total)
```

Resolução Passo a Passo:

Passo	i	i <= 5	i mod 2 == 0 (Par?)	Ação	total
1	-	-	-	Inicialização	0
2	1	Verdadeiro	1 mod 2 = 1 (Falso)	Não soma nada	0
3	2	Verdadeiro	2 mod 2 = 0 (Verdadeiro)	total = 0 + 2	2
4	3	Verdadeiro	3 mod 2 = 1 (Falso)	Não soma nada	2
5	4	Verdadeiro	4 mod 2 = 0 (Verdadeiro)	total = 2 + 4	6
6	5	Verdadeiro	5 mod 2 = 1 (Falso)	Não soma nada	6
7	6	Falso	-	Encerra laço	6

Resultado impresso: 6 (*Soma dos pares 2 + 4*)

Exercício 4: Teste de Mesa - Laços Aninhados (Nested Loops)

Realize o teste de mesa completo do algoritmo a seguir com laços encadeados:

```
total ← 0
para (i ← 1; i <= 3; i++):
    para (j ← 1; j <= i; j++):
        total ← total + j
imprimir(total)
```

Resolução Passo a Passo Detalhada:

Passo	i	i <= 3	j	j <= i	Operação (total + j)	total (Atualizado)
0	-	-	-	-	Estado inicial	0
1	1	Sim	1	1 <= 1 (V)	0 + 1	1
2	1	Sim	2	2 <= 1 (F)	Sai do laço interno	1
3	2	Sim	1	1 <= 2 (V)	1 + 1	2
4	2	Sim	2	2 <= 2 (V)	2 + 2	4
5	2	Sim	3	3 <= 2 (F)	Sai do laço interno	4
6	3	Sim	1	1 <= 3 (V)	4 + 1	5
7	3	Sim	2	2 <= 3 (V)	5 + 2	7
8	3	Sim	3	3 <= 3 (V)	7 + 3	10
9	3	Sim	4	4 <= 3 (F)	Sai do laço interno	10
10	4	4 <= 3 (F)	-	-	Encerra laço externo	10

Resultado impresso: 10

Exercício 5: Algoritmo Iterativo de Fibonacci

Dado o algoritmo abaixo para calcular o n -ésimo termo da sequência de Fibonacci:

```
algoritmo fibonacci(n):  
    se n <= 1 então  
        retorne n  
    a ← 0  
    b ← 1  
    para i de 2 até n:  
        c ← a + b  
        a ← b  
        b ← c  
    retorne b
```

Calcule o valor retornado para `fibonacci(5)` mostrando o rastreamento de variáveis.

Resolução Passo a Passo:

1. Entrada: $n = 5$
2. Teste inicial: $5 \leq 1$ é **Falso**.
3. Inicialização: $a = 0$, $b = 1$
4. Execução do laço para i de 2 até 5:

Iteração (i)	Cálculo $c = a + b$	Novo a ($a = b$)	Novo b ($b = c$)
i = 2	$c = 0 + 1 = 1$	$a = 1$	$b = 1$
i = 3	$c = 1 + 1 = 2$	$a = 1$	$b = 2$
i = 4	$c = 1 + 2 = 3$	$a = 2$	$b = 3$
i = 5	$c = 2 + 3 = 5$	$a = 3$	$b = 5$

Resultado retornado: 5

(Sequência de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5)

Exercício 6: Classificação de Erros

Analise os 3 trechos de código Java a seguir e classifique o tipo de erro presente em cada um (Sintaxe, Execução ou Lógica):

Trecho A:

```
public boolean verificarDisponibilidade(Carro carro {  
    if (carro.isDisponivel()) {  
        return true  
    }  
    return false;  
}
```

- **Tipo de Erro: Erro de Sintaxe**
 - **Justificativa:** Faltam parênteses de fechamento nos parâmetros do método (Carro carro e falta ponto e vírgula ; após return true. O código nem chega a compilar.
-

Trecho B:

```
public int buscarIdadeDoCliente(String nome) {  
    Cliente encontrado = null;  
    for (Cliente c : clientes) {  
        if (c.getNome().equals(nome)) {  
            encontrado = c;  
        }  
    }  
    return encontrado.getIdade();  
}
```

- **Tipo de Erro: Erro de Execução (Runtime Error)**
 - **Justificativa:** Se o cliente não for localizado na lista clientes, a variável encontrado continuará valendo null. Na última linha, ao tentar executar encontrado.getIdade(), o programa lançará uma exceção java.lang.NullPointerException e quebrará.
-

Trecho C:

```
public double calcularDescontoEspecial(double valorTotal, int dias) {  
    // Regra: Conceder 20% de desconto para locações de 10 dias ou mais  
    if (dias < 10) {  
        valorTotal = valorTotal * 0.8;  
    }  
    return valorTotal;  
}
```

- **Tipo de Erro: Erro de Lógica**
 - **Justificativa:** O programa compila e roda sem erros, mas aplica o desconto para quem aluga por menos de 10 dias (dias < 10), em vez de aluguéis de 10 dias ou mais (dias >= 10). O resultado financeiro estará incorreto.
-

Exercício 7: Identificação do Comando de Depuração

Suponha que você está depurando a seguinte classe no IntelliJ e o breakpoint parou na **linha 3**:

```
1: public void processarPedido(Pedido p) {  
2:     double total = p.calcularTotal();  
3:     enviarEmailConfirmacao(p.getCliente());  
4:     System.out.println("Pedido processado!");  
5: }
```

Responda qual comando do depurador você deve acionar se desejar:

1. Ir para a linha 4 sem entrar no detalhamento do método enviarEmailConfirmacao.
2. Entrar no código do método enviarEmailConfirmacao para inspecionar como o e-mail é montado.

3. Se estiver dentro do método `enviarEmailConfirmacao` e desejar voltar imediatamente para a linha 4 de `processarPedido`.

Resolução:

1. **Step Over (F8)**: Executa o método da linha 3 diretamente e avança para a linha 4.
 2. **Step Into (F7)**: Entra na execução interna do método `enviarEmailConfirmacao`.
 3. **Step Out (Shift + F8)**: Finaliza a execução do método atual e retorna ao chamador na linha seguinte.
-

Exercício 8: Refatoração e Documentação Javadoc

Considere o método abaixo com comentários inadequados:

```
// Método que faz o cálculo
public double calc(double p, double t) {
    // calcula
    double r = p * (1 + t);
    // retorna
    return r;
}
```

Refatore o método alterando os nomes das variáveis para torná-las legíveis e adicione a documentação Javadoc completa e adequada.

Resolução:

```
/**
 * Calcula o valor final com acréscimo de taxa percentual.
 *
 * @param valorPrincipal O valor base inicial sobre o qual a taxa será aplicada.
 * @param taxaPercentual A taxa a ser somada, expressa em valor decimal (ex: 0.10 para 10%).
 * @return O valor total atualizado acrescido da taxa.
 */
public double calcularValorComTaxa(double valorPrincipal, double taxaPercentual) {
    double valorComTaxa = valorPrincipal * (1 + taxaPercentual);
    return valorComTaxa;
}
```

7. Checklist de Estudo para a Prova

- ☐ Consigo preencher uma tabela de teste de mesa para laços `para` e `enquanto`?
- ☐ Sei a diferença entre Erro de Sintaxe, Execução e Lógica?
- ☐ Sei qual tecla atalho utilizar no IntelliJ para **Step Over (F8)**, **Step Into (F7)** e **Step Out (Shift+F8)**?
- ☐ Sei para que serve um **Conditional Breakpoint** e a função **Evaluate Expression**?
- ☐ Entendo o conceito de **Rubber Duck Debugging**?
- ☐ Sei escrever tags Javadoc `@param`, `@return` e `@throws` corretamente?

O arquivo `revisao_algoritmos_depuracao.md` foi gerado com sucesso com o resumo das aulas, exemplos e exercícios com cálculos e resoluções completas.

Gostaria que eu transformasse este material em uma apresentação de slides HTML ou precisa de ajustes nos exercícios?# Material de Revisão: Análise e Projeto de Algoritmos (Depuração e Documentação)

Módulo 1: Fundamentos e Representação de Algoritmos

Um **algoritmo** é uma sequência lógica e finita de instruções bem definidas para resolver um problema ou realizar uma tarefa. O fluxo de trabalho do desenvolvedor envolve entender o problema, escrever o código, testar, depurar, documentar e revisar.

Estruturas Básicas de um Algoritmo

Todo algoritmo baseia-se em três estruturas fundamentais:

1. **Sequência:** Execução de instruções passo a passo de forma linear.
2. **Seleção (Condicionais):** Tomada de decisões com base em condições booleanas (**se** / **senão** ou **if** / **else**).
3. **Repetição (Laços/Loops):** Execução repetida de um bloco de código (**para**, **enquanto** ou **for**, **while**).

Formas de Representação

- **Pseudocódigo:** Descrição estruturada do algoritmo em linguagem próxima à humana.
 - **Fluxograma:** Representação gráfica do fluxo de execução utilizando formas geométricas padronizadas.
-

Módulo 2: Teste de Mesa (Exercícios Resolvidos Passo a Passo)

O **teste de mesa** consiste em simular manualmente a execução de um algoritmo rastreando o valor de cada variável linha por linha em uma tabela.

Exercício 1: Condicional e Reatribuição de Variáveis

Dado o pseudocódigo abaixo:

```
inicio
  a, b, c, d : inteiro;
  a ← 1;
  b ← 3;
  se (a + b >= 5) então:
    c ← 10;
  senão:
    c ← 30;
  fimse;
  d ← a + b;
  a ← c;
  b ← d;
```

```

    escreva(a, b, c, d);
fim

```

Resolução e Tabela de Rastreio:

Passo	Instrução Executada	a	b	c	d	Avaliação da Condição
1	a ← 1; b ← 3;	1	3	-	-	-
2	se (a + b >= 5)	1	3	-	-	1 + 3 = 4 ≥ 5 (Falso)
3	Executa o bloco senão: c ← 30;	1	3	30	-	-
4	d ← a + b;	1	3	30	4	1 + 3 = 4
5	a ← c;	30	3	30	4	-
6	b ← d;	30	4	30	4	-
7	escreva(a, b, c, d)	30	4	30	4	Saída: 30, 4, 30, 4

Exercício 2: Laço de Repetição Acumulador (para)

Dado o pseudocódigo abaixo:

```

total ← 0
para (i ← 0; i < 3; i++):
    total ← total + i + 1
imprimir(total)

```

Resolução e Tabela de Rastreio:

Iteração	Valor de i	Condição (i < 3)	Expressão (total + i + 1)	Novo total
Início	-	-	-	0
1ª	0	0 < 3 (Verdadeiro)	0 + 0 + 1 = 1	1
2ª	1	1 < 3 (Verdadeiro)	1 + 1 + 1 = 3	3
3ª	2	2 < 3 (Verdadeiro)	3 + 2 + 1 = 6	6
Fim	3	3 < 3 (Falso)	Laço encerrado	Saída: 6

Exercício 3: Laço com Filtro Condicional (mod)

Dado o pseudocódigo abaixo:

```

total ← 0
para (i ← 1; i <= 5; i++):
    se (i mod 2 == 0) então

```

```

    total ← total + i
imprimir(total)

```

Resolução e Tabela de Rastreio:

Valor de i	Condição (i ≤ 5)	i mod 2 == 0 (Par?)	Ação em total	Valor de total
Início	-	-	-	0
1	1 ≤ 5 (V)	1 (mod 2) = 1 (Falso)	Nenhuma	0
2	2 ≤ 5 (V)	2 (mod 2) = 0 (Verdadeiro)	total ← 0 + 2	2
3	3 ≤ 5 (V)	3 (mod 2) = 1 (Falso)	Nenhuma	2
4	4 ≤ 5 (V)	4 (mod 2) = 0 (Verdadeiro)	total ← 2 + 4	6
5	5 ≤ 5 (V)	5 (mod 2) = 1 (Falso)	Nenhuma	6
6	6 ≤ 5 (F)	Encerra o laço	-	Saída: 6

Exercício 4: Laços de Repetição Aninhados

Dado o pseudocódigo abaixo:

```

total ← 0
para (i ← 1; i ≤ 3; i++):
    para (j ← 1; j ≤ i; j++):
        total ← total + j
imprimir(total)

```

Resolução e Tabela de Rastreio:

Loop Externo (i)	Loop Interno (j)	Condição (j ≤ i)	Cálculo (total + j)	Novo total
-	-	-	Início	0
i = 1	j = 1	1 ≤ 1 (V)	0 + 1	1
	j = 2	2 ≤ 1 (F)	Sai do loop interno	1
i = 2	j = 1	1 ≤ 2 (V)	1 + 1	2
	j = 2	2 ≤ 2 (V)	2 + 2	4
	j = 3	3 ≤ 2 (F)	Sai do loop interno	4
i = 3	j = 1	1 ≤ 3 (V)	4 + 1	5
	j = 2	2 ≤ 3 (V)	5 + 2	7
	j = 3	3 ≤ 3 (V)	7 + 3	10
	j = 4	4 ≤ 3 (F)	Sai do loop interno	10
i = 4	-	4 ≤ 3 (F)	Encerra o programa	Saída: 10

Módulo 3: Tipos de Erros em Programação

Identificar o tipo de erro é o primeiro passo para corrigi-lo com eficiência.

Tipo de Erro	Definição	Quando Ocorre?	Exemplo
Erro de Sintaxe	Violação das regras gramaticais da linguagem.		

| Durante a **compilação** (a IDE aponta a linha exata).

| Esqueceu um parêntese ou ponto e vírgula: `if (carro.isDisponivel() {.`

| | **Erro de Execução** (*Runtime*) | O código compila, mas quebra durante o processamento lançando uma exceção.

| Durante a **execução**.

| Acessar um ponteiro nulo (`NullPointerException`) ou divisão por zero.

| | **Erro de Lógica** | O programa roda até o fim sem quebrar, mas produz resultados incorretos.

| Durante a **execução** (difícil detecção, sem alerta do sistema).

| Calcular desconto aplicável apenas para `dias < 10` quando a regra era `dias >= 10`.

|

Outros tipos secundários incluem erros aritméticos, erros de recursos e erros semânticos.

Módulo 4: Depuração de Código (*Debugging*)

Depurar é o processo de encontrar e reduzir falhas no código.

Atalhos Fundamentais do Depurador (IntelliJ IDEA)

- **Breakpoint:** Marcação visual na linha do código onde a execução deve ser pausada temporariamente para análise.
- **Step Over (F8):** Executa a linha atual por completo e avança para a próxima instrução sem entrar em métodos.
- **Step Into (F7):** Entra no método sendo chamado na linha atual para depurar seu interior.
- **Step Out (Shift + F8):** Conclui a execução do método atual e retorna ao ponto onde ele foi chamado.

Recursos Avançados de Depuração

- **Evaluate Expression:** Permite testar trechos de código, operações matemáticas ou inspecionar o estado das variáveis em tempo real sem alterar a execução do programa original.
- **Breakpoint Condicional:** O depurador interrompe a execução apenas se uma condição específica for verdadeira (ex.: `i == 50` dentro de um loop de 1000 repetições).
- **Técnica do Pato de Borracha (*Rubber Duck Debugging*):** Explicar o código linha por linha em voz alta para identificar divergências na lógica.

Módulo 5: Documentação de Código e Javadoc

A documentação adequada previne perda de tempo, reduz bugs, facilita a manutenção em equipe e auxilia no uso correto de ferramentas de inteligência artificial.

Níveis de Documentação

- **Baixo Nível:** Comentários no código-fonte, descrições de métodos e classes.
- **Alto Nível:** Diagramas UML, manuais do sistema e documentação arquitetural.

Boas Práticas: Documentação Útil vs. Inútil

- **Cultura de Código Limpo:** Nomes claros de variáveis e métodos dispensam comentários óbvios.
- **Inútil:** Comentar o que o código já deixa evidente (ex.: `int x = 10; // atribui 10 para x`).
- **Útil:** Explicar o **motivo** de uma regra de negócio ou o comportamento de uma função.

Padrão Javadoc (Java)

O **Javadoc** é a ferramenta oficial do Java para gerar documentação em formato HTML a partir de comentários estruturados. Começa com `/**` e termina com `*/`.

Exemplo Prático em Java:

```
/**
 * Classe responsável por realizar operações financeiras de aluguel.
 *
 * @author Equipe de Desenvolvimento
 * @version 1.0
 */
public class CalculadoraAluguel {

    /**
     * Calcula o valor total do aluguel com base nos dias e na diária.
     *
     * @param valorDiaria O valor de uma diária em reais.
     * @param dias Quantidade de dias contratados.
     * @return O valor total calculado com desconto, se aplicável.
     */
    public double calcularValorTotal(double valorDiaria, int dias) {
        double total = valorDiaria * dias;
        if (dias >= 10) {
            total = total * 0.9; // 10% de desconto para 10 dias ou mais
        }
        return total;
    }
}
```

Para gerar a documentação em HTML no IntelliJ IDEA, acesse: Tools > Generate Javadoc.

```
content = """"# Material de Revisão: Análise e Projeto de Algoritmos
## Depuração, Testes de Mesa, Tipos de Erros e Documentação de Código
```

1. Fundamentos e Representação de Algoritmos

Um **algoritmo** é uma sequência lógica, finita e bem definida de instruções para resolver um problema.

Estruturas Básicas de um Algoritmo

Todo algoritmo é construído combinando três estruturas fundamentais:

1. **Sequência**: Execução linear de instruções passo a passo, de cima para baixo.
2. **Seleção (Condicionais)**: Tomada de decisões com base em condições booleanas (`se / então` ou `se / senão` ou `se / e senão`).
3. **Repetição (Laços/Loops)**: Execução repetida de um bloco de código enquanto ou para determinado número de vezes.

Formas de Representação

- * **Pseudocódigo**: Descrição estruturada do algoritmo em linguagem simples próxima da linguagem humana.
- * **Fluxograma**: Representação gráfica e visual do fluxo de execução por meio de formas geométricas.

2. Teste de Mesa (Dry Run)

O **teste de mesa** é uma técnica manual para simular a execução de um algoritmo usando papel e caneta.

Exercício 1: Condicional e Reatribuição de Variáveis

Dado o pseudocódigo abaixo:

```
``text
inicio
    a, b, c, d : inteiro;
    a ← 1;
    b ← 3;
    se (a + b >= 5) então:
        c ← 10;
    senão:
        c ← 30;
    fimse;
    d ← a + b;
    a ← c;
    b ← d;
    escreva(a, b, c, d);
fim
```

Resolução Passo a Passo (Tabela do Teste de Mesa):

Passo	Linha / Instrução	a	b	c	d	Condição (a + b >= 5)	Observação
1	a ← 1; b ← 3;	1	3	-	-	-	Inicialização de variáveis
2	se (a + b >= 5)	1	3	-	-	1 + 3 = 4 >= 5 (Falso)	Desvia para o bloco senão
3	c ← 30;	1	3	30	-	-	Atribuição dentro do senão
4	d ← a + b;	1	3	30	4	-	d = 1 + 3 = 4
5	a ← c;	30	3	30	4	-	a recebe o valor de c (30)
6	b ← d;	30	4	30	4	-	b recebe o valor de d (4)
7	escreva(...)	30	4	30	4	-	Impressão final

Resultado impresso: 30, 4, 30, 4

Exercício 2: Laço Acumulador (para)

Dado o pseudocódigo abaixo:

```
total ← 0
para (i ← 0; i < 3; i++):
    total ← total + i + 1
imprimir(total)
```

Resolução Passo a Passo:

Iteração	i	Condição (i < 3)	Operação (total + i + 1)	Valor Atualizado de total
Início	-	-	-	0
1^a	0	0 < 3 (V)	0 + 0 + 1 = 1	1
2^a	1	1 < 3 (V)	1 + 1 + 1 = 3	3
3^a	2	2 < 3 (V)	3 + 2 + 1 = 6	6
Fim	3	3 < 3 (F)	Laço encerrado	Saída: 6

Exercício 3: Laço com Filtro Condicional (mod)

Dado o pseudocódigo abaixo:

```
total ← 0
para (i ← 1; i ≤ 5; i++):
    se (i mod 2 == 0) então
        total ← total + i
imprimir(total)
```

Resolução Passo a Passo:

Passo	i	Condição (i ≤ 5)	i mod 2 == 0 (Par?)	Ação em total	Valor de total
1	-	-	-	Inicialização	0
2	1	Verdadeiro	1 mod 2 = 1 (Falso)	Não altera	0
3	2	Verdadeiro	2 mod 2 = 0 (Verdadeiro)	total ← 0 + 2	2
4	3	Verdadeiro	3 mod 2 = 1 (Falso)	Não altera	2
5	4	Verdadeiro	4 mod 2 = 0 (Verdadeiro)	total ← 2 + 4	6
6	5	Verdadeiro	5 mod 2 = 1 (Falso)	Não altera	6
7	6	Falso	-	Encerra laço	Saída: 6

Exercício 4: Laços Aninhados (Nested Loops)

Dado o pseudocódigo abaixo:

```
total ← 0
para (i ← 1; i ≤ 3; i++):
    para (j ← 1; j ≤ i; j++):
        total ← total + j
imprimir(total)
```

Resolução Passo a Passo:

Laço Externo (i)	Laço Interno (j)	Condição (j ≤ i)	Cálculo (total + j)	Novo total
-	-	-	Estado Inicial	0
i = 1	j = 1	1 ≤ 1 (V)	0 + 1	1
	j = 2	2 ≤ 1 (F)	Sai do laço interno	1
i = 2	j = 1	1 ≤ 2 (V)	1 + 1	2
	j = 2	2 ≤ 2 (V)	2 + 2	4
	j = 3	3 ≤ 2 (F)	Sai do laço interno	4
i = 3	j = 1	1 ≤ 3 (V)	4 + 1	5
	j = 2	2 ≤ 3 (V)	5 + 2	7

Laço Externo (i)	Laço Interno (j)	Condição (j <= i)	Cálculo (total + j)	Novo total
i = 4	j = 3	3 ≤ 3 (V)	7 + 3	10
	j = 4	4 ≤ 3 (F)	Sai do laço interno	10
	-	4 ≤ 3 (F)	Encerra programa	Saída: 10

3. Tipos de Erros em Programação

Tipo de Erro	Quando Ocorre?	Características	Exemplo
Erro de Sintaxe	Antes / Compilação	Violação das regras gramaticais da linguagem. A IDE/Compilador bloqueia a execução.	Esquecer ponto e vírgula ;, parênteses desalinhados ou palavras reservadas incorretas.
Erro de Execução (Runtime)	Durante a Execução	O código compila, mas aborta abruptamente lançando uma exceção durante o uso.	Divisão por zero (<code>ArithmeticException</code>), ponteiro nulo (<code>NullPointerException</code>) ou estouro de vetor (<code>ArrayIndexOutOfBoundsException</code>)
Erro de Lógica	Durante a Execução	O programa executa normalmente do início ao fim sem quebrar, porém gera um resultado incorreto .	Aplicar desconto apenas para dias < 10 em vez de dias >= 10.

4. Depuração de Código (Debugging)

Depurar é o processo sistemático de localizar, analisar e corrigir falhas ou comportamentos indesejados no software.

Principais Comandos do Depurador (Ex: IntelliJ IDEA)

[Linha Atual do Breakpoint]

Step Over (F8)	Executa a linha atual sem entrar em métodos.
Step Into (F7)	Entra no método chamado na linha atual.
Step Out (Shift+F8)	Finaliza o método atual e retorna ao chamador.

Recursos Importantes:

- **Breakpoint:** Ponto de parada configurado pelo desenvolvedor para suspender a execução do programa em determinada linha.

- **Conditional Breakpoint:** Breakpoint acionado apenas quando uma expressão booleana for satisfeita (ex: `i == 50`).
 - **Evaluate Expression (Alt + F8):** Janela interativa para testar expressões, operações matemáticas ou inspecionar objetos durante a pausa sem alterar o código original.
 - **Rubber Duck Debugging (Técnica do Pato de Borracha):** Método de depuração conceitual que consiste em explicar a lógica do código linha por linha para um objeto inanimado ou colega.
-

5. Documentação de Código e Javadoc

Documentar o código reduz o tempo de manutenção, evita regressões de bugs, facilita a integração de novos membros da equipe e otimiza o uso de assistentes de inteligência artificial.

Boas Práticas: Documentação Útil vs. Inútil

- **Evite o óbvio:** Não reescreva o código em português (ex: `x++; // incrementa x`). Use nomes limpos e expressivos para métodos e variáveis.
- **Documente intenções:** Explique o **porquê** de regras de negócio, precondições, pós-condições e limitações.

Padrão Javadoc (Java)

Formato de documentação oficial da linguagem Java. Os blocos iniciam por `/**` e terminam por `*/`.

```
/**
 * Realiza o cálculo do valor final de uma locação de veículo.
 *
 * @author Equipe de Desenvolvimento
 * @version 1.0
 */
public class ProcessadorDeLocacao {

    /**
     * Calcula o custo total com base na diária e no número de dias.
     * Aplica 10% de desconto para locações de 10 dias ou mais.
     *
     * @param valorDiaria O valor individual por dia contratado (deve ser maior que zero).
     * @param dias A quantidade total de dias de locação.
     * @return O valor total final com desconto aplicado se elegível.
     * @throws IllegalArgumentException se valorDiaria ou dias forem menores ou iguais a zero.
     */
    public double calcularTotal(double valorDiaria, int dias) {
        if (valorDiaria <= 0 || dias <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Valor da diária e dias devem ser positivos.");
        }

        double total = valorDiaria * dias;
        if (dias >= 10) {
            total *= 0.90; // 10% de desconto
        }
        return total;
    }
}
```

```
}  
}
```

Gerando Javadoc no IntelliJ: Menu Tools > Generate Javadoc....

6. Checklist de Preparação para Avaliações

- ☒ Sei montar a tabela completa de um Teste de Mesa?
- ☒ Consigo diferenciar Erros de Sintaxe, Execução e Lógica?
- ☒ Conheço as teclas de atalho de depuração no IntelliJ (F7, F8, Shift+F8)?
- ☒ Sei para que serve um Breakpoint Condicional e a ferramenta Evaluate Expression?
- ☒ Sei aplicar as tags Javadoc (@param, @return, @throws, @author, @version)? ““”

```
with open("revisao_algoritmos_depuracao.md", "w", encoding="utf-8") as f: f.write(content)  
print("Arquivo revisao_algoritmos_depuracao.md criado com sucesso!")
```

```
```text?code_stdout&code_event_index=1  
Arquivo revisao_algoritmos_depuracao.md criado com sucesso!
```

Sim, o arquivo em Markdown foi gerado e estruturado com todo o conteúdo de revisão, incluindo tabelas completas para os testes de mesa, explicações sobre os tipos de erro, atalhos do depurador no IntelliJ e o padrão Javadoc.

O arquivo `revisao_algoritmos_depuracao.md` foi criado. Segue o conteúdo completo do arquivo:

```
Material de Revisão: Análise e Projeto de Algoritmos
Depuração, Testes de Mesa, Tipos de Erros e Documentação de Código
```

```

```

### ## 1. Fundamentos e Representação de Algoritmos

Um **algoritmo** é uma sequência lógica, finita e bem definida de instruções para resolver um problema.

#### ### Estruturas Básicas de um Algoritmo

Todo algoritmo é construído combinando três estruturas fundamentais:

1. **Sequência**: Execução linear de instruções passo a passo, de cima para baixo.
2. **Seleção (Condicionais)**: Tomada de decisões com base em condições booleanas (`se / senão` ou `if / else`).
3. **Repetição (Laços/Loops)**: Execução repetida de um bloco de código enquanto ou para determinado número de vezes.

#### ### Formas de Representação

- \* **Pseudocódigo**: Descrição estruturada do algoritmo em linguagem simples próxima da linguagem humana.
- \* **Fluxograma**: Representação gráfica e visual do fluxo de execução por meio de formas geométricas.

```

```

### ## 2. Teste de Mesa (Dry Run)

O **teste de mesa** é uma técnica manual para simular a execução de um algoritmo usando papel e caneta.

---

### Exercício 1: Condicional e Reatribuição de Variáveis

Dado o pseudocódigo abaixo:

```
```text
inicio
    a, b, c, d : inteiro;
    a ← 1;
    b ← 3;
    se (a + b >= 5) então:
        c ← 10;
    senão:
        c ← 30;
    fimse;
    d ← a + b;
    a ← c;
    b ← d;
    escreva(a, b, c, d);
fim
```

Resolução Passo a Passo (Tabela do Teste de Mesa):

Passo	Linha / Instrução	a	b	c	d	Condição (a + b >= 5)	Observação
1	a ← 1; b ← 3;	1	3	-	-	-	Inicialização de variáveis
2	se (a + b >= 5)	1	3	-	-	1 + 3 = 4 >= 5 (Falso)	Desvia para o bloco senão
3	c ← 30;	1	3	30	-	-	Atribuição dentro do senão
4	d ← a + b;	1	3	30	4	-	d = 1 + 3 = 4
5	a ← c;	30	3	30	4	-	a recebe o valor de c (30)
6	b ← d;	30	4	30	4	-	b recebe o valor de d (4)
7	escreva(...)	30	4	30	4	-	Impressão final

Resultado impresso: 30, 4, 30, 4

Exercício 2: Laço Acumulador (para)

Dado o pseudocódigo abaixo:

```
total ← 0
para (i ← 0; i < 3; i++):
    total ← total + i + 1
imprimir(total)
```

Resolução Passo a Passo:

Iteração	i	Condição (i < 3)	Operação (total + i + 1)	Valor Atualizado de total
Início	-	-	-	0
1ª	0	0 < 3 (V)	0 + 0 + 1 = 1	1
2ª	1	1 < 3 (V)	1 + 1 + 1 = 3	3
3ª	2	2 < 3 (V)	3 + 2 + 1 = 6	6
Fim	3	3 < 3 (F)	Laço encerrado	Saída: 6

Exercício 3: Laço com Filtro Condicional (mod)

Dado o pseudocódigo abaixo:

```
total ← 0
para (i ← 1; i <= 5; i++):
    se (i mod 2 == 0) então
        total ← total + i
imprimir(total)
```

Resolução Passo a Passo:

Passo	i	Condição (i <= 5)	i mod 2 == 0 (Par?)	Ação em total	Valor de total
1	-	-	-	Inicialização	0
2	1	Verdadeiro	1 mod 2 = 1 (Falso)	Não altera	0
3	2	Verdadeiro	2 mod 2 = 0 (Verdadeiro)	total ← 0 + 2	2
4	3	Verdadeiro	3 mod 2 = 1 (Falso)	Não altera	2
5	4	Verdadeiro	4 mod 2 = 0 (Verdadeiro)	total ← 2 + 4	6
6	5	Verdadeiro	5 mod 2 = 1 (Falso)	Não altera	6
7	6	Falso	-	Encerra laço	Saída: 6

Exercício 4: Laços Aninhados (Nested Loops)

Dado o pseudocódigo abaixo:

```
total ← 0
para (i ← 1; i ≤ 3; i++):
    para (j ← 1; j ≤ i; j++):
        total ← total + j
imprimir(total)
```

Resolução Passo a Passo:

Laço Externo (i)	Laço Interno (j)	Condição (j ≤ i)	Cálculo (total + j)	Novo total
-	-	-	Estado Inicial	0
i = 1	j = 1	$1 \leq 1$ (V)	0 + 1	1
	j = 2	$2 \leq 1$ (F)	Sai do laço interno	1
i = 2	j = 1	$1 \leq 2$ (V)	1 + 1	2
	j = 2	$2 \leq 2$ (V)	2 + 2	4
	j = 3	$3 \leq 2$ (F)	Sai do laço interno	4
i = 3	j = 1	$1 \leq 3$ (V)	4 + 1	5
	j = 2	$2 \leq 3$ (V)	5 + 2	7
	j = 3	$3 \leq 3$ (V)	7 + 3	10
	j = 4	$4 \leq 3$ (F)	Sai do laço interno	10
i = 4	-	$4 \leq 3$ (F)	Encerra programa	Saída: 10

3. Tipos de Erros em Programação

Tipo de Erro	Quando Ocorre?	Características	Exemplo
Erro de Sintaxe	Antes / Compilação	Violação das regras gramaticais da linguagem. A IDE/Compilador bloqueia a execução.	Esquecer ponto e vírgula ;, parênteses desalinhados ou palavras reservadas incorretas.
Erro de Execução (Runtime)	Durante a Execução	O código compila, mas aborta abruptamente lançando uma exceção durante o uso.	Divisão por zero (ArithmeticException), ponteiro nulo (NullPointerException) ou estouro de vetor (ArrayIndexOutOfBoundsException)
Erro de Lógica	Durante a Execução	O programa executa normalmente do início ao fim sem quebrar, porém gera um resultado incorreto .	Aplicar desconto apenas para dias < 10 em vez de dias ≥ 10.

4. Depuração de Código (Debugging)

Depurar é o processo sistemático de localizar, analisar e corrigir falhas ou comportamentos indesejados no software.

Principais Comandos do Depurador (Ex: IntelliJ IDEA)

[Linha Atual do Breakpoint]

Step Over (F8)	Executa a linha atual sem entrar em métodos.
Step Into (F7)	Entra no método chamado na linha atual.
Step Out (Shift+F8)	Finaliza o método atual e retorna ao chamador.

Recursos Importantes:

- **Breakpoint:** Ponto de parada configurado pelo desenvolvedor para suspender a execução do programa em determinada linha.
 - **Conditional Breakpoint:** Breakpoint acionado apenas quando uma expressão booleana for satisfeita (ex: `i == 50`).
 - **Evaluate Expression (Alt + F8):** Janela interativa para testar expressões, operações matemáticas ou inspecionar objetos durante a pausa sem alterar o código original.
 - **Rubber Duck Debugging (Técnica do Pato de Borracha):** Método de depuração conceitual que consiste em explicar a lógica do código linha por linha para um objeto inanimado ou colega.
-

5. Documentação de Código e Javadoc

Documentar o código reduz o tempo de manutenção, evita regressões de bugs, facilita a integração de novos membros da equipe e otimiza o uso de assistentes de inteligência artificial.

Boas Práticas: Documentação Útil vs. Inútil

- **Evite o óbvio:** Não reescreva o código em português (ex: `x++; // incrementa x`). Use nomes limpos e expressivos para métodos e variáveis.
- **Documente intenções:** Explique o **porquê** de regras de negócio, precondições, pós-condições e limitations.

Padrão Javadoc (Java)

Formato de documentação oficial da linguagem Java. Os blocos iniciam por `/**` e terminam por `*/`.

```
/**
 * Realiza o cálculo do valor final de uma locação de veículo.
 *
 * @author Equipe de Desenvolvimento
 * @version 1.0
 */
public class ProcessadorDeLocacao {

    /**
     * Calcula o custo total com base na diária e no número de dias.
```

```

    * Aplica 10% de desconto para locações de 10 dias ou mais.
    *
    * @param valorDiaria O valor individual por dia contratado (deve ser maior que zero).
    * @param dias A quantidade total de dias de locação.
    * @return O valor total final com desconto aplicado se elegível.
    * @throws IllegalArgumentException se valorDiaria ou dias forem menores ou iguais a zero.
    */
    public double calcularTotal(double valorDiaria, int dias) {
        if (valorDiaria <= 0 || dias <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Valor da diária e dias devem ser positivos.");
        }

        double total = valorDiaria * dias;
        if (dias >= 10) {
            total *= 0.90; // 10% de desconto
        }
        return total;
    }
}

```

Gerando Javadoc no IntelliJ: Menu Tools > Generate Javadoc....

6. Checklist de Preparação para Avaliações

- ☒ Sei montar a tabela completa de um Teste de Mesa?
- ☒ Consigo diferenciar Erros de Sintaxe, Execução e Lógica?
- ☒ Conheço as teclas de atalho de depuração no IntelliJ (F7, F8, Shift+F8)?
- ☒ Sei para que serve um Breakpoint Condicional e a ferramenta Evaluate Expression?
- ☒ Sei aplicar as tags Javadoc (@param, @return, @throws, @author, @version)?

Deseja que eu envie/faça o upload deste arquivo ****.md**** para o seu Google Drive?

Algoritmos — V2: Memória e Pegadinhas

Transformar teste de mesa, i++, erros, debugging e Javadoc em gatilhos de recuperação rápida.

Método “DEU MERDA”

ERRO → CONSEQUÊNCIA → REGRA → RESULTADO. Use um erro fictício de exercício como gatilho de memória. A meta é lembrar a regra, não se punir pelo erro.

1. Como estudar

1. Cubra a consequência e o resultado.
2. Leia o erro e tente explicar por que ele acontece.
3. Recupere a regra sem consultar.
4. Resolva o exemplo.
5. Confira o resultado.

1. `i++`

Erro: Achar que aumenta de 2

Consequência: Confundir $0 \rightarrow 2$ com o incremento

Regra: `i++` significa `i=i+1`

Resultado: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

2. `i+=2`

Erro: Confundir com `i++`

Consequência: Sequência errada

Regra: `i+=2` soma 2

Resultado: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

3. Pós-incremento

Erro: Usar valor novo na mesma expressão

Consequência: Resultado errado

Regra: Usa primeiro, incrementa depois

Resultado: `x=i++` com `i=5` $\rightarrow$ `x=5`, `i=6`

4. Pré-incremento

Erro: Usar valor antigo

Consequência: Resultado errado

Regra: Incrementa primeiro

Resultado: `x=++i` com `i=5` $\rightarrow$ `x=6`, `i=6`

5. `for`

Erro: Esquecer a condição

Consequência: Loop errado

Regra: Leia inicialização, condição e atualização

Resultado: `for(i=0; i<5; i++)` $\rightarrow$ 0..4

6. `while`

Erro: Ler como `do-while`

Consequência: Executar sem testar antes

Regra: `while` testa primeiro

Resultado: `i=5; i<3` $\rightarrow$ 0 execuções

7. do-while

Erro: Achar que pode executar zero

Consequência: Resultado errado

Regra: Executa ao menos uma vez

Resultado: $i=5 \rightarrow$ corpo executa 1 vez

8. mod

Erro: Confundir resto

Consequência: Filtro errado

Regra: $x \% 2 == 0$ identifica pares

Resultado: 0,2,4,6...

9. Acumulador

Erro: Reiniciar total no loop

Consequência: Perder soma

Regra: Inicialize antes do loop

Resultado: $1+2+3+4+5=15$

10. Busca linear

Erro: Confundir valor e índice

Consequência: Resposta deslocada

Regra: Memorize a posição

Resultado: 30 em [10,50,30] $\rightarrow$ índice 2

11. Maior/menor

Erro: Começar com 0

Consequência: Falhar com valores negativos

Regra: Use primeiro elemento como base

Resultado: [-4,-2,-8] $\rightarrow$ maior -2

12. Erro de sintaxe

Erro: Achar que todo erro é de execução

Consequência: Nem compila

Regra: Sintaxe é estrutura válida

Resultado: parêntese faltando $\rightarrow$ compilador reclama

13. Erro de execução

Erro: Chamar tudo de sintaxe

Consequência: Diagnóstico errado

Regra: Acontece durante execução

Resultado: índice inválido → exceção

14. Erro de lógica

Erro: Pensar que rodou = certo

Consequência: Aceitar resultado errado

Regra: A lógica pode estar incorreta

Resultado: dias<10 quando deveria ser >=10

15. Breakpoint

Erro: Parar sem saber por quê

Consequência: Observação inútil

Regra: Pare antes da instrução suspeita

Resultado: olhe variáveis e fluxo

16. Step Over

Erro: Entrar em todo método

Consequência: Depuração cansativa

Regra: Executa sem entrar

Resultado: F8

17. Step Into

Erro: Só querer avançar

Consequência: Entrar sem necessidade

Regra: Use para inspecionar método

Resultado: F7

18. Javadoc

Erro: Comentar cada linha

Consequência: Ruído

Regra: Documente intenção e contrato

Resultado: @param explica o parâmetro

19. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

20. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

21. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

22. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

23. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

24. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

25. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

26. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

27. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

28. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

29. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

30. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

31. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

32. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

33. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

34. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

35. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

36. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

37. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

38. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

39. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

40. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

41. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

42. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

43. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

44. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

45. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

46. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

47. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

48. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

49. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

50. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

2. Quando der branco na prova

Pare alguns segundos e pergunte: **qual é a pegadinha? qual regra elimina essa pegadinha? qual resultado sai dela?**. Reconstruir a resposta é mais útil do que tentar lembrar literalmente a página.

3. Revisão relâmpago

Não decorar: lembrar a cadeia **pegadinha → regra → exemplo → resultado**.

Algoritmos — V3 de Revisão para Exame

Reforço baseado nos tópicos da revisão existente: fundamentos, teste de mesa, tipos de erro, debugging e Javadoc.

Mapa mental

ENTRADA → PROCESSAMENTO → DECISÃO/REPETIÇÃO → SAÍDA.

Incrementos

i++ = usa e depois soma 1.

++i = soma 1 e depois usa.

i+=2 = soma 2.

Se o exercício mostra 0,2,4,6..., procure um filtro de pares ou incremento de 2; não atribua essa sequência automaticamente ao i++.

Teste de mesa

Monte colunas para as variáveis e atualize linha por linha. Em loops, registre condição, valor atual e alteração da variável.

Erros

Sintaxe = não compila. Runtime = falha durante execução. Lógica = executa, mas resultado está errado.

Debugger

Breakpoint pausa. Step Over passa sem entrar. Step Into entra. Step Out retorna. Evaluate Expression calcula durante a pausa.

Javadoc

Use @param, @return e @throws para documentar o contrato. Evite comentar o óbvio e explique intenção/regra.

Método de memória

PEGADINHA → CONSEQUÊNCIA → REGRA → TESTE DE MESA → RESULTADO.

Algoritmos — V4: Aprendendo a Executar e Calcular do Zero

Em algoritmos, calcular significa acompanhar os valores das variáveis até descobrir exatamente o que acontece.

0. Método principal

ENTRADA → PROCESSAMENTO → DECISÃO/REPETIÇÃO → SAÍDA

Em loops, transforme a execução em uma tabela.

1. Estado inicial

Exemplo:

```
int x = 10;  
int y = 3;
```

Estado:

Variável	Valor
x	10
y	3

Tudo começa aqui.

2. Atribuição

Considere:

```
x = x + 2;
```

Se x=10:

10+2=12

Novo valor:

x=12.

Regra

LEIA = COMO “RECEBA”.

Não confunda com uma igualdade matemática.

3. Operações

Se a=10 e b=3:

a+b=13

a-b=7

a*b=30

a/b=3 quando ambos são int

a%b=1

O operador % representa o resto da divisão.

4. Comparações

Se x=8:

x>5 → true

x<5 → false

x==8 → true

x!=8 → false

Atenção

= atribui.

== compara.

5. if e else

Exemplo:

```
int x = 7;
```

```
if (x > 5) {  
    System.out.println("A");  
} else {  
    System.out.println("B");  
}
```

Calcule:

$7 > 5 \rightarrow \text{true}$

Então entra no if.

Saída:

A

Regra

PRIMEIRO CALCULE A CONDIÇÃO. DEPOIS ESCOLHA O BLOCO.

6. && e ||

&& só é verdadeiro quando as duas condições são verdadeiras.

|| é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira.

Exemplo:

$x = 10$

$x \geq 5 \rightarrow \text{true}$

$x \leq 12 \rightarrow \text{true}$

Logo:

$\text{true} \ \&\& \ \text{true} \rightarrow \text{true}$

7. for: a ordem correta

Exemplo:

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

A ordem é:

1. inicializa;
2. testa condição;
3. executa corpo;
4. atualiza;
5. volta para a condição.

Tabela:

Iteração	i	i<5	Saída
1	0	true	0
2	1	true	1
3	2	true	2
4	3	true	3

Iteração	i	i<5	Saída
5	4	true	4
6	5	false	para

Resultado:

0,1,2,3,4.

8. i++

i++ significa:

i = i + 1

Se i=3, depois do incremento:

i=4.

Não significa +2.

9. i += 2

Aqui:

i=i+2

Começando em 0:

0,2,4,6,8...

Memória

++ = +1

+=2 = +2

10. ++i x i++

Se:

```
int i = 5;
System.out.println(i++);
```

usa primeiro:

saída 5

depois i=6.

Agora:

```
int i = 5;
System.out.println(++i);
```

primeiro:

5+1=6

depois usa.

saída 6.

11. Filtro de pares

Exemplo:

```
for (int i = 0; i <= 10; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        System.out.println(i);
    }
}
```

O for produz:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

O if seleciona:

0,2,4,6,8,10

Pegadinha

i++ produz todos os números; o if filtra os pares.

12. Soma acumulada

Exemplo:

```
int soma = 0;

for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    soma = soma + i;
}
```

Tabela:

i	soma antes	conta	soma depois
1	0	0+1	1
2	1	1+2	3
3	3	3+3	6
4	6	6+4	10

Resultado:

13. Contador

Exemplo:

```
int cont = 0;

for (int i = 1; i <= 6; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        cont++;
    }
}
```

Pares:

2,4,6

cont aumenta três vezes.

Resultado:

cont=3.

14. while

Exemplo:

```
int i = 0;

while (i < 3) {
    System.out.println(i);
    i++;
}
```

Tabela:

i	condição	saída	novo i
0	true	0	1
1	true	1	2
2	true	2	3
3	false	—	para

Resultado:

0,1,2.

15. Teste de mesa

Para cada variável importante, crie uma coluna.

Exemplo:

i	soma	condição
0	0	true
1	0	true
2	2	true

A tabela não precisa ser bonita. Precisa registrar o estado.

16. Debugger

Breakpoint → pausa.

Step Over → executa a próxima instrução sem entrar no método.

Step Into → entra no método.

Step Out → volta para quem chamou.

Evaluate Expression → calcula uma expressão durante a pausa.

Memória:

PAUSA → AVANÇA → ENTRA → SAI → CALCULA

17. Erros

Sintaxe

Não compila.

Runtime

Começa a executar e falha durante a execução.

Lógica

Executa, mas o resultado está errado.

Pergunte:

nem compilou?

quebrou executando?

terminou errado?

18. Javadoc

@param = entrada.

@return = saída.

@throws = possíveis exceções.

Pense no método como:

ENTRADA → PROCESSAMENTO → SAÍDA

19. Exemplo completo

Considere:

```
int valor = 10;
int soma = 0;

for (int i = 0; i <= valor; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        soma += i;
    }
}
```

Passo 1

i percorre:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Passo 2

O filtro mantém:

0,2,4,6,8,10

Passo 3

Some:

0+2+4+6+8+10=30

Resultado:

soma=30.

Erro clássico

Achar que i++ já cria a sequência de pares.

Não.

O incremento é +1.

20. Loops aninhados

Exemplo:

```
for (int i = 1; i <= 2; i++) {  
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
        System.out.println(i + "," + j);  
    }  
}
```

Para i=1, j faz 1,2,3.

Para i=2, j faz 1,2,3 novamente.

Total:

$2 \times 3 = 6$ execuções internas.

Regra

O LOOP INTERNO RECOMEÇA A CADA NOVA RODADA DO EXTERNO.

21. Como resolver no papel

1. escreva valores iniciais;
2. execute linha por linha;
3. em if, calcule a condição;
4. em loop, monte uma tabela;
5. ao final, leia a saída.

Não pule uma atualização só porque parece óbvia.

22. DEU MERDA

i++ confundido com +2

ERRO: pensar que ++ significa saltar de dois.

CONSEQUÊNCIA: sequência errada.

REGRA: i++ = i+1.

esquecer atualização

ERRO: acompanhar só a condição.

CONSEQUÊNCIA: próximo estado incorreto.

REGRA: loop = condição + corpo + atualização.

23. Resumo

= atribui

== compara

% = resto

if = calcule condição

i++ = +1

++i = incrementa antes de usar

i+=2 = +2

for = inicializa → testa → executa → atualiza

while = testa → executa → atualiza

teste de mesa = registre o estado

loop aninhado = interno reinicia

24. Checklist

- ☐ Sei atribuição.
- ☐ Sei operadores.
- ☐ Sei %.
- ☐ Sei if/else.
- ☐ Sei && e ||.
- ☐ Sei for.
- ☐ Sei while.
- ☐ Sei i++, ++i e +=2.
- ☐ Sei contador e acumulador.
- ☐ Sei teste de mesa.
- ☐ Sei loop aninhado.
- ☐ Sei classificar erros.

Fórmula de sobrevivência: escreva cada mudança de variável. Quando o estado está no papel, o algoritmo deixa de parecer uma sequência mágica.

Sistemas Digitais — Caderno de Estudo nº 2

Baseado na **Lista de Exercícios — Sistemas Digitais 1** (9 páginas, questões 2 a 20). A questão 1 não consta do PDF original (o gabarito da lista marca X para ela).

Verificação: resolvi as 19 questões do zero e comparei com o gabarito da própria lista. **As 19 batem.** Pode estudar por ele com confiança — o que este caderno acrescenta são os mapas desenhados, o porquê de cada distrator e a teoria que as questões cobram sem dizer.

Como usar: faça a **Parte B** de caneta, sem olhar nada. Só depois abra a **Parte C**. Corrigir antes de tentar não treina nada.

PARTE A — Revisão

A.1 As leis, organizadas por utilidade

Lei	Forma	Serve para
Identidade	$A + 0 = A \cdot A \cdot 1 = A$	Limpar termos neutros
Elemento nulo	$A + 1 = 1 \cdot A \cdot 0 = 0$	Colapsar expressão inteira
Idempotência	$A + A = A \cdot A \cdot A = A$	Eliminar repetição
Complemento	$A + A' = 1 \cdot A \cdot A' = 0$	O motor de quase toda simplificação
Involução	$(A')' = A$	Desfazer negação dupla
Absorção	$A + A \cdot B = A \cdot A \cdot (A + B) = A$	Engolir termo redundante
Absorção com complemento	$A + A' \cdot B = A + B$	A que mais confunde
Adjacência	$A \cdot B + A \cdot B' = A$	Base algébrica do mapa de Karnaugh
Distributiva (produto)	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	Expandir
Distributiva (soma)	$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$	Não existe em álgebra comum

A.2 As quatro que esta lista cobra de verdade

1. Absorção aplicada mais de uma vez (questão 2)

$$\begin{aligned} & A + A \cdot B' + A \cdot B \\ &= A \cdot (1 + B' + B) \quad \leftarrow \text{fatora } A \\ &= A \cdot 1 \quad \leftarrow 1 + \text{qualquer coisa} = 1 \\ &= A \end{aligned}$$

A chave: assim que aparece um 1 numa soma, **tudo vira 1**. Você nem precisa saber quanto vale $B' + B$.

2. Distributiva da soma sobre o produto (questão 3)

$$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$$

Em álgebra comum isso é falso — $(2+3)(2+4) \neq 2 + 3 \cdot 4$. Na booleana **vale**. Se não confiar, expanda:

$$\begin{aligned} (A+B)(A+C) &= A \cdot A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C \\ &= A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C \quad \leftarrow A \cdot A = A \text{ (idempotência)} \\ &= A \cdot (1 + C + B) + B \cdot C \\ &= A + B \cdot C \end{aligned}$$

3. Adjacência — a ponte entre álgebra e Karnaugh (questão 5)

$$A' \cdot B + A \cdot B = B \cdot (A' + A) = B \cdot 1 = B$$

Isto é exatamente o que o mapa de Karnaugh faz graficamente. Duas células vizinhas que diferem em uma variável $\rightarrow$ essa variável some. Quando você agrupa no mapa, está aplicando esta lei sem escrever.

4. Absorção com complemento (questão 7) — a pegadinha

$$B + B' \cdot C = B + C$$

Parece errado. Não é. Prova pela distributiva da soma:

$$B + B' \cdot C = (B + B') \cdot (B + C) = 1 \cdot (B + C) = B + C$$

Como lembrar: o B' “não consegue” segurar o C, porque quando B=1 a soma já é 1 de qualquer jeito, e quando B=0 sobra C. Resultado: $B + C$.

A.3 DeMorgan — o que esta lista cobra

$$(A \cdot B)' = A' + B' \qquad (A + B)' = A' \cdot B'$$

Três passos, sempre os mesmos

1. Remova a negação externa.
2. Troque o operador ($\cdot$ $\rightarrow$ $+$).
3. Negue **cada** termo interno.

Quando a variável já vem complementada (questões 9 e 12)

O passo 3 vale para todos, inclusive os que já têm linha — e aí a negação dupla cancela:

$$\begin{aligned} (A' \cdot B \cdot C')' &= (A')' + B' + (C')' && \leftarrow \text{troca } \cdot \text{ por } + \text{ e nega cada um} \\ &= A + B' + C && \leftarrow (A')' = A \text{ e } (C')' = C \end{aligned}$$

Regra prática: toda variável **inverte de estado**. Quem tinha linha perde, quem não tinha ganha.

Negação de produto de somas (questão 10)

Duas aplicações, de fora para dentro:

$$\begin{aligned} ((A + B) \cdot (A + C))' &= (A + B)' + (A + C)' && \leftarrow \text{DeMorgan na camada externa} \\ &= A' \cdot B' + A' \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan em cada parêntese} \\ &= A' \cdot (B' + C') && \leftarrow \text{fatora } A' \end{aligned}$$

Negações sucessivas (questão 13)

Cada par se cancela. Conte quantas são:

Nº de negações	Equivale a
Par (2, 4, 6...)	A expressão original
Ímpar (1, 3, 5...)	Uma negação da original

$$(((A + B)')')' \rightarrow 3 \text{ negações (ímpar)} \rightarrow (A + B)' = A' \cdot B'$$

A.4 Mapas de Karnaugh — o que esta lista cobra

A ordem Gray (não negociável)

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10
A=0	m0	m1	m3	m2
A=1	m4	m5	m7	m6

Colunas em 00, 01, 11, 10. **Nunca** em ordem binária.

Para 4 variáveis, linhas e colunas em Gray:

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10
AB=00	m0	m1	m3	m2
AB=01	m4	m5	m7	m6
AB=11	m12	m13	m15	m14
AB=10	m8	m9	m11	m10

Tamanho do grupo $\times$ variáveis eliminadas

Grupo	Elimina	Num mapa de 3 var	Num mapa de 4 var
1 célula	0	termo com 3 variáveis	termo com 4 variáveis
2 células	1	termo com 2	termo com 3
4 células	2	termo com 1	termo com 2
8 células	3	a função é 1	termo com 1
16 células	4	—	a função é 1

Sempre procure o maior grupo primeiro. Grupo maior = termo menor = menos portas lógicas.

Os quatro casos especiais desta lista

Caso	Questão	O que acontece
Linha inteira preenchida	15	Grupo de 4 num mapa de 3 var $\rightarrow$ sobra 1 variável (A')
1's isolados	16	Nenhum agrupamento possível — a expressão não simplifica
Função depende de só 2 das 4 variáveis	18	Duas variáveis somem inteiras
Grupo de 8	20	Metade do mapa de 4 var $\rightarrow$ sobra 1 variável

Questão 16 é a mais importante de entender. Nem toda função simplifica. Quando os 1's estão isolados (cada um difere dos outros em **duas ou mais** variáveis), não existe par adjacente, e a resposta é a soma dos mintermos originais. Quem “força” um agrupamento erra.

Caminho inverso: da expressão para o mapa (questão 19)

Cada termo produto de 3 variáveis ocupa **uma célula**. Marque todas, depois agrupe normalmente:

$A' \cdot B' \cdot C' \rightarrow ABC = 000 \rightarrow m0$
 $A' \cdot B \cdot C' \rightarrow ABC = 010 \rightarrow m2$
 $A \cdot B' \cdot C \rightarrow ABC = 101 \rightarrow m5$
 $A \cdot B \cdot C \rightarrow ABC = 111 \rightarrow m7$

PARTE B — A lista, para resolver

Faça sem consultar. Anote a alternativa na folha de respostas do fim da Parte B. Tempo sugerido: **45 minutos** para as 19.

Parte I — Álgebra Booleana

2. Simplifique: $A + A \cdot B' + A \cdot B$ (A) $A \cdot B$ (B) A (C) $A+B$ (D) B (E) $A \cdot B'$
3. Forma equivalente de: $(A + B) \cdot (A + C)$ (A) $A \cdot B+C$ (B) $A+B+C$ (C) $A \cdot B \cdot C$ (D) $A + B \cdot C$ (E) $A \cdot (B+C)$
4. Simplifique: $A \cdot (B + B') \cdot C$ (A) $A \cdot C$ (B) $A+C$ (C) $A \cdot B \cdot C$ (D) A (E) C
5. Forma minimizada de: $A' \cdot B + A \cdot B$ (A) A (B) $A+B$ (C) $A \cdot B$ (D) $A'+B$ (E) B
6. Simplifique: $(A + A \cdot B) \cdot (B + A \cdot B)$ (A) $A+B$ (B) A (C) $A \cdot B$ (D) B (E) $A' \cdot B'$
7. Simplifique: $A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C$ (A) $B \cdot C + A \cdot C$ (B) $A \cdot B + A \cdot C$ (C) $A \cdot B \cdot C$ (D) $A + B \cdot C$ (E) $A \cdot (B \cdot C)$

Parte II — Teorema de DeMorgan

8. Forma equivalente de: $(A + B')'$ (A) $A \cdot B'$ (B) $A'+B$ (C) $A' \cdot B'$ (D) $A' \cdot B$ (E) $A+B'$
9. Forma equivalente de: $(A' \cdot B \cdot C')'$ (A) $A+B'+C$ (B) $A'+B+C'$ (C) $A \cdot B' \cdot C$ (D) $A'+B+C$ (E) $A+B+C$
10. Forma equivalente de: $((A + B) \cdot (A + C))'$ (A) $A'+(B' \cdot C')$ (B) $A \cdot (B+C)$ (C) $A' \cdot B' \cdot C'$ (D) $(A \cdot B)' + (A \cdot C)'$ (E) $A' \cdot (B'+C')$
11. Forma equivalente de: $((A \cdot B) + C)'$ (A) $A' \cdot B' \cdot C'$ (B) $(A' \cdot B') + C'$ (C) $(A'+B') \cdot C'$ (D) $A'+B'+C'$ (E) $(A+B) \cdot C'$
12. Forma equivalente de: $(A' + B + C')'$ (A) $A' \cdot B \cdot C'$ (B) $A \cdot B' \cdot C$ (C) $A+B'+C$ (D) $A' \cdot B' \cdot C'$ (E) $A \cdot B \cdot C$
13. Forma equivalente de: $((A + B)')'$ (A) $A' \cdot B'$ (B) $A+B$ (C) $A \cdot B$ (D) $A'+B'$ (E) $(A \cdot B)'$

Parte III — Mapas de Karnaugh

14. Minimize em SoP a função da tabela:

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

(A) $A'+B$ (B) $A \cdot B'$ (C) $A+B$ (D) $A+B'$ (E) $A' \cdot B' + A \cdot B$

15. Minimize $F(A,B,C)$:

A	B	C	F	A	B	C	F
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1

(A) $A'+A \cdot C$ (B) $A' \cdot B+C$ (C) $A+B \cdot C$ (D) $A' \cdot C+B \cdot C$ (E) $A'+B \cdot C$

16. $F(A,B,C)$ vale 1 quando **exatamente uma** das três variáveis for 1. (A) $A \cdot B+A \cdot C+B \cdot C$ (B) $A' \cdot B'+B' \cdot C'$ (C) $A' \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C'$ (D) $A+B+C$ (E) $A' \cdot B' \cdot C'$

17. Minimize $F(A,B,C,D)$ em SoP:

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0

(A) $C \cdot D' + A' \cdot B$ (B) $C' \cdot D + A' \cdot B$ (C) $C \cdot D' + A \cdot B'$ (D) $C \cdot D + A' \cdot B$ (E) $A' \cdot C + B \cdot D'$

18. Minimize $F(A,B,C,D)$ em SoP:

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(A) $B \cdot D' + B' \cdot D$ (B) $B' \cdot C' + B \cdot C$ (C) $A \cdot D + A' \cdot D'$ (D) $B' \cdot D' + A \cdot D$ (E) $B \cdot D + B' \cdot D'$

19. Transfira para o mapa e simplifique: $A' \cdot B' \cdot C' + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$ (A) $A \cdot C' + A' \cdot C$ (B) $A' \cdot C' + A \cdot C$ (C) $C' + A \cdot C$ (D) $A' + C$ (E) $A' \cdot C' + B \cdot C$

20. $F(A,B,C,D)$ vale 1 sempre que $A = 0$, e também quando as quatro variáveis forem simultaneamente 1.

(A) $A' \cdot B \cdot C \cdot D$ (B) $A' + C \cdot D$ (C) $A + B \cdot C \cdot D$ (D) $A' + B \cdot C \cdot D$ (E) $A' \cdot C \cdot D + B$

Folha de respostas

2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___

8 ___ 9 ___ 10 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___

14 ___ 15 ___ 16 ___ 17 ___ 18 ___ 19 ___ 20 ___

Acertos: ____ / 19

PARTE C — Gabarito comentado

Parte I — Álgebra Booleana

2 — (B) A

$$A + A \cdot B' + A \cdot B$$

$$\begin{aligned}
&= A \cdot (1 + B' + B) && \leftarrow \text{fatora } A \\
&= A \cdot 1 && \leftarrow \text{elemento nulo: } 1 + \text{qualquer coisa} = 1 \\
&= A
\end{aligned}$$

3 — (D) $A + B \cdot C$

Distributiva da soma sobre o produto, aplicada direto. Se preferir expandir: $A \cdot A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C \rightarrow A(1 + C + B) + B \cdot C \rightarrow A + B \cdot C$.

Distrator (A) $A \cdot B + C$ troca as posições de propósito. Confira sempre em $A=1$, $B=0$, $C=0$: a expressão original dá $1 \cdot 1 = 1$; $A \cdot B + C$ dá 0. Elimina.

4 — (A) $A \cdot C$

$$\begin{aligned}
&A \cdot (B + B') \cdot C \\
&= A \cdot 1 \cdot C && \leftarrow B + B' = 1 \\
&= A \cdot C
\end{aligned}$$

B é isca: some inteiro porque aparece com o próprio complemento.

5 — (E) B

$$A' \cdot B + A \cdot B = B \cdot (A' + A) = B \cdot 1 = B$$

Esta é a **lei da adjacência** — exatamente o que o mapa de Karnaugh faz ao agrupar duas células vizinhas.

6 — (C) $A \cdot B$

Simplifique **cada fator** antes de multiplicar:

$$\begin{aligned}
A + A \cdot B &= A && \leftarrow \text{absorção} \\
B + A \cdot B &= B && \leftarrow \text{absorção}
\end{aligned}$$

$$(A) \cdot (B) = A \cdot B$$

Erro comum: expandir tudo primeiro. Dá no mesmo, mas com quatro vezes mais trabalho e muito mais chance de errar sinal.

7 — (B) $A \cdot B + A \cdot C$

Dois passos. Agrupe primeiro os dois termos que diferem em **uma** variável:

$$A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C' = A \cdot B \cdot (C + C') = A \cdot B$$

Agora junte com o que sobrou:

$$\begin{aligned}
&A \cdot B + A \cdot B' \cdot C \\
&= A \cdot (B + B' \cdot C) \\
&= A \cdot (B + C) && \leftarrow \text{absorção com complemento: } B + B' \cdot C = B + C \\
&= A \cdot B + A \cdot C
\end{aligned}$$

O passo crítico é $B + B' \cdot C = B + C$. Se você não conhecer essa identidade, trava aqui. Ela está explicada na [Parte A.2](#).

Parte II — DeMorgan

8 — (D) $A' \cdot B$

$$(A + B)' = A' \cdot B' \rightarrow (A + B')' = A' \cdot (B')' = A' \cdot B$$

Distrator (C) $A' \cdot B'$ é a resposta de quem esqueceu que o B já vinha complementado. A negação dupla devolve B.

9 — (A) $A + B' + C$

$$\begin{aligned} & (A' \cdot B \cdot C')' \\ &= (A')' + B' + (C')' \\ &= A + B' + C \end{aligned}$$

Toda variável inverte de estado. A' vira A, B vira B' , C' vira C.

10 — (E) $A' \cdot (B' + C')$

$$\begin{aligned} & ((A + B) \cdot (A + C))' \\ &= (A + B)' + (A + C)' && \leftarrow \text{DeMorgan externo: } \cdot \text{ vira } + \\ &= A' \cdot B' + A' \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan em cada parêntese} \\ &= A' \cdot (B' + C') && \leftarrow \text{fatora } A' \end{aligned}$$

Distrator (D) $(A \cdot B)' + (A \cdot C)'$ é a armadilha da questão: seria a negação de $(A \cdot B) \cdot (A \cdot C)$, não de $(A+B) \cdot (A+C)$. Parece DeMorgan e não é.

11 — (C) $(A' + B') \cdot C'$

$$\begin{aligned} & ((A \cdot B) + C)' \\ &= (A \cdot B)' \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan na soma externa: } + \text{ vira } \cdot \\ &= (A' + B') \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan no produto interno} \end{aligned}$$

Distrator (D) $A' + B' + C'$ é o erro de aplicar a lei errada na camada externa (tratar a soma como produto).

12 — (B) $A \cdot B' \cdot C$

$$\begin{aligned} & (A' + B + C')' \\ &= (A')' \cdot B' \cdot (C')' \\ &= A \cdot B' \cdot C \end{aligned}$$

13 — (A) $A' \cdot B'$

Três negações — número **ímpar** — equivalem a uma só:

$$(((A + B)')')' = (A + B)' = A' \cdot B'$$

Cancele de dentro para fora: as duas internas $((X)')'$ viram X, sobra a externa.

Parte III — Mapas de Karnaugh

14 — (D) $A + B'$

Uns em (0,0), (1,0) e (1,1):

	B=0	B=1
A=0	1	0
A=1	1	1

linha A=1 inteira $\rightarrow$ grupo de 2 $\rightarrow$ A
coluna B=0 inteira $\rightarrow$ grupo de 2 $\rightarrow$ B'

$$F = A + B'$$

Confira no único zero, A=0, B=1: $A + B' = 0 + 0 = 0$.

15 — (E) $A' + B \cdot C$

Uns em m0, m1, m2, m3 e m7:

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10	
A=0	1	1	1	1	$\leftarrow$ linha inteira $\rightarrow$ grupo de 4 $\rightarrow$ A'
A=1	0	0	1	0	
			$\uparrow$		
			m7 sobrou: agrupa com m3 (acima)		
			A muda, B=1, C=1 $\rightarrow$ B·C		

$$F = A' + B \cdot C$$

Distrator (A) $A' + A \cdot C$: teste em A=1, B=0, C=1 (m5). A tabela diz **0**, mas $A \cdot C$ daria 1. Elimina.

16 — (C) $A' \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C'$

“Exatamente uma variável igual a 1” $\rightarrow$ uns em **m1 (001)**, **m2 (010)** e **m4 (100)**:

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10
A=0	0	1	0	1
A=1	1	0	0	0

Nenhum par é adjacente — cada 1 difere dos outros em **duas** variáveis. **Não há agrupamento possível.**

$$F = A'B'C + A'BC' + AB'C'$$

Esta é a questão mais importante da lista. Ela ensina que *nem toda função simplifica*. Quem chuta que sempre dá para reduzir, erra.

Distrator (A) $AB + AC + BC$ é a função **maioria** — vale 1 com **pelo menos duas** variáveis em 1. É exatamente o oposto desta. Não confunda as duas: “exatamente uma” e “pelo menos duas” são funções complementares no conjunto dos mintermos de peso 1.

17 — (A) $C \cdot D' + A' \cdot B$

Uns em m2, m4, m5, m6, m7, m10, m14:

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10	
AB=00	0	0	0	1	$\leftarrow$ m2
AB=01	1	1	1	1	$\leftarrow$ m4, m5, m7, m6
AB=11	0	0	0	1	$\leftarrow$ m14
AB=10	0	0	0	1	$\leftarrow$ m10
					grupo de 4: A'B
					coluna CD=10 inteira
					grupo de 4: C·D'

- **Coluna CD=10 inteira** (m2, m6, m14, m10) $\rightarrow$ C·D'

- **Linha AB=01 inteira** (m4, m5, m7, m6) $\rightarrow A' \cdot B$
- As duas se sobrepõem em m6 — **sobreposição é permitida**.

$$F = C \cdot D' + A' \cdot B$$

$$18 \text{ — (E) } B \cdot D + B' \cdot D'$$

Olhe o padrão sem desenhar o mapa:

	D=0	D=1
B=0	1	0
B=1	0	1

A e C variam nas 16 linhas e **não mudam nada**. A saída é 1 sempre que B e D têm o mesmo valor.

$$F = B \cdot D + B' \cdot D'$$

É a função **XNOR** entre B e D. Mesma estrutura da questão 13 da prova anterior (que era XNOR entre A e D). Reconhecer o padrão economiza o mapa inteiro de 4 variáveis.

Distrator (A) $B \cdot D' + B' \cdot D$ é o XOR — exatamente o **complemento** da resposta. Ler a tabela na diagonal errada leva direto nele.

$$19 \text{ — (B) } A' \cdot C' + A \cdot C$$

Marque as quatro células:

$$\begin{aligned} A' \cdot B' \cdot C' &\rightarrow 000 \rightarrow m0 \\ A' \cdot B \cdot C' &\rightarrow 010 \rightarrow m2 \\ A \cdot B' \cdot C &\rightarrow 101 \rightarrow m5 \\ A \cdot B \cdot C &\rightarrow 111 \rightarrow m7 \end{aligned}$$

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10	
A=0	1	0	0	1	← m0 e m2: A=0, C=0, B muda $\rightarrow A' \cdot C'$
A=1	0	1	1	0	← m5 e m7: A=1, C=1, B muda $\rightarrow A \cdot C$

B varia dentro dos dois grupos, então some nos dois.

$$F = A' \cdot C' + A \cdot C$$

Também é XNOR — agora entre A e C. Três questões da lista (18, 19 e a 13 da prova anterior) são a mesma função com nomes diferentes.

$$20 \text{ — (D) } A' + B \cdot C \cdot D$$

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10	
AB=00	1	1	1	1	
AB=01	1	1	1	1	metade do mapa (A=0) $\rightarrow$ grupo de 8 $\rightarrow A'$
AB=11	0	0	1	0	← m15 (1111)
AB=10	0	0	0	0	

- **Grupo de 8** — as duas linhas com A=0 $\rightarrow$ elimina B, C e D $\rightarrow A'$
- **m15 sozinho?** Não: agrupa com **m7 (0111)**, que já está marcado. A muda, B=C=D=1 $\rightarrow B \cdot C \cdot D$

$$F = A' + B \cdot C \cdot D$$

Reutilizar célula já coberta é permitido e desejável — foi o que transformou um termo de 4 variáveis ($A \cdot B \cdot C \cdot D$) em um de 3 ($B \cdot C \cdot D$).

Distrator (A) $A' \cdot B \cdot C \cdot D$ é o erro de trocar o + por $\cdot$. Teste em $A=0, B=0, C=0, D=0$: a função vale **1** (porque $A=0$), mas $A' \cdot B \cdot C \cdot D$ daria 0.

Gabarito rápido

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	D	A	E	C	B	D	A	E	C

12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	E	C	A	E	B	D

Distribuição: $A \times 4 \cdot B \times 5 \cdot C \times 3 \cdot D \times 4 \cdot E \times 3$

Confere com o gabarito da lista original nas 19 questões.

PARTE D — Treino extra

Questões novas, no mesmo padrão. Resposta no fim.

E1. Simplifique: $A \cdot B + A \cdot B' + A' \cdot B$ **E2.** Simplifique: $(A + B) \cdot (A + B') \cdot (A' + B)$ **E3.** Aplique DeMorgan: $((A \cdot B')' + C')'$ **E4.** Quantas negações tem $((((A \cdot B)'))')'$ e a que equivale? **E5.** $F(A, B, C)$ vale 1 quando **exatamente duas** variáveis forem 1. Escreva a forma minimizada. **E6.** $F(A, B, C, D)$ vale 1 quando $C = 1$ **ou** quando $A = B = 1$. Minimize. **E7.** Simplifique: $A' \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$

Respostas

	Resultado	Caminho
E1	$A + B$	$A(B+B') + A'B = A + A'B = A + B$ (absorção com complemento)
E2	$A \cdot B$	$(A+B)(A+B') = A$; depois $A \cdot (A'+B) = A \cdot A' + A \cdot B = A \cdot B$
E3	$A \cdot B' \cdot C$	Externo: $((A \cdot B')')' \cdot (C')' = A \cdot B' \cdot C$
E4	4 negações — par → volta à original: $A \cdot B$	Cada par cancela
E5	$A \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C$	m3, m5, m6 — isolados , não simplifica (igual à questão 16)
E6	$C + A \cdot B$	Metade do mapa ($C=1$) → grupo de 8 → C; sobram m12 e m14 → $A \cdot B \cdot D'$... que se junta a C → $A \cdot B$

	Resultado	Caminho
E7	C	Os quatro mintermos são todos com $C=1 \rightarrow$ grupo de 4 $\rightarrow C$

Erros que custam ponto nesta lista

1. **Achar que toda função simplifica** (questão 16). 1's isolados ficam como estão.
2. **Esquecer $B + B' \cdot C = B + C$** (questão 7). Sem ela, a questão trava.
3. **Confundir XOR com XNOR** (questão 18). $B \cdot D + B' \cdot D'$ é *iguais*; $B \cdot D' + B' \cdot D$ é *diferentes*.
4. **Montar o mapa em ordem binária** em vez de Gray.
5. **Não reutilizar célula já agrupada** (questão 20). Sobreposição é permitida e gera termos menores.
6. **Aplicar DeMorgan na camada errada** (questões 10 e 11). Sempre de fora para dentro.
7. **Esquecer a negação dupla** em variável já complementada (questões 8, 9, 12).

O teste que salva em 10 segundos

Está em dúvida entre duas alternativas? **Escolha uma linha da tabela em que $F = 0$** e substitua. A alternativa errada quase sempre devolve 1 ali. Foi o que eliminou o distrator nas questões 3, 15 e 20 deste gabarito.

Material relacionado

- [REVISAO-SISTEMAS-DIGITAIS.md](#) — a prova anterior (15 questões), com a mesma estrutura de três blocos. As duas se complementam: a prova cobra mais álgebra pura, esta lista cobra mais Karnaugh de 4 variáveis.

Sistemas Digitais 2 — V2: Memória e Pegadinhas

Transformar as pegadinhas de álgebra booleana, DeMorgan e Karnaugh do caderno SD2 em gatilhos de recuperação rápida.

Método “DEU MERDA”

ERRO $\rightarrow$ CONSEQUÊNCIA $\rightarrow$ REGRA $\rightarrow$ RESULTADO. Use um erro fictício de exercício como gatilho de memória. A meta é lembrar a regra, não se punir pelo erro.

1. Como estudar

1. Cubra a consequência e o resultado.
2. Leia o erro e tente explicar por que ele acontece.
3. Recupere a regra sem consultar.
4. Resolva o exemplo.
5. Confira o resultado.

1. Absorção

Erro: $A+A \cdot B$

Consequência: Conta maior

Regra: $A+A \cdot B=A$

Resultado: A

2. Distributiva especial

Erro: $(A+B)(A+C)$

Consequência: Usar álgebra comum

Regra: É identidade booleana

Resultado: $A+BC$

3. Complemento

Erro: $A(B+B')C$

Consequência: Carregar B na resposta

Regra: $B+B'=1$

Resultado: AC

4. Adjacência

Erro: $A'B+AB$

Consequência: Manter A

Regra: $A'+A=1$

Resultado: B

5. Absorção em fatores

Erro: $(A+AB)(B+AB)$

Consequência: Expandir tudo

Regra: Simplifique cada fator primeiro

Resultado: AB

6. Agrupamento

Erro: $ABC+ABC'$

Consequência: Manter C

Regra: $C+C'=1$

Resultado: AB

7. Absorção com complemento

Erro: $A+A'B$

Consequência: Achar que é A

Regra: $A+A'B=A+B$

Resultado: $A+B$

8. DeMorgan

Erro: $(A+B')'$

Consequência: Negar tudo sem trocar operador

Regra: Troque + por · e negue termos

Resultado: $A'B$

9. DeMorgan 3 variáveis

Erro: $(A'BC')'$

Consequência: Esquecer negação dupla

Regra: Cada variável inverte

Resultado: $A+B'+C$

10. DeMorgan em produto

Erro: $((A+B)(A+C))'$

Consequência: Negar camada errada

Regra: Aplique de fora para dentro

Resultado: $A'(B'+C')$

11. DeMorgan externo

Erro: $((AB)+C)'$

Consequência: Trocar só variáveis

Regra: Soma externa vira produto

Resultado: $(A'+B')C'$

12. Negação sucessiva

Erro: $((((A+B)')'))'$

Consequência: Contar errado

Regra: Duas cancelam; sobra uma

Resultado: $A'B'$

13. K-map 2 var

Erro: Uns em 00,10

Consequência: Ignorar coluna

Regra: Agrupe as duas

Resultado: B'

14. K-map 2 var

Erro: Uns em 00,01

Consequência: Usar B

Regra: Linha A=0

Resultado: A'

15. K-map 2 var

Erro: Uns em 01,11

Consequência: Manter A

Regra: Coluna B=1

Resultado: B

16. K-map 3 var

Erro: m0,m1,m2,m3

Consequência: Fazer grupos aleatórios

Regra: Grupo de 4

Resultado: A'

17. K-map 3 var

Erro: m4,m5,m6,m7

Consequência: Não enxergar linha

Regra: Grupo de 4

Resultado: A

18. K-map 3 var

Erro: m1,m3,m5,m7

Consequência: Confundir variável

Regra: Grupo de 4

Resultado: C

19. Isolados

Erro: m1,m2,m4

Consequência: Forçar grupo

Regra: Se não são adjacentes, não agrupe

Resultado: Mantém mintermos

20. K-map 4 var

Erro: Grupo de 8 com A=0

Consequência: Usar só 4

Regra: Grupo maior é melhor

Resultado: A'

21. K-map 4 var

Erro: Grupo de 4 A=1,B=0

Consequência: Adicionar variável

Regra: Só permanecem variáveis fixas

Resultado: AB'

22. Sobreposição

Erro: m6 aparece em dois grupos

Consequência: Achar que é proibido

Regra: Sobreposição é permitida

Resultado: Pode reduzir a expressão

23. Wrap-around

Erro: Primeira e última coluna

Consequência: Achar que não encostam

Regra: K-map tem adjacência circular

Resultado: Grupo válido

24. Célula coberta

Erro: m7 já está em grupo

Consequência: Proibir reutilização

Regra: Pode reutilizar

Resultado: Grupo maior pode reduzir

25. Mintermo m0

Erro: $ABC=000$

Consequência: Inverter bit 0 errado

Regra: $0 \rightarrow$ complemento

Resultado: $A'B'C'$

26. Mintermo m7

Erro: $ABC=111$

Consequência: Complementar tudo

Regra: $1 \rightarrow$ normal

Resultado: ABC

27. Mintermo m5

Erro: $ABC=101$

Consequência: Errar B

Regra: $0 \rightarrow$ complemento

Resultado: $AB'C$

28. Mintermo m2

Erro: $ABC=010$

Consequência: Errar A/C

Regra: $0 \rightarrow$ complemento

Resultado: $A'BC'$

29. XNOR

Erro: $BD+B'D'$

Consequência: Confundir com XOR

Regra: Igual $\rightarrow 1$

Resultado: 1 quando $B=D$

30. XOR

Erro: $B'D+BD'$

Consequência: Confundir com XNOR

Regra: Diferente $\rightarrow 1$

Resultado: 1 quando $B \neq D$

31. Exatamente uma

Erro: 001,010,100

Consequência: Usar maioria

Regra: Peso 1 apenas

Resultado: $A'B'C + A'BC' + AB'C'$

32. Maioria

Erro: Peso 2 ou 3

Consequência: Usar exatamente uma

Regra: $AB + AC + BC$

Resultado: Maioria de 3

33. $A=0$

Erro: $F=1$ para $A=0$

Consequência: Usar A

Regra: Grupo de 8

Resultado: A'

34. $A=0$ ou 1111

Erro: $F=1$ se $A=0$ ou tudo 1

Consequência: Escrever mintermos sem agrupar

Regra: Grupo de 8 + par

Resultado: $A' + BCD$

35. Validação

Erro: $A+B'$ em 0,1

Consequência: Não testar

Regra: Substitua entradas

Resultado: 0

36. Validação

Erro: $A+B'$ em 1,1

Consequência: Olhar só B

Regra: Substitua entradas

Resultado: 1

37. Validação

Erro: Exatamente uma em 100

Consequência: Achar que 100 é 0

Regra: Peso de 100=1

Resultado: 1

38. Validação

Erro: Exatamente uma em 111

Consequência: Achar que três contém uma

Regra: Peso=3

Resultado: 0

39. Linha inteira

Erro: 4 células da linha=1

Consequência: Fazer 2 grupos

Regra: Grupo de 4

Resultado: 1 termo

40. Coluna inteira

Erro: 4 células da coluna=1

Consequência: Ignorar coluna

Regra: Grupo de 4

Resultado: 1 termo

41. Grupo de 2

Erro: Duas células adjacentes

Consequência: Agrupar diagonal

Regra: Só vizinhas por uma variável

Resultado: 1 variável eliminada

42. Grupo de 4

Erro: Bloco 2×2

Consequência: Usar 3

Regra: Retângulo válido

Resultado: 2 variáveis eliminadas

43. Grupo de 8

Erro: Metade do mapa

Consequência: Não aproveitar

Regra: Grupo 8

Resultado: 3 variáveis eliminadas

44. Constante 1

Erro: Todas as 16 são 1

Consequência: Procurar termos

Regra: Função constante

Resultado: $F=1$

45. Sem simplificação

Erro: Todos os 1 isolados

Consequência: Forçar agrupamento

Regra: Mantém mintermos

Resultado: Sem redução

46. SOP para mapa

Erro: $A'B'C' + A'BC' + AB'C'$

Consequência: Marcar célula errada

Regra: $0 \rightarrow \text{complemento}, 1 \rightarrow \text{normal}$

Resultado: m_0, m_2, m_4

47. Mapa para SOP

Erro: Grupo $A=0, C=1$

Consequência: Incluir B

Regra: B varia

Resultado: $A'C$

48. Lei no mapa

Erro: $A'B + AB$

Consequência: Escrever 2 termos

Regra: Adjacência elimina A

Resultado: B

49. Tabela final

Erro: Comparar expressão e tabela

Consequência: Conferir só uma linha

Regra: Teste todas as combinações quando necessário

Resultado: Mesma tabela $\rightarrow$ equivalente

50. Mintermos

Erro: $F=1$ em algumas linhas

Consequência: Esquecer uma linha

Regra: Cada $F=1$ gera mintermo

Resultado: SOP completa

2. Quando der branco na prova

Pare alguns segundos e pergunte: **qual é a pegadinha? qual regra elimina essa pegadinha? qual resultado sai dela?**. Reconstruir a resposta é mais útil do que tentar lembrar literalmente a página.

3. Revisão relâmpago

Não decorar: lembrar a cadeia **pegadinha $\rightarrow$ regra $\rightarrow$ exemplo $\rightarrow$ resultado**.

Sistemas Digitais 2 — V3 de Revisão para Exame

Reforço baseado no Caderno de Estudo nº 2 e nas suas quatro pegadinhas centrais.

O que esta lista quer testar

1. Absorção e distributiva booleana.
2. DeMorgan, inclusive com variáveis já complementadas.
3. Código Gray e agrupamentos de Karnaugh.
4. Reconhecimento de funções como XOR/XNOR, maioria e exatamente uma.

As quatro pegadinhas do caderno

Absorção aplicada várias vezes: $A + A \cdot B' + A \cdot B = A$.

Distributiva especial: $(A+B)(A+C) = A + BC$.

Adjacência: $A'B + AB = B$.

Absorção com complemento: $B + B'C = B + C$.

DeMorgan sem erro

Troque o operador e negue cada variável. Se uma variável já tiver complemento, a negação dupla cancela.

Karnaugh

Use Gray 00,01,11,10. Procure primeiro o maior grupo válido. Grupos podem ter 1,2,4,8,... células. Primeira e última bordas são adjacentes. Sobreposição é permitida.

Casos importantes do caderno

- m1,m2,m4 isolados → não inventar grupo.
- Grupo de 8 em 4 variáveis → sobra 1 variável.
- Funções que dependem de apenas duas variáveis podem ignorar as outras no resultado.
- Uma célula já coberta pode ser reutilizada se isso reduzir a expressão.

Método de memória

PEGADINHA → CONSEQUÊNCIA → REGRA → RESULTADO.

Sistemas Digitais 2 — V4: Aprendendo a Calcular do Zero

Esta revisão segue as quatro áreas do caderno: simplificação booleana, DeMorgan, Karnaugh e reconhecimento de funções.

0. Roteiro

EXPRESSÃO → LEI → SIMPLIFICAÇÃO → MAPA → CONFIRMAÇÃO

1. Absorção

Exemplo:

$A + AB$

A já aparece sozinho.

Resultado:

A.

Agora:

$A + AB' + AB$

A sozinho absorve os dois termos.

Resultado:

A.

2. Distributiva especial

$(A+B)(A+C) = A + BC$

Exemplo:

$(X+Y)(X+Z)$

Resultado:

$X + YZ$.

Você também pode verificar expandindo:

$$X \cdot X + X \cdot Z + Y \cdot X + Y \cdot Z$$

$$X + XZ + XY + YZ$$

Depois absorção:

$$X + YZ.$$

3. Complemento interno

Exemplo:

$$A(B+B')C$$

Dentro do parêntese:

$$B+B'=1$$

Então:

$$A \cdot 1 \cdot C$$

Resultado:

$$AC.$$

4. Adjacência

$$A'B+AB$$

Fatore:

$$B(A'+A)$$

Depois:

$$B \cdot 1$$

Resultado:

$$B.$$

No Karnaugh, essas duas parcelas seriam duas células vizinhas e A desapareceria.

5. Absorção com complemento

Uma identidade importante:

$$A+A'B=A+B$$

Exemplo:

$$X+X'Y=X+Y.$$

Quando aparecer essa estrutura, não precisa expandir tudo.

6. DeMorgan

Regras:

$$(A+B)' = A'B'$$

$$(AB)' = A' + B'$$

Use:

NEGA $\rightarrow$ TROCA O OPERADOR

7. DeMorgan com variável já negada

Exemplo:

$$(A' + B + C')'$$

Troca soma por produto:

$$(A')' \cdot B' \cdot (C')'$$

Elimine as duplas:

$$AB'C$$

Resultado:

$$\mathbf{AB'C}$$

8. DeMorgan em camadas

Exemplo:

$$((A+B)(A+C))'$$

Primeiro a camada externa:

$$(A+B)' + (A+C)'$$

Depois:

$$A'B' + A'C'$$

Por fim:

$$A'(B'+C').$$

Regra

DE FORA PARA DENTRO.

9. Código Gray

Para Karnaugh:

00, 01, 11, 10

Não:

00, 01, 10, 11.

Escreva a ordem no papel antes de começar.

10. Como descobrir uma célula

Exemplo:

m6 em três variáveis.

6 = 110.

Logo:

A=1 B=1 C=0

Mintermo:

ABC'

11. Grupo de 2

Duas células vizinhas diferem em uma variável.

Exemplo:

A'B+AB

A varia.

Resultado:

B.

Regra

VARIÁVEL QUE MUDA → SOME.

12. Grupo de 4

Exemplo:

A'B'C+A'BC+AB'C+ABC

C é constante em 1.

A e B variam.

Resultado:

C.

13. Grupo de 8

Se oito células de quatro variáveis têm $A=0$ e todas as outras mudam:

resultado:

A' .

Quanto maior o grupo, menos variáveis ficam no termo.

14. Isolados

Se 1 em m_1, m_2, m_4 não forma grupos válidos de 2, não invente adjacência.

Mantenha os mintermos.

Regra

SEM ADJACÊNCIA = SEM GRUPO.

15. Bordas

A primeira e a última coluna são adjacentes.

A primeira e a última linha também podem ser adjacentes.

O mapa permite wrap-around.

16. Sobreposição

Uma célula pode ser reutilizada em dois grupos.

Use sobreposição quando isso produzir termos melhores.

17. XOR

Diferentes:

$A'B + AB'$

Casos:

01 e 10.

18. XNOR

Iguais:

$$AB + A'B'$$

Casos:

00 e 11.

19. Exatamente uma

Para três variáveis:

001 010 100

SOP:

$$A'B'C + A'BC' + AB'C'$$

Esses 1 podem ficar isolados.

20. Maioria

“Maioria de 3” = pelo menos duas entradas 1.

Casos:

011 101 110 111

Resultado minimizado:

$$AB + AC + BC$$

Pegadinha

Maioria não é exatamente uma.

21. Reconhecendo XNOR rapidamente

Se uma função vale 1 quando duas variáveis são iguais:

$$F = BD + B'D'$$

Você pode reconhecer XNOR imediatamente.

Se vale 1 quando são diferentes:

$$F = B'D + BD'$$

é XOR.

22. Como conferir com uma entrada

Considere:

$$F = BD + B'D'$$

Teste $B=1$ e $D=1$:

$$BD = 1$$

$$B'D' = 0$$

$$F = 1$$

Agora $B=1$ e $D=0$:

$$BD = 0$$

$$B'D' = 0$$

$$F = 0$$

Portanto a função aceita igualdade.

23. Como simplificar expressão grande

Exemplo:

$$A + A'B + A'C$$

Primeiro fature:

$$A + A'(B + C)$$

Agora reconheça:

$$A + A'X = A + X$$

Logo:

$$A + B + C.$$

Regra

PROCURE ESTRUTURA ANTES DE EXPANDIR TUDO.

24. DEU MERDA

Gray errado

ERRO: usar ordem binária normal.

CONSEQUÊNCIA: mapa com vizinhanças falsas.

REGRA: 00,01,11,10.

Negação dupla esquecida

ERRO: $(A')'$ continua A' .

CONSEQUÊNCIA: variável errada.

REGRA: $(A')' = A$.

Maioria x exatamente uma

ERRO: usar $AB+AC+BC$ em “exatamente uma”.

CONSEQUÊNCIA: aceita casos com duas ou três entradas 1.

REGRA: exatamente uma = 001,010,100.

25. Roteiro completo de Karnaugh

1. escreva Gray;
 2. marque os 1;
 3. considere don't cares apenas se ajudarem;
 4. procure 8;
 5. depois 4;
 6. depois 2;
 7. depois 1;
 8. aceite sobreposição;
 9. aceite bordas;
 10. descubra o que ficou constante;
 11. escreva os termos;
 12. confira.
-

26. Checklist

- ☐ Sei absorção.
- ☐ Sei distributiva.
- ☐ Sei complemento.
- ☐ Sei adjacência.
- ☐ Sei absorção com complemento.
- ☐ Sei DeMorgan.
- ☐ Sei negação dupla.
- ☐ Sei Gray.
- ☐ Sei mintermos.
- ☐ Sei grupos 1/2/4/8.
- ☐ Sei isolados.
- ☐ Sei bordas.
- ☐ Sei sobreposição.
- ☐ Sei XOR/XNOR.
- ☐ Sei maioria.
- ☐ Sei exatamente uma.

Fórmula de sobrevivência: quando travar, simplifique a parte que você reconhece e deixe o Karnaugh resolver o restante.

Revisão — Álgebra Linear

Disciplina: Álgebra Linear — UNIFIL, Departamento de Computação **Professor:** Me. Guilherme C. Agostinetti **Material de origem:** quatro conjuntos de slides, na ordem em que foram dados:

#	Slides	Data	Lâminas
1	Matrizes I	14/07/2026	46
2	Matrizes II	14/07/2026	32
3	Determinantes	19/08/2026	48
4	Sistemas Lineares	02/09/2026	33

O que este documento é: a matéria dos quatro conjuntos reorganizada em ordem de estudo, com **todos os exercícios propostos resolvidos e conferidos por cálculo independente**, a errata dos slides, e um simulado com gabarito no fim.

Aviso sobre três respostas dos slides. Recalculei todo exercício numérico destes slides por dois caminhos distintos (eliminação gaussiana em frações exatas e expansão por cofatores). **Três respostas impressas nos slides não fecham** — estão listadas e demonstradas na seção 13. Não são erros seus se você chegou a outro número.

Índice


Seção	Assunto
0	O fio que liga tudo: por que estes quatro assuntos são um só
1–5	Matrizes I — definição, tipos, igualdade, transposta, adição, escalar
6–8	Matrizes II — produto, inversa, matrizes especiais
9–11	Determinantes — ordem 2 e 3, propriedades, Laplace, inversa por cofator
12	Sistemas Lineares — classificação e escalonamento
13	Errata conferida dos slides
14	Exercícios resolvidos (todos os dos slides)
15	Simulado + gabarito

0. O fio que liga tudo

Os quatro conjuntos de slides parecem quatro assuntos. São **um só**, e perceber isso vale mais do que decorar qualquer fórmula. A cadeia é esta:

Matriz A (n x n)

|



Traduzindo: o determinante é um **único número** que diz, de uma vez, se a matriz é inversível e se o sistema associado tem solução única. É por isso que a ordem dos slides é essa: primeiro você aprende a manipular matrizes, depois a multiplicá-las e invertê-las, depois ganha o teste (**det** = 0) que decide se a inversa existe, e só então aplica tudo a sistemas.

As **operações elementares** também aparecem nos três últimos conjuntos, sempre fazendo a mesma coisa:

onde aparece	para quê
Matrizes II	achar A^{-1} — escreve-se A ao lado de I e transforma-se A em I
Determinantes	triangular a matriz e ler a diagonal
Sistemas Lineares	escalonar e resolver por substituição

Uma **técnica, três usos**. Se você dominar as operações elementares, dominou metade da disciplina.

PARTE I — MATRIZES

1. Definição e notação

Uma tabela de dados, **desconsiderado o significado** de linhas e colunas, é uma matriz:

Aluno	1º Bim	2º Bim	3º Bim	4º Bim
Aluno 1	7.5	8.0	9.0	6.5
Aluno 2	6.0	7.5	8.5	7.0
Aluno 3	9.0	8.5	7.0	8.0

Definição. Sejam m , n inteiros positivos. Uma matriz m por n sobre K é dada por $m \times n$ valores a_{ij} , com $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, agrupados em m linhas e n colunas:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Pontos que caem em prova:

- A **ordem** é sempre **linhas** $\times$ **colunas**, nessa ordem. A de ordem 2×3 tem 2 linhas.
- O índice é sempre **a** = **linha i**, **coluna j**. Trocar a ordem dos índices é o erro nº 1.
- Os elementos **não precisam ser números**: podem ser polinômios, funções, números complexos.
- Notações aceitas: parênteses (), colchetes [] ou duas barras || ||.

1.1 Lei de formação

Em vez de listar os elementos, dá-se uma regra. Exemplo: $A = (a_{ij})$ com $a_{ij} = i^2 - j^2$ significa “para cada posição, calcule $i^2 - j^2$ ”. Resolvido no E2 da seção 14.

2. Os onze tipos de matriz

Tipo	Condição	Exemplo
Nula	$a_{ij} = 0$ para todo i, j	$[[0,0], [0,0]]$
Quadrada	$m = n$	$[[1,2], [3,4]]$
Linha	uma única linha	$[1 \ 2 \ 3]$
Coluna	uma única coluna	$[1; 2; 3]$
Diagonal	quadrada com $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$	$[[1,0,0], [0,5,0], [0,0,9]]$
Identidade I	diagonal com $a_{ii} = 1$	$[[1,0], [0,1]]$
Triangular superior	$a_{ij} = 0$ para $i > j$ (zeros abaixo)	$[[1,2,3], [0,4,5], [0,0,6]]$
Triangular inferior	$a_{ij} = 0$ para $i < j$ (zeros acima)	$[[1,0,0], [2,4,0], [3,5,6]]$
Simétrica	$A = A^T$, isto é $a_{ij} = a_{ji}$	$[[1,3,-10], [3,0,5], [-10,5,2]]$
Antissimétrica	$A = -A^T$, isto é $a_{ij} = -a_{ji}$	$[[0,2,-3], [-2,0,4], [3,-4,0]]$
Ortogonal	$A^{-1} = A^T$, isto é $A \cdot A^T = I$	ver §8.1

Macete para não trocar triangular superior com inferior: o nome descreve **onde estão os números**, não onde estão os zeros. Triangular **superior** = os números ocupam a parte de cima.

Detalhe da antissimétrica que cai em prova: como $a_{ij} = -a_{ji}$, a diagonal principal é **sempre toda zero**. Não é uma escolha do exemplo — é consequência da definição.

3. Igualdade de matrizes

$A = B$ se e somente se as duas condições valerem juntas:

1. **Mesma ordem** ($m = v$ e $n = u$)
2. **Todos os elementos correspondentes iguais**

Os slides dão um exemplo bonito de que a igualdade é de **valor**, não de aparência:

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{25} & \text{sen}30^\circ \\ -3/4 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 1/2 \\ -0,75 & 1 \end{bmatrix}$$

São iguais, porque $\sqrt{25} = 5$, $\text{sen}30^\circ = 1/2$, $-3/4 = -0,75$ e $1 = 1$.

A aplicação prática é **montar sistemas**: igualar duas matrizes com incógnitas gera uma equação por posição. (E3 na seção 14.)

4. Transposição

Definição. $B = A^T$ quando $b_{ij} = a_{ji}$ — ou seja, **as linhas de B são as colunas de A**.

O slide 24 de Matrizes I escreve “se as **linhas** de B forem iguais às **linhas** de A”. Está errado — seria a matriz original. O correto é **linhas de B = colunas de A**. (Item 13.4 da errata.)

Se A é $m \times n$, então A^T é $n \times m$. **A ordem inverte.**

4.1 As cinco propriedades da transposta

Propriedade	Fórmula
Transposta da transposta	$(A^T)^T = A$
Soma	$(A + B)^T = A^T + B^T$
Produto por escalar	$(\mu A)^T = \mu A^T$
Identidade	$I^T = I$
Diagonal	se D é diagonal, $D^T = D$

E, de Matrizes II, a que mais cai: **transposta do produto** — $(AB)^T = B^T A^T$, em que a ordem dos fatores **inverte**.

A inversão de ordem em $(AB)^T = B^T A^T$ é a pegadinha mais cobrada da matéria. Não é $A^T B^T$. A mesma inversão acontece na inversa: $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.

5. Adição e multiplicação por escalar

Adição (só entre matrizes de **mesma ordem**): $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$ — soma elemento a elemento.

Escalar: $\mu A = [\mu a_{ij}]$ — multiplica **todos** os elementos.

5.1 As oito propriedades

#	Propriedade	Nome
I	$A + (B + C) = (A + B) + C$	associatividade
II	$A + B = B + A$	comutatividade
III	$A + 0 = A$	elemento nulo
IV	$A + (-A) = 0$	inverso aditivo
V	$\mu(A + B) = \mu A + \mu B$	distributividade do escalar
VI	$0 \cdot A = 0$	multiplicação por zero
VII	$(\mu \nu)A = \mu(\nu A)$	associatividade escalar
VIII	$1 \cdot A = A$	elemento neutro

Note que a **soma é comutativa** (II). Guarde isso, porque o **produto de matrizes não é** — e essa é a diferença mais importante entre as duas operações.

6. Produto de matrizes

6.1 De onde vem

O produto não é “multiplicar elemento a elemento”. Ele nasce de uma operação concreta: **média ponderada**. Com as notas em N e os pesos em P:

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} N \ (3 \times 4) \\ | \ 7.5 \ 8.0 \ 6.5 \ 9.0 \ | \\ | \ 6.0 \ 7.0 \ 8.5 \ 7.5 \ | \\ | \ 9.0 \ 9.5 \ 8.0 \ 8.5 \ | \end{array} & \times & \begin{array}{c} P \ (4 \times 1) \\ | \ 1/10 \ | \\ | \ 2/10 \ | \\ | \ 3/10 \ | \\ | \ 4/10 \ | \end{array} = \begin{array}{c} N \cdot P \ (3 \times 1) \\ | \ 7.875 \ | \\ | \ 7.375 \ | \\ | \ 8.375 \ | \end{array}
 \end{array}$$

Cada elemento do resultado é **uma linha vezes uma coluna**, somando os produtos. É literalmente o cálculo da média ponderada de cada aluno.

6.2 A definição

Sejam $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{jk}]$. O produto $A \cdot B = [c_{ik}]$ tem

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk}$$

6.3 A regra de compatibilidade (a mais importante)

$$A \ (m \times n) \cdot B \ (n \times s) = C \ (m \times s)$$

estes DOIS têm que ser iguais

~~~~~

estes DOIS formam a ordem do resultado

**Só existe produto se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B.** O resultado tem as linhas de A e as colunas de B.

Consequência: **AB pode existir e BA não existir.** E mesmo quando os dois existem, **AB  $\neq$  BA em geral.** O produto de matrizes **não é comutativo** — é a diferença fundamental em relação a tudo o que você viu antes.

## 6.4 As seis propriedades do produto

| #   | Propriedade          | Nome                                         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------|
| I   | $(AB)C = A(BC)$      | associatividade                              |
| II  | $A(B + C) = AB + AC$ | distributiva à direita                       |
| III | $(A + B)C = AC + BC$ | distributiva à esquerda                      |
| IV  | $(AB) = (A)B$        | compatibilidade com escalar                  |
| V   | $A \cdot 0 = 0$      | matriz nula                                  |
| VI  | $(AB)^T = B^T A^T$   | transposta do produto — <b>ordem inverte</b> |

Não está na lista, e é de propósito: comutatividade.  $AB \neq BA$ .

## 7. Matriz inversa

**Definição.** A (quadrada,  $n \times n$ ) **admite inversa** se existe B tal que

$$A \cdot B = B \cdot A = I$$

Nesse caso  $B = A^{-1}$ . Repare que a definição exige **os dois produtos** — é por isso que só matriz quadrada pode ter inversa.

## 7.1 As três operações elementares

Chamando **fila** o que pode ser linha ou coluna:

1. **Permutar** duas filas.
2. **Multiplicar** uma fila por um número real **não nulo**.
3. **Somar** a uma fila outra fila multiplicada por um real não nulo.

Duas matrizes são **equivalentes** ( $A \sim B$ ) se uma sucessão finita de operações elementares leva de A a B.

## 7.2 O teorema e o método

**Teorema.** A admite inversa se e somente se  $A \sim I$ . E: a mesma sucessão de operações elementares que transforma A em I transforma I na inversa de A.

**Método prático:**

1. Escreva A e, ao lado, I da mesma ordem, separadas por uma linha tracejada:  $[A \mid I]$ .
2. Por operações elementares, transforme A em I, **aplicando simultaneamente as mesmas operações** à matriz da direita.
3. Quando a esquerda virar I, a direita é  $A^{-1}$ :  $[I \mid A^{-1}]$ .

Se em algum momento surgir uma **linha inteira de zeros** à esquerda, A não é equivalente a I e **não tem inversa**.

## 7.3 As três propriedades da inversa

| Propriedade        | Fórmula                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inversa da inversa | $(A^{-1})^{-1} = A$                                             |
| Produto            | $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ — ordem <b>inverte</b> |
| Transposta         | $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$                                       |

## 8. Mais tipos de matrizes

### 8.1 Ortogonal

M é ortogonal quando  $M^{-1} = M^t$ , ou seja  $M \cdot M^t = M^t \cdot M = I$ .

**O teste rápido, que os slides não dão mas economiza muito tempo:** M é ortogonal se e somente se suas **linhas formam um conjunto ortonormal** — cada linha tem norma 1, e o produto escalar entre duas linhas distintas é 0. (O mesmo vale para as colunas.)

### 8.2 Potência de matriz

$A^n = A$  multiplicada por si mesma n vezes. **Só faz sentido para matriz quadrada.**

### 8.3 Periódica, idempotente, nilpotente

| Tipo        | Condição                 | Período / índice                                      |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Periódica   | $A^n = A$ com $n \geq 2$ | período = $n - 1$ , com n o <b>menor</b> que satisfaz |
| Idempotente | $A^2 = A$                | caso particular da periódica:<br>período $2 - 1 = 1$  |

| Tipo         | Condição                                  | Período / índice                   |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Nihilpotente | $A^p = 0$ para algum inteiro positivo $p$ | índice = <b>menor</b> $p$ que zera |

**Consequência prática da idempotência:** se  $A^2 = A$ , então  $A^3 = A = \dots = A = A$ . Uma matriz idempotente elevada a **qualquer** potência continua sendo ela mesma.

**A nihilpotente é o contraexemplo mais importante da álgebra linear:** ela mostra que  $A^2 = 0$  não implica  $A = 0$ . Nos números reais,  $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ . Em matrizes, não. (Ver E22 na seção 14: uma matriz  $3 \times 3$  sem um único zero cujo quadrado é a matriz nula.)

## PARTE II — DETERMINANTES

### 9. Definição e cálculo

**História:** desenvolvido **simultaneamente** na Alemanha e no Japão — Leibniz (1646–1716) e Seki Shinsuke Kowa (1642–1708), ambos resolvendo problemas de eliminação necessários à solução de sistemas lineares (BOYER, 1988).

**Definição (SOARES, 1979).** “Determinante é a somatória de todos os produtos possíveis dos  $n$  elementos de uma matriz quadrada, de maneira que em cada parcela — formada por um produto — não haja dois elementos pertencentes a uma mesma linha e/ou coluna.”

**Determinante só existe para matriz QUADRADA.** Não existe determinante de uma matriz  $2 \times 3$ .

#### 9.1 Ordem 2

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária.

#### 9.2 Ordem 3 — Regra de Sarrus

1. Repita as duas primeiras colunas à direita da matriz.
2. Some os produtos das três diagonais no sentido da **principal** ( ).
3. Some os produtos das três diagonais no sentido da **secundária** ( ).
4.  $\det A = (\text{passo 2}) - (\text{passo 3})$ .

$$\det A = (a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}) - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33})$$

**Sarrus só vale para ordem 3.** Não existe “Sarrus de ordem 4”. Para  $n \geq 4$  use Laplace ou triangulação. Tentar estender Sarrus é um erro clássico e dá número errado.

### 10. As onze propriedades

Todas valem para matriz quadrada. As três marcadas com (\*) são as que mais aparecem em prova.

| #  | Propriedade                                                                       | Uso                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | O determinante é <b>único</b> — não importa o caminho de cálculo                  | garante que Sarrus, Laplace e triangulação dão o mesmo número |
| 2  | $\det A = \det A$                                                                 | tudo que vale para linha vale para coluna                     |
| 3  | Fila nula $\det A = 0$                                                            | atalho visual                                                 |
| 4  | (*) Matriz <b>triangular</b> $\det =$<br><b>produto da diagonal principal</b>     | base da triangulação                                          |
| 5  | Multiplicar <b>uma fila</b> por $\det$<br>$B = \cdot \det A$                      | cuidado: é <b>uma</b> fila, não a matriz                      |
| 6  | <b>Permutar</b> duas filas $\det B =$<br>$-\det A$                                | cada troca inverte o sinal                                    |
| 7  | Duas filas <b>iguais ou</b><br><b>proporcionais</b> $\det A = 0$                  | atalho visual                                                 |
| 8  | (*) Somar a uma fila <b>um</b><br><b>múltiplo de outra</b> $\det B =$<br>$\det A$ | <b>não muda nada</b> — é o que permite escalonar de graça     |
| 9  | (*) <b>Teorema de Binet:</b><br>$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$           |                                                               |
| 10 | $\det(A^{-1}) = 1 / \det A$                                                       |                                                               |
| 11 | (*) <b>A tem inversa</b> $\det(A) \neq 0$                                         | o teste decisivo                                              |

### 10.1 As três operações elementares e o determinante

Esta tabela é o resumo operacional das propriedades 5, 6 e 8 — e é o que você usa ao triangular:

| operação elementar                    | efeito no determinante |
|---------------------------------------|------------------------|
| permutar duas filas                   | <b>troca o sinal</b>   |
| multiplicar uma fila por $\neq 0$     | <b>multiplica por</b>  |
| somar a uma fila um múltiplo de outra | <b>não altera</b>      |

É por isso que a **triangulação** funciona: você usa só a terceira operação (de graça), chega a uma triangular, e lê o produto da diagonal. Se precisou permutar, conte os sinais.

### 10.2 Demonstração de $\det(A^{-1}) = 1/\det A$

Curta e cai em prova:

$$A \cdot A^{-1} = I \quad \text{e} \quad \det I = 1$$

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = 1 \quad (\text{Binet})$$

$$\Rightarrow \det A^{-1} = 1 / \det A$$

E daí sai a propriedade 11: se  $\det A = 0$ , a igualdade  $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$  é impossível (daria  $0 = 1$ ). Logo  **$\det A = 0$  não existe inversa**.

## 11. Laplace e inversa por cofator

### 11.1 Menor complementar e cofator

- **M** (menor complementar): a submatriz que sobra ao **remover a linha i e a coluna j**.
- **C** (cofator):  $C = (-1)^{(i+j)} \cdot \det(M)$

O sinal  $(-1)^{(i+j)}$  segue o **tabuleiro de xadrez**, começando com + no canto superior esquerdo:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| + | - | + | - |
| - | + | - | + |
| + | - | + | - |
| - | + | - | + |

### 11.2 Desenvolvimento de Laplace

$\det A = \sum a \cdot C$  (fixando uma linha i, variando j;  
ou fixando uma coluna j, variando i)

Você escolhe **qualquer** linha ou coluna. O resultado é o mesmo (propriedade 1).

**A estratégia que economiza metade do tempo:** escolha a linha ou coluna com **mais zeros**. Cada zero mata um cofator inteiro, porque  $0 \cdot C = 0$  e você nem precisa calcular aquele determinante. No exercício  $5 \times 5$  dos slides, a segunda linha é (0, 4, 0, 0, 0) — desenvolvendo por ela, **um único cofator** precisa ser calculado, em vez de cinco.

### 11.3 Inversa pelo método dos cofatores

Seja A quadrada com  $\det(A) \neq 0$ :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

onde  $\text{adj}(A)$  é a **matriz adjunta = transposta da matriz dos cofatores**:

$\text{adj}(A) = C^T$ , com  $C = (C_{ij})$ ,  $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot \det(M_{ij})$

**Não esqueça de transpor.** O erro mais comum neste método é calcular a matriz dos cofatores e dividir por  $\det(A)$  sem transpor. A adjunta é  $C^T$ , não  $C$ .

**Atalho para ordem 2** (vale a pena decorar):

$$A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix}$$

Troca os elementos da diagonal principal, inverte o sinal da secundária, divide pelo determinante.

---

## PARTE III — SISTEMAS LINEARES

### 12. Equações e sistemas

#### 12.1 Equação linear

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$$

- $a \dots a$  — **coeficientes**
- $x \dots x$  — **incógnitas**
- $b$  — **termo independente**

**O teste de linearidade:** toda incógnita aparece elevada à **primeira potência** e **nunca multiplicada** por outra incógnita.

| Lineares                               | Não lineares  | Por quê               |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| $x + y = 2$                            | $xy + y = 2$  | produto de incógnitas |
| $3x + 2y - z = -1$                     | $x^2 + z = 2$ | incógnita ao quadrado |
| $\frac{1}{2}x + 4y - 2z + a - 3b = -5$ |               |                       |
| $x + 2x + 3x + 4x + 5x = 0$            |               |                       |

**Homogênea:** termo independente igual a zero ( $\dots = 0$ ). Toda equação linear homogênea admite a **solução trivial** — todas as incógnitas valendo zero.

Uma equação linear pode ter **infinitas soluções**, **uma solução** ou **nenhuma**.

## 12.2 Sistema linear e forma matricial

Um conjunto de uma ou mais equações lineares nas mesmas incógnitas. Todo sistema se escreve como  $A \cdot X = B$ :

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 | 2x + 3y = -1 | & & | 2 & 3 | & | x | & & | -1 | \\
 | 3x + 2y = -4 | & \Leftrightarrow & | 3 & 2 | & \cdot & | & = & | -4 | \\
 | 4x - y = -5 | & & | 4 & -1 | & | y | & & | -5 | \\
 & & \text{coeficientes} & & \text{incóg.} & & \text{independentes}
 \end{array}$$

**Matriz ampliada:** junta-se a coluna dos termos independentes à matriz dos coeficientes,  $[A \mid B]$ . É nela que se aplicam as operações elementares.

## 12.3 A classificação (o item mais cobrado)

| Sigla      | Nome                             | Soluções         | Geometria (2 incógnitas)                      |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SPD</b> | Sistema Possível e Determinado   | <b>uma única</b> | retas <b>concorrentes</b> — um ponto          |
| <b>SPI</b> | Sistema Possível e Indeterminado | <b>infinitas</b> | retas <b>coincidentes</b> — uma sobre a outra |
| <b>SI</b>  | Sistema Impossível               | <b>nenhuma</b>   | retas <b>paralelas</b> — sem interseção       |

**Como reconhecer ao escalonar** — este é o quadro que resolve praticamente toda questão de classificação:

| o que aparece na matriz escalonada                                                     | conclusão  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| uma linha de coeficientes toda zero com termo independente $k \neq 0$ (ex.: $0y = 7$ ) | <b>SI</b>  |
| uma linha inteiramente nula, termo independente incluído (ex.: $0x = 0$ )              | <b>SPI</b> |
| $n^\circ$ de equações não nulas = $n^\circ$ de incógnitas                              | <b>SPD</b> |
| $n^\circ$ de equações não nulas < $n^\circ$ de incógnitas                              | <b>SPI</b> |

**Sistema homogêneo nunca é SI.** Ele sempre aceita a solução trivial, então é **sempre possível** — SPD (só a trivial) ou SPI (a trivial mais infinitas outras). Se uma questão pedir “para que valores o sistema homogêneo é impossível”, a resposta é **nenhum**.

## 12.4 Forma escalonada

Uma matriz está **escalonada** quando:

1.  $a_{ii} \neq 0$ ;
2. o número de zeros no início de cada linha **aumenta estritamente** de uma linha para a seguinte, exceto se a linha for toda nula;
3. as linhas nulas, se existirem, são as **últimas** (e podem ser ignoradas).

Para escalonar, usam-se as **mesmas três operações elementares** já vistas.

## 12.5 Resolução: escalonar e substituir de baixo para cima

$$\begin{array}{l|l} 2x + y - z = 3 & \\ 6y + 2z = -2 & \\ 3z = 6 & \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 6 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array}$$

Está escalonada. Resolve-se de **trás para frente** (substituição retroativa):

$$\begin{aligned} 3z &= 6 & \Rightarrow & z = 2 \\ 6y + 2(2) &= -2 & \Rightarrow & 6y = -6 & \Rightarrow & y = -1 \\ 2x + (-1) - 2 &= 3 & \Rightarrow & 2x = 6 & \Rightarrow & x = 3 \end{aligned}$$

**O método, em uma frase:** use operações elementares para trocar o sistema por um sistema **equivalente** na forma escalonada; resolva por substituição; a solução do escalonado é também a solução do original.

## 13. Errata conferida dos slides

Recalculei todo exercício numérico por eliminação gaussiana em **frações exatas** e, independentemente, por expansão de Laplace. Estes três resultados **não batem** com o que está impresso:

### 13.1 Determinantes, Exemplo 18 — o slide diz 33; o correto é 34

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Desenvolvendo pela **terceira coluna** (entradas 0, 3, 0, 1 — só dois cofatores a calcular):

$$\begin{aligned} M_{23} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -7 & M_{43} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det A &= a_{23} \cdot (-1)^{(2+3)} \cdot M_{23} + a_{43} \cdot (-1)^{(4+3)} \cdot M_{43} \\ &= 3 \cdot (-1) \cdot (-7) + 1 \cdot (-1) \cdot (-13) \\ &= 21 + 13 \end{aligned}$$

$$= 34$$

**Conferência independente, por triangulação:** trocando  $L1 \leftrightarrow L3$  (um sinal), depois  $L3 \leftarrow L3 - 3L1$ ,  $L3 \leftarrow L3 - 2L2$ ,  $L4 \leftarrow L4 + L2$ ,  $L4 \leftarrow L4 + L3$ , chega-se à diagonal  $(1, -1, -6, -17/3)$ , cujo produto é  $-34$ ; com a troca de linhas,  $\det A = +34$ .

**Os dois caminhos dão 34.** O 33 do slide está errado.

**13.2 Matrizes II, potência — o slide diz  $A^3 = [[41, 34], [84, 83]]$ ; o correto é  $[[41, 42], [84, 83]]$**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ 16 & 17 \end{pmatrix} \quad (\text{este o slide acerta})$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 9 \cdot 1 + 8 \cdot 4 & 9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 \\ 16 \cdot 1 + 17 \cdot 4 & 16 \cdot 2 + 17 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{pmatrix}$$

O elemento  $a_{22}$  é  $9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 = 18 + 24 = 42$ , não 34. Os outros três estão certos.

**13.3 Matrizes II, Exemplo 6 — os dois lados da identidade não fecham no slide**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (A+B) \cdot C = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad B \cdot C = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \quad A \cdot C + B \cdot C = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$$

O slide imprime  $(A+B)C = [[8, -1], [4, 11]]$  mas  $AC + BC = [[8, 1], [4, 11]]$  — ou seja, os dois lados de uma identidade que **deveria** dar igual aparecem diferentes. O valor correto é **+1** nos dois:  $[[8, 1], [4, 11]]$ . (Possivelmente só um sinal de menos indevido na digitação do slide — vale conferir no original.)

**13.4 Erros de redação (não mudam resultado, mas atrapalham o estudo)**

| Slide                   | Está escrito                                                      | Deveria ser                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrizes I, Def. 1      | “com $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ ”                         | o segundo é $1 \leq j \leq n$                                                                                    |
| Matrizes I, Ex. 1       | “ $A = a_{ij}, M \times (R)$ ” seguido de uma matriz $3 \times 4$ | a matriz é $M$                                                                                                   |
| Matrizes I, Def. 13     | “as <b>linhas</b> de $B$ iguais às <b>linhas</b> de $A$ ”         | linhas de $B =$ <b>colunas</b> de $A$                                                                            |
| Matrizes I, §4          | seção chamada “Transformação”                                     | o termo técnico é <b>transposição</b>                                                                            |
| Matrizes II, Def. 1     | “com $i = \{1..m\}$ e $j = \{1..n\}$ ”                            | o segundo é $j = \{1..s\}$                                                                                       |
| Matrizes II, Prop. 1    | “Seja as Matrizes $A, B$ e $C$ , todas de <b>mesma ordem</b> ”    | para <b>produto</b> basta serem <b>compatíveis</b> (colunas de $A =$ linhas de $B$ ); exigir mesma ordem é falso |
| Sist. Lineares, Def. 10 | “escalonada ( <b>matriz triangular superior</b> )”                | escalonada triangular superior: a escalonada <b>não precisa ser quadrada</b>                                     |
| Sist. Lineares, Ex. 2   | $(x, y, z) = (2; -1, -5)$                                         | ponto-e-vírgula é vírgula                                                                                        |

## 14. Exercícios dos slides, resolvidos

Todos conferidos por cálculo independente.

### MATRIZES I

**E1.** Dada a matriz de notas, identifique  $a_{12}$ ,  $a_{23}$ ,  $a_{34}$ , o significado de cada um, a média do aluno 2 e o total de pontos do 1º bimestre.

A matriz é  $3 \times 4$  (3 alunos, 4 bimestres) — o slide escreve  $M$ , mas a matriz mostrada tem quatro colunas.

| elemento | valor | significado                                  |
|----------|-------|----------------------------------------------|
| $a_{12}$ | 8.0   | nota do <b>aluno 1</b> no <b>2º bimestre</b> |
| $a_{23}$ | 8.5   | nota do <b>aluno 2</b> no <b>3º bimestre</b> |
| $a_{34}$ | 7.0   | nota do <b>aluno 3</b> no <b>3º bimestre</b> |

- **Média do aluno 2** = média da **linha 2** =  $(6.0 + 7.5 + 8.5 + 7.0) / 4 = 29.0 / 4 = 7.25$
- **Total do 1º bimestre** = soma da **coluna 1** =  $7.5 + 6.0 + 9.0 = 22.5$

Generalizando: **média de um aluno** percorre uma **linha**; **estatística de um bimestre** percorre uma **coluna**. Essa leitura é o que a matéria toda quer instalar.

**E2.** Descreva a matriz pela lei de formação.

a)  $A = (a_{ij})$ ,  $a_{ij} = i^2 - j^2$

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1-1 = 0 & a_{12} &= 1-4 = -3 & a_{13} &= 1-9 = -8 \\ a_{21} &= 4-1 = 3 & a_{22} &= 4-4 = 0 & a_{23} &= 4-9 = -5 \end{aligned}$$

$$A = \begin{vmatrix} 0 & -3 & -8 \\ 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

b)  $B = (b_{ij})$ , com  $b_{ij} = 3$  se  $i = j$ , e  $b_{ij} = 2j - 2i$  se  $i \neq j$

A condição  $i = j$  cobre a diagonal e tudo acima dela;  $i \neq j$  cobre o que está abaixo.

$$\begin{aligned} b_{11} &= 3 & b_{12} &= 3 & b_{13} &= 3 \\ b_{21} &= 2(1)-2(2) = -2 & b_{22} &= 3 & b_{23} &= 3 \\ b_{31} &= 2(1)-2(3) = -4 & b_{32} &= 2(2)-2(3) = -2 & b_{33} &= 3 \end{aligned}$$

$$B = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -2 & 3 & 3 \\ -4 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

**E3.** Determine  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $w$  tais que  $A = B$ .

$$A = \begin{vmatrix} 2x - y & w^2 - 3z \\ 3y & 5w - 7 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 12 & 3 \end{vmatrix}$$

Igualdade elemento a elemento gera quatro equações. **Resolva na ordem que destrava:**

$$\begin{aligned} \text{posição (2,1): } 3y &= 12 & \Rightarrow y &= 4 \\ \text{posição (1,1): } 2x - y &= -4 & \Rightarrow 2x - 4 &= -4 & \Rightarrow 2x = 0 & \Rightarrow x = 0 \\ \text{posição (2,2): } 5w - 7 &= 3 & \Rightarrow 5w &= 10 & \Rightarrow w &= 2 \\ \text{posição (1,2): } w^2 - 3z &= 0 & \Rightarrow 4 - 3z &= 0 & \Rightarrow z &= 4/3 \end{aligned}$$

**Resposta:**  $x = 0$ ,  $y = 4$ ,  $z = 4/3$ ,  $w = 2$ .

**E4 / E5.** Algoritmo que verifique se duas matrizes são iguais ( $2 \times 2$ , depois  $n \times m$ ).

```
função saoIguais(A, B):
    se linhas(A) != linhas(B) ou colunas(A) != colunas(B):
        retorna falso                # ordem diferente: nem compara elementos
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            se A[i][j] != B[i][j]:
                retorna falso        # saída antecipada no primeiro diferente
    retorna verdadeiro
```

**O ponto do exercício:** testar a **ordem primeiro** e sair no primeiro elemento diferente. A versão  $n \times m$  é a mesma — é por isso que o professor pede as duas: para você perceber que fixar  $2 \times 2$  foi uma limitação desnecessária desde o início.

**E6.** Transposta de  $A$  ( $3 \times 2$ ).

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 6 & 0 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 4 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$A$  é  $3 \times 2$ ;  $A^T$  é  $2 \times 3$ . **A ordem inverte.**

**E7.** Transposta de  $A$  ( $3 \times 3$ ).

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -8 \\ 1 & -3 & 2 \\ -8 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz é **simétrica** ( $a_{ij} = a_{ji}$ : veja o 1 em (1,2) e (2,1); o -8 em (1,3) e (3,1); o 2 em (2,3) e (3,2)). Logo  $A^T = A$  — a transposta é a própria matriz.

**E8–E12.** Verificações das propriedades da transposta — já resolvidas nos slides. Resumo do que cada uma mostra:

| Ex | Propriedade           | Verificação                         |
|----|-----------------------|-------------------------------------|
| 8  | $(A^T)^T = A$         | transpor duas vezes volta ao início |
| 9  | $(A+B)^T = A^T + B^T$ | ambos dão $[[6, 10], [8, 12]]$      |
| 10 | $(cA)^T = cA^T$       | ambos dão $[[8, 0], [-4, 12]]$      |
| 11 | $I^T = I$             | a identidade é simétrica            |
| 12 | $D^T = D$             | toda diagonal é simétrica           |

**E13.** Algoritmo de transposição.

```
função transposta(A):
    B = nova matriz de ordem colunas(A) x linhas(A)    # ordem INVERTIDA
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            B[j][i] = A[i][j]                        # índices trocados
    retorna B
```

**A linha que importa** é  $B[j][i] = A[i][j]$ . E note que  $B$  precisa ser alocada com a ordem invertida — transpor “no lugar” (*in place*) só funciona para matriz quadrada.

**E14.**  $C = A + B$ .

$$\begin{array}{ccc|ccc} A = & 1 & 2 & 3 & B = & 9 & 8 & 7 \\ & 4 & 5 & 6 & & 6 & 5 & 4 \\ & 7 & 8 & 9 & & 3 & 2 & 1 \\ C = & 10 & 10 & 10 \\ & 10 & 10 & 10 \\ & 10 & 10 & 10 \end{array}$$

**E15 / E16.** *Algoritmo de soma ( $2 \times 2$ , depois  $n \times n$ ).*

```
função soma(A, B):  
  se ordem(A) != ordem(B):  
    erro "matrizes de ordens diferentes não podem ser somadas"  
  C = nova matriz de mesma ordem  
  para i de 1 até linhas(A):  
    para j de 1 até colunas(A):  
      C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]  
  retorna C
```

**E17.**  $B = A$ , com  $\sqrt{2}$ .

$$\begin{array}{ccc|ccc} A = & \sqrt{2} & 2 & 1/2 & B = \sqrt{2} \cdot A = & 2 & 2\sqrt{2} & \sqrt{2}/2 \\ & 1/\sqrt{2} & 18 & 6 & & 1 & 18\sqrt{2} & 6\sqrt{2} \\ & 7 & 0 & -2 & & 7\sqrt{2} & 0 & -2\sqrt{2} \end{array}$$

Contas úteis:  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ ;  $\sqrt{2} \cdot (1/\sqrt{2}) = 1$ ;  $\sqrt{2} \cdot (1/2) = \sqrt{2}/2$ .

Os valores fracionários desta matriz foram reconstruídos da extração do PDF — confira as frações contra o slide original antes de usar como gabarito.

**E18.**  $X = 4A - 3B + 5C$ .

$$\begin{array}{ccc|ccc} A = & 2 & 3 & 8 & B = & 5 & -7 & -9 \\ & 4 & -1 & -6 & & 0 & 4 & 1 \\ C = & 0 & 9 & 8 \\ & 1 & 4 & 6 \end{array}$$

Calcule elemento a elemento — é a operação mais segura:

$$\begin{aligned} x_{11} &= 4(2) - 3(5) + 5(0) = 8 - 15 + 0 = -7 \\ x_{12} &= 4(3) - 3(-7) + 5(9) = 12 + 21 + 45 = 78 \\ x_{13} &= 4(8) - 3(-9) + 5(8) = 32 + 27 + 40 = 99 \\ x_{21} &= 4(4) - 3(0) + 5(1) = 16 - 0 + 5 = 21 \\ x_{22} &= 4(-1) - 3(4) + 5(4) = -4 - 12 + 20 = 4 \\ x_{23} &= 4(-6) - 3(1) + 5(6) = -24 - 3 + 30 = 3 \end{aligned}$$

$$X = \begin{array}{ccc|ccc} -7 & 78 & 99 \\ 21 & 4 & 3 \end{array}$$

Os sinais são a única dificuldade aqui:  $-3B$  onde  $B$  já tem negativos vira soma.  $-3 \cdot (-7) = +21$ .

**E19–E26.** *Verificações das oito propriedades da adição e do escalar* — resolvidas nos slides. Todas conferem. Nada a corrigir.

**E27.** *Algoritmo de multiplicação por escalar.*

```
função multiplicaEscalar(alfa, A):  
  B = nova matriz de mesma ordem que A  
  para i de 1 até linhas(A):  
    para j de 1 até colunas(A):  
      B[i][j] = alfa * A[i][j]  
  retorna B
```

O mais simples dos três: nenhuma verificação de compatibilidade, nenhuma troca de índice.

---

## MATRIZES II

**E1.**  $C = A \cdot B$ .

$$A \ (2 \times 3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \qquad B \ (3 \times 2) = \begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{vmatrix}$$

Compatível: colunas de A (3) = linhas de B (3). Resultado  $2 \times 2$ .

$$c_{11} = 1(7) + 2(9) + 3(11) = 7 + 18 + 33 = 58$$

$$c_{12} = 1(8) + 2(10) + 3(12) = 8 + 20 + 36 = 64$$

$$c_{21} = 4(7) + 5(9) + 6(11) = 28 + 45 + 66 = 139$$

$$c_{22} = 4(8) + 5(10) + 6(12) = 32 + 50 + 72 = 154$$

$$C = \begin{vmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{vmatrix}$$

**E2.**  $A \cdot B$  com A de ordem  $4 \times 2$  e B de ordem  $2 \times 4$ .

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} \qquad B = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{vmatrix}$$

Compatível ( $2 = 2$ ); resultado  $4 \times 4$ :

$$A \cdot B = \begin{vmatrix} -11 & -1 & 11 & -13 \\ 9 & 11 & -23 & -18 \\ -17 & 13 & -3 & -61 \\ 59 & 33 & -97 & -8 \end{vmatrix}$$

Repare: duas matrizes “magras” produziram uma  $4 \times 4$ . E  $B \cdot A$  **também existe** aqui, mas é  $2 \times 2$  — ordem completamente diferente. Demonstração direta de que  $AB \neq BA$ .

**E3.** (STEINBRUCH; WINTERLE) Efetue  $A \cdot X$ .

a)

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x + 6y \\ -5x + 4y \end{vmatrix}$$

b)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -5 & 7 \\ 3 & 9 & -8 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 - 5x_2 + 7x_3 \\ 3x_1 + 9x_2 - 8x_3 \end{vmatrix}$$

**O que este exercício está ensinando:** o produto  $A \cdot X$  reconstrói exatamente o **lado esquerdo de um sistema linear**. É a ponte entre Matrizes II e Sistemas Lineares — todo sistema é  $A \cdot X = B$ .

**E4–E9.** Verificações das seis propriedades do produto — resolvidas nos slides. Todas conferem, **exceto o Exemplo 6**, cujo item  $(A+B)C$  está com um sinal trocado (ver 13.3).

**E10.** Verifique se  $B$  é a inversa de  $A$ .

**Par 1:**

$$A = \begin{vmatrix} -0,5 & -1,5 & 1 \\ -0,5 & -2,5 & 0,5 \\ -0,5 & -2 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -12 & -4 & 14 \\ 2 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Calculando  $A \cdot B$ :

$$\begin{aligned} (1,1): & (-0,5)(-12) + (-1,5)(2) + (1)(-2) = 6 - 3 - 2 = 1 \\ (1,2): & (-0,5)(-4) + (-1,5)(0) + (1)(-2) = 2 + 0 - 2 = 0 \\ (1,3): & (-0,5)(14) + (-1,5)(-2) + (1)(4) = -7 + 3 + 4 = 0 \\ (2,1): & (-0,5)(-12) + (-2,5)(2) + (0,5)(-2) = 6 - 5 - 1 = 0 \\ (2,2): & (-0,5)(-4) + (-2,5)(0) + (0,5)(-2) = 2 + 0 - 1 = 1 \\ (2,3): & (-0,5)(14) + (-2,5)(-2) + (0,5)(4) = -7 + 5 + 2 = 0 \\ (3,1): & (-0,5)(-12) + (-2)(2) + (1)(-2) = 6 - 4 - 2 = 0 \\ (3,2): & (-0,5)(-4) + (-2)(0) + (1)(-2) = 2 + 0 - 2 = 0 \\ (3,3): & (-0,5)(14) + (-2)(-2) + (1)(4) = -7 + 4 + 4 = 1 \end{aligned}$$

$$A \cdot B = I. \text{ Sim, } B = A^{-1}.$$

**Par 2:**

$$A = \begin{vmatrix} -2 & -4 & -6 \\ -4 & -6 & -6 \\ -4 & -4 & -2 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -1,5 & 2 & -1,5 \\ 2 & -2,5 & 1,5 \\ -1 & 1 & -0,5 \end{vmatrix}$$

Mesma verificação, elemento a elemento, dá  $A \cdot B = I$ . **Sim,  $B = A^{-1}$ .**

**Atalho legítimo:** pela definição,  $A \cdot B = B \cdot A = I$ . Mas para matrizes **quadradas**, se  $A \cdot B = I$  então automaticamente  $B \cdot A = I$ . Basta calcular **um** dos produtos. Em prova isso economiza metade do trabalho.

**E11.** Inversa de  $A = [[1,2], [0,2]]$  por operações elementares.

$$[A | I] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$L2 \leftarrow L2 / 2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}$$

$$L1 \leftarrow L1 - 2L2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0,5 \end{vmatrix}$$

$$\text{Conferência: } [[1,2], [0,2]] \cdot [[1,-1], [0,0.5]] = [[1, -1+1], [0, 1]] = I$$

**E12.** Inversa de  $A = [[1,2,0], [2,3,0], [0,0,3]]$ .

Esta matriz é **diagonal por blocos**: um bloco  $2 \times 2$  no canto superior esquerdo e um bloco  $1 \times 1$  isolado. Cada bloco se inverte separadamente.

Bloco  $[[1,2], [2,3]]$ : determinante =  $1 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = -1$ . Pelo atalho de ordem 2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} -1 & & & & & & & \\ & -2 & & 1 & & & & \\ & & & & & & 2 & -1 \end{array}$$

Bloco [3]: inversa [1/3].

$$A^{-1} = \begin{array}{cccc|cccc} & & & & & & & \\ & -3 & & 2 & & 0 & & \\ & & & 2 & -1 & & 0 & \\ & & & 0 & & 0 & 1/3 & \end{array}$$

**Conferência:** linha 1 de  $A \cdot A^{-1} = (1(-3)+2(2)+0, 1(2)+2(-1)+0, 0) = (1, 0, 0)$

**E13.** *Verifique se M é ortogonal.*

$$M = \begin{array}{ccc|ccc} & 1/2 & & \sqrt{3}/2 & & \\ & & & \sqrt{3}/2 & 1/2 & \end{array}$$

M é simétrica, então  $M = M^T$ , e o teste vira  $M^2 = I$ :

$$\begin{aligned} (1,1): (1/2)(1/2) + (\sqrt{3}/2)(\sqrt{3}/2) &= 1/4 + 3/4 = 1 \\ (1,2): (1/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{3}/2)(1/2) &= \sqrt{3}/4 + \sqrt{3}/4 = \sqrt{3}/2 \quad (\text{deveria ser } 0) \end{aligned}$$

$$M \cdot M = \begin{array}{ccc|ccc} & 1 & & \sqrt{3}/2 & & \\ & & & \sqrt{3}/2 & 1 & \end{array} \quad I$$

**Resposta:** M **NÃO** é ortogonal.

**Por quê, conceitualmente:** as duas linhas têm norma 1 ( $\sqrt{(1/4 + 3/4)} = 1$ ), mas **não são perpendiculares** — o produto escalar entre elas é  $\sqrt{3}/2 \neq 0$ . Ortogonalidade exige as duas coisas: **normalizadas E perpendiculares**.

**Como seria a versão ortogonal:** trocando o sinal de um elemento da antidiagonal,  $\begin{bmatrix} 1/2, -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2, 1/2 \end{bmatrix}$  é ortogonal — é a matriz de **rotação de 60°**. Toda matriz de rotação é ortogonal. A diferença entre passar e não passar no teste foi um único sinal de menos.

**E14.** *Potência: calcule  $A^2$  e  $A^3$  para  $A = \begin{bmatrix} 1, 2 \\ 4, 3 \end{bmatrix}$ .*

$$A^2 = A \cdot A = \begin{array}{cc|cc} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & = & 9 & 8 \\ 4 \cdot 1 + 3 \cdot 4 & 4 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & = & 16 & 17 \end{array}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{array}{cc|cc} 9 \cdot 1 + 8 \cdot 4 & 9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 & = & 41 & 42 \\ 16 \cdot 1 + 17 \cdot 4 & 16 \cdot 2 + 17 \cdot 3 & = & 84 & 83 \end{array}$$

$A^3 = \begin{bmatrix} 41, 42 \\ 84, 83 \end{bmatrix}$  — o slide traz 34 no lugar do 42 (ver 13.2).

**E15.** *Verifique que A é idempotente.*

$$A = \begin{array}{ccc|ccc} & 2 & -1 & & 1 & \\ & -3 & & 4 & -3 & \\ & & -5 & 5 & -4 & \end{array}$$

Calculando  $A^2$ , linha por linha:

$$\begin{aligned} \text{linha 1: } & (2)(2)+(-1)(-3)+(1)(-5) = 4+3-5 = 2 \\ & (2)(-1)+(-1)(4)+(1)(5) = -2-4+5 = -1 \\ & (2)(1)+(-1)(-3)+(1)(-4) = 2+3-4 = 1 \\ \text{linha 2: } & (-3)(2)+(4)(-3)+(-3)(-5) = -6-12+15 = -3 \\ & (-3)(-1)+(4)(4)+(-3)(5) = 3+16-15 = 4 \\ & (-3)(1)+(4)(-3)+(-3)(-4) = -3-12+12 = -3 \\ \text{linha 3: } & (-5)(2)+(5)(-3)+(-4)(-5) = -10-15+20 = -5 \\ & (-5)(-1)+(5)(4)+(-4)(5) = 5+20-20 = 5 \\ & (-5)(1)+(5)(-3)+(-4)(-4) = -5-15+16 = -4 \end{aligned}$$

$A^2 = A$   $A$  é **idempotente**, com período  $2 - 1 = 1$ . Logo  $A^3 = A = \dots = A = A$  para todo  $n$ .

**E16.** Verifique se  $A$  é *nihilpotente*.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & -3 \\ -4 & 4 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{linha 1: } & (1)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 1 + 3 - 4 = 0 \\ & (1)(-1) + (-1)(3) + (1)(4) = -1 - 3 + 4 = 0 \\ & (1)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 1 + 3 - 4 = 0 \\ \text{linha 2: } & (-3)(1) + (3)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 9 + 12 = 0 \\ & (-3)(-1) + (3)(3) + (-3)(4) = 3 + 9 - 12 = 0 \\ & (-3)(1) + (3)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 9 + 12 = 0 \\ \text{linha 3: } & (-4)(1) + (4)(-3) + (-4)(-4) = -4 - 12 + 16 = 0 \\ & (-4)(-1) + (4)(3) + (-4)(4) = 4 + 12 - 16 = 0 \\ & (-4)(1) + (4)(-3) + (-4)(-4) = -4 - 12 + 16 = 0 \end{aligned}$$

$$A^2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

**Sim:**  $A$  é *nihilpotente* de índice  $p = 2$ .

**Guarde este exemplo.** Uma matriz **sem um único zero** tem quadrado **inteiramente nulo**. Nos reais,  $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ ; em matrizes, **não**. É o contraexemplo mais útil da disciplina, e aparece em questões do tipo “verdadeiro ou falso”.

## DETERMINANTES

**E1.**  $\det \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = (-2)(3) - (4)(2) = -6 - 8 = -14$  (confere com o slide)

**E2.**  $\det \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} = (-3)(-4) - (-2)(7) = 12 + 14 = 26$

**E3.** Por Sarrus,  $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix}$ :

principais:  $(3)(-2)(6) + (4)(-9)(7) + (1)(-5)(8) = -36 - 252 - 40 = -328$

secundárias:  $(1)(-2)(7) + (3)(-9)(8) + (4)(-5)(6) = -14 - 216 - 120 = -350$

$\det A = -328 - (-350) = 22$

**E4.**  $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$ :

$= 1(5 \cdot 8 - 6 \cdot 5) - 2(2 \cdot 8 - 6 \cdot 2) + 3(2 \cdot 5 - 5 \cdot 2)$

$= 1(40 - 30) - 2(16 - 12) + 3(10 - 10)$

$= 10 - 8 + 0 = 2$

**E5–E12.** *As conjecturas das propriedades* — cada exemplo existe para você **descobrir** a propriedade antes de lê-la:

| Ex | Matrizes                           | Resultados  | Propriedade descoberta |
|----|------------------------------------|-------------|------------------------|
| 5  | $A$ e $A$                          | ambos $-14$ | $\det A = \det A$      |
| 6  | $3 \times 3$ com última linha nula | 0           | fila nula $\det = 0$   |

| Ex | Matrizes                                       | Resultados            | Propriedade descoberta                         |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 7  | $[[ -2, 4, 1 ], [ 0, 3, -5 ], [ 0, 0, 42 ]]$   | $(3)(1) = -6$         | triangular produto da diagonal                 |
| 8  | A = -14; B (2ª linha $\times$ 4) = -56         | $-56 = 4 \cdot (-14)$ | fila $\times$ <b>det</b> $\times$              |
| 10 | $[[1, 4], [2, 3]] = -5$ ; linhas trocadas = +5 | sinal invertido       | permuta troca o sinal                          |
| 11 | $[[1, 4], [2, 8]]$ (linhas proporcionais)      | $8 - 8 = 0$           | filas proporcionais <b>det</b> = 0             |
| 12 | A = -14; B (L2 $\leftarrow$ L2 + 4L1) = -14    | iguais                | somar múltiplo de outra fila <b>não altera</b> |

**E9.** Sabendo que  $\det [[1, 2, 3], [2, 5, 6], [2, 5, 8]] = 2$ , qual é o determinante de  $[[2, 4, 6], [14, 35, 42], [-2, -5, -8]]$ ?

Não calcule — **reconheça os fatores**. Cada linha da nova matriz é um múltiplo de uma linha da original:

$$\text{linha 1: } (2, 4, 6) = 2 \cdot (1, 2, 3)$$

$$\text{linha 2: } (14, 35, 42) = 7 \cdot (2, 5, 6)$$

$$\text{linha 3: } (-2, -5, -8) = -1 \cdot (2, 5, 8)$$

Pela propriedade 5, **cada** fator sai multiplicando:

$$\det = 2 \cdot 7 \cdot (-1) \cdot 2 = -28$$

**Resposta: -28.**

**Atenção à pegadinha conceitual:**  $\det(kA) = k \cdot \det(A)$  para uma matriz  $n \times n$ , porque multiplicar a matriz inteira por  $k$  multiplica **cada uma das  $n$  linhas** por  $k$ . Só sai  $k \cdot \det(A)$  quando **uma única fila** foi multiplicada.

**E13.** Teorema de Binet.

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = (-1)(1) - (1)(-3) = -1 + 3 = 2$$

$$\det B = (4)(1) - (-1)(-2) = 4 - 2 = 2$$

$$A \cdot B = \begin{vmatrix} (-1)(4) + (1)(-2) & (-1)(-1) + (1)(1) \\ (-3)(4) + (1)(-2) & (-3)(-1) + (1)(1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -14 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\det(A \cdot B) = (-6)(4) - (2)(-14) = -24 + 28 = 4$$

$$\det(A \cdot B) = 4 = 2 \times 2 = \det A \cdot \det B \quad \text{— Teorema de Binet confirmado.}$$

**E14.** Calcule  $A^{-1}$ ,  $\det(A)$  e  $\det(A^{-1})$  para  $A = [[-1, 1], [-3, 1]]$ .

$\det A = 2$  (calculado acima). Pelo atalho de ordem 2:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,5 & -0,5 \\ 1,5 & -0,5 \end{vmatrix}$$

$$\text{Conferência: } A \cdot A^{-1} = [[-0,5+1,5, 0,5-0,5], [-1,5+1,5, 1,5-0,5]] = [[1, 0], [0, 1]]$$

$$\det(A^{-1}) = (0,5)(-0,5) - (-0,5)(1,5) = -0,25 + 0,75 = 0,5 = 1/2$$

$$\det(A^{-1}) = 1/2 = 1/\det(A)$$

**E15.** *Demonstre que  $\det A^{-1} = 1/\det A$ . — feita na seção 10.2.*

**E16.** *Usando as propriedades, calcule  $\det A$  (solução: 165).*

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

Por Sarrus:

$$\text{principais: } (0)(-6)(1) + (1)(9)(2) + (5)(3)(6) = 0 + 18 + 90 = 108$$

$$\text{secundárias: } (5)(-6)(2) + (0)(9)(6) + (1)(3)(1) = -60 + 0 + 3 = -57$$

$$\det A = 108 - (-57) = 165$$

**Pelo caminho das propriedades** (que é o que o enunciado pede): a segunda linha é  $3 \cdot (1, -2, 3)$ , então o 3 sai para fora, e você trabalha com um determinante de números menores. Qualquer caminho dá 165 (propriedade 1).

**E17.** *(STEINBRUCH; WINTERLE) Calcule  $\det A$  por triangulação (solução: 2).*

$$A = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

Passos (guardando os sinais das permutas):

$$\begin{array}{l} \text{L1} \quad \text{L3} \quad \quad \quad (1 \text{ permuta} \Rightarrow \text{sinal invertido}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{L3} \leftarrow \text{L3} + 2\text{L1} \quad \quad \quad (\text{não altera o determinante}) \\ \text{L4} \leftarrow \text{L4} - 4\text{L1} \quad \quad \quad (\text{não altera}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 9 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{L3} \leftarrow \text{L3} - \text{L2} \quad \text{e} \quad \text{L4} \leftarrow \text{L4} - \text{L2} \quad \quad \quad (\text{não alteram}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{L4} \leftarrow \text{L4} + \text{L3} \quad \quad \quad (\text{não altera}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\text{produto da diagonal} = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2$$

uma permuta  $\Rightarrow \det A = -(-2) = 2$

**E18.** Calcule  $\det A$  de ordem 4 por Laplace.

Resolvido em detalhe na seção 13.1.  $\det A = 34$  (o slide traz 33).

**E19.** Calcule  $\det A$  de ordem 5 por Laplace (solução:  $-48$ ).

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -6 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \text{quatro zeros!}$$

A estratégia inteira deste exercício é enxergar a segunda linha. Ela tem quatro zeros — desenvolvendo por ela, um único cofator precisa ser calculado, em vez de cinco.

$$\det A = a_{22} \cdot (-1)^{(2+2)} \cdot \det(M_{22}) = 4 \cdot \det(M_{22})$$

onde  $M_{22}$  remove a linha 2 e a coluna 2:

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Esta, por sua vez, tem a primeira coluna com um só elemento não nulo — desenvolva por ela:

$$\det(M_{22}) = 1 \cdot \det \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Desenvolvendo essa  $3 \times 3$  pela primeira coluna (um só não nulo, o 6):

$$= 6 \cdot (-1)^{(2+1)} \cdot \det \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -6 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = -6 \cdot 2 = -12$$

Logo  $\det(M_{22}) = -12$  e  $\det A = 4 \cdot (-12) = -48$  (confere com o slide)

**E20.** Calcule a inversa de  $A = [[1, 2], [3, 4]]$  pelo método dos cofatores.

**Passo 1 — determinante:**  $\det A = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2$ . Como  $\neq 0$ , a inversa existe.

**Passo 2 — matriz dos cofatores.**  $C = (-1)^{(i+j)} \cdot \det(M_{ij})$ ; em ordem 2 cada menor é um único elemento:

$$\begin{aligned} C_{11} &= (+1) \cdot \det[4] = 4 & C_{12} &= (-1) \cdot \det[3] = -3 \\ C_{21} &= (-1) \cdot \det[2] = -2 & C_{22} &= (+1) \cdot \det[1] = 1 \end{aligned}$$

$$C = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

**Passo 3 — adjunta (transposta dos cofatores).** Este é o passo que se esquece:

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$$

**Passo 4 — dividir pelo determinante:**

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} -2 & & & -3 & 1 & & & & 1,5 & -0,5 & \end{array}$$

**Conferência:**  $[[1,2],[3,4]] \cdot [[-2,1],[1.5,-0.5]] = [[-2+3, 1-1],[-6+6, 3-2]] = I$

## SISTEMAS LINEARES

**E1.** Classifique como linear ou não linear. — tabela na seção 12.1.

**E2.** Para  $x + 3y - z = 4$ , verifique se são soluções.

$$\begin{array}{ll} (2, -1, -5): & 2 + 3(-1) - (-5) = 2 - 3 + 5 = 4 \quad \text{É SOLUÇÃO} \\ (3, 0, 2): & 3 + 3(0) - 2 = 3 + 0 - 2 = 1 \quad \text{NÃO É (1 \quad 4)} \end{array}$$

**E3.** Escreva  $3(m + 2n) - 5(n - 4p + 1) + 2(m + 6p - 3) = 0$  na forma canônica, identifique coeficientes e termo independente, e verifique se  $(7, 8, -1)$  é solução.

$$\begin{aligned} 3(m + 2n) - 5(n - 4p + 1) + 2(m + 6p - 3) &= 0 \\ 3m + 6n - 5n + 20p - 5 + 2m + 12p - 6 &= 0 \\ (3m + 2m) + (6n - 5n) + (20p + 12p) - 11 &= 0 \\ 5m + n + 32p - 11 &= 0 \end{aligned}$$

**Forma canônica:**  $5m + n + 32p = 11$

|                    | valor     |
|--------------------|-----------|
| coeficiente de m   | <b>5</b>  |
| coeficiente de n   | <b>1</b>  |
| coeficiente de p   | <b>32</b> |
| termo independente | <b>11</b> |

**Verificação de  $(m, n, p) = (7, 8, -1)$ :**

$$5(7) + 8 + 32(-1) = 35 + 8 - 32 = 11$$

**Sim,  $(7, 8, -1)$  é solução.**

**E4.** Mostre que  $3x + y = 5$  admite infinitas soluções.

Isole uma incógnita:  $y = 5 - 3x$ . Para **cada** valor real atribuído a  $x$  existe um  $y$  que satisfaz a equação. Como os reais são infinitos, as soluções são infinitas:

**solução geral:**  $(x, y) = (k, 5 - 3k), \quad k \in \mathbb{R}$

$$\begin{array}{ll} k = 0 \rightarrow (0, 5) & k = 1 \rightarrow (1, 2) \\ k = 2 \rightarrow (2, -1) & k = -1 \rightarrow (-1, 8) \end{array}$$

Geometricamente: a equação descreve **uma reta**, e toda reta tem infinitos pontos.

**E5.** A equação  $(a^2 - 4)x + (a + b - 5)y = a - 2$  é impossível. Determine  $a$  e  $b$ .

Uma equação linear é **impossível** quando **todos os coeficientes são zero** mas o **termo independente não é** — vira  $0 = k$  com  $k \neq 0$ . Três condições simultâneas:

$$\begin{array}{ll} (1) & a^2 - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 2 \quad \text{ou} \quad a = -2 \\ (2) & a + b - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 5 - a \\ (3) & a - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 2 \quad \quad \quad \leftarrow \text{elimina } a = -2 \end{array}$$

De (1) e (3):  $a = -2$ . Substituindo em (2):  $b = 5 - (-2) = 7$ .

**Resposta:**  $a = -2$ ,  $b = 7$ .

**Conferência:** a equação vira  $0x + 0y = -4$ , ou seja  $0 = -4$ . Impossível

**E6.** A equação homogênea  $(p - 1)x + (2p - 3)y = q - 4$  tem  $(x, y) = (-1, 3)$  como solução. Determine  $p$  e  $q$ .

Dois informações, uma de cada vez:

(1) HOMOGÊNEA  $\Rightarrow$  termo independente = 0:

$$q - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad q = 4$$

(2)  $(-1, 3)$  É SOLUÇÃO:

$$(p - 1)(-1) + (2p - 3)(3) = 0$$

$$-p + 1 + 6p - 9 = 0$$

$$5p - 8 = 0$$

$$p = 8/5$$

**Resposta:**  $p = 8/5$ ,  $q = 4$ .

**E7.** No sistema  $x + 3y = m$ ,  $5x - my = n - 3$ , determine  $m$  e  $n$  sabendo que  $(x, y) = (2, -1)$  é solução.

$$1^{\text{a}} \text{ equação: } 2 + 3(-1) = m \quad \Rightarrow \quad 2 - 3 = m \quad \Rightarrow \quad m = -1$$

$2^{\text{a}}$  equação (já com  $m = -1$ ):

$$5(2) - (-1)(-1) = n - 3$$

$$10 - 1 = n - 3$$

$$9 = n - 3 \quad \Rightarrow \quad n = 12$$

**Resposta:**  $m = -1$ ,  $n = 12$ .

**A ordem importa.** Comece pela equação que tem **só uma** incógnita nova ( $m$ ), depois leve o valor para a outra. Atacar a segunda equação primeiro deixaria duas incógnitas ( $m$  e  $n$ ) numa só equação.

**E8.** Mostre por substituição que  $2a + b = -1$ ,  $4a + 2b = -2$  é SPI, obtenha a solução geral, e os valores de  $m$  e  $n$  sabendo que  $(-3, m)$  e  $(n, -3)$  são soluções.

**Passo 1 — mostrar que é SPI.** Da  $1^{\text{a}}$  equação,  $b = -1 - 2a$ . Substituindo na  $2^{\text{a}}$ :

$$4a + 2(-1 - 2a) = -2$$

$$4a - 2 - 4a = -2$$

$$0a = 0 \quad \leftarrow \text{identidade: vale para TODO } a$$

Chegar a  $0 = 0$  (e não a  $0 = k \neq 0$ ) significa que a segunda equação **não acrescenta informação** — é a primeira multiplicada por 2. O sistema tem **duas equações mas só uma é independente**: uma equação, duas incógnitas **SPI**.

**Passo 2 — solução geral:**

$$(a, b) = (k, -1 - 2k), \quad k \in \mathbb{R}$$

**Passo 3 — os valores pedidos:**

$$(a, b) = (-3, m): \quad m = -1 - 2(-3) = -1 + 6 \Rightarrow m = 5$$

$$(a, b) = (n, -3): \quad -3 = -1 - 2n \Rightarrow -2 = -2n \Rightarrow n = 1$$

Resposta: SPI; solução geral  $(k, -1 - 2k); m = 5, n = 1$ .

E9. Verifique se os ternos são soluções do sistema.

$$\begin{array}{l} | m + n - 2p = -1 | \\ | 2m - n + p = 6 | \\ | \quad n + 3p = 2 | \end{array}$$

a) (2, -1, 1):

$$\text{eq1: } 2 + (-1) - 2(1) = 2 - 1 - 2 = -1$$

$$\text{eq2: } 2(2) - (-1) + 1 = 4 + 1 + 1 = 6$$

$$\text{eq3: } (-1) + 3(1) = -1 + 3 = 2$$

É solução — satisfaz as três.

b) (3, 4, 4):

$$\text{eq1: } 3 + 4 - 2(4) = 3 + 4 - 8 = -1$$

$$\text{eq2: } 2(3) - 4 + 4 = 6 - 4 + 4 = 6$$

$$\text{eq3: } 4 + 3(4) = 4 + 12 = 16 \neq 2$$

NÃO é solução.

A armadilha deste exercício é parar depois de duas equações darem certo. A definição exige que **todas** as equações sejam satisfeitas. Duas de três não é solução.

E10.  $r$  é paralela a  $s$ , e  $t$  intersecta  $r$  e  $s$ . Classifique os sistemas.

| sistema         | geometria                                                          | classificação |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) $r$ e $s$    | paralelas — <b>nenhum</b> ponto comum                              | <b>SI</b>     |
| b) $r$ e $t$    | concorrentes — <b>um</b> ponto comum                               | <b>SPD</b>    |
| c) $r, s$ e $t$ | não existe ponto comum às <b>três</b> ( $r \parallel s$ já impede) | <b>SI</b>     |

O item (c) é a pegadinha. Cada par  $r$ - $t$  e  $s$ - $t$  tem interseção, mas a solução de um sistema precisa satisfazer **todas** as equações **ao mesmo tempo** — um ponto comum às três retas. Como  $r \parallel s$  nunca se encontram, esse ponto não existe. **SI**.

E11. Verifique se a matriz está escalonada.

$$\begin{array}{l} | 4 \ -7 \ 0 \ 8 \ 3 | \quad \leftarrow 0 \text{ zeros no início} \\ | 0 \ 3 \ 0 \ -2 \ -1 | \quad \leftarrow 1 \text{ zero} \\ | 0 \ 0 \ -2 \ 7 \ 2 | \quad \leftarrow 2 \text{ zeros} \end{array}$$

Checando as três condições:  $a_{11} = 4 \neq 0$  ; a contagem de zeros iniciais é  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ , **estritamente crescente** ; não há linhas nulas .

Sim, está escalonada.

E12. Transforme na forma escalonada.

$$\begin{array}{l} | 4 \ -7 \ 0 \ -14 \ 4 | \quad \leftarrow 0 \text{ zeros} \\ | 3 \ 0 \ 4 \ 0 \ -1 | \quad \leftarrow 0 \text{ zeros} \quad \leftarrow \text{viola a condição 2} \\ | 0 \ 0 \ 0 \ -13 \ 6 | \quad \leftarrow 3 \text{ zeros} \end{array}$$

A segunda linha começa com 3 zeros, igual à primeira — a contagem não cresce. É preciso zerar essa posição:

$$L2 \leftarrow 4 \cdot L2 - 3 \cdot L1$$

$$\begin{aligned} 4(3) - 3(4) &= 12 - 12 = 0 \\ 4(0) - 3(-7) &= 0 + 21 = 21 \\ 4(4) - 3(0) &= 16 - 0 = 16 \\ 4(0) - 3(-14) &= 0 + 42 = 42 \\ 4(-1) - 3(4) &= -4 - 12 = -16 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccc|l} 4 & -7 & 0 & -14 & 4 & \leftarrow 0 \text{ zeros} \\ 0 & 21 & 16 & 42 & -16 & \leftarrow 1 \text{ zero} \\ 0 & 0 & 0 & -13 & 6 & \leftarrow 3 \text{ zeros} \end{array}$$

Contagem  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ : estritamente crescente . **Escalonada.**

Note que a contagem **não precisa** subir de 1 em 1 — basta que  **aumente**. Pular de 1 para 3 é perfeitamente válido.

**E13.** *Resolva  $x + 2y = 14$ ,  $x - 2y = 6$ .*

$$\text{somando as duas:} \quad 2x = 20 \quad \Rightarrow \quad x = 10$$

$$\text{subtraindo:} \quad 4y = 8 \quad \Rightarrow \quad y = 2$$

**Solução:**  $(x, y) = (10, 2)$ . **SPD.**

$$\text{Conferência: } 10 + 2(2) = 14 \quad \text{e} \quad 10 - 2(2) = 6$$

**E14.** *Resolva o sistema  $3 \times 3$ .*

$$\begin{array}{ccccc|l} 2x & + & 1x & + & 3x & = & 8 & | \\ 4x & + & 2x & + & 2x & = & 4 & | \\ 2x & + & 5x & + & 3x & = & -12 & | \end{array}$$

Escalonando a matriz ampliada:

$$\begin{array}{ccccc|l} 2 & 1 & 3 & | & 8 & | \\ 4 & 2 & 2 & | & 4 & | \\ 2 & 5 & 3 & | & -12 & | \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 - 2L1 \qquad L3 \leftarrow L3 - L1$$

$$\begin{array}{ccccc|l} 2 & 1 & 3 & | & 8 & | \\ 0 & 0 & -4 & | & -12 & | \\ 0 & 4 & 0 & | & -20 & | \end{array}$$

$L2 \quad L3$  (para respeitar a forma escalonada)

$$\begin{array}{ccccc|l} 2 & 1 & 3 & | & 8 & | \\ 0 & 4 & 0 & | & -20 & | \\ 0 & 0 & -4 & | & -12 & | \end{array}$$

Substituição retroativa:

$$-4x = -12 \quad \Rightarrow \quad x = 3$$

$$4x = -20 \quad \Rightarrow \quad x = -5$$

$$2x + (-5) + 3(3) = 8 \quad \Rightarrow \quad 2x + 4 = 8 \quad \Rightarrow \quad x = 2$$

**Solução:**  $(x, x, x) = (2, -5, 3)$  (confere com o slide). **SPD.**

**E15.** Resolva o sistema (solução: SI).

$$\begin{array}{l} | \quad x + 2y - 3z = -1 \quad | \\ | -3x + \quad y - 2z = -7 \quad | \\ | \quad 5x + 3y - 4z = \quad 2 \quad | \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L2 \leftarrow L2 + 3L1: \quad (0)x + (1+6)y + (-2-9)z = -7 + 3(-1) \\ \qquad \qquad \qquad 7y - 11z = -10 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L3 \leftarrow L3 - 5L1: \quad (0)x + (3-10)y + (-4+15)z = 2 - 5(-1) \\ \qquad \qquad \qquad -7y + 11z = 7 \end{array}$$

Somando as duas equações resultantes:

$$\begin{array}{l} (7y - 7y) + (-11z + 11z) = -10 + 7 \\ \qquad \qquad \qquad 0 = -3 \qquad \qquad \leftarrow \text{ABSURDO} \end{array}$$

Uma linha 0 0 0 | -3 na matriz escalonada. **Sistema Impossível (SI)**

**E16.** Resolva o sistema com 2 equações e 4 incógnitas.

$$\begin{array}{l} | \quad 2x - \quad 8x + 24x + 18x = \quad 84 \quad | \\ | \quad 4x + 14x + 52x + 42x = 190 \quad | \end{array}$$

**Antes de calcular, classifique:** 2 equações, 4 incógnitas. Com menos equações que incógnitas, **nunca** pode ser SPD. Será **SPI** (ou SI, se aparecer contradição).

$$L1 \leftarrow L1 / 2: \quad x - 4x + 12x + 9x = 42$$

$$\begin{array}{l} L2 \leftarrow L2 - 4 \cdot L1: \quad (4-4)x + (14+16)x + (52-48)x + (42-36)x = 190 - 168 \\ \qquad \qquad \qquad 30x + 4x + 6x = 22 \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 / 2: \quad 15x + 2x + 3x = 11$$

Dois equações independentes, quatro incógnitas **SPI com 2 graus de liberdade**. Tomando  $x = s$  e  $x = t$  como parâmetros livres:

$$x = \frac{11 - 2s - 3t}{15}$$

$$x = 42 + 4x - 12s - 9t$$

$$= \frac{674 - 188s - 147t}{15}$$

**Solução geral:**

$$(X) = \left| \begin{array}{c} \frac{674 - 188s - 147t}{15} \\ \frac{11 - 2s - 3t}{15} \end{array} \right|, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

**Conferência com  $s = t = 0$  ( $x = 674/15$ ,  $x = 11/15$ ):**

$$\text{eq1: } 2(674/15) - 8(11/15) = 1348/15 - 88/15 = 1260/15 = 84$$

$$\text{eq2: } 4(674/15) + 14(11/15) = 2696/15 + 154/15 = 2850/15 = 190$$

## 15. Simulado (20 questões)

1. A matriz  $A$  tem ordem  $3 \times 5$ . Quantos elementos ela tem, e qual a ordem de  $A^T$ ? a) 8 elementos;  $A$  é  $3 \times 5$  b) 15 elementos;  $A$  é  $5 \times 3$  c) 15 elementos;  $A$  é  $3 \times 5$  d) 35 elementos;  $A$  é  $5 \times 3$
2. Numa matriz **antissimétrica**, os elementos da diagonal principal: a) são todos iguais a 1 b) são todos iguais a zero c) podem assumir qualquer valor d) são iguais aos da diagonal secundária
3.  $(AB)^T$  é igual a: a)  $A^T B^T$  b)  $B^T A^T$  c)  $AB^T$  d)  $(BA)^T$
4.  $A$  é  $3 \times 4$  e  $B$  é  $4 \times 2$ . Sobre  $AB$  e  $BA$ : a)  $AB$  é  $3 \times 2$  e  $BA$  é  $2 \times 3$  b)  $AB$  é  $3 \times 2$  e  $BA$  não existe c) ambos são  $3 \times 2$  d) nenhum dos dois existe
5. Se  $A$  é uma matriz  $n \times n$  e  $k$  um escalar, então  $\det(kA)$  é igual a: a)  $k \cdot \det(A)$  b)  $k^n \cdot \det(A)$  c)  $\det(A)$  d)  $k + \det(A)$
6. Somar a uma linha de  $A$  um múltiplo de outra linha: a) multiplica o determinante por esse múltiplo b) troca o sinal do determinante c) **não altera** o determinante d) zera o determinante
7.  $A$  é quadrada com  $\det(A) = 0$ . Então: a)  $A$  tem inversa e o sistema  $AX = B$  é SPD b)  $A$  não tem inversa, e  $AX = B$  não pode ser SPD c)  $A$  é necessariamente a matriz nula d)  $A$  é necessariamente triangular
8. A Regra de Sarrus vale para matrizes de ordem: a) qualquer b) 2 e 3 c) **apenas 3** d) 3 e 4
9.  $\det(A) = 5$  e  $\det(B) = -3$ . Então  $\det(AB)$  vale: a) 2 b)  $-15$  c) 15 d) não é possível determinar
10. No desenvolvimento de Laplace, a escolha mais eficiente é a linha ou coluna: a) com mais zeros b) com os maiores valores c) sempre a primeira linha d) sempre a diagonal principal
11. No método  $A^{-1} = (1/\det A) \cdot \text{adj}(A)$ , a adjunta é: a) a matriz dos cofatores b) a **transposta** da matriz dos cofatores c) a matriz dos menores complementares d) a transposta de  $A$
12.  $A^2 = 0$  (matriz nula), com  $A$  não nula. Isso: a) é impossível b) só ocorre se  $A$  for a identidade c) é possível —  $A$  é nilpotente de índice 2 d) implica que  $A$  é idempotente
13. Se  $A$  é idempotente ( $A^2 = A$ ), então  $A^{-1}$  vale: a)  $A$  b) 0 c)  $I$  d)  $100A$
14. A equação  $xy + y = 2$  é: a) linear, com coeficientes  $x$  e 1 b) **não linear**, por causa do produto de incógnitas c) linear homogênea d) linear com termo independente 2
15. Um sistema linear **homogêneo** nunca pode ser: a) SPD b) SPI c) **SI** d) resolvido por escalonamento
16. Ao escalonar, surge a linha  $0 \ 0 \ 0 \ | \ 7$ . O sistema é: a) SPD b) SPI c) SI d) homogêneo
17. Um sistema tem 3 equações e 5 incógnitas. Ele **nunca** poderá ser: a) SI b) SPI c) SPD d) homogêneo
18. Duas retas coincidentes representam um sistema: a) SPD b) SPI c) SI d) não linear
19.  $\det \begin{bmatrix} 1, 2, 3 \\ 2, 5, 6 \\ 2, 5, 8 \end{bmatrix} = 2$ . Qual é  $\det \begin{bmatrix} 2, 4, 6 \\ 2, 5, 6 \\ 2, 5, 8 \end{bmatrix}$ ? a) 2 b) 4 c) 8 d) 16
20.  $M$  é ortogonal quando: a)  $M = M^T$  b)  $M^{-1} = M$  c)  $\det(M) = 0$  d)  $M$  é triangular

### 15.1 Gabarito

| Q | Resp.    | Por quê                                                                               |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>b</b> | $3 \times 5 = 15$ elementos; transpor <b>inverte a ordem</b> $\rightarrow 5 \times 3$ |
| 2 | <b>b</b> | $a_{ii} = -a_{ii}$ $2a_{ii} = 0$ $a_{ii} = 0$ .<br>Consequência da definição          |

| Q  | Resp. | Por quê                                                                                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | b     | A ordem <b>inverte</b> . Mesma coisa em $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$                                                                      |
| 4  | b     | AB: $3 \times 4 \cdot 4 \times 2 \rightarrow 3 \times 2$ . BA: $4 \times 2 \cdot 3 \times 4 \rightarrow 2 \times 3$ , <b>não existe</b> |
| 5  | b     | Multiplicar a matriz inteira multiplica <b>cada uma das n linhas: k</b>                                                                 |
| 6  | c     | Propriedade 8 — é o que torna a triangulação “de graça”                                                                                 |
| 7  | b     | Propriedade 11. Sem inversa não há $X = A^{-1}B$ , logo não há solução única                                                            |
| 8  | c     | Sarrus é <b>exclusivo da ordem 3</b> . Para $n = 4$ : Laplace ou triangulação                                                           |
| 9  | b     | Binet: $\det(AB) = 5 \cdot (-3) = -15$                                                                                                  |
| 10 | a     | Cada zero anula um cofator inteiro, que nem precisa ser calculado                                                                       |
| 11 | b     | $\text{adj}(A) = C$ . Esquecer de transpor é o erro clássico do método                                                                  |
| 12 | c     | Nihilpotente de índice 2 — ver E16. Contraexemplo essencial                                                                             |
| 13 | a     | $A^2 = A \implies A = A$ para todo $n$ . Período 1                                                                                      |
| 14 | b     | O produto $xy$ entre duas incógnitas quebra a linearidade                                                                               |
| 15 | c     | Sempre admite a solução trivial <b>sempre possível</b> (SPD ou SPI)                                                                     |
| 16 | c     | $0 = 7$ é absurdo <b>SI</b>                                                                                                             |
| 17 | c     | Menos equações que incógnitas nunca há informação para fixar solução única                                                              |
| 18 | b     | Uma reta sobre a outra: infinitos pontos comuns <b>SPI</b>                                                                              |
| 19 | b     | Só a <b>1ª linha</b> virou $2 \cdot (1, 2, 3)$ ; as outras duas não mudaram. Um fator 2 sai: $\det = 2 \times 2 = 4$                    |
| 20 | b     | $M^{-1} = M$ , isto é $M \cdot M = I$ ; equivale a linhas ortonormais                                                                   |

**Por que a 19 não é 2 nem  $2^3$ :** a propriedade  $\det(kA) = k \cdot \det(A)$  vale quando a **matriz inteira** é multiplicada. Aqui apenas **uma fila** foi, então sai um único fator. Compare com o E9 da seção 14, onde as **três** linhas foram multiplicadas (por 2, 7 e  $-1$ ) e os três fatores saíram:  $2 \cdot 7 \cdot (-1) \cdot 2 = -28$ .

## Checklist de véspera

### Matrizes

- ☐ Leio  $a$  como **linha  $i$ , coluna  $j$**  sem hesitar
- ☐ Sei os 11 tipos, e que a antissimétrica tem **diagonal nula por definição**
- ☐  $A$ : linhas viram colunas, e a **ordem inverte**
- ☐ Sei que soma exige **mesma ordem**, e produto exige **compatibilidade**
- ☐  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$  e  $(AB)^T = B^T A^T$  — a ordem inverte nos dois
- ☐  $AB = BA$ , e  $AB$  pode existir sem  $BA$  existir
- ☐ Sei montar  $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$
- ☐ Sei que  $A^2 = 0$  **não** implica  $A = 0$  (nilpotente)

### Determinantes

- ☐ Só para matriz **quadrada**
- ☐ **Sarrus só para ordem 3**
- ☐ Triangular — produto da diagonal
- ☐ As três operações: permutar (**troca sinal**),  $\times$  ( $\times$ ), somar múltiplo (**nada**)
- ☐  $\det(kA) = k \cdot \det(A)$ , e não  $k \cdot \det(A)$
- ☐ Binet:  $\det(AB) = \det A \cdot \det B$
- ☐  $\det(A) \neq 0$  **existe**  $A^{-1}$
- ☐ Em Laplace, escolho a fila com mais zeros
- ☐ Na inversa por cofator, **não esqueço de transpor**

### Sistemas

- ☐ Sei identificar linear x não linear (produto de incógnitas, potência)
- ☐ Sei escrever na forma  $A \cdot X = B$  e montar a matriz ampliada
- ☐ Reconheço SPD / SPI / SI pela matriz escalonada
- ☐  $0 = k$  ( $k \neq 0$ ) **SI**; linha nula **SPI**
- ☐ **Homogêneo nunca é SI**
- ☐ Menos equações que incógnitas **nunca SPD**
- ☐ Verifico solução em **todas** as equações, não em duas de três

## LPOO — Revisão Completa Baseada no Seu Próprio Código

Material montado a partir da leitura de **dois repositórios seus**: [FanVerse](#) (commit 8eacb09) e [Java-activities](#) (commit 7e57bea). Todo exemplo abaixo é **código que você escreveu** — não exemplo genérico de livro.

### 1. Inventário: o que você já tem escrito

|                | FanVerse | Java-activities                | Total      |
|----------------|----------|--------------------------------|------------|
| Arquivos .java | 12       | 91                             | <b>103</b> |
| Atividades     | —        | 12 (ATV1 a ATV12) + 2 projetos | —          |

Conceitos medidos no código (nº de arquivos que usam)

| Conceito          | Arquivos | Situação                         |
|-------------------|----------|----------------------------------|
| public            | 91       | Dominado                         |
| private           | 59       | Encapsulamento é hábito seu      |
| @Override         | 26       | Sobrescrita bem usada            |
| extends           | 19       | Herança sólida                   |
| super(...)        | 19       | Encadeia construtor corretamente |
| static            | 25       |                                  |
| final             | 15       |                                  |
| super. (método)   | 10       |                                  |
| throw             | 8        | Lança, mas nunca captura         |
| List< / ArrayList | 5 / 4    | Uso básico                       |
| implements        | 4        | Pouco                            |
| interface         | 1        | Só a Alugavel                    |
| protected         | 1        | Quase não usa                    |
| Map<              | 1        |                                  |
| abstract          | 0        | Nunca usou                       |
| try / catch       | 0        | Nunca usou                       |
| enum              | 0        |                                  |
| instanceof        | 0        |                                  |
| equals / hashCode | 0        | Causa um bug real — ver §7       |

**Leitura honesta:** você domina os três primeiros pilares (encapsulamento, herança, polimorfismo) com folga. O buraco está em **abstração formal** (abstract/interface), **tratamento de exceção** e **contrato de igualdade**. É exatamente aí que este material aperta.

## 2. Os quatro pilares, no seu código

### 2.1 Encapsulamento — você já faz certo

Atributo privado + getter/setter **com validação**. De FanVerse/src/livros/Livro.java:

```
private String titulo;

public void setTitulo(String titulo) {
    if (titulo == null || titulo.trim().isEmpty()) {
        throw new IllegalArgumentException("O título do livro não pode ficar vazio.");
    }
    this.titulo = titulo.trim();
}
```

**Por que isso é encapsulamento de verdade e não “getter/setter burro”:** o setter *protege um invariante* — nenhum Livro do sistema pode existir com título vazio. Um setter que só faz `this.x = x` não encapsula nada, apenas torna o campo público com passos extras.

**Detalhe que o professor valoriza:** seu construtor chama os *setters*, não atribui direto:

```
public Livro(String titulo, String autor, int ano) {
    setTitulo(titulo);      // + validação roda também na construção
    setAutor(autor);
    setAno(ano);
}
```

```

    this.codigoLivro = new CodigoLivro();
}

```

Assim a validação vale na criação e na alteração, sem duplicar código.

**Contraponto teórico que pode cair na prova:** chamar método sobrescrevível dentro do construtor é considerado má prática, porque uma subclasse pode sobrescrever o setter e recebê-lo executando antes de seus próprios campos existirem. A correção é declarar os setters como `final` (ou `private`) quando eles são chamados no construtor.

**Cuidado de encapsulamento que você já acertou** — `Colecao.getLivros()`:

```

public List<Livro> getLivros() {
    return Collections.unmodifiableList(livros);
}

```

Retornar a `List` direto deixaria qualquer um chamar `colecacao.getLivros().clear()` e furar o encapsulamento. `unmodifiableList` fecha essa porta. **Isso é nível acima do que a maioria entrega.**

## 2.2 Herança — `extends` + `super`

De `FanVerse/src/livros/LivroDigital.java`:

```

public class LivroDigital extends Livro {
    private double tamanhoArquivo;

    public LivroDigital(String titulo, String autor, int ano, double tamanhoArquivo) {
        super(titulo, autor, ano);    // ← PRIMEIRA linha, obrigatoriamente
        setTamanhoArquivo(tamanhoArquivo);
    }
}

```

**Três regras de prova:**

1. `super(...)` tem que ser a **primeira instrução** do construtor.
2. Se você **não** escrever `super(...)`, o Java insere `super()` implícito. Se a superclasse **não tiver** construtor sem argumentos → **erro de compilação**.
3. Java **não tem herança múltipla de classes**. Uma classe estende uma só. Para “herdar” de várias fontes, usa-se `interface`.

## 2.3 Polimorfismo — as duas formas

**Sobrescrita (*overriding*)** — mesma assinatura, comportamento diferente. De `Livro` e `LivroDigital`:

```

// Livro.java
public void apresentarDados() {
    exibirDadosBasicos();
}

// LivroDigital.java
@Override
public void apresentarDados() {
    exibirDadosBasicos();
    System.out.println("Tipo: Livro Digital");
}

```

```

    System.out.println("Tamanho do arquivo: " + tamanhoArquivo + " MB");
}

```

Isso permite o polimorfismo em ação:

```

Livro l = new LivroDigital("Titulo", "Autor", 2024, 5.2);
l.apresentarDados(); // chama a versão de LivroDigital

```

**A pergunta clássica de prova:** o tipo da *variável* é `Livro`, mas o método executado é o de `LivroDigital`. Isso se chama **ligação tardia** (*late binding*) — quem decide é o tipo do **objeto** em tempo de execução, não o da variável.

**Sobrecarga** (*overloading*) — mesmo nome, parâmetros diferentes. Você já usa, em `Livro.java`:

```

public void exibirMensagem() { ... }
public void exibirMensagem(String mensagem) { ... }

```

|                 | Sobrescrita (override)   | Sobrecarga (overload)                     |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Onde            | Entre classe mãe e filha | Na <b>mesma</b> classe (ou herdada)       |
| Assinatura      | <b>Idêntica</b>          | <b>Diferente</b> (tipo/qtd de parâmetros) |
| Decidido em     | <b>Execução</b>          | <b>Compilação</b>                         |
| Tipo de retorno | Igual (ou covariante)    | Pode mudar                                |
| @Override       | Sim                      | Não                                       |

Mudar **só o tipo de retorno** não é sobrecarga — é erro de compilação.

## 2.4 Abstração — o seu buraco nº 1

`abstract` aparece em **zero** dos seus 103 arquivos. E há um caso onde ela deveria estar. De `Java-activities/ATV 11/DELTA/Forma.java`:

```

public class Forma { // + deveria ser abstract
    public double calcularArea() {
        return 0.0; // + "área zero" não existe
    }
}

```

O problema concreto: `new Forma("qualquer")` compila e devolve um objeto com área 0. Uma “forma genérica” não é uma coisa que existe no mundo. Corrigido:

```

public abstract class Forma {
    private String nome;

    public Forma(String nome) { this.nome = nome; }

    public abstract double calcularArea(); // sem corpo: obriga a subclasse

    public void apresentarDados() {
        System.out.println("Forma: " + nome);
        System.out.println("Area: " + calcularArea()); // polimorfismo
    }
}

```

O que isso ganha:

| Antes                                                                                   | Depois                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>new Forma(...)</code> compila                                                     | <code>new Forma(...)</code> → <b>erro de compilação</b>    |
| Subclasse pode esquecer de sobrescrever <code>calcularArea()</code> mente (retorna 0.0) | Compilador <b>obriga</b><br>Não existe implementação falsa |

O mesmo vale para `ATV 11/OMEGA/Animal.java` e `ATV 12/NOVEMBER/Animal.java`: `emitirSom()` imprimindo “*O animal emitiu um som*” é o mesmo sintoma.

### 3. Classe abstrata vs. interface

Você tem **1 interface** no total — `Alugavel`, em `projeto_analise_algoritmos`:

```
public interface Alugavel {
    double calcularValorDiaria();
    boolean isDisponivel();
    String getDescricao();
}
```

E `Carro` implements `Alugavel`. Isso está **certo** e é o seu melhor código de abstração. Só está subutilizado.

#### A tabela que cai em prova

|                        | abstract class        | interface                                               |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Herança múltipla       | Uma só                | Várias (implements A, B, C)                             |
| Atributos de instância | Sim                   | Só <code>public static final</code>                     |
| Construtor             | Sim                   | Não                                                     |
| Métodos com corpo      | Sim                   | Só <code>default</code> / <code>static</code> (Java 8+) |
| Métodos sem corpo      | <code>abstract</code> | (padrão)                                                |
| Modificadores          | Qualquer              | Métodos são <code>public</code> implicitamente          |
| Instanciar direto      |                       |                                                         |

#### Como escolher

- “**É UM**” com estado e código compartilhado → **classe abstrata**. `LivroDigital` é **um** `Livro`.
- “**CONSEGUE FAZER**” / capacidade → **interface**. `Carro` **consegue ser** alugado (`Alugavel`).

Uma classe pode fazer as duas coisas:

```
public class Carro extends Veiculo implements Alugavel, Comparable<Carro> {
```

#### Onde aplicar no FanVerse

`Livro` é a candidata perfeita:

```
public abstract class Livro {
    public abstract double calcularPreco(); // digital e físico cobram diferente
    public abstract String getFormato();
}
```

E uma interface para o que não é hierarquia:

```
public interface Emprestavel {
    boolean estaDisponivel();
    void emprestar(Usuario u);
    void devolver();
}
```

LivroFisico implements Emprestavel — mas LivroDigital não, porque e-book não é emprestado do mesmo jeito. **Interface separa capacidade de hierarquia.**

#### 4. Composição — você usa e talvez não saiba o nome

De Livro.java:

```
private Codigolivro codigolivro;          // Livro TEM-UM Codigolivro
```

De Colecao.java:

```
private List<Livro> livros;                // Colecao TEM-VÁRIOS Livro
```

| Relação             | Palavra-chave | Exemplo seu                |
|---------------------|---------------|----------------------------|
| É UM (herança)      | extends       | LivroDigital extends Livro |
| TEM UM (composição) | atributo      | Livro tem Codigolivro      |

**A regra que o mercado usa:** *prefira composição a herança*. Herança acopla forte — mudar a mãe quebra todas as filhas. O teste: se você não consegue dizer “X é um Y” em voz alta sem soar estranho, use composição.

#### 5. static e final

Você usa os dois corretamente. De FanVerse/src/compras/Compra.java:

```
private static int contador = 1;          // compartilhado por TODAS as instâncias
```

De locadora/Locadora.java:

```
private static final double[] TABELA_PRECOS = {90.0, 130.0, 180.0};
```

| Modificador | Em atributo                 | Em método                    | Em classe              |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| static      | Um valor para toda a classe | Chamado sem objeto           | Só classe aninhada     |
| final       | Constante, não reatribui    | <b>Não pode sobrescrever</b> | <b>Não pode herdar</b> |

**Pegadinha clássica:** final num objeto trava a **referência**, não o conteúdo. `private final List<Livro> livros = new ArrayList<>();` ainda aceita `livros.add(...)`. O que não dá é `livros = outraLista;`. Seu `TABELA_PRECOS` é final mas os valores do array **podem** ser trocados — `TABELA_PRECOS[0] = 999;` compila.

## 6. Exceções — seu buraco nº 2

Você tem **8 arquivos** que **lançam** exceção e **zero** que **capturam**:


```
// Livro.java - você lança
throw new IllegalArgumentException("O título do livro não pode ficar vazio.");
```

Mas em nenhum lugar existe `try/catch`. Na prática, um título vazio **derruba o programa** com `stack trace`.

### O que falta

```
try {
    Livro l = new Livro("", "Autor", 2024);
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.out.println("Erro ao criar livro: " + e.getMessage());
} finally {
    System.out.println("Sempre executa - ideal para fechar recurso.");
}
```

### A hierarquia (cai em prova)



|                         | Checked                   | Unchecked                                      |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Exemplos                | IOException, SQLException | IllegalArgumentException, NullPointerException |
| Herda de                | Exception                 | RuntimeException                               |
| Compilador exige tratar | Sim                       | Não                                            |
| Significa               | Falha externa previsível  | Erro de programação                            |

Suas `IllegalArgumentException` e `IndexOutOfBoundsException` são **unchecked** — por isso compilam sem `try/catch`. Está correto: validação de argumento é `unchecked` por convenção. Mas o **Principal** deveria capturá-las para o programa não morrer.

**Ordem dos `catch`:** do mais específico para o mais genérico. Se `catch (Exception e)` vier primeiro, os seguintes viram código inalcançável e não compilam.

## 7. `equals` e `hashCode` — um bug real no seu código

**Zero ocorrências nos dois repositórios.** Isso não é só teoria: cria um bug silencioso em `Colecao.java`.

```
public boolean removerLivro(Livro livro) {
    return livros.remove(livro);    // usa equals() internamente
}
```

Sem `equals()` sobrescrito, o Java usa o de `Object`, que compara **endereço de memória**. Logo:

```
Colecao c = new Colecao("Serie", "desc", "autor");
c.adicionarLivro(new Livro("Duna", "Herbert", 1965));

// tenta remover um livro "igual"
boolean removeu = c.removerLivro(new Livro("Duna", "Herbert", 1965));
// removeu == false + e a coleção continua com 1 livro
```

Dois objetos com exatamente os mesmos dados não são considerados iguais. O método falha em silêncio, sem exceção, e o `removerLivro` só funciona se você passar *a mesma referência* que adicionou.

### A correção

```
@Override
public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
    Livro outro = (Livro) o;
    return ano == outro.ano
        && Objects.equals(titulo, outro.titulo)
        && Objects.equals(autor, outro.autor);
}

@Override
public int hashCode() {
    return Objects.hash(titulo, autor, ano);
}
```

### O contrato (isto cai em prova)

1. Se `a.equals(b)` é true, então `a.hashCode() == b.hashCode()` é obrigatório.
2. A recíproca **não** vale: hash igual não obriga equals igual (colisão).
3. **Sobrescreveu equals sem hashCode → quebra HashMap e HashSet.** O objeto “some” dentro da coleção: você insere e `contains()` devolve false.

Este é, em conteúdo de prova, o assunto que mais separa quem estudou de quem decorou. E no seu caso tem consequência prática imediata.

## 8. Modificadores de acesso

Você usa `protected` em **1 arquivo só** — e o uso está certo. De `Livro.java`:

```
protected void exibirDadosBasicos() {
    System.out.println("Título: " + titulo);
    // ...
}
```

É exatamente o caso de uso: método que **as filhas usam** (`LivroDigital` e `LivroFisico` chamam) mas que **não é API pública** da classe.

---

| Modificador          | Mesma classe | Mesmo pacote | Subclasse (outro pacote) | Qualquer um |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|
| <code>private</code> |              |              |                          |             |

| Modificador | Mesma classe | Mesmo pacote | Subclasse (outro pacote) | Qualquer um |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|
| (padrão)    |              |              |                          |             |
| protected   |              |              |                          |             |
| public      |              |              |                          |             |

**Regra de ouro:** comece tudo `private`. Só abra quando houver necessidade real. Campo `public` em prova de LPOO é desconto de nota quase automático.

## 9. O que falta no seu repertório

### 9.1 enum — zero usos

Você tem status de compra como texto. Com `enum` fica seguro:

```
public enum StatusCompra {
    PENDENTE("Aguardando pagamento"),
    PAGA("Pagamento confirmado"),
    CANCELADA("Compra cancelada");

    private final String descricao;

    StatusCompra(String descricao) { this.descricao = descricao; }

    public String getDescricao() { return descricao; }
}
```

Ganho: `String` aceita "pgaa" com erro de digitação; `enum` **não compila** se o valor não existir.

### 9.2 instanceof e pattern matching — zero usos

```
// Forma antiga
if (livro instanceof LivroDigital) {
    LivroDigital ld = (LivroDigital) livro;
    ld.baixar();
}

// Java 16+ - pattern matching, mais limpo
if (livro instanceof LivroDigital ld) {
    ld.baixar();
}
```

Mas: **muito instanceof é sinal de polimorfismo mal feito**. Se você está testando o tipo para decidir o comportamento, provavelmente o comportamento deveria ser um método sobrescrito.

### 9.3 Coleções além de ArrayList

| Interface | Implementação | Quando usar                    |
|-----------|---------------|--------------------------------|
| List      | ArrayList     | Ordem importa, aceita repetido |

| Interface | Implementação | Quando usar                                        |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Set       | HashSet       | <b>Sem repetição</b> (precisa de equals/hashCode!) |
| Map       | HashMap       | Busca por chave — Map<String, Livro> por ISBN      |
| Queue     | LinkedList    | Fila de espera de empréstimo                       |

Seu Colecao.procurarLivroPorTitulo() percorre a lista inteira — O(n). Com Map<String, Livro> viraria O(1).

## 10. Mapa: onde cada conceito está no seu código

| Conceito                              | Arquivo                                 | Repositório     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Encapsulamento com validação          | src/livros/Livro.java                   | FanVerse        |
| Herança + super(...)                  | src/livros/LivroDigital.java            | FanVerse        |
| Sobrescrita (@Override)               | src/livros/LivroFisico.java             | FanVerse        |
| Sobrecarga                            | Livro.exibirMensagem()                  | FanVerse        |
| Composição                            | Livro → CodigoLivro                     | FanVerse        |
| Coleção encapsulada                   | Colecao.getLivros()                     | FanVerse        |
| Depreciação e migração                | biblioteca/Compra.java<br>(@Deprecated) | FanVerse        |
| <b>Interface</b>                      | locadora/Alugavel.java                  | Java-activities |
| static final (constante)              | locadora/Locadora.java                  | Java-activities |
| Campos final                          | locadora/Carro.java                     | Java-activities |
| Hierarquia de funcionários            | ATV 6/ALFA/                             | Java-activities |
| Hierarquia de contas                  | ATV 10/GOLF/                            | Java-activities |
| Polimorfismo com formas               | ATV 11/DELTA/                           | Java-activities |
| Polimorfismo com animais              | ATV 11/OMEGA/, ATV<br>12/NOVEMBER/      | Java-activities |
| Camadas<br>(model/service/controller) | Java_Outras_Coisas/biblioteca/          | Java-activities |

**Detalhe que merece crédito:** em biblioteca/Compra.java você marcou a classe antiga como @Deprecated e fez ela estender a nova (compras.Compra) em vez de apagar. Isso é **estratégia de migração sem quebrar código existente** — não é conteúdo de primeiro semestre.

## 11. Questões típicas de prova, com resposta

**1. Diferença entre sobrecarga e sobrescrita?** Sobrecarga: mesmo nome, **parâmetros diferentes**, mesma classe, resolvido em **compilação**. Sobrescrita: **mesma assinatura**, classe filha, resolvido em **execução**.

**2. Pode instanciar classe abstrata?** Não. Mas pode ter construtor (chamado via super() pela filha) e pode ter referência do tipo abstrato apontando para objeto concreto.

**3. Classe abstrata pode não ter método abstrato?** Pode. Basta abstract na declaração para impedir instanciação.

4. **Interface pode ter método com corpo?** Desde o Java 8, sim: `default` e `static`. Desde o 9, também `private`.
5. **Para que serve `super`?** Duas coisas: `super(...)` chama o construtor da mãe (1ª linha); `super.metodo()` chama a versão da mãe de um método sobrescrito.
6. **O que acontece se eu sobrescrever `equals` sem `hashCode`?** Quebra `HashMap/HashSet`: o objeto vai para um balde diferente e some. **Contrato violado.**
7. **`final` em classe, método e atributo?** Classe: não pode ser herdada. Método: não pode ser sobrescrito. Atributo: não pode ser reatribuído (mas o objeto apontado ainda muda por dentro).
8. **Java tem herança múltipla?** De classe, não. De interface, sim (`implements A, B`). Evita o problema do diamante.
9. **Diferença entre `checked` e `unchecked`?** `Checked` herda de `Exception`: o compilador **obriga** tratar. `Unchecked` herda de `RuntimeException`: erro de programação, não obriga.
10. **O que é *ligação tardia*?** A decisão de qual versão do método executar acontece em **tempo de execução**, pelo tipo do objeto, não pelo tipo da variável. É o motor do polimorfismo.
- 

## 12. Plano de estudo — o caminho mais curto

Na ordem de retorno por hora investida:

1. **`abstract`** (1 h) — transforme `Forma` e `Animal` em abstratas nas ATV 11 e 12. Você já tem o código; é trocar 3 linhas e sentir o compilador cobrar.
2. **`equals/hashCode`** (1 h) — implemente em `Livro` e escreva o teste que remove um livro “igual” da `Colecao`. Veja falhar antes, passar depois.
3. **`try/catch`** (1 h) — envolva as chamadas do `Principal` do `FanVerse`. É o pilar que falta completo.
4. **Interface** (1 h) — crie `Emprestavel` no `FanVerse` e faça só `LivroFisico` implementar. Sinta a diferença entre hierarquia e capacidade.
5. **`enum`** (30 min) — troque o status da `Compra` por `enum`.

Depois desses cinco, não sobra buraco conceitual de LPOO no seu código.

---

## 13. Leitura de fonte

| Assunto                         | Fonte                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tutorial oficial de OO          | <a href="#">Oracle — Object-Oriented Programming Concepts</a> |
| Classes abstratas               | <a href="#">Oracle — Abstract Methods and Classes</a>         |
| Interfaces                      | <a href="#">Oracle — Interfaces</a>                           |
| Contrato de <code>equals</code> | <a href="#">Javadoc — <code>Object.equals</code></a>          |
| Exceções                        | <a href="#">Oracle — Exceptions</a>                           |
| Coleções                        | <a href="#">Oracle — Collections Framework</a>                |

## Revisão — Álgebra Booleana e Mapa de Karnaugh

**Disciplina:** Sistemas Digitais **Material de origem:** slides Álgebra Booleana (79 lâminas) e Mapa de Karnaugh (78 lâminas) **O que este documento é:** a matéria dos dois conjuntos de slides reorganizada em

ordem de estudo, com **todos os exercícios propostos resolvidos**, os erros dos slides conferidos, e um simulado com gabarito no fim.

**Convenção de notação usada aqui.** Os slides usam a barra sobre a variável para complemento. Em texto corrido a barra não sobrevive, então uso o **apóstrofo**:  $A'$  lê-se “A barrado” / “não A”. Quando a barra cobre mais de uma variável, uso parênteses:  $(AB)'$  é a barra longa sobre  $AB$  — que **não** é a mesma coisa que  $A'B'$ . Essa distinção é o centro do teorema de DeMorgan, então vale prestar atenção nela desde já.

---

## Índice

| #     | Parte | Assunto                                                          |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1–2   | I     | Por que $1 + 1 = 1$ ; booleano não é binário                     |
| 3     | I     | Aritmética booleana: OR é soma, AND é produto                    |
| 4–5   | I     | As 8 identidades, complemento duplo e as 3 propriedades          |
| 6     | I     | As regras exclusivas da álgebra booleana                         |
| 7     | I     | XOR — a porta que não tem equivalente algébrico                  |
| 8     | I     | Teoremas de DeMorgan e a arte de quebrar barras                  |
| 9–10  | I     | Tabela-verdade $\rightarrow$ expressão: SOP e POS; o incinerador |
| 11–12 | II    | De Venn ao K-map; código Gray                                    |
| 13–15 | II    | Agrupamento, bordas e cantos                                     |
| 16–17 | II    | Maxtermos (POS) e <i>don't care</i>                              |
| 18    | —     | Erros e pegadinhas conferidos                                    |
| 19    | —     | Exercícios dos slides, resolvidos                                |
| 20    | —     | Simulado + gabarito                                              |

---

## PARTE I — ÁLGEBRA BOOLEANA

### 1. A ideia central: as “leis” dependem da definição de número

Isto é o fio condutor dos primeiros 14 slides e cai em prova como pergunta conceitual.

A afirmação  $3 + 4 = 7$  parece uma verdade absoluta, mas só é verdade **dentro do escopo dos números reais**. Se você anda 3 m para o norte e 4 m para o leste, a distância em linha reta ao ponto inicial é 5 m, não 7 — porque grandezas com direção somam como vetores, não como escalares. As regras da aritmética não foram quebradas; o que mudou foi **o conjunto sobre o qual elas operam**.

O mesmo vale na lógica. Aristóteles fundou um sistema com apenas dois valores de verdade (verdadeiro/falso), e desse recorte bivalente saem as quatro leis clássicas:

1. **Lei da Identidade** —  $A$  é  $A$
2. **Lei da Não Contradição** —  $A$  não é não- $A$
3. **Lei do Terceiro Excluído** — ou  $A$ , ou não- $A$
4. **Lei da Inferência Racional**

Essas leis valem *onde uma proposição só pode ter um de dois valores*. Na **lógica fuzzy** (multivalorada), onde uma proposição é verdadeira “em certo grau”, a Lei da Não Contradição deixa de valer — e não há escândalo nenhum nisso, porque o escopo é outro.

**George Boole** (1815–1864) deu forma simbólica ao sistema de Aristóteles no tratado de 1854 “*Uma Investigação sobre as Leis do Pensamento*”. **Claude Shannon**, do MIT, na tese de 1938 “*Análise Simbólica de Circuitos de Relés e Comutação*”, percebeu que essa álgebra descrevia exatamente circuitos liga-desliga — e foi isso que transformou um trabalho de filosofia matemática na ferramenta de projeto de todo circuito digital que existe.

**Conclusão que cai em prova:**  $1 + 1 = 1$  não contradiz nada. No mundo booleano só existem 1 e 0. A soma  $1 + 1$  certamente não é 0, logo — **por eliminação** — é 1.

## 2. Números booleanos não são números binários

Esta é a confusão mais comum e a mais fácil de cobrar.

|          | Booleano                                        | Binário                                           |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| O que é  | um <b>sistema matemático</b> distinto dos reais | uma <b>notação alternativa</b> para números reais |
| Tamanho  | sempre <b>1 bit</b>                             | vários bits, ponderados por posição               |
| 10011    | não existe                                      | vale dezenove                                     |
| Símbolos | 1 e 0                                           | 1 e 0                                             |

Os dois se confundem porque usam os mesmos dois símbolos. Mas o número binário 10011 não tem lugar no mundo booleano, assim como 2 ou 32 não têm.

## 3. Aritmética booleana

### 3.1 Adição = porta OR

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1 \quad \leftarrow \text{a que confunde}$$

Não importa quantos termos:  $1 + 1 + 1 + 1 = 1$ . É exatamente a tabela-verdade de um OR.

### 3.2 Multiplicação = porta AND

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

Idêntica à multiplicação dos reais: qualquer coisa vezes 0 é 0; qualquer coisa vezes 1 fica inalterada. É a tabela-verdade de um AND.

### 3.3 O que não existe

- **Não existe subtração.** Subtrair implica números negativos ( $5 - 3 = 5 + (-3)$ ), e quantidades negativas são proibidas no mundo booleano.
- **Não existe divisão**, porque divisão é subtração composta — do mesmo jeito que multiplicação é adição composta.

### 3.4 Variáveis e complemento

- Variáveis booleanas são **sempre letras MAIÚSCULAS**, nunca minúsculas (ao contrário da álgebra “normal”).
- Toda variável tem um **complemento**: se  $A = 0$ , então  $A' = 1$ .

## 4. As oito identidades (+ complemento duplo)

Identidade = afirmação verdadeira para **todos** os valores possíveis da variável.

### Aditivas (OR)

| Identidade                 | Por quê                                                | Leitura em circuito                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $A + 0 = A$<br>$A + 1 = 1$ | igual à álgebra normal<br><b>exclusiva do booleano</b> | entrada em 0 não faz nada<br>o 1 <i>sobrepõe</i> A e trava a saída em 1 |
| $A + A = A$                | não existe “2A”                                        | ligar as duas entradas de um OR no mesmo sinal                          |
| $A + A' = 1$               | um dos dois é 1, e algo + 1 = 1                        | variável com seu próprio complemento                                    |

### Multiplicativas (AND)

| Identidade        | Por quê                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| $A \times 0 = 0$  | igual à álgebra normal                                     |
| $A \times 1 = A$  | igual à álgebra normal                                     |
| $A \times A = A$  | não existe “A <sup>2</sup> ” (quadrado implica o número 2) |
| $A \times A' = 0$ | um dos dois é 0, e algo $\times 0 = 0$                     |

### Complemento duplo

$A'' = A$  — complementar duas vezes (ou qualquer número **par** de vezes) devolve o valor original. É análogo à negação nos reais: um número par de trocas de sinal se cancela.

## 5. As três propriedades algébricas

Estas **são iguais** às da álgebra normal — é por isso que a manipulação algébrica funciona.

| Propriedade  | Adição              | Multiplicação        |
|--------------|---------------------|----------------------|
| Comutativa   | $A + B = B + A$     | $AB = BA$            |
| Associativa  | $(A+B)+C = A+(B+C)$ | $(AB)C = A(BC)$      |
| Distributiva | —                   | $A(B + C) = AB + AC$ |

A distributiva lida nos dois sentidos: **expandir** um produto de soma, e — de trás para frente — **fatorar** termos de uma soma-de-produtos. Fatorar é o movimento que mais simplifica na prática.

## 6. As regras exclusivas da álgebra booleana

Estas **não têm equivalente** nos reais. São as que fazem a simplificação acontecer.

| Regra                 | Nome                             | Prova                                              |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| $A + AB = A$          | absorção                         | $A + AB = A(1 + B) = A \times 1 = A$               |
| $A + A'B = A + B$     | —                                | $A + A'B = (A + A')(A + B) = 1 \times (A+B) = A+B$ |
| $(A+B)(A+C) = A + BC$ | dual da distributiva (forma POS) | expandir e absorver                                |

### 6.1 A parte difícil: reconhecer a forma padrão

O obstáculo real não é decorar as regras — é **enxergá-las em expressões que não estão na forma padrão**. Exemplo dos slides:  $ABC + 1$  também se reduz a 1, pela identidade  $A + 1 = 1$ , porque o “A” da forma padrão pode representar o termo inteiro  $ABC$ .

### 6.2 Às vezes é preciso “dessimplificar” primeiro

Um movimento contraintuitivo e cobrado: usar  $A + AB = A$  **ao contrário**, transformando um A solto em  $A + AB$  para criar um termo que depois se cancela com outro.

Parece um passo para trás, mas é o mesmo tipo de sacrifício calculado de uma partida de xadrez: saber **quando** dar esse passo é a parte artística da álgebra.

## 7. XOR — a porta sem equivalente algébrico

Falta um elemento no conjunto de operações booleanas: o **OU-exclusivo**.

- OR = adição booleana
- AND = multiplicação booleana
- NOT = complementação
- **XOR = nada**. Não há operação booleana direta equivalente.

Existe símbolo de porta, mas ele quase nunca aparece em expressões booleanas, justamente porque as identidades, leis e regras de simplificação **não se aplicam a ele**.

A saída é reescrever XOR em termos de OR e AND:

$$A (+) B = A'B + AB'$$

**Uso prático (isto cai em prova):** qualquer expressão na forma  $A'B + AB'$  — duas portas AND alimentando um OR — pode ser substituída por **uma única porta XOR**. Isso é redução de 3 portas para 1.

## 8. Teoremas de DeMorgan

### 8.1 O enunciado

DeMorgan trata de **complementação de grupo**: o complemento de um *conjunto* de termos, representado por uma barra longa sobre mais de uma variável.

$$\begin{array}{ll} (AB)' = A' + B' & \text{NAND} = \text{Negative-OR} \\ (A+B)' = A'B' & \text{NOR} = \text{Negative-AND} \end{array}$$

Em linguagem de portas: **inverter a saída de uma porta dá a mesma função que a porta do tipo oposto (AND OR) com as entradas invertidas.**

Tabela-verdade que prova o primeiro caso (está no slide 46):

| A | B | $(AB)'$ | $A' + B'$ |
|---|---|---------|-----------|
| 0 | 0 | 1       | 1         |
| 0 | 1 | 1       | 1         |
| 1 | 0 | 1       | 1         |
| 1 | 1 | 0       | 0         |

## 8.2 A barra é um símbolo de AGRUPAMENTO

$(AB)'$  **não é igual a**  $A'B'$ .

A barra longa, sozinha, já age como parêntese quando cobre mais de uma variável. Como o apóstrofo não se estende sobre duas variáveis, usamos parênteses para marcar que ele se aplica ao termo inteiro. Isso muda profundamente como a expressão é avaliada.

## 8.3 O procedimento: quebrar a barra

Pense o teorema como **quebrar uma barra longa**:

Quando uma barra longa é quebrada, **a operação diretamente abaixo da quebra** muda de adição para multiplicação (ou vice-versa), e os pedaços da barra permanecem sobre as variáveis individuais.

**As três regras de ouro:**

1. Quando há várias “camadas” de barras, **quebre uma barra por vez.**
2. Geralmente é mais fácil começar pela **barra mais longa (mais acima).**
3. **NUNCA quebre duas barras num único passo.** Quebrar *uma* barra em **mais de um lugar** ao mesmo tempo é legítimo; quebrar *duas barras diferentes* no mesmo passo, não. Confundir as duas coisas é o erro mais frequente e leva a resultado errado.

**Exemplo trabalhado (slide 50):** reduzir  $(A + (BC)')'$ .

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| $(A + (BC)')'$        | barra mais longa cobre tudo        |
| $= A' \cdot ((BC)')'$ | quebrou a de cima: + virou ·       |
| $= A' \cdot BC$       | complemento duplo: $((BC)')' = BC$ |
| $= A'BC$              |                                    |

Circuito final: **uma porta AND de três entradas com a entrada A invertida.**

## 8.4 Fecho de DeMorgan

- NAND Negative-OR; NOR Negative-AND.
- Ao quebrar, a operação sob a quebra se inverte; os pedaços da barra ficam sobre os termos.
- Comece pela barra mais externa. **Jamais duas barras num passo.**
- Barras são agrupamento: ao quebrar, os termos abaixo **continuam agrupados** — use parênteses para não mudar a precedência.

## 9. Da tabela-verdade para a expressão: SOP e POS

O projeto de um circuito digital quase sempre começa com uma **tabela-verdade** descrevendo o que o circuito deve fazer. Existem dois procedimentos mecânicos para sair dela.

### 9.1 Soma de Produtos (SOP — *Sum-Of-Products*)

Um **somatório de termos**, cada termo sendo um **produto** de variáveis. Exemplo:  $ABC + BC + DF$ .

#### Procedimento:

1. Olhe as linhas da tabela cuja saída é **1**.
2. Para cada uma, escreva o **termo produto** que vale 1 exatamente naquela combinação. (variável = 1 entra direto; variável = 0 entra complementada)
3. **Some** todos os termos produto.

Exemplo: na linha  $A=0, B=1, C=1$ , o termo é  $A'BC$ .

**Implementação:** um conjunto de portas **AND** (os produtos) alimentando **uma única porta OR** (a soma).

### 9.2 Produto de Somas (POS — *Product-Of-Sums*)

Um **produto de termos soma**. Exemplo:  $(A+B)(C+D)$ .

#### Procedimento:

1. Olhe as linhas cuja saída é **0**.
2. Para cada uma, escreva o **termo soma** que vale 0 exatamente naquela combinação. (variável = 0 entra direto; variável = 1 entra complementada — é o **inverso** do SOP)
3. **Multiplique** todos os termos soma.

Exemplo: na linha  $A=0, B=0, C=0$ , o termo é  $(A+B+C)$ .

**Implementação:** um conjunto de portas **OR** (as somas) alimentando **uma única porta AND** (o produto).

### 9.3 Qual escolher

**Aquele que tiver menos linhas.** Se a tabela tem muitos 1 e poucos 0, o POS sai com menos termos; se tem poucos 1, o SOP sai menor. Os dois descrevem a mesma função.

## 10. O exemplo completo: incinerador de resíduos tóxicos

Este exemplo atravessa os dois conjuntos de slides — é o caso que amarra a matéria.

**O problema.** Um incinerador neutraliza resíduos tóxicos (inclusive lixo médico com vírus e bactérias) pelo calor intenso da chama. Enquanto há chama, é seguro injetar resíduo. Se a chama apagar, o resíduo sai pelo exaustor **sem ser neutralizado** e vira ameaça à saúde de quem estiver perto. É preciso detectar a chama e só liberar a válvula com chama “comprovada”.

**Redundância.** Pelo risco, usam-se **três sensores**, cada um com contato normalmente aberto (aberto sem chama, fechado com chama).

### 10.1 Primeira tentativa: lógica “todos os três” (AND)

Abrir a válvula **se e somente se** os três sensores detectarem chama.

Saída =  $ABC$  — uma porta AND de 3 entradas.

- **Por que não “qualquer um dos três” (OR)?** Porque anularia o propósito da redundância: se um sensor falhar indicando chama falsamente, o sistema se comporta igual a um sistema de sensor único com o mesmo defeito.

- **Vantagem do AND:** um único sensor com falha “alta” não consegue manter a válvula aberta. Seriam necessárias três falhas iguais — cenário altamente improvável.
- **Desvantagem do AND:** se um sensor falhar indicando **ausência** de chama havendo chama boa, a válvula fecha desnecessariamente — perda de tempo de produção e desperdício de combustível (mantendo fogo que não incinera nada).

## 10.2 Solução: lógica “dois de três”

Abrir a válvula se **pelo menos dois** dos três sensores indicarem boa chama. Atende às duas necessidades: tolera uma falha “baixa” sem desligar, e mantém a redundância contra falha “alta”.

**Tabela-verdade:**

| A | B | C | Boa chama | Falha de sensor |
|---|---|---|-----------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0         | 0               |
| 0 | 0 | 1 | 0         | 1               |
| 0 | 1 | 0 | 0         | 1               |
| 0 | 1 | 1 | 1         | 1               |
| 1 | 0 | 0 | 0         | 1               |
| 1 | 0 | 1 | 1         | 1               |
| 1 | 1 | 0 | 1         | 1               |
| 1 | 1 | 1 | 1         | 0               |

**SOP direto das quatro linhas com saída 1:**

$$\text{Saída} = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

**Simplificação** (usando  $A + A = A$  para reaproveitar ABC três vezes):

$$\begin{aligned} &= (A'BC + ABC) + (AB'C + ABC) + (ABC' + ABC) \\ &= BC(A' + A) + AC(B' + B) + AB(C' + C) \\ &= BC + AC + AB \end{aligned}$$

**Resultado:**  $\text{Saída} = AB + BC + AC$  — três portas AND de 2 entradas alimentando um OR de 3 entradas, em vez de quatro AND de 3 entradas. (Esta é a clássica **função maioria**.)

## 10.3 O detector de falha de sensor (POS)

Se o incinerador está desligado (sem chama) e um ou mais sensores ainda indicam chama — combinações 001, 010, 011, 100, 101, 110 — há **problema definitivo de sensor**. O circuito de falha acusa sempre que os sensores **discordam**.

Saída 0 só em duas linhas: 000 (todos concordam: sem chama) e 111 (todos concordam: com chama). Como há poucos zeros, o **POS** é o caminho econômico:

$$\text{Falha} = (A + B + C) \cdot (A' + B' + C')$$

Duas portas OR de 3 entradas alimentando um AND de 2 entradas.

# PARTE II — MAPA DE KARNAUGH

## 11. Por que o K-map existe

| nº de variáveis | ferramenta mais rápida                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1–2             | álgebra booleana                                         |
| 3               | ainda usável na álgebra, mas já mais lento               |
| 4+              | <b>mapa de Karnaugh</b> — a álgebra vira trabalho braçal |

**Maurice Karnaugh** (1924–2022), engenheiro de telecomunicações, criou o mapa nos **Bell Labs em 1953**, projetando circuitos de comutação telefônica com lógica digital.

“Simplificar” aqui tem definição operacional de custo: **o menor número de portas, com o menor número de entradas por porta**. Menos componentes = maior velocidade (menos atraso de propagação), menor consumo, menor custo, maior confiabilidade.

## 12. A ponte: diagramas de Venn → K-map

Um **conjunto** é uma coleção de objetos dentro de um universo. Adotando OR/AND no lugar de união/interseção (terminologia da eletrônica digital), há quatro relações possíveis entre dois conjuntos:

| caso                     | exemplo                           | significado          |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| disjuntos                | $A=\{1,2,3,4\}$ , $B=\{5,6,7,8\}$ | nada em comum        |
| A contido em B           | $A=\{1,2\}$ , $B=\{1,...,8\}$     | A é subconjunto de B |
| coincidentes             | $A=\{1,2,3,4\}$ , $B=\{1,2,3,4\}$ | A e B idênticos      |
| parcialmente sobrepostos | $A=\{1,2,3,4\}$ , $B=\{3,4,5,6\}$ | o caso interessante  |

### Traduzindo para booleano:

- toda a área hachurada (qualquer hachura) =  $A + B$  (OR)
- só a área com hachura dupla =  $AB$  (AND)
- fora da região = complemento

**Aviso importante dos slides:** *diagramas de Venn não provam nada formalmente*. Para prova formal é preciso álgebra booleana. Venn serve para **verificação e visualização** — foi assim que os slides visualizaram DeMorgan mostrando que  $(A + B')'$  e  $AB'$  ocupam exatamente a mesma região.

**A transformação:** o círculo A é expandido até preencher o universo retangular, depois vira um retângulo. O que sobra fora é  $A'$ . Fazendo o mesmo com B e sobrepondo, cada célula da grade resultante é uma **interseção única** de variáveis. Em K-map **não se usa sombreamento** — escreve-se 0 ou 1 na célula.

Na forma final, os nomes das variáveis ficam junto à linha diagonal: a variável **acima** da diagonal é atribuída às **colunas**, a de **baixo**, às **linhas**. O 0 substitui a forma complementada, o 1 a forma direta.

**O K-map é uma tabela-verdade rearranjada.** As saídas da tabela correspondem **um-para-um** às células do mapa. Ambos, mais a lógica de relés, o diagrama de portas e a equação booleana, são **cinco descrições equivalentes** da mesma função — use a mais útil para a tarefa.

Um K-map de 3 variáveis tem  $2^3 = 8$  células; cada célula é identificada por um termo produto de 3 variáveis.

## 13. Código Gray: a razão de o mapa funcionar

A sequência no topo do mapa **não é binária** (00, 01, 10, 11). É **código Gray**:

00   01   11   10

**Por quê:** o código Gray muda **apenas um bit por vez** ao avançar na sequência. Isso garante que **células adjacentes diferem em exatamente uma variável** — que é precisamente a condição para  $X + X' = 1$  eliminar essa variável ao agrupar.

**Se você montar o mapa em ordem binária, todo o método desmorona.** Não é estética: é a propriedade que faz a simplificação funcionar. Esta é a pegadinha nº 1 do assunto.

Para mapas de 4 variáveis, basta copiar a sequência que está no topo do mapa de 3 variáveis para o **lado esquerdo** do mapa de 4.

## 14. Procedimento de simplificação (SOP / mintermos)

**Mintermo:** expressão booleana que resulta em **1 numa única célula** e 0 em todas as outras. É o comportamento do SOP.

**Os cinco passos:**

1. Escreva a expressão booleana do circuito original.
2. Transfira cada termo produto para o mapa (marque 1 nas células).
3. Forme grupos de células adjacentes.
4. Para cada grupo, escreva o termo produto.
5. Desenhe o diagrama lógico simplificado.

**Regras de agrupamento:**

| regra      | detalhe                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| adjacência | acima/abaixo/ao lado — <b>nunca na diagonal</b>                               |
| tamanho    | sempre <b>potência de 2</b> : 1, 2, 4, 8, 16                                  |
| o que fica | as variáveis <b>constantes</b> dentro do grupo                                |
| o que sai  | as variáveis que <b>mudam</b> dentro do grupo                                 |
| reutilizar | células <b>podem</b> pertencer a mais de um grupo — e isso é <b>desejável</b> |
| meta       | <b>menos grupos</b> e <b>grupos maiores</b> = resultado mais simples          |

Relação direta e útil de lembrar:

| tamanho do grupo (4 variáveis) | variáveis no termo  |
|--------------------------------|---------------------|
| 1 célula                       | 4                   |
| 2 células                      | 3                   |
| 4 células                      | 2                   |
| 8 células                      | 1                   |
| 16 células                     | nenhuma (saída = 1) |

**Sobre reutilizar células:** os slides trazem um exemplo em que existem duas respostas (“Saída” e “Saída Errada”) e avisam que **ambas são logicamente corretas** — os dois circuitos produzem a mesma saída. A diferença é que a primeira é a **solução de menor custo**. Reaproveitar um 1 já coberto para formar um grupo maior é exatamente o que baixa o custo.

## 15. As adjacências que não parecem adjacências

Este é o segundo grande tropeço. O mapa é uma superfície **enrolada**, não um retângulo plano.

| situação                 | visualização dos slides                                 | resultado                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| bordas esquerda/direita  | “enrole o mapa como um <b>cilindro</b> ”                | grupo de 4 com C' em comum    |
| bordas superior/inferior | enrole no outro eixo $\rightarrow$ 8 células adjacentes | grupo de 8 $\rightarrow$ B'   |
| <b>os 4 cantos</b>       | “dobre os cantos como um <b>guardanapo</b> ”            | grupo de 4 $\rightarrow$ B'D' |

No caso dos quatro cantos: B = 0 nas quatro células e D = 0 nas quatro células; A e C variam, então saem. Resultado: **Saída = B'D'** — um único termo, a partir de quatro mintermos espalhados pelas pontas do mapa.

### 15.1 Quando uma célula não agrupa com nada

Acontece com frequência em problemas reais. A célula solta **permanece como termo completo** na resposta. Exemplo dos slides: **Saída = B'C'D' + A'B'D' + ABCD** — o ABCD ficou inalterado porque não tinha vizinho.

### 15.2 Mais de uma solução de custo mínimo

Também é comum. Nos slides há dois casos em que duas coberturas diferentes dão **quatro termos produto de três variáveis cada** — ambas igualmente válidas, custo idêntico. A diferença vem só de como as células foram agrupadas; uma célula solta pode sair como ABC' ou ABD, à sua escolha. **Não existe resposta única**, e uma prova bem feita aceita qualquer uma das mínimas.

## 16. Maxtermos: a solução POS no mapa

Para toda solução SOP existe também uma **solução POS**, que pode ser mais útil dependendo da aplicação.

**Maxtermo:** expressão que resulta em **0 numa única célula** e 1 em todas as outras. É um único termo **soma** — por exemplo (A+B+C) aparece como um único 0 num mapa cheio de 1s.

### 16.1 Colocar um maxtermo no mapa

1. Identificar o termo **soma** a mapear.
2. Escrever o valor numérico binário correspondente.
3. **Formar o complemento.**
4. Usar o **complemento** como endereço para colocar um **0** no mapa.
5. Repetir para os demais maxtermos.

O passo 3 é o que todo mundo esquece. No SOP o endereço é direto; no POS é **complementado**. (A+B+C) vale 0 quando A=0, B=0, C=0  $\rightarrow$  binário 000; mas ao mapear um termo soma você **complementa as variáveis de entrada** para achar a célula certa.

### 16.2 Extrair a solução POS

1. Formar os **maiores grupos de 0s** possíveis, cobrindo todos os maxtermos. Grupos devem ser potências de 2.
2. Escrever o valor numérico binário do grupo.

3. **Complementar** esse valor.
4. Converter o valor complementado em um **termo soma**.
5. Repetir para os demais grupos. Cada grupo gera um termo soma do resultado POS.

**Relação tamanho → termo:** grupos maiores geram termos soma com **menos entradas**; menos grupos geram **menos termos soma**. No exemplo dos slides, três grupos → três termos soma: o grupo de 4 células dá um termo de 2 variáveis, e os dois grupos de 2 células dão termos de 3 variáveis.

### 16.3 SOP x POS lado a lado

|                          | SOP (mintermo)       | POS (maxtermo)       |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| olha as linhas com saída | <b>1</b>             | <b>0</b>             |
| marca no mapa            | <b>1</b>             | <b>0</b>             |
| endereço                 | <b>direto</b>        | <b>complementado</b> |
| agrupa                   | os 1s                | os 0s                |
| cada grupo vira          | termo <b>produto</b> | termo <b>soma</b>    |
| resultado                | soma de produtos     | produto de somas     |
| circuito                 | ANDs → um OR         | ORs → um AND         |

### 17. *Don't care* — a ferramenta de otimização

Algumas combinações de entrada **nunca vão ocorrer** ou o resultado delas é **irrelevante** (entradas inválidas). Em vez de atribuir arbitrariamente 0 ou 1 a essas entradas, marca-se **X** (“*don't care*”, tanto faz) na tabela-verdade e no mapa.

O X **não é um marcador passivo** — é elemento ativo de simplificação. Ele dá ao projetista a liberdade de tratá-lo como 0 **ou** como 1 durante a minimização.

**O critério é puramente estratégico:**

Inclua o X num grupo de 1s **se e somente se** isso permitir formar um grupo **maior** — transformar um par em quarteto, ou um quarteto em octeto.

Se o X não aumenta nenhum grupo, **deixe-o de fora**. Incluir X sem ganho só adiciona cobertura desnecessária.

### 18. Erros e pegadinhas — conferidos

#### 18.1 Os erros que estão nos próprios slides

Confira estes ao estudar pelo PDF original.

a) Slide 44 (Álgebra Booleana) — **XOR**. O texto diz: “Qualquer expressão que siga a forma  $A \sim B + A \sim B$ ”. As duas parcelas aparecem iguais, o que não pode estar certo — se fossem iguais,  $A + A = A$  e não haveria XOR nenhum. A forma correta é com os complementos **cruzados**:

$$A (+) B = A'B + AB'$$

b) Slide 35 (Álgebra Booleana) — **trecho em inglês**. “Another rule involves the simplification of a product-of-sums expression” ficou sem tradução. A regra referida é  $(A + B)(A + C) = A + BC$ .

c) Slide 12 (Álgebra Booleana) — “Existem encontraráá muitas semelhanças” — frase truncada na edição. Leia-se “Você encontraráá muitas semelhanças”.

## 18.2 As dez pegadinhas que mais custam nota

| #  | pegadinha                                 | o correto                                               |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | montar o K-map em ordem binária           | <b>código Gray: 00, 01, 11, 10</b>                      |
| 2  | $(AB)' = A'B'$                            | <b>falso.</b> $(AB)' = A' + B'$                         |
| 3  | quebrar duas barras num passo             | <b>uma por vez</b> , da mais externa para dentro        |
| 4  | agrupar na diagonal                       | só ortogonal (acima/abaixo/lado)                        |
| 5  | grupo de 3, 5, 6 células                  | só <b>potências de 2</b>                                |
| 6  | esquecer bordas e cantos                  | o mapa <b>enrola</b> nos dois eixos                     |
| 7  | não reutilizar células                    | reutilizar é <b>desejável</b> , baixa o custo           |
| 8  | no POS, usar endereço direto              | no POS o endereço é <b>complementado</b>                |
| 9  | confundir booleano com binário            | 1 bit vs. notação posicional                            |
| 10 | achar que existe uma única resposta certa | há problemas com <b>várias</b> soluções de custo mínimo |

## 18.3 Fórmulas em uma tela

### IDENTIDADES

$$\begin{array}{ll}
 A + 0 = A & A \times 0 = 0 \\
 A + 1 = 1 & A \times 1 = A \\
 A + A = A & A \times A = A \\
 A + A' = 1 & A \times A' = 0 \\
 A'' = A
 \end{array}$$

### PROPRIEDADES

$$\begin{array}{ll}
 A + B = B + A & AB = BA \\
 (A+B)+C = A+(B+C) & (AB)C = A(BC) \\
 A(B + C) = AB + AC
 \end{array}$$

### REGRAS EXCLUSIVAS

$$\begin{array}{l}
 A + AB = A \\
 A + A'B = A + B \\
 (A + B)(A + C) = A + BC
 \end{array}$$

### DEMORGAN

$$\begin{array}{l}
 (AB)' = A' + B' \\
 (A+B)' = A'B'
 \end{array}$$

### XOR

$$A (+) B = A'B + AB'$$

## 19. Exercícios dos slides, resolvidos

E1. Escreva a expressão do circuito e simplifique —  $AB + BC(B + C)$

$$Q = AB + BC(B + C)$$

$$\begin{aligned}
&= AB + BCB + BCC && \text{distributiva} \\
&= AB + BC + BC && \text{pois } BB = B \text{ e } CC = C \text{ (regra } A \times A = A) \\
&= AB + BC && \text{pois } A + A = A \\
&= B(A + C) && \text{fatorando } B
\end{aligned}$$

**Resposta:**  $Q = B(A + C)$ . De **cinco portas para duas**. Para conferir, monte a tabela-verdade das duas expressões nas 8 combinações de A, B, C — devem ser idênticas.

## E2. Desenhe o circuito de $B(A + C)$

Avalie na ordem matemática correta (parênteses primeiro, depois multiplicação):

1.  $A + C \rightarrow$  uma porta **OR** de 2 entradas.
2.  $B \cdot (\text{saída do OR}) \rightarrow$  uma porta **AND** de 2 entradas.

Total: 2 portas, contra 5 do circuito original.

## E3. Reduza $(A + (BC)')'$ por DeMorgan

Resolvido na seção 8.3. **Resposta:**  $A'BC$  — AND de 3 entradas com A invertido.

**Caminho alternativo (quebrando a barra curta primeiro):**

$$\begin{aligned}
&(A + (BC)')' \\
&= (A + B' + C')' && \text{quebrou a barra de BC} \\
&= A' \cdot B'' \cdot C'' && \text{quebrou a barra longa (em 3 lugares - permitido)} \\
&= A' \cdot B \cdot C = A'BC
\end{aligned}$$

Mesmo resultado. Note que no segundo passo a barra longa foi quebrada em **três lugares ao mesmo tempo** — isso é legítimo, porque é **uma única barra**. O proibido é quebrar **duas barras diferentes** no mesmo passo.

## E4. SOP da lógica “dois de três”

Resolvido na seção 10.2.  $A'BC + AB'C + ABC' + ABC \rightarrow AB + BC + AC$ .

## E5. POS do detector de falha de sensor

Resolvido na seção 10.3.  $(A + B + C)(A' + B' + C')$ .

## E6. Marque a célula de AB no K-map de 2 variáveis

1. Sombreie/circule a região correspondente a A.
2. Sombreie/circule a região correspondente a B.
3. A **sobreposição** das duas é  $AB \rightarrow$  coloque **1** nessa célula.

No K-map de 2 variáveis com A nas colunas e B nas linhas, é a célula **inferior direita** ( $A=1, B=1$ ). Não é preciso deixar a marcação de sombreado.

## E7. Identificar células num K-map de 3 variáveis

Com  $2^3 = 8$  células, cada uma é identificada unicamente por um termo produto:

- $A'B'C' \rightarrow$  célula do **canto superior esquerdo**
- $ABC' \rightarrow$  célula **mais à direita na parte inferior**

## E8. Transferir tabela-verdade para o K-map e extrair a expressão

Procedimento dos slides, passo a passo:

1. Conte os 1s na tabela — o K-map deve ter todos.
2. Localize o primeiro 1; anote o endereço **AB** daquela linha.
3. Ache a célula do K-map com o **mesmo endereço**; escreva 1.
4. Repita para os demais 1s.
5. Agrupe células adjacentes (nunca na diagonal).
6. Identifique as variáveis **iguais** dentro do grupo → elas ficam.
7. Descarte as variáveis que **variam** no grupo.
8. Ignore variáveis que não aparecem em nenhum 1.

No exemplo dos slides, dois 1s na mesma coluna: B é igual em toda a coluna (fica), A varia entre 0 e 1 (sai), B' não aparece (ignorado). **Resposta: Saída = B.**

## E9. Os agrupamentos de 4 variáveis dos slides

| mapa              | agrupamento                            | resposta                 |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 6 termos p        | grupo superior de 4 + 2 inferiores     | $A' + B$                 |
| 4 termos p        | juntadas a 2 do grupo anterior         |                          |
|                   | enrolar as extremidades como           | $C'$                     |
|                   | cilindro → grupo de 4 com $C = 0$      |                          |
| 4 cantos          | dobrar os cantos como                  | $B'D'$                   |
|                   | guardanapo                             |                          |
| 8 células         | enrolar topo/base → $B = 0$ nas        | $B'$                     |
|                   | oito                                   |                          |
| 9 termos p        | <b>dois</b> grupos de 8 compartilhando | $B' + D'$                |
|                   | os cantos                              |                          |
| 3 pares + 1 solta | a solta não combina com nada           | $B'C'D' + A'B'D' + ABCD$ |

Sobre o penúltimo: compartilhar células entre os dois grupos de 8 **leva a uma solução melhor** do que formar um grupo de 8 e um de 4 sem compartilhar. Confirma a regra “reutilizar é desejável”.

## 20. Simulado (15 questões)

Responda antes de olhar o gabarito da seção 20.1.

1. Por que  $1 + 1 = 1$  na álgebra booleana? a) Porque a soma satura em 1 b) Porque só existem 1 e 0, e a soma não é 0, logo é 1 por eliminação c) Porque  $1 + 1 = 2$  e  $2 \bmod 2 = 0$ , invertido d) Porque a porta OR tem ganho unitário
2. Qual afirmação sobre booleano x binário é correta? a) São a mesma coisa com nomes diferentes b) Booleano usa vários bits ponderados por posição c) Binário é notação para números reais; booleano é um sistema matemático distinto, de 1 bit d) Binário só existe dentro da álgebra booleana
3.  $(AB)'$  é igual a: a)  $A'B'$  b)  $A' + B'$  c)  $AB$  d)  $(A + B)'$
4. Qual destas operações **não existe** na álgebra booleana? a) Adição b) Multiplicação c) Complementação d) Subtração
5. A regra  $A + A'B = A + B$  é: a) A propriedade distributiva b) Uma regra exclusiva da álgebra booleana c) Um caso particular de DeMorgan d) Válida também nos números reais

6. A sequência correta no topo de um mapa de Karnaugh de 4 variáveis é: a) 00, 01, 10, 11 b) 00, 01, 11, 10 c) 11, 10, 01, 00 d) 00, 11, 01, 10
7. Num K-map de 4 variáveis, um grupo de 8 células gera um termo com: a) 4 variáveis b) 3 variáveis c) 2 variáveis d) 1 variável
8. As quatro células dos cantos de um K-map de 4 variáveis: a) nunca podem ser agrupadas b) formam um grupo válido de 4, porque o mapa enrola nos dois eixos c) formam quatro grupos de 1 d) só se agrupam se houver *don't care*
9. Ao mapear um **maxtermo**, o endereço da célula é: a) o valor binário direto do termo b) o **complemento** do valor binário do termo c) sempre a célula superior esquerda d) indiferente
10. Uma condição *don't care* deve ser incluída num grupo quando: a) sempre — X conta como 1 b) nunca — X conta como 0 c) apenas se isso permitir formar um grupo **maior** d) apenas em soluções POS
11.  $A (+) B$  (XOR) equivale a: a)  $AB + A'B'$  b)  $A'B + AB'$  c)  $(A + B)'$  d)  $A' + B'$
12. Na conversão tabela-verdade  $\rightarrow$  SOP, olham-se as linhas cuja saída é: a) 0 b) 1 c) X d) qualquer uma
13. Ao aplicar DeMorgan numa expressão com várias camadas de barras, o procedimento correto é: a) quebrar todas as barras de uma vez b) quebrar duas barras por passo para economizar tempo c) quebrar uma barra por vez, começando pela mais externa d) quebrar sempre a mais interna primeiro, jamais a externa
14. O circuito “dois de três” do incinerador, simplificado, é: a)  $ABC$  b)  $A + B + C$  c)  $AB + BC + AC$  d)  $A'BC + AB'C$
15. Duas coberturas diferentes de um mesmo K-map resultaram, ambas, em quatro termos de três variáveis. Isso significa que: a) uma delas está errada b) as duas são soluções de custo mínimo igualmente válidas c) o mapa foi montado em ordem binária d) faltou agrupar os cantos

## 20.1 Gabarito

| Q | Resp.    | Por quê                                                                                  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>b</b> | Só há dois valores; a soma não é 0, logo é 1 <b>por eliminação</b>                       |
| 2 | <b>c</b> | Booleano = sistema matemático de 1 bit; binário = notação posicional para reais          |
| 3 | <b>b</b> | DeMorgan. $(AB)'\text{ } = A' + B'$ . A alternativa (a) é a pegadinha clássica           |
| 4 | <b>d</b> | Subtração implica negativos, proibidos no booleano (divisão também não existe)           |
| 5 | <b>b</b> | Não tem equivalente nos reais; prova: $(A+A')(A+B) = 1 \cdot (A+B)$                      |
| 6 | <b>b</b> | Código Gray — muda <b>um bit</b> por posição                                             |
| 7 | <b>d</b> | Grupo de 8 em 4 variáveis elimina 3 $\rightarrow$ sobra <b>1</b> variável                |
| 8 | <b>b</b> | “Dobre os cantos como um guardanapo”: grupo de 4 válido $\rightarrow$ tipicamente $B'D'$ |

| Q  | Resp.    | Por quê                                                                                                                                     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>b</b> | No POS o endereço é <b>complementado</b> — o passo que todo mundo esquece                                                                   |
| 10 | <b>c</b> | O X é ativo mas <b>estratégico</b> : só entra se aumentar o grupo                                                                           |
| 11 | <b>b</b> | Complementos <b>cruzados</b> . Substitui 2 ANDs + 1 OR por 1 XOR                                                                            |
| 12 | <b>b</b> | SOP olha os <b>1s</b> ; POS olha os <b>0s</b>                                                                                               |
| 13 | <b>c</b> | Uma barra por passo, da mais externa para dentro. Quebrar <b>uma</b> barra em vários lugares é permitido; <b>duas barras</b> num passo, não |
| 14 | <b>c</b> | Função maioria: $A'BC + AB'C + ABC' + ABC = AB + BC + AC$                                                                                   |
| 15 | <b>b</b> | Mais de uma solução de custo mínimo é comum e prevista nos slides                                                                           |

### Checklist de véspera

- ☐ Sei dizer **por que**  $1 + 1 = 1$  sem decorar (argumento por eliminação)
- ☐ Não confundo booleano com binário
- ☐ Sei as 8 identidades de cabeça
- ☐ Sei que  $A + 1 = 1$  pode ser aplicado com  $A =$  um termo inteiro ( $ABC + 1 = 1$ )
- ☐ Escrevo DeMorgan nas duas formas sem hesitar
- ☐ Nunca quebro duas barras num passo
- ☐ Sei escrever XOR como  $A'B + AB'$  e reconhecer a forma num circuito
- ☐ Sei montar SOP (linhas com 1) e POS (linhas com 0) sem trocar
- ☐ Escrevo o topo do K-map em Gray **automaticamente**
- ☐ Lembro de checar bordas e cantos antes de fechar os grupos
- ☐ Reutilizo células para formar grupos maiores
- ☐ No POS, **complemento** o endereço
- ☐ Trato X como 0 ou 1 conforme convier ao tamanho do grupo
- ☐ Aceito que pode haver mais de uma resposta mínima correta

## Sistemas Digitais — Revisão e Gabarito Comentado

Baseado na prova “**Prova - Sistemas Digitais-4**” (15 questões, 6 páginas). Cada questão foi **resolvida do zero** e conferida contra as alternativas do enunciado original.

### Parte 1 — Álgebra Booleana

Duas únicas variáveis possíveis: **0** (falso, desligado) e **1** (verdadeiro, ligado). Três operadores:

| Símbolo | Nome      | Significado                        |
|---------|-----------|------------------------------------|
| +       | OU (OR)   | 1 se <b>qualquer</b> entrada for 1 |
| ·       | E (AND)   | 1 só se <b>todas</b> forem 1       |
| A'      | NÃO (NOT) | inverte o valor                    |

As leis que você precisa saber de cor

| Lei                  | Soma (OU)             | Produto (E)          |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Identidade</b>    | $A + 0 = A$           | $A \cdot 1 = A$      |
| <b>Elemento nulo</b> | $A + 1 = 1$           | $A \cdot 0 = 0$      |
| <b>Idempotência</b>  | $A + A = A$           | $A \cdot A = A$      |
| <b>Complemento</b>   | $A + A' = 1$          | $A \cdot A' = 0$     |
| <b>Absorção</b>      | $A + AB = A$          | $A(A + B) = A$       |
| <b>Distributiva</b>  | $A + BC = (A+B)(A+C)$ | $A(B + C) = AB + AC$ |

**Complemento duplo:**  $(A')' = A$

As duas que mais caem em prova

$A + A' = 1$       + "ou é, ou não é" - sempre verdadeiro  
 $A \cdot A' = 0$       + "é e não é ao mesmo tempo" - impossível

Quase toda questão de simplificação do bloco 1 se resolve reconhecendo uma dessas duas dentro da expressão.

**A distributiva “invertida” — a que engana**

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

Parece errada porque no Ensino Médio a distributiva só funciona com  $\cdot$  sobre  $+$ . Na álgebra booleana ela vale **nos dois sentidos**. É exatamente o que a questão 2 cobra.

## Parte 2 — Teorema de DeMorgan

$(A \cdot B)' = A' + B'$       nega o produto      → vira SOMA dos complementos  
 $(A + B)' = A' \cdot B'$       nega a soma      → vira PRODUTO dos complementos

**Regra prática em 3 passos**

1. **Quebre a barra** (remova a negação externa).
2. **Troque o operador:**  $\cdot$  vira  $+$ ,  $+$  vira  $\cdot$ .
3. **Negue cada termo** de dentro.

Vale para qualquer quantidade de variáveis:

$$(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$$

$$(A + B + C)' = A' \cdot B' \cdot C'$$

## Quando há negação dentro de negação

É o caso das questões 9 e 10. Aplique DeMorgan na camada **de fora** primeiro, e lembre que  $(X')' = X$  cancela:

$$\begin{aligned} & ((A + B)' + C)' \\ &= ((A+B)')' \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan na camada externa} \\ &= (A + B) \cdot C' && \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

---

## Parte 3 — Mapas de Karnaugh

Reorganiza a tabela-verdade numa grade onde **células vizinhas diferem em apenas uma variável**. Isso deixa visível o que a álgebra esconde.

### A ordem das colunas NÃO é 00, 01, 10, 11

É **código Gray**: 00, 01, 11, 10. Se você montar na ordem binária normal, os agrupamentos saem errados. Este é o erro nº 1 em prova.

Mapa de 3 variáveis (A nas linhas, BC nas colunas):

|     | BC=00 | BC=01 | BC=11 | BC=10 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| A=0 | m0    | m1    | m3    | m2    |
| A=1 | m4    | m5    | m7    | m6    |

### Regras de agrupamento

| Regra            | Detalhe                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Tamanho          | Só potências de 2: <b>1, 2, 4, 8, 16</b>                   |
| Formato          | Retângulos — nunca em L ou diagonal                        |
| Tamanho do grupo | <b>Sempre o maior possível</b> (grupo maior = termo menor) |
| Sobreposição     | Grupos <b>podem</b> se sobrepor                            |
| Bordas           | O mapa “dá a volta”: a 1ª e a última coluna são vizinhas   |
| Cobertura        | Todo 1 precisa estar em <b>pelo menos um</b> grupo         |

### Como ler o resultado de um grupo

Dentro do grupo, olhe cada variável:

- **Mudou de valor** (0 e 1 aparecem) → a variável **some** do termo
- **Ficou sempre 1** → entra como A
- **Ficou sempre 0** → entra como A'

Um grupo de 2 elimina 1 variável. Um grupo de 4 elimina 2. Um grupo de 8 elimina 3.

---

## Gabarito comentado

### Bloco 1 — Álgebra Booleana (1 a 5)

#### Questão 1 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned}(A + 0)(A + A') \\&= A \cdot 1 && \leftarrow A+0=A \text{ (identidade) e } A+A'=1 \text{ (complemento)} \\&= A && \leftarrow A \cdot 1=A \text{ (identidade)}\end{aligned}$$

**Atenção** — havia um erro na versão que você tinha. A resolução que você me passou começava dizendo “Alternativa C — 0” e só depois se corrigia para A. O valor correto é **A**, e a alternativa A do enunciado é exatamente A. Marque **A**.

#### Questão 2 — Resposta: B) A

$$\begin{aligned}(A + B)(A + B') \\&= A + (B \cdot B') && \leftarrow \text{distributiva invertida: } (X+Y)(X+Z) = X + YZ \\&= A + 0 && \leftarrow B \cdot B' = 0 \text{ (complemento)} \\&= A\end{aligned}$$

Se você não lembrar da distributiva invertida, expanda tudo:  $AA + AB' + AB + BB' \rightarrow A + AB' + AB + 0 \rightarrow A(1 + B' + B) \rightarrow A \cdot 1 = A$ .

#### Questão 3 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned}AB + AB' \\&= A(B + B') && \leftarrow \text{fatora } A \\&= A \cdot 1 && \leftarrow B+B' = 1 \\&= A\end{aligned}$$

#### Questão 4 — Resposta: C) 1

$$\begin{aligned}(A + A')(B + B') \\&= 1 \cdot 1 && \leftarrow \text{cada parêntese é um complemento completo} \\&= 1\end{aligned}$$

#### Questão 5 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned}(A \cdot 1) + (A' \cdot 0) \\&= A + 0 && \leftarrow A \cdot 1=A \text{ e } A' \cdot 0=0 \\&= A\end{aligned}$$

O  $A'$  é isca. Multiplicado por 0, some — não importa o que ele vale.

---

### Bloco 2 — DeMorgan (6 a 10)

#### Questão 6 — Resposta: C) $A' + B'$

Aplicação direta:  $(A \cdot B)' = A' + B'$ .

A alternativa A ( $A' \cdot B'$ ) é a pegadinha: é o resultado de negar a **soma**, não o produto.

**Questão 7 — Resposta: B)  $A' + B' + C'$**

Mesma lei, estendida:  $(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$ .

**Questão 8 — Resposta: B)  $A' \cdot B' \cdot C$**

$$\begin{aligned} & (A + B)' \cdot C \\ &= (A' \cdot B') \cdot C \quad \leftarrow \text{DeMorgan só no parêntese negado} \\ &= A'B'C \end{aligned}$$

O C está **fora** da negação. Não se mexe nele.

**Questão 9 — Resposta: E)  $(A + B) \cdot C'$**

$$\begin{aligned} & ((A + B)' + C)' \\ &= ((A+B)')' \cdot C' \quad \leftarrow \text{DeMorgan na camada de fora: soma vira produto} \\ &= (A + B) \cdot C' \quad \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

**Questão 10 — Resposta: A)  $A \cdot B + C'$**

$$\begin{aligned} & ((A \cdot B)' \cdot C)' \\ &= ((A \cdot B)')' + C' \quad \leftarrow \text{DeMorgan externo: produto vira soma} \\ &= AB + C' \quad \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

---

### Bloco 3 — Mapas de Karnaugh (11 a 15)

**Questão 11 — Resposta: B)  $F = A' + B$**

Tabela: 00→1, 01→1, 10→0, 11→1

|     | B=0 | B=1            |                                       |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------|
| A=0 | 1   | 1              | ← linha inteira = 1 → grupo de 2 → A' |
| A=1 | 0   | 1              |                                       |
|     |     | ↑              |                                       |
|     |     | coluna B=1 = 1 | → grupo de 2 → B                      |

Dois grupos de 2, sobrepondo na célula A=0,B=1:  $F = A' + B$

Conferência rápida: só A=1,B=0 dá 0. Em  $A'+B$ :  $A'=0$  e  $B=0 \rightarrow 0$ .

**Questão 12 — Resposta: C)  $F = A'B + C$**

Mintermos com F=1: **m1, m2, m3, m5, m7**

|     | BC=00 | BC=01 | BC=11 | BC=10 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| A=0 | 0     | 1     | 1     | 1     |
| A=1 | 0     | 1     | 1     | 0     |

grupo de 4 (C=1) → C

- **Grupo de 4** — as colunas BC=01 e BC=11 inteiras (m1,m3,m5,m7). A some, B some, **C fica sempre 1** → termo C
- **Sobrou m2** (A=0,B=1,C=0). Agrupa com m3 (A=0,B=1,C=1): A sempre 0, B sempre 1, C muda → termo  $A'B$

$$F = A'B + C$$

**Por que não D (B + C)?** Testa em A=1,B=1,C=0 (m6): B+C daria 1, mas a tabela diz 0. Alternativa eliminada. Sempre teste a alternativa suspeita na linha em que a tabela dá 0 — é o jeito mais rápido de matar distratores.

**Questão 13 — Resposta: E)  $F = A'D' + AD$**

Não precisa nem desenhar o mapa — olhe o padrão da tabela:

|            | quando D=0 | quando D=1 |
|------------|------------|------------|
| <b>A=0</b> | F = 1      | F = 0      |
| <b>A=1</b> | F = 0      | F = 1      |

B e C **não alteram nada** — variam nas 16 linhas e a saída só acompanha A e D. Logo:

$$F = A'D' + AD$$

Isso é a função **XNOR** (equivalência): vale 1 quando A e D são iguais. Reconhecer esse padrão economiza o mapa inteiro de 4 variáveis.

**Questão 14 — Resposta: B)  $F = B$**

Saída 1 em (A=0,B=1) e (A=1,B=1):

$$\begin{aligned} F &= A'B + AB \\ &= B(A' + A) && \leftarrow \text{fatora B} \\ &= B \cdot 1 \\ &= B \end{aligned}$$

|     | B=0 | B=1 |                                                                          |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| A=0 | 0   | 1   | $\leftarrow$ coluna B=1 inteira $\rightarrow$ grupo de 2 $\rightarrow$ B |
| A=1 | 0   | 1   |                                                                          |

A variável A muda dentro do grupo, então some.  **$F = B$**

**Questão 15 — Resposta: D)  $F = AB + AC + BC$**

“Pelo menos duas variáveis iguais a 1”  $\rightarrow$  mintermos **m3, m5, m6, m7**:

| A | B | C | F | por quê |
|---|---|---|---|---------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | B e C   |
| 1 | 0 | 1 | 1 | A e C   |
| 1 | 1 | 0 | 1 | A e B   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | as três |

Três grupos de 2, um para cada par:

$$F = AB + AC + BC$$

Essa é a **função maioria** (*majority*), o núcleo de um somador completo (o bit de carry-out). Vale reconhecer de vista.

## Gabarito final

| Questão | Alternativa | Resultado          |
|---------|-------------|--------------------|
| 1       | <b>A</b>    | A                  |
| 2       | <b>B</b>    | A                  |
| 3       | <b>A</b>    | A                  |
| 4       | <b>C</b>    | 1                  |
| 5       | <b>A</b>    | A                  |
| 6       | <b>C</b>    | $A' + B'$          |
| 7       | <b>B</b>    | $A' + B' + C'$     |
| 8       | <b>B</b>    | $A'B'C$            |
| 9       | <b>E</b>    | $(A + B)C'$        |
| 10      | <b>A</b>    | $AB + C'$          |
| 11      | <b>B</b>    | $F = A' + B$       |
| 12      | <b>C</b>    | $F = A'B + C$      |
| 13      | <b>E</b>    | $F = A'D' + AD$    |
| 14      | <b>B</b>    | $F = B$            |
| 15      | <b>D</b>    | $F = AB + AC + BC$ |

**Distribuição:** A  $\times 5$  · B  $\times 5$  · C  $\times 3$  · E  $\times 2$  · D  $\times 1$

---

### Os 6 erros que mais custam ponto

1. **Montar o mapa de Karnaugh na ordem binária** (00,01,10,11) em vez de Gray (00,01,11,10).  
Erra todos os agrupamentos.
2. **Confundir as duas leis de DeMorgan.** Memorize pelo formato: *a barra quebra e o sinal troca*.
3. **Aplicar DeMorgan em termo que está fora da negação** (questão 8).
4. **Esquecer que o mapa dá a volta** — 1ª e última coluna são adjacentes.
5. **Fazer grupos pequenos.** Grupo maior = termo com menos variáveis = expressão mais simples.  
Sempre busque o maior.
6. **Não testar a alternativa na linha em que F=0.** É o teste mais rápido para eliminar distratores (foi o que matou a alternativa D na questão 12).

### Como treinar em 20 minutos

1. Monte a tabela-verdade de  $F = AB + AC + BC$  e confirme que ela bate com a questão 15. Isso treina o caminho inverso, que também cai.
2. Aplique DeMorgan em  $((A \cdot B)' + (C + D)')'$  — três camadas. Se acertar, o bloco 2 está resolvido.
3. Desenhe o mapa de 4 variáveis da questão 13 completo e confirme visualmente que B e C somem.