

Estructuras Condicionales Múltiples

Toma de decisiones avanzadas en pseudocódigo y lógica de programación

💡 CONCEPTO CLAVE

Una condicional múltiple es una estructura de control que permite tomar decisiones entre varias opciones posibles evaluando una secuencia de condiciones. Ejecuta únicamente la acción correspondiente a la primera condición que resulte verdadera.

⚡ COMPARATIVA DE ESTRUCTURAS

Estructura Simple (SI - SINO)

- Evalúa una sola condición (Verdadero o Falso).
- Ofrece máximo 2 caminos posibles de ejecución.

Estructura Múltiple (SI - SINO SI)

- Evalúa múltiples condiciones en secuencia.
- Permite 3 o más caminos posibles según el caso.

📝 ESTRUCTURA GENERAL

```
SI condición_1 ENTONCES
    // Acción 1
SINO
    SI condición_2 ENTONCES
        // Acción 2
    SINO
        // Acción por defecto
    FIN SI
FIN SI
```

🔍 EJEMPLO PRÁCTICO (PDF)

```
Inicio
Entero num = 2
SI (num > 3) ENTONCES
    Escribir "El número es mayor a 3"
SINO
    SI (num == 3) ENTONCES
        Escribir "El número es igual a 3"
    SINO
        Escribir "El número es menor a 3"
    FIN SI
FIN SI
FIN
```

🔄 FLUJO DE EJECUCIÓN PASO A PASO

- Declaración e Inicialización:** Se declara la variable num como entero con valor 2.
- Primera Evaluación (num > 3):** ¿2 > 3? **FALSO**. Salta la primera rama y pasa al bloque SINO.
- Segunda Evaluación (num == 3):** ¿2 == 3? **FALSO**. Salta al SINO final por defecto.
- Resultado de Ejecución:** **Imprime: "El número es menor a 3".**