

TABLE 5-6 Control Functions and Microoperations for the Basic Computer

Fetch	$R' T_0$:	$AR \leftarrow PC$
	$R' T_1$:	$IR \leftarrow M[AR], \quad PC \leftarrow PC + 1$
Decode	$R' T_2$:	$D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14),$ $AR \leftarrow IR(0-11), \quad I \leftarrow IR(15)$
Indirect	$D_7' IT_3$:	$AR \leftarrow M[AR]$
Interrupt:		
$T_0 T_1' T_2'(IEN)(FGI + FGO)$:		$R \leftarrow 1$
	RT_0 :	$AR \leftarrow 0, \quad TR \leftarrow PC$
	RT_1 :	$M[AR] \leftarrow TR, \quad PC \leftarrow 0$
	RT_2 :	$PC \leftarrow PC + 1, \quad IEN \leftarrow 0, \quad R \leftarrow 0, \quad SC \leftarrow 0$
Memory-reference:		
AND	$D_0 T_4$:	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_0 T_5$:	$AC \leftarrow AC \wedge DR, \quad SC \rightarrow 0$
ADD	$D_1 T_4$:	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1 T_5$:	$AC \leftarrow AC + DR, \quad E \leftarrow C_{out} \rightarrow SC \leftarrow 0$
LDA	$D_2 T_4$:	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_2 T_5$:	$AC \leftarrow DR, \quad SC \leftarrow 0$
STA	$D_3 T_4$:	$M[AR] \leftarrow AC, \quad SC \leftarrow 0$
BUN	$D_4 T_4$:	$PC \leftarrow AR, \quad SC \leftarrow 0$
BSA	$D_5 T_4$:	$M[AR] \leftarrow PC, \quad AR \leftarrow AR + 1$
	$D_5 T_5$:	$PC \leftarrow AR, \quad SC \leftarrow 0$
ISZ	$D_6 T_4$:	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_6 T_5$:	$DR \leftarrow DR + 1$
	$D_6 T_6$:	$M[AR] \leftarrow DR, \quad \text{if } (DR = 0) \text{ then}$ $(PC \leftarrow PC + 1), \quad SC \leftarrow 0$
Register-reference:		
	$D_7 I' T_3 = r$ (common to all register-reference instructions)	
	$IR(i) = B_i \ (i = 0, 1, 2, \dots, 11)$	
	r :	$SC \leftarrow 0$
CLA	rB_{11} :	$AC \leftarrow 0$
CLE	rB_{10} :	$E \leftarrow 0$
CMA	rB_9 :	$AC \leftarrow \overline{AC}$
CME	rB_8 :	$E \leftarrow \overline{E}$
CIR	rB_7 :	$AC \leftarrow \text{shr } AC, \quad AC(15) \leftarrow E, \quad E \leftarrow AC(0)$
CIL	rB_6 :	$AC \leftarrow \text{shl } AC, \quad AC(0) \leftarrow E, \quad E \leftarrow AC(15)$
INC	rB_5 :	$AC \leftarrow AC + 1$
SPA	rB_4 :	If $(AC(15) = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
SNA	rB_3 :	If $(AC(15) = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
SZA	rB_2 :	If $(AC = 0)$ then $PC \leftarrow PC + 1$
SZE	rB_1 :	If $(E = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
HLT	rB_0 :	$S \leftarrow 0$
Input-output:		
	$D_7 IT_3 = p$ (common to all input-output instructions)	
	$IR(i) = B_i \ (i = 6, 7, 8, 9, 10, 11)$	
	p :	$SC \leftarrow 0$
INP	pB_{11} :	$AC(0-7) \leftarrow INPR, \quad FGI \leftarrow 0$
OUT	pB_{10} :	$OUTR \leftarrow AC(0-7), \quad FGO \leftarrow 0$
SKI	pB_9 :	If $(FGI = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
SKO	pB_8 :	If $(FGO = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
ION	pB_7 :	$IEN \leftarrow 1$
IOF	pB_6 :	$IEN \leftarrow 0$