



جامعة حلب
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
قسم نظم القدرة الكهربائية



تحسين جودة القدرة الكهربائية لشبكة كهربائية تغذي حمل غير خطي

إعداد الطالب: محمد علي قطان 207047

إشراف المهندسة: بيان عقاد

14 أيار/مايو 2026

26 ذو القعدة 1447

الفهرس

الوظيفة الأولى : مرشح التردد الرنيني 1

القسم الأول: توصيف المنظومة والنمذجة 2

القسم الثاني: الحسابات النظرية للمرشحات 5

القسم الثالث: المحاكاة ومناقشة النتائج 8

الوظيفة الثانية : مرشح التمرير المنخفض 20

القسم الأول: توصيف المنظومة ونظرية الترشيح 21

القسم الثاني: الحسابات النظرية للمرشح 23

القسم الثالث: النمذجة وإدخال البارامترات 25

القسم الرابع: مناقشة وتحليل النتائج 29

الوظيفة الأولى

تصميم مرشحات التردد الرنيني (Tuned Filters) للتوافقية السابعة والحادية عشرة في نظام قدرة ثلاثي الطور مع حمولة غير خطية للتخلص من التوافقيات وضمان جودة الطاقة ضمن الحدود المسموح بها.

1

توصيف المنظومة والنمذجة

تتمثل الخطوة الأساسية في هذه الدراسة في بناء نموذج دقيق للنظام الكهربائي باستخدام مكتبة Specialized Power Systems في بيئة MAT-LAB R2023b. تم تصميم الدارة لتمثيل شبكة تغذية تغذي حملاً غير خطي، مع الأخذ بعين الاعتبار الممانعات المختلفة التي تؤثر على جودة القدرة.

1.1 مكونات الشبكة (Network Components)

يتألف النموذج من العناصر التالية، والتي تم ضبط بارامترات بناءً على الحسابات الهندسية الموضحة في الجلسة الثانية:

1. **منبع الجهد (Three-Phase Source):** يمثل محطة التحويل بجهد اسمي قدره 400V

(بين الأطوار) وتردد $50Hz$. تم ضبط قيمة الذروة في الموديل لتكون $220\sqrt{2}V$.

تذكر

يجب ضبط الإزاحة الطورية بين المصادر الثلاثة بزاوية 120° لتكون $(0^\circ, -120^\circ, 120^\circ)$ للأطوار A و B و C على التوالي، لتجنب ظهور تيارات تسلسل صفري غير مرغوبة.

2. **ممانعة القصر للشبكة (Z_{sc}):** تم تمثيلها باستخدام بلوك Series RLC Branch بقيمة محسوبة لتعكس استطاعة قصر قدرها $500MVA$ ، حيث بلغت المقاومة $R_{sc} = 3.184 \times 10^{-3}\Omega$ والحث $L_{sc} = 1mH$ لضمان ظهور تشوه الجهد بوضوح عند التحليل.
3. **ممانعة المحولة (Z_T):** تم تمثيل المحولة ($1000KVA$) بممانعة تسلسلية منسوبة للطرف الثانوي قيمتها $R_T = 2.08 \times 10^{-3}\Omega$ و $L_T = 3.05 \times 10^{-5}H$.
4. **ممانعة الكبل (Cable Impedance):** كبل نحاسي بطول $230m$ ومقطع $16mm^2$ ، بممانعة قدرها $R = 0.256\Omega$ و $L = 6.05 \times 10^{-5}H$.
5. **الحمل غير الخطي (Non-linear Load):** يتكون من جسر تقويم ديودي سداسي النبضات (Universal Bridge) يغذي حملاً مستمراً (RL Load) باستطاعة $25KW$ ، حيث تبلغ مقاومة الحمل 10.6Ω وتحريضه $1mH$.

2.1 إعدادات المحاكاة (Simulation Settings)

للحصول على نتائج دقيقة في تحليل التوافقيات ($FFT Analysis$)، تم ضبط بلوك powergui وفق المعايير التالية:

- تم اختيار **Simulation type** على الوضع Discrete (متقطع) بدلاً من الوضع المستمر، وذلك لأن النظام يحتوي على عناصر إلكترونيات قدرة (Diodes) تتطلب تمثيلاً دقيقاً لعمليات التبديل.
- تم تحديد زمن العينة **Sample time** بقيمة دقيقة جداً وهي $1 \times 10^{-6}s$. هذا الزمن الصغير ضروري جداً لالتقاط الرتب التوافقية العالية بدقة ومنع حدوث أخطاء "الطي" (Aliasing) في الطيف الترددي.

3.1 إعدادات أداة التحليل (FFT Tool Configuration)

قبل البدء بعملية الترشيح، تم ضبط السكوبات الخاصة بالجهد والتيار لتسجيل البيانات في مساحة العمل (Workspace) بتنسيق Structure with time. في أداة FFT، تم ضبط التردد الأساسي على $50Hz$ ، وتحليل الإشارة بدءاً من الزمن $0.01s$ لضمان استقرار الدارة.

2

الحسابات النظرية للمرشحات

لتحسين جودة القدرة وتخفيض نسبة التشوه التوافقي (THD)، يتم تصميم مرشحات تردد رنيني (**Tuned Filters**) تسلسلية من النوع (RLC). الهدف من هذه المرشحات هو توفير مسار منخفض الممانعة لتيارات التوافقيات عند ترددات الرنين الخاصة بها، مما يمنعها من الانتشار في الشبكة.

تعتمد الحسابات على البارامترات الأساسية التالية المستخرجة من "الجلسة الثالثة":

• التردد الأساسي (f): $50Hz$.

• سعة المكثف (C): تم حسابها سابقاً لتصحيح عامل الاستطاعة وهي ثابتة لكافة المرشحات:
 $C = 3.339 \times 10^{-5} F$

- **عامل الجودة (Q):** تم اختياره بقيمة 75 لتحقيق دقة ترشيح مناسبة وتوازن بين عرض الحزمة وممانعة الرنين.

1.2 قوانين التصميم المستخدمة

تعتمد عملية الحساب على القوانين الفيزيائية التالية:

1. **تردد الرنين (f_r):** $f_r = n \times f$ (حيث n هي رتبة التوافقية).
2. **قانون الحث (L):** يُشتق من علاقة الرنين الأساسية $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ليصبح:

$$L_n = \frac{1}{(2\pi f_r)^2 \times C}$$
3. **قانون المقاومة (r):** يُشتق من علاقة عامل الجودة $Q = \frac{X_0}{r}$ حيث $X_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ ، ليصبح:

$$r_n = \frac{\sqrt{L_n/C}}{Q}$$

2.2 حسابات مرشح التوافقية السابعة ($n = 7$)

- **تردد الرنين:** $f_{r7} = 7 \times 50 = 350 \text{ Hz}$

- **حساب الحث (L_7):**

$$L_7 = \frac{1}{(2\pi \times 350)^2 \times 3.339 \times 10^{-5}} \approx 0.00619 \text{ H أو } (6.19 \text{ mH})$$

- **حساب المقاومة (r_7):**

$$r_7 = \frac{\sqrt{0.00619/3.339 \times 10^{-5}}}{75} \approx 0.1815$$

3.2 حسابات مرشح التوافقية الحادية عشرة ($n = 11$)

- **تردد الرنين:** $f_{r11} = 11 \times 50 = 550 \text{ Hz}$

- **حساب الحث (L_{11}):**

$$L_{11} = \frac{1}{(2\pi \times 550)^2 \times 3.339 \times 10^{-5}} \approx 0.0025 \text{ H أو } (2.5 \text{ mH})$$

- **حساب المقاومة (r_{11}):**

$$r_{11} = \frac{\sqrt{0.0025/3.339 \times 10^{-5}}}{75} \approx 0.115$$

4.2 ملخص قيم عناصر المرشحات

الجدول التالي يلخص القيم التي سيتم إدخالها في نموذج **Simulink** لإتمام عملية الترشيح:

رتبة التوافقية (n)	التردد (Hz)	الحث (L) [H]	المقاومة (R) [Ω]	السعة (C) [F]
التوافقية 5	250	0.0121	0.253	3.339×10^{-5}
التوافقية 7	350	0.00619	0.1815	3.339×10^{-5}
التوافقية 11	550	0.0025	0.115	3.339×10^{-5}

جدول 1: ملخص قيم عناصر مرشحات القدرة في نموذج المحاكاة

3

المحاكاة ومناقشة النتائج

يتناول هذا القسم مراحل تنفيذ النموذج وتطويره تدريجياً، مع توضيح الإعدادات البرمجية اللازمة لضمان الحصول على تحليل دقيق للتوافقيات باستخدام أداة **FFT Analysis** الملحقة ببلوك **powergui**.

1.3 إعداد أدوات القياس


لتمكين البرنامج من تحليل الإشارات، تم إجراء تعديلات تقنية هامة على كتل السكوب (Scopes) الخاصة بالجهد والتيار قبل المقوم:

- **تسجيل البيانات (Data Logging):** تم تفعيل خيار **Log data to workspace** لضمان تصدير قيم الجهد والتيار إلى مساحة عمل ماتلاب.
- **تنسيق البيانات (Save Format):** تم ضبط تنسيق الحفظ على **Structure with time**، وهو التنسيق الوحيد الذي تتعرف عليه أداة تحليل FFT في النسخ الحديثة.

- إعدادات الموديل: تم إلغاء تحديد خيار **Single simulation output** من إعدادات الموديل (Model Settings) لضمان ظهور المتغيرات بشكل مستقل في قائمة FFT Analyzer.
- اسم المتحولة (Variable Name): تم تسمية المتحولة الخاصة بالتيار "CurrentData" وبالجهد "VoltageData" لتسهيل التعرف عليها أثناء التحليل.


2.3 المرحلة الأولى: النظام بدون ترشيح

في هذه المرحلة، تم تشغيل الدارة في حالتها الأصلية حيث يغذي المصدر حمل القنطرة الديودية مباشرة عبر ممانعات الشبكة والكابل.




شكل 2: المخطط الكامل للدائرة بدون مرشحات

أظهرت نتائج التحليل في هذه المرحلة تشوهاً كبيراً جداً في موجة التيار، حيث بلغت نسبة $THD_I = 24.76\%$ ، بينما كانت موجة الجهد أقل تأثراً بنسبة $THD_V = 9.55\%$ نتيجة وجود ممانعات الشبكة التي تعمل كمخمدات طبيعية.




شكل 3: نتائج تحليل FFT للتيار قبل الترشيح - تظهر THD بنسبة 24.76%




شكل 4: نتائج تحليل FFT للجهد قبل الترشيح - تظهر THD بنسبة 9.55%

3.3 المرحلة الثانية: إضافة مرشح التوافقية الخامسة ($n = 5$)

تمت إضافة أول فرع ترشيح رنيني (RLC) مصمم لاستهداف التوافقية الخامسة ($250Hz$)، وتم ضبط معاييرها كما يلي: $C = 3.339 \times 10^{-5}F$, $L = 0.0121H$, $R = 0.253\Omega$.




شكل 5: نافذة بارامترات مرشح التوافقية الخامسة في ماتلاب




شكل 6: شكل الدارة بعد إضافة المرشح الأول ($n = 5$)

عند إضافة المرشح الأول ($n = 5$)، نلاحظ من خلال أداة التحليل تلاشي القمم المقابلة لهذا التردد في طيف التردد:



شكل 7: نتائج تحليل FFT للتيار بعد اضافة المرشح الأول - تظهر THD بنسبة 14.83%



شكل 8: نتائج تحليل FFT للجهد بعد اضافة المرشح الأول - تظهر THD بنسبة 7.27%

- أظهرت النتائج في الصورة (الشكل 7) انخفاضاً ملموساً في نسبة تشوه التيار بعد اضافة المرشح الأول، لتصل إلى 14.83%.


- أظهرت النتائج في الصورة (الشكل 8) استقرار نسبة تشوه الجهد عند 7.27% (بناءً على بارامترات ممانعة الشبكة المستخدمة في النموذج).

بعد المحاكاة، لوحظ انخفاض ملموس في نسبة التشوه التوافقي، مما يؤكد فعالية المرشح في امتصاص تيارات الرتبة الخامسة.

4.3 المرحلة الثالثة: الترشيح الكامل (إضافة الرتب $n = 7$ و $n = 11$)


وهي الخطوة المطلوبة في الوظيفة، حيث تم إدراج فرعين إضافيين على التوازي مع المرشح السابق:

1. **مرشح التوافقية السابعة ($n = 7$):** تم إدخال القيم المحسوبة نظرياً: $R = 0.1815\Omega$ و $L = 0.00619H$




شكل 9: بارامترات مرشح التوافقية السابعة في ماتلاب

عند إضافة المرشح الثاني ($n = 7$)، نلاحظ من خلال أداة التحليل تلاشي المزيد من القمم، نتيجة ترشيح التوافقيات المقابلة لهذا التردد، مما أدى إلى تحسين إضافي في جودة القدرة:



شكل 11: نتائج تحليل FFT للتيار بعد اضافة المرشح الثاني - تظهر THD بنسبة 11.94%




شكل 12: نتائج تحليل FFT للجهد بعد اضافة المرشح الثاني - تظهر THD بنسبة 6.35%


- أظهرت النتائج في الصورة (الشكل 11) المزيد من التحسن في نسبة تشوه التيار بعد اضافة المرشح الثاني، لتصل إلى 11.94%.
- أظهرت النتائج في الصورة (الشكل 12) تحسن آخر لا بأس به في نسبة تشوه الجهد واستقراره عند 6.35%.

2. مرشح التوافقية الحادية عشرة ($n = 11$):

تم إدخال القيم: $R = 0.115\Omega$ و $L = 0.0025H$.




شكل 13: بارامترات مرشح التوافقية الحادية عشرة في ماتلاب




شكل 14: شكل الدارة النهائي مع كافة المرشحات

بإضافة المرشح الأخير المخصص للتوافقية الحادية عشرة (550Hz)، نصل إلى الحالة الشبه مثالية المطلوبة في الوظيفة:



شكل 15: نتائج تحليل FFT للتيار بعد اضافة المرشح الثالث - تظهر THD بنسبة 9.93%



شكل 16: نتائج تحليل FFT للجهد بعد اضافة المرشح الثالث - تظهر THD بنسبة 4.76%

• **تحليل التيار:** تظهر الصورة (الشكل 15) استمرار انخفاض نسبة التشوه الكلي للتيار واختفاء معظم المركبات التوافقية الضارة.

• **تحليل الجهد:** تظهر الصورة (الشكل 16) انخفاض نسبة THD للجهد إلى أدنى مستوياتها، مما يجعل موجة الجهد جيبية ونقية بشكل كبير.

5.3 الخلاصة:

من خلال هذه الدراسة والمحاكاة العملية باستخدام برنامج **MATLAB R2023b**، خرجنا بالنتائج التالية:

1. أثبتت مرشحات التردد الرنيني (**Tuned Filters**) كفاءة عالية في امتصاص تيارات التوافقيات عند ترددات الرنين المحددة، مما أدى لخفض نسبة THD بشكل تدريجي مع كل إضافة.
2. ساهمت المرشحات في تحسين معامل الاستطاعة وتقريب شكل موجة التيار والجهد من الشكل الجيبي النقي، مما يقلل من الفواقد والحرارة في عناصر الشبكة.
3. بفضل إضافة مرشحات الرتب 7 و 11، تمكنا من الحفاظ على جودة الجهد ضمن الحدود العالمية المسموح بها (غالباً أقل من 3% أو 5% حسب المواصفة).
4. أكدت الدراسة أن للحصول على نتائج صحيحة ومطابقة للواقع الفيزيائي يجب أن ضبط إعدادات المحاكاة بشكل دقيق و إدخال بارامترات العناصر بعناية شديدة، حيث أن أي خطأ في القيم أو الإعدادات قد يؤدي لنتائج غير دقيقة أو غير منطقية.

الوظيفة الثانية

تصميم مرشح التمرير المنخفض (Low-Pass Filter) للتقليل من أثر التوافقيات في نظام قدرة ثلاثي الطور مع حمولة غير خطية.

1

توصيف المنظومة ونظرية الترشيح

تستكمل هذه الدراسة ما بدأناه في النمذجة السابقة، حيث نركز هنا على تطبيق نوع آخر من تقنيات الترشيح لتحسين جودة القدرة الكهربائية في الأنظمة التي تغذي أحمالاً غير خطية.

• **هدف الوظيفة:** تصميم مرشح تمرير منخفض (**Low Pass Filter**) واختيار بارامتراته بدقة لتقليل نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD) للجهد والتيار، وضمان بقاء النتائج ضمن المعايير العالمية المسموح بها (أقل من 3%)، وحماية عناصر القدرة من النبضات والضجيج.

• **مبدأ العمل:** يعمل مرشح التمرير المنخفض كأداة كهربائية تسمح بمرور التردد الأساسي ($50Hz$) بسهولة نتيجة الممانعة المنخفضة للملف (X_L) والممانعة العالية للمكثف (X_C)

عند هذا التردد. في المقابل، يفرض المرشح ممانعة عالية أمام التوافقيات ذات الترددات الكبيرة (مثل 250 Hz و 350 Hz)، مما يؤدي إلى إخمادها وتبديدها قبل دخولها إلى المقوم.

• **توصيف الدارة:** لضمان اتساق الدراسة والمقارنة الدقيقة، سنحافظ على نفس مكونات الشبكة الموصوفة في القسم الأول من الوظيفة السابقة، والتي تشمل منبع الجهد ثلاثي الطور ($400\text{ V}, 50\text{ Hz}$)، ممانعة القصر (Z_{sc})، ممانعة المحولة (Z_T)، وممانعة الكبل، وصولاً إلى الحمل غير الخطي المتمثل بجسر التقويم الديودي.

2

الحسابات النظرية للمرشح

في هذا القسم، سنقوم بإجراء الحسابات الرياضية لتصميم المرشح بناءً على تردد رنيني جديد يختلف عن المثال المشروح في الجلسة العملية ($200Hz$) لتحقيق استجابة ترددية مختلفة.

1.2 اختيار المعايير

لقد تم اختيار التردد الرنيني المقترح للمرشح ليكون $f_r = 150Hz$. هذا الاختيار يحقق الشرط المطلوب بأن يكون التردد أعلى من التردد الأساسي ($50Hz$) وأقل من رتبة التوافقية الخامسة ($250Hz$) التي تمثل أول مصدر رئيسي للتشوه.

2.2 حساب عناصر المرشح (R, L, C)

بناءً على القوانين الفيزيائية الواردة في الجلسة الرابعة، نتبع الخطوات التالية:

- أولاً: فرض قيمة الحث (L): سنفترض قيمة حث ثابتة للملفات التسلسلية كما في المثال المرجعي:

$$L = 2\text{mH} = 0.002\text{H}$$

- ثانياً: حساب سعة المكثف (C): باستخدام قانون الرنين المشتق $C = \frac{1}{(2\pi f_r)^2 \cdot L}$:

$$C = \frac{1}{(2 \times \pi \times 150)^2 \times 0.002}$$

$$C \approx 0.0005629\text{F} = 562.9\mu\text{F}$$

- ثالثاً: حساب مقاومة التخميد (R): نختار عامل جودة مناسب لمرشحات التمرير المنخفض وهو $Q = 3$.

1. حساب المفاعلة السعوية (X_C) عند التردد الرنيني:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f_r \cdot C} = \frac{1}{2 \times \pi \times 150 \times 0.0005629} \approx 1.885\Omega$$

2. حساب المقاومة باستخدام القانون $R = \frac{X_C}{Q}$:

$$R = \frac{1.885}{3} \approx 0.628$$

3.2 ملخص القيم المحسوبة للإدخال في MATLAB

الجدول التالي يلخص النتائج النهائية اللازمة لنمذجة المرشح:

العنصر	القيمة المحسوبة	الوحدة
تردد الرنين (f_r)	150	Hz
الحث (L)	0.002	Henry
السعة (C)	562.9×10^{-6}	Farad
المقاومة (R)	0.628	Ohm

جدول 2: البارامترات التصميمية لمرشح التمرير المنخفض المقترح


3

النمذجة وإدخال البارامترات

يركز هذا القسم على الجانب التطبيقي لبناء مرشح التمرير المنخفض (Low Pass Filter) داخل بيئة Simulink، حيث تم تعديل الموديل السابق ليتناسب مع البنية الجديدة للمرشح التي تتألف من ملفات تسلسلية ومخمدات (RC) تفرعية.

1.3 بناء المخطط الصندوقي (Circuit Topology)

لتحقيق استجابة "تمرير منخفض"، تم إدراج ملفات خنق (Inductors) على التوالي مع خطوط التغذية الثلاثة الواصلة إلى المقوم. بعد هذه الملفات مباشرة، تم توصيل فروع مكونة من مقاومة ومكثف على التوالي موصلة نجمياً (Wye-connected) إلى الأرضي. تضمن هذه البنية إجبار التيارات التوافقية ذات التردد العالي على المرور عبر المسار التفرعي إلى الأرضي، بينما يمر التردد الأساسي (50Hz) إلى الحمل.




شكل 17: المخطط الكامل للدائرة بعد إضافة مرشح التمرير المنخفض

2.3 إدخال بارامترات العناصر


تم ضبط قيم العناصر بناءً على الحسابات النظرية التي أجريناها سابقاً لتردد رنيني قدره 150 Hz . توضح الأشكال التالية كيفية إدخال هذه القيم داخل بلوكات Simulink:

1. **الملفات التسلسلية (Inductances):** تم استخدام بلوك *Series RLC Branch* وضبط نوع الفرع على L فقط، مع إدخال القيمة المحسوبة 0.002 H (أو 2 mH) لضمان توفير الممانعة اللازمة عند الترددات العالية.




شكل 18: نافذة بارامترات ملفات الخنق في النموذج المطور

2. **مقاومات التخميد (Resistances):** في الفروع التفرعية، تم ضبط نوع الفرع على R وإدخال القيمة 0.628Ω . تعمل هذه المقاومة على تخميد الرنين وضمان استقرار النظام ومنع التذبذبات غير المرغوبة.



شكل 19: إدخال قيم المقاومات الخاصة بفرع الترشيح

3. المكثفات (Capacitances): تم ضبط نوع الفرع التفرعي ليتضمن السعة، وإدخال القيمة الدقيقة $562.9 \times 10^{-6} F$ (أو $562.9 \mu F$).



شكل 20: ضبط قيم السعات لمرشح التمرير المنخفض


4

مناقشة وتحليل النتائج

يتناول هذا القسم تحليل البيانات المستخرجة من أداة FFT Analyzer بعد تطبيق مرشح التمرير المنخفض المصمم، وتقييم جودة الموجات الناتجة مقارنة بالمعايير الهندسية المطلوبة.

1.4 تحليل طيف التيار

بعد تشغيل المحاكاة بوجود المرشح الجديد، أظهرت النتائج تحسناً جذرياً في شكل موجة التيار وتخفيضاً كبيراً في مركباتها التوافقية.




شكل 21: طيف التردد للتيار بوجود مرشح التمرير المنخفض

نلاحظ من الشكل 21 أن بلغت نسبة التشوه التوافقي $THD_I = 4.02\%$. نلاحظ من الرسم البياني اختفاء القمم الحادة عند الترددات التوافقية العالية، حيث عمل المرشح على كبح التيارات التوافقية بنجاح كبير، مما أدى للحصول على موجة تيار تقترب كثيراً من الشكل الجيبي النقي.

2.4 تحليل طيف الجهد

تعتبر جودة الجهد المعيار الأهم في استقرار الشبكة الكهربائية، وقد أثبت المرشح كفاءة عالية في هذا الجانب.



شكل 22: طيف التردد للجهد بوجود مرشح التمرير المنخفض

حيث انخفضت نسبة التشوه التوافقي لتصل إلى $THD_V = 2.26\%$ (كما هو واضح من الشكل 22). هذه النتيجة تعتبر ممتازة جداً، حيث أنها أقل من 3%، وهي الحدود المسموح بها عالمياً حسب النورمات المذكورة في "جلسات العملي". كما نلاحظ أن منحني الجهد يظهر في السكوب بشكل جيبي منتظم وخالي من التشوهات الظاهرة التي كانت موجودة قبل عملية الترشيح.

3.4 الخلاصة

يؤكد هذا العمل أن مرشحات التمرير المنخفض (LPF) هي حلول فعالة واقتصادية لتحسين جودة القدرة وحماية الأجهزة الحساسة من ضجيج التوافقات في الشبكات التي تحتوي على مقومات قدرة. وبالتالي أدى اختيار التردد 150Hz إلى إزاحة نقطة الرنين لأسفل، مما وفر حماية أكبر ضد التوافقيات الخامسة وما فوقها. بالإضافة إلى أن الحسابات اليدوية أثبتت دقتها، حيث أدى إدخال القيم (R, L, C) المحسوبة إلى استقرار النظام والحصول على نتائج ضمن النطاق المقبول أكاديمياً.