Aufgabe 3 – Hardwarebeschaffung

Schwierigkeit: Mittel

Ausgangssituation

Die IT-Abteilung eines Krankenhauses benötigt neue Hardware. Am Prozess sind die IT-Abteilung und der Einkauf beteiligt, die beide zum Krankenhaus gehören. Der Prozess startet, wenn die IT-Abteilung einen Hardwarebedarf feststellt. Die IT-Abteilung fordert den Bedarf beim Einkauf an. Der Einkauf holt Angebote ein und gibt anschließend die Bestellung auf. Nachdem die Lieferung vorliegt, prüft die IT-Abteilung sie. Ist die Lieferung unvollständig, veranlasst der Einkauf eine Reklamation, und der Prozess geht zurück, bis erneut eine Lieferung vorliegt. Ist die Lieferung vollständig, gibt der Einkauf die Rechnung frei, und gleichzeitig inventarisiert die IT-Abteilung die Hardware. Sind beide Tätigkeiten erledigt, ist die Beschaffung abgeschlossen.

Aufgabe

a) Modellieren Sie den beschriebenen Prozess als BPMN-2.0-Diagramm (z. B. auf demo.bpmn.io oder auf Papier).

b) Vor „Lieferung liegt vor“ steht ein XOR-Gateway, obwohl dort nichts entschieden wird. Warum?

c) Warum folgt auf „ja“ ein AND-Gateway?

Hinweis – diese Elemente werden benötigt: Zwischenereignis, XOR-Gateways (Entscheidung und Zusammenführung), AND-Gateways, Schleife