

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
1	1,E+20	1,E+18	1,E+24

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
2	9,E+19	1,E+17	9,E+23

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
3	8,E+19	1,E+16	8,E+23

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного <i>р-п</i> переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
4	7,E+19	1,E+15	7,E+23

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
5	6,E+19	1,E+14	6,E+23

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
6	5,E+19	1,E+18	5,E+23

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного <i>р-п</i> переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
7	4,E+19	1,E+18	4,E+23

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k , l_0 , при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
8	3,E+19	1,E+17	3,E+23

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного <i>р-п</i> переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
9	2,E+19	1,E+16	2,E+23

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
10	1,E+19	1,E+15	1,E+23

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
11	9,E+18	1,E+14	9,E+22

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
12	8,E+18	1,E+13	8,E+22

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
13	7,E+18	1,E+17	7,E+22

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного <i>р-п</i> переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
14	6,E+18	1,E+17	6,E+22

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
15	5,E+18	1,E+16	5,E+22

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного <i>р-п</i> переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
16	4,E+18	1,E+15	4,E+22

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
17	3,E+18	1,E+14	3,E+22

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
18	2,E+18	1,E+13	2,E+22

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
19	1,E+18	1,E+14	1,E+22

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
20	9,E+17	1,E+17	9,E+21

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
21	8,E+17	1,E+16	8,E+21

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
22	7,E+17	1,E+15	7,E+21

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
23	6,E+17	1,E+14	6,E+21

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
24	5,E+17	1,E+13	5,E+21

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
25	4,E+17	1,E+15	4,E+21

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного <i>р-п</i> переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
26	3,E+17	1,E+16	3,E+21

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
27	2,E+17	1,E+15	2,E+21

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного р-п переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
28	1,E+17	1,E+15	1,E+21

Задания для семинара №3

1	Для резкого p-n-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в p и n-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного p-n-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного p-n переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного p-n-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
29	9,E+16	5,E+14	9,E+20

Задания для семинара №3

1	Для резкого р-п-перехода вычислить - контактную разность потенциалов φ_k - полную ширину ОПЗ l_0 - соотношение ширин ОПЗ в р и п-областях l_{p0}/l_{n0} - максимальное электрическое поле в ОПЗ E_{m0} при заданных в соответствии с вариантом задания N_3 и N_6
2	Для линейного р-п-перехода вычислить φ_k, l_0, при заданном (в соответствии с вариантом задания) градиенте концентрации N'
3	По результатам предыдущих задач рассчитать значения C_0 для ступенчатого и линейного <i>р-п</i> переходов площадью $S_1 = 10 \text{ см}^2$
4	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров резкого р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.
5	Для полученных в предыдущих заданиях результатах расчетов параметров линейного р-п-перехода рассчитать $C(U)$ при $U = -5 \text{ В}$ и $U = +0,5 \text{ В}$.

Вар. №	Задание 1		Задание 2
	$N_3, \text{ см}^{-3}$	$N_6, \text{ см}^{-3}$	$N', \text{ см}^{-4}$
30	8,E+16	5,E+15	8,E+20