Испит

5. Написати једначине животног века променљивих за чвор n. Објаснити значења свих елемената у једначинама.

in[n]=use[n]U(out[n]-def[n])

out[n] =Usucc[n] in[n]

6. Задату граматику трансформисати у граматику без конфликта.

$E \rightarrow E + T$	$T \rightarrow id$
$E \rightarrow E - T$	$T \rightarrow num$
$E \rightarrow T$	$T \rightarrow (E)$

E -> EE'

E'-> +T

E' -> - T

7. Током асемблирања датог MIPS асемблерског кода, која ће бити вредност симбола val1, а која вредност симбола end? Секције .data и .text почињу на адреси 0, литерали (параметри .word) и инструкције су 4 бајта, а параметар .space директиве представља број бајтова.

```
    .globl main
    .data
arr1: .word 5 87 54 63 0
arr2: .word 16          16
val1: .space 9          20
    .text
main:
    la $t1, arr1 0
    la $t2, arr2 4
    lw $t3, val1 8
end:
    jr $ra 12
```