

**I KOLOKVIJUM
IZ PREDMETA
LOGIČKO PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA I
27.06.2014. (Radi se 30 min)**

Ime i prezime: _____
Broj indeksa: _____

1. Tabela prikazuje tabelu prelaza/izlaza Mealy-evog automata koji je potrebno realizovati. Početno stanje automata je stanje S4.

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
W0	S7/Z1	S5/Z0	S4/Z0	S0/Z1	S3/Z1	S2/Z0	S4/Z1	S0/Z1
W1	S2/Z0	S6/Z0	S7/Z0	S2/Z0	S2/Z0	S4/Z1	S2/Z0	S2/Z0
W2	S5/Z0	S1/Z1	S1/Z1	S5/Z0	S5/Z0	S5/Z0	S5/Z0	S5/Z0

- A) Naći minimalan automat zadatog automata.
 B) Naći odgovarajući odgovor minimalnog automata na niz ulaznih signala iz tabele, ako se automat na početku nalazi u stanju koje odgovara stanju originalnog automata.

	W ₁	W ₀	W ₁	W ₁	W ₂	W ₂	W ₂	W ₂	W ₀
Stanje									
Izlaz									