Deney1. Port kullanımı (veri çıkış)

1. B portuna bağlı tek led flaşör

```
void main()
{
TRISB.B3 = 0;
while (1)
   { PORTB.B3 = 1;
      Delay_ms(500);    // 0.5s bekle
     PORTB.B3 = 0;
      Delay_ms(500);    // 0.5s bekle
   }
}
```

---

2. define kullanımı (Tek led flaşör)

```
#define led PORTB.B1
void main()
{
TRISB.B1 = 0;
led=1;
while (1)
   { led =  ~ led;
      Delay_ms(500);
   }
}
```

Gecikme süresini değiştirerek tekrarlayınız.

---

3. Isıs ortamında PortB.B1 ucuna transistör ve röle bağlayarak 220V lamba için programı çalıştırınız.

4. 8 led flaşör,

```
#define ilkveri 0xFF
void main()
{
TRISB = 0;
PORTB = ilkveri;
while (1)
   {
PORTB = ~ PORTB
Delay_ms(500);
   }
}
```

- 0xFF yerine : 255 ve 0b11111111 veri giriş formatlarını deneyiniz.
- 0xFF yerine : 0x0F, 0x55, 0b10011001 başlangıç verilerini deneyiniz.

---

4. 8 led üzerinde, 4 adım soldan sağa kayan ışık efekti oluşturan programı yazınız.