Materia: Sistemas Operativos II

1. Actividad S10-A1 - Interbloqueos - Algoritmo del Banquero

1.1 Objetivo

Comprender el funcionamiento del algoritmo del banquero y simular su funcionamiento.

1.2 Software necesario

- Planillas de cálculo excel o similar para realizar los cálculos

1.3 Desarrollo de la actividad

Considere un sistema que tiene tres procesos (P0, P1, P2) y dos recursos (R1, R2).

Recursos disponibles: R1=3, R2=2

MAX		
Proceso	R1	R2
P0	3	2
P1	2	2
P2	3	1

ALLOCATION		
Proceso	R1	R2
P0	1	0
P1	1	1
P2	1	1

¿Este sistema es seguro?

Realice las comprobaciones necesarias usando el algoritmo del banquero.

1.4 Conclusiones

Publique en el foro de esta actividad el resultado obtenido y la justificación. No publique en el foro ni archivo PDF ni comprimidos, sólo imágenes para que podamos verlas en el mismo foro sin necesidad de descargar nada.

Cualquier duda puede consultar en el foro de consultas.