

Caso	Estrutura	MIPS
1	Se $r1 = r2$ Faz op1;	bne r1, r2, NaoFaz op1 NaoFaz:
1a	Se $r1 \neq r2$ Faz op1;	beq r1, r2, NaoFaz op1 NaoFaz:
2	Se $r1 \geq r2$ Faz op1;	slt r3, r1, r2 bnez r3, NaoFaz op1 NaoFaz:
3	Se $r1 \leq r2$ Faz op1;	slt r3, r2, r1 bnez r3, NaoFaz op1 NaoFaz:
4	Se $r1 < r2$ Faz op1;	slt r3, r1, r2 beqz r3, NaoFaz op1 NaoFaz:
4a	Se $r1 > r2$ Faz op1;	slt r3, r2, r1 beqz r3, NaoFaz op1 NaoFaz:
5	Se $r1 = r2$ Faz op1; Se não Faz op2; Duas soluções alternativas	beq r1, r2, Se op2 ; j FimSe Se: Op1 FimSe:
		bne r1, r2, Else op1 ; j FimSe Else: Op2 FimSe:

6	<pre> se r1 = r2 ou r3 = r4 Faz op1; Se não Faz op2; </pre>	<pre> beq r1, r2, Se beq r3, r4, Se op2; j FimSe Se: Op1 FimSe: </pre>
6a	<pre> Se r1 = r2 E r3 = r4 Faz op1; Se não Faz op2; </pre>	<pre> bne r1, r2, Else bne r3, r4, Else op1; j FimSe Else: Op2 FimSe: </pre>
7	<pre> Para r5 desde 0 até r6 Faz op1; </pre>	<pre> daddi r5, r0, 0 For: slt r1, r5, r6 beqz r1, FimFor op1 daddi r5, r5, 1 j For FimFor: </pre>
8	<pre> Enquanto r1 != r2 Faz op1; </pre>	<pre> While: beq r1, r2, FimWhile op1 j While FimWhile: </pre>
8a	<pre> Faz op1 Enquanto r1 != r2; </pre>	<pre> Faz: op1 bneq r1, r2, Faz </pre>
9	<pre> Se r1 = -3: Faz op1; stop; = 0: Faz op2; stop; = 43: Faz op3; stop; default: Faz op4;stop; </pre>	<pre> daddi r2, r0, -3 bne r1, r2, Testa0 op1; j FimSwitch Testa0: bnez r1, Testa43 op2; j FazOp3 Testa43: daddi r2, r0, 43 bne r1, r2, Default FazOp3: op3; j FimSwitch Default: op4 FimSwitch: </pre>
	<pre> daddi R2,R0,-3 beq R1,R2,FazOp1 beq R1,R0, FazOp2 daddi R2,R0,4 beq R1,R2, FazOp3 op4; j FimSwitch FazOp1: op1; j FimSwitch FazOp2: op2; j FimSwitch FazOp3: Op3; FimSwitch: </pre>	Duas soluções alternativas