

N° Evento	Código TCMS	Evento EDCU	Descripción	Resolución	Plano
1	6101	TC1 - el circuito del motor de accionamiento de la puerta n°1 se desconecta	Se prende el motor pero sin llegar a detectar la corriente correspondiente	Chequeo de circuito de motor, cables, circuito de salida de EDCU y motor	28, 29, 30 y 31
2	6102	TC1 falla el interruptor de lock completo de puerta n°1	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de trabado completo, pero el interruptor indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo Cambiar el interruptor de traba completo Chequear el circuito de entrada de EDCU Chequear el estado de los terminales	28, 29, 30 y 31
3	6103	TC1 - falla el interruptor de "cierre completo" de puerta n°1	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de cierre completo, pero el interruptor de cierre completo indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo Cambiar el interruptor de cierre completo Chequear el circuito de entrada de EDCU Chequear el estado de los terminales	28, 29, 30 y 31
4	6104	TC1 puerta n°1 - no desbloquea en 3 segundos	Se prende el motor (abrir) después de 3 segundos, el interruptor de traba todavía indica que la puerta está trabada y el sensor de posicionamiento no detecta el movimiento de la puerta	Chequear el circuito de Movimiento Libre de Accionamiento Chequear el circuito de ajuste de los finales de carrera Chequear la función del Relé de seguridad Chequear el circuito de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
5	6105	TC1 puerta n°1 - falla el sensor de posicionamiento	El sensor de posicionamiento no puede detectar el movimiento de puerta	Chequear el sensor de posicionamiento Chequear el circuito de entrada de EDCU	28, 29, 30 y 31
6	6106	TC1 puerta n°1 - Se abre la puerta sin señal de cierre completo	La puerta se abre en caso de que no se envíe la señal de abrir	Chequear el ajuste del interruptor de desbloqueo y cables Chequear el dispositivo de accionamiento, dispositivo de cierre, interruptor de cierre completo y ajustar los cables en el circuito de entrada de EDCU	28, 29, 30 y 31
7	6107	TC1 puerta n°1 - falla del relé de seguridad	El estado del sensor no coincide con la señal de encendido	Chequear el cableado del circuito periférico del relé de alimentación del motor Cambiar la EDCU	28, 29, 30 y 31
8	6108	TC1 puerta n°1 - falla el circuito de interlock de seguridad	Falla el interruptor del circuito de interlock de seguridad, y el estado del circuito es anormal	Chequear el interruptor de cierre completo. Chequear el interruptor de lock completo Chequear el interruptor de desbloqueo de emergencia Chequear el interruptor de aislamiento Chequear los terminales del circuito de entrada de EDCU y los cables	28, 29, 30 y 31
9	6109	TC1 puerta n°1 - no llega al estado de lock completo	Luego de las 3 pruebas de cierre automático, la puerta no puede alcanzar el estado de lock completo	Quitar el obstáculo y chequear la entrada de señal del sensor de EDCU Chequear el dispositivo de accionamiento Ajustar el interruptor de lock completo	28, 29, 30 y 31

N° Evento	Código TCMS	Evento EDCU	Descripción	Resolución	Plano
10	6110	TC1 puerta n°1 - no llega al estado de abertura completa	Luego de varias pruebas la puerta no puede alcanzar el estado de apertura completa	Chequear la entrada de señal de posicionamiento de la EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el cableado	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
11	6111	TC1 puerta n°1 - falla el dispositivo de cerradura	La puerta no cierra correctamente. Esta falla no influye en el funcionamiento de las puertas	Chequear el dispositivo de cerradura	28, 29, 30 y 31
				Chequear el estado del interruptor de cables de desbloqueo de emergencia	
12	6112	TC1 puerta n°1 - corto circuito de salida de O0	Se prende el indicador LED con O0. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O0 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
13	6113	TC1 puerta n°1 - corto circuito de salida de O1	Se prende el indicador LED con O1. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O1 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
14	6115	TC1 puerta n°1 - corto circuito de salida de O3	Se prende el indicador LED con O3. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O3 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
15	6116	TC1 puerta n°1 - fallo de memoria de diagnóstico	El código de chequeo del archivo de memoria de diagnóstico no coincide con la señal de arranque del relé	Cambiar la EDCU	28, 29, 30 y 31
16	6117	TC1 - el circuito del motor de accionamiento de la puerta n°2 se desconecta	Se prende el motor pero sin llegar a detectar la corriente correspondiente	Chequeo de circuito de motor, cables, circuito de salida de EDCU y motor	28, 29, 30 y 31
17	6118	TC1 falla el interruptor de lock completo de puerta n°2	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de trabado completo, pero el interruptor indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de traba completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
18	6119	TC1 - falla el interruptor de "cierre completo" de puerta n°2	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de cierre completo, pero el interruptor de cierre completo indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de cierre completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
19	6120	TC1 puerta n°2 - no desbloquea en 3 segundos	Se prende el motor (abrir) después de 3 segundos, el interruptor de traba todavía indica que la puerta está trabada y el sensor de posicionamiento no detecta el movimiento de la puerta	Chequear el circuito de Movimiento Libre de Accionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de ajuste de los finales de carrera	
				Chequear la función del Relé de seguridad	
				Chequear el circuito de salida de EDCU	
20	6121	TC1 puerta n°2 - falla el sensor de posicionamiento	El sensor de posicionamiento no puede detectar el movimiento de puerta	Chequear el sensor de posicionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	

N° Evento	Código TCMS	Evento EDCU	Descripción	Resolución	Plano
21	6122	TC1 puerta n°2 - Se abre la puerta sin señal de cierre completo	La puerta se abre en caso de que no se envíe la señal de abrir	Chequear el dispositivo de desbloqueo de emergencia, el ajuste del interruptor de desbloqueo y cables	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento, dispositivo de cierre, interruptor de cierre completo y ajustar los cables en el circuito de entrada de EDCU	
22	6123	TC1 puerta n°2 - falla del relé de seguridad	El estado del sensor no coincide con la señal de encendido	Chequear el cableado del circuito periférico del relé de alimentación del motor	28, 29, 30 y 31
				Cambiar la EDCU	
23	6124	TC1 puerta n°2 - falla el circuito de interlock de seguridad	Falla el interruptor del circuito de interlock de seguridad, y el estado del circuito es anormal	Chequear el interruptor de cierre completo.	28, 29, 30 y 31
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el interruptor de desbloqueo de emergencia	
				Chequear el interruptor de aislamiento	
				Chequear los terminales del circuito de entrada de EDCU y los cables	
24	6125	TC1 puerta n°2 - no llega al estado de lock completo	Luego de las 3 pruebas de cierre automático, la puerta no puede alcanzar el estado de lock completo	Quitar el obstáculo y chequear la entrada de señal del sensor de EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Ajustar el interruptor de lock completo	
25	6126	TC1 puerta n°2 - no llega al estado de abertura completa	Luego de varias pruebas la puerta no puede alcanzar el estado de apertura completa	Chequear la entrada de señal de posicionamiento de la EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el cableado	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
26	6127	TC1 puerta n°2 - falla el dispositivo de cerradura	La puerta no cierra correctamente. Esta falla no influye en el funcionamiento de las puertas	Chequear el dispositivo de cerradura	28, 29, 30 y 31
				Chequear el estado del interruptor de cables de desbloqueo de emergencia	
27	6128	TC1 puerta n°2 - corto circuito de salida de O0	Se prende el indicador LED con O0. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O0 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
28	6129	TC1 puerta n°2 - corto circuito de salida de O1	Se prende el indicador LED con O1. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O1 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
29	6131	TC1 puerta n°2 - corto circuito de salida de O3	Se prende el indicador LED con O3. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O3 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
30	6132	TC1 puerta n°2 - fallo de memoria de diagnóstico	El código de chequeo del archivo de memoria de diagnóstico no coincide con la señal de arranque del relé	Cambiar la EDCU	28, 29, 30 y 31
31	6133	TC1 - el circuito del motor de accionamiento de la puerta n°3 se desconecta	Se prende el motor pero sin llegar a detectar la corriente correspondiente	Chequeo de circuito de motor, cables, circuito de salida de EDCU y motor	28, 29, 30 y 31

N° Evento	Código TCMS	Evento EDCU	Descripción	Resolución	Plano
32	6134	TC1 falla el interruptor de lock completo de puerta n°3	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de trabado completo, pero el interruptor indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de traba completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
33	6135	TC1 - falla el interruptor de "cierre completo" de puerta n°3	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de cierre completo, pero el interruptor de cierre completo indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de cierre completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
34	6136	TC1 puerta n°3 - no desbloquea en 3 segundos	Se prende el motor (abrir) después de 3 segundos, el interruptor de traba todavía indica que la puerta está trabada y el sensor de posicionamiento no detecta el movimiento de la puerta	Chequear el circuito de Movimiento Libre de Accionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de ajuste de los finales de carrera	
				Chequear la función del Relé de seguridad	
				Chequear el circuito de salida de EDCU	
35	6137	TC1 puerta n°3 - falla el sensor de posicionamiento	El sensor de posicionamiento no puede detectar el movimiento de puerta	Chequear el sensor de posicionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
36	6138	TC1 puerta n°3 - Se abre la puerta sin señal de cierre completo	La puerta se abre en caso de que no se envíe la señal de abrir	Chequear el ajuste del interruptor de desbloqueo y cables	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento, dispositivo de cierre, interruptor de cierre completo y ajustar los cables en el circuito de entrada de EDCU	
37	6139	TC1 puerta n°3 - falla del relé de seguridad	El estado del sensor no coincide con la señal de encendido	Chequear el cableado del circuito periférico del relé de alimentación del motor	28, 29, 30 y 31
				Cambiar la EDCU	
38	6140	TC1 puerta n°3 - falla el circuito de interlock de seguridad	Falla el interruptor del circuito de interlock de seguridad, y el estado del circuito es anormal	Chequear el interruptor de cierre completo.	28, 29, 30 y 31
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el interruptor de desbloqueo de emergencia	
				Chequear el interruptor de aislamiento	
				Chequear los terminales del circuito de entrada de EDCU y los cables	
39	6141	TC1 puerta n°3 - no llega al estado de lock completo	Luego de las 3 pruebas de cierre automático, la puerta no puede alcanzar el estado de lock completo	Quitar el obstáculo y chequear la entrada de señal del sensor de EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Ajustar el interruptor de lock completo	

N° Evento	Código TCMS	Evento EDCU	Descripción	Resolución	Plano
40	6142	TC1 puerta n°3 - no llega al estado de abertura completa	Luego de varias pruebas la puerta no puede alcanzar el estado de apertura completa	Chequear la entrada de señal de posicionamiento de la EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el cableado	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
41	6143	TC1 puerta n°3 - falla el dispositivo de cerradura	La puerta no cierra correctamente. Esta falla no influye en el funcionamiento de las puertas	Chequear el dispositivo de cerradura	28, 29, 30 y 31
				Chequear el estado del interruptor de cables de desbloqueo de emergencia	
42	6144	TC1 puerta n°3 - corto circuito de salida de O0	Se prende el indicador LED con O0. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O0 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
43	6145	TC1 puerta n°3 - corto circuito de salida de O1	Se prende el indicador LED con O1. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O1 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
44	6147	TC1 puerta n°3 - corto circuito de salida de O3	Se prende el indicador LED con O3. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O3 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
45	6148	TC1 puerta n°3 - fallo de memoria de diagnóstico	El código de chequeo del archivo de memoria de diagnóstico no coincide con la señal de arranque del relé	Cambiar la EDCU	28, 29, 30 y 31
46	6149	TC1 - el circuito del motor de accionamiento de la puerta n°4 se desconecta	Se prende el motor pero sin llegar a detectar la corriente correspondiente	Chequeo de circuito de motor, cables, circuito de salida de EDCU y motor	28, 29, 30 y 31
47	6150	TC1 falla el interruptor de lock completo de puerta n°4	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de trabado completo, pero el interruptor indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de traba completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
48	6151	TC1 - falla el interruptor de "cierre completo" de puerta n°4	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de cierre completo, pero el interruptor de cierre completo indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de cierre completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
49	6152	TC1 puerta n°4 - no desbloquea en 3 segundos	Se prende el motor (abrir) después de 3 segundos, el interruptor de traba todavía indica que la puerta está trabada y el sensor de posicionamiento no detecta el movimiento de la puerta	Chequear el circuito de Movimiento Libre de Accionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de ajuste de los finales de carrera	
				Chequear la función del Relé de seguridad	
				Chequear el circuito de salida de EDCU	
50	6153	TC1 puerta n°4 - falla el sensor de posicionamiento	El sensor de posicionamiento no puede detectar el movimiento de puerta	Chequear el sensor de posicionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	

N° Evento	Código TCMS	Evento EDCU	Descripción	Resolución	Plano
51	6154	TC1 puerta n°4 - Se abre la puerta sin señal de cierre completo	La puerta se abre en caso de que no se envíe la señal de abrir	Chequear el ajuste del interruptor de desbloqueo y cables	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento, dispositivo de cierre, interruptor de cierre completo y ajustar los cables en el circuito de entrada de EDCU	
52	6155	TC1 puerta n°4 - falla del relé de seguridad	El estado del sensor no coincide con la señal de encendido	Chequear el cableado del circuito periférico del relé de alimentación del motor	28, 29, 30 y 31
				Cambiar la EDCU	
53	6156	TC1 puerta n°4 - falla el circuito de interlock de seguridad	Falla el interruptor del circuito de interlock de seguridad, y el estado del circuito es anormal	Chequear el interruptor de cierre completo.	28, 29, 30 y 31
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el interruptor de desbloqueo de emergencia	
				Chequear el interruptor de aislamiento	
				Chequear los terminales del circuito de entrada de EDCU y los cables	
54	6157	TC1 puerta n°4 - no llega al estado de lock completo	Luego de las 3 pruebas de cierre automático, la puerta no puede alcanzar el estado de lock completo	Quitar el obstáculo y chequear la entrada de señal del sensor de EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Ajustar el interruptor de lock completo	
55	6158	TC1 puerta n°4 - no llega al estado de apertura completa	Luego de varias pruebas la puerta no puede alcanzar el estado de apertura completa	Chequear la entrada de señal de posicionamiento de la EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el cableado	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
56	6159	TC1 puerta n°4 - falla el dispositivo de cerradura	La puerta no cierra correctamente. Esta falla no influye en el funcionamiento de las puertas	Chequear el dispositivo de cerradura	28, 29, 30 y 31
				Chequear el estado del interruptor de cables de desbloqueo de emergencia	
57	6160	TC1 puerta n°4 - corto circuito de salida de O0	Se prende el indicador LED con O0. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O0 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
58	6161	TC1 puerta n°4 - corto circuito de salida de O1	Se prende el indicador LED con O1. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O1 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
59	6163	TC1 puerta n°4 - corto circuito de salida de O3	Se prende el indicador LED con O3. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O3 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
60	6164	TC1 puerta n°4 - fallo de memoria de diagnóstico	El código de chequeo del archivo de memoria de diagnóstico no coincide con la señal de arranque del relé	Cambiar la EDCU	28, 29, 30 y 31
61	6165	TC1 - el circuito del motor de accionamiento de la puerta n°5 se desconecta	Se prende el motor pero sin llegar a detectar la corriente correspondiente	Chequeo de circuito de motor, cables, circuito de salida de EDCU y motor	28, 29, 30 y 31

N° Evento	Código TCMS	Evento EDCU	Descripción	Resolución	Plano
62	6166	TC1 falla el interruptor de lock completo de puerta n°5	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de trabado completo, pero el interruptor indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de traba completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
63	6167	TC1 - falla el interruptor de "cierre completo" de puerta n°5	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de cierre completo, pero el interruptor de cierre completo indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de cierre completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
64	6168	TC1 puerta n°5 - no desbloquea en 3 segundos	Se prende el motor (abrir) después de 3 segundos, el interruptor de traba todavía indica que la puerta está trabada y el sensor de posicionamiento no detecta el movimiento de la puerta	Chequear el circuito de Movimiento Libre de Accionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de ajuste de los finales de carrera	
				Chequear la función del Relé de seguridad	
				Chequear el circuito de salida de EDCU	
65	6169	TC1 puerta n°5 - falla el sensor de posicionamiento	El sensor de posicionamiento no puede detectar el movimiento de puerta	Chequear el sensor de posicionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
66	6170	TC1 puerta n°5 - Se abre la puerta sin señal de cierre completo	La puerta se abre en caso de que no se envíe la señal de abrir	Chequear el dispositivo de desbloqueo de emergencia, el ajuste del interruptor de desbloqueo y cables	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento, dispositivo de cierre, interruptor de cierre completo y ajustar los cables en el circuito de entrada de EDCU	
67	6171	TC1 puerta n°5 - falla del relé de seguridad	El estado del sensor no coincide con la señal de encendido	Chequear el cableado del circuito periférico del relé de alimentación del motor	28, 29, 30 y 31
				Cambiar la EDCU	
68	6172	TC1 puerta n°5 - falla el circuito de interlock de seguridad	Falla el interruptor del circuito de interlock de seguridad, y el estado del circuito es anormal	Chequear el interruptor de cierre completo.	28, 29, 30 y 31
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el interruptor de desbloqueo de emergencia	
				Chequear el interruptor de aislamiento	
				Chequear los terminales del circuito de entrada de EDCU y los cables	
69	6173	TC1 puerta n°5 - no llega al estado de lock completo	Luego de las 3 pruebas de cierre automático, la puerta no puede alcanzar el estado de lock completo	Quitar el obstáculo y chequear la entrada de señal del sensor de EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Ajustar el interruptor de lock completo	

N° Evento	Código TCMS	Evento EDCU	Descripción	Resolución	Plano
70	6174	TC1 puerta n°5 - no llega al estado de abertura completa	Luego de varias pruebas la puerta no puede alcanzar el estado de apertura completa	Chequear la entrada de señal de posicionamiento de la EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el cableado	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
71	6175	TC1 puerta n°5 - falla el dispositivo de cerradura	La puerta no cierra correctamente. Esta falla no influye en el funcionamiento de las puertas	Chequear el dispositivo de cerradura	28, 29, 30 y 31
				Chequear el estado del interruptor de cables de desbloqueo de emergencia	
72	6176	TC1 puerta n°5 - corto circuito de salida de O0	Se prende el indicador LED con O0. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O0 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
73	6178	TC1 puerta n°5 - corto circuito de salida de O1	Se prende el indicador LED con O1. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O1 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
74	6180	TC1 puerta n°5 - corto circuito de salida de O3	Se prende el indicador LED con O3. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O3 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
75	6181	TC1 puerta n°5 - fallo de memoria de diagnóstico	El código de chequeo del archivo de memoria de diagnóstico no coincide con la señal de arranque del relé	Cambiar la EDCU	28, 29, 30 y 31
76	6182	TC1 - el circuito del motor de accionamiento de la puerta n°6 se desconecta	Se prende el motor pero sin llegar a detectar la corriente correspondiente	Chequeo de circuito de motor, cables, circuito de salida de EDCU y motor	28, 29, 30 y 31
77	6183	TC1 falla el interruptor de lock completo de puerta n°6	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de trabado completo, pero el interruptor indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de traba completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
78	6184	TC1 - falla el interruptor de "cierre completo" de puerta n°6	El sensor de posicionamiento ha detectado que las puertas han salido de posición de cierre completo, pero el interruptor de cierre completo indica lo contrario	Ajustar la posición del dispositivo	28, 29, 30 y 31
				Cambiar el interruptor de cierre completo	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
				Chequear el estado de los terminales	
79	6185	TC1 puerta n°6 - no desbloquea en 3 segundos	Se prende el motor (abrir) después de 3 segundos, el interruptor de traba todavía indica que la puerta está trabada y el sensor de posicionamiento no detecta el movimiento de la puerta	Chequear el circuito de Movimiento Libre de Accionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de ajuste de los finales de carrera	
				Chequear la función del Relé de seguridad	
				Chequear el circuito de salida de EDCU	
80	6186	TC1 puerta n°6 - falla el sensor de posicionamiento	El sensor de posicionamiento no puede detectar el movimiento de puerta	Chequear el sensor de posicionamiento	28, 29, 30 y 31
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	

N° Evento	Código TCMS	Evento EDCU	Descripción	Resolución	Plano
81	6187	TC1 puerta n°6 - Se abre la puerta sin señal de cierre completo	La puerta se abre en caso de que no se envíe la señal de abrir	Chequear el ajuste del interruptor de desbloqueo y cables	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento, dispositivo de cierre, interruptor de cierre completo y ajustar los cables en el circuito de entrada de EDCU	
82	6188	TC1 puerta n°6 - falla del relé de seguridad	El estado del sensor no coincide con la señal de encendido	Chequear el cableado del circuito periférico del relé de alimentación del motor	28, 29, 30 y 31
				Cambiar la EDCU	
83	6189	TC1 puerta n°6 - falla el circuito de interlock de seguridad	Falla el interruptor del circuito de interlock de seguridad, y el estado del circuito es anormal	Chequear el interruptor de cierre completo.	28, 29, 30 y 31
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el interruptor de desbloqueo de emergencia	
				Chequear el interruptor de aislamiento	
				Chequear los terminales del circuito de entrada de EDCU y los cables	
84	6190	TC1 puerta n°6 - no llega al estado de lock completo	Luego de las 3 pruebas de cierre automático, la puerta no puede alcanzar el estado de lock completo	Quitar el obstáculo y chequear la entrada de señal del sensor de EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Ajustar el interruptor de lock completo	
85	6191	TC1 puerta n°6 - no llega al estado de abertura completa	Luego de varias pruebas la puerta no puede alcanzar el estado de apertura completa	Chequear la entrada de señal de posicionamiento de la EDCU	28, 29, 30 y 31
				Chequear el dispositivo de accionamiento	
				Chequear el interruptor de lock completo	
				Chequear el cableado	
				Chequear el circuito de entrada de EDCU	
86	6192	TC1 puerta n°6 - falla el dispositivo de cerradura	La puerta no cierra correctamente. Esta falla no influye en el funcionamiento de las puertas	Chequear el dispositivo de cerradura	28, 29, 30 y 31
				Chequear el estado del interruptor de cables de desbloqueo de emergencia	
87	6193	TC1 puerta n°6 - corto circuito de salida de O0	Se prende el indicador LED con O0. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O0 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
88	6194	TC1 puerta n°6 - corto circuito de salida de O1	Se prende el indicador LED con O1. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O1 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
89	6196	TC1 puerta n°6 - corto circuito de salida de O3	Se prende el indicador LED con O3. EDCU detecta que ocurre el corto circuito	Chequear las piezas conectadas con el terminal de salida O3 de EDCU y cables de salida de EDCU	28, 29, 30 y 31
90	6197	TC1 puerta n°6 - fallo de memoria de diagnóstico	El código de chequeo del archivo de memoria de diagnóstico no coincide con la señal de arranque del relé	Cambiar la EDCU	28, 29, 30 y 31