Vaje iz mehanike

Matija Zanjkovič

Maribor, 2023

Kazalo

1	Vaj	a 1: M	Aerjenje gostote	2
	1.1	Gosto	ota trdne snovi	2
		1.1.1	Naloga 1	2
		1.1.2	Sistematične napake merilnikov	2
		1.1.3	Meritve	3
		1.1.4	Računanje gostote	5
		1.1.5	Rezultati	5
	1.2	Gosto	ota kapljevine	6
		1.2.1	Naloga 2	6
		1.2.2	Sistematične napake merilnikov	6
		1.2.3	Postopek in meritve	7
		1.2.4	Računanje gostote	8
		1.2.5	Rezultati	8
	1.3		śanja	9
2	Vaj	a 2		10
3	Vaj	a 3		11
4	Vaj	a 4: N	Merjenje frekvence	12
	4.1	Nalog	(a	12
	4.2	_	ve	

Vaja 1: Merjenje gostote

1.1 Gostota trdne snovi

1.1.1 Naloga 1

Z merjenjem dimenzij (širine (a), višine (b), dolžine (c)) in mase (m) kvadra določite gostoto (ρ) snovi, iz katere je narejen kvader. Gostoto izračunajte po enačbi $\rho = m/V$, kjer je V prostornina (V = abc). Določite tudi napako gostote snovi.

1.1.2 Sistematične napake merilnikov

Napaka kljunastega merila: $\boldsymbol{0.05}~mm$

Napaka mikrometra: $\boldsymbol{0.01}~\boldsymbol{mm}$

Napaka tehtnice: $\boldsymbol{0.1}~\boldsymbol{g}$

1.1.3 Meritve

Tabela 1.1: Meritve dimenzije a

Meritev	a_{izm} $[mm]$	\overline{a} $[mm]$	$a_{izm} - \overline{a} \ [mm]$	$\Delta a_{sist} \ [mm]$	σ	$\Delta a_{sl} \ [mm]$	a [mm]
1	8.16		0				
2	8.15		-0.01				
3	8.20		0.04	0.01	0.02		
4	8.18	8.16	0.02				
5	8.16		0.00				8.16 ± 0.03 =
6	8.15		-0.01				
7	8.16		0.00				$8.16 \cdot (1 \pm 0.004)$
8	8.17		0.01				
9	8.10		-0.06				
10	8.12		-0.04				

Tabela 1.2: Meritve dimenzije b

Meritev	b_{izm} $[mm]$	$\overline{b} \ [mm]$	$b_{izm} - \overline{b} \ [mm]$	$\Delta b_{sist} \ [mm]$	$\Delta b_{sl} \ [mm]$	$b \ [mm]$
1	25.25		0.02			
2	25.20		-0.03			
3	25.20		-0.03			
4	25.25		0.02	0.05	0.03	
5	25.25	25.05	0.02			25.23 ± 0.08
6	25.20	25.23	-0.03			
7	25.20		-0.03			$25.23 \cdot (1 \pm 0.003)$
8	25.20		-0.03			
9	25.25		0.02			
10	25.25		0.02			

Tabela 1.3: Meritve dimenzije c

Meritev	c_{izm} $[mm]$	$\overline{c}~[mm]$	$c_{izm} - \overline{c} \ [mm]$	$\Delta c_{sist} \ [mm]$	$\Delta c_{sl} \ [mm]$	$c \ [mm]$
1	40.00		-0.02			
2	40.00		-0.02			
3	40.10		0.08			
4	40.00		-0.02			40.02 ± 0.07
5	40.00	40.02	-0.02	0.05	0.02	_
6	40.00	40.02	-0.02	0.05	0.02	=
7	40.00		-0.02			$40.02 \cdot (1 \pm 0.002)$
8	$40.05 \\ 40.05$		0.03			
9			0.03			
10	40.00		-0.02			

Meritev mase: $m=22.8~\pm~0.1~g~=~22.8\cdot(1~\pm~0.004)~g$

1.1.4 Računanje gostote

Gostota se računa po enačbi:

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{1.1}$$

Vendar najprej rabimo volumen telesa. Ker gre za kvader lahko uporabimo enačbo:

$$V = abc (1.2)$$

Tako torej dobimo:

$$V = 8.16 \ (1 \pm 0.004) \ mm \cdot 25.23 \ (1 \pm 0.003) \ mm \cdot 40.02 \ (1 \pm 0.002) \ mm$$

$$V = 8.16 \cdot 25.23 \cdot 40.02 \ (1 \pm (0.004 + 0.003 + 0.002)) \ mm^3$$

$$V = 8240 \ (1 \pm 0.009) \ mm^3$$
 (1.3)

Sedaj lahko izračunamo gostoto telesa:

$$\rho = \frac{22.8 \cdot (1 \pm 0.004) g}{8240 \cdot (1 \pm 0.009) mm^3}$$

$$\rho = 2.77 \cdot 10^{-3} \cdot (1 \pm 0.013) \frac{g}{mm^3}$$

$$\rho = 2770 \cdot (1 \pm 0.013) \frac{kg}{m^3}$$
(1.4)

1.1.5 Rezultati

Prišli smo do rezultata, da je gostota telesa $\rho=2770\cdot(1~\pm~0.013)~\frac{kg}{m^3}$ oz. $\rho=(2770~\pm~36)~\frac{kg}{m^3}.$

S tega bi lahko sklepali, da je telo verjetno iz zlitine, ki vsebuje veliko aluminija, saj je njegova gostota: $\rho_{Al}=2710~\frac{kg}{m^3}$.

1.2 Gostota kapljevine

1.2.1 Naloga 2

- a) Z menzuro in tehtnico izmerite gostoto 20 % raztopine kuhinjske soli v vodi. Gostoto izmerite tudi z areometrom.
- b) Z areometrom izmerite gostoto etilnega alkohola.

1.2.2 Sistematične napake merilnikov

Napaka areometra za raztopino NaCl
: 0.01 $\left[\frac{g}{mL}\right]$ Napaka areometra za etilni alkohol
: 0.005 $\left[\frac{g}{mL}\right]$ Merilno območje termometra: od
 $-199.9~^{\circ}C$ do $199.9~^{\circ}C$

Napaka tehtnice: 1 \boldsymbol{g} Napaka menzure: 2 mL

1.2.3 Postopek in meritve

Najprej smo pripravili 20 % raztopino NaCl. Skupna masa raztopine je bila:

$$m = (620 \pm 1) g \tag{1.5}$$

Nato smo izmerili volumen naše raztopine. Ker je menzura bila premajhna za celotno meritev volumna, smo to morali narediti trikrat.

$$V = (250 \ mL \ \pm \ 2 \ mL) + (250 \ mL \ \pm \ 2 \ mL) + (51 \ mL \ \pm \ 2 \ mL)$$

$$V = (553 \ \pm \ 6) \ mL$$

$$V = 553 \cdot (1 \ \pm \ 0.01) \ mL$$
 (1.6)

Nato smo gostoto raztopine NaCl izmerili še z areometrom.

Tabela 1.4: Meritve gostote raztopine NaCl z areometrom

Meritev	$ ho_{izm}\left[rac{g}{mL} ight]$	$\overline{ ho} \ \left[rac{g}{mL} ight]$	$ ho_{izm} - \overline{ ho} \; \left[rac{g}{mL} ight]$	$\Delta \rho_{sist} \left[\frac{g}{mL} \right]$	$\Delta \rho_{sl} \left[\frac{g}{mL} \right]$	$ ho \ \left[rac{g}{mL} ight]$	$T \ [^{\circ}C]$
1	1.14		0				
2	1.14		0			1.14 ± 0.01	
3	1.15	1.14	0.01	0.01	0	=	19.6
4	1.14		0			$1.14 \cdot (1 \pm 0.01)$	
5	1.15		0.01				

Nato smo še opravili meritve gostote etilnega alkohola, s pomočjo areometra.

Tabela 1.5: Meritve gostote etilnega alkohola

Meritev	$ ho_{izm}\left[rac{g}{mL} ight]$	$\overline{ ho} \ \left[rac{g}{mL} ight]$	$ ho_{izm} - \overline{ ho} \left[rac{g}{mL} ight]$	$\Delta \rho_{sist} \left[\frac{g}{mL} \right]$	$\Delta \rho_{sl} \left[\frac{g}{mL} \right]$	$\rho \left[\frac{g}{mL} \right]$	$T \ [^{\circ}C]$
1	0.805		0				
2	0.805		0			0.805 ± 0.005	
3	0.805	0.805	0	0.005	0	=	21.5
4	0.805		0			$0.805 \cdot (1 \pm 0.006)$	
5	0.805		0				

1.2.4 Računanje gostote

Računanje gostote 20 % raztopine NaCl s pomočjo mase in volumna:

$$\rho = \frac{620 \cdot (1 \pm 0.002) \ g}{553 \cdot (1 \pm 0.01) \ mL}$$

$$\rho = 1.12 \cdot (1 \pm 0.01) \frac{g}{mL}$$

$$\rho = 1120 \cdot (1 \pm 0.01) \frac{kg}{m^3}$$
(1.7)

1.2.5 Rezultati

Prišli smo do rezultatov, da je gostota

1.3 Vprašanja

- a) Razložite, kako temperatura vpliva na merjenje gostote kapljevine. Za koliko odstotkov se spremeni gostota vode, če se temperatura spremeni za 1 K? Temperaturni koeficient prostorninskega razteska vode je $2.06 \cdot 10^{-6} K^{-1}$.
- b) Razložite fizikalni princip meritve gostote tekočin z areometrom.

Vaja 2

Vaja 3

Vaja 4: Merjenje frekvence

4.1 Naloga

Izmerite frekvenco vrtenja plošče, ki je pritrjena na elektromotor na dva načina:

- a) z elektronskim merilnikom frekvence,
- b) z modelom merilnika frekvence.

Primerjajte rezultata obeh meritev pri različnih frekvencah vrtenja plošče.

Te meritve sem opravil pri napetostih: $\mathbf{5}$ $\mathbf{V},$ $\mathbf{6}$ $\mathbf{V},$ $\mathbf{7}$ $\mathbf{V},$ $\mathbf{9}$ \mathbf{V} in $\mathbf{12}$ $\mathbf{V},$ za vsako napetost 5-krat.

4.2 Meritve

Tabela 4.1: Z uporabo elektronskega merilnika frekvence

Meritev	Napetost	$\nu_{izm} \ [\mathrm{min}^{\text{-}1}]$	$\overline{ u}$	$ u_{izm}$ - $\overline{ u}$ $[\mathrm{min}^{\text{-}1}]$	$\Delta \nu_{sist} \ [\text{min}^{-1}]$	$\Delta \nu_{slu} \ [\mathrm{min}^{\text{-}1}]$	$\nu [\mathrm{Hz}]$
1		654.4		-4.5			
2		670.5		11.6			
3	5 V	665.3	658.9	6.4	0.1	6.5	10.98 ± 0.11
4		657.0		-1.9			
5		647.4		-11.5			
6		1058		5			
7		1054		1			
8	6 V	1037	1053	-16	1	6	17.55 ± 0.10
9		1053		0			
10		1062		9			
11		1576		13			
12		1575		12			
13	7 V	1532	1563	-31	1	13	26.05 ± 0.22
14		1567		4			
15		1565		2			
16		2351		-62			
17		2354		-59			
18	9 V	2449	2413	36	1	57	40.22 ± 0.95
19		2469		56			
20		2444		31			
21		3917		-20			
22		3972		35			
23	12 V	3963	3937	26	1	27	65.61 ± 0.45
24		3905		-32			
25		3926		-11			

Tabela 4.2: Z uporabo osciloskopa

			bo oschoskopa				
Meritev	Napetost	t [s]	$\overline{\mathrm{t}}$	$ u_{izm}$ - $\overline{ u}$ $[\mathrm{min}^{\text{-}1}]$	$\Delta \nu_{sist} \ [\text{min}^{-1}]$	$\Delta \nu_{slu} \ [\mathrm{min}^{\text{-}1}]$	$\nu \ [\mathrm{Hz}]$
1		0.080		-4.5			
2		0.096		11.6			
3	5 V	0.088	0.088	6.4	0.1	6.5	10.98 ± 0.11
4		0.088		-1.9			
5		0.088		-11.5			
6		0.052		5			
7		0.052		1			
8	6 V	0.050	0.052	-16	1	6	17.55 ± 0.10
9		0.052		0			
10		0.052		9			
11		0.036		13			
12		0.038		12			
13	7 V	0.038	0.038	-31	1	13	26.05 ± 0.22
14		0.039		4			
15		0.038		2			
16		0.024		-62			
17		0.023		-59			
18	9 V	0.022	0.023	36	1	57	40.22 ± 0.95
19		0.023		56			
20		0.023		31			
21		0.0152		-20			
22		0.0152		$\frac{35}{3}$			
23	12 V	0.0148	0.0150	26	1	27	65.61 ± 0.45
24		0.0148		-32			
25		0.0148		-11			