Painel Didático PLC LOGO – Lista Profissional de Anilhamento e Cabos

Projeto acadêmico composto por três aplicações:
1. Partida direta com reversão de motor
2. Simulação de nível com potenciômetro e motor 5V
3. Medição de temperatura com PT100 e ajuste de setpoint

Padrão de Identificação Utilizado

Bornes: X1, X2
Contatores: K1 (direto), K2 (reversão)
Entradas PLC: I1–I4
Entradas analógicas: AI1–AI3
Saídas PLC: Q1–Q3
Alimentação: +24V / 0V / PE

Lista de Cabos (Wire List)

Anilha	Origem	Destino	Tipo de Sinal	Observação
1	Fonte +24V	Borne X1:1	Alimentação	Distribuição 24V
2	Fonte 0V	Borne X1:2	Alimentação	Referência sistema
3	Barra PE	Estrutura painel	Proteção	Terra
10	Botão Start	I1 PLC	Digital	Partida motor
11	Botão Stop	I2 PLC	Digital	Parada motor
12	Botão Reversão	I3 PLC	Digital	Troca sentido
13	Emergência	I4 PLC	Segurança	Desliga sistema
20	Potenciômetro nível	AI1 PLC	Analógico	Simulação nível
21	Conversor PT100	AI2 PLC	Analógico	Temperatura
22	Potenciômetro setpoint	AI3 PLC	Analógico	Ajuste temperatura

30	Q1 PLC	Contatora K1	Saída	Motor direto
31	Q2 PLC	Contatora K2	Saída	Motor reversão
32	Q3 PLC	Motor 5V	Saída	Simulação nível

Identificação de Bornes

X1:1 +24V distribuição
X1:2 0V comum
X1:3 Sinal botão Start
X1:4 Sinal botão Stop
X1:5 Sinal reversão
X1:6 Emergência

Observações de Montagem

- Todas as anilhas devem ser instaladas nas duas extremidades do cabo.
- A numeração deve corresponder ao diagrama elétrico.
- Utilizar anilhas de 2,5 mm ou 4 mm conforme bitola do cabo.
- Separar canaletas de potência e comando.