

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 16

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 48$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 270$ Ом. Установка работает $t = 5$ ч подряд, тариф — 5.4 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `( )`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = e^{\frac{a-b}{c}} + \frac{\sqrt{ab-c}}{|a-b| + \ln(c+2)} - \left(\frac{a}{c}\right)^2$$

Набор 1: $a = 7$, $b = 3$, $c = 5$ Набор 2: $a = 9$, $b = 6$, $c = 3$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 31$ м/с под углом $\alpha = 56$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 805767$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.