Líneas de control

UPA3	UPA2	UPA1	UPA0	Fuentes ALU y Contador R	S	reset	inc
				A	**0**	0	0
			UPA0	**A**	**B**	0	0
		UPA1		**Q**	**0**	0	0
		UPA1	UPA0	**B**	**0**	0	0
	UPA2			**0**	**A**	0	0
	UPA2		UPA0	**D**	**A**	0	0
	UPA2	UPA1		**D**	**Q**	0	0
	UPA2	UPA1	UPA0	**D**	**0**	0	0
UPA3				**D**	**B**	0	0
UPA3			UPA0	**Q**	**B**	0	0
UPA3		UPA1		*	*	1	0
UPA3		UPA1	UPA0	*	*	0	1
UPA3	UPA2			**Q**	**A**	0	0

UPA6	UPA5	UPA4	Funciones de la ALU	
			$R + S + C_{in}$	Suma
		UPA4	$S - R - \bar{C}_{in}$	Resta
	UPA5		$R - S - \bar{C}_{in}$	Resta
	UPA5	UPA4	$R \vee S$	Or
UPA6			$R \wedge S$	And
UPA6		UPA4	$\bar{R} \wedge S$	Comp y And
UPA6	UPA5		$R \oplus S$	Xor
UPA6	UPA5	UPA4	$\overline{R \oplus S}$	Xnor

UPA9	UPA8	UPA7	Destinos y despl. YUPA	Q
			F	**F**
		UPA7	**F**	
	UPA8		**A**	
	UPA8	UPA7	**B**	
UPA9			**YUPA >> 1**	
UPA9		UPA7		**Q >> 1**
UPA9	UPA8		**YUPA << 1**	
UPA9	UPA8	UPA7		**Q << 1**

Líneas de control

E1	E0	Bus
		Ninguno
	E0	**A (baja)**
E1		**B (alta)**
E1	E0	**C (UPA)**
	¬W	**Función**
	¬W	**Escritura**
		Lectura

Líneas de control

C2	C1	C0	Función
			Lectura
		C0	**Incrementa 1**
	C1		**Decrementa 1**
	C1	C0	**Escribe valor, parte baja**
C2			**Escribe valor, parte alta**
C2		C0	**Escribe 16 bits**
C2	C1		**<<**
C2	C1	C0	**>>**
¬E2	**¬E1**	**¬E0**	**Buses**
		¬E0	**D(baja)**
	¬E1		**C(alta)**
¬E2			**E(bus de direcciones)**

Líneas de Control

Clk + Sel B's			Selección	Habilita Buffer
CC			**CUPA**	**C** ¬HB **d0**
CC	B0		**d0**	
CV			**VUPA**	**V** ¬HB **d1**
CV		B1	**d1**	
CV	B2		**0**	
CZ			**ZUPA**	**Z** ¬HB **d2**
CZ		B3	**ZA**	
CZ	B4		**ZB**	
CZ	B4	B3	**ZX**	
CZ	B5		**ZAP**	
CZ	B5	B3	**ZPC**	
CZ	B5	B4	**d2**	
CN			**NUPA**	**N** ¬HB **d3**
CN		B6	**NA**	
CN	B7		**NB**	
CN	B7	B6	**NX**	
CN	B8		**NAP**	
CN	B8	B6	**NPC**	
CN	B8	B7	**d3**	
CI			**d4**	**I** ¬HB **d4**
CH			**HUPA**	**H** ¬HB **d5**
CH	B9		**d5**	
CX			**d6**	**X** ¬HB **d6**
CS			**d7**	**S** ¬HB **d7**

B0 B2 B1 B5 B4 B3 B8 B7 B6 B9