

전기기능장 68회 예상

PLC Flow Chart

68회 2예상

Input		Output	
PB-A	0	0	PL-A
PB-B	1	1	PL-B
PB-C	2	2	PL-C
SS-A	3	3	PL-D
SS-B	4	4	PL-E
SS-C	5	5	
	6	6	
	7	7	

1. SS-A를 On 시켰다 Off한 시간을 "A"초라 한다(최대 시간은 10초)
2. SS-A가 On 되어 있는 동안 PL-A는 1초 주기로 점멸한다
3. 시간 "B"는 구간별 점멸 시간이다 (1초 주기)
즉 1초는 1회, 2초는 2회, 3초는 3회...
4. PB-A를 누르면 PL-B는 A초 ON
PL-C는 B초 구간 점멸을 한다
5. PB-C를 누를 때마다 A mode B mode의 점등 램프가 바뀐다(타임차트 참조)
6. PB-C를 눌러 초기화 한다

