

Narges Seyed Haeri 810100165

Mina Shirazi 810100250

Instruction	OPC	Func3	Func7	RegWrite	Memwrite	ALUSrc	ResultSrc	ALUControl	ImmSrc	branchEq	branchNe	branchge	branchlt	PCSrc
Add	0110011	000	0000000	1	0	0	00	000	000	0	0	0	0	00
Sub	0110011	000	0100000	1	0	0	00	001	000	0	0	0	0	00
And	0110011	111	0000000	1	0	0	00	010	000	0	0	0	0	00
Or	0110011	110	0000000	1	0	0	00	011	000	0	0	0	0	00
Slt	0110011	010	0000000	1	0	0	00	101	000	0	0	0	0	00
Addi	0010011	000	xxxxxxxx	1	0	1	00	000	000	0	0	0	0	00
Xori	0010011	100	xxxxxxxx	1	0	1	00	111	000	0	0	0	0	00
Slti	0010011	010	xxxxxxxx	1	0	1	00	101	000	0	0	0	0	00
Ori	0010011	110	xxxxxxxx	1	0	1	00	001	000	0	0	0	0	00
Sw	0100011	010	xxxxxxxx	0	1	1	10	000	001	0	0	0	0	00
beq	1100011	000	xxxxxxxx	0	0	0	00	001	010	1	0	0	0	**
bneq	1100011	001	xxxxxxxx	0	0	0	00	001	010	0	1	0	0	**
bge	1100011	100	xxxxxxxx	0	0	0	00	001	010	0	0	1	0	**
blt	1100011	101	xxxxxxxx	0	0	0	00	001	010	0	0	0	1	**
lui	0110111	xx	xxxxxxxx	1	0	1	11	100	011	0	0	0	0	00
jal	1101111	xx	xxxxxxxx	1	0	1	11	000	100	0	0	0	0	01
lw	0000011	xx	xxxxxxxx	1	0	1	01	000	000	0	0	0	0	00
jalr	1100111	xx	xxxxxxxx	1	0	1	11	000	000	0	0	0	0	10

** —→ PCSrc = (func3==3'b000 && Zero==1'b1)?2'b01:

(func3==3'b001 && Zero==1'b0)?2'b01:

(func3==3'b100 && bge==1'b1)?2'b01:

(func3==3'b101 && blt==1'b1)?2'b01:2'b00;