3. Abgleich Anforderungsliste

F / W	Nr.	Bezeichnung	Wert gefordert	Wert aktuell	Überprüfung
	1.	**Energie / Elektrik / Elektronik**			
F	1.1	Stromversorgung	mittels externem Netzteil DC 12V	DC 12V — Buchse 8320N131 vorhanden	CAD
F	1.2	Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen für Elektrogeräte	zu beachten	Zu beachten — noch nicht vollst. geprüft	Norm-Prüfung
F	1.3	Schutz gegen elektrischen Schlag	kein Schaden	Alle spannungsführenden Teile abgedeckt (Abdeckung, Deckel_Motor)	CAD
F	1.4	Berührungs- und Fremdkörperschutz	keine Berührung	Abdeckungen auf allen Öffnungen vorhanden	CAD
F	1.5	Lautsprecheranschlus s	kabelgebunden	2× 5432T17 GoldPlated RCA Buchsen integriert	CAD
	2	**GEOMETRIE**			
F	2.1	Plattendurchmesser	12 Zoll	Plattenteller — Ø 295 mm — passt für 12"	CAD
W	2.2	Plattendurchmesser	7 und 12 Zoll		
F	2.3	Zentrische Aufnahme der Platte	vorhanden	Zentrierdorn — Ø 7,24 mm	CAD
F	2.4	Keine scharfkantigen Teile	keine Kanten	Alle Kanten gefilleted in Fusion 360	CAD
	3	**MECHANIK**			
	3.1	Bedienung des Tonarms	manuelle Bedienung	Lift-Hebel Manuelle Betätigung	CAD
	3.2	Horizontale Bewegung des Tonarms	geführt	Drehlager im pillar	CAD
	3.3	Vertikale Bewegung des Tonarms	geführt	Liftsystem_prototyp — Führung durch Drehlager	CAD

	3.4		abwärts gedämpft	Feder v7 vorhanden — Dämpfung noch zu validieren	CAD
	3.5	Vertikale Bewegung des Tonarms	<30°	Mechanischer Anschlag im Liftsystem	

	3.6	Auflagekraft des Tonarms	<40mN	Gegengewicht einstellbar	
	3.7	Hohe Stabilität des Tonarms	keine bleibenden Verformungen	PLA-Tonarm — FEMAnalyse noch ausstehend	FEM
	3.8	Hohe Steifigkeit des Tonarms	möglichst geringe Verformungen	PLA-Tonarm — FEMAnalyse noch ausstehend	FEM
	3.9	Plattentellerantrieb	elektrisch	DC-Motor 8320N131 — elektrisch angetrieben	CAD
	3.10	Plattentellerantrieb	manuell ein-/ausschaltbar	Rocker Switch 7395K11 — EIN/AUS	CAD
	3.11	Plattentellerdrehzah	33 1/3 min-1	Slide Switch 66065K23 — 33⅓ RPM	CAD
	3.12	Plattentellerdrehzahl	33 1/3 min-1 und 45 min-1	Slide Switch — umschaltbar 33⅓ / 45 RPM	CAD
	3.13	Vibration auf Teller	geringe Übertragung	Riemenantrieb (Riemen v2) entkoppelt Motor vom Teller	CAD
	3.14	Umgebungsvibrationen auf den Plattenspieler	geringe Übertragung	3 Gummifüse	CAD
	4	**ERGONOMIE**			
	4.1	Handhabungsteile	Ergonomische Griffform	Lift-Hebel v10 ergonomisch geformt	CAD

	4.2	Handhabungsteile	Ergonomische Positionierung	Bedienelemente auf Abdeckung zugänglich	CAD
	4.3	Schallplatte	leicht, ohne Hilfsmittel am Schallplattenrand abhebbar	Offenes Design — Schallplatte direkt zugänglich	CAD
	5	**Design**			
	5.1	Gesamtgestaltung	tbd (entsprechend Zielkundenkreis)	Dreiarm-Chassis Design-modernes Modell	CAD
	6	Einkauf			
	6.1	Tonabnehmer	Zukaufteil	In Stückliste definiert (AT3600L_ Tonabnehmer)	Stücklist e
	6.2	Phono-Vorverstärker	Zukaufteil	In Stückliste definiert (PP400_Phono Vorverstaerker)	Stücklist e
	6.3	Externes Netzteil	Zukaufteil	DC-Buchse 8320N131 integriert	CAD
	6.4	Lautsprecher	Zukaufteil	2× Lautsprecher v1 im Modell vorhanden	CAD
	6.5	Norm- und Standardteile	möglichst viele	DIN 7991/912/916, ISO 7380-1, SKF 6200, McMaster-Carr Teile	Stücklist e
	7	**FERTIGUNG**			
	7.1	Herstellverfahren der Einzelkomponenten	wenn möglich 3D gedruckte Teile	15× 3D-Druck Bauteile (PLA/TPU) — Mindestanford. übertroffen	CAD
	8	**Montage**			