```
*TAREA 2
Realiza las siguientes operaciones en 2 conexiones simultáneas C1 y C2
sobre la base de datos ebanca. Cuando no se pueda realizar la
operación, explica qué ocurre y da una posible solución para poder
ejecutar la sentencia.

    C1: Bloquea la tabla 'clientes' para lectura.*/

BEGIN:
LOCK TABLES clientes READ;
/*2. C2: Comprueba los datos de la tabla 'clientes'.*/
SELECT * FROM clientes;
/*3. C1: Inserta un nuevo movimiento de 150 unidades a la cuenta 5 del
cliente
cuyo nombre es 'ddd'.*/
UNLOCK TABLES;
INSERT INTO movimientos
VALUES (NOW(), 150, (SELECT dni FROM clientes WHERE nombre = 'ddd'), 5,
1000);
COMMIT;
/*4. C2: Comprueba los datos de la tabla 'movimientos'.*/
SELECT * FROM movimientos;
/*5. C2: Bloquea la tabla 'clientes' para escritura.*/
LOCK TABLES clientes WRITE;
/*6. C2: Añade una nueva cuenta con los datos que quieras.*/
INSERT INTO cuentas VALUES (1, NOW(), 5000, 3422);
/*7. C1: Comprueba los datos de las tablas 'tiene' y 'cuentas'.*/
SELECT * FROM tiene t
JOIN cuentas c ON t.cod_cuenta=c.cod_cuenta;
```

