

BASES TÉCNICAS NORMALIZACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO DE VIVIENDA**FISCAL PERTENECIENTE A LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO****ESPECIFICACIONES.**

Las presentes bases técnicas detallan los trabajos considerados a realizar en la vivienda fiscal perteneciente a la "GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO", pasaje Covadonga 1283, Block N°11, Depto 41, Ciudad de San Antonio.

A.- OBRAS PROVISIONALES.**Instalación de faena.**

El Contratista deberá coordinar con el encargado de viviendas fiscales de la Gobernación Marítima de San Antonio, el lugar de acopio de materiales y herramientas de trabajo, objeto sean considerados o no en la instalación de faenas.

Se debe considerar que la seguridad es lo más importante en la realización de las siguientes obras, por consiguiente, se deberán tomar todos los resguardos correspondientes.

B.- OBRAS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA.**1.- Renovación y Normalización Integral de Instalación Eléctrica Interior - Departamento N° 41:**

Para la correcta ejecución y normalización de las obras eléctricas interiores del departamento, el cual cuenta con una superficie de 48,14 m², el Contratista adjudicado deberá ceñirse estrictamente a las siguientes especificaciones técnicas, garantizando que la totalidad de los materiales y componentes cuenten con certificación SEC vigente.

1.1.- Desconexión y Retiro de Instalaciones Existentes:

Considera el corte seguro de energía, el desmantelamiento y retiro absoluto del tablero eléctrico existente, conductores (cables), enchufes e interruptores. Todos los materiales retirados deberán ser acopiados y retirados del recinto fiscal por cuenta del Contratista, dejando las zonas de trabajo limpias y libres de escombros.

1.2.- Suministro e Instalación de Tablero de Distribución de Alumbrado (TDA):

- Se deberá proyectar un tablero de distribución nuevo con la cantidad de circuitos necesarios para el nuevo proyecto.
- Se deberán proyectar como mínimo 3 circuitos, 1 circuito de iluminación y dos circuitos de enchufes, independientes (como mínimo).
- Si existiera un horno eléctrico (o cocina eléctrica de inducción o similar), se deberá proyectar un cuarto circuito con uso exclusivo para este.
- Todos los circuitos serán exclusivos y todos deberán contar con una protección termomagnética y una protección diferencial.
- El o los circuitos de iluminación proyectados serán de 10 A.
- Los circuitos de enchufes serán de 16 A.

En caso de existir un horno empotrado el circuito será de acuerdo a la potencia de este.

Todos los circuitos deberán tener una protección diferencial de 2x25Ax30mA.

El tablero proyectado deberá tener una protección general de corte omnipolar.

Deberá contar con luz piloto (para riel din) y su respectiva protección (idealmente fusible de 2A.).

Todas las derivaciones dentro del tablero de distribución serán a través de borneras de distribución con capacidad de corriente adecuada.

No se permitirá hacer puentes entre protecciones.

No se permitirán uniones de conductores de ningún tipo dentro del tablero de distribución.

Todos los conductores dentro del tablero deberán tener terminales tipo ferrule.

No se permitirá el uso de borneras desnudas dentro de los tableros.

El cableado interno dentro del tablero de distribución deberá estar ordenado y se deberán usar amarras plásticas para asegurar este orden.

Todas las protecciones deberán ser nuevas de la misma marca y deberán contar con sello SEC.

Alimentador:

El proyecto contempla el cambio del alimentador existente. Si el ducto lo permitiera se deberá aumentar la sección de este alimentador a 6 mm².

En caso contrario el nuevo alimentador será de 4 mm²(como mínimo) tipo RZ1 o similar que pueda ser usado como alimentador de acuerdo a tabla 4.2. RIC 4.

Se deberá asegurar que el circuito cuente con una puesta a tierra, la cual debe ser exclusiva para el departamento. Sólo en caso que el edificio cuenta con una conexión equipotencial general esta podrá usarse. En todos los casos se deberá dar certeza que la medición de esta puesta a tierra cuenta con valores aceptados por normativa vigente.

1.3.- Sistema de Canalización Sobrepuesta y Conductores:

La distribución interior se realizará mediante canalización superpuestas utilizando canaletas de PVC de alta resistencia mecánica, auto extingüibles, con tapa de seguridad de doble fijación (no desmontable a presión simple), fijadas a muros y cielos mediante fijaciones mecánicas adecuadas (no se permitirá fijación únicamente por adhesivo).

Se deberán utilizar todos los accesorios necesarios cuando se realicen cortes o ángulos en las molduras, en ningún caso se deben ver los conductores.

En ningún caso las molduras porta conductores podrán superar el 40 % de sección transversal con conductores.

La trayectoria de molduras porta conductores será siempre por bordes de muros, y no por el centro de estos. Se deberá simular en lo posible la trayectoria de estas.

Todos los conductores deberán ser libres de halógenos multifilares, del tipo H07V-K (o H07Z1-K según corresponda), respetando estrictamente el código de colores normativo. Las secciones transversales mínimas serán:

Aplicación del Circuito	Sección Mínima del Conductor	Ducto/Canalización Recomendada
Circuitos de Alumbrado (Iluminación)	1,5 mm ²	Canaleta PVC 20x10 mm (o superior) (moldura de marca legran o similar)
Circuitos de Enchufes Generales	2,5 mm ²	Canaleta PVC 20x10 mm / 40x16 mm (moldura de marca legran o similar)
Circuitos de enchufes Cocina/Lavadero	2,5 mm ² a 4,0 mm ²	Canaleta PVC según volumen de cables (moldura de marca legran o similar)

1.4.-Aparatos (interruptores y enchufes)

Alumbrado: Suministro e instalación de cajas de derivación sobrepuestas, interruptores (simples, dobles o de combinación según corresponda) y soquetes base recta de loza o policarbonato de alta calidad.

(Enchufes): Suministro e instalación de módulos de enchufes hembra dobles , con capacidad de 16 A con alvéolos protegidos contra contactos accidentales.

Conexión a Tierra: Todos los centros de enchufes y de iluminación sin excepción deberán contar con conductor de tierra de protección del circuito.

1.5.- Solución de Discrepancias Técnicas:

Ante cualquier diferencia de interpretación técnica o normativa entre el Contratista y la Inspección Técnica de Obra (ITO) del proyecto, se solicitará a un Inspector SEC, que visite la obra y actúe como árbitro.

El no cumplimiento de la normativa vigente y falseamiento de documentación presentada significaran multas a instalador que declara la instalación.

1.6.- Tramitación TE1, Ensayos Eléctricos y Entrega de Planos:

El servicio se considera bajo la modalidad de "llave en mano". Será obligación estricta del Contratista realizar las pruebas de aislamiento y continuidad previas a la puesta en marcha. Asimismo, deberá gestionar, costear y entregar la declaración eléctrica interior aprobada ante la SEC mediante la obtención del Certificado de Inscripción TE1. Junto con el certificado, se exigirá la entrega al Mandatario de una copia de los planos eléctricos "As-Built" en formato digital (CAD) y físico, acompañados de la memoria explicativa correspondiente.

Estos planos deberán ser presentados al ITO del proyecto **antes** de ser enviados ante la SEC, para que pueda contrastar el proyecto realizado versus lo que será presentado.

C.- VISITA A TERRENO:

Será de forma obligatoria, objeto oferente puedan verificar la totalidad de materiales y metrajes que utilizaran en dichos trabajos.

D.- ASEO Y LIMPIEZA:

El aseo y orden será responsabilidad única y directa del Contratista, quien deberá mantener permanentemente el lugar de trabajo aseado y ordenado durante la ejecución de la obra. Al término de los trabajos y como faena previa a la recepción, se efectuará un aseo total, prestando especial cuidado en la limpieza de lugares cercanos al lugar de acopio de materiales, además del retiro total de las herramientas y excedentes de los trabajos.

SAN ANTONIO, 06 JUL. 2026



PEDRO LÓPEZ BALLESTERO
SARGENTO SEGUNDO L.(ARM.)
JEFE DIVISIÓN VIVIENDAS FISCALES