

Large-Scale Digital Integrated Circuits (VLSI-ASIC)

Report

Papadopoulos Panagiotis 10697

28 February 2026

The table of contents is empty because you aren't using the paragraph styles set to appear in it.

Άσκηση 1

Για την άσκηση αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι εξής βιβλιοθήκες:

- *fast_vddl_v2_basicCells.lib* για τον χρονισμό
- *gsclib045_macro.lef*, *gsclib045_tech.lef* για τα φυσικά χαρακτηριστικά και
- *gpdk045.tch* για τα παράσιτα.

Παρατηρείται ότι δημιουργείται αυτόματα η λειτουργική συνθήκη "nominal" με τιμές PVT = (process 1.000000, voltage 1.320000 V, temperature 0 °C), γεγονός που αντιστοιχεί σε γρήγορη γωνία λειτουργίας (fast corner). Ο αναλυτής της βιβλιοθήκης αναφέρει ένα μήνυμα LBR-518, που δηλώνει ότι μία έξοδος κάποιου κυκλώματος δεν διαθέτει χαρακτηριστικό Boolean «function».

Εμφανίζονται επίσης πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα LBR-9 για τα κελιά ANTENNA και DECAP[2..10], τα οποία δεν έχουν καθορισμένες εξόδους. Το Genus επισημαίνει ότι τέτοια κελιά χαρακτηρίζονται ως "unusable timing models" και δεν χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης (mapping).

Στη συνέχεια, το εργαλείο ορίζει τη μεταβλητή *lef_library* με δύο αρχεία: *gsclib045_tech.lef* και *gsclib045_macro.lef* (με αυτή τη σειρά). Κατά τη φόρτωσή τους, εμφανίζονται πολλά μηνύματα PHYS-129 τύπου "Via with no resistance", που δηλώνουν ότι για κάθε συγκεκριμένο via η τιμή αντίστασης ορίζεται αυτόματα σε 0.0 Ω, εκτός αν δοθεί διαφορετικά. Μετά την ανάγνωση, το Genus αναφέρει: «According to *lef_library*, there are total 11 routing layers [V(5)/H(6)]», και επίσης: «Library has 324 usable logic and 128 usable sequential lib-cells».

Αμέσως μετά, εμφανίζεται μεγάλος αριθμός προειδοποιήσεων PHYS-279, που αναφέρουν ότι δεν βρέθηκαν φυσικοί ορισμοί (LEF) για πολλά κελιά, όπως DFF2RX1, DFF4X1, FILL1, FSX1, HSX1 κ.ά. Το μήνυμα επαναλαμβάνεται έως το όριο των 20 εμφανίσεων (MSG-11). Το περιεχόμενο διευκρινίζει ότι τα συγκεκριμένα κελιά υπάρχουν λογικά στη βιβλιοθήκη χρονισμού αλλά δεν διαθέτουν φυσική περιγραφή (LEF).

Τέλος, φορτώνεται το αρχείο QRC (*gpdk045.tch*), όπου αναφέρεται: «According to *qrc_tech_file*, there are total 11 routing layers [V(5)/H(6)]», και η διαδικασία ολοκληρώνεται με το μήνυμα

«Done reading qrc_tech_file». Η αναφορά του πλήθους των επιπέδων (11) είναι συνεπής μεταξύ LEF και QRC.

Στη συνέχεια το κύκλωμα αναλύεται (elaboration) και ελέγχεται (design check) χωρίς σφάλματα. Έπειτα δημιουργείται το αρχείο constraints.sdc με τους εξής περιορισμούς για τη σύνθεση που ορίζονται:

- Ρολόι με 50% duty cycle, συχνότητας 250 MHz και όνομα clk
- Καθυστέρηση (latency) του σήματος του ρολογιού στα 200 ps (0.2 ns)
- Αβεβαιότητα του σήματος ρολογιού στα 20 ps (0.02 ns)
- Χρόνος μετάβασης (ανόδου/καθόδου) του ρολογιού στο 1% της περιόδου του (0.04 ns)
- Καθυστέρηση των εξόδων για όλες τις εξόδους του κυκλώματος για την ανάλυση χρονισμού setup στα 0.50 ns
- Καθυστέρηση των εξόδων για όλες τις εξόδους του κυκλώματος για την ανάλυση χρονισμού hold στα 0.25 ns
- Φορτίο όλων των εξόδων για ανάλυση χρονισμού setup στα 0.3 pF
- Φορτίο όλων των εξόδων για ανάλυση χρονισμού hold στα 0.04 pF
- Καθυστέρηση των εισόδων για όλες τις εισόδους του κυκλώματος για την ανάλυση χρονισμού setup στα 0.50 ns
- Καθυστέρηση των εισόδων για όλες τις εισόδους του κυκλώματος για την ανάλυση χρονισμού hold στα 0.25 ns
- Το κελί BUFX2 για την ανάλυση setup και το κελί BUFX8 για την ανάλυση hold.

Οι περιορισμοί φορτώνονται (read_sdc) και ελέγχονται (check_timing_intent) χωρίς σφάλματα. Μετά τον ορισμό των μονοπατιών I2O, I2R, R2O και R2R εκτελούνται τα τρία βήματα της σύνθεσης (syn_generic, syn_map, syn_opt).

Χρησιμοποιήθηκε η εντολή *set_db / .use_scan_seqs_for_non_dft false* για να αποτραπεί η αντικαταστάση των κανονικών DFFs με SDFFs.

Για τα αποτελέσματα παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες όπως ζητείται στην εκφώνηση της εργασίας.

Table 1.1: Total number of cells of each type

Type	Instances	Area (μm^2)	Area %
Sequential	2399	18048.366	52.8

Type	Instances	Area (μm^2)	Area %
Inverter	238	165.870	0.5
Buffer	27	97.470	0.3
Logic	6994	15865.722	46.4
Total	9658	34177.428	100.0

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.1, το συνολικό εμβαδόν των κελιών είναι περίπου $34177.428 \mu m^2$. Το εργαλείο εκτιμά εμβαδόν διασυνδέσεων (net area) $13902.342 \mu m^2$, καταλήγοντας σε συνολική επιφάνεια $48079.770 \mu m^2$.

Table 1.2: Power consumption per category

Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Memory	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Register	2.06×10^{-3}	4.04	3.21	7.26	66.30%
Latch	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Logic	2.20×10^{-3}	1.10	2.31	3.40	33.70%
Bbox	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Clock	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Pad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Pm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Subtotal	4.26×10^{-3}	5.14	5.52	10.07	100.0%
Percentage	0.04%	48.21%	51.75%	100.0%	

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2, η συνολική ισχύς του κυκλώματος είναι $10.7 mW$.

Table 1.3: Setup Slack for each path type

Category	Setup Slack (ns)
I2O	-
I2R	2.141


Category	Setup Slack (ns)
R2O	3.125
R2R	0.994

Το εργαλείο δεν κατάφερε να βρει μονοπάτια του είδους I2O για να υπολογίσει το slack για αυτά. Αυτό σημαίνει ότι η σχεδίαση δεν περιέχει συνδυαστικά input → output μονοπάτια.

Έπειτα της εξαγωγής των αρχείων από το Genus για το **Innovus**, δημιουργήθηκε στο τελευταίο ένα design. Στη χωροθέτηση επιλέχθηκε το μέγεθος του die με διαστάσεις $250 \times 250 \mu m$. Παρατηρείται ότι το Core Utilization έχει τιμή 53%. Μόλις προστεθεί χώρος $20 \mu m$ μέχρι τα I/O, το Core Utilization έχει πλέον τιμή 75%. Αυτό είναι αναμενόμενο και λογικό διότι το κενό δημιουργείται γύρω από το core για να εξασφαλίσει την ύπαρξη των δακτυλίων τροφοδοσίας, δεσμεύοντας ένα περιμετρικό τμήμα της διάταξης το οποίο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση κελιών. Από τη στιγμή που το εμβαδόν των υπαρχόντων κελιών παραμένει αμετάβλητο και η διαθέσιμη επιφάνεια για την τοποθέτηση τους μικραίνει, το ποσοστό κάλυψης του core από κελιά, δηλαδή το utilization, αυξάνεται.

Έχοντας δημιουργήσει αυτό το κενό, τοποθετούνται οι δακτύλιοι με πάχος $4 \mu m$, κενό διάστημα ανάμεσα τους $4 \mu m$, κεντραρισμένοι στο διάκενο και χρησιμοποιώντας τα μέταλλα M10 και M11 της τεχνολογίας. Έπειτα, τοποθετούνται τρία σετ γραμμών με ίδιο πάχος και κενό. Χρησιμοποιήθηκε το μέταλλο M8 για τις οριζόντιες γραμμές και το M9 για τις κάθετες. Τέλος, τοποθετούνται οι ακροδέκτες τροφοδοσίας και γείωσης στο μέταλλο 10 στο μέσο της αριστερής γραμμής του εκάστοτε δακτυλίου και δημιουργούνται τα follow pins μέσω της εντολής *sroute*. Χρησιμοποιούνται όλα τα μέταλλα με ενεργοποιημένες τις επιλογές *Allow Jogging* και *Allow Layer Change* όπως συνίσταται.

Figure 1.1: Power Distribution Network



Επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση. Επιλέγεται high effort για τον χρονισμό, καμία βελτιστοποίηση ισχύος και τοποθέτηση των IO. Όλες οι υπόλοιπες παράμετροι αφήνονται όπως είναι. Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα που ζητούνται. Η συνολική επιφάνεια είναι $34284.474 \mu m^2$.

Table 1.4: Setup Slack for each path type pre Clock Tree Synthesis

Category	Setup Slack (ns)
I2O	-
I2R	2.566
R2O	3.053
R2R	1.444

Figure 1.2: Results of Early Power Rail Analysis




Table 1.5: Power Consumption per Category pre Clock Tree Synthesis


Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.94×10^{-3}	3.556	0.521	4.079	43.65
Macro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Combinational	2.36×10^{-3}	1.486	3.779	5.267	59.35
Clock (Comb)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Clock (Seq)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	4.27×10^{-3}	5.042	4.3	9.346	100.0

Στη συνέχεια γίνεται **Early Power Rail** ανάλυση. Ακολουθείται η διαδικασία που δίνεται στο εγχειρίδιο εργαστηρίου και προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα.

Φαίνεται από το οπτικοποιημένο αποτέλεσμα της ανάλυσης (*Figure 1.2*) ότι πολλές γραμμές εμφανίζουν πτώση τάσης. Θεωρώ αποδεκτή έως και 7 % , αν και όχι ιδανική. Η μεγαλύτερη πτώση τάσης εμφανίζεται στα rails της άνω και κάτω πλευράς, ρίχνοντας την τάση κατά

9.5 mV. Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει $\frac{9.5}{1320} \approx 7.2\%$, ποσοστό οριακά ανεκτό στη συγκεκριμένη υλοποίηση, έτσι ώστε να θεωρείται ότι δεν επηρεάζει την λειτουργία του κυκλώματος. Πιθανότατα, σε εμπορική υλοποίηση να μην είναι αποδεκτό τέτοιο ποσοστό. Η γραμμή τροφοδοσίας περνάει ακριβώς πάνω από τις περιοχές όπου εμφανίζεται η μεγαλύτερη πτώση τάσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το κύκλωμα είναι πιο “λογικά πυκνό” σε εκείνο το μέρος (*Figure 1.3*) ή ότι η αντίσταση του grid είναι μεγαλύτερη.

Figure 1.3: Design Placement



Επόμενο στάδιο αποτελεί η **Early Global Routing**. Στην πρώτη περίπτωση καλύπτονται όλα τα μέταλλα στο εύρος δρομολόγησης (M1-M11) ενώ στη δεύτερη μόνο τα M5-M10. Εκτελώντας την εντολή

reportCongestion-hotspot δεν παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση: σε καμία περίπτωση δεν ανιχνεύεται συμφόρηση ή hotspot. Παρακάτω παρατίθενται οι πόροι που χρησιμοποιούνται σε καθεμία από τις περιπτώσεις.

Table 1.6: Resources used for Early Global Routing

Metals Used	Wirelength (μm)	Via (#)
M1-M11	202415.800	108727
M5-M11	202180.095	229240

Παρατηρείται ότι το μήκος των καλωδίων είναι παρόμοιο και στις δυο περιπτώσεις. Ωστόσο, κοιτάζοντας τα στατιστικά είναι εμφανές ότι η πλειοψηφία των καλωδίων θέλει να είναι σε όσο χαμηλότερο επίπεδο γίνεται. Μάλιστα, στην περίπτωση χρήσης των μετάλλων M1-M11 τα μήκη στα επίπεδα M6-M11 είναι αμελητέα ενώ στην περίπτωση χρήσης των M5-M10 το ίδιο συμβαίνει στα επίπεδα M9-M10 ($< 10\%$).

Όσον αφορά τα vias, είναι προφανής η διαφορά στο πλήθος που χρησιμοποιούνται. Παρότι το γεγονός ότι η δρομολόγηση των σημάτων περιορίστηκε στα μέταλλα M5-M10 η χρήση via1-via4 παραμένει σημαντική επειδή τα pins των κελιών εξακολουθούν να βρίσκονται στα μέταλλα M1/M2. Ο δρομολογητής πρέπει να δημιουργήσει via stacks για να φτάσει το M5, έχοντας ως αποτέλεσμα πολλαπλά vias χαμηλού επιπέδου χωρίς αντίστοιχο μήκος καλωδίου σε εκείνες τις στρώσεις. Αυτό εξηγεί την $2 \times$ κατανάλωση πόρων vias παρά τη μηδενική οριζόντια δρομολόγηση στα χαμηλότερα μέταλλα.

Το επόμενο βήμα αφορά τη **σύνθεση του δέντρου ρολογιού**. Δημιουργείται ένα NDR με διπλάσιο πάχος και default κενό για όλα τα μέταλλα για το trunk του δέντρου και ο default NDR για τα leaves. Το ελάχιστο και μέγιστο επίπεδο είναι M6 και M7 αντίστοιχα, εφόσον το δίκτυο διανομής χρησιμοποιεί τα μέταλλα M11 έως M8. Τέλος, προστίθεται προστασία και από τις δύο μεριές στο ρολόι χρησιμοποιώντας το VSS net ως shield net, τίθεται $1\ ns$ στρέβλωση και μέγιστος ρυθμός μετάβασης $0.04\ ns$. Από τη σύνθεση του δέντρου ρολογιού και τη βελτιστοποίηση του κυκλώματος προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες.

Η σύνθεση χρησιμοποιεί 24 buffers ρολογιού και κανέναν αντιστροφέα. Στη σχεδίαση υπάρχει μοναδικό skew group. Η στρέβλωση που επιτεύχθηκε είναι 0.012 ns, πολύ μικρότερη από την επιθυμητή ενώ ο επιθυμητός μέγιστος ρυθμός μετάβασης ρολογιού δεν ξεπεράστηκε κατά 0.001 ns (worst transition = 0.039ns).

Το μέγιστο και ελάχιστο βάθος του δέντρου ρολογιού ήταν 1, γεγονός που σημαίνει ότι το δέντρο είναι "ρηχό" και κάθε καταχωρητής οδηγείται από ακριβώς έναν buffer (μέσω ενός επιπέδου διανομής). Ένα τόσο ρηχό δέντρο είναι ασυνήθιστο, ωστόσο κρίνεται αποδεκτό στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω του μικρού μεγέθους της σχεδίασης ($250\mu m \times 250\mu m$), όπου η οδήγηση του σήματος μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά χωρίς πολλαπλά επίπεδα επαναληπτών. Το εργαλείο επέλεξε αυτή τη λύση ως τη βέλτιστη για την ικανοποίηση των χρονικών περιορισμών με ελάχιστη χρήση πόρων.

Τέλος, το trunk έχει συνολικό μήκος διαδρομής 629.405 μm και τα leaves 9072.510 μm . Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα για setup και hold slack και την κατανάλωση ισχύος. Η συνολική επιφάνεια είναι 34627.842 μm^2 .

Table 1.7: Setup and Hold Slack post Clock Tree Synthesis

Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-
I2R	2.519	0.240
R2O	3.052	0.296
R2R	1.413	0.033

Table 1.8: Power Consumption per Category post Clock Tree Synthesis

Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.535	0.46	3.997	38.14
Macro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Combinational	2.38×10^{-3}	1.515	3.899	5.416	51.68
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.8352	1.067	10.19
Clock (Seq)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Total	4.36×10^{-3}	5.283	5.194	10.48	100.0

Έπειτα ακολουθεί η **δρομολόγηση**. Επιλέγονται οι ρυθμίσεις Fix Antenna, SI Driven, Timing Driven με effort 5, Via Optimization με medium effort όπως ορίζει η εκφώνηση και παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσματα. Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα για setup και hold slack και την κατανάλωση ισχύος. Η συνολική επιφάνεια είναι $34627.842 \mu m^2$.

Table 1.9: Setup and Hold Slack post Routing

Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-
I2R	2.531	0.241
R2O	3.054	0.295
R2R	1.452	0.032

Table 1.10: Power Consumption per Category post Routing

Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.537	0.452	3.991	38.15
Macro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Combinational	2.38×10^{-3}	1.513	3.863	5.379	51.43
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.858	1.09	10.42
Clock (Seq)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	4.355×10^{-3}	5.283	5.173	10.46	100

Τέλος, ελέγχεται το φυσικό σχέδιο για **DRC παραβιάσεις** μέσω της εντολής *verify_drc*. Στη συνέχεια προστίθενται Fillers σε όλα τα επίπεδα με ελάχιστο όριο πυκνότητας το 10 % για όλα τα μέταλλα.

Εμφανίστηκαν DRC παραβάσεις οι οποίες δεν λύθηκαν με την εκτέλεση της εντολής *ecoroute -fix_drc* και παρατίθενται παρακάτω.

- Metal Short
- Metal Spacing
- End-of-Line Spacing

Άσκηση 2

Η βασική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ασκήσεων έγκειται στη στρατηγική σύνθεσης που ακολουθήθηκε στο εργαλείο Genus. Ενώ στην Άσκηση 1 τηρήθηκε η προεπιλεγμένη ροή με πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των χρονικών περιορισμών (timing), στην Άσκηση 2 ενεργοποιήθηκαν ρητά εντολές βελτιστοποίησης ισχύος (design_power_effort high) με αποκλειστική στόχευση τη δυναμική ισχύ (opt_leakage_to_dynamic_ratio 0.0). Η αλλαγή αυτή μετέβαλε τη συνάρτηση κόστους του αλγορίθμου, αναγκάζοντας το εργαλείο να προβεί σε δομικές αλλαγές και επιλογή ενεργειακά αποδοτικότερων πυλών, θυσιάζοντας ενδεχομένως μέρος της επιφάνειας ή του πλεονάζοντος χρονισμού.

Table 2.1: Total number of cells of each type post Synthesis

Type	Άσκηση 1			Άσκηση 2		
	Instances	Area (μm^2)	Area %	Instances	Area (μm^2)	Area %
Sequential	2399	18048.366	52.8	2399	15073.992	42.8
Inverter	238	165.870	0.5	411	292.068	0.8
Buffer	27	97.470	0.3	16	49.932	0.1
Logic	6994	15865.722	46.4	8159	19844.550	56.3
Total	9658	34177.428	100.0	10985	35260.542	100.0

Table 2.2: Power consumption per category post Synthesis

	Άσκηση 1					Άσκηση 2				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Register	2.06×10^{-3}	4.04	3.21	7.26	66.30 %	1.66×10^{-3}	2.8	2.88	5.68	68.20
Logic	2.20×10^{-3}	1.10	2.31	3.40	33.70 %	2.05×10^{-3}	0.9	1.74	2.65	31.8
Subtotal	4.26×10^{-3}	5.14	5.52	10.07	100.0 %	3.72×10^{-3}	3.7	4.63	8.33	100.0
Percentage	0.04%	48.21 %	51.75%	100.0 %		0.04%	44.41 %	55.54 %	100%	

Table 2.3: Slack for each path type post Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 2
Category	Slack (ns)	
I2O	-	-
I2R	2.141	2.193
R2O	3.125	3.051
R2R	0.994	0.986

Table 2.4: Total Area pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 2
Category	Area (μm^2)	
Area	34284.474	34783.794

Table 2.5: Setup Slack for each path type pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 2
Category	Setup Slack (ns)	
I2O	-	-
I2R	2.566	2.601

	Άσκηση 1	Άσκηση 2
Category	Setup Slack (ns)	
R2O	3.053	2.998
R2R	1.444	1.349

Table 2.6: Power Consumption per Category pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1					Άσκηση 2				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.94×10^{-3}	3.556	0.521	4.079	43.65	1.44×10^{-3}	2.736	289	3.026	36.45
Combinational	2.36×10^{-3}	1.486	3.779	5.267	59.35	2.26×10^{-3}	1.322	3.951	5.275	63.55
Total	4.27×10^{-3}	5.042	4.3	9.346	100.0	3.7×10^{-3}	4.059	4.239	8.302	100.0

Table 2.7: Total area post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 2
Category	Area (μm^2)	
Area	34627.842	34953.084

Table 2.8: Setup and Hold Slack post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1		Άσκηση 2	
Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.519	0.240	2.595	0.248

	Άσκηση 1		Άσκηση 2	
Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
R2O	3.052	0.296	2.996	0.302
R2R	1.413	0.033	1.336	0.030

Table 2.9: Power Consumption per Category post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1					Άσκηση 2				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.535	0.46	3.997	38.14	1.44×10^{-3}	2.723	0.291	3.015	32.27
Combinational	2.38×10^{-3}	1.515	3.899	5.416	51.68	2.26×10^{-3}	1.322	3.953	5.277	56.48
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.8352	1.067	10.19	4.59×10^{-5}	0.2192	0.832	1.052	11.25
Total	4.36×10^{-3}	5.283	5.194	10.48	100.0	3.75×10^{-3}	4.264	5.076	9.344	100

Table 2.10: Total Area post Routing

	Άσκηση 1	Άσκηση 2
Category	Area (μm^2)	
Area	34627.842	34953.084

Table 2.11: Setup and Hold Slack post Routing

	Άσκηση 1		Άσκηση 2	
Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.531	0.241	2.573	0.249
R2O	3.054	0.295	2.992	0.301
R2R	1.452	0.032	1.363	0.031

Table 2.12: Power Consumption per Category post Routing

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 2				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.537	0.452	3.991	38.15	1.44×10^{-3}	2.717	0.267	2.986	32.87
Combinational	2.38×10^{-3}	1.513	3.863	5.379	51.43	2.26×10^{-3}	1.311	3.796	5.109	56.23
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.858	1.09	10.42	4.59×10^{-5}	0.2191	0.7715	991	10.9
Total	4.355×10^{-3}	5.283	5.173	10.46	100	3.75×10^{-3}	4.246	4.835	9.086	100

Τα συγκεντρωτικά δεδομένα των πινάκων καταδεικνύουν την επιτυχή εφαρμογή της βελτιστοποίησης, η οποία επέφερε σημαντική μείωση της συνολικής κατανάλωσης ισχύος κατά 17,3% (από 10,07 mW σε 8,33 mW) στο στάδιο Post-Synthesis, η οποία διατηρήθηκε και μετά τη δρομολόγηση (Post-Routing) με τελική μείωση 13,1% (από 10,46 mW σε 9,086 mW). Η μείωση προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από τον περιορισμό της δυναμικής ισχύος (Switching & Internal). Ως αντιστάθμισμα (trade-off) για αυτήν την ενεργειακή βελτίωση, παρατηρείται αφενός μια μικρή αύξηση της τάξης του 3% στην επιφάνεια και το πλήθος των κελιών —γεγονός που υποδηλώνει αναδιάρθρωση της λογικής για μείωση της δραστηριότητας μεταγωγής— και αφετέρου μια αναμενόμενη, μικρή μείωση στα χρονικά περιθώρια (Slack), τα οποία ωστόσο παρέμειναν θετικά, διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία του κυκλώματος.

Άσκηση 3

Στην Άσκηση 3, ο σχεδιαστικός στόχος μετατοπίστηκε στη μεγιστοποίηση της απόδοσης, αυξάνοντας τη συχνότητα λειτουργίας στα 400 MHz (περίοδος ρολογιού 2,5 ns) σε σύγκριση με τα 250 MHz (4,0 ns) της Άσκησης 1. Για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής, τροποποιήθηκαν οι χρονικοί περιορισμοί στο αρχείο SDC (περίοδος και μέγιστος ρυθμός μετάβασης), ενώ η στρατηγική σύνθεσης στο Genus επανήλθε στην τυπική βελτιστοποίηση με γνώμονα τον χρονισμό (timing-driven), χωρίς τις εξειδικευμένες εντολές χαμηλής ισχύος που χρησιμοποιήθηκαν στην Άσκηση 2.

Table 3.1: Total number of cells of each type post Synthesis

Type	Άσκηση 1			Άσκηση 3		
	Instances	Area (μm^2)	Area %	Instances	Area (μm^2)	Area %
Sequential	2399	18048.366	52.8	2399	18032.634	51.6
Inverter	238	165.870	0.5	270	188.100	0.5
Buffer	27	97.470	0.3	28	101.232	0.3
Logic	6994	15865.722	46.4	7351	16620.858	47.6
Total	9658	34177.428	100.0	10048	34942.824	100.0

Table 3.2: Power consumption per category post Synthesis

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 3				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Register	2.06×10^{-3}	4.04	3.21	7.26	66.30 %	2.05×10^{-3}	6.36	5.09	11.46	67.54
Logic	2.20×10^{-3}	1.10	2.31	3.40	33.70 %	2.30×10^{-3}	1.73	3.77	5.51	32.46
Subtotal	4.26×10^{-3}	5.14	5.52	10.07	100.0 %	4.35×10^{-3}	8.09	8.87	17.00	100.0
Percentage	0.04%	48.21 %	51.75%	100.0 %		0.03%	47.70 %	52.72 %	100%	

Table 3.3: Slack for each path type post Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 3
Category	Slack (ns)	
I2O	-	-
I2R	2.141	0.646
R2O	3.125	1.627
R2R	0.994	0.007

Table 3.4: Total Area pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 3
Category	Area (μm^2)	
Area	34284.474	35061.156

Table 3.5: Setup Slack for each path type pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 3
Category	Setup Slack (ns)	
I2O	-	-
I2R	2.566	0.985
R2O	3.053	1.614
R2R	1.444	0.531

Table 3.6: Power Consumption per Category pre Clock Tree Synthesis

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 3				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.94×10^{-3}	3.556	0.521	4.079	43.65	1.94×10^{-3}	5.601	841	6.444	45.71
Combinational	2.36×10^{-3}	1.486	3.779	5.267	59.35	2.43×10^{-3}	1.941	5.709	7.652	54.29
Total	4.27×10^{-3}	5.042	4.3	9.346	100.0	4.37×10^{-3}	7.542	6.549	14.1	100.0

Table 3.7: Total area post Clock Tree Synthesis

Category	Άσκηση 1	Άσκηση 3
	Area (μm^2)	
Area	34627.842	35316.972

Table 3.8: Setup and Hold Slack post Clock Tree Synthesis

Category	Άσκηση 1		Άσκηση 3	
	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.519	0.240	0.981	0.244
R2O	3.052	0.296	1.621	0.295
R2R	1.413	0.033	0.530	0.033

Table 3.9: Power Consumption per Category post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1					Άσκηση 3				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.535	0.46	3.997	38.14	1.92×10^{-3}	5.581	0.845	6.428	39.53
Combinational	2.38×10^{-3}	1.515	3.899	5.416	51.68	2.43×10^{-3}	1.943	5.71	7.655	47.08
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.8352	1.067	10.19	9.11×10^{-5}	720	1.456	2.177	13.39
Total	4.36×10^{-3}	5.283	5.194	10.48	100.0	4.44×10^{-3}	8.244	8.011	16.26	100

Table 3.10: Total Area post Routing

	Άσκηση 1	Άσκηση 3
Category	Area (μm^2)	
Area	34627.842	35316.972

Table 3.11: Setup and Hold Slack post Routing

	Άσκηση 1		Άσκηση 3	
Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.531	0.241	0.968	0.245
R2O	3.054	0.295	1.615	0.294
R2R	1.452	0.032	0.501	0.032

Table 3.12: Power Consumption per Category post Routing

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 3				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.537	0.452	3.991	38.15	1.92×10^{-3}	5.572	0.797	6.371	40.14
Combinational	2.38×10^{-3}	1.513	3.863	5.379	51.43	2.43×10^{-3}	1.926	5.503	7.432	46.82
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.858	1.09	10.42	9.11×10^{-5}	0.72	1.349	2.069	13.04
Total	4.355×10^{-3}	5.283	5.173	10.46	100	4.44×10^{-3}	8.218	7.65	15.87	100

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν το κόστος της υψηλής ταχύτητας, με κυριότερο χαρακτηριστικό τη δραματική αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ισχύος κατά περίπου 69% (από 10,07 mW σε 17,00 mW) στο στάδιο Post-Synthesis και 51,7% (από 10,46 mW σε 15,87 mW) μετά τη δρομολόγηση, ακολουθώντας την αναλογική σχέση συχνότητας και δυναμικής ισχύος. Η προσπάθεια του εργαλείου να ικανοποιήσει τους αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς οδήγησε σε μικρή αύξηση της επιφάνειας και του πλήθους των πυλών, ενώ το Setup Slack συρρικνώθηκε σημαντικά (φτάνοντας τα 0,007 ns Post-Synthesis και 0,501 ns Post-Routing), υποδεικνύοντας ότι το κύκλωμα λειτουργεί πλέον κοντά στα όρια των δυνατοτήτων του για τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Άσκηση 4

Στην Άσκηση 4, η ροή σχεδίασης παραμένει δομικά πανομοιότυπη με την Άσκηση 1, διατηρώντας τους ίδιους χρονικούς περιορισμούς (250 MHz) και την ίδια τυπική στρατηγική σύνθεσης. Η ειδοποιός

διαφορά εντοπίζεται στην αντικατάσταση της βιβλιοθήκης χρονισμού `fast_vdd1v2` (Best-Case PVT) με την `slow_vdd1v2` (Worst-Case PVT), προσομοιώνοντας τη λειτουργία του κυκλώματος υπό δυσμενείς συνθήκες (χαμηλότερη τάση 1.08V, υψηλότερη θερμοκρασία, αργή διαδικασία κατασκευής), επιβάλλοντας στο εργαλείο να διαχειριστεί αυξημένες καθυστερήσεις για να επιτύχει το κλείσιμο των χρονισμών.

Table 4.1: Total number of cells of each type post Synthesis

	Άσκηση 1			Άσκηση 4		
Type	Instances	Area (μm^2)	Area %	Instances	Area (μm^2)	Area %
Sequential	2399	18048.366	52.8	2398	17489.196	46.8
Inverter	238	165.870	0.5	325	252.054	0.7
Buffer	27	97.470	0.3	250	1730.520	4.6
Logic	6994	15865.722	46.4	8072	17895.834	47.9
Total	9658	34177.428	100.0	11045	37367.604	100.0

Table 4.2: Power consumption per category post Synthesis

	Άσκηση 1					Άσκηση 4				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Register	2.06×10^{-3}	4.04	3.21	7.26	66.30 %	0.53×10^{-3}	2.10	0.25	2.36	39.38
Logic	2.20×10^{-3}	1.10	2.31	3.40	33.70 %	0.88×10^{-3}	7.69	2.86	3.63	60.62
Subtotal	4.26×10^{-3}	5.14	5.52	10.07	100.0 %	1.42×10^{-3}	2.87	3.11	5.98	100.0
Percentage	0.04%	48.21 %	51.75%	100.0 %		0.02%	48.02 %	51.95 %	100%	

Table 4.3: Slack for each path type post Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 4
Category	Slack (ns)	
I2O	-	-

	Άσκηση 1	Άσκηση 4
Category	Slack (ns)	
I2R	2.141	1.384
R2O	3.125	2.790
R2R	0.994	0.00

Table 4.4: Total Area pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 4
Category	Area (μm^2)	
Area	34284.474	37450.710

Table 4.5: Setup Slack for each path type pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 4
Category	Setup Slack (ns)	
I2O	-	-
I2R	2.566	1.615
R2O	3.053	2.631
R2R	1.444	0.094

Table 4.6: Power Consumption per Category pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1					Άσκηση 4				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.94×10^{-3}	3.556	0.521	4.079	43.65	0.53×10^{-3}	2.155	0.21	2.365	40.8

	Άσκηση 1					Άσκηση 4				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Combinational	2.36×10^{-3}	1.486	3.779	5.267	59.35	0.89×10^{-3}	0.933	2.498	3.432	59.2
Total	4.27×10^{-3}	5.042	4.3	9.346	100.0	1.42×10^{-3}	3.087	2.707	5.796	100.0

Table 4.7: Total area post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 4
Category	Area (μm^2)	
Area	34627.842	37939.770

Table 4.8: Setup and Hold Slack post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1		Άσκηση 4	
Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.519	0.240	1.586	0.258
R2O	3.052	0.296	2.629	0.429
R2R	1.413	0.033	0.066	0.121

Table 4.9: Power Consumption per Category post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1					Άσκηση 4				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.535	0.46	3.997	38.14	0.53×10^{-3}	2.154	0.2135	2.368	35.1

	Άσκηση 1					Άσκηση 4				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Combinational	2.38×10^{-3}	1.515	3.899	5.416	51.68	0.89×10^{-3}	0.934	2.511	3.445	51.06
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.8352	1.067	10.19	0.06×10^{-3}	0.3771	0.557	0.934	13.85
Total	4.36×10^{-3}	5.283	5.194	10.48	100.0	1.48×10^{-3}	3.465	3.281	6.748	100

Πρέπει να σημειωθεί ότι το εργαλείο δεν επέτρεπε τη χρήση του χρόνου μετάβασης του ρολογιού στα 0.04ns (1% της περιόδου όπως ορίζει η εκφώνηση) λόγω περιορισμών στις βιβλιοθήκες Ief, οπότε χρησιμοποιήθηκε χρόνος μετάβασης ρολογιού 0.045ns (1.125% της περιόδου ρολογιού).

Table 4.10: Total Area post Routing

	Άσκηση 1	Άσκηση 4
Category	Area (μm^2)	
Area	34627.842	37939.770

Table 4.11: Setup and Hold Slack post Routing

	Άσκηση 1		Άσκηση 4	
Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.531	0.241	1.499	0.256
R2O	3.054	0.295	2.661	0.428
R2R	1.452	0.032	0.065	0.113

Table 4.12: Power Consumption per Category post Routing

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 4				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.537	0.452	3.991	38.15	0.53×10^{-3}	2.154	0.1995	2.354	35.34
Combinational	2.38×10^{-3}	1.513	3.863	5.379	51.43	0.89×10^{-3}	0.935	2.445	3.381	50.75
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.858	1.09	10.42	5.51×10^{-5}	0.3772	549	0.927	13.91
Total	4.355×10^{-3}	5.283	5.173	10.46	100	1.48×10^{-3}	3.466	3.194	6.662	100

Η μετάβαση στη slow βιβλιοθήκη ανάγκασε το εργαλείο σύνθεσης να αντισταθμίσει τη μειωμένη ταχύτητα των πυλών αυξάνοντας δραστικά τον αριθμό των buffers (από 27 σε 250) και τη συνολική επιφάνεια κατά ~9,3% Post-Synthesis και ~9,6% Post-Routing. Παρά την αύξηση του υλικού, η συνολική κατανάλωση ισχύος μειώθηκε εντυπωσιακά κατά ~36-40% σε όλα τα στάδια, γεγονός που οφείλεται στη χαμηλότερη τάση λειτουργίας (1.08V έναντι 1.32V), η οποία επηρεάζει τετραγωνικά τη δυναμική ισχύ. Το Setup Slack περιορίστηκε οριακά (φτάνοντας τα 0,00 ns Post-Synthesis και 0,065 ns Post-Routing), δείχνοντας ότι το κύκλωμα εξάντλησε τα χρονικά περιθώρια για να ικανοποιήσει τους περιορισμούς υπό τις χειρότερες συνθήκες λειτουργίας.

Άσκηση 5

Στην Άσκηση 5, εφαρμόστηκε η τεχνική της φραγής ρολογιού (Clock Gating) με στόχο τη δραστική μείωση της δυναμικής κατανάλωσης ισχύος, διατηρώντας τις παραμέτρους της βασικής υλοποίησης (Task 1: 250 MHz, Fast Library). Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε στο εργαλείο Genus μέσω της εντολής `set_db lp_insert_clock_gating true` πριν από το στάδιο του elaboration, επιτρέποντας στον αλγόριθμο σύνθεσης να εντοπίσει αυτόματα τις ομάδες καταχωρητών που μπορούν να μοιραστούν ένα κοινό σήμα ενεργοποίησης και να προσθέσει ειδικά κελιά ICG (Integrated Clock Gating) στο δέντρο του ρολογιού.

Table 5.1: Total number of cells of each type post Synthesis

Type	Άσκηση 1			Άσκηση 5		
	Instances	Area (μm^2)	Area %	Instances	Area (μm^2)	Area %
Sequential	2399	18048.366	52.8	2398	14214.546	48.2
Inverter	238	165.870	0.5	239	167.238	0.6
Buffer	27	97.470	0.3	7	19.494	0.1
Logic	6994	15865.722	46.4	6508	14725.494	49.9
Clock Gating Integrated Cell	-	-	-	60	389.880	1.3
Total	9658	34177.428	100.0	9212	29516.652	100.0

Table 5.2: Power consumption per category post Synthesis

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 5				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Register	2.06×10^{-3}	4.04	3.21	7.26	66.30 %	1.9×10^{-3}	1.7	2.50	4.21	74.95
Logic	2.20×10^{-3}	1.10	2.31	3.40	33.70 %	2.06×10^{-3}	0.44	0.79	1.23	21.83
Clock	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	4.06×10^{-5}	0.08	0.1	0.18	3.22
Subtotal	4.26×10^{-3}	5.14	5.52	10.07	100.0 %	4×10^{-3}	2.23	3.38	5.61	100.0

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 5				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Percentage	0.04%	48.21 %	51.75%	100.0 %		0.07%	39.73 %	60.2%	100%	

Table 5.3: Slack for each path type post Synthesis

Category	Άσκηση 1	Άσκηση 5
	Slack (ns)	
I2O	-	-
I2R	2.141	2.606
R2O	3.125	3.125
R2R	0.994	1.033

Table 5.4: Clock Gating Use Statistics

Category	Number	Percentage	Average Toggle Saving %
Total Clock Gating Instances	60	100.00	-
RC Clock Gating Instances	60	100.00	83.39
RC Gated Flip-Flops	2013	83.94	85.07
Total Gated Flip-Flops	2013	83.94	-
Total Ungated Flip-Flops	385	16.06	-
Enable not found	336	87.27	-
Register bank width too small	49	12.73	-
Total Flip-Flops	2398	100.00	-

Table 5.5: Total Area pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 5
Category	Area (μm^2)	
Area	34284.474	29616.858

Table 5.6: Setup Slack for each path type pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 5
Category	Setup Slack (ns)	
I2O	-	-
I2R	2.566	2.700
R2O	3.053	3.081
R2R	1.444	1.428

Table 5.7: Power Consumption per Category pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1					Άσκηση 5				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.94×10^{-3}	3.556	0.521	4.079	43.65	1.77×10^{-3}	1.744	0.746	2.492	32.96
Combinational	2.36×10^{-3}	1.486	3.779	5.267	59.35	2.2×10^{-3}	1.44	3.536	4.978	65.84
Clock (Sequential)	-	-	-	-	-	4.06×10^{-5}	0.091	0	0.091	1.204
Total	4.27×10^{-3}	5.042	4.3	9.346	100.0	4.01×10^{-3}	3.275	4.283	7.561	100.0

Table 5.8: Total area post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 5
Category	Area (μm^2)	
Area	34627.842	29770.416

Table 5.9: Setup and Hold Slack post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1		Άσκηση 5	
Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.519	0.240	2.688	0.238
R2O	3.052	0.296	3.092	0.286
R2R	1.413	0.033	1.404	0.006

Table 5.10: Power Consumption per Category post Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1					Άσκηση 5				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.535	0.46	3.997	38.14	1.77×10^{-3}	1.737	0.749	2.488	31.05
Combinational	2.38×10^{-3}	1.515	3.899	5.416	51.68	2.2×10^{-3}	1.44	3.533	4.976	62.11
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.8352	1.067	10.19	0.008×10^{-3}	0.038	0.1484	0.1866	2.329
Clock (Sequential)	-	-	-	-	-	0.08×10^{-3}	0.206	0.1553	0.361	4.51
Total	4.36×10^{-3}	5.283	5.194	10.48	100.0	4.1×10^{-3}	3.422	4.586	8.011	100

Table 5.11: Total Area post Routing

	Άσκηση 1	Άσκηση 5
Category	Area (μm^2)	
Area	34627.842	29770.416

Table 5.12: Setup and Hold Slack post Routing

	Άσκηση 1		Άσκηση 5	
Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.531	0.241	2.671	0.238
R2O	3.054	0.295	3.090	0.285
R2R	1.452	0.032	1.410	0.005

Table 5.13: Power Consumption per Category post Routing

	Άσκηση 1					Άσκηση 5				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.537	0.452	3.991	38.15	1.77×10^{-3}	1.733	0.7216	2.456	31.37
Combinational	2.38×10^{-3}	1.513	3.863	5.379	51.43	2.2×10^{-3}	1.432	3.41	4.844	61.87
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.858	1.09	10.42	8×10^{-6}	0.038	0.1396	0.1778	2.271
Clock (Sequential)	-	-	-	-	-	8×10^{-5}	0.206	0.146	0.3519	4.495
Total	4.355×10^{-3}	5.283	5.173	10.46	100	4.1×10^{-3}	3.409	4.417	7.83	100

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή της τεχνικής ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, με την εισαγωγή 60 κελιών ICG που οδήγησαν στη φραγή του 83,94% των συνολικών flip-flops. Η επίδραση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα αποτελέσματα μετά τη δρομολόγηση, όπου η συνολική κατανάλωση ισχύος μειώθηκε κατά 25,1% (από 10,46 mW σε 7,83 mW), κυρίως λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης του δικτύου ρολογιού και της Internal Power. Επιπλέον, η επιφάνεια μειώθηκε εντυπωσιακά κατά ~14% (από 34.627 μm^2 σε 29.770 μm^2), πιθανώς λόγω της αφαίρεσης των πολυπλεκτών επανατροφοδότησης που αντικαταστάθηκαν από τη λογική clock gating, ενώ το Setup Slack παρέμεινε σε εξαιρετικά επίπεδα, αποδεικνύοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας δεν επιβάρυνε την απόδοση.

Άσκηση 6

Στην Άσκηση 6, ο στόχος ήταν η ενσωμάτωση υποδομής ελέγχου (DFT) μέσω της τεχνικής Scan Chain Insertion, όπου τα συμβατικά flip-flops αντικαταστάθηκαν από Scan Flip-Flops (SDFF) που σχηματίζουν μια ενιαία αλυσίδα σάρωσης. Η βασική διαφορά από την Άσκηση 1 είναι η χρήση των εντολών DFT στο Genus (`connect_scan_chains`, `write_scandef`) και η ανάγνωση του αρχείου `.scandef` στο Innovus (`defIn`), επιτρέποντας στο εργαλείο φυσικής σχεδίασης να αναγνωρίσει την αλυσίδα και να βελτιστοποιήσει τη σειρά σύνδεσης των καταχωρητών (Scan Reordering) για τη μείωση του μήκους καλωδίωσης.

Table 6.1: Total number of cells of each type post Synthesis

Type	Άσκηση 1			Άσκηση 6		
	Instances	Area (μm^2)	Area %	Instances	Area (μm^2)	Area %
Sequential	2399	18048.366	52.8	2399	18800.424	49.3
Inverter	238	165.870	0.5	366	253.422	0.7
Buffer	27	97.470	0.3	5	14.706	0.0
Logic	6994	15865.722	46.4	8331	19062.396	50.0
Total	9658	34177.428	100.0	11101	38130.948	100.0

Table 6.2: Power consumption per category post Synthesis

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 6				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Register	2.06×10^{-3}	4.04	3.21	7.26	66.30 %	2.01×10^{-3}	3.27	3.54	6.82	69.34
Logic	2.20×10^{-3}	1.10	2.31	3.40	33.70 %	2.6×10^{-3}	1.25	1.76	3.01	30.66

	Άσκηση 1					Άσκηση 6				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Subtotal	4.26×10^{-3}	5.14	5.52	10.07	100.0 %	4.65×10^{-3}	4.52	5.3	9.83	100.0
Percentage	0.04%	48.21 %	51.75%	100.0 %		0.05%	46.03 %	53.92 %	100%	

Table 6.3: Slack for each path type post Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 6
Category	Slack (ns)	
I2O	-	-
I2R	2.141	2.134
R2O	3.125	3.124
R2R	0.994	0.979

Table 6.4: Total Area pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 6
Category	Area (μm^2)	
Area	34284.474	38281.428

Table 6.5: Setup Slack for each path type pre Clock Tree Synthesis

	Άσκηση 1	Άσκηση 6
Category	Setup Slack (ns)	
I2O	-	-
I2R	2.566	2.700
R2O	3.053	3.081
R2R	1.444	1.428

Table 6.6: Power Consumption per Category pre Clock Tree Synthesis

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 6				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.94×10^{-3}	3.556	0.521	4.079	43.65	1.9×10^{-3}	3.535	0.473	4.01	41.14
Combinational	2.36×10^{-3}	1.486	3.779	5.267	59.35	2.8×10^{-3}	1.639	4.096	5.738	58.86
Total	4.27×10^{-3}	5.042	4.3	9.346	100.0	4.6×10^{-3}	5.174	4.569	9.748	100.0

Table 6.7: Total area post Clock Tree Synthesis

Category	Άσκηση 1	Άσκηση 6
	Area (μm^2)	
Area	34627.842	38424.726

Table 6.8: Setup and Hold Slack post Clock Tree Synthesis

Category	Άσκηση 1		Άσκηση 6	
	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.519	0.240	2.443	-0.011
R2O	3.052	0.296	2.954	0.305
R2R	1.413	0.033	1.391	0.033

Table 6.9: Power Consumption per Category post Clock Tree Synthesis

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 6				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.535	0.46	3.997	38.14	1.8×10^{-3}	3.52	0.4417	3.957	37.5
Combinational	2.38×10^{-3}	1.515	3.899	5.416	51.68	2.8×10^{-3}	1.63	3.933	5.566	52.74
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.8352	1.067	10.19	0.005×10^{-3}	0.214	0.8161	1.03	9.761
Total	4.36×10^{-3}	5.283	5.194	10.48	100.0	4.7×10^{-3}	5.358	5.191	10.55	100

Table 6.10: Total Area post Routing

Category	Άσκηση 1	Άσκηση 6
	Area (μm^2)	
Area	34627.842	38424.726

Table 6.11: Setup and Hold Slack post Routing

Category	Άσκηση 1		Άσκηση 6	
	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.531	0.241	2.389	-0.012
R2O	3.054	0.295	2.949	0.305
R2R	1.452	0.032	1.395	0.033

Table 6.12: Power Consumption per Category post Routing

Category	Άσκηση 1					Άσκηση 6				
	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.537	0.452	3.991	38.15	1.8×10^{-3}	3.514	0.4417	3.957	37.5
Combinational	2.38×10^{-3}	1.513	3.863	5.379	51.43	2.8×10^{-3}	1.63	3.933	5.566	52.74
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.858	1.09	10.42	4.5×10^{-5}	0.214	0.8161	1.03	9.761
Total	4.355×10^{-3}	5.283	5.173	10.46	100	4.7×10^{-3}	5.358	5.191	10.55	100

Table 6.13: Scan Chain Information

Category	#
Scan Bits	2399
Float Wire Length	17975.270
Order Wire Length	281.550
Total Wire Length	18256.820

Η επίδραση του DFT είναι εμφανής στην αύξηση της συνολικής επιφάνειας του κυκλώματος κατά ~11% (από 34627 μm^2 σε 38424 μm^2 Post-Routing), η οποία οφείλεται στη χρήση των μεγαλύτερων κελιών Sdff που περιλαμβάνουν πολυπλέκτη εισόδου. Η κατανάλωση ισχύος παρουσίασε μικρή αύξηση (από 10.46 mW σε 10.55 mW Post-Routing), πιθανώς λόγω βελτιστοποιήσεων στη λογική, ενώ το Setup Slack μειώθηκε ελαφρώς (από 1.452 ns σε 1.395 ns) λόγω της πρόσθετης καθυστέρησης των Sdffs. Η επιτυχία της διαδικασίας επιβεβαιώνεται από την αναφορά της αλυσίδας σάρωσης (2399 bits, Status VALID) και τη δραστική μείωση του μήκους καλωδίωσης της αλυσίδας κατά ~98% μέσω του Scan Reordering στο Innovus.


Άσκηση 7

Στην Άσκηση 7, πραγματοποιήθηκε τυπική επαλήθευση (Formal Verification) χρησιμοποιώντας το εργαλείο Conformal LEC για να επιβεβαιωθεί η λογική ακεραιότητα της σχεδίασης κατά τη διαδικασία της σύνθεσης. Εκτελέστηκαν δύο συγκρίσεις: αρχικά συγκρίθηκε ο κώδικας RTL με το στιγμιότυπο του elaboration (RTL vs Elaborated) και στη συνέχεια ο RTL με το τελικό βελτιστοποιημένο netlist (RTL vs Syn_Opt). Και στις δύο περιπτώσεις, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς με αποτέλεσμα PASS, επιβεβαιώνοντας ότι το κύκλωμα παρέμεινε λειτουργικά αναλλοίωτο. Συγκεκριμένα, στην τελική σύγκριση (RTL vs Final), η εντολή `report_verification` επιβεβαίωσε την ισοδυναμία χωρίς κανένα σφάλμα (0 Non-Equivalent points). Το εργαλείο χρησιμοποίησε ως σημεία σύγκρισης (Compare Points) τις 239 Πρωτεύουσες Εξόδους (Primary Outputs) και τα 2399 Flip-Flops (State Key Points) του σχεδίου, καθώς και 18 σημεία συγχώνευσης (Sequential Merges). Το άθροισμα αυτών ($239 + 2399 + 18$) μας δίνει το συνολικό πλήθος των 2656 Equivalent Points που αναφέρθηκαν στην εντολή `report_verification`.

Άσκηση 8


Στην Άσκηση 8, η σχεδίαση μεταφέρθηκε σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο υλοποίησης με την προσθήκη του δακτυλίου των ακροδεκτών (Pad Ring), χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη `pads_SS_s1v8`. Η επίδραση των pads στα χαρακτηριστικά του κυκλώματος ήταν δραματική, όπως φαίνεται στους Πίνακες 8.1 έως 8.3.

Figure 8.1: Full Chip View



Στην απεικόνιση του πλήρους chip, διακρίνονται καθαρά οι κίτρινοι ακροδέκτες (bond pads) στην περιφέρεια, οι οποίοι σχηματίζουν το πλαίσιο επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι εμφανής η τεράστια διαφορά μεγέθους μεταξύ του πυρήνα (core logic), που βρίσκεται στο κέντρο, και του συνολικού εμβαδού που καταλαμβάνουν τα pads. Η εικόνα επιβεβαιώνει οπτικά ότι πρόκειται για μια σχεδίαση "Pad Limited", όπου οι διαστάσεις του chip καθορίζονται αποκλειστικά από τον αριθμό των απαιτούμενων ακροδεκτών και όχι από το μέγεθος της λογικής του κυκλώματος.

Figure 8.2: Routed Interconnects



Η δεύτερη εικόνα εστιάζει στη δρομολόγηση των σημάτων από τον πυρήνα προς τους ακροδέκτες. Διακρίνονται τα μακριά καλώδια (long interconnects) που απαιτούνται για να συνδέσουν τα ports του μικρού πυρήνα με τα αντίστοιχα I/O cells στην περιφέρεια. Αυτές οι μεγάλες αποστάσεις δρομολόγησης, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση των ίδιων των IO cells, εξηγούν τις σημαντικές παραβιάσεις χρονισμού (Setup violations) που παρατηρήθηκαν στα μονοπάτια Inputs-to-Registers (I2R) στον Πίνακα 8.2.

Table 8.1: Total Area post Routing

Category	Άσκηση 1	Άσκηση 8
	Area (μm^2)	
Area	34627.842	7660571.274

Η συνολική επιφάνεια του chip εκτοξεύθηκε στα $7.660.571 \mu m^2$, μια αύξηση της τάξης του $220 \times$ σε σύγκριση με τον πυρήνα της

Άσκησης 1 ($34.627 \mu m^2$). Αυτό το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο, καθώς τα κελιά εισόδου/εξόδου είναι φυσικά ογκώδη για να υποστηρίξουν τη μηχανική σύνδεση (wire bonding) και να αντέξουν τα ρεύματα οδήγησης, καθιστώντας τον πυρήνα (core) ένα ελάχιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του ολοκληρωμένου (Pad Limited Design).

Table 8.2: Setup and Hold Slack post Routing

	Άσκηση 1		Άσκηση 8	
Category	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)	Setup Slack (ns)	Hold Slack (ns)
I2O	-	-	-	-
I2R	2.531	0.241	-5.880	1.760
R2O	3.054	0.295	0.718	1.284
R2R	1.452	0.032	1.400	0.032

Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε από τα 10,46 mW στα 292,3 mW. Όπως αποκαλύπτει ο Πίνακας 8.3, το 95,31% αυτής της ενέργειας (278,6 mW) καταναλώνεται αποκλειστικά από τα IOs (κατηγορία "IO"), λόγω των υψηλών τάσεων και των ρευμάτων που απαιτούνται για την οδήγηση των εξωτερικών χωρητικών φορτίων.

Table 8.3: Power Consumption per Category post Routing

	Άσκηση 1					Άσκηση 8				
Category	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %	Leakage (mW)	Internal (mW)	Switching (mW)	Total (mW)	Row %
Sequential	1.93×10^{-3}	3.537	0.452	3.991	38.15	1.97×10^{-3}	3.49	1.824	5.319	1.82
Combinational	2.38×10^{-3}	1.513	3.863	5.379	51.43	4.04×10^{-3}	1.95	3.94	5.897	2.017
Clock (Comb)	4.81×10^{-5}	0.232	0.858	1.09	10.42	0.12×10^{-3}	0.59	1.91	2.492	0.852
IO	0	0	0	0	0	28.86	247.1	2.68	278.6	95.31
Total	4.355×10^{-3}	5.283	5.173	10.46	100	28.86	253.1	10.35	292.3	100

Ενώ τα εσωτερικά μονοπάτια (R2R) διατήρησαν το θετικό τους slack (0,032 ns), παρατηρείται μεγάλη παραβίαση χρονισμού στα μονοπάτια εισόδου (I2R Setup Slack: $-5,880 \sim ns$). Αυτή η αποτυχία οφείλεται στη σημαντική καθυστέρηση διάδοσης που εισάγουν τα κελιά εισόδου (input pads) σε συνδυασμό με την υψηλή συχνότητα των 250 MHz. Σε μια πραγματική σχεδίαση, αυτό θα απαιτούσε είτε χαλάρωση των περιορισμών χρονισμού για τις εισόδους, είτε χρήση ταχύτερων IO cells, είτε pipeline στα inputs για την αποκατάσταση του χρονισμού.

Useful commands:

```
set_analysis_view -setup {analysis analysis_view_1} -hold {analysis  
analysis_view_1}  
report_timing -from [all_registers] -to [all_registers] -max_paths 50 >  
reg2reg_setup.rpt  
report_timing -from [all_inputs] -to [all_registers] -max_paths 50 >  
in2reg_setup.rpt  
report_timing -from [all_registers] -to [all_outputs] -max_paths 50 >  
reg2out_setup.rpt  
report_timing -from [all_registers] -to [all_outputs] -max_paths 50 >  
reg2out_setup.rpt  
report_timing -from [all_inputs] -to [all_outputs] -max_paths 50 >  
in2out_setup.rpt
```

```
setAnalysisMode -checkType hold
```