```
# Fichero UCF para Nexys3
# clk -> Reloj externo de entrada de 100 MHz por PIN V10
NET "clk" LOC = "V10";

# Imponemos a la linea de reloj una restriccion de 100000 KHz = 100 MHz
NET "clk" TNM_NET = sys_clk_pin;
TIMESPEC TS_sys_clk_pin = PERIOD sys_clk_pin 100000 kHz;

#Botones
NET "rst"   LOC = "C9";
NET "start" LOC = "A8";

#Entradas del numero binario de 8 bits
NET "switches<0>"   LOC = "T10";  #SW0
NET "switches<1>"   LOC = "T9";   #SW1
NET "switches<2>"   LOC = "V9";   #SW2
NET "switches<3>"   LOC = "M8";   #SW3
NET "switches<4>"   LOC = "N8";   #SW4
NET "switches<5>"   LOC = "U8";   #SW5
NET "switches<6>"   LOC = "V8";   #SW6
NET "switches<7>"   LOC = "T5";   #SW7

#Salidas para selector de digito
NET "anodo<0>"  LOC = "N16";    #digito 0 (mas a la derecha)
NET "anodo<1>"  LOC = "N15";    #digito 1
NET "anodo<2>"  LOC = "P18";    #digito 2
NET "anodo<3>"  LOC = "P17";    #digito 3

#Salidas para siete segmentos
NET "siete_segmentos<0>"    LOC = "T17";    #segmento A
NET "siete_segmentos<1>"    LOC = "T18";    #segmento B
NET "siete_segmentos<2>"    LOC = "U17";    #segmento C
NET "siete_segmentos<3>"    LOC = "U18";    #segmento D
NET "siete_segmentos<4>"    LOC = "M14";    #segmento E
NET "siete_segmentos<5>"    LOC = "N14";    #segmento F
NET "siete_segmentos<6>"    LOC = "L14";    #segmento G
```