Replicar Sequência à Direita

ESTADO Q0 (substitui 0 e 1)

q0 -> 0,x,D,q1
q0 -> 1,y,D,q2
q0 -> _,_,E,q_fim

ESTADO Q1 (Lembra de 0 e vai até o final)

q1 -> 1,1,D,q1
q1 -> 0,0,D,q1
q1 -> x,x,D,q1
q1 -> y,y,D,q1
q1 -> _,0,E,q3

ESTADO Q2 (Lembra de 1 e vai até o final)

q2 -> 1,1,D,q2
q2 -> 0,0,D,q2
q2 -> x,x,D,q2
q2 -> y,y,D,q2
q2 -> _,1,E,q3

ESTADO Q3 (Retorna até o inicio)

q3 -> 0,0,E,q3
q3 -> 1,1,E,q3
q3 -> x,0,D,q0
q3 -> y,1,D,q0
q3 -> _,_,q_fim

Detector de Palíndromos

Q0 (verificar 0 e 1)
q0 -> 0,x,D,q1
q0 -> 1,y,D,q2
q0 -> x,x,D,q0
q0 -> y,y,D,q0
q0 -> _,_,E,q_volta

q1 (responsável por tratar o 0)

q1 -> 0,0,D,q1
q1 -> 1,1,D,q1
q1 -> x,x,D,q1
q1 -> _,_,E,q3

q2 (responsável por tratar o 1)

q2 -> 0,0,D,q1
q2 -> 1,1,D,q1
q2 -> x,x,D,q1
q2 -> y,y,D,q1
q2 -> _,_,E,q4

q3 (responsável por verificar o 0)

q3 -> 0,x,E,q5
q3 -> 1,1,E,q_rejeita
q3 -> x,x,E,q3
q3 -> y,y,E,q3
q3 -> _,_,D,q_volta

q4 (responsável por verificar o 1)

q4 -> 0,0,E,q_rejeita
q4 -> 1,y,E,q_5
q4 -> x,x,E,q4
q4 -> y,y,E,q4
q4 -> _,_,D,q_volta

q5 (responsável por voltar até o inicio)

q5 -> 0,0,E,q5
q5 -> 1,1,E,q5
q5 -> x,x,E,q5
q5 -> y,y,E,q5
q5 -> _,_,D,q0

q_volta (retorna x e y para o valor original)

q_volta -> 1,1,D,q_volta
q_volta -> 0,0,D,q_volta
q_volta -> x,0,D,q_volta
q_volta -> y,1,D,q_volta
q_volta -> _,_,E,q_fim

Incremento Binário (+1)

Q0 (vai até o final)

q0 -> 0,0,D,q0
q0 -> 1,1,D,q0
q0 -> _,_,E,q1

Q1 (faz a soma)

q1 -> 1,0,E,q1
q1 -> 0,1,E,q_fim
q1 -> _,1,E,q_fim