

Lora loop code

```
serialSender.py
1  import serial
2  import time
3
4  # Configuratie van de seriële poort
5  lora = serial.Serial(
6      port='/dev/serial0', # Pas aan naar de juiste poort
7      baudrate=9600,
8      bytesize=8,
9      parity='N',
10     stopbits=1,
11     timeout=1
12 )
13
14 # Functie om AT-commando's te verzenden en de respons te lezen
15 def send_command(command, delay=0.5):
16     lora.write((command + "\r\n").encode())
17     time.sleep(delay)
18     if lora.in_waiting > 0:
19         response = lora.read(lora.in_waiting).decode()
20         print(f"Response: {response}")
21         return response
22     return ""
23
24 # Zenderconfiguratie
25 def configure_transmitter():
26     send_command("AT+MODE=TEST") # Schakel TEST-modus in
27     send_command("AT+TEST=RFCFG,868,SF12,125,12,15,14,ON,OFF,OFF") # Stel RF-confi
28
29 # Verzend gegevens
30 def send_data(data):
31     command = f"AT+TEST=TXLRSTR,\"{data}\""
32     send_command(command)
33
34 # Hoofdprogramma zender
35 if __name__ == "__main__":
36     configure_transmitter()
37     print("Zender geconfigureerd. Verzenden van gegevens...")
38     while True:
39         send_data("Hello LoRa")
40         print("Gegevens verzonden: Hello LoRa")
41         time.sleep(5) # Wacht 5 seconden voordat je opnieuw verzendt
42
43
```