

2009 年 408 计算机学科专业基础

46 题 · 含答案与解析

一、单项选择题 (40 小题, 每小题 2 分, 共 80 分)

1 [操作系统]

为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题, 通常设置一个打印数据缓冲区, 主机将要输出的数据依次写入该缓冲区, 而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是_____。

- A 栈
- B 队列
- C 树
- D 图

2 [数据结构]

设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空, 元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q, 且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g, 则栈 S 的容量至少是_____。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

3 [数据结构] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

给定二叉树如右图所示。设 N 代表二叉树的根, L 代表根结点的左子树, R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4, 则其遍历方式是_____。

- A LRN
- B NRL
- C RLN
- D RNL

4 [数据结构] 选项数 0 (应 4 个) ; 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

下列二叉排序树中, 满足平衡二叉树定义的是_____。

5 [数据结构] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

已知一棵完全二叉树的第 6 层 (设根为第 1 层) 有 8 个叶结点, 则该完全二叉树的结点个数最多是。

- | | |
|-------|-------|
| A 39 | B 52 |
| C 111 | D 119 |
-

6 [数据结构] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

将森林转换为对应的二叉树, 若在二叉树中, 结点 u 是结点 v 的父结点的父结点, 则在原来的森林中, u 和 v 可能具有的关系是。 I. 父子关系 II. 兄弟关系 III. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

- | | |
|-----------|--------------|
| A 只有 II | B I 和 II |
| C I 和 III | D I、II 和 III |
-

7 [数据结构] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

下列关于无向连通图特性的叙述中, 正确的是。 I. 所有顶点的度之和为偶数 II. 边数大于顶点个数减 1 III. 至少有一个顶点的度为 1

- | | |
|----------|-----------|
| A 只有 I | B 只有 II |
| C I 和 II | D I 和 III |
-

8 [数据结构] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

下列叙述中, 不符合 m 阶 B 树定义要求的是。

- | | |
|-------------------|---------------|
| A 根结点最多有 m 棵子树 | B 所有叶结点都在同一层上 |
| C 各结点内关键字均升序或降序排列 | D 叶结点之间通过指针链接 |
-

9 [数据结构] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

已知关键字序列 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆 (最小堆), 插入关键字 3, 调整后得到的小根堆是。

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19 | B 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28 |
| C 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19 | D 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19 |
-

10 [数据结构] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果, 则该排序算法只能是。

A 冒泡排序

B 插入排序

C 选择排序

D 二路归并排序

11 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中, CPU 区分它们的依据是。

A 指令操作码的译码结果

B 指令和数据的寻址方式 2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第1页, 共10页

C 指令周期的不同阶段

D 指令和数据所在的存储单元

12 选项数 2 (应 4 个)

一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行。程序中定义了三个变量 x、y 和 z, 其中 x 和 z 为 int 型, y 为 short 型。当 x=127, y= - 9 时, 执行赋值语句 z=x+y 后, x、y 和 z 的值分别是。

A x=0000007FH, y=FFF9H, z=00000076H B. x=0000007FH, y=FFF9H, z=FFFF0076H

C x=0000007FH, y=FFF7H, z=FFFF0076H D. x=0000007FH, y=FFF7H, z=00000076H

13 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示, 且位数分别为 5 位和 7 位 (均含 2 位符号位)。若有两个数 X: $27 \times 29/32$, Y= $25 \times 5/8$, 则用浮点加法计算 X+Y 的最终结果是。

A 001111100010

B 001110100010

C 010000010001

D 发生溢出

14 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

某计算机的 Cache 共有 16 块, 采用 2 路组相联映射方式 (即每组 2 块)。每个主存块大小为 32B, 按字节编址。主存 129 号单元所在主存块应装入到的 Cache 组号是。

- | | |
|-----|-----|
| A 0 | B 1 |
| C 4 | D 6 |

15 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来) ; 解析未抽出

某计算机主存容量为 64KB, 其中 ROM 区为 4KB, 其余为 RAM 区, 按字节编址。现要用 $2K \times 8$ 位的 ROM 芯片和 $4K \times 4$ 位的 RAM 芯片来设计该存储器, 则需要上述规格的 ROM 芯片数和 RAM 芯片数分别是。

- | | |
|--------|--------|
| A 1、15 | B 2、15 |
| C 1、30 | D 2、30 |

16 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

某机器字长为 16 位, 主存按字节编址, 转移指令采用相对寻址, 由两个字节组成, 第一个字节为操作码字段, 第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时, 每取一个字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H, 相对位移量字段的内容为 06H, 则该转移指令成功转移后的目标地址是。

- | | |
|---------|---------|
| A 2006H | B 2007H |
| C 2008H | D 2009H |

17 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

下列关于 RISC 的叙述中, 错误的是。

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| A RISC 普遍采用微程序控制器 | B RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成 |
| C RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多 | D RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少 |
-

18 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

某计算机的指令流水线由四个功能段组成, 指令流经各功能段的时间 (忽略各功能段之间的缓存时间) 分别为 90ns、80ns、70ns、和 60ns, 则该计算机的 CPU 时钟周期至少是。

- A 90ns
 - B 80ns
 - C 70ns
 - D 60ns
-

19 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

相对于微程序控制器, 硬布线控制器的特点是。

- A 指令执行速度慢, 指令功能的修改和扩展容易
 - B 指令执行速度慢, 指令功能的修改和扩展难
 - C 指令执行速度快, 指令功能的修改和扩展容易
 - D 指令执行速度快, 指令功能的修改和扩展难
-

20 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4B 信息, 一个总线周期占用 2 个时钟周期, 总线时钟频率为 10MHz, 则总线带宽是。

- A 10MB/s
 - B 20MB/s
 - C 40MB/s
 - D 80MB/s
-

21 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

假设某计算机的存储系统由 Cache 和主存组成, 某程序执行过程中访存 1000 次, 其中访问 Cache 缺失 (未命中) 50 次, 则 Cache 的命中率是。

- A 5%
 - B 9.5%
 - C 50%
 - D 95%
-

22 [计算机组成原理] 选项数 3 (应 4 个); 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

下列选项中, 能引起外部中断的事件是

- A 键盘输入
 - B 除数为 0
 - C 浮点数运算下溢
 - D 访存缺页
-

23 [操作系统] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

单处理机系统中, 可并行的是 I. 进程与进程 II. 处理机与设备 III. 处理机与通道 IV. 设备与设备

A I、II 和 III

B I、II 和 IV

C I、III 和 IV

D II、III 和 IV

24 [操作系统] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

下列进程调度算法中, 综合考虑进程等待时间和执行时间的是

A 时间片轮转调度算法

B 短进程优先调度算法 2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第2页, 共10页

C 先来先服务调度算法

D 高响应比优先调度算法

25 [操作系统] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

某计算机系统中有 8 台打印机, 由 K 个进程竞争使用, 每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是。

A 2

B 3

C 4

D 5

26 [数据结构] 选项数 3 (应 4 个); 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

分区分配内存管理方式的主要保护措施是。

A 界地址保护

B 程序代码保护 C. 数据保护

D 栈保护

27 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

一个分段存储管理系统中, 地址长度为 32 位, 其中段号占 8 位, 则最大段长是

A 28B

B 216B

C 224B

D 232B

28 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

下列文件物理结构中, 适合随机访问且易于文件扩展的是。

- A 连续结构
 - B 索引结构
 - C 链式结构且磁盘块定长
 - D 链式结构且磁盘块变长
-

29 [数据结构] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

假设磁头当前位于第 105 道, 正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195, 采用 SCAN 调度 (电梯调度) 算法得到的磁道访问序列是。

- A 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12
 - B 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195
 - C 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68
 - D 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195
-

30 [操作系统] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

文件系统中, 文件访问控制信息存储的合理位置是。

- A 文件控制块
 - B 文件分配表
 - C 用户口令表
 - D 系统注册表
-

31 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

设文件 F1 的当前引用计数值为 1, 先建立 F1 的符号链接 (软链接) 文件 F2, 再建立 F1 的硬链接文件 F3, 然后删除 F1。此时, F2 和 F3 的引用计数值分别是。

- A 0、1
 - B 1、1
 - C 1、2
 - D 2、1
-

32 [操作系统] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

程序员利用系统调用打开 I/O 设备时, 通常使用的设备标识是。

- A 逻辑设备名
 - B 物理设备名
 - C 主设备号
 - D 从设备号
-

在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是。

- A 数据链路层
 - B 传输层
 - C 会话层
 - D 应用层
-

34 [计算机网络] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是。

- A 12kbps
 - B 24kbps
 - C 48kbps
 - D 96kbps
-

35 [计算机网络] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

数据链路层采用后退帧(GBN)协议，发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是。

- A 2
 - B 3
 - C 4
 - D 5
-

36 [计算机组成原理] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是。

- A 目的物理地址
 - B 目的 IP 地址
 - C 源物理地址
 - D 源 IP 地址
-

37 [计算机网络] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度为 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要。

- A 增加 160m
 - B 增加 80m
 - C 减少 160m
 - D 减少 80m
-

38 [数据结构] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段, 分别包含 300B 和 500B 的有效载荷, 第一个段的序列号为 200, 主机乙正确接收到两个段后, 发送给主机甲的确认序列号是。

- A 500
 - B 700
 - C 800
 - D 1000
-

39 [计算机网络] 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段, 发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时, 如果接下来的 4 个 RTT (往返时间) 时间内的 TCP 段的传输都是成功的, 那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时, 拥塞窗口大小是。

- A 7KB
 - B 8KB
 - C 9KB
 - D 16KB
-

40 [计算机网络]

FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时, 使用的连接是。到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该问题的方法: ①设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 u 为初始顶点; ②选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v , 加入最短路径中, 修改当前顶点 $u=v$ ③重复步骤②, 直到 u 是目标顶点时为止。请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明之; 否则, 请举例说明。2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第4页, 共10页

- A 建立在 TCP 之上的控制连接
 - B 建立在 TCP 之上的数据连接
 - C 建立在 UDP 之上的控制连接
 - D 建立在 UDP 之上的数据连接
- 2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第3页, 共10页
-

二、综合应用题 (6 小题)

42 [数据结构] 解析未抽出

(15 分) 已知一个带有表头结点的单链表, 结点结构为 data link 假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下, 请设计一个尽可能高效的算法, 查找链表中倒数第 k 个位置上的结点 (k 为正整数)。若查找成功, 算法输出该结点的 data 域的值, 并返回 1; 否则, 只返回 0。要求: (1) 描述算法的基本设计思想。(2) 描述算法的详细实现步骤。(3) 根据设计思想和实现步骤, 采用程序设计语言描述算法 (使用 C、C++ 或 Java 语言实现), 关键之处请给出简要注释。2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第5页, 共10页

43 [计算机组成原理] 解析未抽出

(8 分) 某计算机的 CPU 主频为 500MHz, CPI 为 5 (即执行每条指令平均需 5 个时钟周期)。假定某外设的数据传输率为 0.5MB/s, 采用中断方式与主机进行数据传送, 以 32 位为传输单位, 对应的中断服务程序包含 18 条指令, 中断服务的其他开销相当于 2 条指令的执行时间。请回答下列问题, 要求给出计算过程。(1) 在中断方式下, CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少?(2) 当该外设的数据传输率达到 5MB/s 时, 改用 DMA 方式传送数据。假定每次 DMA 传送块大小为 5000B, 且 DMA 预处理和后处理的总开销为 500 个时钟周期, 则 CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少 (假设 DMA 与 CPU 之间没有访存冲突)? 2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第6页, 共10页

44 [计算机组成原理] 含图：文字版可能不完整，请对原卷；解析未抽出

(13 分) 某计算机字长为 16 位，采用 16 位定长指令字结构，部分数据通路结构如下图所示，图中所有控制信号为 1 时表示有效、为 0 时表示无效。例如，控制信号 MDRinE 为 1 表示允许数据从 DB 打入 MDR，MDRin 为 1 表示允许数据从内. 总线打入 MDR。假设 MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD (R1), R0”的功能为 $(R0) + ((R1)) \rightarrow (R1)$ ，即将 R0 中的数据与 R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入 R1 的内容所指主存单元中保存。下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍（时钟周期）的功能和有效控制信号，请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第7页，共10页

45 [操作系统] 解析未抽出

(7 分) 三个进程 P1、P2、P3 互斥使用一个包含 N ($N > 0$) 个单元的缓冲区。P1 每次用 produce() 生成一个正整数并用 put() 送入缓冲区某一空单元中；P2 每次用 getodd() 从该缓冲区中取出一个奇数并用 countodd() 统计奇数个数；P3 每次用 geteven() 从该缓冲区中取出一个偶数并用 counteven() 统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义信号量的含义（要求用伪代码描述）。2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第8页，共10页

46 [操作系统] 解析未抽出

(8 分) 请求分页管理系统中, 假设某进程的页表内容见下表。页面大小为 4KB, 一次内存的访问时间为 100ns, 一次快表 (TLB) 的访问时间为 10ns, 处理一次缺页的平均时间为 108ns (已含更新 TLB 和页表的时间), 进程的驻留集大小固定为 2, 采用最近最少使用置换算法 (LRU) 和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空; ②地址转换时先访问 TLB, 若 TLB 未命中, 再访问页表 (忽略访问页表之后的 TLB 更新时间); ③有效位为 0 表示页面不在内存中, 产生缺页中断, 缺页中断处理后, 返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H, 请问: 1) 依次访问上述三个虚地址, 各需多少时间? 给出计算过程。2) 基于上述访问序列, 虚地址 1565H 的物理地址是多少? 请说明理由。2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第9页, 共10页

47 [计算机网络] 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 解析未抽出

(9 分) 某网络拓扑如下图所示, 路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2, 通过接口 L0 连接路由器 R2, 并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1, R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2, L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1, E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1, 域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。R1 和 R2 的路由表结构为目的网络 IP 地址 子网掩码 下一跳 IP 地址 接口 1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网分别分配给局域网 1、局域网 2, 每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果, 说明理由或给出必要的计算过程。2) 请给出 R1 的路由表, 使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。3) 请采用路由聚合技术, 给出到局域网 1 和局域网 2 的路由。2009 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题 第10页, 共10页

答案与解析

1. 答案: B (来源: per-question)

缓冲区概念出现在操作系统的设备管理中,其特点是先进先出。缓冲区的作用是解决主机与打印机之间速度不匹配的问题,而不应改变打印数据的顺序。若用栈,先进入缓冲区的数据则要排队到最后才能打印,显然不符题意,故选 B。

2. 答案: C (来源: per-question)

由于队列的特点是先进先出,即栈 S 的出栈顺序就是队 Q 的出队顺序。故本题只需注意栈的特点是先进后出。出入栈的详细过程见下表。

序号	1	2	3	4	5	6	7	说明	栈内	栈外
1	a	入栈						a 入栈	a	
2	b	入栈						b 入栈	a, b	
3	b	出栈						b 出栈	a	b
4	c	入栈						c 入栈	a, c	
5	d	入栈						d 入栈	a, c, d	
6	d	出栈						d 出栈	a, c	d
7	c	出栈						c 出栈	a	c, d
8	e	入栈						e 入栈	a, e	b, c, d
9	f	入栈						f 入栈	a, e, f	
10	f	出栈						f 出栈	a, e	b, c, d, f
11	e	出栈						e 出栈	a	b, c, d, f, e
12	a	出栈						a 出栈		b, c, d, f, e, a
13	g	入栈						g 入栈	g	b, c, d, f, e, a
14	g	出栈						g 出栈		b, c, d, f, e, a, g

栈内的最大深度为 3,故栈 S 的容量至少是 3。【另解】元素的出栈顺序是 b, d, c, f, e, a, g,可推出进栈出栈顺序为 Push(S, a), Push(S, b), Pop(S, b), Push(S, c), Push(S, d), Pop(S, d), Pop(S, c), Push(S, e), Push(S, f), Pop(S, f), Pop(S, e), Pop(S, a), Push(S, g), Pop(S, g)。假设初始所需容量为 0,每做一次 Push 进行一次 "+1" 操作, 每做一次 Pop 进行一次 "-1" 操作,记录容量的最大值为 3,所以选 C。

3. 答案: 待核实

分析遍历后的结点序列,可以看出根结点是在中间访问,而右子树结点在左子树之前,即遍历的方式是 RNL。本题考查的遍历方法并不是二叉树的 3 种基本遍历方法,对于考生而言,重要的是要掌握遍历的思想。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

4. 答案: 待核实

根据平衡二叉树的定义有,任意结点的左、右子树高度差的绝对值不超过 1。而其余 3 个选项均可以找到不符合该条件的结点。在做题过程中,如果答案不太明显,可以把每个非叶结点的平衡因子都写出来再进行判断。

选项数 0 (应 4 个); 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

5. 答案: 待核实

完全二叉树比满二叉树只是在最下面一层的右边缺少了部分叶结点,而最后一层之上是个满二叉树,并且只有最后两层有叶结点。第 6 层有叶结点则完全二叉树的高度可能为 6 或 7,显然树高为 7 时结点更多。若第 6 层上有 8 个叶结点,则前六层为满二叉树,而第 7 层缺失了 $8 \times 2 = 16$ 个叶结点,故完全二叉树的结点个数最多为 $(2^7 - 1) - 16 = 111$ 个结点。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

6. 答案: 待核实

森林与二叉树的转换规则为左孩子右兄弟。在最后生成的二叉树中，父子关系在对应森林关系中可能是兄弟关系或原本就是父子关系。情形I: 若结点v是结点u的第二个孩子结点，在转换时，结点v就变成结点u第一个孩子的右孩子，符合要求。情形II: 结点u和v是兄弟结点的关系，但二者之中还有一个兄弟结点k，则转换后，结点v就变为结点K的右孩子，而结点k则是结点u的右孩子，符合要求。喜` `。嘉` ` II 情形III: 若结点u的父结点与v的父结点是兄弟关系，则转换后，结点u和v分别在两者最左父结点的两棵子树中，不可能出现在同一条路径中。分图III【逆向法】由题意可知u是v的父结点的父结点，如下图所示有4种情况：根据树与二叉树的转换规则，将这4种情况转换成树种结点的关系。(1)在原来的树中u是v的父结点的父结点◆；(2)在树中u是v◆的父结点；◆(3)在树中u◆是v的父结点的兄弟；(4)在树中u与v是兄弟关系。由此可知I和II正确。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

7. 答案：待核实

每条边都连接了两个结点，在计算顶点的度之和时每条边都被计算了两次（出度和入度），故所有顶点的度之和为边数的两倍，I正确。n个顶点、n-1条边可以构成无向连通图，比如树，II错误。顶点数为N (N>1)的无向完全图中不存在度为1的顶点，III错误。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

8. 答案：待核实

选项A、B和C都是B-树的特点，而选项D则是B+树的特点。注意区别B-树和B+树各自的特点。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

9. 答案：待核实

根据关键字序列得到的小顶堆的二叉树形式如下图所示。19 15 15 15 22 22 22 (I) 插入关键字3时，先将其放在小顶堆的末端，如图(2)所示。再将该关键字向上进行调整，得到的结果如图(3)所示。所以，调整后的小顶堆序列为3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

10. 答案：待核实

解答本题需要对各种排序算法的特点极为清楚。对于冒泡排序和选择排序，每一趟都能确定一个元素的最终位置，而题目中，前2个元素和后2个元素均不是最小或最大的2个元素并按序排列。选项D中的2路归并排序，第一趟排序结束都可以得到若干个有序子序列，而此时的序列中并没有两两元素有序排列。插入排序在每趟排序后能确定前面的若干元素是有序的，而此时第二趟排序后，序列的前三个元素是有序的，符合其特征。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

11. 答案：待核实

虽然指令和数据都是以二进制形式存放在存储器中，但CPU可以根据指令周期的不同阶段来区分是指令还是数据，通常在取指阶段取出的是指令，在执行阶段取出的是数据。本题容易误选A，需要清楚的是，CPU只有在确定取出的是指令之后，才会将其操作码送去译码，因此，不可能依据译码的结果来区分指令和数据。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

12. 答案: D (来源: per-question)

语言中的整型数据为补码形式, int为32位, short为16位, 故x、y转换成十六进制为0000007FH、FFF7H。执行 $z = x + y$ 时, 由于x是int型, y为short型, 需将短字长数据转换成字长数据, 称之为“符号扩展”。由于y的符号位为1, 故在y的前面添加16个1, 即可将y上升为int型, 其十六进制形式为FFFFFFF7H。最后执行加法, 即 $0000007FH + FFFFFFF7H = 00000076H$, 其中最高位的进位1自然丢弃。故选D。【排除法】对于x的值, 4个选项都一样, 无须计算; $z = x + y = 127 - 9 = 118 > 0$, 前4个字节必然全0, 排除BC; 只需算出 $y = -9$ 的值即可, 其十六进制形式为FFF7H, 排除A。【提示】解题时, 应先排除明显错误的选项, 然后再推敲剩下的选项。

选项数 2 (应 4 个)

13. 答案: 待核实

的浮点数格式为00,111;00,11101 (分号前为阶码, 分号后为尾数), Y的浮点数格式为00,101;00,10100。然后根据浮点数的加法步骤进行运算。第一步: 对阶。X、Y阶码相减, 即 $00,111 - 00,101 = 00,111 + 11,0111 = 00,010$, 可知X的阶码比Y的阶码大2 (这一步可直接目测)。根据小阶向大阶看齐的原则, 将Y的阶码加2, 尾数右移2位, 将Y变为00,111;00,00101。第二步: 尾数相加。即 $00,11101 + 00,00101 = 01,00010$, 尾数相加结果符号位为01, 故需右规。第三步: 规格化。将尾数右移1位, 阶码加1, 得X+Y为01,000;00,10001。第四步: 判溢出。阶码符号位为01, 说明发生溢出。本题容易误选选项B、c, 这是因为选项B、C本身并没有计算错误, 只是它们不是最终结果, 选项B少了第3步和第4步, 选项C少了第4步。【偷懒法】本题也可以直接用数学知识对原数进行计算, 然后将计算的结果转换成浮点数的格式。 $X + Y = 29/32 \times 2^7 + 5/8 \times 2^5 = 29/32 \times 2^7 + 5/32 \times 2^7 = (29/32 + 5/32) \times 2^7 = 34/32 \times 2^7 = 17/16 \times 2^7$, 阶码用补码表示, 数值位3位, 最大只能表示7, 即X+Y的结果的阶码8超出了该浮点数的表示范围, 故溢出。“你在做题时想到过这种方法吗?”

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

14. 答案: 待核实

由于Cache共有16块, 采用2路组相联, 因此共分为8组, 组号为0,1,2,...,7。主存的某一字块按模8映射到Cache某组的任一字块中, 即主存的第0,8,16,...字块可以映射到Cache第0组的任一字块中。每个主存块大小为32字节, 故129号单元位于第4块主存块 (注意是从0开始), 因此将映射到Cache第4组的任一字块中。1

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

15. 答案: 待核实

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来); 解析未抽出

16. 答案: 待核实

相对寻址 $EA = (PC) + A$, 首先要求的是取指令后PC的值。转移指令由两个字节组成, 每取一个字节PC值自动加1, 因此取指令后PC值为 $2000H + 2H = 2002H$, 故 $EA = (PC) + A = 2002H + 06H = 2008H$ 。【易错点】本题易误选A或B。选项A没有考虑PC值的自动更新, 选项B虽然考虑了PC值要自动更新, 但没有注意到该转移指令是一条两字节指令, PC值仅仅"+1"而不是"+2"。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

17. 答案：待核实

相对于CISC, RISC的特点是指令条数少; 指令长度固定, 指令格式和寻址种类少; 只有取数I存数指令访问存储器, 其余指令的操作均在寄存器之间进行; CPU中通用寄存器多; 大部分指令在一个或者小于一个机器周期内完成; 以硬布线逻辑为主, 不用或者少用微程序控制。选项B、C、D都是RISC的特点, 选项A是错误的, 因为RISC的速度快, 所以普遍采用硬布线控制器, 而非微程序控制器。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

18. 答案：待核实

流水线的时钟周期应以最长的执行时间为准, 否则用时长的流水段的功能将不能正确完成。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

19. 答案：待核实

一微程序控制器采用了存储程序的原理, 每条机器指令对应一个微程序, 因此修改和扩充容易, 灵活性好, 但每条指令的执行都要访问控制存储器, 所以速度慢。硬布线控制器采用专门的逻辑电路实现, 其速度主要取决于逻辑电路的延迟, 因此速度快, 但修改和扩展困难, 灵活性差。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

20. 答案：待核实

总线带宽是指单位时间内总线上传输数据的位数, 通常用每秒钟传送信息的字节数来衡量, 单位B/s。由题意可知, 在1个总线周期(=2个时钟周期)内传输了4字节信息, 时钟周期=1/110MHz=0.1μs, 故总线带宽为4B/(2×0.1μs)=4B/(0.2×10⁻⁶s)=20MB/s。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

21. 答案：待核实

命中率=Cache命中次数/总访问次数。需要注意的是看清题, 题中说明的是缺失50次, 而不是命中50次, 仔细审题是做对题的第一步。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

22. 答案：待核实

外部中断指的是CPU执行指令以外的事件产生的中断, 通常是指来自CPU与内存以外的中断。A中键盘输入属于外部事件, 每次键盘输入CPU都需要执行中断以读入输入数据, 所以能引起外部中断。B中除数为0属于异常, 也就是内中断, 发生在CPU内部。C中浮点运算下溢将按机器零处理, 不会产生中断。而D访存缺页属于CPU执行指令时产生的中断, 也不属于外部中断。所以能产生外部中断的只能是输入设备键盘。

选项数3 (应4个); 答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

23. 答案：待核实

在单处理机系统（不包含多核的情况）中，同一时刻只能有一个进程占用处理机，因此进程之间不能并行执行。通道是独立于CPU的控制输入/输出的设备，两者可以并行，显然，设备与设备之间也是可以并行的。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

24. 答案：待核实

在高响应比优先调度算法中，选出响应比最高的进程投入执行，响应比 R 定义如下：响应比 $R = (\text{等待时间} + \text{执行时间}) / \text{执行时间}$ 。它综合考虑了每个进程的等待时间和执行时间，对于同时到达的长进程和短进程，短进程会优先执行，以提高系统吞吐量；而长进程的响应比可以随等待时间的增加而提高，不会产生进程无法调度的情况。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

25. 答案：待核实

这种题用到组合数学中鸽巢原理的思想。考虑最极端情况，因为每个进程最多需要3台打印机，如果每个进程已经占有了2台打印机，那么只要还有多的打印机，总能满足一个进程达到3台的条件，然后顺利执行，所以将8台打印机分给 K 个进程，每个进程有2台打印机，这个情况就是极端情况， K 为4。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

26. 答案：待核实

每个进程都拥有自己独立的进程空间，若一个进程在运行时所产生的地址在其地址空间之外，则发生地址越界，因此需要进行地址保护，即当程序要访问某个内存单元时，由硬件检查是否允许，如果允许则执行，否则产生地址越界中断。

选项数3（应4个）；答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

27. 答案：待核实

分段存储管理的逻辑地址分为段号和位移量两部分，段内位移的最大值就是最大段长。地址长度为32位，段号占8位，则位移量占 $32 - 8 = 24$ 位，故最大段长为224 B。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

28. 答案：待核实

文件的物理结构包括连续、链式、索引三种，其中链式结构不能实现随机访问，连续结构的文件不易于扩展。因此随机访问且易于扩展是索引结构的特性。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

29. 答案：待核实

算法类似电梯的工作原理。首先，当磁头从105道向序号增加的方向移动时，便会按照从小到大的顺序服务所有大于105的磁道号(110,170,180,195)；往回移动时又会按照从大到小的顺序进行服务(68, 45,35, 12)。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

30. 答案：待核实

为了实现按名存取，在文件系统中为每个文件设置用于描述和控制文件的数据结构，称之为文件控制块(FCB)。在文件控制块中，通常包含以下三类信息，即基本信息、存取控制信息及使用信息。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

31. 答案：待核实

建立符号链接时，引用计数值直接复制；建立硬链接时，引用计数值加1。删除文件时，删除操作对于符号链接是不可见的，这并不影响文件系统，当以后再通过符号链接访问时，发现文件不存在，直接删除符号链接；但对于硬链接则不可以直接删除，引用计数值减1，若值不为0，则不能删除此文件，因为还有其他硬链接指向此文件。当建立F2时，F1和F2的引用计数值都为1。当再建立F3时，F1和F3的引用计数值就都变成了2。当后来删除F1时，F3的引用计数值为 $2-1=1$ ，F2的引用计数值一直不变。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

32. 答案：待核实

设备管理具有设备独立性的特点，操作系统以系统调用方式来请求某类设备时，使用的是逻辑设备名。而在程序实际执行时，将逻辑设备名转换为对应的物理设备名。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

33. 答案：B (来源：per-question)

传输层提供应用进程间的逻辑通信（通过端口号），即端到端的通信。而数据链路层负责相邻结点之间的通信，这个结点包括了交换机和路由器等数据通信设备，这些设备不能称为端系统。网络层负责主机到主机的逻辑通信。因此选B。

34. 答案：待核实

采用4个相位，每个相位有4种幅度的QAM调制方法，每个信号可以有16种变化，传输4bit的数据。根据奈奎斯特定理，信息的最大传输速率为 $2 \times 3 \times 4 = 24 \text{ kbps}$ 。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

35. 答案：待核实

在后退N帧协议中，当接收方检测到某个帧出错后，则简单地丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有帧。这里应注意，连续ARQ协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此本题中收到3的确认帧就表示编号为0, 1, 2, 3的帧已接收，而此时发送方未收到1号帧的确认只能代表确认帧在返回的过程中丢失了，而不代表1号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是4, 5, 6, 7的帧。

答案待核实 (本年答案卷是扫描件或排版没认出来)

36. 答案：待核实

交换机实质上是一个多端口网桥，工作在数据链路层，数据链路层使用物理地址进行转发，而转发到目的地通常是使用目的地址。因此POU地址是目的物理地址。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

37. 答案：待核实

若最短帧长减少，而数据传输速率不变，则需要使冲突域的最大距离变短来实现碰撞窗口的减少。碰撞窗口是指网络中收发结点间的往返时延，因此假设需要减少的最小距离为S，则可以得到如下公式（注意单位的转换）：减少的往返时延 = 减少的发送时延，即 $2 \times [s / (2 \times 10^8)] = 800 / (1 \times 10^9)$ 。即，由千帧长减少而缩短的发送时延，应等于由于距离减少而缩短的传播时延的2倍。可得 $s = 80$ ，即最远的两个站点之间的距离最少需要减少80m。【注意】CSMA/CD的碰撞窗口 = 2倍传播时延，报文发送时间 > 碰撞窗口。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

38. 答案：待核实

返回的确认序列号是接收端期待收到对方下一个报文段数据部分的第一个字节的序号，因此乙在正确接收到两个段后，返回给甲的确认序列号是 $200 + 300 + 500 = 1000$ 。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

39. 答案：待核实

在发生超时后，慢开始门限ssthresh变为 $16KB / 2 = 8KB$ ，拥塞窗口变为1KB。在接下来的3个RTT内，执行慢开始算法，拥塞窗口大小依次为2KB、4KB、8KB，由慢开始门限ssthresh为8KB，因此之后转而执行拥塞避免算法，即拥塞窗口开始“加法增大”。因此第4个RTT结束后，拥塞窗口的大小为9KB。

答案待核实（本年答案卷是扫描件或排版没认出来）

40. 答案：A（来源：per-question）

对于FTP文件传输，为了保证可靠性，选择TCP协议，排除C、D。FTP的控制信息是带外传送的，也即FTP使用了一个分离的控制连接来传送命令，故选A。二、综合应用题 41. 解答：该方法不一定能（或不能）求得最短路径。（4分）举例说明：（6分）图(1)中，设初始顶点为1，目标顶点为4，欲求从顶点1到顶点4之间的最短路径，显然这两点之间的最短路径长度为2。利用给定方法求得的路径长度为3，但这条路径并不是这两点之间的最短路径。图(2)中，设初始顶点为1，目标顶点为3，欲求从顶点1到顶点3之间的最短路径。利用 / 二 用给定的方法，无法求出顶点1到顶点3的路径。（I）二（2）【评分说明】CD若考生回答“能求得最短路径”，无论给出何种证明，均不给分。①考生只要举出类似上述的一个反例说明“不能求得最短路径”或答案中体现了“最优不等于全局最优”的思想，均可给6分；若举例说明不完全正确，可酌情给分。42. 解答：“局部1”算法的基本设计思想：问题的关键是设计一个尽可能高效的算法，通过链表的一趟遍历，找到倒数第k个结点的位置。算法的基本设计思想：定义两个指针变量p和q，初始时均指向头结点的下一个结点（链表的第一个结点）。p指针沿链表移动，当p指针移动到第k个结点时，q指针开始与p指针同步移动；当p指针移动到最后一个结点时，q指针所指示结点为倒数第k个结点。以上过程对链表仅进行一遍扫描。2) 算法的详细实现步骤：CDcount = 0, p和q指向链表表头结点的下一个结点；①若p为空，转④；②若count等于k，则q指向下一个结点；否则，count = count + 1；③p指向下一个结点，转①；④若count等于k，则查找成功，输出该结点的data域的值，返回1；否则，说明K值超过了线性表的长度，查找失败，返回0；⑤算法结束。3) 算法实现：typedef int ElemType; typedef struct LNode{ ElemType . data; struct LNode *link;

// 链表数据的类型定义 // 链表结点的结构定义 // 结点数据 // 结点链接指针) LinkList; in 7 Search

k(LinkList list, int k) [// 查找链表list倒数第k个结点, 并输出该结点data域的值 LinkList p=list->link, q=list->link; // 指针p、q指示第一个结点 int count=0; . while(p != NULL) { // 遍历链表直到最后一个结点

if(count<k) count++; // 计数, 若count<k只移动p else q=q->link; p=p->link; // 之后让p、q同步移动 }

./while if(count<k) return 0; else { printf ("%ct", q->data); return 1; // 查找失败返回0 // 否则打印并返回1 } // Search_k 提示: 算法程序题, 如果能够写出数据结构类型定义, 正确的算法思想都会至少给一半以上分数, 如果能用伪代码写出自然更好, 比较复杂的地方可以直接用文字表达。【评分说明】①若所给出的算法采用一遍扫描方式就能得到正确结果, 可给满分15分; 若采用两遍或多遍扫描才能得到正确结果的, 最高给10分; 若采用递归算法得到正确结果的, 最高给10分; 若实现算法的空间复杂度过高(使用了大小与K有关的辅助数组), 但结果正确, 最高给10分; 若实现的算法的空间复杂度过高(使用了大小与K有关的辅助数组), 但结果正确, 最高给10分。②若在算法基本思想描述和算法步骤描述中因文字表达没有非常清晰地反映出算法的思路, 但在算法实现中能够清晰看出算法思想和步骤且正确, 按照0的标准给分。③若考生的答案中算法基本思想描述、算法步骤描述或算法实现中部分正确, 可酌情给分。

43. 解答: 1) 按题意, 外设每秒传送0.5MB, 中断时每次传送4B。中断方式下, CPU每次用于数据传送的时钟周期为 $5 \times 18 + 5 \times 2 = 100$ 。(2分) 为达到外设0.5MB/s的数据传输率, 外设每秒申请的中断次数为 $0.5\text{MB}/4\text{B} = 125000$ 。(1分) 1s内用于中断的开销为 $100 \times 125000 = 12500000 = 12.5\text{M}$ 个时钟周期。(1分) CPU用于外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比为 $12.5\text{M}/500\text{M} = 2.5\%$ 。(1分) 2) 当外设数据传输率提高到5MB/s时, 改用DMA方式传送, 每次DMA传送5000B, 1s内需产生的DMA次数为 $5\text{MB}/5000\text{B} = 1000$ 。(1分) CPU用于DMA处理的总开销为 $1000 \times 500 = 500000 = 0.5\text{M}$ 个时钟周期。(1分) CPU用于外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比为 $0.5\text{M}/500\text{M} = 0.1\%$ 。(1分) 【评分说明】如果考生只给出正确的计算结果, 未给出计算过程, 每个给2分。

44. 解答: 题干已给出取值和译码阶段每个节拍的功能和有效控制信号, 我们应以弄清楚取指阶段中数据通路的信息流动作为突破口, 读懂每个节拍的功能和有效控制信号。然后应用到解题思路中, 包括划分执行步骤、确定完成的功能、需要的控制信号。先分析题干中提供的示例(本部分解题时不做要求): 取指令的功能是根据PC的内容所指主存地址, 取出指令代码, 经过MDR, 最终送至IR。这部分和后面的指令执行阶段的取操作数、存运算结果的方法是相通的。C1: (PC)--MAR 在读写存储器前, 必须先将地址(这里为(PC))送至MAR。C2: M(MAR)--MDR, (PC)+1--PC 读写的必须经过MDR, 指令取出后PC自增1。C3: (MDR)--IR 然后将读到MDR中指令代码送至IR进行后续操作。指令"ADD (R1), R0"的操作数一个在主存中, 一个在寄存器中, 运算结果在主存中。根据指令功能, 要读出R1的内容所指的主存单元, 必须先将R1的内容送至MAR, 即(R1)--MAR 而读出的数据必须经过MDR, 即 M(MAR)--MDR。因此, 将R1的内容所指主存单元的数据读入到MDR的节拍安排如下: C5: (R1)--MAR C6: M(MAR)--MDR ALU一端是寄存器A, MDR或R0中必须有一个先写入A中, 如MDR。C7: (MDR)--A 然后执行加法操作, 并将结果送入寄存器AC。C8: (A)+(R0)--AC 之后将加法结果写回到R1的内容所指主存单元, 注意MAR中的内容没有改变。C9: (AC)--MDR C10: (MDR)--M(MAR) 有效控制信号的安排并不难, 只需看数据是流入还是流出, 如流入寄存器X就是Xin, 流出寄存器X就是Xout。还需注意其他特殊控制信号, 如PC+1、Add等。于是得到参考答案如下: 时钟功能 cs MAR-(R1) C6 MDR-M(MAR) C7 A-(MDR) cs AC-(A)+(R0) C9 MDR-(AC) C10 M(MAR)-(MDR) 有效控制信号 R1out, MARin MemR, MDRinE MDRout, Ain R0out, Add, ACin ACout, MDRin MDRoutE, MemW 本题答案不唯一, 如果在C6执行M(MAR)-MDR的同时, 完成(R0)-A(即选择将(R0)写入A), 并不会发生总线冲突, 这种方案可节省1个节拍, 见下表。时钟功能 cs MAR-(R1) 有效控制信号 R1out, MARin C6 MDR-M(MAR), A-(R0) MemR, MDRinE, R0out, Ain C7 AC-(MDR)+(A) MDRout, Add, ACin C8 MDR-(AC) ACout, MDRin C9 M(MAR)气(MDR) MDRoutE, MemW

45. 解答: 互斥资源: 缓冲区只能互斥访问, 因此设置互斥信号量mutex。同步问题: P1、P2因为奇数的放置与取用而同步, 设同步信号量odd; P1、P3因为偶数的放置与取用而同步, 设置同步信号量even; P1、P2、P3因为共享缓冲区, 设同步信号量empty, 初值为N。程序如下: semaphore mutex=1; semaphore odd=0, even=0; semaphore empty=N; main() cobegin{ Process P1() while(True) { x=produce(); P(empty); P(mutex); Put(); V(mutex); if(x%2 == 0) V(even); else V(odd); // 生成一个数 // 判断缓冲区是否有空单元 /

/ 缓冲区是否被占用 II 释放缓冲区 // 如果是偶数, 向P3发出信号 II如果是奇数, 向P2发出信号 Process P2 () while(True) { P (odd); P(mu七ex); getodd(); V (mutex); V (empty); countodd(); II收到PI发来的信号, 已产生一个奇数 // 缓冲区是否被占用 II释放缓冲区 II向PI发信号, 多出一个空单元 Process P3() while(True) { P(even); P(mutex); geteven(); V(mutex); V (empty); counteven(); II收到PI发来的信号, 已产生一个偶数 II缓冲区是否被占用 II释放缓冲区 // 向PI发信号, 多出一个空单元 } coend

46. 解答: 1)根据页式管理的工作原理, 应先考虑页面大小, 以便将页号和页内位移分解出来。页面 大小为4KB, 即 2^{12} , 则得到页内位移占虚地址的低12位, 页号占剩余高位。可得三个虚地址的 页号P如下 (十六进制的一位数字转换成4位二进制, 因此, 十六进制的低三位正好为页内位移, 最高位为页号): 2362H: P=2, 访问快表lOns, 因初始为空, 访问页表lOOns得到页框号, 合成物理地址 后访问主存lOOns, 共计lOns +lOOns +lOOns =2lOns。1565H: P = 1, 访问快表lOsn , 落空, 访问页表lOOns落空, 进行缺页中断处理10 8 ns, 访 问快表lOns, 合成物理地址后访问主存lOOns, 共计 lOns + lOOns + 10 8 ns + 1 Ons + lOOns = 100000220 sn 。 25A5H: P=2, 访问快表, 因第一次访问已将该页号放入快表, 因此花费lOns便可合成物 理地址, 访问主存lOOns, 共计lOns +lOOns =llOns。2)当访问虚地址1565H 时, 产生缺页中断, 合法驻留集为2, 必须从页表中淘汰一个页面, 根据题目的置换算法, 应淘汰0 号页面, 因此 1565H 的对应页框号为101H。由此可得1565H 的物理地址为101565H。

47. 解答: 1) CIDR 中的子网号可以全0或全1, 但主机号不能全0或全1。因此若将IP地址空间202.118.1.0/24划分为2个子网, 且每个局域网需分配的IP地址个数 不少于120个, 子网号至少要占用一位。由 $2^6 - 2 < 120 < 2^7 - 2$ 可知, 主机号至少要占用7 位。由于源IP地址空间的网络前缀为24 位, 因此 主机号位数 + 子网号位数 =8。综上可得主机号位数为7, 子网号位数为1。因此子网的划分结果为子网1: 202.118.1.0/25, 子网2: 202.118.1.128/25。地址分配方案: 子网1分配给局域网1, 子网2分配给局域网2;或子网1分配给局域网2, 子网2分配给局域网1。

2)由于局域网1和局域网2分别与路由器R1的 E1、E2接口直接相连, 因此在R1的路由表中, 目的网络为局域网1的 转发路径是直接通过接口E1转发的, 目的网络为局域网 2 的 转发路径是直接通过接口E1转发的。由于局域网1、2 的网络前缀均为25 位, 因此它 们的子网掩码均为 255.255.255.128。R1专门为域名服务器设定了一个特定的 路由表项, 因此该路由表项中的 子网掩码应为 255.255.255.255 (只有和全1的子网掩码相与才能完全保证和目的IP地址一样, 从而选择该特 定路由)。对应的下一跳转发地址是202.118.2.2, 转发接口是L。O R1到互联网的路由实质上相当于一个默认路由, 默认路由一般写为 0/0, 即目的地址为 0.0.0.0, 子网掩码为0.0.0.0。对应的下一跳转发地址是202.118.2.2, 转发接口是L。O 综上可得到路由器R1的路由表如下。若子网1分配给局域网1, 子网2分配给局域网2, 见下表。目的网络 IP 地址 子网掩码 下一跳 IP 地址 接口

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	202.118.1.128	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	202.118.3.2	E2
202.118.2.2	0.0.0.0	202.118.2.2	LO
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	LO

若子网1分配给局域网2, 子网2分配给局域网1, 见下表。目的网络 IP 地址 子网掩码 下一跳 IP 地址 接口

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.128	255.255.255.128	202.118.1.0	E1
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	E2
202.118.2.2	0.0.0.0	202.118.2.2	LO
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	LO

3)局域网1和局域网2的地址可以聚合为202.118.1.0/24, 而对于路由器R2来说, 通往局 域网1和局域网2的转发路径都是从 LO接口转发, 因此采用路由聚合技术后, 路由器R2到局 域网1和局域网2的路由, 见下表。目的网络 IP地址 子网s 掩码 下一 跳IP地址 接口

目的网络 IP地址	子网s 掩码	下一 跳IP地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0	202.118.2.1	LO

42. 答案: 待核实

解析未抽出

43. 答案: 待核实

解析未抽出

44. 答案: 待核实

含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 解析未抽出

45. 答案：待核实

解析未抽出

46. 答案：待核实

解析未抽出

47. 答案：待核实

含图：文字版可能不完整，请对原卷；解析未抽出
