

2021 年 408 计算机学科专业基础 47 题 · 含答案与解析

一、单项选择题 (40 小题, 每小题 2 分, 共 80 分)

1 [数据结构] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

已知头指针 h 指向一个带头结点的非空单循环链表, 结点结构为 $data\ next$, 其中 $next$ 是指向直接后继结点的指针, p 是尾指针, q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素, 正确的语句序列是。

- A $h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next; q = h \rightarrow next; free(q);$
- B $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next; free(q);$
- C $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = q \rightarrow next; if(p \neq q) p = h; free(q);$
- D $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = q \rightarrow next; if(p == q) p = h; free(q);$

2 [数据结构] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作, 另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若 Q 的入队序列是 1, 2, 3, 4, 5, 则不能得到的出队序列是。

- A 5, 4, 3, 1, 2
- B 5, 3, 1, 2, 4
- C 4, 2, 1, 3, 5
- D 4, 1, 3, 2, 5

3 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

已知二维数组 A 按行优先方式存储, 每个元素占用 1 个存储单元。若元素 $A[0][0]$ 的存储地址是 100, $A[3][3]$ 的存储地址是 220, 则元素 $A[5][5]$ 的存储地址是。

- A 295
 - B 300
 - C 301
 - D 306
-

4 [数据结构] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某森林 F 对应的二叉树为 T, 若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f, 中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f, 则 F 中树的棵数是。

- | | |
|-----|-----|
| A 1 | B 2 |
| C 3 | D 4 |

5 [数据结构] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若某二叉树有 5 个叶结点, 其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30, 则其最小的带权路径长度 (WPL) 是。

- | | |
|-------|-------|
| A 89 | B 200 |
| C 208 | D 289 |

6 [数据结构] 选项数 3 (应 4 个) ; 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

给定平衡二叉树如下图所示, 插入关键字 23 后, 根中的关键字是。

- A 16
B 20
C 23

7 [数据结构] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

给定如下有向图, 该图的拓扑有序序列的个数是。

- | | |
|-------|-----|
| D 254 | A 1 |
| B 2 | C 3 |

8 [数据结构] 含图：文字版可能不完整，请对原卷；答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组 dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为。

- | | |
|----------------|----------------|
| A 26, 3, 14, 6 | B 25, 3, 14, 6 |
| C 21, 3, 14, 6 | D 15, 3, 14, 6 |
-

9 [数据结构] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

在一棵高度为 3 的 3 阶 B 树中，根为第 1 层，若第 2 层中有 4 个关键字，则该树的结点个数最多是。

- | | |
|------|------|
| A 11 | B 10 |
| C 9 | D 8 |
-

10 [数据结构] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

设数组 $S[] = \{93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892\}$ ，采用最低位优先 (LSD) 基数排序将 S 排列成升序序列。第 1 趟分配、收集后，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是。

- | | |
|------------|------------|
| A 43, 892 | B 236, 301 |
| C 301, 892 | D 485, 301 |
-

11 [数据结构] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中，得到的 H 是。

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| A 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 | B 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4 |
| C 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1 | D 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1 |
-

12 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

2017 年公布的全球超级计算机 TOP 500 排名中, 我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一, 其浮点运算速度为 93.0146PFLOPS,说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为。

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| A 9.3×10^{13} 次 | B 9.3×10^{15} 次 |
| C 9.3 千万亿次 | D 9.3 亿亿次 |

13 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

已知带符号整数用补码表示, 变量 x, y, z 的机器数分别为 FFFDH, FFDFH, 7FFCH, 下列结论中, 正确的是。

- | | |
|--|--|
| A 若 x, y 和 z 为无符号整数, 则 $z < x < y$ | B 若 x, y 和 z 为无符号整数, 则 $x < y < z$ |
| C 若 x, y 和 z 为带符号整数, 则 $x < y < z$ | D 若 x, y 和 z 为带符号整数, 则 $y < x < z$ |

14 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列数值中, 不能用 IEEE 754 浮点格式精确表示的。

- | | |
|-------|--------|
| A 1.2 | B 1.25 |
| C 2.0 | D 2.5 |

15 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某计算机的存储器总线中有 24 位地址线和 32 位数据线, 按字编址, 字长为 32 位。如果 00 0000H ~ 3F FFFFH 为 RAM 区, 那么需要 512K×8 位的 RAM 芯片数为。

- | | |
|------|------|
| A 8 | B 16 |
| C 32 | D 64 |
-

16 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若计算机主存地址为 32 位, 按字节编址, Cache 数据区大小为 32KB, 主存块大小为 32B, 采用直接映射方式和回写 (Write Back) 策略, 则 Cache 行的位数至少是。

- | | |
|-------|-------|
| A 275 | B 274 |
| C 258 | D 257 |

17 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列寄存器中, 汇编语言程序员可见的。 I. 指令寄存器 II. 微指令寄存器 III. 基址寄存器 IV. 标志/状态寄存器

- | | |
|-----------|------------|
| A 仅 I、II | B 仅 I、IV |
| C 仅 II、IV | D 仅 III、IV |

18 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列关于数据通路的叙述中, 错误的是。

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| A 数据通路包含 ALU 等组合逻辑 (操作) 元件 | B 数据通路包含寄存器等时序逻辑 (状态) 元件 |
| C 数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路 | D 数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制 |

19 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列关于总线的叙述中, 错误的是。

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| A 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质 | B 同步总线由时钟信号定时, 时钟频率不一定等于工作频率 |
| C 异步总线由握手信号定时, 一次握手过程完成一位数据交换 | D 突发 (Burst) 传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据 |
-

20 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列选项中,不属于 I/O 接口的是。

- | | |
|----------------|-------------------|
| A 磁盘驱动器 | B 打印机适配器 |
| C 网络控制器 | D 可编程中断控制器 |

21 [计算机组成原理] 选项数 3 (应 4 个) ; 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

异常事件在当前指令执行过程中进行检测,中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中,相应处理程序执行后,必须回到当前指令重新执行的是。

- A 系统调用**
- B 页缺失**
- C DMA 传送结束**

22 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述,其中错误的是

- | | |
|--|---|
| D 打印机缺纸。若 CPU 检测到中断请求信号,则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号 | A 仅在用户态 (执行用户程序) 下, CPU 才能检测和响应中断 |
| B CPU 只有在检测到中断请求信号后,才会进入中断响应周期 | C 进入中断响应周期时, CPU 一定处于中断允许 (开中断) 状态 |

23 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列指令中,只能在内核态执行的是。

- | | |
|------------------|-----------------|
| A trap 指令 | B I/O 指令 |
| C 数据传送指令 | D 设置断点指令 |
-

24 [操作系统] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列操作中,操作系统在创建新进程时,必须完成的是。I. 申请空白的进程控制块 II. 初始化进程控制块 III. 设置进程状态为执行态

- | | |
|-----------|------------|
| A 仅 I | B 仅 I、II |
| C 仅 I、III | D 仅 II、III |

25 [操作系统] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列内核的数据结构或程序中,分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是。I. 进程控制块

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| A 仅 II、III II. 时钟中断处理程序 III. 进程就绪队列 | B 仅 I、IV |
| C 仅 I、II、III IV. 进程阻塞队列 | D 仅 I、II、IV |

26 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某系统中磁盘的磁道数为 200 (0~199),磁头当前在 184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为 184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先调度算法 (SSTF) 完成磁盘访问,则磁头移动的距离 (磁道数) 是。

- | | |
|------|------|
| A 37 | B 38 |
| C 41 | D 42 |

27 [操作系统] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列事件中,可能引起进程调度程序执行的是。I. 中断处理结束 II. 进程阻塞 III. 进程执行结束 IV. 进程的时间片用完

- | | |
|------------|-----------------|
| A 仅 I、III | B 仅 II、IV |
| C 仅 III、IV | D I、II、III 和 IV |
-

28 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某请求分页存储系统的页大小为 4KB, 按字节编址。系统给进程 P 分配 2 个固定的页框, 并采用改进型 Clock 置换算法, 进程 P 页表的部分内容如下表所示。存在位 访问位 修改位 页号 页框号

1: 存在, 0: 不存在	1: 访问, 0: 未访问	1: 修改, 0: 未修改	...	2 20H	0 0 0 3 60H	1 1 0 4 80H	1 1 1 ...
---------------	---------------	---------------	-----	-------	-------------	-------------	-----------

若 P 访问虚拟地址为 02A01H 的存储单元, 则经地址变换后得到的物理地址是。

- A 00A01H
- B 20A01H
- C 60A01H
- D 80A01H

29 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

在采用二级页表的分页系统中, CPU 页表基址寄存器中的内容是。

- A 当前进程的一级页表的起始虚拟地址
- B 当前进程的一级页表的起始物理地址
- C 当前进程的二级页表的起始虚拟地址
- D 当前进程的二级页表的起始物理地址

30 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若目录 dir 下有文件 file1, 则为删除该文件内核不必完成的工作是。

- A 删除 file1 的快捷方式
- B 释放 file1 的文件控制块
- C 释放 file1 占用的磁盘空间
- D 删除目录 dir 中与 file1 对应的目录项

31 [操作系统] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若系统中有 n ($n \geq 2$) 个进程, 每个进程均需要使用某类临界资源 2 个, 则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是。

- A 2
- B n
- C $n + 1$
- D $2n$

32 [操作系统] 选项数 3 (应 4 个) ; 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列选项中, 通过系统调用完成的操作是。

- A 页置换
- B 进程调度
- C 创建新进程

33 [计算机网络] 选项数 3 (应 4 个) ; 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

在 TCP/IP 参考模型中, 由传输层相邻的下一层实现的主要功能

- A 对话管理
- B 路由选择
- C 端到端报文段传输

34 [数据结构] 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形, 则其编码的二进制位串是

- D 生成随机整数。 D. 结点到结点流量控制。 1011 A 1011 1001
0110
B 1101 0001 C 0010 1110

35 [计算机网络] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

现将一个 IP 网络划分为 3 个子网, 若其中一个子网是 192.168.9.128/26, 则下列网络中, 不可能是另外两个子网之一的是。

- A 192.168.9.0/25
 - B 192.168.9.0/26
 - C 192.168.9.192/26
 - D 192.168.9.192/27
-

36 [计算机网络] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若路由器向 MTU = 800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报 (首部长度为 20B) 时, 进行了分片, 且每个分片尽可能大, 则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是。

- A 796, 0
- B 796, 1
- C 800, 0
- D 800, 1

37 [计算机网络] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A, B, C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6, 且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示, 则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1 ~ Net4 的距离分别是。目的网络 A 的距离向量 B 的距离向量 C 的距离向量 D 的距离向量

	Net1	Net2	Net3	Net4
A	1	23	24	36
B	2	12	18	30
C	20	35	16	8
D	22	30	36	24

- A 9, 10, 12, 6
- B 9, 10, 28, 20
- C 9, 20, 12, 20
- D 9, 20, 28, 20

38 [计算机网络] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接, 则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后, 客户的 TCP 状态转换为。

- A CLOSE_WAIT
- B TIME_WAIT
- C FIN_WAIT_1
- D FIN_WAIT_2

39 [计算机网络] 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输, 则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷 (应用层数据) 最大传输效率分别是。

- A 37.5%, 16.7%
 - B 37.5%, 37.5%
 - C 60.0%, 16.7%
 - D 60.0%, 37.5%
-

40 [数据结构] 含图：文字版可能不完整，请对原卷；答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 $seq = 501$ 、封装 200B 数据的段，在 t_1 时刻收到乙发送的序号 $seq = 601$ 、确认序号 $ack_seq = 501$ 、接收窗口 $rcvwnd = 500B$ 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是。

- | | |
|--------------|--------------|
| A 501 ~ 1000 | B 601 ~ 1100 |
| C 701 ~ 1000 | D 801 ~ 1100 |

二、综合应用题（7 小题）

41 [数据结构] 解析取自第三来源

（15 分）已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成， $|E| > 0$ ，当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时， G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径（称为 EL 路径）。设图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：
`typedef struct { //图的定义 int numVertices, numEdges; //图中实际顶点数和边数 char VerticesList[MAXV]; //顶点表。MAXV 为已定义常量 int Edge[MAXV][MAXV]; //邻接矩阵 } MGraph`
请设计算法 `int IsExistEL(MGraph G)`，判断 G 是否存在 EL 路径，若存在，则返回 1，否则返回 0。要求：（1）给出算法的基本设计思想。（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42 [数据结构] 解析取自第三来源

（8 分）已知某排序算法如下：
`void cmpCountSort(int a[], int b[], int n) { int i, j, *count; count=(int *)malloc(sizeof(int)n); for(i=0; i<n; i++) count[i]=0; for(i=0; i<n-1; i++) for(j=i+1; j<n; j++) if(a[i]<a[j]) count[j]++; else count[i]++; for(i=0; i<n; i++) b[count[i]]=a[i]; free(count); }`
请回答下列问题（1）若有 `int a[] = {25, -10, 25, 10, 11, 19}, b[6];`，则调用 `cmpCountSort(a, b, 6)` 后数组 b 中的内容是什么？（2）若 a 中含有 n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少？（3）该算法是稳定的吗？若是，则阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。

43 [计算机组成原理] 解析取自第三来源

(13 分) 假定计算机 M 字长为 16 位, 按字节编址, 连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位、数据线为 8 位, 采用 16 位定长指令字, 指令格式及其说明如下: 格式 6 位 2 位 2 位 2 位 4 位 指令功能或指令类型说明 R 型 000000 rs rt rd op1 $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op1 } R[rt]$ I 型 op2 rs rt imm 含 ALU 运算、条件转移和访存操作 3 类指令 J 型 op3 target PC 的低 10 位 $\leftarrow$ target 其中, op1 ~ op3 为操作码, rs, rt 和 rd 为通用寄存器编号, $R[r]$ 表示寄存器 r 的内容, imm 为立即数, target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。(1) ALU 的宽度是多少位? 可寻址主存空间大小为多少字节? 指令寄存器、主存地址寄存器 (MAR) 和主存数据寄存器 (MDR) 分别应有多少位? (2) R 型格式最多可定义多少种操作? I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作? 通用寄存器最多有多少个? (3) 假定 op1 为 0010 和 0011 时, 分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令, 则指令 01B2H 的功能是什么 (参考上述指令功能说明的格式进行描述)? 若 1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H, 0008H, 0020H, 则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后, 3 号通用寄存器内容各是什么? 各自结果是否溢出? (4) 若采用 I 型格式的访存指令中 imm (偏移量) 为带符号整数, 则地址计算时应对 imm 进行零扩展还是符号扩展? (5) 无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式?

44 [计算机组成原理] 解析取自第三来源

(8 分) 假设计算机 M 的主存地址为 24 位, 按字节编址; 采用分页存储管理方式, 虚拟地址为 30 位, 页大小为 4KB; TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略, 共 8 组。请回答下列问题。(1) 虚拟地址中哪几位表示虚页号? 哪几位表示页内地址? (2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记, 低位部分用作 TLB 组号, M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记? 哪几位是 TLB 组号? (3) 假设 TLB 初始时空, 访问的虚页号依次为 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12 和 20, 在此过程中, 哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换? 说明理由。(4) 若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位, 则 TLB 表项的位数增加几位?

45 [操作系统] 解析取自第三来源

(7 分) 下表给出了整型信号量 S 的 wait()和 signal()操作的功能描述, 以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。功能描述 方法 1 方法 2 Semaphore S; Semaphore S; Semaphore S; wait(S){ wait(S){ wait(S){ while(S<=0); 关中断; 关中断; S=S-1; While(S<=0); while(S<=0){ } S=S-1; 开中断; 开中断; 关中断; } } S=S-1; 开中断; } signal(S){ signal(S){ signal(S){ S=S+1; 关中断; 关中断; } S=S+1; S=S+1; 开中断; } 开中断; } 请回答下列问题。(1) 为什么在 wait()和 signal()操作中对信号量 S 的访问必须互斥执行? (2) 分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确, 请说明理由。(3) 用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥? 为什么?

46 [计算机组成原理] 解析取自第三来源

(8 分) 某计算机用硬盘作为启动盘, 硬盘第一个扇区存放主引导记录, 其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统, 分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区, 每个分区的第一个扇区存放分区引导程序, 用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式, 除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外, 还需要执行 ROM 中的引导程序。请回答下列问题。(1) 系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么? (2) 把硬盘制作为启动盘时, 需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区, 执行这 4 个操作的正确顺序是什么? (3) 磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第 (2) 问的哪个操作中完成的?

47 [计算机网络] 含图：文字版可能不完整，请对原卷；解析取自第三来源

(9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名 `www.abc.com` 请求访问 Web 服务器，在 t_1 时刻 ($t_1 > t_0$) S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧，假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。题 47 题图 请回答下列问题。

(1) 从 t_0 到 t_1 期间，H1 除了 HTTP 之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？

(2) 若 S 的交换表结构为 $\langle \text{MAC 地址}, \text{端口} \rangle$ ，则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么？

(3) 从 t_0 到 t_1 期间，H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的 MAC 地址是什么？

答案与解析

1. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

如图1所示,要删除带头结点的非空单循环链表中的第一个元素,就要先用临时指针q指向待删结点, $q = h \rightarrow next$;然后将q从链表中断开, $h \rightarrow next = q \rightarrow next$ (这一步也可写成 $h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next$);此时要考虑一种特殊情况,若待删结点是链表的尾结点,即循环单链表中只有一个元素(p和q指向同一个结点),如图2所示,则在删除后要将尾指针指向头结点,即 $if(p = q) p = h$;最后释放q结点即可,答案选D。

图1 图2

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

2. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

假设队列左端允许入队和出队,右端只能入队。对于A,依次从右端入队1,2,再从左端入队3,4,5。对于B,从右端入队1,2,然后从左端入队3,再从右端入队4,最后从左端入队5。对于C,从左端入队1,2,然后从右端入队3,再从左端入队4,最后从右端入队5。无法验证D的出队序列,故选D。:,,54312-53124-呱呱喊42135-【另解】队列两端都可以入队,入队结束后,队列中的序列(或逆序)可视为出队序列。由于入队序列是从小到大的顺序,因此左端入队的子序列满足从大到小的顺序,右端入队的子序列满足从小到大的顺序。A、B和C都满足这样特点,只有D不满足,故选D。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

3. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

二维数组A按行优先存储,每个元素占用1个存储单元,由 $A[0][0]$ 和 $A[3][3]$ 的存储地址可知 $A[3][3]$ 是二维数组A中的第21个元素,假设二维数组A的每行有n个元素,则 $nx3+4=121$,求得 $n=39$,故元素 $A[5][5]$ 的存储地址为 $100+39 \times 5+6-1=300$,故选B。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

4. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

由二叉树T的先序序列和中序序列可以构造出T,如下图所示。由森林转化成二叉树的规则可知,森林中每棵树的根结点以右子树的方式相连,所以T中的结点a、c、f为F中树的根结点,森林F中有3棵树,故选C。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

5. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

对于带权值的结点,构造出哈夫曼树的带权路径长度(WPL)最小,哈夫曼树的构造过程如下图所示。求得 $WPL = (10+12) \times 3 + (30+16+21) \times 2 = 200$,故选B。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

6. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

关键字 23 的插入位置为 25 的左孩子，此时破坏了平衡的性质，需要对平衡二叉树进行调整。最小不平衡子树就是该树本身，插入位置在根结点的右子树的左子树上，因此需要进行 RL 旋转，RL 旋转过程如下图所示，旋转完成后根结点的关键字为 25，故选 D。RL 旋转，40

选项数 3（应 4 个）；含图：文字版可能不完整，请对原卷；答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

7. 答案：A（来源：第三来源逐题解析）

【解析】求拓扑序列的过程如下：从图中选择无入边的结点，输出该结点并删除该结点的所有出边，重复上述过程，直至全部结点都已输出，求得拓扑序列 ABCDEF。每次输出一个结点并删除该结点的所有出边后，都发现仅有一个结点无入边，因此该拓扑序列唯一，故选 A。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

8. 答案：C（来源：第三来源逐题解析）

在执行 Dijkstra 算法时，首先初始化 $dist[]$ ，若顶点 1 到顶点 i ($i=2, 3, 4, 5$) 有边，就初始化为边的权值；若无边，就初始化为 ∞ ；初始化顶点集 S 只含顶点 1。Dijkstra 算法每次选择一个到顶点 1 距离最近的顶点 j 加入顶点集 S ，并判断由顶点 1 绕行顶点 j 后到任一顶点 k 是否距离更短，若距离更短（即 $dist[i] + arcs[i][k] < dist[k]$ ），则将 $dist[k]$ 更新为 $dist[i] + arcs[i][k]$ ；重复该过程，直至所有顶点都加入顶点集 S 。数组 $dist$ 的变化过程如下图所示，可知将第二个顶点 5 加入顶点集 S 后，数组 $dist$ 更新为 21, 3, 14, 6，故选 C。 $dist\{26, 3, \infty, 6\}$ 顶点 3 入 $S \rightarrow \{25, 3, \infty, 6\}$ 顶点 5 入 $S \rightarrow \{21, 3, 14, 6\}$

含图：文字版可能不完整，请对原卷；答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

9. 答案：A（来源：第三来源逐题解析）

在阶为 3 的 B 树中，每个结点至多含有 2 个关键字（至少 1 个），至多有 3 棵子树。本题规定第二层有 4 个关键字，欲使 B 树的结点个数达到最多，则这 4 个关键字包含在 3 个结点中，B 树树形如下图所示，其中 A, B, C, ..., M 表示关键字，最多有 11 个结点，故选 A。2

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

10. 答案：C（来源：第三来源逐题解析）

基数排序是一种稳定的排序方法。由于采用最低位优先 (LSD) 的基数排序，即第 1 趟对个位进行分配和收集的操作，因此第一趟分配和收集后的结果是 {151, 301, 372, 892, 93, 43, 485, 946, 146, 236, 327, 9}，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是 301 和 892，故选 C。` - /气/ - /

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

11. 答案：B（来源：第三来源逐题解析）

要熟练掌握调整堆的方法，建堆的过程如下图所示，故答案选 B。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

12. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

PFLOPS= 每秒一千万亿 (10¹⁵) 次浮点运算。故 93.0146 PFLOPS $\diamond$ 每秒 9.3×10^{16} 次浮点运算, 即每秒9.3亿亿次浮点运算, 故选D。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

13. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

若 x,y 和 z均为无符号整数, 则 $x > y > z$, A 和 B 错误。若 x,y 和 z均为带符号整数, 补码的最高位是符号位, 0表示正数, 1表示负数, 因此 z 为正数, 而 x 和 y 为负数。对于 x 和 y 的比较, 数值位取反加1, 可知 $x = -3H, y = -21H$, 故 $x > y$ 。D选项正确。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

14. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

本题使用排除法。选项 B: $1.25 = 1.01B \times 2^4$ 选项 C: $2.0 = 1.0B \times 2^1$; 选项D: $2.5 = 1.01B \times 2^1$ 。因此, 选项 B、C 和D均可以用IEEE 754 浮点格式精确表示。选项A的十进制小数 1.2 转换成二进制的结果是无限循环小数 1.00110011 ..., 无法用精度有限的IEEE 754 格式精确表示。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

15. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

000000, __, 3FFFF, 共有 $3FFFFFH - 000000H + 1H = 400000H = 222$ 个地址, 按字编址, 字长为 32 位 (4B), 因此RAM区大小为 $222 \times 4B = 222 \times 32bit$ 。每个RAM芯片的容量为 $512K \times 8bit = 2^{19} \times 8bit$, 所以需要RAM芯片的数量为 $(222 \times 32bit) / (2^{19} \times 8bit) = 32$ 。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

16. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

Cache 数据区大小为 32KB, 主存块的大小为 32B, 那么 Cache 中共有 1K 个 Cache 行, 物理地址中偏移量部分的长度为 5bit。因为采用直接映射方式, 所以 1K 个 Cache 行映射到 1K 个分组, 物理地址中组号部分的长度为 10bit。32bit 的主存地址除去 5bit 的偏移量和 10bit 的组号后, 还剩 17bit 的 tag 部分。又因为 Cache 采用回写法, 所以 Cache 行的总位数应为 32B (数据位) + 17bit (tag 位) + 1bit (脏位) + 1bit (有效位) = 275bit。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

17. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

汇编程序员可见的寄存器有基址寄存器 (用于实现多道程序设计, 或者编制浮动程序) 和状态 / 标志寄存器、程序计数器 PC 及通用寄存器组; 而 M⁰、MDR、IR 是 CPU 的内部工作寄存器, 对汇编程序员不可见。微指令寄存器属于微程序控制器的组成部分, 它是硬件设计者的任务, 对汇编程序员是透明的 (即不可见的)。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

18. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

指令执行过程中数据所经过的路径, 包括路径上的部件, 称为数据通路。ALU、通用寄存器、状态寄存器、Cache、MMU、浮点运算逻辑、异常和中断处理逻辑等, 都是指令执行过程中数据流经的部件, 都属千数据通路的一部分。数据通路中的数据流动路径由控制部件控制, 控制部件根据每条指令功能的不同, 生成对数据通路的控制信号。C 错误。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

19. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

总线是在两个或多个设备之间进行通信的传输介质, A 正确。同步总线是指总线通信的双方采用同一个时钟信号, 但是一次总线事务不一定在一个时钟周期内完成, 即时钟频率不一定等于工作频率, B 正确。异步总线采用握手的方式进行通信, 每次握手的过程完成一次通信, 但一次通信往往会交换多位而非一位数据, C 错误。突发传送总线事务是指发送方在传输完地址后, 连续进行若干次数据的发送, D 正确。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

20. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

I/O接口即I/O控制器, 其功能是接收主机发送的 I/O控制信号, 并实现主机和外部设备之间的信息交换。磁盘驱动器是由磁头、磁盘和读写电路等组成的, 也就是我们平常所说的磁盘本身, A 错误。B、C 和 D 均为 I/O 控制器。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

21. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

大部分中断都是在一条指令执行完成后 (中断周期) 才被检测并处理, 除了缺页中断和 DMA 请求。DMA 请求只请求总线的使用权, 不影响当前指令的执行, 不会导致被中断指令的重新执行; 而缺页中断发生在取指或间址等指令执行过程之中, 并且会阻塞整个指令。当缺页中断发生后, 必须回到这条指令重新执行, 以便重新访存。选 B。

选项数 3 (应 4 个); 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

22. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

中断服务程序在内核态下执行, 若只能在用户态下检测和响应中断, 显然无法实现多重中断 (中断嵌套), A 错误。在多重中断中, CPU 只有在检测到中断请求信号后 (中断处理优先级更低的中断请求信号是检测不到的), 才会进入中断响应周期。进入中断响应周期时, 说明此时 CPU 一定处于中断允许状态, 否则无法响应该中断。如果所有中断源都被屏蔽 (说明该中断处理优先级最高), 则 CPU 不会检测到任何中断请求信号。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

23. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

在内核态下, CPU 可执行任何指令, 在用户态下 CPU 只能执行非特权指令, 而特权指令只能在内核态下执行。常见的特权指令有: @有关对 I/O 设备操作的指令; @有关访问程序状态的指令; @存取特殊寄存器指令; @其他指令。A、C 和 D 都是提供给用户使用的指令, 可以在用户态执行, 只是可能会使 CPU 从用户态切换到内核态。故选 B。

24. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

操作系统感知进程的唯一方式是通过进程控制块 PCB, 所以创建一个新进程时就是为其申请一个空白的进程控制块, 并初始化一些必要的进程信息, 如初始化进程标志信息、初始化处理机状态信息、设置进程优先级等。I、II 正确。创建一个进程时, 一般会为其分配除 CPU 外的大多数资源, 所以一般是将其设置为就绪态, 让其等待调度程序的调度。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

25. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

在分时系统的时间片轮转调度中, 当系统检测到时钟中断时, 会引出时钟中断处理程序, 调度程序从就绪队列中选择一个进程为其分配时间片, 并修改该进程的进程控制块中的进程状态等信息, 同时将时间片用完的进程放入就绪队列或让其结束运行。I、II、III 正确。阻塞队列中的进程只有被唤醒进入就绪队列后, 才能参与调度, 所以该调度过程不使用阻塞队列。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

26. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

最短寻道时间优先算法总是选择调度与当前磁头所在磁道距离最近的磁道。可以得出访问序列 184, 182, 187, 176, 199, 从而求出移动距离之和是 $0 + 2 + 5 + 11 + 23 = 41$ 。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

27. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

在时间片调度算法中, 中断处理结束后, 系统检测当前进程的时间片是否用完, 如果用完, 则将其设为就绪态或让其结束运行, 若就绪队列不空, 则调度就绪队列的队首进程执行, I 可能。当前进程阻塞时, 将其放入阻塞队列, 若就绪队列不空, 则调度新进程执行, II 可能。进程执行结束会导致当前进程释放 CPU, 并从就绪队列中选择一个进程获得 CPU, III 可能。进程时间片用完, 会导致当前进程让出 CPU, 同时选择就绪队列的队首进程获得 CPU, IV 可能。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

28. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

页面大小为 4KB, 低 12 位是页内偏移。虚拟地址为 02A01H, 页号为 02H, 02H 页对应的页表项中存在位为 0, 进程 P 分配的页框固定为 2, 且内存中已有两个页面存在。根据 CLOCK 算法, 选择将 3 号页换出, 将 2 号页放入 60H 页框, 经过地址变换后得到的物理地址是 60A01H。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

29. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

在多级页表中, 页表基址寄存器存放的是顶级页表的起始物理地址, 故存放的是一级页表的起始物理地址。4

30. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

删除一个文件时, 会根据文件控制块回收相应的磁盘空间, 将文件控制块回收, 并删除目录中对应的目录项。B、C、D正确。快捷方式属千文件共享中的软连接, 本质上是创建了一个链接文件, 其中存放的是访问该文件的路径, 删除文件并不会导致文件的快捷方式被删除, 正如在Windows上删除一个程序后, 其快捷方式可能仍存在于桌面, 但已无法打开。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

31. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

考虑极端情况, 当临界资源数为 n 时, 每个进程都拥有1个临界资源并等待另一个资源, 会发生死锁。当临界资源数为 $n+1$ 时, 则 n 个进程中至少有一个进程可以获得2个临界资源顺利运行完后释放自己的临界资源, 使得其他进程也能顺利运行, 不会产生死锁。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

32. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

系统调用是由用户进程发起的, 请求操作系统的服务。对于A, 当内存中的空闲页框不够时, 操作系统会将某些页面调出, 并将要访问的页面调入, 这个过程完全由操作系统完成, 不涉及系统调用。对于B, 进程调度完全由操作系统完成, 无法通过系统调用完成。对于C, 创建新进程可以通过系统调用来完成, 如Linux中通过fork系统调用来创建子进程。对于D生成随机数只需要普通的函数调用不涉及请求操作系统的服务如C语言中randomO函数。

选项数 3 (应 4 个) ; 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

33. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

TCP/IP参考模型中传输层相邻的下一层是网际层。TCP/IP一的网际层使用种尽力而为的服务, 它将分组发往任何网络, 并为之独立选择合适的路由, 但不保证各个分组有序到达, B正确。TCP/IP认为可靠性是端到端的问题(传输层的功能), 因此它在网际层仅有无连接、不可靠的通信模式, 无法完成结点到结点的流量控制(OSI参考模型的网络层具有该功能)。对话管理和端到端的报文段传输均为传输层的功能。A、C和D错误。

选项数 3 (应 4 个) ; 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

34. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

差分曼彻斯特编码常用于局域网传输, 其规则是: 若码元为1, 则前半个码元的电平与上一码元的后半码元的电平相同; 若码元为0, 则情形相反。差分曼彻斯特编码的特点在千, 在每个时钟周期的起始处, 跳变则说明该比特是0, 不跳变则说明该比特是1。根据题34图, 第1个码元的信号波形因缺乏上一码元的信号波形, 无法判断是0还是1, 但根据后面的信号波形, 可以求出第2~8个码元为011 1001, 因此选A。

含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

35. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

根据题意, 将1P网络划分为3个子网。其中一个为192.168.9.128/26。可以简写成x.x.x.10/26 (其中10是128的二进制1000 0000的前两位, 因为 $26-24=2$)。A选项可以简写成x.x.x.0/25; B选项可以简写成x.x.x.00/26; C选项可以简写成x.x.x.11/26; D选项可以简写成x.x.x.110/27。对于A和C, 可以组成x.x.x.0/25、x.x.x.10/26、x.x.x.11/26这样3个互不重叠的子网。对于D, 可以组成x.x.x.10/26、x.x.x.110/27、x.x.x.111/27这样3个互不重叠的子网。但对于B, 要想将一个1P网络划分为几个互不重叠的子网, 3个是不够的, 至少需要划分为4个子网: x.x.x.00/26、x.x.x.01/26、x.x.x.10/26、x.x.x.11/26。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

36. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

链路层MTU=800B。IP分组首部长20B。片偏移以8个字节为偏移单位, 因此一除最后一个分片, 其他每个分片的数据部分长度都是8B的整数倍。所以, 最大1P分片的数据部分长度为776B。总长度1580B的IP数据报中, 数据部分占1560B, $1560B/776B=2.01\dots$, 需要分成3片。故第2个分片的总长度字段为796, MF为1 (表示还有后续的分片)。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

37. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

根据距离向量路由算法, E收到相邻路由器的距离向量后, 更新它的路由表: @当原路由表中没有目的网络时, 把该项目添加到路由表中。@发来的路由信息中有一条到达某个目的网络的路由, 该路由与当前使用的路由相比, 有较短的距离, 就用经过发送路由信息的结点的新路由替换。、',、5分析题意可知, E与邻居路由器A、B、C和D之间的直接链路距离分别是8,10,12和6。到达Net1,...,Net4没有直接链路, 需要通过邻居路由器。从上述算法可知, E到达目的网络一定是经过A,B,C和D中距离最小的。根据题中所给的距离信息, 计算E经邻居路由器到达目的网络Net1,...,Net4的距离, 如下表所示, 选择到达每个目的网络距离的最短值。目的网络 Net1 Net2 Net3 Net4 经过A需要的距离 2 28 32 44 经过B需要的距离 33 45 34 40 经过C需要的距离 32 42 31 38 经过D需要的距离 28 34 42 30 所以距离分别是 9,20,28,20。

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

38. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

TCP连接释放的过程如下图所示。当客户机收到服务器发送的FIN段并向服务器发送ACK段后, 客户机的TCP状态变为TIME_WAIT, 此时TCP连接还未释放, 必须经过时间等待计时器设置的时间2MSL (最长报文段寿命)后, 客户机才进入CLOSED (连接关闭)状态。客户机服务器B: ::::: 二::: 二::: 三 FIN-WAIT-1 WAIT-2, 竺之.^-w. 这叫等待2MSL I ◆c _ - k=J.sen- . . . ◆ I TIME-WAIT I 三 巴呵 被动关闭 LASTACK 匠

答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

39. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

应用层数据交给传输层时, 放在报文段的数据部分。UDP首部有8B, TCP首部最短有20B。为了达到最大传输效率, 通过UDP传输时, 总长度为20B, 最大传输效率是12B/20B=60%。通过TCP传输时, 总长度为32B, 最大传输效率是12B/32B=37.5%。

40. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

依题意, 甲发送完 200B 报文后, 继续发送的报文段中序号字段seq= 701。由于 乙告知接收窗口为 500, 且甲未收到乙对seq= 501报文段的确认, 那么甲还能发送的报文段 字节数为 $500 - 200 = 300\text{B}$, 因此甲在未收到新的确认段之前, 还能发送的数据序号范围是 701, __, 1000。二、综合应用题

含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2021-答案-2021答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

41. 答案: 待核实

1)算法的基本设计思想 本算法题属千送分题, 题干已经告诉我们算法的思想。对千采用邻接矩阵存储的无向图, 6 在邻接矩阵的 每一行(列) 中, 非零元素的个数为本行(列) 对应顶点的度。可以依次计 算连通图 G中各顶点的度, 并记录度为奇数的顶点个数, 若个数为 0 或 2, 则返回 1, 否 则返回0。2)算法实现 `int IsExistEL(MGraph G){ // 采用邻接矩阵存储, 判断图是否存在 EL 路径`
`int degree, i, j, count = 0; for(i=0; i<G.numVertices; i++){`
`degree=0; for(j=0; j<G.numVertices; j++) degree+=G.Edge[i][j]; if(degree%2!=0) // 依次计算各个顶点的度`
`count++; // 对度为奇数的顶点计数 } if(count==0 || count == 2) return 1; else // 存在 EL 路径,`
`return 1 return 0; // 不存在 EL 路径, 返回 0`3)时间复杂度和空间复杂度 算法需要遍历整个邻接矩阵, 所以时间复杂度是 $O(n^2)$, 空间复杂度是 $O(1)$ 。

解析取自第三来源

42. 答案: 待核实

cmpCountSort 算法基千计数排序的思想, 对序列进行排序。cmpCountSort 算法遍历数组中的元素, count 数组记录比对应待排序数组元素下标大的元素个数, 例如, `count[l]=3` 的意 思是数组 a 中有 3 个元素比 `a[l]`大, 即 `a[l]`是第4大元素, `a[l]`的正确位置应是 `b[3]`。1) 排序结果为 `b[6] = {-10, 10, 11, 19, 25, 25}`。2) 由代码 `for(i=0; i<n-1; i++)` 和 `for(j=i+1; j<n; j++)` 可知, 在循环过程中, 每个元素都与它后面的 所有元素比较一次 (即所有元素都两两比较一次), 比较次数之和为 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1$, 故总的比较次数是 $n(n-1)/2$ 。3) 不是。需 要将程序中的 if 语句修改如下: `if(a[i]<=a[j]) count[j]++; else count[i]++;` 如果不加等号, 两个 相等的元素比较时, 前面元素的 count 值会加1, 导致原序列中靠 前的元素 在排序后的序列中处于靠后的位置。

解析取自第三来源

43. 答案: 待核实

1. ALU的宽度为 16 位, ALU的宽度即 ALU运算对象的宽度, 通常与字长相同。地址线为 20 位, 按字节编址, 可寻址主存空间大小为 220 字节 (或 1MB)。指令寄存器有 16 位, 和 单条指令长度相同。MnV 有 20 位, 和地址线位数相同。MDR 有 8 位, 和数据线宽度相同。2) R 型格式的操作码有4位, 最多有 24 (或 16) 种操作。1 型和J型格式的操作码有 6 位, 因为它们的操作码部分重叠, 所以共享这 6 位的操作码空间, 且前 6 位全 0 的编码已被 R 型格式占用, 因此I和J型格式最多有 $2^6 - 1 = 63$ 种操作。从 R 型和I型格式的寄存器编号部分可知, 只用2位对寄存器编码, 因此通用寄存器最多有4个。3) 指令 01B2H = 000000 01 10 11 0010B 为一条 R 型指令, 操作码 0010 表示带符号整数减法 指令, 其功能为 $R[3] - R[1] - R[2]$ 。执行指令 01B2H 后, $R[3] = B052H - 0008H = B04AH$, 结果未溢出。指令 01B3H = 000000 01 10 11 0011B, 操作码 0011 表示带符号整数乘法指令, 执行指令 01B3H 后, $R[3] = R[1] \times R[2] = B052H \times 0008H = 8290H$,

结果溢出。7 4) 在进行指令的跳转时, 可能向前跳转, 也可能向后跳转, 偏移量 是一个带符号整数, 因此 在地址计算时, 应对 imm 进行符号扩展。5) 无条件转移指令可以采用J型格式, 将 target 部分写入 PC 的低 10 位, 完成跳转。

解析取自第三来源

44. 答案: 待核实

注意: 对于本题的TLB, 需要采用处理Cache的方式求解。1)按字节编址, 页面大小为 4 KB=2¹²B, 页内地址为 12 位。虚拟地址中高 30-12=18 位 表示虚页号, 虚拟地址中低 12 位表示页内地址。2) TLB 采用 2 路组相联方式, 共 8=2³组, 用 3 位来 标记组号。虚拟地址 (或虚页号) 中高 18-3=15 位为TLB 标记, 虚拟地址中随后 3 位 (或虚 页号中低 3 位) 为TLB 组号。3) 虚页号 4对应的TLB 表项被替换。因为虚页号与 TLB 组号的映射关系为TLB 组号 = 虚页 号 mod TLB 组数 = 虚页号 mod 8, 因此, 虚页号 10,12,16,7,26,4,12,20 映射到的TLB 组 号依次为 2,4,0,7,2,4,4,4。TLB 采用 2 路组相联方式, 从上述映射到的TLB 组号序列可以 看出, 只有映射到 4 号组的虚页号 数量大于 2, 相应虚页号依次是 12,4,12 和 20。根据 LRU 替换策略, 当访问第 20 页时, 虚页号 4对应的TLB 表项 被替换出来。4) 虚拟地址 位数增加到 32 位时, 虚页号增加了 32-30=2 位, 使得每个TLB 表项中的标记 字段增加 2 位, 因此, 每个TLB 表项的位数增加 2 位。

解析取自第三来源

45. 答案: 待核实

1)信号量S是能被多个进程共享的变量, 多个进程都可通过 wait() 和signal() 对S进行 读、写操作。所以, wait() 和signal() 操作中对S的访问必须是互斥的。2)方法1错误。在 wait() 中, 当S<=0时, 关中断后, 其他进 程无法修改S的值, while 语句陷入死循环。方法2正确。方法2在循环体中有一个开中断操作, 这样就可以使其他 进 程修改S的值, 从而避免while语句陷入死循环。3)用户程序不能使用开 / 关中断指令实现临界区互斥。因为开中断 和关中断指令都是特权指 令, 不能在用户态下执行, 只能在内核态下执行。

解析取自第三来源

46. 答案: 待核实

1)执行顺序依次是ROM中的引导程序、磁盘引导程序、分区引导程序、操作系统的初始化 程序。启动系统时, 首先运 行ROM中的引导代码 (bootstrap)。为执行某个分区的操作系 统的初始化程序, 需要先执行磁盘引导程序以指示引 导到哪个分区, 然后执行该分区的引 导程序, 用于引导该分区的操作系统。2) 4 个操作的执行顺序依次是磁盘的物 理格式化、对磁盘进行分区、逻辑格式化、操作系 统的安裝。磁盘只有通过分区和逻辑格式化后才能安裝系统和存储 信息。物理格式化 (又称 低级格式化, 通常出厂时就已完成) 的作用是为每个磁道划分扇区, 安排扇区在磁道中的 排列顺序, 并对已损坏的磁道和扇区做 “坏 “ 标记等。随后将磁盘的整体存储空间划分为 相互独立的多个分区 (如 Windows 中划分 C 盘、D 盘等) , 这些分区可以用作多种用途, 如安裝不同的操作系统和应用程序、存储文件等。 然后进行逻辑格式化 (又称高级格式 化) , 其作用是对扇区进行逻辑编号、建立逻辑盘的引导记录、文件分配 表、文件目录表 和数据区等。最后才是操作系统的安裝。3)由上述解析知, 磁盘扇区的划分是在磁盘的物理格式化 操作中完成的, 文件系统根目录的 建立是在逻辑格式化操作中完成的。

解析取自第三来源

47. 答案: 待核实

1)从t₉期间，除了HTTP, H1还运行了DNS应用层协议，以将域名转换为IP地址。8 DNS运行在UDP之上，UDP将应用层交下来的DNS报文添加首部后，向下交付给IP层，IP层使用IP数据报进行封装，封装好后，向下交付给数据链路层，数据链路层使用CSMA/CD帧进行封装。因此，逐层封装关系如下：DNS报文 - UDP数据报 - IP数据报 - CSMA/CD帧。2) t₀时刻，H1的ARP表和S的交换表为空。H1利用浏览器通过域名请求访问Web服务器。由于要先解析域名，所以会发送DNS报文到本地域名服务器，查询该域名对应的IP地址，所以要先向本地域名服务器发送请求。ARP表为空，所以需要先发送ARP请求分组，查询本地域名服务器对应的MAC地址。这些帧的目的MAC地址均是FF-FF-FF-FF-FF-FF。S接收到这个帧，在交换表中记录下MAC地址为00-11-22-33-44-cc，位于端口4，然后广播该帧。当本地域名服务器接收到ARP请求后，向H1发送响应ARP分组。S接收到这个帧，在交换表中记录下MAC地址为00-11-22-33-44-bb，位于端口1，然后把该帧从端口4发送出去。得到了域名对应的IP地址，发现不在本局域网中，需要通过路由表转发。H1的ARP表中并没有路由器对应的MAC地址，因此需要先发送ARP请求分组，查询路由器对应的MAC地址。这些帧的目的MAC地址均是FF-FF-FF-FF-FF-FF。S接收到这个帧，广播该帧。当路由器收到ARP请求后，向H1发送响应ARP分组。S接收到这个帧，在交换表中记录下MAC地址为00-11-22-33-44-aa，位于端口2，然后把该帧从端口4发送出去。现在，H1能把数据发送给路由器了。在整个过程中，并没有涉及H2，H2没有主动发送数据。所以S并不会记录下H2的MAC地址和端口，所以S在t₁时刻的交换表如下表所示。MAC地址 00-11-22-33-44-cc 00-11-22-33-44-bb 00-11-22-33-44-aa 端口 4 1 2 3)由2)的分析可知，H2至少会接收到2个和此次Web访问相关的帧。接收到的均是封装ARP查询报文的以太网帧；这些帧的目的MAC地址均是FF-FF-FF-FF-FF-FF。., ◆.-. '.9

含图：文字版可能不完整，请对原卷；解析取自第三来源