

Transmisi Kode Kunci

Time Limit: 1 second Memory Limit: 128 MB

Deskripsi

Di laboratorium jaringan komputer SSMI, terdapat N buah stasiun pemancar. Stasiun ke- i memiliki kode sinyal sebesar A_i . Komunikasi dua arah yang aman antara dua stasiun i dan j ($1 \leq i < j \leq N$) hanya dapat dilakukan jika hasil dari operasi bitwise XOR antara kedua kode sinyal bernilai tepat sama dengan kunci enkripsi utama K .

Dua stasiun (i, j) dapat berkomunikasi jika dan hanya jika

$$A_i \oplus A_j = K$$

Tugas Anda adalah menghitung banyaknya pasangan stasiun (i, j) dengan $1 \leq i < j \leq N$ yang dapat saling berkomunikasi secara aman.

Masukan

Baris pertama berisi dua buah bilangan bulat N dan K yang dipisahkan oleh spasi.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $A_1, A_2, \dots, A_N$ yang dipisahkan oleh spasi.


Batasan

- $(1 \leq N \leq 2 \times 10^5)$
- $(0 \leq K \leq 10^9)$
- $(0 \leq A_i \leq 10^9)$

Keluaran

Cetak satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya pasangan stasiun yang dapat berkomunikasi.

CodeToday 2026



Contoh Masukan 1

```
5 3
1 2 4 2 5
```

Contoh Keluaran 1

```
2
```

Contoh Masukan 2

```
4 0
5 5 5 2
```

Contoh Keluaran 2

```
3
```