## POWER

**J1**
9-12 V IN

**F1**
500 mA

**D1**
1N5819

**U1**
L7805CV

**C2**
47uF / 25V

**C1**
330nF / 25V

**C3**
100nF / 16V

**C4**
100uF / 16V

GND

+5V

## VIBRATION

To next board RX

**J3**
UART OUT

**J2**
UART IN

From data board TX

**U2**
PIC18F57Q43 Nano

**U4**
DRV2605L QT module

**M1**
3 V vibration motor

**R8**
10k

**C5**
100nF / 16V

**C11**
100nF / 16V

## SPEAKER

**U3**
PAM8302 module

**LS1**
8 ohm / 1 W

**R4**
22k

**R6**
1k

**R5**
1k

**C8**
47nF / 16V

**C9**
47nF / 16V

**C10**
100nF / 16V

**R7**
470R

**R1**
1k

**D2**
GREEN

Status LED

Both UART connectors: pin 1 = signal; pin 8 = GND.
U2 pin numbers are Nano board pins.
U3 and U4 are complete amplifier/driver modules.

LS1: Same Sky CMS-30204-18L250.
U1 requires a heatsink.
Set U4 for a 3 V ERM motor.
Neither speaker lead connects to GND.

File: Mohammed-Interpretation.kicad_sch

**Simplified Interpretation - Mohammed Al Rasbi**

Size: A2 Date: 2026-11-02 Rev: E-purchased Sheet: 1/1